



СОГЛАСОВАНО
Зам. директор ФГУП «ВНИИМС»
Руководитель ГЧИ СИ

В.Н. Яншин

01 2007 г.

БЛОКИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ БПС-90	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный №---- <u>12432-90</u> Взамен №_____.
--	--

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4217-004-00226218-2004 (ТУ 25-7439-0019-90).

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Блоки преобразования сигналов БПС-90 (далее по тексту – блоки) предназначены для измерения унифицированных сигналов постоянного тока.

Блоки дополнительно обеспечивают электропитание и искроизоляцию первичных преобразователей, например «Сапфир-22-Ex».

Уровень защиты блоков – особо взрывобезопасный.

Блоки преобразования сигналов БПС-90 применяются преимущественно в измерительных преобразователях расхода, с любыми пропорциональными первичными преобразователями с выходным токовым сигналом, которые могут быть помещены во взрыво- или пожароопасную среду. При этом, во избежание взрыва или пожара, токовые цепи первичного преобразователя гальванически разделяются блоками БПС-90П или БПС-90К от искроопасных сигналов последующих приборов, подключаемых к его входу.

ОПИСАНИЕ

Блоки преобразования сигналов представляют собой модули с прямоугольным корпусом.

На передней панели корпуса блоков расположены: индикатор подачи питания, цифровой индикатор значений 2-х уставок в процентах от диапазона изменения выходного сигнала БПС-90.

На боковой панели корпуса блока имеется шильдик с обозначением модели, пределов изменения входного и выходного сигналов, а также погрешности и заводского номера.

На задней панели корпуса блока установлены разъемы: для подачи питания 220 В, для ввода сигналов первичного преобразователя, ввода преобразованного сигнала и сигнала управления сигнализацией. Кроме того, имеется клемма с болтовым креплением для провода заземления.

В корпусе блока установлены: силовой трансформатор, сетевые предохранители и 5 печатных плат, которые обеспечивают: выработку питания 36 В для первичного преобразователя, выход которого подключается через входной разъем блока к плате преобразования токового сигнала первичного преобразователя в напряжение и последующего преобразования, при котором напряжение поступает на плату времязаданного преобразования для пропорционального преобразования. Результат пропорционального преобразования подается на плату преобразования напряжения в токовый сигнал, который подается на выходной разъем блока, при этом дополнительно обеспечивается гальваническое разделение входа и выхода блока.

Для управления сигнализацией выходной сигнал сравнивается с двумя допускаемыми его значениями (уставками) и, в случае выхода значения сигнала за допустимые пределы, блоки вырабатывают сигналы управления сигнализацией.

Для обеспечения взрывобезопасности, кроме гальванического разделения входных и выходных цепей, блоки имеют также ограничители тока.

По виду функционального преобразования БПС-90П предназначены для подключения к первичным преобразователям с линейной зависимостью между выходным унифицированным токовым сигналом и измеряемой физической величиной, а БПС-90К предназначены для работы с первичными преобразователями разности давлений «Сапфир-22-Ex» в системах измерения расхода по методу перепада давления на сужающем устройстве.

Принцип действия блоков преобразования сигналов заключается в преобразовании силы $I_{\text{вх}}$ постоянного тока выхода первичного преобразователя в силу $I_{\text{вых}}$ постоянного тока выхода путем времяимпульсной модуляции с последующей демодуляцией в соответствии с функцией преобразования, указанной в табл. 1.

Таблица 1

Тип входного сигнала	Функция преобразования	Диапазон выходного сигнала, мА	Значение коэффициента α
Токовый с диапазонами 0...5; 4...20; 0...20 мА	$I_{\text{вых}} = I_{\text{вых},n} + \alpha_n (I_{\text{вх}} - I_{\text{вх},n})$	0...5	0,3125
		4...20	1,0
		0...20	1,25

где индексы n обозначают соответственно нижние пределы диапазонов измерений соответствующих величин.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики входов БПС-90К

Таблица 1

№ п/п	Наименование характеристики	Величина
1	Диапазон входного сигнала, мА	0...5; 0...20; 4...20
2	Минимальное напряжение на входе БПС-90К при входном токе 20 мА, В	15,4
3	Ток короткого замыкания входа, мА	≤ 120
4	Напряжение холостого хода, В	≤ 24

Характеристики выходов БПС-90К

Таблица 2

№ п/п	Наименование характеристики	Величина
1	Диапазон изменения выходного сигнала, мА	0...5; 4...20; 0...20
2	Полное сопротивление, подключаемое к выходу БПС-90К	$\leq 2,5 \text{ кОм}$ при $I_{\text{вых}}=0...5 \text{ мА}$ $\leq 1 \text{ кОм}$ при $I_{\text{вых}}=0...20$ или $4...20 \text{ мА}$
3	Предел основной приведенной погрешности	$\pm 0,25 \%$ от диапазона изменения выходного сигнала БПС-90К
4	Дополнительная погрешность от изменения напряжения питания на 10 % от номинального значения	$\pm 0,2 \%$ от диапазона изменения выходного сигнала БПС-90К
5	Дополнительная погрешность от изменения температуры окружающей среды на $\pm 10^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,2 \%$ от диапазона изменения выходного сигнала БПС-90К
6	Время установления рабочего режима, час	≤ 2
7	Напряжение питания первичных преобразователей, В	24
8	Пульсация напряжения питания первичных преобразователей	$\pm 0,25 \%$ от диапазона изменения выходного сигнала БПС-90К
9	Погрешность индикации выходного сигнала	$\pm 1,5 \%$ от диапазона изменения выходного сигнала БПС-90К
10	Уставки устройства автоматической сигнализации	15...90 % от диапазона изменения выходного сигнала БПС-90К

		ния выходного сигнала БПС-90К
11	Погрешность срабатывания устройства сигнализации	±2,5 % от диапазона изменения выходного сигнала БПС-90К

Характеристики входов БПС-90П

Таблица 3

№ п/п	Наименование характеристики	Величина
1	Диапазон входного сигнала, мА	0...5; 0...20; 4...20
2	Минимальное напряжение на входе БПС-90П при входном токе 20 мА, В	15,4
3	Ток короткого замыкания входа, мА	≤120
4	Напряжение холостого хода, В	≤24
5	Входное сопротивление, Ом	198...202

Характеристики выходов БПС-90П

Таблица 4

№ п/п	Наименование характеристики	Величина
1	Диапазон изменения выходного сигнала, мА	0...5; 4...20; 0...20
2	Полное сопротивление, подключаемое к выходу БПС-90П	≤2,5 кОм при $I_{вых}=0...5$ мА ≤1 кОм при $I_{вых}=0...20$ или 4...20 мА
3	Предел основной приведенной погрешности	±0,15 % от диапазона изменения выходного сигнала БПС-90П
4	Дополнительная погрешность от изменения напряжения питания на 10 % от номинального значения	±0,12 % от диапазона изменения выходного сигнала БПС-90П
5	Дополнительная погрешность от изменения температуры окружающей среды на ±10 °C	±0,12 % от диапазона изменения выходного сигнала БПС-90П
6	Время установления рабочего режима, час	≤2
7	Напряжение питания первичных преобразователей, В	24
8	Пульсация напряжения питания первичных преобразователей	±0,25 % от диапазона изменения выходного сигнала БПС-90П
9	Погрешность индикации выходного сигнала	±1,5 % от диапазона изменения выходного сигнала БПС-90П
10	Уставки устройства автоматической сигнализации	2...90 % от диапазона изменения выходного сигнала БПС-90П
11	Погрешность срабатывания устройства сигнализации	±2,5 % от диапазона изменения выходного сигнала БПС-90П

Рабочий диапазон температур: - 20...+ 50 °C

Потребляемая мощность: ≤ 12 В•А.

Габаритные размеры: 80x160x350 мм.

Масса: 4,0 кг

Срок службы: 12 лет

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист Паспорта и Технического описания методом офсетной печати, а также на табличку, прикрепленную к блоку, фотохимическим методом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Блок преобразования сигналов БПС-90П (БПС-90К)	1 шт.
2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1 экз.
3. Паспорт	1 экз.
4. Запасные и монтажные части	1 компл.
5. Методика поверки МП-068/447-2006	1 экз.

ПОВЕРКА

Проверка БПС-90 проводится в соответствии с документом «ГСИ. Блоки преобразования сигналов БПС-90П, БПС-90К» МП-068/447-2006.

В перечень оборудования, необходимого для поверки БПС-90П и БПС-90К при выпуске, в условиях эксплуатации и после ремонта входят:

- вольтметр универсальный Щ 31;
- вольтметр Э 533;
- миллиамперметр Э 524;
- магазин сопротивлений Р 4831;
- стабилизатор напряжения Б2-3.

Межпроверочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

ТУ4217-004-00226218-2004 (ТУ 25-7439-0016-90) «Блоки преобразования сигналов БПС-90. Технические условия».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип блоков преобразования сигналов БПС-90 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Манометр»

АДРЕС: 105120, г. Москва, Нижняя Сыромятническая ул., д. 5/7.

Генеральный директор
ООО «Манометр»

И. Ю. Бурцев