

# СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя ГЦИ СИ



В.С.Александров

2006 г.

## Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ

Внесены в Государственный реестр средств  
измерений  
Регистрационный номер 17858-06  
Взамен № 17858-02

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4213-039-15147476-2006.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ (далее – преобразователи) предназначены для преобразований объемного расхода и объема различных электропроводящих жидкостей в электрические выходные сигналы.

Область применения: для контроля и учета, в том числе при учетно-расчетных операциях, объемного расхода и объема на объектах теплоэнергетического комплекса, на промышленных предприятиях и в жилищно-коммунальном хозяйстве.

## ОПИСАНИЕ

Принцип действия преобразователей основан на явлении индуцирования ЭДС в движущемся в магнитном поле проводнике — измеряемой среде.

Индуктируемая ЭДС, значение которой пропорционально расходу (скорости) измеряемой среды, воспринимается электродами и поступает на электронный блок преобразования, выполняющий обработку сигнала в соответствии с установленными алгоритмами.

Конструктивно преобразователи состоят из измерительного участка и электронного блока.

Измерительный участок представляет собой футерованный защитным материалом отрезок трубопровода из немагнитной стали, выполненный во фланцевом или бесфланцевом исполнении (соединение типа «сэндвич» или муфтовое соединение). Измерительный участок заключен в кожух, защищающий элементы магнитной системы преобразователя.

Электронный блок преобразователя выполнен в герметичном корпусе, внутри которого расположены печатные платы и элементы присоединения внешних цепей. Электронный блок устанавливается на измерительном участке в горизонтальном или вертикальном положении.

Преобразователи, в зависимости от их функционального исполнения, обеспечивают:

- представление результатов преобразований и диагностики на внешние устройства посредством унифицированных выходных сигналов;

- индикацию измерительной информации посредством встроенного или выносного табло;
- архивирование измерительной информации и результатов диагностики.

Преобразователи обеспечивают представление на табло показания следующих величин: расход ( $\text{м}^3/\text{ч}$ ), объем, измеренный раздельно по направлению потока измеряемой среды и суммарно по обоим направлениям, ( $\text{м}^3$  или л), время работы (мин). При этом предусмотрена возможность вывода на табло только требуемых величин.

Преобразователи имеют различные метрологические классы, определяющие диапазоны преобразования расхода и объема, в которых нормированы пределы относительной погрешности при различных направлениях потока измеряемой среды.

Конструктивное и функциональное исполнение, и метрологический класс преобразователей определяются при их заказе.

Преобразователи по защищенноти от воздействия окружающей среды выполнены в соответствии со степенью защиты IP55 или IP65 по ГОСТ 14254.

Конструкция преобразователей обеспечивает защиту от несанкционированного изменения метрологических характеристик после выпуска из производства и защиту от вмешательства в его работу в процессе эксплуатации.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Преобразователи имеют следующие выходные сигналы:

- один или два импульсных сигнала, формируемых дискретным изменением сопротивления выходной цепи при прохождении через преобразователь (в одном заданном или в двух направлениях потока) заданного объема измеряемой среды или при наличии диагностируемого события;

- токовый сигнал в диапазоне тока (4-20) мА, пропорциональный измеренному расходу;

- цифровой сигнал в стандарте интерфейса RS232, RS485 или Ethernet, несущий информацию о результатах измерений и диагностики.

Диаметры условных проходов ( $D_u$ ) преобразователей и соответствующие им максимальные значения расходов ( $Q_{max}$ ), независимо от направления потока измеряемой среды, соответствуют значениям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

$D_u$	15	20	32	40	50	65	80	100	150
$Q_{max1}$ , м <sup>3</sup> /ч	6,0	12	30	45	72	120	180	280	630
$Q_{max2}$ <sup>1)</sup> , м <sup>3</sup> /ч	3,0	6,0	15	22,5	36	60	90	140	315

<sup>1)</sup> По заказу потребителя (соответствует скорости потока 5 м/с).

Переходные ( $Q_1$ ,  $Q_2$ ) и минимальные ( $Q_{min}$ ) значения расходов, в зависимости от метрологического класса преобразователей и направления потока измеряемой среды, определяются из соотношений, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

Класс	Значения расхода при направлении потока измеряемой среды				
	обратном	прямом	обратном	прямом	прямом и обратном
	$Q^o_{min}$	$Q^n_{min}$	$Q^o_2$	$Q^n_2$	$Q_1$
A	$Q_{max1}/250$	$Q_{max1}/250$	$Q_{max1}/100$	$Q_{max1}/100$	$Q_{max1}/50$
B1	-	$Q_{max1}/625$	$Q_{max1}/150$	$Q_{max1}/450$	$Q_{max1}/100$
B2	$Q_{max1}/625$	$Q_{max1}/625$	$Q_{max1}/450$	$Q_{max1}/450$	$Q_{max1}/100$
C1	-	$Q_{max1}/625$	$Q_{max1}/150$	$Q_{max1}/250$	$Q_{max1}/100$
C2	$Q_{max1}/625$	$Q_{max1}/625$	$Q_{max1}/250$	$Q_{max1}/250$	$Q_{max1}/100$
D	$Q_{max1}/375$	$Q_{max1}/375$	$Q_{max1}/150$	$Q_{max1}/150$	$Q_{max1}/100$
E	$Q_{max1}/250$	$Q_{max1}/250$	$Q_{max1}/100$	$Q_{max1}/100$	$Q_{max1}/50$
Класс	Значения расхода при направлении потока измеряемой среды				
	обратном	прямом	обратном	прямом	прямом и обратном
	$Q^o_{min}$	$Q^n_{min}$	$Q^o_2$	$Q^n_2$	$Q_1$
F1	-	$Q_{max1}/625$	$Q_{max1}/150$	$Q_{max1}/450$	-
F2	$Q_{max1}/625$	$Q_{max1}/625$	$Q_{max1}/450$	$Q_{max1}/450$	-
G	$Q_{max1}/250$	$Q_{max1}/250$	$Q_{max1}/100$	$Q_{max1}/100$	-

Примечание – Численные значения расходов приведены в руководстве по эксплуатации.

Пределы допускаемой относительной погрешности при преобразовании расхода и объема в импульсный и цифровой сигналы, а также при представлении измеряемых величин посредством табло, в зависимости от диапазона измерений, соответствуют значениям, указанным в таблице 3.

Таблица 3

Класс	Пределы погрешности в диапазоне измерений расхода, %		
	$Q_{\min}^{(o)} \dots Q_2^{(o)}$	$Q_2^{(o)} \dots Q_1$	$Q_1 \dots Q_{\max(2)}$
A	$\pm 5,0$	$\pm 2,0$	$\pm 0,5$
B1,B2,C1,C2, D, E	$\pm 5,0$	$\pm 2,0$	$\pm 1,0$
Класс	Пределы погрешности в диапазоне измерений расхода, %		
	$Q_{\min}^{(o)} \dots Q_2^{(o)}$	$Q_2^{(o)} \dots Q_{\max(2)}$	
F1, F2, G	$\pm 5,0$		$\pm 2,0$

Пределы допускаемой приведенной погрешности при преобразовании измеренных значений расхода в сигнал постоянного тока при сопротивлении нагрузки не более 500 Ом составляют  $\pm 0,2 \%$ .

Пределы допускаемой относительной погрешности при преобразовании расхода в сигнал постоянного тока соответствуют значениям, определяемым по формуле:

$$\delta_r = \pm \{ \delta^2 + [0,2(Q_b - Q_n)/Q_i] \}^{0,5}, \%,$$

где:  $\delta$  – пределы относительной погрешности, приведенные в таблице 3, %

$Q_b$  – верхний предел диапазона изменения расхода, значение которого соответствует току 20 мА, м<sup>3</sup>/ч;

$Q_n$  – нижний предел диапазона изменения расхода, значение которого соответствует току 4 мА, м<sup>3</sup>/ч;

$Q_i \leq Q_n \leq Q_b$  – измеренное значение расхода, м<sup>3</sup>/ч.

Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени -  $\pm 0,01\%$ .

Примечание: пределы погрешностей нормированы для рабочих условий эксплуатации.

Питание преобразователей осуществляется от источника постоянного тока с номинальным выходным напряжением 12 В.

Мощность, потребляемая от источника питания, не более 5 ВА.

Габаритные размеры и масса преобразователей, в зависимости от конструктивного исполнения, не превышают значений, указанных в таблице 4.

Таблица 4

Ду	Исполнение бесфланцевое		Исполнение фланцевое	
	Габаритные размеры (длина; ширина; высота), мм	Масса, кг	Габаритные размеры (длина; ширина; высота), мм	Масса, кг
15	95; 60; 160	1,1	125; 95; 170	2,4
20	115; 80; 190	1,4	155; 105; 200	3,2
32	135; 100; 210	2,7	200; 135; 220	4,7
40	150; 125; 225	3,2	200; 145; 250	6,1
50	160; 115; 240	3,7	200; 160; 250	7,2
65	175; 150; 255	5,2	200; 180; 290	10,7
80	190; 165; 270	7,0	200; 195; 290	14,5
100	220; 190; 290	9,3	250; 215; 300	19,2
150	320; 255; 350	21,2	330; 280; 360	28,6

Установленная безотказная наработка не менее 80000 ч.

Средний срок службы не менее 12 лет.

Рабочие условия эксплуатации:

- удельная электропроводность измеряемой среды в диапазоне от  $10^{-3}$  до 10 См/м;
- температура измеряемой среды в диапазоне от 0 до 150 °C;
- давление измеряемой среды не более 1,6 МПа;
- температура окружающего воздуха в диапазоне от минус 10 до плюс 50 °C;
- относительная влажность воздуха не более 95 % при температуре не более 35 °C;
- атмосферное давление в диапазоне от 84 до 106,7 кПа;
- переменное частотой 50 Гц магнитное поле напряженностью до 40 А/м;

- механическая вибрация частотой (10-55) Гц с амплитудой смещения до 0,35 мм;
- изменение напряжения питания в диапазоне от 10,2 до 13,2 В.

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на преобразователь расхода методом наклейки, на титульный лист эксплуатационной документации - типографским способом.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность преобразователей соответствует указанной в таблице 5.

Таблица 5

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ	1	Исполнение согласно заказу
Руководство по эксплуатации	РБЯК.407111.039 РЭ	1	
Паспорт	РБЯК.407111.039 ПС	1	
Методика поверки	РБЯК.407111.039 МП		1 экз. при групповой поставке
Инструкция по монтажу	РБЯК.407111.039 ИМ		
Клеммник-розетка	-	-	От 1 до 3 шт. согласно исполнению
Блок питания	-	1	Тип по наличию на момент поставки
Адаптер интерфейса RS232	-	-	По заказу

### ПОВЕРКА

Проверку преобразователей расхода электромагнитных ПРЭМ осуществляют в соответствии с документом по поверке в составе эксплуатационной документации «Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ. Методика поверки РБЯК.407111.039 МП», утвержденным ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 18 мая 2006 г.

Основные средства измерений, применяемые при поверке:

- установка расходомерная УМР-1. Диапазон воспроизведений расхода воды от 0,01 до 360 м<sup>3</sup>/ч, относительная погрешность ± 0,05 %;
- частотомер электронно-счетный ЧЗ-54. Режим непрерывного счета импульсов, ед. мл. разряда – 1 имп.;
- вольтметр универсальный цифровой В7-28. Диапазон измерений напряжения постоянного тока (0-1) В, класс 0,025/0,005;
- магазин сопротивлений Р4831. Диапазон воспроизведения сопротивлений (0-10<sup>5</sup>) Ом, класс 0,02.

Межповерочный интервал - 4 года.

### НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.145-75. «ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений объемного расхода жидкости в диапазоне от 3·10<sup>-6</sup> до 10 м<sup>3</sup>/с».

ГОСТ 28723-90. «Расходомеры скоростные, электромагнитные и вихревые. Общие технические требования и методы испытаний».

ТУ 4213-039-15147476-2006. «Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ. Технические условия».

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип преобразователей расхода электромагнитных ПРЭМ утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

### ИЗГОТОВИТЕЛИ

ЗАО «НПФ Теплоком», 194044, г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 45.  
Тел/факс (812) 703-72-10.

ООО «Теплоприбор- Юнит», 454057, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 36.  
Тел/факс (353) 724-22-05.

Руководитель лаборатории ГЦИ СИ  
«ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»

В.И. Мишустин

Генеральный директор  
ЗАО «НПФ Теплоком»

В.К. Недзвецкий

Директор ООО «Теплоприбор-Юнит»

А.М.Кислюк