

Программой создается и ведется файл протокола, содержащий результаты поверки.

При вводе нецелых чисел разделителем целой и дробной частей числа является символ «.» (точка).

13.1.9 Значение нормы погрешности при проведении проверок определяется автоматически в зависимости от диапазона измерения и значения измеренной величины и заносится в файл протокола поверки.

$$\begin{array}{r} 3960 \\ \hline 63 \end{array}$$

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата							
						Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	
UNC1.570.019 РЭ											Лист
											29

754

Таблица 2

Наименование операции	Номер пункта документа по поверке	Проведение операции при	
		первичной поверке или после ремонта	периодической поверке
1 Внешний осмотр	13.6.1	+	+
2 Опробование	13.6.2	+	+
3 Проверка электрического сопротивления изоляции и электрической прочности изоляции	13.6.3	+	-
4 Определение метрологических характеристик:	13.6.4	+	+
4.1 Определение допускаемой абсолютной погрешности установки длительности команд управления	13.6.4.1	+	+

[illegible]

13.4 Требования безопасности

13.4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также изложенные в руководстве по эксплуатации на изделие, в технической документации на применяемые при поверке рабочие эталоны и вспомогательное оборудование.

13.5 Условия поверки и подготовка к ней

13.5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °C 23±5;
- относительная влажность воздуха, % 65±15;
- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) 100±4 (750±30);
- напряжение питающей сети, В 220±4,4;
- частота питающей сети, Гц 50±0,5.

13.5.2 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- выдержать изделие в условиях, указанных в п. 13.5.1 в течение не менее 8 ч;
- выполнить операции, оговоренные в руководстве по эксплуатации на изделие по ее подготовке к измерениям;
- выполнить операции, оговоренные в технической документации на применяемые средства поверки по их подготовке к измерениям;
- собрать схему поверки в соответствии с проводимой операцией.

3960
63

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

						Лист
						32
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	UNC1.570.019 PЭ	

13.3 Средства поверки

При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 3.

Таблица 3

№ пункта методики поверки	Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки, метрологические и основные технические характеристики средства поверки
13.6.3	Мегаомметр Ф4102/1-М1, диапазон измерения R до 30 МОм
13.6.3	Пробойная установка УПУ-10 U~ 1500 В.
13.6.4.1	Цифровой осциллограф ОСЦ4-М: период дискретизации (Тд) устанавливается в диапазоне от 10 нс до 10 мкс с дискретностью 10 нс; время измерения от 1 мс до 10 с; предел допускаемой приведенной к значению верхней границы диапазона погрешности измерения мгновенных значений напряжения по измерительному входу в диапазонах «±1 В» - «±50 В»: 1,2%; пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения интервалов времени: $\pm[0,002T_x + 2T_d]$, где T_x - измеряемый интервал времени, T_d - период дискретизации;
13.6.4.1	Регулируемый стабильный источник питания постоянного тока GPR-6030D: выходное напряжение от 0,1 до 40 В; выходной ток от 0,1 до 1 А; пульсации напряжения не более 10 мВ; пульсации тока не более 10 мА.
13.6.4.1	Вольтметр В7-54/3: диапазон измерения постоянного напряжения 1 мВ - 100 В, с погрешностью не более 0,05%; диапазон измерения постоянного тока 10 мкА - 10 мА с погрешностью не более 0.05%, диапазон измерения сопротивления (0 - 200) кОм с погрешностью не более 0.05%.

Примечания

1 Вместо указанных в таблице средств поверки разрешается применять другие аналогичные меры и измерительные приборы, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с требуемой точностью.

2 Применяемые средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о поверке.

3960
63

Изн. N подп.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Изн.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

UNC1.570.019 PЭ

Лист

31

754

13.6 Порядок проведения поверки

13.6.1 Внешний осмотр

13.6.1.1 При внешнем осмотре проверить наличие товарного знака фирмы-изготовителя, заводского номера изделия и состояния лакокрасочного покрытия.

13.6.2 Опробование

13.6.2.1 Опробование изделия выполняется согласно п. 13.1.4. настоящего руководства.

13.6.3 Проверка электрического сопротивления изоляции и электрической прочности изоляции

13.6.3.1 Проверку сопротивления электрической изоляции линий сетевого питания от корпуса изделия проводить в следующем порядке:

а) выключить изделие, если оно включено, сетевой кабель БКИ21 отсоединить от крейта и от сетевой розетки;

б) первый вход мегаомметра соединить с помощью зажима с изолирующим покрытием с первым контактом вилки сетевого кабеля БКИ21;

в) второй вход мегаомметра соединить с контактом заземления розетки сетевого кабеля БКИ21;

г) измерить сопротивление изоляции цепи;

д) первый вход мегаомметра отсоединить от первого контакта и подсоединить ко второму контакту вилки сетевого кабеля БКИ21;

е) повторить действие г);

ж) отсоединить мегаомметр от вилки и от розетки сетевого кабеля БКИ21.

Результат проверки считать положительным, если для каждого измерения значение сопротивления электрической изоляции не менее 20 МОм.

13.6.3.2 Проверку электрической прочности изоляции между цепями сетевого питания и корпусом изделия проводить в следующем порядке:

а) выключить изделие, если оно включено, сетевой кабель БКИ21 отсоединить от крейта и от сетевой розетки;

б) первый выход пробойной установки соединить с первым контактом вилки сетевого кабеля БКИ21;

в) второй выход пробойной установки соединить с контактом заземления розетки сетевого кабеля БКИ21;

г) установить регулятор выходного напряжения пробойной установки в положение, соответствующее минимальному выходному напряжению;

3960
63

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

UNC1.570.019 РЭ

Лист
33

д) включить пробойную установку, регулятором выходного напряжения плавно увеличить испытательное напряжение до значения 1500 В;

е) поданное испытательное напряжение выдержать в течение одной минуты, затем плавно уменьшить его до минимального значения и выключить пробойную установку;

ж) первый выход пробойной установки отсоединить от первого контакта и соединить со вторым контактом вилки сетевого кабеля БКИ21;

з) повторить действия д), е);

и) отсоединить установку от вилки и от розетки сетевого кабеля БКИ21.

Результат проверки считать положительным, если при проведении проверки не произошло пробоя электрической изоляции.

13.6.4 Определение метрологических характеристик изделия

13.6.4.1 Определение допускаемой абсолютной погрешности установки длительности команд управления

13.6.4.1.1 Перед проведением проверки необходимо:

- изучить правила работы с программой prv2017.exe (см. документ UNC.56019-01 34 01 Система проверки функций Руководство оператора);

- подготовить приборы и принадлежности:

- 1) цифровой осциллограф ОСЦ4-М;
- 2) источник питания GPR-3060D;
- 3) вольтметр В7-54/3;
- 4) кабель HH1 UNC4.853.038 - 2 шт.;
- 5) кабель ФСК80-Т4 UNC4.853.288 - 2 шт.;
- 6) кабель BNC-BNC;
- 7) устройство УС-ФСК80 UNC3.622.063;

- установить модуль ОСЦ4-М в слот 2 крейта блока БКИ21 изделия;

- заземлить приборы;

- включить питание изделия, выдержать изделие во включенном состоянии не менее 10 минут;

- запустить на исполнение программу prv2017.exe.

13.6.4.1.2 Проверку допускаемой абсолютной погрешности установки длительности команд управления производить следующим образом:

а) на программной панели «МПКВ» в меню «Объект контроля» выбрать проверяемый модуль ФСК80-2;

б) произвести подключения кабелей в соответствии с выведенным на панели «Подключение кабелей» сообщением. Нажать кнопку «Продолжить»;

3960
63

Инв. N подп.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	UNC1.570.019 РЭ	Лист
						34

в) на панели «Выбор режима проверки» установить переключатель выбора режима проверки «Полная/Поканальная» в положение «Полная». Нажать кнопку «Продолжить»;

г) на панели «Длительность КУ» установить переключатель «АВТ./РУЧ.» в положение «АВТ.». Нажать кнопку «Продолжить»;

д) на панели «Проверка длительности КУ» нажать кнопку «Продолжить»;

Примечание - В данной проверке определение допускаемой абсолютной погрешности установки длительности команд управления производится для всех 24 каналов проверяемого модуля на длительностях 50, 300, 600 мс. Расчет допускаемой абсолютной погрешности установки длительности команд управления и сравнение полученного результата с допускаемым значением производится программой. Полученные результаты расчета и сравнения отображаются в столбцах «Абсолютная погрешность, с» и «Результат сравнения» таблицы, представленной на панели «Каналы УВКУ, длительность КУ».

е) после завершения проверки сохранить файл протокола;

ж) повторить действия а) - е) для другого модуля ФСК80-2;

з) на панели «Сохранение файла протокола » нажать кнопку «Завершить»;

и) закрыть программную панель «МПК», выключить изделие и приборы, отсоединить принадлежности.

Результат поверки считать положительным, если в процессе проведения поверки не было сообщений об ошибках («не норма» в столбце «Результат сравнения»).

Примечание - Программа регистрирует ошибку проверки, если рассчитанное значение абсолютной погрешности установки длительности команды управления превышает значение 0,01 с.

13.7 Обработка результатов измерений

13.7.1 Обработка результатов измерений, полученных экспериментально, осуществляется СПО в соответствии с ГОСТ 8.207.

13.7.2 Результаты измерений и значения погрешностей измерений заносятся в файл протокола, содержащего информацию о выполнении поверки по методике, изложенной в разделе 13.

13.8 Оформление результатов поверки



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

					UNC1.570.019 РЭ	Лист
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		35

854

13.8.1 Для каждой измеряемой величины, погрешность которой определяется, составляется протокол, в котором указываются:

- результат измерения величины;
- значение погрешности измерения, рассчитанного СПО в результате обработки результатов измерений;
- предел допускаемой погрешности для каждого измеренного значения измеряемой величины;
- результат сравнения значения погрешности измерения, рассчитанного СПО в результате обработки результатов измерений с пределом допускаемой погрешности.

13.8.2 Положительные результаты поверки оформляются в соответствии с ПР 50.2.006, а поверительные клейма наносятся в соответствии с ПР 50.2.007.

13.8.3 Отрицательные результаты поверки оформляются в соответствии с требованиями ПР 50.2.006.



Инв. N подп.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

					Лист
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	36

UNC1.570.019 РЭ

14 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

14.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения	Примечание
1	2	3	4
Не обнаруживаются модули изделия программой «Менеджер ресурсов»	Не включен БКИ	Включить БКИ	
Не включается БКИ	Сработал предохранитель цепи сетевого питания	На задней панели БКИ проверить состояние предохранителя. При необходимости заменить предохранитель	
Выдано сообщение о неисправности модуля при проверке модулей программой «Система проверки функций»	Неисправен указанный модуль	Заменить неисправный модуль соответствующим исправным модулем из состава ЗИП-О изделия	

14.2 Вышедший из строя модуль необходимо заменить аналогичным модулем из состава ЗИП-О, входящего в комплект поставки изделия. Перед установкой в изделие, на модуле, взятом из ЗИП-О необходимо установить переключатели логического адреса и линии прерывания в такое же положение, что и на вышедшем из строя модуле. Установку переключателей необходимо выполнять в соответствии с руководством по эксплуатации соответствующего модуля.

UNC1.570.019 РЭ

Лист

37