

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «17» января 2025 г. № 85

Регистрационный № 94386-25

Лист № 1  
Всего листов 6

### ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

**Установка для регулировки и поверки счетчиков электрической энергии ELMA-8325B**

#### **Назначение средства измерений**

Установка для регулировки и поверки счетчиков электрической энергии ELMA-8325B (далее по тексту – установка) предназначена для воспроизведения и измерения напряжения и силы переменного тока, частоты переменного тока, угла фазового сдвига, активной, реактивной, полной мощности и используется в качестве эталона 2 разряда для поверки однофазных и трехфазных счетчиков электрической энергии класса точности 0,2S и менее точных.

#### **Описание средства измерений**

Конструктивно установка выполнена в специальной приборной стойке с присоединяемыми к ней стационарными или мобильными, выполненными в виде перекатных рам, посадочными местами для счетчиков. Установка представляет собой многофункциональное рабочее место и позволяет одновременно обрабатывать до 96 однофазных или 64 трехфазных счетчиков электрической энергии.

Принцип действия установки основан на формировании стабилизированных значений напряжения и силы переменного тока, угла фазового сдвига, частоты на выходе установки и измерения этих параметров для получения значений мощностей, используемых для регулировки и поверки счетчиков электрической энергии.

К настоящему типу средства измерений относится установка с заводским номером 2081060188.

Общий вид установки представлен на рисунке 1.

Заводской номер в виде цифрового обозначения, состоящего из арабских цифр, нанесен типографским способом на шильдик, наклеенный на боковой панели установки в месте, указанном на рисунке 2.

Нанесение знака поверки на установку не предусмотрено.

Защита от несанкционированного доступа к внутренним к частям и элементам выполнена путем нанесения защитной пломбы в виде наклейки на заднюю панель корпуса эталонного счетчика RS 2330A и трехфазного генератора сигналов SG 2330B. Место пломбирования от несанкционированного доступа представлено на рисунке 3.



Рисунок 1 – Общий вид установки



Рисунок 2 – Место нанесения заводского номера и знака утверждения типа

Место пломбирования от несанкционированного доступа



Рисунок 3 – Место пломбирования от несанкционированного доступа

### Программное обеспечение

Управление режимами работы трехфазного генератора сигналов SG 2330B и эталонного счетчика RS 2330A, вывод информации на дисплей осуществляются посредством встроенного микроконтроллера с предустановленным программным обеспечением.

Конструкция установки исключает возможность несанкционированного влияния на ПО СИ и измерительную информацию.

Уровень защиты программного обеспечения «низкий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
	ПО трехфазного генератора сигналов SG 2330B	ПО эталонного счетчика RS 2330A
Идентификационное наименование ПО	Firmware SG	Firmware RS
Номер версии (идентификационный номер) ПО	9.56	9.19
Цифровой идентификатор ПО	-	-

## Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон воспроизведений/измерений напряжения переменного тока, В	от 30 до 300
Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведений напряжения переменного тока, %	$\pm 0,2$
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений напряжения переменного тока, %	$\pm 0,05$
Диапазон воспроизведений/измерений силы переменного тока, А	от 0,001 до 120
Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведений силы переменного тока, %	$\pm 0,2$
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы переменного тока, %	$\pm 0,05$
Угол фазового сдвига между напряжением и током первой гармоники	от $0^\circ$ до $360^\circ$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига между напряжением и током первой гармоники	$\pm 0,03^\circ$
Диапазон измерения частоты переменного тока, Гц	от 40 до 70
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока, Гц	$\pm 0,005$
Диапазон измерений активной мощности, Вт	от 0,03 до 108000
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений активной мощности при $\cos\phi=1$ , %	$\pm 0,05$
Диапазон измерений реактивной мощности, вар	от 0,03 до 108000
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений реактивной мощности при $\sin\phi=1$ , %	$\pm 0,05$
Диапазон измерений полной мощности, В·А	от 0,03 до 108000
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений полной мощности, %	$\pm 0,05$

Таблица 3 – Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
1	2
Параметры электрического питания:	
- напряжение переменного тока, В	$230 \pm 23$
- частота переменного тока, Гц	$50 \pm 2,5$
- максимальная потребляемая мощность, кВ·А	$20 \pm 1$
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более	760×600×1710
Масса, кг, не более	115

Продолжение таблицы 3

1	2
<p>Условия эксплуатации:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- температура окружающей среды, °C</li><li>- относительная влажность, %</li><li>- атмосферное давление, кПа</li></ul>	<p>от +15 до +25 от 30 до 80 от 84 до 106</p>

**Знак утверждения типа**

наносится типографским способом на шильдик, наклеиваемый на переднюю панель установки в месте, указанном на рисунке 2, и типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации.

**Комплектность средства измерений**

Таблица 4 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Установка для регулировки и поверки счетчиков электрической энергии	ELMA-8325B	1 шт.
Блок управления питанием	CU 2330B	1 шт.
Эталонный счетчик	RS 2330A	1 шт.
Трехфазный генератор сигналов	SG 2330B	1 шт.
Преобразователь уровня измерительных сигналов	ST 1125B	3 шт.
Блок усилителей напряжения и тока фазы	PU 4380A	6 шт.
Трехфазный блок сетевых предохранителей	MU 1320B	1 шт.
Паспорт	-	1 экз.
Руководство по эксплуатации	-	1 экз.

**Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в разделе 4 «Описание управления программой» руководства по эксплуатации.

**Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений**

Приказ Росстандарта от 26 сентября 2022 г. № 2360 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений времени и частоты»;

Приказ Росстандарта от 23 июля 2021 г. № 1436 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений электроэнергетических величин в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц».

**Правообладатель**

Общество с ограниченной ответственностью «Матрица» (ООО «Матрица»)

Юридический адрес: 143989, Московская облю, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 16

Телефон: +7 (495) 225-80-92

E-mail: mail@matritca.ru

### **Изготовитель**

Applied Precision Ltd., Словакия  
Адрес: Stavitelska 1, 831 04 Bratislava, Slovakia  
Телефон: + 421 232 66 2301  
Факс: + 421 232 66 2300  
E-mail: info@appliedp.com  
Web-сайт: www.appliedp.com

### **Испытательный центр**

Федеральное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» (ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест»)  
Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, д. 31  
Телефон: + 7 (495) 544-00-00  
E-mail: info@rostest.ru  
Web-сайт: www.rostest.ru  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.310639.

