



СОГЛАСОВАНО

руководитель ГЦИ СИ
ФГУП "ВНИИМС"

В.Н.Яншин

2007 г.

| | |
|--|--|
| Комплексы измерительно-вычислительные диагностики шариковых расходомеров ИВК ДШР | Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>35017-07</u> Взамен № _____ |
|--|--|

Выпускаются согласно технических условий КЦДИ.035.00.00.000 ТУ.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплексы измерительно-вычислительные диагностики шариковых расходомеров ИВК ДШР предназначены для оценки степени износа узлов ШАДР-8А, ШАДР-32М, МИП и МИП-1 (далее по тексту МИП) расходомеров различных модификаций путем:

- измерения электрических величин: сопротивления постоянному току магнитоиндукционного преобразователя с линиями связи МИП, напряжения постоянного тока на выходе транзисторного измерительного блока расходомера ТИБР, частоты, амплитуды, периода электрических сигналов переменного тока на выходе МИП;
- вычисления расхода, соответствующего сигналам МИП и ТИБР, отношений амплитуд и периодов сигналов МИП, среднеквадратических отклонений амплитуд и периодов сигналов МИП;
- передачи, записи, хранения и обработки измеренных и вычисленных величин в памяти локального пульта;
- отображения и вывода на печать измеренных и вычисленных величин в цифровом и графическом виде.

Комплексы измерительно-вычислительные диагностики шариковых расходомеров ИВК ДШР применяются для автоматизации измерений характеристик и оценки состояния узлов ШАДР-8А, ШАДР-32М, МИП и МИП-1 шариковых расходомеров систем поканального контроля расходов в каналах реакторов типа РБМК, оперативного контроля расхода в технологических каналах реакторов и цифрового осциллографирования сигналов МИП.

ОПИСАНИЕ

Комплексы измерительно-вычислительные диагностики шариковых расходомеров ИВК ДШР (далее по тексту - комплексы) содержат следующие составные части:

- измеритель-вычислитель параметров шариковых расходомеров ИВПР-02, подключенный к локальному пульту и выполняющий функции устройства измерений, сбора и обработки сигналов о параметрах расходомеров;
- имитатор сигналов шариковых расходомеров ИСШР-02, подключенный к локальному пульту и использующийся при проверке (проверке) ИВПР-02, а также для контроля работоспособности вторичных преобразователей системы поканального контроля расхода;

- локальный пульт на базе ПЭВМ, установленный на рабочем месте персонала;
- пакет программного обеспечения (ППО) локального пульта, загружаемый в компьютер позволяет принимать и хранить информацию о состоянии расходомеров, позволяет производить отбор расходомеров с заданными параметрами и следить за деградацией их характеристик, принимать и отображать в графической и цифровой формах оцифрованный ИВПР-02 сигнал МИП и значения расхода рассчитанные, по сигналам МИП и ТИБР в реальном времени;
- комплект кабелей для подключения к диагностируемой аппаратуре.

ИВПР-02 имеет восемь дифференциальных входов измерения напряжения, которые подключаются к контрольным разъемам диагностируемой аппаратуры. Под управлением программного обеспечения локального пульта измерительные каналы могут работать в диапазонах измерения ± 50 мВ или ± 500 мВ для оцифровки сигналов МИП и МИП-1 соответственно. Кроме того, ИВПР-02 содержит схему измерения сопротивлений, которая может быть подключена к одному из входов, чем обеспечивается измерение сопротивлений катушек МИП с линиями связи. Оцифрованные сигналы МИП по интерфейсу USB передаются в локальный пульт, где происходит их дальнейшая обработка и производится вычисление амплитуды, частоты и периода электрических сигналов переменного тока на выходе МИП, вычисление диагностических параметров сигнала.

ИСШР-02 имеет два канала формирования напряжения (один канал работает в диапазоне ± 50 мВ, второй в диапазоне ± 500 мВ), которые могут быть подключены к любому из восьми выходов устройства. ИСШР-02 работает под управлением программного обеспечения локального пульта и подключается к нему по интерфейсу USB.

В качестве локального пульта используется персональный компьютер с предустановленной операционной системой Windows 95/98/2000/NT4.0/XP и обеспечивающий функционирование программного обеспечения.

Программное обеспечение рассчитано для работы под управлением операционных сред Windows 98, Windows NT, Windows 2000 или Windows XP и имеет следующие основные режимы работы: база данных, диагностика, цифровой осциллограф, контроль расхода.

При расчете расхода по сигналам МИП и выходу вторичных преобразователей в контролируемых технологических каналах может быть учтена температурная поправка, характеризующая изменения статических характеристик расходомеров в условиях работающего реактора.

В процессе диагностирования измеренная и вычисленная информация отображается в цифровом и графическом видах на дисплее локального пульта, а после завершения диагностирования записывается в базу данных, которая позволяет просматривать накопленную информацию, выбирать расходомеры с заданными параметрами и формировать различные формы отчетов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Комплекс обеспечивает измерение электрических величин и вычисление параметров в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование измеряемого/воспроизводимого параметра, размерность | Значение параметра по ТУ | |
|----------|---|------------------------------|---|
| | | диапазон | пределы допускаемой основной относительной погрешности, % * |
| 1 | Измерение сопротивления катушки МИП, кОм | 0...0,999 0,98...9,99 | $\pm[1+1\cdot(1/R_x\cdot 1)]$ $\pm[1+1\cdot(10/R_x\cdot 1)]$ |
| 2 | Измерение амплитуды сигнала МИП: для технологического канала, мВ для канала СУЗ, мВ | 4...50 10...500 | $\pm[0,5+0,5\cdot(50/U_x\cdot 1)]$ $\pm[0,5+0,5\cdot(500/U_x\cdot 1)]$ |
| 3 | Измерение периода сигнала МИП, с | 0,02...0,099 9 0,1...2 | $\pm[0,1+0,1\cdot(0,1/T_x\cdot 1)]$ $\pm[0,1+0,1\cdot(2/T_x\cdot 1)]$ |
| 4 | Измерение частоты сигнала МИП, Гц | 0,5...50,0 | $\pm[0,1+0,1\cdot(50/F_x\cdot 1)]$ |
| 5 | Измерение расхода по сигналу МИП: для технологического канала, м ³ /ч для канала СУЗ, м ³ /ч | 3...50 0,06...8 | $\pm[0,5+0,5\cdot(50/G_x\cdot 1)]$ $\pm[0,5+0,5\cdot(8/G_x\cdot 1)]$ |
| 6 | Измерение расхода по сигналу ТИБР: для технологического канала, м ³ /ч для канала СУЗ, м ³ /ч | 0...50 0...8 | $\pm[0,5+0,5\cdot(50/G_x\cdot 1)]$ $\pm[0,5+0,5\cdot(8/G_x\cdot 1)]$ |
| 7 | Измерение отношения амплитуд | 0,25...1 | $\pm[1+1\cdot(1/Ka_x\cdot 1)]$ |
| 8 | Измерение отношения периодов | 0,01...1 | $\pm[1+1\cdot(1/Kt_x\cdot 1)]$ |
| 9 | Измерение среднеквадратического отклонения амплитуд | 0...0,7 | $\pm 10^{**}$ |
| 10 | Измерения среднеквадратического отклонения периодов | 0...0,7 | $\pm 3^{**}$ |
| 11 | Измерение минимального значения амплитуды отрицательной полуволны сигнала МИП, мВ | 4...500 4...50 | $\pm[2+0,25\cdot(500/U_x\cdot 1)]$ $\pm[2+0,25\cdot(50/U_x\cdot 1)]$ |
| 12 | Воспроизведение сигналов напряжения, мВ | -50...+50 -500...+500 | $\pm[0,1+0,1\cdot(50/U_x\cdot 1)]^{***}$ $\pm[0,1+0,1\cdot(500/U_x\cdot 1)]^{***}$ |
| 13 | Воспроизведение частоты, Гц | 0,5...50 | 0,025 |

Примечания:

* F_x, U_x, G_x, R_x, T_x, Ka_x, Kt_x - абсолютное значение измеряемого или воспроизводимого параметра.

** при значениях среднеквадратического отклонения равных нулю (идеальный сигнал) допускаются показания до 0,002.

*** при сопротивлении нагрузки не менее 10 кОм.

2 Пределы дополнительной погрешности каналов измерения и воспроизведения от изменения температуры окружающей среды ИВПР-02 и ИСШР-02 в рабочем диапазоне не превышают пределов основной погрешности.

3 Измерительные входы ИВПР-02 и выходы ИСШР-02 гальванически развязаны от общей точки интерфейсной части и питания.

4 Входное сопротивление каналов измерения ИВПР-02 не менее 100 кОм.

5 Габаритные размеры составных частей:

- ИВПР-02 - 175x145x40 мм (без учета длины интерфейсного кабеля)
- ИСШР-02 - 120x90x25 мм.

6 Суммарная масса составных частей (за исключением локального пульта) изделия не превышает 5 кг.

7 Масса составных частей не более: ИВПР-02 – 1,5 кг, ИСШР-02 – 1 кг.

8 Питание локального пульта осуществляется от сети переменного напряжения 220⁺²²₋₃₃ В и частотой (50±1) Гц или источника постоянного напряжения 24 В. Локальный пульт обеспечивает возможность автономной работы в течение 2-х часов.

9 Мощность, потребляемая локальным пультом от сети, при номинальном напряжении не должна превышать 200 ВА.

10 Питание ИВПР-02, ИСШР-02 и кабеля связи локального пульта со стойкой КРВ осуществляется от USB портов локального пульта. Суммарный потребляемый ток указанными составными частями не превышает 250 мА при напряжении питания 5 В.

11 Время установления рабочего режима ИВПР-02 и ИСШР-02 не более 5 мин.

12 Нормальные условия эксплуатации:

- температура окружающей среды (20 ± 5) °C;
- относительная влажность воздуха (30...80) %;
- атмосферное давление (100 ± 4) кПа;
- напряжение питающей сети 220 В $\pm 5\%$, частота (50 ± 1) Гц;
- внешние магнитные поля частотой 50 Гц напряженностью до 40 А/м;
- агрессивные газы и пары отсутствуют.

13 Рабочие условия эксплуатации

13.1 Рабочие условия эксплуатации для ИВПР-02 и ИСШР-02:

- температура окружающей среды $+(5 \dots 50)$ °C;
- относительная влажность воздуха до 80% при 35 °C;
- агрессивные газы и пары отсутствуют.

13.2 Рабочие условия эксплуатации для локального пульта:

- температура окружающей среды $+(10 \dots 35)$ °C;
- относительная влажность воздуха до 80% при 35 °C;
- агрессивные газы и пары отсутствуют.

14 Составные части комплекса устойчивы к воздействию атмосферного давления по группе исполнения Р1 по ГОСТ 12997-84.

15 По защищенности от воздействия окружающей среды составные части комплекса соответствуют степени защиты по ГОСТ 14254-96:

- ИВПР-02 и ИСШР-02 - не ниже IP30.
- локальный пульт - не ниже IP20.

16 По стойкости к механическим воздействиям составные части комплекса выполнены прочными к синусоидальной вибрации с параметрами группы L1 по ГОСТ 12997-84.

17 По устойчивости к помехам изделие соответствует требованиям ГОСТ Р 50746-2000 для группы исполнения III с критерием качества функционирования В.

18 Комплекс допускает хранение в упаковке в условиях закрытого отапливаемого помещения при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40 °C и относительной влажности не более 80 % при 25 °C. Не допускается наличие паров кислот и щелочей.

19 Составные части комплекса в транспортной таре выдерживают без повреждений воздействие температуры от минус 50 до плюс 50 °C и относительной влажности $(95 \pm 3)\%$ при температуре 35 °C. Составные части комплекса в транспортной таре выдерживают без повреждений воздействие следующих динамических нагрузок, действующих в направлении, обозначенном на транспортной таре манипуляционным знаком "Верх, не кантовать" по ГОСТ 14192-77:

- вибрации по группе исполнения N2 при транспортировании железнодорожным и автотранспортом по ГОСТ 12997-84;
- ударам со значением пикового ударного ускорения 98 м/с^2 , с длительностью ударного импульса 16 мс и числом ударов не менее 1000 по ГОСТ 12997-84.

20 Комплекс сейсмостойкий при землетрясениях интенсивностью 7 баллов (MP3) по MSK-64. По условиям сейсмостойкости комплекс удовлетворяет требованиям категории II НП-031-01 и сохраняет работоспособность для условий установки на отметке 30 - 50 м от нулевой отметки.

21 Срок службы комплекса - 12 лет.

22 Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания - 10000 ч.

23 Среднее время восстановления работоспособности комплекса - 1 ч.

24 Средний срок сохраняемости в условиях отапливаемых помещений в состоянии консервации – 12 лет, переконсервация не реже 1 раз в 3 года.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа средства измерения наносится на передних панелях ИВПР-02 и ИСШР-02 и на титульном листе руководства по эксплуатации «Измерительно-вычислительный комплекс диагностики шариковых расходомеров ИВК ДШР» КЦДИ.035.00.00.000 РЭ.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки ИВК ДШР входят:

- измеритель-вычислитель параметров расходомеров ИВПР-02 КЦДИ.035.01.00.000 – 1 шт.;
- кабель для подключения ИВПР-02 к модулям КРВ КЦДИ.035.04.01.000 – 1 шт.;
- кабель для подключения локального пульта к аппаратуре системы показательного контроля расхода КЦДИ.035.04.02.000 - 1 шт.;
- ПО «Рабочая станция отображения. Измерительно-вычислительный комплекс для определения параметров шариковых расходомеров ИВК ДШР» 460.32437879.00047 – 1 шт.

В комплект поставки изделия входят эксплуатационные документы:

- руководство по эксплуатации на комплекс;
- формуляр на комплекс;
- руководство оператора;
- этикетки на составные части комплекса;

Локальный пульт и имитатор сигналов шариковых расходомеров ИСШР-02 поставляются по согласованию с заказчиком.

ПОВЕРКА

Проверка комплексов проводится в соответствии с документом «Измерительно-вычислительный комплекс диагностики шариковых расходомеров ИВК ДШР. Методика поверки. КЦДИ.035.00.00.000 МП1», согласованным с ФГУП «ВНИИМС» 01.06. 2007 г.

Основные средства поверки: мегомметр М4101/3, частотомер ЧЗ-32, вольтметр Щ31, универсальный вольтметр цифровой В7-38, магазин сопротивлений Р4831, резистор С2-23 0.125 Вт 10 кОм.

Межповерочный интервал - 2 года.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

ГОСТ 12997-84. Изделия ГСП. Общие технические условия.

ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 14254-96 (МЭК529-69). Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип комплексов измерительно-вычислительных диагностики шариковых расходомеров ИВК ДШР утверждён с техническими и метрологическими характеристиками, приведёнными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель: НУ «Институт прикладных информационных технологий» (НУ «ИПИТ»)
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31;

Генеральный директор НУ «ИПИТ»


V.I. Abramov
5