

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ЦИ СИ СНИИМ  
Зам. директора ФГУП «СНИИМ»  
В.И. Евграфов



2008 г.

<p>Счетчики электрической энергии однофазные статические многотарифные СОЭБ-2П-65 СОЭБ-2П-100</p>	<p>Внесены в Государственный реестр средств измерений, Регистрационный номер 37699-08 Взамен №</p>
---	--

Выпускаются по техническим условиям ТУ-4228-023-11821941-2007, ГОСТ Р 52320-2005,  
ГОСТ Р 52322-2005.

#### Назначение и область применения

Счетчики электрической энергии однофазные статические многотарифные СОЭБ-2П-65, СОЭБ-2П-100 (далее счетчики) предназначены для измерения активной электрической энергии в однофазных электрических цепях переменного тока промышленной частоты.

Область применения счетчиков – учет потребленной электрической энергии в бытовом и мелкомоторном секторах, в коммунальном хозяйстве.

Счетчики оснащены служебным интерфейсом RS-232, а также интерфейсами для дистанционной передачи данных: интерфейсом PLC или передатчиком по радиоканалу (в зависимости от варианта исполнения), и могут эксплуатироваться как автономно, так и в составе автоматизированных систем контроля и учета энергопотребления бытовыми потребителями.

Счетчики с индексом Д имеют дополнительную функцию – обнаружения и исключения возможности неучтенного потребления электрической энергии.

#### Описание

Принцип действия счетчиков основан на цифровой обработке аналоговых входных сигналов тока и напряжения при помощи специализированных микросхем с встроенным АЦП. Цифровой сигнал, пропорциональный модулю мгновенной активной мощности, обрабатывается микроконтроллером. По полученным значениям модуля мгновенной активной мощности формируются накопленные значения количества потребленной электрической энергии, в том числе по каждому тарифу.

Значение потребленной электрической энергии выводится на дисплей счетчика в соответствии с установленным режимом вывода информации.

Счетчики с индексом Д выполнены в виде базового блока (далее - ББ) и дополнительного датчика мощности (далее – ДДМ). ББ и ДДМ формируют значения количества потребленной электроэнергии во внутренних регистрах потребления ББ и ДДМ соответственно. ДДМ передает содержимое своего внутреннего регистра потребления на ББ по силовой сети. Контроллер ББ принимает информацию только от того ДДМ, номер которого занесен в ББ в процессе конфигурирования счетчика перед установкой. Контроллер ББ сравнивает значение, полученное от ДДМ, с содержимым своего внутреннего регистра потребления. Если на момент приема содержимое регистра потребления ББ превышает значение, полученное от ДДМ, то к содержимому счетного механизма счетчика добавляется значение из регистра потребления ББ. Если на момент приема значение, полученное от ДДМ, превышает значение, накопленное в регистре потребления ББ, то содержимому счетного механизма счетчика добавляется значение, полученное от ДДМ.

Счетчик (ББ) имеет встроенный тарификатор. Переключение тарифов и переход на летнее/зимнее время осуществляется автоматически. Контроллер ББ ведет годовой журнал, в котором фиксируются показания счетчика на расчетный день и час по каждому из задействованных тарифов. Тарифное расписание счетчика задается программным способом и может быть откорректировано в процессе эксплуатации счетчика.

Счетчик (ББ) с индексом Р оснащен передатчиком радиоканала, который передает накопленную измерительную информацию, числовое значение статуса и другие служебные параметры на пульт переноса данных РМРМ2055РКЧ (далее- ППД), что позволяет организовать дистанционное считывание показаний и результата самодиагностики счетчика.

Счетчик с индексом С оснащен интерфейсом PLC. Обмен информацией с сервисными устройствами информационной сети (далее – СУИС), выполняется по запросу СУИС.

Счетчики выполняют следующие функции:

- измерение активной энергии:      -суммарной;  
    -потарифно.
- вывод данных на электронный дисплей в автоматическом режиме;
- сохранение данных:                    - текущего потребления суммарных  
    -текущего потребления потарифно;  
    -на расчетный день и час;
- ведение журналов:                    -годового за 12 прошедших месяцев по 3 тарифам;  
    -событий (потребления), не менее 79 записей;

-самодиагностику – счетчики формируют и передают код режима работы (статус), отражающий наличие нарушения режима работы (несанкционированного потребления, неисправности ЧРВ), характеристики тарифного расписания, исправности ЧРВ. События, связанные с изменением статуса, регистрируются в журнале событий с указанием времени события;

- обмен данными по интерфейсу RS-232 под управлением ПК, скорость обмена 4800 Бод.
- обмен данными по интерфейсу PLC (счетчики с индексом С) под управлением СУИС.
- передачу данных по радиоканалу (счетчики с индексом Р). Прием данных производится при помощи пульта переноса данных РМРМ 2055РКЧ.
- учет несанкционированного потребления (только счетчики с индексом Д);
- синхронизацию ЧРВ по интерфейсу RS-232
- синхронизацию ЧРВ по интерфейсу PLC (счетчики с индексом С);
- установку тарифного расписания по интерфейсу RS-232.
- установку тарифного расписания и параметров маршрутизации (адресации при передаче информации по силовой сети) по интерфейсу PLC (счетчики с индексом С).
- фиксацию показаний счетного механизма в режиме «Стоп-кадр» в установленный момент времени относительно времени посылки запроса (счетчики с индексом С);

Тарификатор счетчиков поддерживает:

- до 3 тарифов;
- до 6 тарифных зон;
- переключение по временным тарифным зонам;
- автоперевод на летнее/зимнее время;

Измерительная информация и журналы счетчика сохраняются в энергонезависимой памяти и недоступны корректировке при помощи внешних программ, в том числе при помощи программ конфигурирования счетчиков.

Счетчики выпускаются в исполнениях, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Условное обозначение счетчика	Базовый / максимальный ток, А	Коли-чество тарифов	Передающее устройство, интерфейс	Штрих-код по ЕАН-13	Код типа счетчика
СОЭБ-2П-100	5/100	Не менее 3	RS-232	4607134510281	131.01
СОЭБ-2ПР-100			Передатчик по радиоканалу, RS-232	4607134510304	132.02
СОЭБ-2ПС-100			Интерфейсы PLC, RS-232	4607134510311	135.02
СОЭБ-2ПДР-100			Передатчик по радиоканалу, RS-232	4607134510298	532.03
СОЭБ-2П-65			RS-232	4607134510243	131.02
СОЭБ-2ПР-65			Передатчик по радиоканалу, RS-232	4607134510267	132.03
СОЭБ-2ПС-65			Интерфейсы PLC, RS-232	4607134510274	135.03
СОЭБ-2ПДР-65			Передатчик по радиоканалу, RS-232	4607134510250	532.04
СОЭБ-2ПДР-65-У			Передатчик по радиоканалу, RS-232	4607134510328	532.05

В зависимости от исполнения применяются следующие условные обозначения счетчиков:

**СОЭБ – 2П [ Д ] [ Z ] – X - [ Q ]**

Примечание:

Z - тип интерфейса:

C - счетчик, имеющий интерфейс PLC,

P - счетчик, имеющий передатчик по радиоканалу,

D - счетчик, оснащенный ДДМ.

X - обозначение максимального тока.

Q - обозначение условий эксплуатации счетчика (ББ):

- У - закрытое помещение при температуре окружающего воздуха от минус 25 до 55 °C, относительная влажность воздуха 90% при температуре окружающего воздуха 30 °C, атмосферное давление 70-106,7 кПа (537-800 мм рт. ст.).

- без обозначения - в палатах, металлических и иных помещениях без теплоизоляции, при температуре окружающего воздуха от минус 40 °C до 55 °C, относительной влажности воздуха 100% при температуре окружающего воздуха 25 °C.

Основные технические характеристики:

1 Номинальное напряжение, В	220
2 Базовый ток, А	5
3 Максимальный ток, А	65 /100
4 Номинальная частота, Гц	50
5 Класс точности	1
6 Чувствительность, мА	20
7 Постоянная счетчика, имп/кВт·ч	4000
8 Полная мощность, потребляемая цепью тока, ВА, не более	0,5
9 Полная мощность, потребляемая в цепи напряжения, ВА, не более	
счетчиков с индексом С	8,0
счетчиков без индекса С	3,5
10 Активная мощность, потребляемая цепью напряжения, Вт, не более	
счетчиков с индексом Д	1,5
счетчиков без индекса Д	1,0
11 Цена единицы разряда счетного механизма	
- старшего, кВт·ч	10 <sup>4</sup>
- младшего, кВт·ч	0,1
12 Максимальная дальность обмена по интерфейсу PLC, м, не менее	100
13 Максимальная дальность передачи данных по радиоканалу,	
– при приеме ППД на автомобильную антенну, м, не менее	100
при приема ППД на штыревую антенну, м, не менее	50
14 Характеристики тарификатора:	
– Среднегодовой суточный ход часов реального времени, с/сутки, не более	± 1
– Количество тарифных зон, не более	6
– Количество тарифов, не более	3
15 Время сохранения данных, лет, не менее	10
16 Масса, кг, не более	
Счетчика (ББ)	0,42
ДДМ	0,32
17 Габаритные размеры, мм;	
Счетчика (ББ)	(156-181) x 128 x 52
ДДМ	70 x 70 x 92
18 Установочные размеры, мм	
Счетчика (ББ)	92 x 115-140 (или на DIN рейку)
ДДМ	диаметр 10
19 Средняя наработка на отказ То, ч, не менее	100000
20 Средний срок службы Тсл, лет, не менее	30

**Условия эксплуатации**

**Счетчика (ББ) без индекса У**

- Температура окружающего воздуха от минус 40 до 55 °C
- Относительная влажность воздуха 100 % при 25 °C
- Атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа  
(537 – 800 мм рт.ст.)

**Счетчика (ББ) с индексом У**

- Температура окружающего воздуха от минус 25 до 55 °C
- Относительная влажность воздуха 90 % при 30 °C
- Атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа  
(537 – 800 мм рт.ст.)

**ДДМ:**

- Температура окружающего воздуха от минус 40 до 55 °C
- Относительная влажность воздуха 100 % при 25 °C
- Атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа  
(537 – 800 мм рт.ст.)

**Знак утверждения типа**

Знак утверждения типа наносится на щиток счетчика методом шелкографии или другим способом, не ухудшающим качество.

В эксплуатационной документации на титульных листах изображение Знака наносится печатным способом.

### Комплектность

Комплект поставки счётчика должен приведен таблице 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Количество
ВНКЛ 411152.026 (-01,02,03)	Счетчик электрической энергии однофазный	1 шт.
ВНКЛ. 411152.027 (-01,02,03)	статический в упаковке	
ВНКЛ 411152.028		
ВНКЛ.411152.026 (-01,02,03)ПС	Паспорт	1 экз.
ВНКЛ.411152.027 (-01,02,03)ПС		
ВНКЛ 411152.028 ПС		
ВНКЛ.426487.001	Пульт переноса данных РМРМ2055РКЧ	1 компл. *, **
ВНКЛ.426487.012	Модем технологический РМ 056.01	1 компл * , **, ****
ВНКЛ.411724.027	Ридер номера ДДМ	1 компл**
ВНКЛ.411152.026ДИ	Методика поверки	**
ВНКЛ.411152.026 РС	Руководство по среднему ремонту	**
ВНКЛ.411152.026РЭ	Руководство по эксплуатации	**
	Программа «JabberLight.exe»	***
	Программа конфигурирования «Setting_2Pdr.exe»	***
	Программа конфигурирования «Setting_2Pk.exe»	***

\* поставляется по требованию заказчика.

\*\* поставляется по требованию организаций, производящих поверку, ремонт и эксплуатацию счетчика.

\*\*\* - поставляется на диске по требованию организаций, производящих поверку, эксплуатацию и ремонт счетчика.

\*\*\*\* - в комплекте поставки Модема технологического программ Crowd\_Pk для считывания информации со счетчиков и их конфигурирования по интерфейсу PLC.

### Поверка

Поверка осуществляется по документу «Счетчики электрической энергии однофазные статические многотарифные СОЭБ-2П-65, СОЭБ-2П-100. Методика поверки ВНКЛ.411152.026 ДИ», согласованному ГЦИ СИ СНИИМ в феврале 2008 года.

Перечень основного оборудования, необходимого для поверки:

- установка для поверки и регулировки счетчиков электрической энергии ЦУ6800Р с образцовым трехфазным счетчиком класса точности 0,2;
- компьютер с программами Setting\_2Pdr.exe, Setting\_2Pk.exe, Crowd\_Pk.exe;
- модем технологический РМ 056.01
- пульт переноса данных РМРМ2055РКЧ
- секундомер СО-СПР;
- универсальная пробойная установка УПУ-1М.

Межповерочный интервал 10 лет.

## Нормативные документы

ГОСТ Р 52320-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии.

ГОСТ Р 52322-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2.

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

## Заключение

Тип «Счетчики электрической энергии однофазные статические многотарифные СОЭБ-2П-65, СОЭБ-2П-100» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ79.В05277

Изготовитель: ЗАО «Радио и Микроэлектроника»,  
630082 г. Новосибирск, ул. Дачная 60,  
тел/факс: (383) 2-26-83-13

Генеральный директор ЗАО «Радио и Микроэлектроника»

Е.В. Букреев

