

# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ  
Зам. Генерального директора

ФГУП «Государственный центр измерений»

А.С. Евдокимов

2008 г.

Генераторы функциональные  
“ДИАТЕСТ-4”

Внесены в Государственный реестр  
средств измерений  
Регистрационный № 38714-08  
Взамен №

Выпускаются по ТУ 6684-001-28940087-08 (ВКФУ.468789.109ТУ)

## Назначение и область применения

Генераторы функциональные “ДИАТЕСТ-4” предназначены для формирования прецизионных калибровочных сигналов для первичной и периодической поверки электрокардиографических (в том числе ЭКГ-каналов мониторов медицинских), электроэнцефалографических, электромиографических, реографических приборов отечественного и зарубежного производства.

## Описание

Генераторы функциональные “ДИАТЕСТ-4” являются электронными устройствами, формирующими набор сигналов в соответствии с методиками:

- Р 50.2.009-2001 «Электрокардиографы, электрокардиоскопы и электрокардиоанализаторы. Методика поверки»;
- Р 50.2.049-2005 «Мониторы медицинские. Методика поверки»;
- МИ 2523-99 «Электроэнцефалографы, электроэнцефалоскопы и электроэнцефалоанализаторы. Методика поверки»;
- МИ 2524-99 «Реографы, реоплетизмографы, реопреобразователи и реоанализаторы. Методика поверки»;
- МИ 2527-99 «Электромиографические приборы. Методика поверки».

## Генераторы обеспечивают четыре режима работы:

- режим экспресс формирования калибровочных сигналов, используемых для поверки приборов. В этом режиме основные сигналы идут в начале процедуры поверки и исключаются задержки при выводах дополнительной сопровождающей информации. Это позволяет достаточно оперативно определить принципиальную работоспособность поверяемых приборов в экстремально короткий срок;

- режим формирования калибровочных сигналов для поверки приборов по соответствующим методикам, где по порядку, шаг за шагом формируются сигналы, описанные в каждом пункте методики. При этом автоматически задается требуемая форма сигнала, задается необходимая амплитуда и частота следования импульсов;

- режим, позволяющий изменять настройки генераторов, а также включить дополнительный режим работы генераторов, в котором предусмотрено формирование ряда гармонических сигналов с расширенным частотным диапазоном для проверки АЧХ каналов поверяемых групп приборов;

- режим формирования набора сигналов для поверки самого генератора «ДИАТЕСТ-4».

Принцип работы генераторов основан на считывании из цифровой микросхемы памяти предварительно записанных цифровых кодов сигналов заданных методиками форм. Цифровые коды поступают на цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), где преобразуются в аналоговую форму. Далее сигнал поступает масштабный преобразователь и схему, которая производит необходимое согласование с отводящими электродами электрокардиографических (ЭКГ), электроэнцефалографических (ЭЭГ), электромиографических (ЭМГ) приборов. Канал поверки реографических (РГ) приборов состоит из коммутируемых резисторов фиксированного номинала, а так же цифрового потенциометра. Этот канал гальванически изолирован от основного прибора, имеет отдельный источник питания и изолированные цепи управления.

Органы управления на передней панели предназначены для включения и выключения генератора, выбора режимов работы, перехода к следующему пункту выполнения процедуры поверки, включения или отключения подсветки индикатора и звукового подтверждения нажатия кнопок. Графический индикатор предназначен для отображения значения частоты и размаха выходного напряжения, миниатюры (упрощенного схематичного изображения) формы выходного сигнала, номера пункта поверки по методикам. В левой части индикатора показывается степень разряда источника питания прибора. Выходные разъемы генератора расположены также на передней части прибора и разделены контурами по группам в соответствии с видами поверяемых приборов.

### Основные технические характеристики

Таблица 1 – основные технические характеристики

Виды выходных сигналов	Синусоидальный, прямоугольный (меандр), треугольный, пилообразный, постоянное напряжение, «ЭКГ», «ЧСС1», «ЧСС2», «ЧСС3», «ЧСС4», «ЭЭГ-7», «ЭМГ-2», «ЭМГ-6», «ЭМГ-9», «ЭМГ-14», «ЭМГ-18», «ЭМГС», «МТ-3», «Декремент-тест», «МН-1», «МН-2», «РГ-1»
Диапазон установки постоянного напряжения $U_{-}$	от -300 мВ до +300 мВ на нагрузке $\geq 1 \text{ МОм}$ на выходах ЭКГ-канала от -25 мВ до +25 мВ на нагрузке $\geq 1 \text{ МОм}$ на выходах ЭМГ-канала от -0,5 мВ до +0,5 мВ на нагрузке $\geq 1 \text{ МОм}$ на выходах ЭЭГ-канала
Пределы допускаемой относительной погрешности установки постоянного напряжения $\delta U_{-}$	$\pm 1\%$ для значений напряжения $\pm 10 \text{ мВ}$ , $\pm 300 \text{ мВ}$ на выходах ЭКГ-канала $\pm 1\%$ для значений напряжения $\pm 25 \text{ мВ}$ , на выходах ЭМГ-канала $\pm 2\%$ для значений напряжения $\pm 0,5 \text{ мВ}$ , на выходах ЭЭГ-канала
Диапазон установки постоянной составляющей сопротивления $R_0$	от 10 Ом до 500 Ом с возможностью установки следующего ряда дискретных значений: 10 Ом, 20 Ом, 50 Ом, 100 Ом, 200 Ом, 500 Ом, 1000 Ом
Пределы допускаемой относительной погрешности установки значений постоянной составляющей сопротивления $\delta R_0$	$\pm 2\%$
Значения установки размаха переменной составляющей сопротивления $R$	0,05 Ом, 0,1 Ом, 0,25 Ом, 10 Ом
Пределы допускаемой относительной погрешности установки значений переменной составляющей сопротивления $\delta R$	$\pm 2\%$ для значений 0,1 Ом, 0,25 Ом, 10 Ом $\pm 5\%$ для значений 0,05 Ом

Диапазон установки значений размаха напряжения $U_{pp}$ выходных сигналов	От 0,01 мВ до 1 мВ на нагрузке $\geq 1 \text{ МОм}$ на выходах ЭЭГ-канала;
	От 0,3 мВ до 50 мВ на нагрузке $\geq 1 \text{ МОм}$ на выходах ЭМГ-канала
	От 0,06 мВ до 600 мВ на нагрузке $\geq 1 \text{ МОм}$ на выходах ЭКГ-канала;
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки значений размаха напряжения выходных сигналов $\Delta U_{pp}$	$\pm (0,01*U_{pp} + 0,0015)$ мВ на выходах ЭЭГ-канала
	$\pm (0,01*U_{pp} + 0,003)$ мВ на выходах ЭКГ-канала для значений $U_{pp}$ до 20 мВ
	$\pm (0,01*U_{pp} + 0,003)$ мВ на выходах ЭМГ-канала
Значения частот в основном режиме работы генератора	Синусоидального сигнала, Гц 0,5; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 10; 12; 15; 25; 30; 40; 50; 60; 75
	Прямоугольного сигнала, Гц 0,1; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 10; 12.
	Треугольного сигнала, Гц 10
Значения частот синусоидального сигнала в дополнительном режиме работы генератора, Гц	ЭКГ-канал 0,159; 0,265; 0,53; 1; 1,59; 2; 3,183; 5; 8; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 48; 49; 49,9; 50; 50,1; 51; 52; 55; 60; 70; 75; 80; 90; 100
	ЭЭГ-канал 0,159; 0,265; 0,53; 1; 1,59; 2; 3,183; 5; 8; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 48; 49; 49,9; 50; 50,1; 51; 52; 55; 60; 70; 75; 80; 90; 100; 120
	ЭМГ-канал 0,159; 0,265; 0,53; 1; 1,59; 2; 3,183; 5; 8; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 48; 49; 49,9; 50; 50,1; 51; 52; 55; 60; 70; 75; 80; 90; 100; 120; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 1000; 2000; 3000; 4000; 5000; 7000; 10000; 20000
	РГ-канал 0,053; 0,159; 0,265; 0,53; 1; 1,59; 2; 3,183; 5; 8; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 48; 49; 49,9; 50; 50,1; 51; 52; 55; 60
Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты	$\pm 0,5\%$ для частот до 450 Гц включительно $\pm 1\%$ для частот до 1000 Гц включительно $\pm 2,5\%$ частот больше 1000 Гц
Неравномерность АЧХ относительно частоты 300 Гц	от -0,5 дБ до 0 дБ на частотах до 5 кГц от -2 дБ до 0 дБ на частотах от 5 кГц до 12 кГц от -6 дБ до 0 дБ на частотах от 12 кГц
Коэффициент нелинейности треугольного сигнала на выходах ЭКГ-, ЭЭГ-, ЭМГ-каналов	$\leq 1,0\%$
Коэффициент нелинейности пилообразного сигнала РГ-канала	$\leq 1,0\%$
Коэффициент гармоник синусоидального сигнала	$\leq 1,0\%$
Длительность фронта и среза сигнала прямоугольной формы	$\leq 30 \text{ мкс}$

Пределы допускаемой относительной погрешности установки амплитудных параметров A(n) элементов калибровочного ЭКГ-сигнала (в соответствии с Р 50.2.009-2001)	$\pm 3,0\%$ для $0,5 \text{ мВ} \leq A(n) < 10 \text{ мВ}$ $\pm 5,0\%$ для $0,1 \text{ мВ} \leq A(n) < 0,5 \text{ мВ}$
Пределы допускаемой относительной погрешности установки временных параметров T(k) элементов калибровочного ЭКГ-сигнала (в соответствии с Р 50.2.009-2001)	$\pm 0,5\%$ для параметра T1 $\pm 2,0\%$ для параметров T2...T11
Пределы допускаемой относительной погрешности установки амплитудных параметров элементов калибровочного ЭЭГ-сигнала (в соответствии с МИ 2523-99)	$\pm 3,0\%$
Пределы допускаемой относительной погрешности установки временных параметров элементов калибровочного ЭЭГ-сигнала (в соответствии с МИ 2523-99)	$\pm 1\%$
Пределы допускаемой относительной погрешности установки амплитудных параметров элементов калибровочных ЭМГ-сигналов (в соответствии с МИ 2527-99)	$\pm 3,0\%$
Пределы допускаемой относительной погрешности установки временных параметров элементов калибровочных ЭМГ-сигналов (в соответствии с МИ 2527-99)	$\pm 1\%$
Пределы допускаемой относительной погрешности установки амплитудных параметров элементов калибровочного РГ-сигнала (в соответствии с МИ 2524-99)	$\pm 3,0\%$
Пределы допускаемой относительной погрешности установки временных параметров элементов калибровочного РГ-сигнала (в соответствии с МИ 2524-99)	$\pm 1\%$

Таблица 2 – условия применения

Температура окружающего воздуха	$20 \pm 5^\circ\text{C}$
Относительная влажность воздуха	от 30 до 80 % при температуре $25^\circ\text{C}$
Атмосферное давление	от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.)

Таблица 3 – общие технические характеристики

Типы выходных разъёмов	клеммы с внутренним диаметром 4 мм
Выходные клеммы	36 ЭЭГ, 11 ЭКГ, 10 ЭМГ, 5 РГ, 4 гальванически изолированных синхронизации (2 вход и 2 выход)
Параметры электропитания	батареи 1,5 В (тип АА-L-91) x 2 шт
Габаритные размеры, не более, мм	300(длина)х185(ширина)х115(высота)
Масса с элементами питания, не более, г	1300
Потребляемая мощность, В*A, не более	0,2

#### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносят на лицевую панель генератора методом шелкографии и трафаретной печати, на титульный лист формулляра типографским способом.

## Комплектность

Таблица 4 – комплект поставки

Наименование	Количество
Генератор функциональный “ДИАТЕСТ-4” с установленными источниками питания	1
Упаковочная коробка	1
Руководство по эксплуатации	1
Формуляр	1
Соединительные провода штеккер-штеккер	12
Соединительные провода штеккер-крокодил	30

## Проверка

Проверка прибора проводится в соответствии с методикой поверки, изложенной в разделе «Проверка» Руководства по эксплуатации и согласованной с ФГУ “Ростест-Москва” в августе 2008 года.

Таблица 5 – средства поверки

Наименование и тип средства поверки	Основные технические характеристики средства поверки.	
	Пределы измерений	Погрешность
Осциллограф Agilent 54645D	Полоса пропускания 100 МГц, Коэффициент отклонения 1мВ/дел...5 В/дел	$\delta t = 10^{-4} * t + 0,02 * (\text{к-т развертки})$ , $\delta K_U = \pm 1,5 \%$ Вертикальное разрешение 8 бит
Усилитель дифференциальный У7-1	$K_{yc} = (0 \dots 80) \text{ дБ}$ полоса частот (0...100) кГц	$\delta_{yc} = \pm 1,0 \%$
Частотомер электронно-счетный вычислительный ЧЗ-64/1	по входу А Диапазон F 0,005 Гц...150 МГц при уровне входных сигналов импульсной формы от 0,15 В до 10 В	$\delta_{f,T} \pm 5 * 10^{-7}$ за год
Вольтметр цифровой В7-78/1	Диапазон U_ 3,5 мкВ...1000 В, Диапазон R 4 мОм...100 МОм	$\Delta_U = \pm 0,005 * (\text{Uизм}/100 + 3,5 \text{ мкВ})$ на пределе 100 мВ $\Delta_R = \pm (0,01 * R_{изм}/100 + 4 \text{ мОм})$ на пределе 100 Ом $\Delta_R = \pm (0,01 * R_{изм}/100 + 10 \text{ мОм})$ на пределе 1 кОм
Измеритель нелинейных искажений С6-11	Диапазон (0,1...30) %	$\pm (0,05 \text{ Кг} + 0,05) \%$
Источник питания Б5-45	(0,1...49,9) В	$\pm 0,5 \%$

Межповерочный интервал – 1 год.

## **Нормативные и технические документы**

1. ГОСТ 22261-94 ГСИ. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.
2. Рекомендации по метрологии Р 50.2.009-2001. ГСИ. Электрокардиографы, электрокардиоскопы и электрокардиоанализаторы.
3. Рекомендации по метрологии Р 50.2.049-2005. ГСИ. Мониторы медицинские. Методика поверки;
4. Рекомендация МИ 2523-99 ГСИ. Электроэнцефалографы, электроэнцефалоскопы и электроэнцефалоанализаторы. Методика поверки;
5. Рекомендация МИ 2524-99 ГСИ. Реографы, реоплетизмографы, реопреобразователи и реоанализаторы. Методика поверки;
6. Рекомендация МИ 2527-99 ГСИ. Электромиографические приборы. Методика поверки.
7. Технические условия ТУ 6684-001-28940087-08 (ВКФУ.468789.109ТУ)

## **Заключение**

Тип генераторов функциональных “Диатест-4” утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, и метрологически обеспечен в эксплуатации.

## **Изготовитель**

ЗАО «РУДНЕВ-ШИЛЯЕВ», Россия, 127994, г. Москва, ул. Сущевская, д. 21  
Тел/факс: (495) 787-6367; 787-6368.

E-mail: [adc@rudshel.ru](mailto:adc@rudshel.ru)  
[http:// www.rudshel.ru](http://www.rudshel.ru)

Генеральный директор ЗАО «РУДНЕВ-ШИЛЯЕВ»

С.Н. Шиляев

