



СОГЛАСОВАНО

Директор ГФУП ВНИИМС

А.И. Асташенков

2001 г.

Термопреобразователи сопротивления с унифицированным токовым выходом взрывозащищенные ТСМУ 014, ТСМУ 015

Внесены в Государственный реестр средств измерений

Регистрационный № 15286-01

Взамен № 15286-96

Выпускаются по техническим условиям РГАЖ 0.282.001.01 ТУ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Термопреобразователи сопротивления с унифицированным токовым выходом взрывозащищенные ТСМУ 014, ТСМУ 015 (далее по тексту - термопреобразователи) предназначены для измерения температуры газообразных и жидких сред во взрывоопасных зонах классов B-1а, B-1г, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси категорий IIА, IIВ, IIС групп Т1, Т2, Т3, Т4, и выдачи информации о значении температуры в виде сигнала постоянного тока 0 ... 5 или 4 ... 20 мА.

Термопреобразователи имеют взрывобезопасный уровень взрывозащиты. Вид взрывозащиты термопреобразователей - «Взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ 22782.6. Маркировка взрывозащиты термопреобразователей с резьбовым соединением основания и крышки головки - 1ExdIICT4, с болтовым соединением основания и крышки головки - 1ExdIIBT3.

Степень защиты термопреобразователей от воздействия воды, твердых тел (пыли) по ГОСТ 14254 - IP54.

ОПИСАНИЕ

Принцип работы термопреобразователей основан на свойстве медного микропровода изменять электрическое сопротивление при изменении температуры. Изменение электрического сопротивления микропровода преобразуется в блоке усилителя в изменение напряжения постоянного тока, усиливается и преобразуется в постоянный ток. Зависимость выходного сигнала термопреобразователей от температуры - линейная.

Термопреобразователи состоят из чувствительного элемента, защитной арматуры с установочным устройством, головки и блока усилителя.

Чувствительный элемент выполнен в виде каркасной или бескаркасной бифилярной намотки из изолированного медного микропровода.

Монтажная часть защитной арматуры выполнена из нержавеющей стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632.

Установочное устройство защитной арматуры термопреобразователей в зависимости от их конструкции представляет собой либо подвижный штуцер с резьбой М20x1,5 с уплотнительным приварным кольцом, либо неподвижный штуцер с резьбой М20x1,5, на котором крепится головка.

Головка термопреобразователей выполнена из алюминиевого сплава АК-12 по ГОСТ 1583. Крышки головок присоединены к основанию головок с помощью болтового или резьбового соединения.

Блок усилителя термопреобразователей расположен внутри головки и имеет контакты для подсоединения жил кабеля.

Термопреобразователи имеют исполнения, отличающиеся друг от друга по типу чувствительного элемента, диапазону измерения, конструкции головки и установочного устройства защитной арматуры, диаметру и длине погружаемой части защитной арматуры (подробнее см. табл. 1.1 РГАЖ 0.282.001 ТО, РГАЖ 0.282.001.01 РЭ).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазоны измеряемых температур:

- от минус 50 до +50 °C;
- от минус 50 до +100 °C;
- от минус 50 до +150 °C;
- от минус 25 до +25 °C;
- от 0 до +100 °C;
- от 0 до +200 °C.

2. Номинальные статические характеристики преобразования термопреобразователей соответствуют уравнению:

$$I_{\text{вых. } i} = I_{\text{нач.}} + (I_{\text{кон.}} - I_{\text{нач.}}) * (T_i - T_{\text{нач.}}) / (T_{\text{кон.}} - T_{\text{нач.}}),$$

где $I_{\text{вых. } i}$ - расчетное значение выходного тока термопреобразователей при измеряемой температуре T_i , °C, мА;

$I_{\text{нач.}}$ - значение выходного тока термопреобразователей в начале диапазона измерения, мА;

$I_{\text{кон.}}$ - значение выходного тока термопреобразователей в конце диапазона измерения, мА;

$T_{\text{нач.}}$ - начальное значение температуры диапазона измерения, °C;

$T_{\text{кон.}}$ - конечное значение температуры диапазона измерения, °C.

3. Предел допускаемой основной приведенной погрешности - 0,5%;

4. Допустимые значения входных сопротивлений нагрузки:

для термопреобразователей с выходным сигналом 0 ... 5 мА

- от 500 до 2000 Ом при трехпроводном подключении,

- от 500 до 1000 Ом при четырехпроводном подключении;

для термопреобразователей с выходным сигналом 4 ... 20 мА

- от 100 до $(U_{\text{факт.}} - 12)/0,02$ Ом, где $U_{\text{факт.}}$ - фактическое напряжение питания, В;

5. Напряжение питания термопреобразователей - 24^{+8}_{-6} В;

6. Дополнительная приведенная погрешность измерения, вызванная изменением:

а) напряжения питания, не более $\pm 0,1 \%$,

б) температуры окружающей среды в диапазоне от минус 50 до 70°C - не более $\pm 0,2 \%$ на каждые 10 градусов изменения температуры окружающей среды,

в) сопротивления нагрузки:

- для термопреобразователей с выходным сигналом 0 ... 5 мА - не более $\pm 1,0 \%$,

- для термопреобразователей с выходным сигналом 4 ... 20 мА - не более $\pm 0,1 \%$;

7. Показатель тепловой инерции, не более 15 с;

8. Электрическое сопротивление изоляции измерительных цепей относительно корпуса термопреобразователей, не менее:

20 МОм - при нормальных климатических условиях;

5,0 МОм - при температуре 70°C ;

0,5 МОм - при относительной влажности $(95 \pm 3)\%$ и температуре 35°C ;

9. Условное гидростатическое давление среды, не более 16,0 МПа;

10. Диаметр погружаемой части защитной арматуры - 8 мм, 10 мм;

11. Длина погружаемой части защитной арматуры - от 80 до 400 мм;

12. Средняя наработка на отказ, не менее 100000 ч;

13. Средний срок службы - 8 лет.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист паспортов и на шильдики термопреобразователей.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Термопреобразователь - 1 шт.

Паспорт - 1 шт.

Габаритный чертеж - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

ПОВЕРКА

Проверка термопреобразователей проводится в соответствии с методиками поверки, изложенными в разделе 17 РГАЖ 0.282.001 ТО или разделе 3.2 РГАЖ 0.282.001.01 РЭ и согласованными с ВНИИМС.

Проверка термопреобразователей проводится при выпуске термопреобразователей из производства и в эксплуатации.

Межпроверочный интервал – 1 год.

При проведении поверки применяются следующие средства:

- нулевой термостат типа ТН-12 с погрешностью воспроизведения температуры не более $\pm 0,02$ °C;
- паровой термостат типа ТП-5 с погрешностью воспроизведения температуры не более $\pm 0,03$ °C;
- жидкостной термостат типа ТВ-5 с погрешностью воспроизведения температуры не более $\pm 0,05$ °C;
- тераомметр Е6 - 13А напряжением 10 В;
- вольтметр универсальный цифровой типа В7-40;
- источник питания постоянного тока типа Б5-40;
- магазин сопротивлений типа Р 3030;
- ртутный термометр типа ТР1 с ценой деления 0,05 °C.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. ГОСТ 6651-94 «Термопреобразователи сопротивления. Общие технические условия»

2. ГОСТ Р 50356-92 «Преобразователи измерительные для термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний».

3. ГОСТ 6651-94 «Термопреобразователи сопротивления. Общие технические условия» п.п. 5.12 – 5.14. Протокол испытаний № 197 от 11.05.01 г.

4. Технические условия РГАЖ 0.282.001.01 ТУ "Термопреобразователи сопротивления с унифицированным токовым выходом взрывозащищенные ТСМУ 014, ТСМУ 015, ТСПУ 014, ТСПУ 015".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Термопреобразователи сопротивления с унифицированным токовым выходом взрывозащищенные ТСМУ 014, ТСМУ 015 соответствуют требованиям РГАЖ 0.282.001 ТУ, РГАЖ 0.282.001.01 ТУ.

Термопреобразователи сопротивления с унифицированным токовым выходом взрывозащищенные ТСМУ 014, ТСМУ 015 РГАЖ 0.282.001 ТУ, РГАЖ 0.282.001.01 ТУ являются взрывозащищенными (Свидетельство о взрывозащищенности электрооборудования ЦС ВЭ ИГД № 2000.С225 от 06.12.00 г., выданное ЦС ВЭ ИГД, г. Люберцы Московской области).

Термопреобразователи сопротивления с унифицированным токовым выходом взрывозащищенные ТСМУ 014, ТСМУ 015 РГАЖ 0.282.001 ТУ, РГАЖ 0.282.001.01 ТУ имеют сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р № РОСС RU.АЯ.В40135, выданный Органом по сертификации промышленной продукции РОСТЕСТ-МОСКВА, регистрационный номер РОСС RU.0001.10АЯ46 .

Изготовители – АЗОТ СКБ «Термоприбор»,
115522, г. Москва, Каширское шоссе, д. 32, корп. 2;

/ Генеральный директор
АОЗТ СКБ «Термоприбор»

Васильев Г.А.