

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «19» декабря 2022 г. № 3211

Регистрационный № 63416-16

Лист № 1
Всего листов 8

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Стандарты частоты и времени рубидиевые Ч1-93, Ч1-93/1

Назначение средства измерений

Стандарты частоты и времени рубидиевые Ч1-93 и Ч1-93/1 (далее – приборы) предназначены для формирования и выдачи потребителю высокостабильных высокоточных по частоте синусоидальных сигналов с частотами 10 (5) МГц (до 18-ти выходов), импульсного сигнала с периодом следования импульсов 1 с (от 1 до 5 выходов) и периодических немодулированных сигналов с частотами 2,048 (10,24) МГц (4 выхода с формирователем ФС-2,048), для измерения расхождения шкал времени (внешней и формируемой прибором), а стандарт частоты и времени Ч1-93 предназначен также для измерения частотных характеристик высокостабильных синусоидальных сигналов с частотами 10; 5; 1 МГц и периодических немодулированных с частотами 2,048 (10,24) МГц при помощи встроенного компаратора частотного и имеет в составе приёмник глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС).

Описание средства измерений

Принцип действия стандартов частоты и времени рубидиевых Ч1-93, Ч1-93/1 основан на автоматической подстройке частоты (АПЧ) кварцевого генератора к значению частоты, определяемому атомной линией двойного радио-оптического резонанса квантового дискриминатора частоты на парах изотопа щелочного металла Rb⁸⁷.

Конструктивно приборы выполнены в корпусе с типоразмером 483×101×416 мм на базе функционально и конструктивно законченных несъёмных модулей в стоечном и настольном вариантах исполнения. В стоечном варианте исполнения допускается устанавливать на корпусе прибора ручки на передней панели.

Модификации прибора отличаются набором устанавливаемых устройств (модулей). Приборы имеют в своём составе базовый набор устройств, включающий рубидиевый опорный генератор, модуль питания, формирователь шкалы времени (ФШВ) и плату индикации, установленные в корпусе прибора. К переменным устройствам относятся 4-х канальные формирователи синусоидальных сигналов с частотой 5 МГц (ФС-5), с частотой 10 МГц (ФС-10) и с частотой 2,048(10,24) МГц (ФС-2,048), 4÷х канальный формирователь импульсного сигнала 1 Гц (ФС-1), модуль компаратора частотного (КЧ) и модуль приёмника ГНСС (МПР).

В базовой комплектации в Ч1-93 и Ч1-93/1 установлены ФС-10 (2 шт.), ФС-5 (1 шт.) и ФС-1(1 шт.). В приборе Ч1-93 дополнительно установлены модуль приёмника ГНСС и частотный компаратор. В приборе Ч1-93/1 допускается дополнительно устанавливать модуль приёмника ГНСС. Приборы могут быть укомплектованы одним формирователем синусоидальных сигналов с частотой 1 МГц (взамен одного ФС-10).

В Ч1-93/1 допускается не устанавливать разъёмы, относящиеся к компаратору частотному и к приёмнику ГНСС, если он не установлен по заказу заказчика. Допускается взамен модуля ФС-5 устанавливать модуль ФС-10 или ФС-2.048 и взамен модуля ФС-1 устанавливать модуль ФС-10.

Электрическое соединение составных частей прибора и съёмных модулей осуществляется через объединительную плату. Встроенная система диагностики прибора Ч1-93 позволяет оперативно определять работоспособность и состояние основных устройств прибора, а также отображать диагностическую информацию на встроенном индикаторе, расположеннном на передней панели прибора. Результаты измерений компаратора частотного и измерителя временных интервалов также отображаются на индикаторе. Имеется возможность корректировки частоты выходного сигнала приборов в диапазоне $\pm 1 \cdot 10^{-9}$ с шагом $1 \cdot 10^{-12}$, используя встроенную клавиатуру на передней панели прибора. Все приборы имеют вход “1 pps” для корректировки действительного значения частоты по импульсному сигналу 1 Гц от внешнего приёмника глобальных навигационных спутниковых систем и формируют синхроимпульсы с частотой 1 Гц для синхронизации внешних устройств. Приборы Ч1-93 и Ч1-93/1 имеют интерфейсы RS-232 и USB для связи с внешним ПК.

По условиям эксплуатации стандарты частоты и времени рубидиевые Ч1-93 и Ч1-93/1 удовлетворяют требованиям, предъявляемым к аппаратуре по группе 3 ГОСТ 22261-94 с диапазоном рабочих температур от плюс 5 до плюс 40 °C.

Общий вид стандартов частоты и времени рубидиевых Ч1-93, Ч1-93/1, обозначение места нанесения знака утверждения типа представлены на рисунке 1. Изготовитель оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять цвет корпуса прибора.

Заводской номер с указанием модификации прибора, в виде цифро-буквенного обозначения, состоящего из арабских цифр и букв русского алфавита, обеспечивающий идентификацию каждого экземпляра, наносится печатным методом на стикер-наклейку в месте, указанном на рисунке 2.

Нанесение знака поверки на прибор не предусмотрено.

Обозначение места нанесения завода номера представлено на рисунке 2.



Рисунок 1 - Общий вид стандартов частоты и времени рубидиевых Ч1-93, Ч1-93/1 с местом нанесения знака утверждения типа



Рисунок 2 - Обозначение места нанесения заводского номера

Программное обеспечение

Стандарты частоты и времени рубидиевые Ч1-93, Ч1-93/1 не имеют устанавливаемого (загружаемого) программного обеспечения. Программа работы приборов, включая метрологически значимую её часть, хранится в постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ). Запись информации в микросхемы осуществляется программатором ПЗУ на этапе изготовления приборов, после записи ПЗУ изменение его содержимого невозможно.

Конструкция стандартов частоты и времени рубидиевых Ч1-93 и Ч1-93/1 исключает возможность несанкционированного влияния на ПО СИ и измерительную информацию.

Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значения
Идентификационное наименование ПО	RU.TСАБ.509001-01 91 05
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.0 и выше
Цифровой идентификатор ПО	4C3264
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения	ksum

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальные значения частот выходных сигналов: Гц МГц	1 5; 10; 2,048; 10,24
Среднеквадратическое значение напряжения синусоидальных выходных сигналов с частотами 10 МГц, 5 МГц на нагрузке (50±2) Ом, В	1±0,2
Амплитуда выходного сигнала с частотой 2,048 МГц и 10,24 МГц на нагрузке (75±5) Ом, В	±1,2±0,12

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики	Значение
Амплитуда импульсов выходного сигнала с периодом следования импульсов 1 с (1 Гц) на нагрузке (50±2) Ом, В, не менее - полярность импульса - длительность импульса, мкс - длительность фронта импульсов, нс, не более	2,5 положительная от 10 до 50 70
Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте выходных сигналов с частотами 10 МГц, 5 МГц - при выпуске из поверки - на интервале времени между поверками 1 год	$\pm 3 \cdot 10^{-11}$ $\pm 8 \cdot 10^{-10}$
Предел допускаемой относительной погрешности воспроизведения частоты от включения к включению	$2 \cdot 10^{-11}$
Пределы допускаемого среднего систематического относительного изменения частоты выходных сигналов с частотами 10 МГц, 5 МГц в автономном режиме работы за 1 сут	$\pm 2 \cdot 10^{-12}$
Пределы допускаемого среднего систематического относительного изменения частоты выходного сигнала 10 МГц, 5 МГц в автономном режиме работы стандарта за 1 месяц	$\pm 6 \cdot 10^{-11}$
Пределы относительной погрешности по частоте выходных сигналов с частотами 10 МГц, 5 МГц, за время измерения 1 ч и время наблюдения 1 сут - при работе в режиме непрерывной синхронизации по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС и GPS; - при работе в режиме синхронизации стандарта по внешнему сигналу шкалы времени с периодом следования 1 с (1 Гц) от стандарта частоты и времени водородного	$\pm 3 \cdot 10^{-11}$ $\pm 5 \cdot 10^{-12}$
Нестабильность частоты (среднеквадратическое относительное двухвыборочное отклонение частоты за времена измерения от 1 с до 1 сут и среднеквадратическое относительное отклонение частоты за времена измерения от 1 с до 100 с) (при нахождении температуры окружающей среды в пределах ± 1 °С в любой точке диапазона рабочих температур), не более:	
выходного сигнала с частотой 10 МГц, 5 МГц - за время измерения 1 с - за время измерения 10 с - за время измерения 100 с - за время измерения 1 ч - за время измерения 1 сут;	$1,4 \cdot 10^{-11}$ $5 \cdot 10^{-12}$ $3 \cdot 10^{-12}$ $3 \cdot 10^{-12}$ $3 \cdot 10^{-12}$
выходного сигнала частотой 2,048 МГц, 10,24 МГц, не более: - за время измерения 1 с - за время измерения 10 с - за время измерения 100 с	$2,8 \cdot 10^{-11}$ $1 \cdot 10^{-11}$ $6 \cdot 10^{-12}$
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности по частоте выходных сигналов с частотами 10 МГц, 5 МГц, 2,048 МГц и 10,24 МГц в автономном режиме работы стандарта при изменении окружающей температуры на 1 °С в диапазоне рабочих температур от 5 до 40 °С (ТКЧ)	$\pm 3 \cdot 10^{-12}$

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой погрешности синхронизации формируемой шкалы времени по входному импульсному сигналу “1 pps” с частотой 1 Гц (импульс синхронизации), нс при следующих параметрах импульсов синхронизации: - период следования, с - полярность импульса - длительность импульса, мкс, не менее - длительность фронта импульсов, нс, не более - амплитуда импульсов на нагрузке 50 Ом, В; не менее,	± 200 1 положительная 10 100 2,5
Пределы допускаемой погрешности привязки шкалы времени на выходе 1 Гц прибора относительно шкалы времени UTC(SU) в режиме непрерывной синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС и GPS после 8 часов прогрева и ручной синхронизации шкалы времени, мкс	± 1
Ослабление гармонических составляющих в выходном сигнале 10 МГц, 5 МГц, дБ, не менее	30
Спектральная плотность мощности фазовых шумов в одной боковой полосе спектра выходного сигнала 10 МГц, дБ/Гц, не более: - при отстройке от несущей на (110 ± 3) Гц - при отстройке от несущей на 1 кГц - при отстройке от несущей на 10 кГц	минус 130 минус 140 минус 145
Номинальные значения частот входных сигналов, измеряемых встроенным компаратором частотным, МГц	1; 5; 10; 2,048; 10,24
Напряжение входных сигналов встроенного компаратора частотного на нагрузке (50 ± 2) Ом, В	от 0,4 до 1,2
Пределы допускаемого отклонения частоты измеряемого сигнала от частоты опорного сигнала встроенного компаратора частотного, Гц	± 1
Пределы допускаемой систематической составляющей погрешности, вносимой компаратором частотным	$\pm 7 \cdot 10^{-3}$ (от измеряемой величины)
Пределы допускаемых случайных составляющих погрешностей, вносимых компаратором частотным (среднеквадратическое относительное отклонение и среднеквадратическое относительное двухвыборочное отклонение частоты) для измеряемого сигнала с частотой 5 МГц или 10 МГц	
- за время измерения 1 с - за время измерения 10 с - за время измерения 100 с - за время измерения 1000 с - за время измерения 3600 с (1 ч) - за время измерения 1 сут для измеряемого сигнала с частотой 1; 2,048 и 10,24 МГц - за время измерения 1 с - за время измерения 10 с - за время измерения 100 с	$2 \cdot 10^{-12}$ $5 \cdot 10^{-13}$ $1 \cdot 10^{-13}$ $7 \cdot 10^{-14}$ $5 \cdot 10^{-14}$ $5 \cdot 10^{-15}$ $8 \cdot 10^{-12}$ $2 \cdot 10^{-12}$ $5 \cdot 10^{-13}$
Диапазон измерения разности шкал времени встроенным измерителем временных интервалов (ИВИ)	от 10 нс до 0,999 с включ.

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой случайной составляющей погрешности измерения разности шкал времени встроенным ИВИ, нс	± 10
Пределы допускаемых погрешностей измерения разности шкал времени встроенным ИВИ, нс	± 100
Пределы допускаемой погрешности определения расхождения шкалы времени контролируемого прибора и шкалы времени UTC(SU) встроенным ИВИ в режиме непрерывной синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС и GPS, мкс	± 1
Пределы допускаемой погрешности определения расхождения шкалы времени контролируемого прибора и шкалы времени UTC(SU) встроенным ИВИ после синхронизации ИВИ шкалой времени UTC(SU) за вычетом задержек в антенном тракте и приемнике на интервале наблюдения 10 мин, мкс	$\pm 0,15$
Нормальные условия измерений: - температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$ - относительная влажность, % - атмосферное давление, кПа	20 ± 5 от 30 до 80 от 84 до 106,7

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Параметры электрического питания: - напряжение питания сети, В - частота переменного тока, Гц - напряжение постоянного тока, В - постоянный ток, А, не более	220 ± 22 $50 \pm 0,5$ от 22 до 30 3
Потребляемая мощность, В·А не более: - в режиме прогрева - в установившемся режиме	60 40
Время прогрева, мин, не более	120
Время прогрева встроенного компаратора частотного, мин, не более	15
Габаритные размеры, мм, не более - высота - ширина - длина	101 483 416
Масса, кг, не более	6,5
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$ - относительная влажность при температуре воздуха 25°C , % - атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)	от 5 до 40; до 90; от 70 до 106,7 (от 537 до 800)
Средний срок службы, лет	10
Средняя наработка на отказ, ч	40000

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации ТСАБ.411653.008 РЭ типографским способом (в верхнем правом углу) и наносится на передней панели стандартов частоты и времени рубидиевых Ч1-93, Ч1-93/1 способом печати на самоклеющейся пленке.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование, тип	Обозначение	Количество
Стандарт частоты и времени рубидиевый Ч1–93*	ТСАБ.411653.008	1 шт.
Антенно–усилительное устройство АУУ-1МТ (или аналогичное): ГЛОНАС L1 (от 1598,0625 до 1605,375 МГц); GPS L1 (1575,42 МГц)	–	1 шт.
Кабель сетевой SCZ–1	–	1 шт.
Кабель соединительный	ТСАБ.685661.002	2 шт.
Вставка плавкая ВП2Б–1В 1А 250В	ОЮ0.481.005 ТУ	2 шт.
Вставка плавкая ВП2Б–1В 3А 250В	ОЮ0.481.005 ТУ	1 шт.
Компакт диск с программным обеспечением приёмника ГНСС	–	1 шт.
Руководство по эксплуатации.	ТСАБ.411653.008 РЭ	1 экз.
Методика поверки	–	1 экз.
Формуляр	ТСАБ.411653.008 ФО	1 экз.
Упаковка	ТСАБ. 305646.001	1 шт.
Стандарт частоты и времени рубидиевый Ч1–93/1*	ТСАБ.411653.008–01	1 шт.
Антенно–усилительное устройство АУУ-1МТ (или аналогичное): ГЛОНАС L1 (от 1598,0625 до 1605,375 МГц); GPS L1 (1575,42 МГц)	–	1 шт.**
Кабель сетевой SCZ–1	–	1 шт.
Кабель соединительный	ТСАБ.685661.002	2 шт.
Вставка плавкая ВП2Б–1В 1А 250В	ОЮ0.481.005 ТУ	2 шт.
Вставка плавкая ВП2Б–1В 3А 250В	ОЮ0.481.005 ТУ	1 шт.
Компакт диск с программным обеспечением приёмника ГНСС	–	1 шт.**
Руководство по эксплуатации.	ТСАБ.411653.008 РЭ	1 экз.
Методика поверки	–	1 экз.
Формуляр	ТСАБ.411653.008 ФО	1 экз.
Упаковка	ТСАБ. 305646.001	1 шт.
Примечания:		
* С набором устанавливаемых модулей поциальному заказу		
** Поставляется с приборами с установленным модулем приёмника ГНСС		

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в ТСАБ.411653.008 РЭ «Стандарты частоты и времени Ч1–93, Ч1–93/1. Руководство по эксплуатации», раздел 6 «Порядок работы».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к стандартам частоты и времени рубидиевым Ч1–93, Ч1–93/1

ТСАБ.411653.008 ТУ Стандарты частоты и времени рубидиевые Ч1–93, Ч1–93/1. Технические условия.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ГНОМОН»
(ООО «НПП «ГНОМОН»)
ИИН 5262271110
Адрес: 603136, Россия, г. Нижний Новгород, бульвар Академика Королева Б.А., д. 8, П5
Телефон: (831) 217-94-11.
Web-сайт: www.rubikom.org.
E-mail: gnomon.npp@gmail.com.

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве»
(ФБУ «Ростест-Москва»)
Адрес: 117418, Россия, г. Москва, ул. Нахимовский проспект, д. 31
Телефон (факс): (495) 544 00 00;
Web-сайт: www.rostest.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30083-14.

В части вносимых изменений:

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области»
(ФБУ «Нижегородский ЦСМ»)
Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Республикаанская, д. 1.
Телефон: 8-800-200-22-14
Web-сайт: www.nncsm.ru
E-mail: mail@nncsm.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30011-13.