

**ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ВНИИМС**

УТВЕРЖДАЮ:

**Зам. директора
ФГУП «ВНИИМС»**

В. Н. Яншин

2015 г.



**Система автоматизированная
информационно-измерительная
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)
ООО «Тольяттикаучук» вторая очередь**

Измерительные каналы

Методика поверки

н.р. 60366-15

**Москва
2015**

Содержание

Стр.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	4
3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ	6
4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ	7
5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ.....	10
6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	12
7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ.....	13
8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ.....	13
9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ.....	14
10 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	22
11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ.....	23
ПРИЛОЖЕНИЕ А	24
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	35

Настоящая методика распространяется на измерительные каналы (далее - ИК) системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Тольяттикаучук» вторая очередь, (далее – АИИС КУЭ), заводской номер № 256.8, предназначеннной для измерения активной и реактивной электроэнергии, потребленной за установленные интервалы времени отдельными технологическими объектами ООО «Тольяттикаучук», сбора, хранения, обработки и передачи полученной информации. Выходные данные системы могут использоваться для коммерческих расчетов.

Перечень ИК и их метрологические характеристики приведены в Приложении А.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проверке подлежит каждый ИК АИИС КУЭ, реализующий косвенный метод измерений электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (поэлементным) способом с учетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596-2002.

Первичную поверку системы выполняют после проведения испытаний АИИС КУЭ с целью утверждения типа. Допускается совмещение операций первичной поверки и операций, выполняемых при испытаниях типа. Периодическую поверку системы выполняют в процессе эксплуатации АИИС КУЭ. Интервал между поверками АИИС КУЭ - раз в 4 года.

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с интервалами между поверками, установленными при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного компонента наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот компонент и поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и восстановления ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим для того, чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонента, не нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и т.п.).

Внеочередную поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, замены её измерительных компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять на метрологические характеристики ИК. Допускается подвергать поверке только те ИК, которые подверглись указанным выше воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ подтвердит официальным заключением, что остальные ИК этим воздействиям не подвергались. В этом случае оформляется свидетельство о поверке системы с перечнем поверенных ИК.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использовались ссылки на следующие нормативные документы:

РМГ 51-2002 «ГСИ. Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения».

ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Проверка средств измерений. Организация и порядок проведения».

ПР 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений».

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Общие положения».

ГОСТ Р 4.199-85 «СПКП. Системы информационные электроизмерительные. Комплексы измерительно-вычислительные. Номенклатура показателей».

ГОСТ 8.216-11 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки».

МИ 2845-2003 «ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения $6\sqrt{3}...35$ кВ. Методика проверки на месте эксплуатации».

ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки».

ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

ГОСТ 30206-94. Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S).

ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62053-21:2003). Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2.

ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003). Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.

ГОСТ 26035-83. Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие технические условия.

ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-23:2003). Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии.

ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

ГОСТ Р 54149-2010 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

ГОСТ 12.2.007.3-75 «Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение выше 1000 В. Требования безопасности».

ГОСТ 12.2.007.7-83 «Система стандартов безопасности труда. Устройства комплектные низковольтные. Требования безопасности».

ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта НД по проверке	Обязательность проведения операции при	
		первичной проверке	периодиче- ской проверке
1	2	3	4
1. Подготовка к проведению поверки	8	Да	Да
2. Внешний осмотр	9.1	Да	Да
3. Проверка измерительных компонентов АИИС КУЭ	9.2	Да	Да
4. Проверка счетчиков электрической энергии	9.3	Да	Да
5. Проверка функционирования центральных компьютеров (серверов) АИИС КУЭ и УСПД	9.4	Да	Да
6. Проверка функционирования вспомогательных устройств	9.5	Да	Да
7. Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов тока	9.6	Да	Да
8. Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов напряжения	9.7	Да	Да

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4
9. Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиков.	9.8	Да	Да
10. Проверка погрешности часов компонентов системы	9.9	Да	Да
11. Проверка отсутствия ошибок информационного обмена	9.10	Да	Да
12. Идентификация программного обеспечения	10	Да	Да
13. Оформление результатов поверки	11	Да	Да

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют основные средства измерений и вспомогательные устройства, в соответствии с методиками поверки, указанными в описаниях типа на измерительные компоненты АИИС КУЭ, а так же следующие средства поверки:

- Средства поверки трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- Средства поверки трансформаторов напряжения в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;
- Средства измерений в соответствии с документом МИ 3195-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений»;
- Средства измерений в соответствии с документом МИ 3196-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений»;

- Средства измерений в соответствии с документом «Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором «Энерготестер ПКЭ»;

- Средства поверки счетчиков:

- СЭТ-4ТМ.02.2 – по документу «Счетчики активной и реактивной электрической энергии переменного тока, статические, многофункциональные СЭТ-4ТМ.02. Руководство по эксплуатации. ИЛГШ.411152.087 РЭ1», раздел «Методика поверки»;
- СЭТ-4ТМ.03 – по документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03. Руководство по эксплуатации. Методика поверки» ИЛГШ.411151.124 РЭ1;
- СЭТ-4ТМ.03.08 – по документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03. Руководство по эксплуатации. Методика поверки» ИЛГШ.411151.124 РЭ1;
- ПСЧ-4ТМ.05МК.20 – по документу «Счетчик электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05МК. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.167РЭ1;
- ПСЧ-4ТМ.05МК.24 – по документу «Счетчик электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05МК. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.167РЭ1;
- ПСЧ-4ТМ.05МК.04 – по документу «Счетчик электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05МК. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.167РЭ1;
- СЭБ-1ТМ.02М – по документу «Счетчик электрической энергии многофункциональный СЭБ-1ТМ.02М. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.174РЭ1;
- СЭТ-4ТМ.03М.08 – по документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.145 РЭ1;

- ПСЧ-4ТМ.05МК.12 – по документу «Счетчик электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05МК. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.167РЭ1;
- СЭТ-4ТМ.03М – по документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.145 РЭ1;
- СЭТ-4ТМ.02М.07 – по документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.145 РЭ1;

- Средства поверки УСПД:

- ЭКОМ-3000 – по документу «ГСИ. Комплекс программно-технический измерительный ЭКОМ-3000. Методика поверки. ПБКМ.421459 МП»;
- Термогигрометр «CENTER» (мод.314): диапазон измерений температуры от минус 20...+ 60 °C; диапазон измерений относительной влажности от 10...100 %;
- Радиочасы «МИР РЧ-01», принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS);
- Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками СЭТ-4ТМ.02.2, СЭТ-4ТМ.03, СЭТ-4ТМ.03.08, ПСЧ-4ТМ.05МК.20, ПСЧ-4ТМ.05МК.24, ПСЧ-4ТМ.05МК.04, СЭБ-1ТМ.02М, СЭТ-4ТМ.03М.08, ПСЧ-4ТМ.05МК.12, СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М.07 и с ПО для работы с радиочасами «МИР РЧ-01».

Примечания:

1. Допускается применение других основных и вспомогательных средств поверки с метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности измерений.
2. Все средства измерений, применяемые при поверке, должны быть внесе-

ны в Госреестр СИ и иметь действующие свидетельства о поверке.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

5.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителей, аттестованных в соответствии с ПР 50.2.012, изучивших настоящую методику поверки и руководство пользователя на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года.

5.2 Определение погрешности часов компонентов системы и отсутствия ошибок информационного обмена осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучивших вышеуказанные документы и прошедшим обучение работы с радиочасами «МИР РЧ-01», принимающих сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS).

5.3 Проверка трансформаторов тока, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ ГОСТ 8.217-2003 «Трансформаторы тока. Методика поверки» и прошедшим обучение по проведению поверки в соответствии с указанным документом. Проверку проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.4 Проверка трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ ГОСТ 8.216-2011 «Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и прошедшим обучение по проведению поверки в соответствии с указанным документом. Проверку проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.5 Проверка счетчиков СЭТ-4ТМ.02.2, СЭТ-4ТМ.03, СЭТ-4ТМ.03.08, ПСЧ-

4ТМ.05МК.20, ПСЧ-4ТМ.05МК.24, ПСЧ-4ТМ.05МК.04, СЭБ-1ТМ.02М, СЭТ-4ТМ.03М.08, ПСЧ-4ТМ.05МК.12, СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М.07, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документы по поверке счетчиков и прошедшим обучение по проведению поверки в соответствии с указанными документами. Проверку проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.6 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ МИ 3196-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений» и прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ МИ 3195-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений» и прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.8 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не ме-

нее 1 года, изучившим документ Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором «Энерготестер ПКЭ» и прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.9 Проверка УСПД ЭКОМ-3000, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим методику поверки на УСПД и прошедшим обучение по проведению поверки в соответствии с указанными документами. Проверку проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

ВНИМАНИЕ.

При проведении поверочных и измерительных работ должны присутствовать работники объекта, на котором размещены компоненты АИИС КУЭ, имеющие опыт работы и право на подключение и отключение эталонных и поверяемых средств измерений в соответствии со схемой поверки или с методикой выполнения измерений.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, установленные ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016 (РД 153-34.0-03.150), а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные в их ру-

ководствах по эксплуатации.

6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 12.2.007.7-75.

6.3 Все оперативные отключения и включения должны проводиться руководителем работ в соответствии с программой проведения работ, утвержденной в установленном порядке.

7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации, нормированным в технической документации, но не выходить за нормированные условия применения средств поверки.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8.1 Для проведения поверки представляют следующие копии документов:

- руководство пользователя АИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;
- свидетельств о поверке измерительных компонентов, входящих в ИК, и свидетельство о предыдущей поверке системы (при периодической и внеочередной поверке);
- паспорта-протоколы на ИК;
- рабочие журналы АИИС КУЭ с данными по климатическим и иным условиям эксплуатации за интервал между поверками (только при периодической поверке);
- акты, подтверждающих правильность подключения счетчиков к цепям тока и напряжения;
- акты, подтверждающих правильность подключения вторичных обмоток ТТ;

- акты, подтверждающих правильность подключения первичных и вторичных обмоток ТН.

8.2 Перед проведением поверки на месте эксплуатации АИИС КУЭ выполняют следующие подготовительные работы:

- проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности поверочных работ в соответствии с действующими правилами и ПУЭ;
- проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и персонала энергообъектов к местам установки измерительных трансформаторов, счетчиков электроэнергии, УСПД, серверу АИИС КУЭ для проведения работ по п.п. 9.1, 9.3, 9.4, 9.5;
- организуют рабочее место для поверителя, для проведения работ по п.п. 9.2, 9.6, 9.7, 9.8.

9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

9.1 Внешний осмотр

9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений компонентов АИИС КУЭ, наличие поверительных пломб и клейм на измерительных компонентах.

9.1.2 Проверяют размещение измерительных компонентов, наличие шильдиков и маркировку компонентов, правильность схем подключения трансформаторов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии; правильность прокладки проводных линий по проектной документации на АИИС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использованных измерительных компонентов типам и заводским номерам, указанным в формуляре АИИС КУЭ.

9.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения проводных линий.

При обнаружении несоответствий по п. 9.1 дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.2 Проверка измерительных компонентов АИИС КУЭ

9.2.1 Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех измерительных компонентов:

- измерительных трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- измерительных трансформаторов напряжения в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;
- счетчиков электрической энергии:
 - СЭТ-4ТМ.02.2 – по документу «Счетчики активной и реактивной электрической энергии переменного тока, статические, многофункциональные СЭТ-4ТМ.02. Руководство по эксплуатации. ИЛГШ.411152.087 РЭ1», раздел «Методика поверки»;
 - СЭТ-4ТМ.03 – по документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03. Руководство по эксплуатации. Методика поверки» ИЛГШ.411151.124 РЭ1;
 - СЭТ-4ТМ.03.08 – по документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03. Руководство по эксплуатации. Методика поверки» ИЛГШ.411151.124 РЭ1;
 - ПСЧ-4ТМ.05МК.20 – по документу «Счетчик электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05МК. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.167РЭ1;
 - ПСЧ-4ТМ.05МК.24 – по документу «Счетчик электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05МК. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.167РЭ1;
 - ПСЧ-4ТМ.05МК.04 – по документу «Счетчик электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05МК. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.167РЭ1;

- СЭБ-1ТМ.02М – по документу «Счетчик электрической энергии многофункциональный СЭБ-1ТМ.02М. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.174РЭ1;
 - СЭТ-4ТМ.03М.08 – по документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.145 РЭ1;
 - ПСЧ-4ТМ.05МК.12 – по документу «Счетчик электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05МК. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.167РЭ1;
 - СЭТ-4ТМ.03М – по документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.145 РЭ1;
 - СЭТ-4ТМ.02М.07 – по документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.145 РЭ1;
- УСПД:
- ЭКОМ-3000 – по документу «ГСИ. Комплекс программно-технический измерительный ЭКОМ-3000. Методика поверки. ПБКМ.421459 МП»;

При обнаружении несоответствий по п. 9.2.1 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии

9.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют наличие оригиналов актов, подтверждающих правильность подключения счетчиков к це-

пым тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз.

9.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.

9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносного компьютера. Преобразователь подключают к любому последовательному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика считается успешным, если получен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.

9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число, месяц, год). Проверку осуществляют визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт.

При обнаружении несоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.4 Проверка функционирования центральных компьютеров (серверов) АИИС КУЭ и УСПД

9.4.1 Проверяют защиту программного обеспечения на центральных компьютерах (серверах) АИИС КУЭ от несанкционированного доступа. Для этого запускают на выполнение программу сбора данных и в поле “пароль” вводят неправильный код. Проверку считают успешной, если при вводе неправильного пароля программа не разрешает продолжать работу.

9.4.2 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают компьютер и снимают аппаратную защиту (отсоединяют ключ от порта компьютера). Включают компьютер, загружают операционную систему и запускают программу. Проверку считают успешной, если получено сообщение об отсутствии «ключа защиты».

9.4.3 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.

9.4.4 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центральных компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.

9.4.5 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых организаций на УСПД. При отсутствии или нарушении пломб проверяют правильность подсоединения УСПД.

9.4.6 Проверяют правильность функционирования УСПД в соответствии с его эксплуатационной документацией с помощью тестового программного обеспечения. Проверка считается успешной, если все подсоединеные к УСПД счетчики опрошены и нет сообщений об ошибках.

9.4.7 Проверяют программную защиту УСПД от несанкционированного доступа.

9.4.8 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов, хранящихся в памяти процессора УСПД.

При обнаружении несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.5 Проверка функционирования вспомогательных устройств

9.5.1 Проверка функционирования модемов

Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности специальных программ. Модемы считаются исправными в составе комплекса, если были установлены коммутируемые соединения и по установленным соединениям успешно прошел опрос счетчиков или УСПД.

Допускается автономная проверка модемов с использованием тестового программного обеспечения.

9.5.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса

Используя кабель RS232 подключают к адаптерам переносной компьютер с ПО. Проверка считается успешной, если удалось опросить все счетчики, подключенные к данному адаптеру.

При обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.6 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока

9.6.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТТ со счетчиком. Проверяют наличие оригиналов актов, подтверждающих правильность подключения вторичных обмоток ТТ.

9.6.2 Проверяют наличие данных измерений мощности нагрузки вторичных цепей ТТ по МИ 3196-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений» с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5 ОАО «АТС». Срок проведения ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколов должен быть не более 1 года до момента проведения поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.6 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения

9.7.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком. Проверяют наличие оригиналов актов, подтверждающих правильность подключения первичных и вторичных обмоток ТН.

9.7.2 Проверяют наличие данных измерений мощности нагрузки вторичных цепей ТН по МИ 3195-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений» с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5 ОАО «АТС». Срок проведения ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколов должен быть не более 1 года до момента проведения поверки.

дения поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиков

Проверяют наличие данных измерений падения напряжения U_Δ в проводной линии связи для каждой фазы по утвержденному документу «Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором «Энерготестер ПКЭ» в условиях эксплуатации с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5 ОАО «АТС». Паспорта-протоколы должны быть оформлены не ранее, чем за 1 год до проведения поверки ИК. Падение напряжения не должно превышать 0,25 % от номинального значения на вторичной обмотке ТН.

При обнаружении несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.9 Проверка погрешности часов компонентов системы

9.9.1 Проверка СОЕВ

Включают радиочасы «МИР РЧ-01», принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют показания радиочасов с показаниями часов УСПД/сервера, получающего сигналы точного времени от устройства синхронизации системного времени GPS-приемника. Расхождение показаний радиочасов с УСПД/сервером не должно превышать ± 1 с. Для снятия синхронизированных измерений рекомендуется использовать одновременное фотографирование экранов поверяемого и поверительного оборудования.

9.9.2 Распечатывают журнал событий счетчика, выделив события, соответ-

ствующие сличению часов счетчика, УСПД и сервера. Расхождение времени часов: счетчик – УСПД в момент, предшествующий коррекции, не должно превышать предела допускаемого расхождения ± 2 с.

При обнаружении несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.10 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена

Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает экспериментальное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в счетчиках электрической энергии (исходная информация), и памяти центрального компьютера (сервера БД).

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны быть включены.

9.10.1 На центральном компьютере (сервере БД) системы распечатывают значения активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минутным интервалом и профиль нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки по всем ИК. Проверяют наличие данных, соответствующих каждому 30-ти минутному интервалу времени. Пропуск данных не допускается за исключением случаев, когда этот пропуск был обусловлен отключением ИК или устраниенным отказом какого-либо компонента системы.

9.10.2 Распечатывают журнал событий счетчика и сервера и отмечают моменты нарушения связи между измерительными компонентами системы. Проверяют сохранность измерительной информации в памяти центральных компьютерах (серверах) системы на тех интервалах времени, в течение которого была нарушена связь.

9.10.3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт профиль нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки, хранящийся в памяти счетчика. Различие значений активной (реактивной) мощности, хранящейся в памяти счетчика (с учетом коэффициентов трансформации измерительных

трансформаторов) и базе данных центрального компьютера (сервера БД) полученные по п. 9.10.2 не должно превышать двух единиц младшего разряда учтенного значения.

9.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 9.10.3 в реальном режиме времени сличить показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии строго в конце получаса (часа) с данными, зарегистрированными в центральном компьютере (сервере БД) системы для того же момента времени. Для этого визуально или с помощью переносного компьютера через оптопортчитывают показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и сравнивают эти данные (с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов), с показаниями зарегистрированными в центральном компьютере (сервере БД) системы. Расхождение не должно превышать две единицы младшего разряда.

При обнаружении несоответствий по п. 9.10 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

10 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

10.1 Проводится проверка соответствия заявленных идентификационных данных программного обеспечения указанных в описании типа:

- наименование программного обеспечения;
- идентификационное наименование программного обеспечения;
- номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;
- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода);
- алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения.

10.2 Идентификация ПО СИ реализуется следующими методами:

- с помощью ПО СИ или аппаратно-программных средств, разработанных организацией – разработчиком СИ (ПО СИ);
- с использованием специальных протестированных (аттестованных, сертифицированных) аппаратно-программных средств и/или протестированного (аттестованного, сертифицированного) ПО.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

11.1 На основании положительных результатов по пунктам раздела 9 выписывают свидетельство о поверке АИИС КУЭ в соответствии с ПР 50.2.006. В приложении к свидетельству указывают перечень ИК.

11.2 При отрицательных результатах поверки хотя бы по одному из пунктов методики поверки АИИС КУЭ признается негодной к дальнейшей эксплуатации и на нее выдают извещение о непригодности в соответствии с ПР 50.2.006 с указанием причин.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1 - Перечень измерительных каналов системы

Номер ИК	Наименование объекта	Измерительные компоненты			Метрологические характеристики ИК			
		ТП	ТН	Счётчик	УСЦД	Вид электрической энергии	Основная погрешность, %	Погрешность в рабочих условиях, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ООО «Гольяттикауук»								
1	ПС «Водозабор-2» 110/6кВ, яч.17 ДК «ТоАЗ»	ТИЛ-10 Кл. т. 0,5 100/5 Зав. № 87147; Зав. № 92936	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 1657	СЭТ-4ТМ.02.2 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 11025063	ЭКОМ-3000 Зав. № 12051147	активная	±1,2	±3,3
		ТИЛ-10 Кл. т. 0,5 100/5 Зав. № 93521; Зав. № 87041	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 1290	СЭТ-4ТМ.02.2 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 12020031	ЭКОМ-3000 Зав. № 12051147	реактивная	±2,8	±5,2
2	ПС «Водозабор-2» 110/6кВ, яч.18 ДК «ТоАЗ»	ТИЛ-10 Кл. т. 0,5 200/5 Зав. № 398; Зав. № 1975	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 1290	СЭТ-4ТМ.02.2 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 12020055	ЭКОМ-3000 Зав. № 12051147	активная	±1,2	±3,3
		ТИЛ-10-М Кл. т. 0,5 200/5 Зав. № 3263; Зав. № 3264	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 1657	СЭТ-4ТМ.02.2 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 12020102	ЭКОМ-3000 Зав. № 12051147	реактивная	±2,8	±5,2
3	ПС «Водозабор-2» 110/6 кВ, яч.1 Гостиница ОАО «ТоАЗ»	ТИЛ-10-М Кл. т. 0,5 200/5 Зав. № 3263; Зав. № 3264	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 1657	СЭТ-4ТМ.02.2 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 12020102	ЭКОМ-3000 Зав. № 12051147	активная	±1,2	±3,3
		ТИЛ-10-М Кл. т. 0,5 200/5 Зав. № 3263; Зав. № 3264	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 1657	СЭТ-4ТМ.02.2 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 12020102	ЭКОМ-3000 Зав. № 12051147	реактивная	±2,8	±5,2

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	ПС «Водозабор-2» 110/6 кВ, яч.16 ООО «Вокс»	ТЛЮ-10 Кл. т. 0,5 400/5 Зав. № 7304; Зав. № 7305	НТМи-6 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 1657	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 0108078037	ЭКОМ-3000 Зав. № 12051147	активная реактивная	±1,1 ±2,6	±3,0 ±4,6
6	ПС «Водозабор-2» 110/6 кВ, яч.1A, РУ-6кВ, ЗАО «НКК»	ТОЛ-СЭЩ-10 Кл. т. 0,5 75/5 Зав. № 06884; Зав. № 01900	НТМи-6 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 1290	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 0102061091	ЭКОМ-3000 Зав. № 12051147	активная реактивная	±1,1 ±2,6	±3,0 ±4,6
7	ПС «Водозабор-2» 110/6 кВ, яч.2A, РУ-6кВ, ЗАО «НКК»	ТОЛ-10-1 Кл. т. 0,5S 75/5 Зав. № 74; Зав. № 10896	НТМи-6 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 1657	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 0112052068	ЭКОМ-3000 Зав. № 12051147	активная реактивная	±1,1 ±2,6	±3,0 ±4,9
8	ПС-51, РУ-6кВ яч.29, ООО «Русь Транс Авто»	ППМ-10 Кл. т. 0,5 75/5 Зав. № 96264; Зав. № 13818	НТМК-6-48 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 1300	СЭТ-4ТМ.02.2 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 12022199	ЭКОМ-3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±3,3 ±5,2
9	ГПП-4 110/6кВ, РУ-6кВ яч.27, Станция осв. воды ТоГЭЦ	ТЛЮ-10 Кл. т. 0,5 200/5 Зав. № 9221; Зав. № 9215	НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 1321	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 0112052227	ЭКОМ-3000 Зав. № 12051149	активная реактивная	±1,1 ±2,6	±3,0 ±4,6

Продолжение таблицы А.1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	ГПП-4 110/6кВ, РУ-6кВ яч.7, Станция осв. воды ТоГЭЦ	ТЛЮ-10 Кл. т. 0,5 200/5 Зав. № 9216; Зав. № 9218	НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 1387	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 0112052220	ЭКОМ- 3000 Зав. № 12051149	активная реактивная	±1,1 ±2,6	±3,0 ±4,6	
11	ТП-3 6/0,4кВ, Ф.1 п.1 РУ- 0,4кВ, Тольятти ДГХ, Освещение УНЗ	Т-0,66 У3 Кл. т. 0,5S 150/5 Зав. № 153633; Зав. № 018261; Зав. № 153784	-	СЭТ-4ТМ.03.08 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 04052463	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	±0,8 ±2,2	±2,9 ±4,7	
12	ТП-59 6/0,4кВ, РУ-0,4кВ Ф.2 п.1, Тольятти ДГХ, Освещение УНЗ	Т-0,66 У3 Кл. т. 0,5S 200/5 Зав. № 199902 ; Зав. № 199992; Зав. № 199899	-	СЭТ-4ТМ.03.08 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 03051336	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	±0,8 ±2,2	±2,9 ±4,7	
13	ПС-40,ЩСУ- 0,4кВ С-1 ГРС-10 В-1	-	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.20 Кл. т. 1,0/2,0 Зав. № 1124137889	ЭКОМ- 3000 Зав. № 12051145	активная реактивная	±1,1 ±2,4	±3,2 ±6,4	
14	ПС-40,ЩСУ- 0,4кВ С-1 ГРС-10 В-2	-	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.20 Кл. т. 1,0/2,0 Зав. № 1107141860	ЭКОМ- 3000 Зав. № 12051145	активная реактивная	±1,1 ±2,4	±3,2 ±6,4	
15	Волжский водо- забор-1, РУ- 0,4кВ, СП-2, ООО «Регион»	-	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.24 Кл. т. 1,0/2,0 Зав. № 1107141202	ЭКОМ- 3000 Зав. № 12051145	активная реактивная	±1,1 ±2,4	±3,2 ±6,4	

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	ПС-50, п.4 ф.9, РУ-0,4кВ ФЛ Краев Н.П.	-	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.20 Кл. т. 1,0/2,0 Зав. № 1107141888	ЭКОМ- 3000 Зав. № 12051145	активная реактивная	±1,1 ±2,4	±3,2 ±6,4
17	ПС-50, п.3 ф.6, РУ-0,4кВ, ГСК- 21	-	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.20 Кл. т. 1,0/2,0 Зав. № 1107141958	ЭКОМ- 3000 Зав. № 12051145	активная реактивная	±1,1 ±2,4	±3,2 ±6,4
18	Волжский Водо- забор-1, СП-1, РУ-0,4кВ, ГК «Тополь»	-	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.20 Кл. т. 1,0/2,0 Зав. № 1107141874	ЭКОМ- 3000 Зав. № 12051145	активная реактивная	±1,1 ±2,4	±3,2 ±6,4
19	ТП-3 6/0,4кВ, РУ-0,4кВ, ИП Куклычев В.В.	-	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.20 Кл. т. 1,0/2,0 Зав. № 1107141944	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	±1,1 ±2,4	±3,2 ±6,4
20	ТП-93 6/0,4кВ, п.5 ф.13 РУ- 0,4кВ, ООО «ЭнергоСтрой»	T-0,66 Кл. т. 0,5S 200/5 Зав. № 001270; Зав. № 001496; Зав. № 001005	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.04 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 1111132116	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7
21	ТП-59 6/0,4кВ, п.1 ф.1, РУ- 0,4кВ, ООО «Магва»	-	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.20 Кл. т. 1,0/2,0 Зав. № 1107141072	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	±1,1 ±2,4	±3,2 ±6,4

Продолжение таблицы А.1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТП-59 6/0,4кВ, п.7 ф.17, РУ- 0,4кВ, ООО КФ «ТНПС»	-	-	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.24 Кл. т. 1,0/2,0 Зав. № 1107141097	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	±1,1 ±2,4	±3,2 ±6,4
22	ПС-51 РУ-6кВ, ТП-1 РУ-0,4 кВ, КЛ-0,4кВ ЗАО «Вентиляция»	Т-0,66 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 000257; Зав. № 000238; Зав. № 000235	-	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.04 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 1111132018	ЭКОМ- 3000 Зав. № 12051145	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7
23	ГПП 4,ЩСН- 0,4кВ, пан.27 Ф.12, КЛ-0,4кВ ООО «РУНО»	Т-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Зав. № 001274; Зав. № 001276; Зав. № 001287	-	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.04 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 1111132110	ЭКОМ- 3000 Зав. № 12051149	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7
24	ЩС-1, КЛ-0,4кВ Самарское ОАО «Роспечать»	-	-	-	СЭБ-1ТМ.02М Кл. т. 1,0/2,0 Зав. № 1201140605	ЭКОМ- 3000 Зав. № 12051145	активная реактивная	±1,1 ±2,4	±3,2 ±6,4
25	ТП-93 6/0,4кВ, РУ-0,4кВ, п.2 Ф.4, КЛ-0,4кВ ГПК «Комби»	-	-	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.24 Кл. т. 1,0/2,0 Зав. № 1106140158	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	±1,1 ±2,4	±3,2 ±6,4

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ТП-59 6/0,4кВ Ф.6, КЛ-0,4кВ ООО «Фабрика качества»	T-0,66 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 001451; Зав. № 001438; Зав. № 001382	-	СЭТ-4ТМ.03М.08 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 0808090022	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	±0,8 ±2,2	±2,9 ±4,7	
27	ТП-59 6/0,4кВ Ф.8, КЛ-0,4кВ ООО «Фабрика качества»	T-0,66 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 001452; Зав. № 001394; Зав. № 001437	-	СЭТ-4ТМ.03М.08 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 0804102086	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	±0,8 ±2,2	±2,9 ±4,7	
28	ТП-59 6/0,4кВ Ф.9, КЛ-0,4кВ ООО «Фабрика качества»	T-0,66 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 001458; Зав. № 001416; Зав. № 001435	-	СЭТ-4ТМ.03М.08 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 0808090099	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	±0,8 ±2,2	±2,9 ±4,7	
29	ТП-59 6/0,4кВ Ф.11, КЛ-0,4кВ ООО «Фабрика качества»	T-0,66 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 001386; Зав. № 001417; Зав. № 001424	-	СЭТ-4ТМ.03М.08 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 0808090008	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	±0,8 ±2,2	±2,9 ±4,7	
30									

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	ТП-59 6/0,4кВ Ф.14, КЛ-0,4кВ ООО «Фабрика качества»	Т-0,66 Кл. т. 0,5S 200/5 Зав. № 001495; Зав. № 001525; Зав. № 001499	-	СЭГ-4ТМ.03М.08 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 0808090001	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	±0,8 ±2,2	±2,9 ±4,7
32	ТП-59 6/0,4кВ Ф.16, КЛ-0,4кВ ООО «Фабрика качества»	Т-0,66 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 001406; Зав. № 001413; Зав. № 001412	-	СЭГ-4ТМ.03М.08 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 0808090064	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	±0,8 ±2,2	±2,9 ±4,7
33	ТП-59 6/0,4кВ Ф.20, КЛ-0,4кВ ООО «Фабрика качества»	Т-0,66 Кл. т. 0,5S 200/5 Зав. № 001497; Зав. № 001498; Зав. № 001678	-	СЭГ-4ТМ.03М.08 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 0808090120	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	±0,8 ±2,2	±2,9 ±4,7
34	ПС-9 яч.5 РУ- 6кВ, ООО «Рент-сервис»	НТМК-6-48 Кл. т. 0,5 100/5 Зав. № 37907; Зав. № 14511	ПСЧ-4ТМ.05МК.12 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 8922	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±3,3 ±5,7	
35	СП-2 «Учебного корпуса», РУ- 0,4кВ, ООО «АМК»	-	-	СЭБ-1ТМ.02М Кл. т. 1,0/2,0 Зав. № 1201140625	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	±1,1 ±2,4	±3,2 ±6,4

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	ПП-93 6/0,4кВ, ГОУ СПО «ТХТК» В-1	-	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.24 Кл. т. 1,0/2,0 Зав. № 1106140009	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	$\pm 1,1$ $\pm 2,4$	$\pm 3,2$ $\pm 6,4$
37	ПП-93 6/0,4кВ, ГОУ СПО «ТХТК» В-2	-	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.24 Кл. т. 1,0/2,0 Зав. № 1106140062	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	$\pm 1,1$ $\pm 2,4$	$\pm 3,2$ $\pm 6,4$
38	ПС-3, п.2 ф.8, РУ-0,4кВ, Борг- ников С.В.	T-0,66 Кл. т. 0,5S 150/5 Зав. № 002553; Зав. № 002554; Зав. № 002566	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.04 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 1111132074	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	$\pm 1,0$ $\pm 2,4$	$\pm 3,3$ $\pm 5,7$
39	ПП-59 6/0,4кВ, п.2 ф.7, ООО «РЕМ-Строй»	-	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.24 Кл. т. 1,0/2,0 Зав. № 1106140091	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	$\pm 1,1$ $\pm 2,4$	$\pm 3,2$ $\pm 6,4$
40	КПП-593, ввод 0,4кВ, ЗАО «Ре- культивация»	ТГИ-А Кл. т. 0,5 100/5 Зав. № V0695; Зав. № V0696; Зав. № V0705	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.04 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 1111132011	ЭКОМ- 3000 Зав. № 12051145	активная реактивная	$\pm 1,0$ $\pm 2,4$	$\pm 3,2$ $\pm 5,6$
41	ПП-93 6/0,4кВ, п.2 ф.2, СНТ «СК»	-	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.24 Кл. т. 1,0/2,0 Зав. № 1106140133	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	$\pm 1,1$ $\pm 2,4$	$\pm 3,2$ $\pm 6,4$

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	ТП-93 6/0,4кВ, п.6 ф.15, СНТ «СК»	-	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.24 Кл. т. 1,0/2,0 Зав. № 1106140061	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	±1,1 ±2,4	±3,2 ±6,4
43	РУ-0,4кВ, СП-7 148 Корпуса, ООиР №203	-	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.24 Кл. т. 1,0/2,0 Зав. № 1106140168	ЭКОМ- 3000 Зав. № 12051145	активная реактивная	±1,1 ±2,4	±3,2 ±6,4
44	ТП-59 6/0,4кВ, п.7 ф.19, ООО «Комплекс»	-	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.24 Кл. т. 1,0/2,0 Зав. № 1106140147	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	±1,1 ±2,4	±3,2 ±6,4
45	ТП-101, РУ- 0,4кВ, ВРУ-3, ООО «БИГМА»	Т-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Зав. № 014609; Зав. № 014614; Зав. № 014615		ПСЧ-4ТМ.05МК.04 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 1111132053	ЭКОМ- 3000 Зав. № 12051145	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7
46	ТП-101, РУ- 0,4кВ, ВРУ-1, ООО «БИГМА»	Т-0,66 Кл. т. 0,5S 75/5 Зав. № 000173; Зав. № 000162; Зав. № 000165		ПСЧ-4ТМ.05МК.04 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 1111131667	ЭКОМ- 3000 Зав. № 12051145	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	ТП-3 6/0,4кВ п.1 Ф.3, РУ-0,4кВ, ГОУ СПО Толь- ятинский ма- шиностроитель- ный колледж	ТГИ-А Кл. т. 0,5 200/5 Зав. № Т10450; Зав. № Т10464; Зав. № Т10458	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.04 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 1111131278	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,2 ±5,6
48	ТП-59 6/0,4кВ, РУ-0,4кВ Ф.5 п.2, ООО «Па- норама»	Т-0,66 Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 001404; Зав. № 001418; Зав. № 001430	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.04 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 1111131757	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7
49	ТП-101, РУ- 0,4кВ ООО «СпецМонолит- Строй»	Т-0,66 Кл. т. 0,5S 200/5 Зав. № 001613; Зав. № 001607; Зав. № 001589	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.04 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 1111131453	ЭКОМ- 3000 Зав. № 12051145	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7
50	ПС-69, КЛ-0,4кВ ОАО «Вымпел- ком»	-	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.24 Кл. т. 1,0/2,0 Зав. № 1106140069	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	±1,1 ±2,4	±3,2 ±6,4
51	ПС-35, яч.2, РУ- 6кВ ООО «На- Бис»	ТИЛ-10 Кл. т. 0,5 50/5 Зав. № 50985; Зав. № 98765	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 782	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 0805101751	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	±1,1 ±2,7	±3,0 ±4,8

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	ПС-35, яч.16, РУ-6кВ ООО «На Бис»	ТПЛ-10 Кл. т. 0,5 50/5 Зав. № 34451; Зав. № 50999	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 449	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 0805102272	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	±1,1 ±2,7	±3,0 ±4,8
53	ГПП-4 110/6кВ, РУ-6кВ яч.12, ИП «Анатова»	ТПЛ-10 Кл. т. 0,5 75/5 Зав. № 81859; Зав. № 82018	НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 1036	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812105289	ЭКОМ- 3000 Зав. № 11051062	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±3,3 ±5,7

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 - Лист регистрации изменений ИК системы

Наименование объекта	Заменяемый компонент	Заменяющий компонент		
		Тип	Зав. номер	Метрологические характеристики