

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН»
(ФБУ «ЦСМ Татарстан»)

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора
ФБУ «ЦСМ Татарстан»



Г. М. Аблатыпов
2015 г.

Система автоматизированная информационно-измерительная
коммерческого учета электрической энергии (мощности) АИИС КУЭ
филиала ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1. Методика
проверки.

АИИСГК15.01.00 МП

л.р. 62838-15

г. Казань
2015 г.

Содержание

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ	3
1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ	3
2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ	4
3. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ	4
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	5
5. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ	5
6. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ	5
7. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ	6
8. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПО	8
9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	13
ПРИЛОЖЕНИЯ	14

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Настоящая методика поверки распространяется на систему автоматизированную информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (мощности) АИИС КУЭ филиала ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 и устанавливает порядок проведения первичной и периодической поверок ее информационно-измерительных комплексов (далее по тексту - ИИК).

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (мощности) АИИС КУЭ филиала ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, для осуществления эффективного автоматизированного коммерческого учета и контроля потребления электроэнергии и мощности по всем расчетным точкам учета, а также регистрации параметров электропотребления, формирования отчетных документов и передачи информации в центры сбора и обработки информации в ОАО «АТС», и прочим заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.

Замену отдельных технических компонентов допускается проводить без дополнительной поверки ИИК, если устанавливаемые компоненты поверены и их метрологические характеристики (далее - МХ) совпадают с заменяемыми.

В состав ИИК системы входят измерительные компоненты, приведенные в Приложении А.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта НД	Обязательность проведения операции при	
		первой проверке	периодической проверке
1. Подготовка к поверке	6	Да	Да
2. Внешний осмотр	7.1	Да	Да
3. Проверка измерительных компонентов АИИС КУЭ	7.2	Да	Да
4. Проверка счетчиков электрической энергии	7.3	Да	Да
5. Проверка функционирования сервера АИИС КУЭ	7.4	Да	Да
6. Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения	7.5	Да	Да
7. Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока	7.6	Да	Да
8. Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиком	7.7	Да	Да
9. Проверка погрешности системного времени	7.8	Да	Да
10. Проверка отсутствия ошибок информационного обмена	7.9	Да	Да
11. Идентификация ПО	9	Да	Да
12. Оформление результатов поверки	8	Да	Да

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные устройства, в соответствии с методиками поверки, указанными в описаниях типа на измерительные компоненты АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства измерений

№ п/п	Наименование	Номер пункта НД по поверке
1	Термометр, диапазон измерений от минус 40 до 50 °C, пределы допускаемой погрешности ± 1 °C	6
2	Вольтамперфазометр, диапазон измерений от 0 до 10 А, предел допускаемой относительной погрешности $\pm 1,5$ %	6
3	Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с утвержденным документом «Методика выполнения измерений мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации»	7.8
4	Средства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с утвержденным документом «Методика выполнения измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации»	7.7
5	Средства измерений падения напряжения в линии соединении счетчика с ТН в соответствии с утвержденным документом «Методика выполнения измерений падения напряжения в линии соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации»	7.9
6	Переносной компьютер с ПО «Конфигуратор СЭТ-4ТМ» для работы со счетчиками системы	7.3
7	Радиочасы «МИР РЧ-01»	7.10

П р и м е ч а н и е - Допускается применение других основных и вспомогательных средств поверки с метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности измерений.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 Поверку АИИС КУЭ осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели, изучившие настоящую методику поверки и руководство по эксплуатации на АИИС КУЭ, имеющие стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года.

3.2 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ «Методика выполнения измерений мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации» и прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

3.3 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ «Методика выполнения измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации» и прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV.

3.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ «Методика выполнения измерений потерь напряжения в линиях соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации» и прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, установленные ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» от 23 июля 2013 года №328н, а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации.

4.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.3

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации, нормированным в технической документации, но не выходить за нормированные условия применения средств поверки.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Для проведения поверки представляют следующую документацию:

- руководство по эксплуатации АИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке измерительных компонентов, входящих в ИК, и свидетельство о предыдущей поверке системы (при периодической и внеочередной поверке);
- паспорта-протоколы на ИИК;
- рабочие журналы АИИС КУЭ с данными по климатическим и иным условиям эксплуатации за межповерочный интервал (только при периодической поверке).

6.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

- проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и персонала энергообъектов к местам установки измерительных трансформаторов, счетчиков электроэнергии; по размещению эталонов, отключению в необходимых случаях поверяемых средств измерений от штатной схемы;
- проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности поверочных работ в соответствии с действующими правилами и руководствами по эксплуатации применяемого оборудования;
- средства поверки выдерживают в условиях и в течение времени, установленных в нормативных документах на средства поверки;
- все средства измерений, которые подлежат заземлению, должны быть надежно заземлены, подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно производиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр

7.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений измерительных компонентов, наличие поверительных пломб и клейм.

7.1.2 Проверяют размещение измерительных компонентов, правильность схем подключения трансформаторов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии; правильность прокладки проводных линий по проектной документации на АИИС КУЭ.

7.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использованных измерительных компонентов типам и заводским номерам, указанным в формуляре АИИС КУЭ.

7.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения проводных линий.

7.2 Проверка измерительных компонентов АИИС КУЭ

Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех измерительных компонентов: измерительных трансформаторов тока и напряжения, счетчиков электрической энергии. При обнаружении просроченных свидетельств о поверке измерительных компонентов или свидетельств, срок действия которых близок к окончанию, дальнейшие операции по поверке ИК, в который они входят, выполняют после поверки этих измерительных компонентов.

7.3 Проверка счетчиков электрической энергии

7.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют наличие документов энергосбытовых организаций, подтверждающих правильность подключения счетчика к цепям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз. При отсутствии таких документов или нарушении (отсутствии) пломб проверяют правильность подключения счетчиков к цепям тока и напряжения (соответствие схем подключения - схемам, приведенным в паспорте на счетчик). Проверяют последовательность чередования фаз с помощью вольтамперфазометра. При проверке последовательности чередования фаз действуют в соответствии с указаниями, изложенными в руководстве по его эксплуатации.

7.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.

7.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносного компьютера. Преобразователь подключают к любому последовательному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика считается успешным, если получен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.

7.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число, месяц, год). Проверку осуществляют визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт.

7.4 Проверка функционирования сервера АИИС КУЭ (АРМ или сервера)

7.4.1 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии. Проверяют глубину хранения измерительной информации в сервере АИИС КУЭ.

7.4.2 Проверяют защиту программного обеспечения на сервере АИИС КУЭ от несанкционированного доступа. Для этого запускают на выполнение программу сбора данных и в поле «пароль» вводят неправильный код. Проверку считают успешной, если при вводе неправильного пароля программа не разрешает продолжать работу.

7.4.3 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают сервер и снимают аппаратную защиту (отсоединяют ключ от порта сервера). Включают сервер, загружают операционную систему и запускают программу. Проверку считают успешной, если получено

сообщение об отсутствии «ключа защиты».

7.5 Проверка нагрузки вторичных цепей трансформаторов напряжения

7.5.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергоснабжающих организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком. Проверяют наличие документов энергосбытовых организаций, подтверждающих правильность подключения первичных и вторичных обмоток ТН. При отсутствии таких документов или нарушении (отсутствии) пломб проверяют правильность подключения первичных и вторичных обмоток ТН.

7.5.2 При проверке мощности нагрузки вторичных цепей ТН необходимо убедиться, что отклонение вторичного напряжения при нагруженной вторичной обмотке составляет не более $\pm 10\%$ от УНОМ

Измеряют мощность нагрузки ТН, которая должна находиться в диапазоне $(0,25-1,0)S_{НОМ}$.

Измерение мощности нагрузки вторичных цепей ТН проводят в соответствии с аттестованной в установленном порядке методикой измерений.

П р и м е ч а н и я

1 Допускается измерение мощности нагрузки вторичных цепей ТН не проводить, если такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный измерительный канал в течение истекающего межповерочного интервала системы. Результаты проверки считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение указанного выше условия для ТН.

2 Допускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известны входные (проходные) импедансы всех устройств, подключенных к вторичным обмоткам измерительных трансформаторов.

7.6 Проверка нагрузки вторичных цепей трансформаторов тока

7.6.1 Проверяют наличие документов энергосбытовых организаций, подтверждающих правильность подключения вторичных обмоток ТТ. При отсутствии таких документов проверяют правильность подключения вторичных обмоток ТТ.

7.6.2 Измеряют мощность нагрузки вторичных цепей ТТ, которая должна находиться в диапазоне $(0,25-1,0) S_{НОМ}$. Для трансформаторов с номинальными вторичными нагрузками 1; 2; 2,5; 3; 5 и 10 ВА нижний предел вторичных нагрузок - 0,8; 1,25; 1,5; 1,75; 3,75 и 3,75 В-А соответственно.

Измерение тока и вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с аттестованной в установленном порядке методикой измерений.

П р и м е ч а н и я

1 Допускается измерение мощности нагрузки вторичных цепей ТТ не проводить, если такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный ИИК в течение истекающего межповерочного интервала системы. Результаты проверки считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение указанного выше условия для ТТ.

2 Допускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известны входные (проходные) импедансы всех устройств, подключенных ко вторичным обмоткам ТТ.

7.7 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиком

Измеряют падение напряжения и, в проводной линии связи для каждой фазы по утвержденному документу «Методика выполнения измерений падения напряжения в линии соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации». Падение напряжения не должно превышать $0,25\%$ от номинального значения на вторичной обмотке ТН.

П р и м е ч а н и я

1 Допускается измерение падения напряжения в линии соединения счетчика с ТН не проводить, если такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный ИИК в течение истекающего межпроверочного интервала системы. Результаты проверки считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение указанного выше требования.

2 Допускается падение напряжения в линии соединения счетчика с ТН определять расчетным путем, если известны параметры проводной линии связи и сила электрического тока, протекающего через линию связи.

7.8 Проверка погрешности системного времени

7.8.1 Подключают радиочасы «МИР РЧ-01» к переносному компьютеру и настраивают на нём точное время. После этого проверяют показание часов счетчика и определяют разницу показаний с переносным компьютером.

7.8.2 Распечатывают журнал событий всех компонентов системы, имеющих встроенные программные часы (сервер, АРМ, счетчики) выделив события, соответствующие сличению часов. Расхождение времени часов всех компонентов системы, имеющих встроенные программные часы в момент предшествующий коррекции не должно превышать предела допускаемого расхождения, указанного в описании типа системы: ± 5 с/сутки.

7.9 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена

Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает экспериментальное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в счетчиках электрической энергии (исходная информация), и памяти центрального сервера.

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны быть включены.

7.9.1 На сервере системы распечатывают значения активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минутным интервалом за полные предшествующие дню проверки сутки по всем ИК. Проверяют наличие данных, соответствующих каждому 30-ти минутному интервалу времени. Пропуск данных не допускается за исключением случаев, когда этот пропуск был обусловлен отключением ИК или устраниенным отказом какого-либо компонента системы.

7.9.2 Распечатывают на сервере профиль нагрузки за полные сутки, предшествующие дню проверки. Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт профиль нагрузки за те же сутки, хранящийся в памяти счетчика. Различие значений активной (реактивной) мощности, хранящейся в памяти счетчика (с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов) и базе данных центрального сервера не должно превышать двух единиц младшего разряда учтенного значения.

7.9.3 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 7.8.2 сличать показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии строго в конце получаса (часа) и сравнивать с данными, зарегистрированными в сервере системы для того же момента времени. Для этого визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт считывают показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и сравнивают эти данные (с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов), с показаниями зарегистрированными в сервере системы. Расхождение не должно превышать две единицы младшего разряда.

8 Методика проверки идентификации ПО.

8.1 Определение идентификационного наименования ПО.

Для определения идентификационного наименования ПО «Пирамида 2000» необходимо:

- 1) Найти файл «CalcClients.dll» по следующему пути «C:\P2kServer\». Выделить файл и нажать правую кнопку мыши, в выпавшем меню выбрать пункт – «свойства». В выпавшем

окне выбрать закладку «Подробно». В верхней части окна (рисунок 1) указано идентификационное наименование ПО – «CalcClients.dll».




Рисунок 1 - Идентификационные данные ПО «Пирамида 2000».

2) Найти файл «CalcLeakage.dll» по следующему пути «C:\P2kServer\». Выделить файл и нажать правую кнопку мыши, в выпавшем меню выбрать пункт – «свойства». В выпавшем окне выбрать закладку «Подробно». В верхней части окна (рисунок 2) указано идентификационное наименование ПО – «CalcLeakage.dll».




Рисунок 2 - Идентификационные данные ПО «Пирамида 2000».

3) Найти файл «CalcLosses.dll» по следующему пути «C:\P2kServer\». Выделить файл и нажать правую кнопку мыши, в выпавшем меню выбрать пункт – «свойства». В выпавшем окне выбрать закладку «Подробно». В верхней части окна (рисунок 3) указано идентификационное наименование ПО – «CalcLosses.dll».




Рисунок 3 - Идентификационные данные ПО «Пирамида 2000».

4) Найти файл «Metrology.dll» по следующему пути «C:\P2kServer\». Выделить файл и нажать правую кнопку мыши, в выпавшем меню выбрать пункт – «свойства». В выпавшем

окне выбрать закладку «Подробно». В верхней части окна (рисунок 4) указано идентификационное наименование ПО – «Metrology.dll».




Рисунок 4 - Идентификационные данные ПО «Пирамида 2000».

5) Найти файл «ParseBin.dll» по следующему пути «C:\P2kServer\». Выделить файл и нажать правую кнопку мыши, в выпавшем меню выбрать пункт – «свойства». В выпавшем окне выбрать закладку «Подробно». В верхней части окна (рисунок 5) указано идентификационное наименование ПО – «ParseBin.dll».




Рисунок 5 - Идентификационные данные ПО «Пирамида 2000».

6) Найти файл «ParseIEC.dll» по следующему пути «C:\P2kServer\». Выделить файл и нажать правую кнопку мыши, в выпавшем меню выбрать пункт – «свойства». В выпавшем окне выбрать закладку «Подробно». В верхней части окна (рисунок 6) указано идентификационное наименование ПО – «ParseIEC.dll».




Рисунок 6 - Идентификационные данные ПО «Пирамида 2000».

7) Найти файл «ParseModbus.dll» по следующему пути «C:\P2kServer\». Выделить файл и нажать правую кнопку мыши, в выпавшем меню выбрать пункт – «свойства». В выпавшем

окне выбрать закладку «Подробно». В верхней части окна (рисунок 7) указано идентификационное наименование ПО – «ParseModbus.dll».




Рисунок 7 - Идентификационные данные ПО «Пирамида 2000».

8) Найти файл «ParsePiramida.dll» по следующему пути «C:\P2kServer\». Выделить файл и нажать правую кнопку мыши, в выпавшем меню выбрать пункт – «свойства». В выпавшем окне выбрать закладку «Подробно». В верхней части окна (рисунок 8) указано идентификационное наименование ПО – «ParsePiramida.dll».




Рисунок 8 - Идентификационные данные ПО «Пирамида 2000».

9) Найти файл «SynchroNSI.dll» по следующему пути «C:\P2kServer\». Выделить файл и нажать правую кнопку мыши, в выпавшем меню выбрать пункт – «свойства». В выпавшем окне выбрать закладку «Подробно». В верхней части окна (рисунок 9) указано идентификационное наименование ПО – «SynchroNSI.dll».




Рисунок 9 - Идентификационные данные ПО «Пирамида 2000».

10) Найти файл «VerifyTime.dll» по следующему пути «C:\P2kServer\». Выделить файл и нажать правую кнопку мыши, в выпавшем меню выбрать пункт – «свойства». В выпавшем

окне выбрать закладку «Подробно». В верхней части окна (рисунок 10) указано идентификационное наименование ПО – «VerifyTime.dll».




Рисунок 10 - Идентификационные данные ПО «Пирамида 2000»

8.2 Определение цифрового идентификатора ПО

Для определения цифрового идентификатора ПО «Пирамида 2000» необходимо:

- 1) Найти файл «CalcClients.dll» по следующему пути «C:\P2kServer\». Рассчитать контрольную сумму по алгоритму MD5. Результат расчета контрольной суммы файла «CalcClients.dll» - E55712D0B1B219065D63DA949114DAE4.
- 2) Найти файл «CalcLeakage.dll» по следующему пути «C:\P2kServer\». Рассчитать контрольную сумму по алгоритму MD5. Результат расчета контрольной суммы файла «CalcLeakage.dll» - B1959FF70BE1EB17C83F7B0F6D4A132F.
- 3) Найти файл «CalcLosses.dll» по следующему пути «C:\P2kServer\». Рассчитать контрольную сумму по алгоритму MD5. Результат расчета контрольной суммы файла «CalcLosses.dll» - D79874D10FC2B156A0FDC27E1CA480AC.
- 4) Найти файл «Metrology.dll» по следующему пути «C:\P2kServer\». Рассчитать контрольную сумму по алгоритму MD5. Результат расчета контрольной суммы файла «Metrology.dll» - 52E28D7B608799BB3CCEA41B548D2C83.
- 5) Найти файл «ParseBin.dll» по следующему пути «C:\P2kServer\». Рассчитать контрольную сумму по алгоритму MD5. Результат расчета контрольной суммы файла «ParseBin.dll» - 6F557F885B737261328CD77805BD1BA7.
- 6) Найти файл «ParseIEC.dll» по следующему пути «C:\P2kServer\». Рассчитать контрольную сумму по алгоритму MD5. Результат расчета контрольной суммы файла «ParseIEC.dll» - 48E73A9283D1E66494521F63D00B0D9F.
- 7) Найти файл «ParseModbus.dll» по следующему пути «C:\P2kServer\». Рассчитать контрольную сумму по алгоритму MD5. Результат расчета контрольной суммы файла «ParseModbus.dll» - C391D64271ACF4055BB2A4D3FE1F8F48.
- 8) Найти файл «ParsePiramida.dll» по следующему пути «C:\P2kServer\». Рассчитать контрольную сумму по алгоритму MD5. Результат расчета контрольной суммы файла «ParsePiramida.dll» - ECF532935CA1A3FD3215049AF1FD979F.

9) Найти файл «SynchroNSI.dll» по следующему пути «C:\P2kServer\». Рассчитать контрольную сумму по алгоритму MD5. Результат расчета контрольной суммы файла «SynchroNSI.dll» - 530D9B0126F7CDC23ECD814C4EB7CA09.

10) Найти файл «VerifyTime.dll» по следующему пути «C:\P2kServer\». Рассчитать контрольную сумму по алгоритму MD5. Результат расчета контрольной суммы файла «VerifyTime.dll» - 1EA5429B261FB0E2884F5B356A1D1E75.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 На основании положительных результатов по пунктам раздела 7 выписывают свидетельство о поверке АИИС КУЭ в соответствии с приложением 1 к порядку проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденному приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. N 1815. В приложении к свидетельству указывают перечень ИК.

9.2 При отрицательных результатах поверки АИИС КУЭ признается негодной к дальнейшей эксплуатации и на нее выдают извещение о непригодности к применению в соответствии с приложением 1 к порядку проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденному приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. N 1815 с указанием причин.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А1 - Перечень измерительных каналов АИИС КУЭ филиала ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1

№ точки измере- ния	Наименование объекта	Состав измерительного канала			Вид электроэнер- гии	Основная погрешность, % погрешность, % в рабочих условиях, %	Метрологические характеристики
		ГТ	ТН	Счетчик			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Генератор №5	ТШВ-15 8000/5 КТ 0,5	ЗНОМ-15 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03 КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
2	Генератор №6	ТШВ-15 8000/5 КТ 0,5	ЗНОМ-15 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03 КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
3	Генератор №7	ТШВ-15 8000/5 КТ 0,5	ЗНОМ-15 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03 КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
4	ГТУ-2	ТШЛ-10 3000/5 КТ 0,5S	ЗНОЛ-06 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03 КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,8 ±1,8	±1,1 ±3,6
5	ГТУ-1	ТШЛ-10 3000/5 КТ 0,5S	ЗНОЛ-06 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03 КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,8 ±1,8	±1,1 ±3,6
6	Яч.2А РП-9	ТОЛ-10 600/5 КТ 0,2	НТМи-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,6 ±1,8	±1,0 ±3,6

Продолжение таблицы А1

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Яч.2Б РП-9	ТОЛ-10 600/5 КТ 0,2	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,6 ±1,8	±1,0 ±3,6
8	Яч.5 ТП-397	ППОЛ-10 600/5 КТ 0,5	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
9	Яч.6 Эл. Депо	ТОЛ-10 400/5 КТ 0,5	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
10	Яч.10 ПО Свияга	ППФ-10 300/5 КТ 0,5	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
11	Яч.15Б ООО Бахчегле	ППОЛ-10 400/5 КТ 0,5	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ- 4ТМ.03.01 КТ 0,5S/1,0	активная реактивная	±1,0 ±2,0	±2,1 ±2,9
12	Яч.16 ПО Радиоприбор	ППОЛ-10 600/5 КТ 0,5	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
13	Яч.19 ОАО Мелита	ППОФ-10 600/5 КТ 0,5	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
14	Яч.20А ТП-2462	ТОЛ-10 600/5 КТ 0,2	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,6 ±1,8	±1,0 ±3,6

Продолжение таблицы А1

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Яч.20Б КФ ОАО Холод	ТОЛ-10 600/5 КТ 0,2	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,6 ±1,8	±1,0 ±3,6
16	Яч.21А ТП-2464	ТОЛ-10 600/5 КТ 0,2	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,6 ±1,8	±1,0 ±3,6
17	Яч.21Б ТП-328	ТОЛ-10 600/5 КТ 0,2	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,6 ±1,8	±1,0 ±3,6
18	Яч.22А ТП-2022	ТОЛ-10 600/5 КТ 0,5	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
19	Яч.22Б ТП-267	ТОЛ-10 600/5 КТ 0,5	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
20	Яч.23 ОАО Нэфис Косметикс	ТЛМ-10 600/5 КТ 0,5	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
21	Яч.24 Казгорэлектротранс	ПОФ-10 600/5 КТ 0,5	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
22	Яч.25А ТП-272 (ТП- 1824,РТП-99)	ПОЛ-10 600/5 КТ 0,5	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6

Продолжение таблицы А1

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Яч.25Б Сувар-Казань	ПНОЛ-10 800/5 КТ 0,5	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
24	Яч.26Б ОАО Спартак	ТОЛ-10 1000/5 КТ 0,2S	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,6 ±1,3	±1,0 ±3,1
25	Яч.27А РПП-128	ТОЛ-10 1000/5 КТ 0,2S	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,6 ±1,3	±1,0 ±3,1
26	Яч.28А РПП-70	ТОЛ-10 600/5 КТ 0,2	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,6 ±1,8	±1,0 ±3,6
27	Яч.28Б ТП-4816	ТОЛ-10 600/5 Кп.т. 0,2	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,6 ±1,8	±1,0 ±3,6
28	Яч.29А ТП-383	ТОЛ-10 600/5 КТ 0,2	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,6 ±1,8	±1,0 ±3,6
29	Яч.30А ООО Мегаполис	ПНОЛ-10 300/5 КТ 0,5	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03.01 КТ 0,5S/1,0	активная реактивная	±1,0 ±2,0	±2,1 ±2,9
30	Яч.31 З-д Точмаш	ПНОЛ-10 600/5 КТ 0,5	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6

Продолжение таблицы А1

1	2	3	4	5	6	7	8
31	Яч.33 ОАО Карамай	ТПОФ-10 600/5 КТ 0,5	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
32	Яч.39 З-д Точмаш	ТПОЛ-10 600/5 КТ 0,2	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,6 ±1,8	±1,0 ±3,6
33	Яч.40А ООО Мегаполис	ТПОЛ-10 300/5 КТ 0,5	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03 КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
34	Яч.41А ЗАО АРГО	ТПОЛ-10 300/5 КТ 0,2	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,6 ±1,8	±1,0 ±3,6
35	Яч.42А РТП-128	ТОЛ-10 1000/5 КТ 0,2S	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,6 ±1,3	±1,0 ±3,1
36	Яч.43А ТП-472 (ТП- 1427,РТП-99)	ТПОЛ-10 600/5 КТ 0,5	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
37	Яч.43Б Сувар-Казань	ТПОЛ-10 800/5 КТ 0,5	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
38	Яч.46 ОАО Нефис Косметикс	ТПОЛ-10 600/5 КТ 0,2	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,6 ±1,8	±1,0 ±3,6

Продолжение таблицы А1

1	2	3	4	5	6	7	8
39	Яч.53А МУП Метроэлектротранс	ТПОЛ-10 300/5 КТ 0,2	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,6 ±1,8	±1,0 ±3,6
40	Яч.53Б МУП Метроэлектротранс	ТПОЛ-СВЭЛ-10 300/5 КТ 0,2	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,5S/1,0	активная реактивная	±0,8 ±2,0	±2,0 ±2,9
41	Яч.54А ЗАО Кварт	ТПОЛ-10 600/5 КТ 0,2	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,6 ±1,8	±1,0 ±3,6
42	Яч.54Б ЗАО ПКФ Тройка	ТПОЛ-10 600/5 Кл.т. 0,2	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,6 ±1,8	±1,0 ±3,6
43	Яч.56А ТП-2462	ТПОЛ-10 600/5 КТ 0,2	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,6 ±1,8	±1,0 ±3,6
44	Яч.56Б ТП-353	ТПОЛ-10 600/5 КТ 0,2	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,6 ±1,8	±1,0 ±3,6
45	Яч.57 Метро	ТПОЛ-10 600/5 КТ 0,2	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,6 ±1,8	±1,0 ±3,6
46	Яч.58А ОАО Нэфис Косметикс	ТПОЛ-10 600/5 КТ 0,2	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,6 ±1,8	±1,0 ±3,6

Продолжение таблицы А1

1	2	3	4	5	6	7	8
47	Яч.59 ОАО Спартак	ТОЛ-10 1000/5 КТ 0,2S	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,6 ±1,3	±1,0 ±3,1
48	Яч.64А СК Кирова	ТВЛМ-10 1000/5 КТ 0,5	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
49	Яч.64Б СК Кирова	ТВЛМ-10 1000/5 КТ 0,5	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
50	Яч.70Б ЗАО Кварт	ТВЛМ-10 600/5 КТ 0,5	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
51	Яч.70В З-д Точмаш	ТВЛМ-10 600/5 КТ 0,5	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
52	Яч.71А Гипермаркет Кольцо	ТЛМ-10 600/5 КТ 0,5	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
53	Яч.71В ЗАО Кварт	ТЛМ-10 600/5 КТ 0,5	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
54	Яч.74А Метро	ТЛМ-10 600/5 КТ 0,5	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6

Продолжение таблицы А1

1	2	3	4	5	6	7	8
55	Яч.74Б СК Кирова	ТВЛМ-10 1000/5 КТ 0,5	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
56	Яч.76А Метро	ТВЛМ-10 1000/5 КТ 0,5	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
57	Яч.76Б Квартал 146 (РП-70 Л-2)	ТВЛМ-10 1000/5 КТ 0,5	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
58	Яч.80Б Метро	ТВЛМ-10 600/5 КТ 0,5	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
59	Яч.80В З-д Точмаш	ТВЛМ-10 600/5 КТ 0,5	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
60	Яч.83А Квартал Б (РП-127)	ТЛК-10 600/5 КТ 0,5	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
61	Яч.83Б СК Кирова	ТВЛМ-10 600/5 КТ 0,5	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
62	Яч.83В Метро	ТВЛМ-10 600/5 КТ 0,5	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6

Продолжение таблицы А1

1	2	3	4	5	6	7	8
63	Яч.84Б ООО Бахетле	ТВЛМ-10 400/5 КТ 0,5	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03 КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
64	Яч.84В ТП-2465	ТВЛМ-10 1000/5 КТ 0,5	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
65	Яч.86А КЭС ТП-1824 (БКТП-306)	ТВЛМ-10 1000/5 КТ 0,5	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
66	Яч.86Б ТП-2464	ТВЛМ-10 600/5 КТ 0,5	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
67	Яч.90А Гипермаркет Кольцо	ТВЛМ-10 600/5 КТ 0,5	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
68	Яч.90Б ГИБДД (ТП-3841)	ТОЛ-10 УТ2.1 400/5 КТ 0,5	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
69	Яч.91А ЗАО Кварт	ТВЛМ-10 600/5 КТ 0,5	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
70	Яч.91Б ЗАО Кварт	ТВЛМ-10 600/5 КТ 0,5	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6

Продолжение таблицы А1

1	2	3	4	5	6	7	8
71	Яч.93А СК Кирова	ТВЛМ-10 1000/5 КТ 0,5	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
72	Яч.93Б СК Кирова	ТВЛМ-10 1000/5 КТ 0,5	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±1,1 ±3,6
73	ВЛ-110кВ ТЭЦ1-Западная	TGM 145 1000/5 КТ 0,2	НКФ-110 6000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,6 ±1,8	±1,0 ±3,6
74	ВЛ-110кВ ТЭЦ1- Новокремлевская	TGM 145 1000/5 КТ 0,2S	НКФ-110 110000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,6 ±1,3	±1,0 ±3,1
75	ВЛ-110кВ ТЭЦ1-Южная- 1	TGM 145 1000/5 КТ 0,2	НКФ-110 110000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,6 ±1,8	±1,0 ±3,6
76	ВЛ-110кВ ТЭЦ1-Южная- 2	TGM 145 1000/5 КТ 0,2S	НКФ-110 110000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,6 ±1,3	±1,0 ±3,1
77	Т-1(110кВ)	ТФНД-110 600/5 КТ 0,5	НКФ-110 110000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5	активная реактивная	±0,0 ±0,0	±0,0 ±0,0
78	ОВ-110 кВ	ТРГ-110 II 1000/5 КТ 0,2S	НКФ-110- 57У1 110000/100 КТ 0,5	СЭТ-4ТМ.03М КТ 0,5S/1,0	активная реактивная	±1,0 ±2,0	±2,0 ±2,3

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 - Лист регистрации изменений ИК системы

Наименование объекта	Заменяемый компонент	Заменяющий компонент		
		Тип	Зав. номер	Метрологические характеристики