



Преобразователи измерительные напряжения постоянного тока E857A, E857B, E857C	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер <u>21449-01</u> Взамен №
---	--

Выпускаются по техническим условиям ТУ4227-003-49501860-99.

Назначение и область применения

Преобразователи измерительные напряжения постоянного тока E857A, E857B, E857C предназначены для линейного преобразования напряжения постоянного тока в унифицированные выходные сигналы постоянного тока и применяются в системах автоматического регулирования и управления объектов электроэнергетики, а также для контроля текущего значения напряжения постоянного тока.

Описание

Преобразователи выполнены как щитовые приборы и могут устанавливаться в измерительных стойках и щитах управления на симметричную шину 35 мм (EN 50 022) или непосредственно на панель.

Преобразователи состоят из следующих основных частей: корпуса, крышки, фиксатора, выполненных из термопласта АБС, платы преобразователя, платы делителя (в преобразователях с номинальным входным напряжением 150 В и выше), трансформатора питания.

Преобразователи относятся к устройствам с цифровой обработкой сигналов, выполнены на базе микроконтроллера. Работа преобразователя основана на преобразовании аналогового входного сигнала в цифровую форму, передаче сигнала в цифровом виде через устройство гальванической развязки и обратном преобразовании цифрового сигнала в аналоговый.

Основные технические характеристики

Основные технические характеристики преобразователей приведены в таблице 1.

Таблица 1

Тип	Диапазон измерения входного напряжения, В	Диапазон изменения выходного тока, мА	Диапазон изменения сопротивления нагрузки, Ом
E857A	0 – 60	0 – 5	0 – 2000 – 3000
	0 – 100		
E857B	0 – 150	4 – 20	0 – 200 – 300 – 500
	0 – 250		
E857C	0 – 500	0 – 20	0 – 200 – 300 – 500
	0 – 1000		

Пределы допускаемых значений основной приведенной погрешности, % ±0,5

Амплитуда пульсаций выходного сигнала, %, не более..... 0,25

Время установления выходного сигнала, с, не более..... 0,5

Потребляемая мощность от цепи питания «50 Гц, 220 В», В·А, не более..... 3

Потребляемая мощность от измерительной цепи, мВт, не более

при номинальном входном напряжении 60 В.....	100
100 В.....	150
150 В.....	250
250 В.....	400
500 В.....	600
1000 В.....	1000

Средний срок службы, лет.....	10
Средняя наработка на отказ, часов, не менее.....	25000
Габаритные размеры, мм.....	120x80x77
Масса, кг, не более.....	0,6

Пределы допускаемых значений дополнительной погрешности, вызванной воздействием влияющих факторов, приведены в таблице 2

Таблица 2

Наименование и размерность влияющей величины	Значение влияющей величины	Предел допускаемого значения дополнительной погрешности, %
Температура окружающего воздуха, °C	от минус 30 до 50	± 0,4 на каждые 10°C
Относительная влажность воздуха, %	95 при температуре 35°C	± 0,5
Внешнее однородное магнитное поле напряженностью, A/m	400	± 0,5
Сопротивление нагрузки, Ом E857A E857B, E857C	0 – 2000 0 – 200; 300 – 500	± 0,25 ± 0,25
Напряжение питания, В	187 – 242	± 0,25

Рабочие условия эксплуатации:

диапазон рабочих температур.....	от минус 30 до плюс 50 °C
относительная влажность при температуре 35 °C без конденсации влаги, %.....	до 95 %
атмосферное давление, кПа.....	от 84 до 106,7
температура хранения и транспортирования	от минус 50 до плюс 50 °C

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится типографским способом на крышке преобразователя и в левом верхнем углу паспорта преобразователя.

Комплектность

В комплект поставки входят: преобразователь измерительный (1 шт), паспорт 49501860.3.0003 ПС (1 экз.), руководство по эксплуатации 49501860.3.0003 РЭ (1 экз.), методика поверки 49501860.3.0003 МП (1 экз.), упаковка индивидуальная (1 шт).

Проверка

Проверка преобразователей измерительных Е857А, Е857В, Е857С в случае использования в сферах, подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору, выполняется в соответствии с документом 49501860.3.0003 МП « Преобразователи измерительные напряжения постоянного тока Е857А, Е857В, Е857С. Методика поверки», согласованным с ГЦИ СИ ВНИИМС 20.04.2001 г.

Преобразователи измерительные Е857А, Е857В, Е857С в случае использования в сферах, не подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору, могут подвергаться калибровке.

Перечень основного оборудования для поверки: калибратор напряжения программируемый Р320, вольтметр универсальный цифровой В7-34, сопротивление образцовое Р331, магазин сопротивлений Р33. Межповерочный интервал - 1 год.

Нормативные документы

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия.

ГОСТ 24855-81 Преобразователи измерительные тока, напряжения, мощности, частоты, сопротивления аналоговые. Общие технические условия.

Заключение

Преобразователи измерительные напряжения постоянного тока Е857А, Е857В, Е857С соответствуют требованиям, изложенным в технических условиях и нормативных документах России.

Изготовитель: ООО “Фирма “Алекто-Электрик”, 644046, г. Омск, а/я 5736
т/ф (3812) 30-36-75, 30-37-65

Начальник отдела ГФУП «ВНИИМС»

И.М.Троанова

Инженер отдела ГФУП «ВНИИМС»

Ю.А.Шатохина

Директор ООО “Фирма “Алекто-Электрик”

И.А.Дашук