

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГЦИ СИ
ФСКН «ВНИИМС»

В.Н. Яншин

2008 г.

М.П



Преобразователи промышленные
П-210

Внесены в Государственный реестр
средств измерений
Регистрационный № 04923-03
Взамен №

Выпускаются по ТУ 25-0511.057-85.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Преобразователи промышленные П-210 (далее по тексту – преобразователи) предназначены для преобразования выходного напряжения (ЭДС электродных систем) чувствительных элементов потенциометрических анализаторов жидкости в единицы активности ионов (pX) и напряжения (мВ), а также электрические непрерывные сигналы постоянного тока и напряжения, ГОСТ 26.011-80.

Преобразователи обеспечивают преобразование сопротивления датчика температуры анализируемой среды в единицы температуры ($^{\circ}\text{C}$) анализируемой среды.

Преобразователи используются в технологических водных растворах и пульпах, а также в системах автоматического контроля и регулирования параметров технологических процессов различных отраслей промышленности.

По устойчивости к механическим воздействиям преобразователи относятся к виброустойчивому исполнению группы L3 ГОСТ 12997-84. По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха преобразователи соответствуют группе В4 ГОСТ 12997-84.

ОПИСАНИЕ

Преобразователи состоят из встроенного входного усилителя и блока преобразования.

Входной усилитель предназначен для преобразования постоянного напряжения от высокоомного источника сигнала в выходной сигнал постоянного тока.

Блок преобразования осуществляет настройку преобразователя для работы на различных диапазонах измерений в качестве pX -метра или милливольтметра, коррекцию показаний pX -метра при изменении температуры контролируемого раствора, гальваническое разделение входных и выходных цепей и получение унифицированных выходных сигналов. Преобразователи сочетают в себе функции блока преобразования, входного усилителя и обеспечивают совместную работу с ПЭВМ.

Визуальный отсчет измеряемой величины производится в цифровой форме в единицах активности ионов – pX , окислительно – восстановительного потенциала мВ (режим Eh), температуры $^{\circ}\text{C}$.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазоны показаний (измерений) и нормирующие значения по входному сигналу X_N , равные значениям верхних пределов диапазонов:

от минус 20,00 до плюс 20,00 pX , $X_N = 20 \text{ p}X$;

от минус 2000,0 до плюс 2000,0 мВ, $X_N = 2000 \text{ mV}$;

от минус 10,0 до плюс 150,0 $^{\circ}\text{C}$.

2. Пределы поддиапазонов, соответствующих нормирующими значениям выходных сигналов, и значения X_N , равные разности между верхним и нижним пределами поддиапазонов, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Режим pX, pX		Режим $E_h, мВ$		Верхний предел, X_B
X_N	нижний предел, X_H	X_N	нижний предел, X_H	
От 1,00 до 20,00	от минус 1 до $X_{Hmax}=20,00 - X_N$	от 100,0 до 2000,0	от минус 2000,0 до $X_{Hmax}=2000,00 - X_N$	$X_B = X_N + X_H$

Примечания:

- 1 В преобразователях потребителем по настройке могут быть реализованы любые промежуточные значения X_N в пределах, указанных в таблице.
- 2 Для режима pX нормирующее значение в единицах напряжения мВ определяется умножением значений, указанных в таблице на 58,164 мВ/ pX для одновалентных ионов и на 29,082 мВ/ pX для двухвалентных ионов.

3. Диапазоны изменения выходных сигналов постоянного тока и напряжения и значения нагрузочных сопротивлений (R_H):

от 0 до 5 мА, R_H не более 2 кОм;

от 4 до 20 мА, R_H не более 0,5 кОм;

от 0 до 100 мВ, R_H не менее 2 кОм.

Выходы преобразователей гальванически разделены со входами и не изолированы от корпуса.

4. Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразователя, %.

± 0,2 - по цифровому табло;

± 0,5 - по выходному сигналу постоянного тока при X_N более 5 pX (более 500 мВ в режиме E_h);

± 1,0 - по выходному сигналу постоянного тока и напряжения при X_N до 5 pX (до 500 мВ в режиме E_h);

Пределы допускаемых значений основной абсолютной погрешности показаний в режиме Т ± 0,5 °C.

5. Дополнительные погрешности, обусловленные изменением внешних влияющих величин, приведены в таблице 2

Приведенная погрешность температурной компенсации по выходным сигналам и цифровому табло в диапазоне температур от минус 10 до плюс 150 °C не превышает двух пределов соответствующих допускаемых значений основных приведенных погрешностей.

Таблица 2

Влияющий фактор	Режим измерения	Дополнительная погрешность в долях предела допускаемого значения основной приведенной погрешности				
		По выходным сигналам для значений X_N				
Температура окружающего воздуха от 5 до 50°C на каждые 10°C	pX, pX	от 1,0 до 1,75	более 1,75 до 3,75	более 3,75 до 7,5	более 7,5 до 20	по цифровому табло
	$E_h, мВ$	от 100 до 175	более 175 до 375	более 375 до 750	более 750 до 2000	
Напряжение питания от 187 до 242 В	pX	2,0		1,0	0,5	2,0
	E_h	1,5	1,0	0,75		1,5
Сопротивление измерительного электрода от 0 до 1000 МОм, на каждые 500 МОм	pX, Eh	2,0		1,5	0,5	2,0
		1,0		0,75		1,0
Сопротивление вспомогательного электрода от 0 до 20 кОм, на каждые 10 кОм	pX	0,25				---
	Eh	0,5		0,25		
Напряжение постоянного тока от 0 до ± 15 В в цепи "Земля - раствор" на каждые 10 кОм сопротивления вспомогательного электрода	pX, Eh	1,0				

Влияющий фактор	Режим измерения	Дополнительная погрешность в долях предела допускаемого значения основной приведенной погрешности				
		По выходным сигналам для значений X_N				
		рХ, рХ	от 1,0 до 1,75	более 1,75 до 3,75	более 3,75 до 7,5	более 7,5 до 20
Напряжение переменного тока от 0 до 50 мВ в цепи вспомогательного электрода	Eh, мВ	от 100 до 175	более 175 до 375	более 375 до 750	более 750 до 2000	по цифровому табло
Напряжение переменного тока от 0 до 1 В в цепи "корпус-земля" при сопротивлениях измерительного и вспомогательного электродов соответственно 0 МОм, 20 кОм	pX	0,25		0,125		по цифровому табло
	Eh	0,25				
	pX	0,25			0,125	по цифровому табло
	Eh	0,25				

6. Время установления рабочего режима преобразователей - 30 минут
Питание преобразователей осуществляется от сети напряжения (220^{+22}_{-33}) В, частотой $(50 \pm 0,5)$ Гц.

Потребляемая мощность не более 20 В·А.

Габаритные размеры, мм не более 375 x 220 x 180

Масса, кг, не более 7,5

Средняя наработка на отказ преобразователей с учетом технического обслуживания не менее 20000 ч.

Полный средний срок службы преобразователей 10 лет.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на преобразователи и на титульный лист руководства по эксплуатации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки преобразователей приведен в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1 Преобразователь	5M2.206.032	1	
2 Комплект ЗИП, в том числе			
-вилка	5M6.605.019	1	
-вставка плавкая	АГО.481.303 ТУ	2	
-резистор – эквивалент	5M4.675.010	1	1400 Ом
-розетка	5M6.604.019	2	*
-розетка ОНЦ-РГ-09-4/14-Р12	8РО.364.082 ТУ	1	**
-розетка 2PM18КПН7Г1В1	ГЕО.364.126 ТУ	1	
-угольник для крепления в щите	1Е6.148.000	2	
3 Руководство по эксплуатации	5M2.206.063 РЭ	1	
По отдельному заказу совместно с преобразователями может быть поставлен ручной термокомпенсатор типа ТКР-4 и диск с программой обмена по интерфейсу RS -232;			
* Поставляется в разобранном виде. Допускается ШР2ОП4НШ8			
** Допускается 2PM14КПН4Г1В1			

ПОВЕРКА

Проверка преобразователей П-210 производят по документу «Преобразователь промышленный П-215М, П-210. Методика поверки. 5M2.206.030 Д2» МП ГМ 105-01, утвержденный Гомельским ЦСМ Госстандарта Республики Беларусь.

Межповерочный интервал 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 12997 Изделия ГСП. Общие технические условия.
Технические условия ТУ 25-0511057-85

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип преобразователей промышленных П-210 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства в эксплуатацию согласно государственным поверочным схемам.

Изготовитель: РУП "Гомельский завод измерительных приборов",
Республика Беларусь, 246001, г. Гомель, ул. Интернациональная, 49

Зам. нач. отдела ФГУП «ВНИИМС»

И.Г. Средина