

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГЦИ СИ ВНИИМС

В.Н. Яншин

" " 2004 г.

Преобразователи измерительные тока CC-A, CC-A-AP, CC-A-RMS, CCE-A, CCE-A-AP, CC-D	Внесены в Государственный реестр средств измерения. Регистрационный № 28184-04 Взамен № _____
-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Выпускаются по технической документации фирмы "CIRCUTOR GRUP", Испания.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Преобразователи измерительные тока CC-A, CC-A-AP, CC-A-RMS, CCE-A, CCE-A-AP, CC-D предназначены для измерения постоянного и переменного токов и формирования аналогового сигнала, пропорционального измеряемой величине. Преобразователи предназначены для работы в составе измерительных и управляющих систем.

ОПИСАНИЕ

Преобразователи измерительные тока CC-A, CC-A-AP, CC-A-RMS, CCE-A, CCE-A-AP, CC-D являются функционально и конструктивно законченными устройствами, использующими внешние источники питания. Некоторые модификации питаются от измеряемого сигнала.

Преобразователи измерительные тока CC-A, CC-A-AP, CC-A-RMS, CCE-A, CCE-A-AP, CC-D, являются функционально и конструктивно законченными устройствами, использующими внешние источники питания. Некоторые модификации питаются от измеряемого сигнала.

Преобразователи конструктивно выполнены для панельного монтажа или крепления на рейке DIN EN 50-022.

Различные модификации преобразователей преобразуют как действующее значение так и истинное действующее значение, с учетом гармонических искажений (TRMS).

Преобразователи поставляются разными типами унифицированных выходных сигналов, при этом все характеристики как входного, так и выходного сигнала согласуются с заказчиком

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики представлены в таблице 1

Таблица 1

Модификация	CC-A	CC-A-AP	CC-A-RMS	CCE-A	CCE-A-AP	CC-D
Измеряемый параметр	Действующее значение переменного тока	Действующее значение переменного тока	Истинное действующее значение переменного тока	Действующее значение переменного тока	Действующее значение переменного тока	Постоянный ток
Диапазон, предел измерений	1 А или 5 А	500 мА..10 А				
Диапазон возможных выходных сигналов	0..5 В, 0..10 В, 0..10 мА, 0..20 мА, 0..2..2 В, 2..10 В, 2..10 мА, 4..20 мА	0..5 В, 0..10 В, 0..10 мА, 0..20 мА, 0..2..2 В, 2..10 В, 2..10 мА, 4..20 мА	0..5 В, 0..10 В, 0..10 мА, 0..20 мА, 0..2..2 В, 2..10 В, 2..10 мА, 4..20 мА	0..5 В, 0..10 В, 0..10 мА, 0..20 мА, 0..2..2 В, 2..10 В, 2..10 мА, 4..20 мА	0..5 В, 0..10 В, 0..10 мА, 0..20 мА, 0..2..2 В, 2..10 В, 2..10 мА, 4..20 мА	0..5 В, 0..10 В, 0..10 мА, 0..20 мА, 0..2..2 В, 2..10 В, 2..10 мА, 4..20 мА, -5..0..5 В, -10..0..10 В, -20..0..20 мА
Погрешность измерений	$\pm 0,19$ от Iизм $\pm 0,01\%$ от Iк	$\pm 0,5\%$ от Iк	$\pm 0,19$ от Iизм $\pm 0,01\%$ от Iк	$\pm 0,5\%$ от Iк	$\pm 0,5\%$ от Iк	$\pm 0,19$ от Iизм $\pm 0,01\%$ от Iк
Время отклика	<300 мс	<100 мс				
Питание	~110, 220, 380 В = 9..140 В	От входного сигнала	~110, 220, 380 В = 9..140 В	~110, 220, 380 В = 9..140 В	От входного сигнала	~110, 220, 380 В = 9..140 В
Габаритные размеры, мм	45x75x109,5	45x75x109,5	45x75x109,5	22,3x74x110	22,3x74x110	45x75x109,5
Масса, кг	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на шильдик, размещаемый на лицевой поверхности преобразователя и на титульный лист паспорта.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Преобразователь измерительный тока CC-A, CC-A-AP, CC-A-RMS, CCE-A, CCE-A-AP или CC-D – 1 шт.
2. Паспорт – 1 экз.

ПОВЕРКА

Преобразователи подлежат обязательной поверке по МИ 1570-86 "Преобразователи измерительные тока, напряжения, мощности, частоты аналоговые. Методика поверки".

Межповерочный интервал – 2 года

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".

ГОСТ 24855-81. "Преобразователи измерительные тока, напряжения, мощности, частоты, сопротивления аналоговые".

Техническая документация фирмы-изготовителя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип преобразователей измерительных тока СС-A, СС-A-AP, СС-A-RMS, ССЕ-A, ССЕ-A-AP, СС-D утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Декларация соответствия зарегистрирована органом сертификации СИ “Сомет” АНО “Поток-Тест”, регистрационный номер РОСС.RU.МЕ65.Д00093 от 26.11.2004 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

фирма «CIRCUTOR GRUP», Испания

Адрес: Vial Sant Jordi s/n 08232 Viladecavalls (Barcelona), Spain

Представитель: ЗАО «НТЦ «Поликит», Москва, Варшавское ш., 42

Генеральный директор ЗАО «НТЦ «Поликит»

