

СОГЛАСОВАНО  
Начальник ГЦИ СИ «Воентест»  
32 ГНИИ МО РФ

АЮ. Кузин  
« 14 » 04 2008 г.

Клещи токоизмерительные серии  
ПР-3000 моделей ПР-3123, ПР-3166, ПР-3166Т,  
ПР-3187, ПР-3187Т, ПР-3350, ПР-3355, ПР-3366,  
ПР-3366Т, ПР-3372

Внесены в Государственный реестр  
средств измерений  
Регистрационный № 37894-08  
Взамен №

Выпускаются по технической документации фирмы «Minipa Electronics (Shanghai) Co., Ltd.», КНР.

### Назначение и область применения

Клещи токоизмерительные серии ПР-3000 моделей ПР-3123, ПР-3166, ПР-3166Т, ПР-3187, ПР-3187Т, ПР-3350, ПР-3355, ПР-3366, ПР-3366Т, ПР-3372 (далее - клещи) предназначены для измерений силы и напряжения постоянного и переменного тока, электрического сопротивления постоянному току, частоты напряжения переменного тока, температуры с помощью термопар и применяются при контроле параметров и режимов работы электрических цепей.

### Описание

Принцип действия клещей при измерении силы постоянного и переменного тока основан на применении датчика Холла; при измерении напряжения постоянного и переменного тока, сопротивления постоянному току, частоты напряжения переменного тока, температуры основан на преобразовании входного аналогового сигнала в цифровой с помощью быстродействующего АЦП.

Клещи обладают функциями автоматического и ручного выбора поддиапазонов измерений, проверки целостности цепи, тестирования диода, удержания показаний, регистрации минимальных и максимальных значений, автоматической установки нуля.

Конструктивно клещи представляют собой ручные приборы в пластмассовом корпусе с батарейным питанием, имеют 4-разрядный жидкокристаллический дисплей, переключатель режимов работы, входные разъемы.

Модели клещей идентичны по управлению и отличаются друг от друга функциональными возможностями, диапазонами измерений, пределами допускаемых погрешностей, массой и габаритными размерами.

### Основные технические характеристики.

Основные технические характеристики приведены в таблицах 1-3.

Таблица 1

Измеряемая величина	Модель	Верхние пределы диапазонов измерений	Разрешение	Пределы допускаемой погрешности измерений			
				постоянный ток	диапазон частот от 50 до 60 Гц	диапазон частот от 40 до 400 Гц	диапазон частот от 40 до 1000 Гц
Напряжение постоянного/ переменного тока	ПР-3166, ПР-3166Т, ПР-3366, ПР-3366Т	0,6/ - В 6 В 60 В 600 В	0,1 мВ 1 мВ 10 мВ 100 мВ	$\pm (0,008 U + 0,5 \text{ мВ})$ $\pm (0,01 U + 5 \text{ мВ})$ $\pm (0,01 U + 50 \text{ мВ})$ $\pm (0,01 U + 0,5 \text{ В})$	ПР-3166Т - $\pm (0,015 U + 5 \text{ мВ})$ $\pm (0,015 U + 50 \text{ мВ})$ $\pm (0,015 U + 0,5 \text{ В})$	ПР-3366, ПР-3366Т - $\pm (0,015 U + 5 \text{ мВ})$ $\pm (0,015 U + 50 \text{ мВ})$ $\pm (0,02 U + 0,5 \text{ В})$	только ПР-3166 - $\pm (0,015 U + 5 \text{ мВ})$ $\pm (0,015 U + 50 \text{ мВ})$ $\pm (0,015 U + 0,5 \text{ В})$
		0,6/ - В 6 В 60 В 600 В	0,1 мВ 1 мВ 10 мВ 100 мВ	$\pm (0,01 U + 0,3 \text{ мВ})$ $\pm (0,01 U + 3 \text{ мВ})$ $\pm (0,01 U + 30 \text{ мВ})$ $\pm (0,01 U + 0,3 \text{ В})$	- $\pm (0,015 U + 5 \text{ мВ})$ $\pm (0,015 U + 50 \text{ мВ})$ $\pm (0,015 U + 0,5 \text{ В})$	-	-
		0,6/ - В 6 В 60 В 600 В	0,1 мВ 1 мВ 10 мВ 100 мВ	$\pm (0,008 U + 0,5 \text{ мВ})$ $\pm (0,008 U + 5 \text{ мВ})$ $\pm (0,008 U + 50 \text{ мВ})$ $\pm (0,008 U + 0,5 \text{ В})$	- $\pm (0,015 U + 5 \text{ мВ})$ $\pm (0,015 U + 50 \text{ мВ})$ $\pm (0,015 U + 0,5 \text{ В})$	-	-
		0,4/ - В 4 В 40 В 400 В	0,1 мВ 1 мВ 10 мВ 100 мВ	$\pm (0,008 U + 0,4 \text{ мВ})$ $\pm (0,008 U + 4 \text{ мВ})$ $\pm (0,008 U + 40 \text{ мВ})$ $\pm (0,008 U + 0,4 \text{ В})$	- $\pm (0,012 U + 5 \text{ мВ})$ $\pm (0,012 U + 50 \text{ мВ})$ $\pm (0,012 U + 0,5 \text{ В})$	- $\pm (0,02 U + 5 \text{ мВ})$ $\pm (0,02 U + 50 \text{ мВ})$ $\pm (0,02 U + 0,5 \text{ В})$	-
	Сила постоянного/ переменного тока	ПР-3166	- / 60 А - / 600 А	10 мА 0,1 А	- $\pm(0,015 I + 50 \text{ мА})$ $\pm(0,015 I + 0,5 \text{ А})$	$\pm (0,02 I + 50 \text{ мА})$ $\pm (0,02 I + 0,5 \text{ А})$	-
		ПР-3166Т	- / 60 А - / 600 А	10 мА 0,1 А	- $\pm(0,02 I + 50 \text{ мА})$ $\pm(0,02 I + 0,5 \text{ А})$	-	-
		ПР-3366, ПР-3366Т	600 А	0,1 А	$\pm (0,015 I + 0,5 \text{ А})$	$\pm (0,015 I + 0,5 \text{ А})$	$\pm (0,02 I + 0,5 \text{ А})$
		ПР-3350	40 А	10 мА	$\pm (0,015 I + 0,05 \text{ А})$	$\pm (0,02 I + 0,05 \text{ А})$	-
		ПР-3355	200 А	0,1 А	$\pm (0,015 I + 0,5 \text{ А})$	$\pm (0,02 I + 0,5 \text{ А})$	-
		ПР-3372	400 А	0,1 А	$\pm (0,015 I + 0,5 \text{ А})$	$\pm (0,02 I + 0,5 \text{ А})$	-
		ПР-3187, ПР-3187Т	- / 400 А - / 1000 А	0,1 А 1 А	- $\pm (0,015 I + 0,4 \text{ А})$ $\pm (0,015 I + 4 \text{ А})$	-	-
		ПР-3123	- / 2 А - / 20 А - / 200 А	0,001 А 0,01 А 0,1 А	- $\pm (0,02 I + 0,005 \text{ А})$ $\pm (0,02 I + 0,05 \text{ А})$ $\pm (0,02 I + 0,5 \text{ А})$	-	-

Примечание U – измеряемое напряжение; I – измеряемая сила тока.

Таблица 2

Измеряе- мая вели- чина	Верхние пределы диапазо- нов изме- рений	Разре- шение	Пределы допускаемой погрешности измерений							
			Модели ПР-3166, ПР-3166Т,	Модели ПР-3366, ПР-3366Т	Модели ПР-3350, ПР-3355	Модель ПР-3372	Модели ПР -3187, ПР-3187Т			
Электриче- ское со- противле- ние посто- янному то- ку	400 Ом	0,1 Ом	$\pm (0,01 R + 0,5 \text{ Ом})$	-	$\pm (0,008 R + 0,5 \text{ Ом})$	$\pm (0,012 R + 0,5 \text{ Ом})$	$\pm (0,01 R + 0,3 \text{ Ом})$			
	600 Ом	0,1 Ом		-	$\pm (0,008 R + 5 \text{ Ом})$	$\pm (0,012 R + 5 \text{ Ом})$	$\pm (0,01 R + 3 \text{ Ом})$			
	4 кОм	1 Ом		$\pm (0,01 R + 5 \text{ Ом})$	-	-	-			
	6 кОм	1 Ом		-	$\pm (0,008 R + 50 \text{ Ом})$	$\pm (0,012 R + 50 \text{ Ом})$	$\pm (0,01 R + 30 \text{ Ом})$			
	40 кОм	10 Ом		$\pm (0,01 R + 50 \text{ Ом})$	-	-	-			
	60 кОм	10 Ом		$\pm (0,01 R + 500 \text{ Ом})$	$\pm (0,008 R + 500 \text{ Ом})$	$\pm (0,012 R + 500 \text{ Ом})$	$\pm (0,01 R + 300 \text{ Ом})$			
	400 кОм	100 Ом		-	-	-	-			
	600 кОм	100 Ом		$\pm (0,01 R + 500 \text{ Ом})$	-	-	-			
	4 МОм	1 кОм		-	$\pm (0,008 R + 5 \text{ кОм})$	$\pm (0,012 R + 5 \text{ кОм})$	$\pm (0,01 R + 3 \text{ кОм})$			
	6 МОм	1 кОм		$\pm (0,01 R + 5 \text{ кОм})$	-	-	-			
Частота напряже- ния пере- менного тока	40 МОм	10 кОм		-	-	$\pm (0,012 R + 50 \text{ кОм})$	-			
	10 Гц	0,01 Гц	$\pm (0,003 f + 0,03 \text{ Гц})$	$\pm (0,001 f + 0,05 \text{ Гц})$	$\pm (0,005 f + 0,03 \text{ Гц})$	$\pm (0,001 f + 0,03 \text{ Гц})$	$\pm (0,003 f + 0,03 \text{ Гц})$			
	100 Гц	0,1 Гц	$\pm (0,003 f + 0,3 \text{ Гц})$	$\pm (0,001 f + 0,5 \text{ Гц})$	$\pm (0,005 f + 0,3 \text{ Гц})$	$\pm (0,001 f + 0,3 \text{ Гц})$	$\pm (0,003 f + 0,3 \text{ Гц})$			
	1 кГц	1 Гц	$\pm (0,003 f + 3 \text{ Гц})$	$\pm (0,001 f + 5 \text{ Гц})$	$\pm (0,005 f + 3 \text{ Гц})$	$\pm (0,001 f + 3 \text{ Гц})$	$\pm (0,003 f + 3 \text{ Гц})$			
	10 кГц	10 Гц	$\pm (0,003 f + 30 \text{ Гц})$	$\pm (0,001 f + 50 \text{ Гц})$	$\pm (0,005 f + 30 \text{ Гц})$	$\pm (0,001 f + 30 \text{ Гц})$	$\pm (0,003 f + 30 \text{ Гц})$			
	100 кГц	100 Гц	$\pm (0,003 f + 300 \text{ Гц})$	$\pm (0,001 f + 500 \text{ Гц})$	$\pm (0,005 f + 300 \text{ Гц})$	$\pm (0,001 f + 300 \text{ Гц})$	$\pm (0,003 f + 300 \text{ Гц})$			
Темпера- тура с по- мощью те- рмопар ти- па К	1 МГц	1 кГц	$\pm (0,003 f + 3 \text{ кГц})$	$\pm (0,001 f + 5 \text{ кГц})$	$\pm (0,005 f + 3 \text{ кГц})$	$\pm (0,001 f + 3 \text{ кГц})$	-			
			-	-	-	$\pm (0,01 T + 4 \text{ }^{\circ}\text{C})$	$\pm (0,02 T + 5 \text{ }^{\circ}\text{C})$			
Емкость	750 °C	1 °C	До 300 °C $\pm (0,01 T + 5 \text{ }^{\circ}\text{C})$		-	-	-			
	Свыше 300 °C $\pm (0,03 T + 8 \text{ }^{\circ}\text{C})$									
	60 нФ	10 пФ	$\pm (0,03 C + 50 \text{ пФ})$							
	600 нФ	0,1 нФ	$\pm (0,03 C + 0,5 \text{ нФ})$							
	6 мкФ	1 нФ	$\pm (0,03 C + 5 \text{ нФ})$							
	60 мкФ	10 нФ	$\pm (0,03 C + 50 \text{ нФ})$							

Примечание R – измеряемое сопротивление; F – измеряемая частота напряжения переменного тока; Т – измеряемая температура.  
При измерении температуры погрешность термопары не учитывается.

Таблица 3

Наименование характеристики	Значение			
	Модели ПР-3166, ПР-3166Т, ПР-3366, ПР-3366Т	Модели ПР-3350, ПР-3355, ПР-3372	Модели ПР-3187, ПР-3187Т	Модель ПР-3123
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более	212 x 80 x 47	212 x 62 x 40	190 x 69 x 23	155 x 50 x 25
Масса, кг, не более	0,270	0,175	0,180	0,95
Напряжение питания, В	9	3	3	3
Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды, °С относительная влажность воздуха при температуре 40 °С, %			от 0 до 40 до 70	

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульные листы руководства по эксплуатации типографским способом.

### Комплектность

В комплект поставки входят: клещи токоизмерительные серии ПР-3000 моделей ПР-3123, ПР-3166, ПР-3166Т, ПР-3187, ПР-3187Т, ПР-3350, ПР-3355, ПР-3366, ПР-3366Т, ПР-3372 (по заказу), одиночный комплект ЗИП, руководство по эксплуатации, методика поверки.

### Проверка

Проверка клещей проводится в соответствии с документом «Клещи токоизмерительные серии ПР-3000 модели ПР-3123, ПР-3166, ПР-3166Т, ПР-3187, ПР-3187Т, ПР-3350, ПР-3355, ПР-3366, ПР-3366Т, ПР-3372 фирмы «Minipa Electronics (Shanghai) Co., Ltd.», КНР. Методика поверки», утвержденным начальником ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИ МО РФ в апреле 2008 года и входящим в комплект поставки.

Средства поверки: калибратор универсальный 9100Е (диапазон воспроизводимого напряжения постоянного тока от 1 мкВ до 1050 В с пределами допускаемой погрешности  $\pm 0,008\%$ ; диапазон воспроизведения силы постоянного тока от 1 нА до 1000 А с пределами допускаемой погрешности  $\pm(0,017 \div 0,078)\%$ , диапазон воспроизведения напряжения переменного тока в диапазоне частот от 10 Гц до 20 кГц от 1 мкВ до 1050 В с пределами допускаемой погрешности  $\pm(0,046 \div 0,23)\%$ ; диапазон воспроизведения силы переменного тока в диапазоне частот от 10 до 100 Гц от 3 мкА до 1000 А с пределами допускаемой погрешности  $\pm(0,07 \div 1)\%$ ); генератор сигналов низкочастотный прецизионный Г3-110 (ЕХ3.265.026 ТУ), мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная Р3026 (ТУ 25-0445.003-82), магазин сопротивления Р40102 (ТУ 25-7762.003-86), магазин электрической емкости Р5025 (диапазон воспроизводимых емкостей от 0,1 нФ до 111 мкФ, класс точности 0,1/0,5).

Межповерочный интервал - 1 год.

### Нормативные и технические документы

Техническая документация фирмы-изготовителя.

## **Заключение**

Тип клещей токоизмерительных серий ПР-3000 моделей ПР-3123, ПР-3166, ПР-3166Т, ПР-3187, ПР-3187Т, ПР-3350, ПР-3355, ПР-3366, ПР-3366Т, ПР-3372 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

### **Изготовитель**

Фирма «Minipa Electronics (Shanghai) Co., Ltd.», КНР.  
5 Th.111 Meisheng Rd. Waigaoqiao Free Trade Zone. Shanghai, China, 200131.

От заявителя:  
Генеральный директор ООО «Принцип»



И.Б. Ицкин