


СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ

ФГУ «Пензенский ЦСМ», д.т.н., проф.

А.А. Данилов

2008 г.



Счетчики электрической энергии многофункциональные «Ресурс-Е4»	Внесены в государственный реестр средств измерений Регистрационный № 39583-08 Взамен № _____
--	--

Выпускаются по техническим условиям ЭГТХ.422863.020ТУ, ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 13109-97, ГОСТ Р 52425-2005, ГОСТ 22261-94.

Назначение и область применения

Счетчики электрической энергии многофункциональные «Ресурс-Е4» (далее – счетчики) предназначены для учета активной и реактивной электрической энергии, измерений показателей качества электрической энергии (ПКЭ), параметров тока, напряжения, мощности и углов фазовых сдвигов в трехфазных трехпроводных и четырехпроводных электрических сетях.

Область применения – коммерческий и технический учет электрической энергии, контроль и анализ качества электрической энергии и других параметров энергоснабжения автономно или в составе информационно-измерительных систем (ИИС) на предприятиях промышленности и энергетики с установкой внутри помещений.

Описание

Счетчики обеспечивают измерение, накопление, отображение на встроенном индикаторе параметров электроснабжения и передачу данных в ИИС.

Счетчики предназначены для измерений при трансформаторном включении с использованием измерительных трансформаторов тока с номинальным выходным током 1 А или 5 А и измерительных трансформаторов напряжения с номинальным выходным фазным/междуфазным напряжением $(100/\sqrt{3})/100$ В.

Счетчики имеют два варианта конструктивного исполнения корпуса: для навесного монтажа и для щитового монтажа. Для предотвращения несанкционированного доступа пломбируются корпус счетчика и все разъемы внешних подключений. Доступ к редактированию исходных данных и получению результатов измерений ограничивается многоуровневой системой паролей.

Счетчики имеют следующие измерительные входы:

- измерительные входы напряжения, соединенные по схеме «звезда» с общей точкой, гальванически изолированные от остальных частей счетчика;
- три измерительных входа тока с номинальным значением измеряемого тока 1 А или 5 А, гальванически изолированные друг от друга и от измерительных входов напряжения.

Номинальное значение измеряемого тока указывается в наименовании счетчиков.

Счетчики имеют жидкокристаллический графический индикатор. Управление работой счетчиков осуществляется с помощью двух кнопок управления.

Счетчики имеют интерфейсы передачи данных RS-232, RS-485, Ethernet, IrDA.

Счетчики имеют телеметрические входы и выходы, гальванически изолированные от остальных частей.

Счетчики имеют светодиодные выходы, которые располагаются на передней части корпуса счетчика. Состояния светодиодных выходов «включено» и «выключено» соответствуют аналогичным состояниям первых двух телеметрических выходов.

Электропитание счетчиков может осуществляться через измерительные входы напряжения и/или через дополнительный вход питания.

Принцип действия счетчиков заключается в предварительном масштабировании входных сигналов напряжения и тока с последующим преобразованием их в цифровой код и обработкой.

Активная электрическая энергия измеряется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52323.

Реактивная электрическая энергия измеряется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52425.

Счетчики производят измерения ПКЭ и их статистическую обработку в соответствии с требованиями ГОСТ 13109.

Алгоритмы и интервалы измерений кратковременной и длительной доз фликера соответствуют требованиям ГОСТ Р 51317.4.15.

Счетчики измеряют и сохраняют в энергонезависимой памяти следующие результаты измерений:

а) активную и реактивную энергию:

- нарастающим итогом с момента сброса данных;
- нарастающим итогом в каждой временной зоне;
- суммарно за расчетный период;
- суммарно в каждой временной зоне расчетного периода;
- суммарно за сутки;
- суммарно в каждой временной зоне суток;

б) активную и реактивную мощность в двух независимых массивах за интервал измерения от 1 до 60 минут;

в) параметры напряжения, тока, мощности, углов фазового сдвига за

интервал измерения от 1 до 60 с.

Счетчики сохраняют в энергонезависимой памяти исходные данные и все результаты измерений.

Счетчики имеют несколько модификаций. Модификация счетчиков указывается в их наименовании:

Ресурс-Е4-*a*-*b*,

где *a* – номинальный измеряемый ток (1 А или 5 А);

b – символ, указывающий на щитовое конструктивное исполнение счетчиков.

Основные технические характеристики

Номинальные и максимальные действующие значения фазного и междуфазного напряжения и тока для разных модификаций счетчиков приведены в таблице 1.

Таблица 1

Модификация счетчика	Ресурс-Е4-1	Ресурс-Е4-1- <i>b</i>	Ресурс-Е4-5	Ресурс-Е4-5- <i>b</i>
Номинальное $U_{\text{ном}}$ (максимальное $U_{\text{макс}}$) действующее значение фазного напряжения, В	$100/\sqrt{3}$ (69,0)	$100/\sqrt{3}$ (69,0)	$100/\sqrt{3}$ (69,0)	$100/\sqrt{3}$ (69,0)
Номинальное $U_{\text{ном}}$ (максимальное $U_{\text{макс}}$) действующее значение междуфазного напряжения, В	100 (120)	100 (120)	100 (120)	100 (120)
Номинальное $I_{\text{ном}}$ (максимальное $I_{\text{макс}}$) действующее значение силы тока, А	1,0 А (1,5 А)	1,0 А (1,5 А)	5,0 А (7,5 А)	5,0 А (7,5 А)

При измерении активной энергии счетчики соответствуют классу точности 0,2S по ГОСТ Р 52323.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности счетчиков при измерении реактивной энергии приведены в таблице 2.

Таблица 2

Значение тока	Коэффициент $\sin\phi^*$ (при индуктивной или емкостной нагрузке)	Пределы допускаемой основной относительной погрешности, %
$0,05 I_{\text{ном}} \leq I < I_{\text{макс}}$	1,00	$\pm 0,50$
$0,02 I_{\text{ном}} \leq I < 0,05 I_{\text{ном}}$	1,00	$\pm 0,75$
$0,1 I_{\text{ном}} \leq I < I_{\text{макс}}$	0,50	$\pm 0,50$
$0,05 I_{\text{ном}} \leq I < 0,1 I_{\text{ном}}$	0,50	$\pm 0,75$
$0,1 I_{\text{ном}} \leq I < I_{\text{макс}}$	0,25	$\pm 0,75$

* ϕ – угол фазового сдвига между напряжением и током основной частоты.

Нормальные условия эксплуатации счетчиков соответствуют требованиям ГОСТ Р 52323.

Метрологические характеристики счетчиков при измерении ПКЭ, параметров напряжения, тока, мощности и углов фазового сдвига приведены в таблице 3.

Таблица 3

Измеряемый параметр	Диапазон измерений	Пределы допускаемой основной погрешности: абсолютной Δ ; относительной $\delta, \%$; приведенной $\gamma, \%$	Дополнительное условие
1	2	3	4
1 Действующее значение ¹⁾ , В: - напряжения U ; - напряжения основной частоты (первой гармоники) $U_{(1)}$; - напряжения прямой последовательности U_1	46-69 (фазное) 80-120 (междупофазное)	$\pm 0,2 (\delta)$	-
2 Установившееся отклонение напряжения $\delta U_y^{1)}, \%$	± 20	$\pm 0,2 (\Delta)$	-
3 Действующее значение ¹⁾ , В: - напряжения обратной последовательности U_2 - напряжения нулевой последовательности U_0	0,58-120	$\pm 0,2 (\gamma)$	
4 Частота f , Гц	49-51	$\pm 0,02 (\Delta)$	-
5 Отклонение частоты Δf , Гц	± 1	$\pm 0,02 (\Delta)$	-
6 Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения $K_U, \%$	0,1-30	$\pm (0,05+0,02 K_U) (\Delta)$	-
7 Коэффициент n -ой гармонической составляющей напряжения $K_{U(n)}, \%$	0,05-30 0,05-20 0,05-10 0,05-5	$\pm (0,03+0,02 K_{U(n)}) (\Delta)$	$2 \leq n \leq 10$ $10 < n \leq 20$ $20 < n \leq 30$ $30 < n \leq 40$
8 Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности $K_{2U}^{1)}, \%$	0-20	$\pm 0,2 (\Delta)$	-
9 Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности $K_{0U}^{1)}, \%$	0-20	$\pm 0,2 (\Delta)$	-
10 Длительность провала напряжения $\Delta t_{\text{пв}} U, \text{с}$	0,01-60	$\pm 0,01 (\Delta)$	-
11 Длительность временного перенапряжения $\Delta t_{\text{пер} U}, \text{с}$	0,01-60	$\pm 0,01 (\Delta)$	-
12 Глубина провала напряжения $\delta U_{\text{пв}}, \%$	10-100	$\pm 1,0 (\Delta)$	-
13 Коэффициент временного перенапряжения $K_{\text{пер} U}$	1,1-1,4	$\pm 0,01 (\Delta)$	-
14 Кратковременная доза фликера P_{St}	0,25-10	$\pm 5 (\delta)$	-
15 Длительная доза фликера P_{Lt}	0,25-10	$\pm 5 (\delta)$	-
16 Действующее значение ^{1), A:} - тока I ; - тока основной частоты $I_{(1)}$; - тока нулевой последовательности I_0 ; - тока обратной последовательности I_2	$(0,01-1,5) I_{\text{ном}}$	$\pm 0,2 (\delta)$ $\pm 0,02 (\gamma)$	$0,05 I_{\text{ном}} \leq I \leq 1,5 I_{\text{ном}}$ $0,01 I_{\text{ном}} \leq I < 0,05 I_{\text{ном}}$
17 Коэффициент искажения синусоидальности тока $K_I, \%$	0,2-100 1-100	$\pm (0,05+0,02 K_I) (\Delta)$ $\pm (0,1+0,03 K_I) (\Delta)$	$0,1 I_{\text{ном}} \leq I \leq 1,5 I_{\text{ном}}$ $0,01 I_{\text{ном}} \leq I < 0,1 I_{\text{ном}}$

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности интервалов времени, вызванной отклонением температуры от нормальной, не превышают $\pm 1,2 \cdot 10^{-6}$ ($\pm 0,1$ с/сутки) на каждый 1 °С.

По устойчивости к климатическим воздействиям в рабочих условиях эксплуатации счетчик соответствует группе четыре по ГОСТ 22261:

- температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С;
- относительная влажность воздуха 90 % при температуре окружающего воздуха 30 °С;
- атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.).

По устойчивости к механическим воздействиям в рабочих условиях эксплуатации счетчики соответствуют группе три по ГОСТ 22261.

Диапазон фазного (междуфазного) напряжения электропитания через измерительные входы от 46 до 120 В (от 80 до 200 В) частотой от 49 до 51 Гц.

Диапазон электропитания постоянным напряжением через дополнительный вход от 45 до 250 В.

Мощность, потребляемая каждой цепью напряжения счетчиков:

- не более 10 В·А и 2 Вт при питании по измерительным входам;
- не более 0,5 В·А при питании по дополнительному входу.

Мощность, потребляемая счетчиками по дополнительному входу, не более 10 Вт.

Мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более 1 В·А.

Входное сопротивление каждой измерительной цепи напряжения не менее 400 кОм.

Габаритные размеры и масса счетчиков приведены в таблице 4.

Таблица 4

Модификация	Размеры, мм, не более (ширина × высота × глубина)	Масса, кг, не более,
Ресурс-Е4-1-в Ресурс-Е4-5-в	145×145×155	2,0
Ресурс-Е4-1 Ресурс-Е4-5	240×325×95	2,5

Степень защиты счетчиков, обеспечиваемая корпусом, соответствует IP51 по ГОСТ 14254.

По способу защиты от поражения электрическим током, счетчики относятся к оборудованию класса II по ГОСТ Р МЭК 536.

Счетчики соответствуют категории монтажа III по ГОСТ Р 52319.

Время установления рабочего режима не более 5 мин.

Счетчики имеют неограниченную продолжительность непрерывной работы.

Счетчики являются восстанавливаемыми устройствами. Среднее время восстановления работоспособного состояния не более 4 ч.

Средняя наработка на отказ не менее 35000 ч в нормальных условиях эксплуатации.

Средний срок службы не менее 30 лет.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносят на лицевую панель счетчиков способом трафаретной печати и на титульные листы эксплуатационной документации типографическим способом.

Комплектность

Основной комплект поставки приведен в таблице 5.

Дополнительный комплект поставки определяется при заказе.

Таблица 5 – Основной комплект поставки

Счетчики электрической энергии многофункциональные «Ресурс-Е4» ЭГТХ.422863.020ТУ	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный «Ресурс-Е4». Формуляр ЭГТХ.422863.020ФО	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный «Ресурс-Е4». Руководство по эксплуатации ЭГТХ.422863.020РЭ	1 шт.

Проверка

Проверку счетчиков проводят в соответствии с документом «Счетчики электрической энергии многофункциональные «Ресурс-Е4». Методика поверки ЭГТХ.422863.020МП», согласованным ГЦИ СИ ФГУ «Пензенский ЦСМ» в декабре 2008 г.

Основные средства поверки: калибратор переменного тока «Ресурс-К2», ваттметр-счетчик эталонный трехфазный ЦЭ6802.

Межпроверочный интервал 4 года.

Нормативные и технические документы

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ Р 51317.4.15-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Фликерметр. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52320-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии

ГОСТ Р 52323-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S

ГОСТ Р 52425-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии

ЭГТХ.422863.020ТУ Счетчики электрической энергии многофункциональные «Ресурс-Е4». Технические условия

Заключение

Тип счетчики электрической энергии многофункциональные «Ресурс-Е4» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ65.В01479, зарегистрирован 01.12.2008 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ65.В01480, зарегистрирован 01.12.2008 г.

Изготовители

Общество с ограниченной ответственностью «Электрокомплект»,
Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 3;
тел/факс (8412) 56-42-76

Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственное предприятие «Энерготехника»,
Российская Федерация, 440028, г. Пенза, проспект Победы, 69А;
тел/факс (8412) 56-29-87

Генеральный директор
ООО НПП «Энерготехника»

Е.А. Щигриев

