

СОГЛАСОВАНО

Руководителя ГЦИ СИ ФГУП
"ВНИИМ им. Д.И.Менделеева"

Н.И.Ханов

"20" 12 2008 г.

Приборы для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии «Энергомонитор-3.3Т1»

Внесены в Государственный реестр средств измерений

Регистрационный № 39952-08

Взамен № _____

Выпускаются по ГОСТ 13109-97, ГОСТ 22261-94 и ТУ 4220-30-49976497-2007

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Приборы для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии «Энергомонитор-3.3Т1» (далее – Прибор ЭМ-3.3Т1) предназначены для:

- измерения и регистрации основных показателей качества электроэнергии (ПКЭ), установленных ГОСТ 13109-97 и EN 50160;
- измерения и регистрации основных параметров электрической энергии в однофазных и трехфазных электрических сетях: действующих значений напряжений и токов при синусоидальной и искаженной формах кривых; активной, реактивной и полной электрической мощности;
- поверки однофазных и трехфазных счетчиков активной и реактивной электрической энергии на месте эксплуатации, а также для контроля метрологических характеристик счетчиков и правильности их подключения без разрыва токовых цепей;
- поверки измерительных трансформаторов напряжения и тока на местах их эксплуатации;
- измерения параметров вторичных цепей (мощности нагрузки) в системах учета электрической энергии;
- поверки электроизмерительных приборов, энергетических измерительных преобразователей напряжения, тока, активной и реактивной мощности на месте их эксплуатации;
- измерения амплитудных и пиковых значений переменного напряжения частотой до 500 Гц по одному/трем каналам и по разностному каналу, для поверки и калибровки амплитудных и пиковых вольтметров.

Область применения Приборов ЭМ-3.3Т1:

- энергетическое обследование предприятий производителей и потребителей электрической энергии (энергоаудит);
- проведение сертификации электрической энергии;
- технологический контроль и анализ (мониторинг) качества электрической энергии;
- комплектация метрологических лабораторий (в том числе передвижных).

ОПИСАНИЕ

Прибор ЭМ-3.3Т1 выполнен в виде переносного прибора и состоит из:

- функционального блока, на лицевой панели которого расположены графический дисплей и клавиатура; на задней панели блока расположены органы присоединения (разъемы и клеммы): источника питания, периферийных устройств, преобразователей тока и щупов контроля напряжения (допускающих непосредственное подключение к сетям до 0,4 кВ),
- комплектов первичных преобразователей тока, выполненных в виде блоков измерительных трансформаторов тока (БТТ) и в виде токоизмерительных клещей (разъемных трансформаторов тока).

Прибор ЭМ-3.3Т1 оснащен входом для подключения телеметрического канала счетчиков электроэнергии или фотосчитывающих устройств (для поверки счетчиков) и частотным выходом с частотой сигнала, пропорциональной измеряемой мощности. Преобразователи тока индивидуально калибруются по каналам каждого экземпляра Прибора ЭМ-3.3Т1.

Прибор ЭМ-3.3Т1 выполняет аналого-цифровое преобразование мгновенных значений гармонических входных сигналов с последующим вычислением значений измеряемых величин из полученного массива данных в соответствии с программой. Прибор ЭМ-3.3Т1 обеспечивает автоматическую диагностику. Архивирование результатов измерений производится во внутренней энергонезависимой памяти Прибора ЭМ-3.3Т1. Время хранения накопленной информации при выключении питания не ограничено. Прибор ЭМ-3.3Т1 имеет в своем составе последовательные интерфейсы (RS-232, USB) для передачи информации во внешние устройства.

Приборы ЭМ-3.3Т1 выпускаются в двух вариантах исполнения: «Энергомонитор-3.3Т1» и «Энергомонитор-3.3Т1-С».

Модификация «Энергомонитор-3.3Т1-С» не позволяет производить измерение ПКЭ и регистрацию параметров электрической сети.

Прибор ЭМ-3.3Т1 обеспечивает регистрацию с последующей передачей на персональный компьютер (ПК):

- ПКЭ: наибольших и наименьших, верхних и нижних значений ПКЭ и количество измерений (одно измерение АЦП за 0,32 с), попавших в нормально допускаемые пределы (НДП), предельно допускаемые пределы (ПДП) и не попавших в эти пределы в течение суток. При этом интервал усреднения для установившегося отклонения напряжения составляет 60 с, для отклонения частоты 20 с, для остальных ПКЭ 3 с, глубина регистрации - 8 суток;
- значений и длительностей провалов напряжения и перенапряжений с глубиной хранения до 80000 событий;
- значений ПКЭ и параметров электрической сети со временем усреднения 3 с, 1 мин. или 30 мин. Кроме того, Прибор ЭМ-3.3Т1 может работать в режиме осциллографирования, т.е. регистрации данных, поступающих непосредственно с АЦП, с частотой 12,8 кГц (3 фазы напряжения и 3 фазы тока), глубина регистрации:
 - 9,5 часов при времени усреднения 3 с,
 - 8 суток при времени усреднения 1 мин. (в т.ч. значений ПКЭ),
 - 7,5 месяцев при времени усреднения 30 мин.,
 - не менее 9 минут в режиме осциллографирования;
- результатов поверки счетчиков электроэнергии. В Приборе ЭМ-3.3Т1 может храниться до 200 поверок счетчиков по 10 точек каждая.

Прибор ЭМ-3.3Т1 обеспечивает индикацию на графическом дисплее результатов измерения:

- значений основных ПКЭ;
- параметров электрической сети со временем их усреднения 1.25 с, 2.5 с, 5 с, 10 с, 1 мин., 15 мин. или 30 мин.;
- погрешности поверяемых счетчиков электроэнергии;
- погрешности поверяемых измерительных трансформаторов тока и напряжения (с помощью Устройства поверки трансформаторов тока УПТТ и Устройства поверки трансформаторов напряжения УПТН).

Прибор ЭМ-3.3Т1 обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к информации и управлению. В Приборе ЭМ-3.3Т1 предусмотрена двухуровневая система паролей, определяющая доступ к соответствующим режимам работы.

Приборы ЭМ-3.3Т1 могут комплектоваться различными типами первичных преобразователей тока. По метрологическим характеристикам Приборы ЭМ-3.3Т1 выпускается в различных вариантах исполнения в зависимости от типа первичных преобразователей тока (см. табл. 1).

Пример записи обозначения Прибора ЭМ-3.3Т1 при заказе:

" Прибор «Энергомонитор-3.3Т1-Х - XXXXК-XXXXКв-ХХБТТ-ХТР»"

1 2 3 4 5 6

1 – тип прибора;

2 – вариант исполнения:

- отсутствие буквы – полнофункциональный вариант исполнения,
- С – вариант исполнения, не позволяющий производить измерение ПКЭ и регистрацию параметров электрической сети;

3,4,5,6 – варианты комплектования первичными преобразователями тока:

- XXXXК – номинальные значения тока токоизмерительных клещей обычной точности из комплекта поставки (через запятую),
- XXXXКв – номинальные значения тока токоизмерительных клещей повышенной точности из комплекта поставки (через запятую),
- ХХБТТ – номинальные значения тока блоков трансформаторов тока из комплекта поставки (через запятую),
- ХТР – номинальные значения тока устройства поверки трансформаторов тока УПТТ и прибора для измерения нагрузки трансформаторов ПИИТ (через запятую).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики Прибора ЭМ-3.3Т1 приведены в таблице 1.

Таблица 1

Измеряемые величины	Диапазоны измерений	Пределы и вид допускаемой основной погрешности измерений	Примечание
1 Действующее (среднеквадратическое) значение переменного напряжения (U), В	от 0.01U _н до 1.5U _н	относительная ±[0.1+0.01((U _н /U)–1)]%	U _н = 60 (100), 120 (200), 240 (415) В
2 Действующее значение напряжения первой гармоники (U ₁), В	от 0.01U _н до 1.5U _н	относительная ±[0.2+0.02((U _н /U)–1)]%	
3 Напряжение постоянного тока (U _{DC}), В	от 0.01U _н до 1.5U _н	относительная ±[0.2+0.02((U _н /U)–1)]%	

Измеряемые величины	Диапазоны измерений	Пределы и вид допускаемой основной погрешности измерений	Примечание
4 Действующее (среднеквадратическое) значение переменного тока (I), А	от 0.005I _н до 1.5I _н [*] от 0.05I _н до 1.5I _н ^{**} от 0.05I _н до 1.5I _н ^{***}	относительная ±[0.1+0.01((I _н /I)-1)] % [*] ±[0.5+0.05((I _н /I)-1)] % ^{**} ±[1.0+0.05((I _н /I)-1)] % ^{***}	Номинальные значения измеряемых действующих значений переменного тока определяются и соответствуют номинальным значениям первичных преобразователей тока из комплекта поставки (БТТ, токоизмерительные клещи, УПТТ) из ряда 0.1, 1, 0.5, 5, 10, 50, 100, 300, 500, 1000, 3000 А.
5 Действующее значение тока первой гармоники (I ₁), А	от 0.01I _н до 1.5I _н [*] от 0.05I _н до 1.5I _н ^{**} от 0.05I _н до 1.5I _н ^{***}	относительная ±[0.2+0.02((I _н /I)-1)] % [*] ±[0.5+0.05((I _н /I)-1)] % ^{**} ±[1.0+0.05((I _н /I)-1)] % ^{***}	
6 Фазовый угол между фазными напряжениями первых гармоник (φ _U), градус	от 0 до 360	абсолютная ±0.1	0.2U _н ≤ U ≤ 1.5U _н
7 Фазовый угол между напряжением и током первой гармоники одной фазы (φ _{UI}), градус	от 0 до 360	абсолютная ±0.2 [*] ±0.5 ^{**} ±0.5 ^{***}	0.2 I _н ≤ I ≤ 1.5I _н 0.2U _н ≤ U ≤ 1.5U _н
8 Фазовый угол между фазным напряжением и током n-ой гармоники n от 2 до 40, (φ _{UI(n)}), градус	от 0 до 360	абсолютная ±1.0 [*] ±3.0 ^{**} ±3.0 [*] ±6.0 ^{**}	Только для Приборов с БТТ и Приборов повышенной точности с токоизмерительными клещами P _(n) ≥ 0,003I _н U _н 0.1 I _н ≤ I ≤ 1.5 I _н 2% ≤ K(n) ≤ 15% 2 ≤ n ≤ 10 11 ≤ n ≤ 40
9 Активная электрическая мощность (P), Вт	от 0.01I _н U _н до 1.5I _н 1.2U _н	относительная ±0.1 % [*] ±0.5 % ^{**} ±1.0 % ^{***} ±0.2 % [*] ±0.15 % [*] ±1.0 % ^{**} ±2.0 % ^{***} ±0.25 % [*] ±[0.25+0.02((P _н /P)-1)] % [*] ±[1.0+0.1((P _н /P)-1)] % ^{**} ±[2.0+0.1((P _н /P)-1)] % ^{***}	K _p = 1 0.1 I _н ≤ I ≤ 1.5 I _н 0.01 I _н ≤ I < 0.1 I _н K _p 0.5L...1... 0.5C 0.1 I _н ≤ I ≤ 1.5 I _н 0.02 I _н ≤ I < 0.1 I _н K _p 0.2L...1... 0.2C 0.1 I _н ≤ I ≤ 1.5 I _н
10 Реактивная электрическая мощность (Q), вар рассчитывается тремя методами: Q ₁ = √(S ² -P ²), Q ₂ = UI sin φ, Q ₃ - метод перекрестного включения (для трехфазных сетей)	от 0.01I _н U _н до 1.5I _н 1.2U _н	относительная ±0.3 % [*] ±1.0 % ^{**} ±2.0 % ^{***} ±0.5 % [*] ±2.0 % ^{**} ±4.0 % ^{***}	K _p 0.45L...0...-0.45C K _p 0.45C...0...-0.45L 0.1 I _н ≤ I ≤ 1.5 I _н K _p 0.86L...0...-0.86C K _p 0.86C...0...-0.86L 0.1 I _н ≤ I ≤ 1.5 I _н

Измеряемые величины	Диапазоны измерений	Пределы и вид допускаемой основной погрешности измерений	Примечание
11 Полная электрическая мощность (S), ВА	от $0.01 I_n U_n$ до $1.5 I_n 1.2 U_n$	относительная $\pm 0.2\%$ * $\pm 1.0\%$ ** $\pm 2.0\%$ *** $\pm 2.0\%$ * $\pm 2.0\%$ ** $\pm 4.0\%$ ***	от $0.1 I_n U_n$ до $1.5 I_n 1.2 U_n$ от $0.01 I_n U_n$ до $0.1 I_n U_n$ от $0.05 I_n U_n$ до $0.1 I_n U_n$
12 Коэффициент мощности (K_p)	от -1.0 до +1.0	абсолютная ± 0.02 * ± 0.05 ** ± 0.05 ***	от $0.01 I_n U_n$ до $1.5 I_n 1.5 U_n$ от $0.05 I_n U_n$ до $1.5 I_n 1.5 U_n$
13 Частота переменного тока (f), Гц	от 45 до 75	абсолютная ± 0.01	$0.1 I_n \leq I \leq 1.5 I_n$ $0.1 U_n \leq U \leq 1.5 U_n$
14 Отклонение частоты (Δf), Гц	от -5 до +25	абсолютная ± 0.01	$0.1 I_n \leq I \leq 1.5 I_n$ $0.1 U_n \leq U \leq 1.5 U_n$
15 Установившиеся отклонение напряжения (δU_y), %	от -100 до +40	абсолютная ± 0.2	
16 Коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности (K_{2U}) и по нулевой последовательности (K_{0U}), %	от 0 до 50	абсолютная ± 0.2	
17 Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения (K_U), %	от 0 до 49.9	абсолютная ± 0.05 относительная $\pm 5.0\%$	$K_U < 1.0$ $K_U \geq 1.0$
18 Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения, n от 2 до 40 ($K_U(n)$), %	от 0 до 49.9	абсолютная ± 0.05 относительная $\pm 5.0\%$	$K_U(n) < 1.0$ $K_U(n) \geq 1.0$
19 Коэффициент искажения синусоидальности тока (K_I), %	от 0 до 49.9	абсолютная ± 0.1 относительная $\pm 10.0\%$	$K_I < 1.0$ $K_I \geq 1.0$
20 Коэффициент n-ой гармонической составляющей тока, n от 2 до 40 ($K_I(n)$), %	от 0 до 49.9	абсолютная ± 0.1 относительная $\pm 10.0\%$	$K_I(n) < 1.0$ $K_I(n) \geq 1.0$
21 Активная электрическая мощность n-ой гармоники n от 1 до 40 ($P_{(n)}$), Вт	от $0.003 I_n U_n$ до $0.1 I_n U_n$	относительная $\pm 5.0\%$ * $\pm 10.0\%$ ** $\pm 5.0\%$ * $\pm 10.0\%$ ** $\pm 10.0\%$ * $\pm 20.0\%$ **	Только для Приборов с БТТ и Приборов повышенной точности с токоизмерительными клещами $0.1 I_n \leq I \leq 1.5 I_n$ $2\% \leq K(n)$ $K_p = 1$ $K_p 0.5L \dots 1 \dots 0.5C$ $2 \leq n \leq 10$ $11 \leq n \leq 40$
22 Ток прямой последовательности ($I_{1(1)}$), нулевой последовательности ($I_{0(1)}$) и обратной последовательности ($I_{2(1)}$), А	от 0 до I_n	абсолютная $\pm 0.002 I_n$ * $\pm 0.01 I_n$ ** $\pm 0.02 I_n$ ***	$0.01 I_n \leq I \leq 1.5 I_n$

Измеряемые величины	Диапазоны измерений	Пределы и вид допускаемой основной погрешности измерений	Примечание
23 Напряжение прямой последовательности ($U_{1(1)}$), нулевой последовательности ($U_{0(1)}$) и обратной последовательности ($U_{2(1)}$), В	от 0 до U_n	абсолютная $\pm 0.002 U_n$	
24 Активная мощность прямой последовательности ($P_{1(1)}$), нулевой последовательности ($P_{0(1)}$) и обратной последовательности ($P_{2(1)}$), Вт	от $0.01 I_n U_n$ до $1.5 I_n U_n$	абсолютная $\pm 0.0025 P_n^*$ $\pm 0.01 P_n^{**}$ $\pm 0.02 P_n^{***}$	$0.1 I_n \leq I \leq 1.5 I_n$
25 Фазовый угол между напряжением и током прямой последовательности (φ_{1U1}), между напряжением и током нулевой последовательности (φ_{0U1}) и между напряжением и током обратной последовательности (φ_{2U1}), градус	от 0 до 360	не нормируются	
26 Длительность провала напряжения (Δt_n), с	от 0.02	абсолютная ± 0.02	$49 \text{ Гц} < f < 51 \text{ Гц}$
27 Глубина провала напряжения (δ_{Un}), %	от 10 до 100	относительная $\pm 10.0 \%$	$49 \text{ Гц} < f < 51 \text{ Гц}$
28 Коэффициент временного перенапряжения ($K_{пер U}$), отн. ед.	от 1.10 до 7.99	относительная $\pm 2.0 \%$	$49 \text{ Гц} < f < 51 \text{ Гц}$
29 Длительность временного перенапряжения ($\Delta t_{пер}$), с	от 0.01	абсолютная ± 0.02	$49 \text{ Гц} < f < 51 \text{ Гц}$
30 Кратковременная доза фликера	от 0.25 до 10	относительная $\pm 5.0 \%$	$49 \text{ Гц} < f < 51 \text{ Гц}$ $\Delta U/U \leq 20\%$ при колебаниях напряжения имеющих форму меандра
31 Амплитудная погрешность измерительных трансформаторов напряжения (Δf_U), %	от 0.1 до 100	абсолютная $\pm (0.02 + 0.02 \Delta f_U)$	$0.8 U_n \leq U \leq 1.5 U_n$
32 Угловая погрешность измерительных трансформаторов напряжения ($\Delta \delta_U$), мин	от 0.1' до 180°	абсолютная $\pm (1.0 + 0.1 \Delta \delta_U)$	$0.8 U_n \leq U \leq 1.5 U_n$
33 Амплитудная погрешность измерительных трансформаторов тока (δ_{fi}), %	от 0.1 до 100	абсолютная $\pm (0.02 + 0.02 \delta_{fi})$	$0.01 I_n \leq I \leq 1.5 I_n$
34 Угловая погрешность измерительных трансформаторов тока ($\Delta \delta_i$), мин	от 0.2' до 180°	абсолютная $\pm (1.0 + 0.1 \Delta \delta_i)$	$0.01 I_n \leq I \leq 1.5 I_n$
35 Полная мощность нагрузки, ВА ТТ ТН	от 12 до 100 от 10 до 1200	относительная $\pm 2.0 \%$ $\pm 2.0 \%$	
36 Тангенс φ	от 0 до 8	абсолютная $\pm [0.005 + 0.003(\text{tg } \varphi)^2]^*$ $\pm [0.02 + 0.015(\text{tg } \varphi)^2]^{**}$ $\pm [0.02 + 0.015(\text{tg } \varphi)^2]^{***}$	от $0.01 I_n U_n$ до $1.5 I_n 1.2 U_n$

Измеряемые величины	Диапазоны измерений	Пределы и вид допускаемой основной погрешности измерений	Примечание
37 Пиковое значение напряжения, В	от $0.1U_n$ до $2.1U_n$	приведённая $\pm 0.2\%$	В полосе $0.6 \dots 2.0$ кГц: $K_g < 30\%$, $K(n) \leq 10\%$
38 Амплитудное значение напряжения, В	от $0.1U_n$ до $2.1U_n$	относительная $\pm [0.2 + 0.02 2U_n/U - 1]\%$ $\pm [0.5 + 0.05 2U_n/U - 1]\%$	В полосе $0.6 \dots 2.0$ кГц: $K_g < 30\%$, $K(n) \leq 10\%$ $f \leq 400$ Гц $400 \text{ Гц} < f < 600 \text{ Гц}$
39 Текущее время	-	абсолютная ± 2 с/сут	В диапазоне температур от 10 до 35 °С

* Для Прибора ЭМ-3.3Т1 с блоком трансформаторов тока.

** Для Прибора ЭМ-3.3Т1 повышенной точности с токоизмерительными клещами.

*** Для Прибора ЭМ-3.3Т1 обычной точности с токоизмерительными клещами.

Отсутствия знаков *, **, *** означает, что данное значение действительно для Приборов ЭМ-3.3Т1 обычной и повышенной точности с токоизмерительными клещами и для Приборов ЭМ-3.3Т1 с блоком трансформаторов тока.

Общие технические характеристики Прибора ЭМ-3.3Т1 приведены в таблице 2.

Таблица 2

Характеристика	Значение
Дополнительная погрешность хода часов в рабочем диапазоне температур, с/сутки °С	± 0.05
Потребляемая мощность по цепи переменного тока, ВА, не более	20
Потребляемая мощность по цепи постоянного тока при напряжении 12 В (от адаптера питания или УЗП), ВА, не более	8
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм, не более	250x280x80
Степень защиты корпуса	IP 40
Масса, кг, не более	2.0
Среднее время наработки на отказ T_0 , ч, не менее	44000
Средний срок службы, лет, не менее	10

Электропитание Прибора ЭМ-3.3Т1 осуществляется от сети переменного тока $100 \dots 264$ В, 50 ± 5 Гц, через адаптер питания и устройство зарядно-питающее (в состав которого входит аккумуляторная батарея) постоянным напряжением 12 В.

Дополнительные погрешности Прибора ЭМ-3.3Т1, вызываемые изменением влияющих величин, приведены в таблице 3.

Таблица 3

Характеристика	Значение
Дополнительная относительная погрешность при измерении активной мощности, вызванная изменением напряжения питания, %	$\pm 0.25 \delta$
Дополнительная относительная погрешность при измерении активной мощности, вызванная самонагревом прибора, %	$\pm 0.5 \delta$
Дополнительная относительная погрешность при измерении активной мощности, вызванная несимметричной нагрузкой, %	$\pm 0.5 \delta$
Дополнительная относительная погрешность при измерении активной мощности, вызванная обратным чередованием фаз, %	$\pm 0.25 \delta$
Дополнительная относительная погрешность при измерении активной мощности, вызванная несимметрией напряжений, %	$\pm 0.5 \delta$

Дополнительная относительная погрешность при измерении активной мощности, вызванная наличием гармоник в цепях напряжения и тока, %	$\pm 2.0 \delta$
Дополнительная относительная погрешность при измерении активной мощности, вызванная изменением частоты испытательного сигнала, %	$\pm 0.5 \delta$
Дополнительная относительная погрешность при измерении активной мощности, вызванная наличием субгармоник в цепях тока, %	$\pm 3.0 \delta$
Дополнительная относительная погрешность при измерении активной мощности, вызванная изменением температуры окружающей среды, %/K°	$\pm 0.05\delta$

Возможно расширение сервисных функций Прибора ЭМ-3.3Т1 в части увеличения объема архивируемой информации, выбора неравномерных интервалов усреднения по времени суток, построения графиков нагрузки и регистрации параметров окружающей среды в соответствии с договором поставки.

Условия применения Прибора ЭМ-3.3Т1:

диапазон температур окружающего воздуха, °С	от минус 20 до 55
относительная влажность воздуха, не более, %	90 при 30 °С
диапазон атмосферного давления, кПа	70 – 106,7

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации эксплуатационной документации и на корпусе прибора методом шелкографии.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В таблице 3 приведен состав комплекта поставки прибора «Энергомонитор-3.3Т1».

Таблица 3

Наименование	Обозначение	Кол-во
Прибор «Энергомонитор-3.3Т1»	МС3.055.028	1 шт.
Адаптер питания Прибора ЭМ-3.3Т1 с кабелем 220 В ($U_{\text{ВЫХ}} = 16 \text{ В}$, $I_{\text{ВЫХ}} = 1.2 \text{ А}$)	МС2.087.010	1 шт.
Кабель для связи с ПК по RS-232	МС6.705.003	1 шт.
Кабель для связи с ПК по USB		1 шт.
Программное обеспечение «Энергомониторинг»	МС0002-021	1 диск
Руководство по эксплуатации	МС3.055.028 РЭ	1 экз.
Методика поверки	МС3.055.028 МП	1 экз.
Упаковка	МС4.170.001	1 шт.
Дополнительные принадлежности: *		
Устройство зарядно-питающее УЗП ($U_{\text{ВЫХ}} = 12 \text{ В}$, $I_{\text{ВЫХ}} = 0.8 \text{ А}$)	МС2.087.012	1 шт.
Щупы тестерные (4 цвета)		4 шт.
Блок трансформаторов тока $I_n = 0.5 \text{ А}$	МС4.728.003-03	1 шт.
Блок трансформаторов тока $I_n = 5.0 \text{ А}$	МС4.728.003-04	1 шт.
Блок трансформаторов тока $I_n = 50 \text{ А}$	МС4.728.003-02	1 шт.
Кабель «Ток-Т»	МС6.705.001	1 шт.
Клещи токоизмерительные 5 А		3 шт.
Клещи токоизмерительные 10 А		3 шт.
Шунт 10 А	МС5.064.001-04	1 шт.
Клещи токоизмерительные 50 А		3 шт.
Шунт 50 А	МС5.064.001-02	1 шт.
Клещи токоизмерительные 100 А		3 шт.
Шунт 100 А	МС5.064.001-01	1 шт.

Клещи токоизмерительные 500 А		3 шт.
Шунт 500 А	МС5.064.001-03	1 шт.
Клещи токоизмерительные 1000 А		3 шт.
Шунт 1000 А	МС5.064.001	1 шт.
Клещи токоизмерительные 300/3000 А		3 шт.
Кабель «Ток-К»	МС6.705.002	1 шт.
Устройство фотосчитывающее УФС-Э	МС3.811.002	1 шт.
Устройство фотосчитывающее УФС-И	МС3.811.001	1 шт.
Пульт формирования импульсов ПФИ	МС2.084.001	1 шт.
Устройство поверки трансформаторов тока УПТТ (с адаптером питания +12 В)	МС2.746.001	1 шт.
Прибор для измерения нагрузки трансформаторов ПИНТ	МС2.746.002	1 шт.
Устройство поверки трансформаторов напряжения УПТН	МС5.176.002	1 шт.
Устройство для измерения параметров трансформаторов и их нагрузки УТН-3.3	МС2.746.003	1 шт.
Блок коммутации БК 10-3000	МС5.282.006	1 шт.

По требованию организаций, производящих ремонт и поверку Приборов ЭМ-3.3Т1, поставляется ремонтная документация.

ПОВЕРКА

Поверка осуществляется в соответствии с документом "Прибор для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии «Энергомонитор-3.3Т1». Методика поверки МС3.055.028 МП", согласованным ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева в декабре 2008г.

Основные средства поверки:

- установка поверочная универсальная УППУ-МЭ 3.1К или аналогичная, со следующими основными техническими характеристиками:
 - диапазон регулирования напряжения 1 –500 В,
 - диапазон регулирования тока 0.005–100 А,
 - погрешность измерения тока: $\pm [0,01+0,005 |(I_n/I) -1|]$ для I_n от 0,1 А до 100 А,
 $\pm [0,01+0,01|(I_n/I) -1|]$ для I_n 0,05 А,
 - погрешность измерения напряжения $\pm [0,01+0,005 |(U_n/U) -1|]$,
 - погрешность измерения активной мощности $\pm [0,015+0,005 |(P_n/P) -1|]$;
- калибратор программируемый ПЗ20, с относительной погрешностью задания напряжения не хуже 0.01%;
- устройство поверки измерительных трансформаторов К535, со следующими основными техническими характеристиками:
 - погрешность при измерении амплитудной погрешности измерительных трансформаторов напряжения и тока $\pm 0,005 \%$,
 - погрешность при измерении угловой погрешности измерительных трансформаторов напряжения и тока $\pm 0,3'$.

Межповерочный интервал – 2 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

ТУ 4220-30-49976497-2007 «Прибор для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии «Энергомонитор-3.3Т1». Технические условия».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип Приборов для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии «Энергомонитор-3.3Т1» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Прибор для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии «Энергомонитор-3.3Т1» имеет сертификат соответствия требованиям безопасности и ЭМС № РОСС RU. ME48.H02548 от 23.12.2008, выданный органом по сертификации приборостроительной продукции ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ME48).

Изготовитель: ООО "НПП Марс-Энерго".
190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д.113 "А"
тел/факс (812) 315-1368

Директор ООО "НПП Марс-Энерго"

И.А. Гиниятуллин

