

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Комплексы измерительно-вычислительные для мониторинга работающих механизмов серии 3500

Назначение средства измерений

Комплексы измерительно-вычислительные для мониторинга работающих механизмов серии 3500 (далее – ИВК) предназначены для измерений электрических сигналов, поступающих от первичных измерительных преобразователей, обработки информации об измеряемых параметрах и воспроизведения сигналов силы постоянного тока.

Описание средства измерений

Принцип действия ИВК основан на преобразовании электрических сигналов от первичных преобразователей (виброскорости, виброускорения, виброперемещения, относительного (абсолютного) смещения, числа оборотов, температуры, давления, переменного давления, уровня, расхода) с последующим сравнением полученных значений физических величин с установленными пользователем пределами и, при превышении заданных пределов, выдаче управляющих сигналов.

ИВК имеет блочно-модульную конструкцию и состоят из (определяется заказом):

- шасси (корзина);
- блока питания;
- измерительных модулей;
- интерфейсных модулей;
- монитора оператора;
- модулей реле.

ИВК выпускаются в двух модификациях, которые отличаются максимальным количеством измерительных модулей (7 или 14).

Общий вид представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Общий вид ИВК

Пломбирование ИВК не предусмотрено.

ИВК обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- измерение силы постоянного тока;
- измерение напряжения постоянного и переменного тока;
- измерение частоты переменного тока;

- измерение сигналов термоэлектрических преобразователей и сигналов термопреобразователей сопротивления;
- воспроизведение аналоговых сигналов силы постоянного тока от 4 до 20 мА;
- реле аварийного отключения агрегатов;
- сигнализация при выходе измеряемых параметров за установленные пределы;
- регистрация и хранение результатов измерений, формирование отчетов;
- передача информации на верхний уровень;
- защита системной информации от несанкционированного доступа.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее – ПО) ИВК делится на встроенное и внешнее ПО.

Встроенное ПО устанавливается в ИВК на заводе-изготовителе и обеспечивает реализацию функций ИВК.

Внешнее ПО устанавливается на персональный компьютер и предназначено для конфигурирования ИВК, регистрации и хранения результатов измерений.

Защита ПО ИВК от непреднамеренных и преднамеренных изменений и обеспечение его соответствия утвержденному типу осуществляется путем идентификации, защиты от несанкционированного доступа.

ПО ИВК защищено от несанкционированного доступа, изменения алгоритмов и установленных параметров системой паролей.

Уровень защиты ПО «средний» в соответствии с Р 50.2.077–2014.

Идентификационные данные ПО представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение				
Идентификационное наименование ПО	3500 Rack Configuration	3500/40, 3500/40M, 3500/42, 3500/42M, 3500/44, 3500/44M, 3500/45, 3500/46, 3500/46M, 3500/64, 3500/64M, 3500/70, 3500/70M, 3500/72, 3500/72M, 3500/77, 3500/77M			
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	5.3		5.20		

Продолжение таблицы 1

Идентификационные данные (признаки)	Значение				
Идентификационное наименование ПО	3500/25, 3500/63	3500/50, 3500/50M	3500/53, 3500/53M	3500/60, 3500/61 3500/62	3500/65
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	3.51	5.41	5.51	4.50	1.36

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение							
	3500/42, 3500/42M 3500/44, 3500/44M, 3500/45, 3500/46, 3500/46M	3500/40, 3500/40M	3500/62	3500/63	3500/64, 3500/64M	3500/70, 3500/70M	3500/72, 3500/72M	3500/77, 3500/77M
Диапазон измерений сигналов напряжения постоянного тока, В ¹⁾	от 0 до 24	от 0 до 24	от 0 до 10	от 0 до 1,5	—	—	от 0 до 24	от 0,5 до 10
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений сигналов напряжения постоянного тока, % от диапазона измерений	±1,0	±1,0	—	—	—	—	±1,0	—
Диапазон измерений сигналов напряжения переменного тока (пик-пик), В ¹⁾	от 0 до 14							
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений сигналов напряжения переменного тока, % от диапазона измерений	±1,0							
Диапазон измерений сигналов силы постоянного тока, мА	—	—	от 4 до 20	—	—	—	—	—
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений сигналов силы постоянного тока, % от диапазона воспроизведения	—	—	±1,0	—	—	—	—	—
Диапазон воспроизведения сигналов силы постоянного тока, мА	от 4 до 20	—	—	от 4 до 20	от 4 до 20	от 4 до 20	—	—
Пределы допускаемой приведенной погрешности воспроизведения сигналов силы постоянного тока, % от диапазона воспроизведения	±0,70	—	—	±0,70	±0,70	±0,70	—	—

Таблица 3 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение	
	3500/61	3500/60, 3500/65
Диапазон измерений сигналов термопреобразователей сопротивления типа Pt100, °C	от -200 до +850	
Диапазон измерений сигналов преобразователей термоэлектрических, °C:		
– тип Е	от -100 до +990	
– тип J	от 0 до +750	
– тип K	от 0 до +1360	
– тип T	от -160 до +390	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений сигналов термометров сопротивления и преобразователей термоэлектрических, °C	±3	
Диапазон воспроизведения сигналов силы постоянного тока, мА	от 4 до 20	–
Пределы допускаемой приведенной погрешности воспроизведения сигналов силы постоянного тока, % от диапазона воспроизведения	±0,70	–

Таблица 4 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение	
	3500/50, 3500/50M, 3500/53, 3500/53M	3500/25
Диапазон измерений частоты, Гц	от 0,017 до 19800	
Пределы допускаемой погрешности измерений частоты:		
– абсолютной в диапазоне измерений от 0,017 до 100 Гц включительно, Гц	±0,017	
– относительной в диапазоне измерений выше 100 до 19800 Гц включительно, % от измеренного значения	±1	
Диапазон воспроизведения сигналов силы постоянного тока, мА	от 4 до 20	–
Пределы допускаемой приведенной погрешности воспроизведения сигналов силы постоянного тока, % от диапазона воспроизведения	±0,70	–

Таблица 5 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Параметры электрического питания:	
– напряжение переменного тока, В	220 ⁺³³ ₋₄₄
– частота переменного тока, Гц	50±1
– напряжение постоянного тока, В	от 20 до 30
Потребляемая мощность, В·А, не более	500
Габаритные размеры, мм, не более:	
– глубина	628,7
– ширина	595,1
– высота	532,6
Масса, кг, не более	40

Продолжение таблицы 5

Наименование характеристики	Значение
Условия эксплуатации: – температура окружающей среды, °С – относительная влажность без конденсации влаги, %, не более – атмосферное давление, кПа	от -30 до +65 95 от 84,0 до 106,7
Средний срок службы, лет, не менее	25

Знак утверждения типа

наносится на маркировочную наклейку, расположенную на боковой стороне корзины ИВК и на титульный лист паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 6 – Комплектность

Наименование	Обозначение	Количество
Комплексы измерительно-вычислительные для мониторинга работающих механизмов серии 3500 (состав определяется заказом)	–	1 шт.
Паспорт	–	1 экз.
Инструкция по эксплуатации	–	1 экз.
Методика поверки	МП 1307/1-311229-2018	1 экз.

Проверка

осуществляется по документу МП 1307/1-311229-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Комплексы измерительно-вычислительные для мониторинга работающих механизмов серии 3500. Методика поверки», утвержденному ООО Центр Метрологии «СТП» 13 июля 2018 г.

Основные средства поверки:

- вольтметр универсальный В7-78/1, В7-78/2, В7-78/3 модификации В7-78/1 (регистрационный номер 52147-12);
- калибратор многофункциональный MCx-R модификации MC5-R-IS (регистрационный номер 22237-08);
- калибратор многофункциональный и коммуникатор BEAMEX MC6 (-R) (регистрационный номер 52489-13).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик ИВК с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке ИВК.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к комплексам измерительно-вычислительным для мониторинга работающих механизмов серии 3500

Техническая документация фирмы-изготовителя

Изготовитель

«Bently Nevada, LLC», США

Адрес: 1631 Bently Parkway South Minden, Nevada 89423, USA

Телефон: +1 775 782 3611

Факс: +1 775 215 2876

Web-сайт: <http://www.gemeasurement.com>

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «ДжиИ Рус Инфра»
(ООО «ДжиИ Рус Инфра»)
ИНН 7703636314
Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10
Телефон: +7 (495) 739-68-11
Факс: +7 (495) 739-68-01
Web-сайт: <http://www.ge.com/ru>

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью Центр Метрологии «СТП»
(ООО Центр Метрологии «СТП»)
Адрес: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50, корп. 5
Телефон: +7 (843) 214-20-98
Факс: +7 (843) 227-40-10
Web-сайт: <http://www.ooostp.ru>
E-mail: office@ooostp.ru

Аттестат аккредитации ООО Центр Метрологии «СТП» по проведению испытаний
средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311229 от 30.07.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п. « ____ » _____ 2018 г.