

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора ФГУП «СНИИМ»

Е. С. Коптев



«10» _____ 2017 г.

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета
электроэнергии ООО «ЭК «СТИ» (ООО «Северо-Запад Инжиниринг»)

Методика поверки

МП-112-РА.RU.310556-2017

Новосибирск

Настоящая методика поверки распространяется на каналы измерительные (далее ИК) Системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии ООО «ЭК «СТИ» (ООО «Северо-Запад Инжиниринг») (далее АИИС КУЭ), предназначенной для измерения активной и реактивной электрической энергии.

ИК АИИС КУЭ состоят из измерительно-информационных комплексов точек измерений (ИИК ТИ), измерительно-вычислительного комплекса (ИВК) и информационных каналов связи.

Настоящая методика не распространяется на измерительные компоненты ИК (трансформаторы тока, напряжения, счетчики электрической энергии и тп.), поверка которых осуществляется по нормативно-техническим документам, указанным в эксплуатационной документации на измерительные компоненты АИИС КУЭ.

Настоящая методика поверки устанавливает методы и средства поверки при первичной, периодической и внеочередной поверках АИИС КУЭ.

Первичная поверка АИИС КУЭ проводится при вводе в эксплуатацию или после ремонта. При вводе в эксплуатацию отдельных измерительных каналов операции поверки проводят только для вводимых в эксплуатацию измерительных каналов.

Периодическая поверка АИИС КУЭ проводится в процессе эксплуатации не реже одного раза в 4 года.

Перед проведением поверки следует ознакомиться с эксплуатационной документацией на измерительные компоненты АИИС КУЭ; документами, указанными в разделе 0 настоящей методики поверки, регламентирующими требования безопасности.

Допускается проводить поверку отдельных ИК.

При поверке допускается не проверять измерительные каналы, выведенные из системы коммерческого учета.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 Содержание и последовательность выполнения работ по проверке измерительных каналов и ИК в целом должны соответствовать указаниям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	номер пункта	Вид поверки			
		Первичная и после ремонта (кроме замены измерительных компонентов)	Периодическая	внеочередная, после замены	
				ТТ	Счетчиков
Внешний осмотр:					
Проверка состава ИК	6.2	+	+	-	-
Проверка схем включения измерительных компонентов	6.3	+	+	-	-
Проверка отсутствия повреждений измерительных компонентов	6.4	+	+	-	-
Проверка последовательности чередования фаз	6.5	+	+	+	+*
Опробование	6.6	+	+	+	+

Наименование операции	номер пункта	Вид поверки			
		Первичная и после ремонта (кроме замены измерительных компонентов)	Периодическая	внеочередная, после замены	
				ТТ	Счетчиков
Подтверждение соответствия ПО	6.11	+	+	-	-
Проверка метрологических характеристик:					
Проверка поправки часов	6.12.2	+	+	-	+
Проверка величины магнитной индукции	6.12.6	+	-	-	-
Проверка мощности нагрузки на вторичные обмотки ТТ	6.12.7	+	+	-	-
Примечание:					
1. «+» - операция выполняется, «-» - операция не выполняется; * - после замены счетчика;					
2. В случае если проводят поверку ИК в связи с заменой измерительных компонентов ИК на однотипные, то операции поверки проводят только для измерительных каналов, в состав которых входят данные измерительные компоненты.					

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки используют средства измерений и вспомогательное оборудование, указанное в таблице 2.

Таблица 2

Операция	Эталоны и вспомогательное оборудование
6.6	Переносной персональный компьютер, оснащенный драйвером ИК-порта и с установленным программным обеспечением конфигурирования счетчиков, устройство сбора оптическое УСО2
6.12.2	Переносной персональный компьютер с программным обеспечением, обеспечивающим поддержку протокола NTP, и доступом в Интернет; NTP серверы, работающие от рабочих шкал Государственного первичного эталона времени, частоты и национальной шкалы времени ГЭТ 1-2012 или вторичных эталонов ВЭТ 1-5, ВЭТ 1-7
6.12.6	Миллисесламетр портативный ТП2-2У-01 (погрешность измерения модуля вектора магнитной индукции 2,5%).
6.12.7	Мультиметр АРРА-109, от 0 В до 200 В; 0,7%+80ед.мл.р.; клещи токовые АТК-2001 от 0 до 30А ±(2,0%+5 е. м. р); измеритель комплексных сопротивлений «Вымпел» от 0,05 Ом до 5 Ом, ± [1,0+0,05·(Zk / Zx - 1)] %.
Допускается использовать другие средства измерений, обеспечивающие требуемую погрешность измерений.	

3 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

3.1 Условия поверки должны соответствовать рабочим условиям применения эталонов и вспомогательного оборудования.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При выполнении поверки следует выполнять требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ 12.2.007.0-75, «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей»,

«Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2 Поверитель допускается к выполнению работ в составе бригады в количестве не менее 2 человек, хотя бы один из которых имеет группу допуска по электробезопасности не ниже IV (до и свыше 1000 В).

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5.1 Обеспечить выполнение требований безопасности.

5.2 Изучить эксплуатационную документацию на программное обеспечение конфигурирования счетчиков.

5.3 Обеспечить выполнение условий поверки.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр

6.2 Внешним осмотром проверяют укомплектованность ИК измерительными компонентами, проверяют соответствие типов фактически использованных измерительных компонентов типам средств измерений, использование которых предусмотрено формуляром на ИК. Проверяют, имеются ли на все измерительные компоненты свидетельства о поверке или действующие результаты поверки, оформленные иным образом.

6.3 Внешним осмотром проверяют схемы подключения трансформаторов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии на соответствие проектной документации.

6.4 Визуально проверяют отсутствие повреждений доступных частей измерительных компонентов.

6.5 Визуально, по маркировке проводников в измерительных цепях и индикатору счетчиков, проверяют последовательность чередования фаз на каждом счетчике электрической энергии.

Результаты выполнения операции считают положительными, если состав измерительных каналов соответствует формуляру; целостность корпусов измерительных компонентов не нарушена, пломбы и клейма сохранены, имеются действующие результаты поверки на каждый измерительный компонент, входящий в состав ИК; размещение измерительных компонентов, схемы включения счетчиков электрической энергии, места прокладки вторичных цепей соответствуют проектной документации; последовательность чередования фаз прямая.

6.6 Опробование

6.7 Проверяют работоспособность связующих компонентов и вспомогательных устройств, счетчиков, ИВК, отсутствие ошибок информационного обмена. Проверка осуществляется анализом записей в журнале событий сервера баз данных, проверкой наличия в базе данных результатов измерений, сравнением результатов измерений, хранящихся в базе данных ИК с результатами измерений, хранящимися в энергонезависимой памяти счетчиков электрической энергии ИК.

6.8 Действуя в соответствии с указаниями, приведенными в руководстве пользователя программного обеспечения конфигурирования счетчиков, производят чтение журнала событий, хранящихся в памяти счетчиков. Считывают журналы событий ИВК и убеждаются в отсутствии записей об ошибках и аварийных ситуациях в ИВК, в том числе в отсутствии записей об ошибках связи.

6.9 Используя программное обеспечение конфигурирования ИВК убедиться, что коэффициенты трансформации трансформаторов тока, запрограммированные в ИВК, соответствуют указанным в формуляре.

6.10 Через канал прямого доступа к счетчикам электрической энергии (оптопорт) с использованием программы конфигурирования счетчика считывают из архива каждого счетчика в составе ИК результаты измерений количества активной и реактивной

электрической энергии за произвольно выбранные сутки. Рекомендуется выбирать те сутки, в которых суточное приращение электрической энергии не равно нулю.

6.10.1 Действуя в соответствии с указаниями, приведенными в руководстве пользователя программного обеспечения, установленного на ИВК, формируют выходной XML файл, содержащий результаты измерений за ту же дату, что и результаты измерений, полученные непосредственно со счетчиков электрической энергии при выполнении 6.10.

Рассчитывают количество потребленной активной и реактивной электрической энергии за контрольный интервал времени по формулам:

$$\begin{aligned} W_i^A &= K_{ii} \cdot K_e \cdot N_{счi}^A, \text{ кВт}\cdot\text{ч} \\ W_i^P &= K_{ii} \cdot K_e \cdot N_{счi}^P, \text{ квар}\cdot\text{ч} \end{aligned} \quad (1)$$

где i – номер измерительного канала АИИС;

K_{ii} – коэффициент трансформации трансформаторов тока, использованных в i -ом измерительном канале;

K_e – внутренняя постоянная счетчика, имп./кВт·ч;

$N_{счi}^A$ – приращение активной электроэнергии, выраженное во внутренних импульсах, прочитанное из архива счетчика i -го измерительного канала за i -ый получасовой интервал контрольных суток;

$N_{счi}^P$ – приращение реактивной электроэнергии, выраженное во внутренних импульсах, прочитанное из архива счетчика i -го измерительного канала за i -ый получасовой интервал контрольных суток.

Сравнивают результаты расчета по формулам (1) с результатами измерений, содержащимися в выходном файле, полученном на ИВК.

Результаты выполнения проверки считают положительными, если журналы событий не содержат записей об аварийных ситуациях и ошибках информационного обмена; результаты вычислений по формуле (1) не отличаются от результатов полученных с помощью программы чтения данных из базы данных ИК, более чем на целые части киловатт-часа.

6.11 Подтверждение соответствия программного обеспечения

6.11.1 Проверяют соответствие цифрового идентификатора метрологически значимой части ПО, указанному в описании типа АИИС КУЭ. Проверку проводят путем расчета цифрового идентификатора с использованием программного обеспечения Microsoft (R) File Checksum Integrity Verifier. Допускается использовать другое программное обеспечение, выполняющее расчет контрольных сумм MD5.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если цифровой идентификатор соответствует, указанному в описании типа АИИС КУЭ. Идентификационные признаки ПО приводят в свидетельстве о поверке.

6.12 Проверка метрологических характеристик.

6.12.1 Метрологические характеристики АИИС КУЭ при измерении времени проверяются комплектным методом, при измерении электрической энергии – поэлементным. Измерительные каналы обеспечивают нормированные характеристики погрешности измерения электрической энергии при использовании поверенных измерительных компонентов и при выполнении рабочих условий их применения, установленных в технической документации на АИИС КУЭ.

6.12.2 Проверить величину поправки часов.

6.12.3 Синхронизируют шкалу времени часов переносной персональной ЭВМ, со шкалой времени государственной первичного эталона единиц времени, частоты и национальной шкалы времени ГЭТ 1-2012 с использованием группы тайм-серверов, являющихся средством передачи сигналов времени.

6.12.4 Сравнивают показания часов ИВК с показаниями часов переносной персональной ЭВМ и определяют поправку Δ ИВК.

6.12.5 Сравнивают показания часов переносной ЭВМ с показаниями часов счетчиков электрической энергии и фиксируют для каждого счетчика разность показаний его часов и часов ЭВМ (поправки $\Delta t_{счi}$, где i – номер счетчика).

Результаты проверки считают удовлетворительными, если поправки часов счетчиков электрической энергии ($\Delta t_{счi}$) не превышают ± 5 с, поправка часов ИВК ($\Delta t_{ИВК}$) не превышает ± 1 с.

6.12.6 Проверяют величину магнитной индукции в месте расположения счетчиков электрической энергии

6.12.6.1 Выполняют измерение модуля вектора магнитной индукции на частоте 50 Гц в непосредственной близости от счетчиков электрической энергии миллитесламетром портативным ТП2-2У.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если величина модуля вектора магнитной индукции не превышает 0,05 мТл.

6.12.7 Проверяют мощность нагрузки на вторичные обмотки ТТ

6.12.7.1 Измерение полной мощности нагрузки на вторичную обмотку каждого ТТ осуществляют в соответствии с аттестованной методикой выполнения измерений, например, в соответствии с методикой «Методика выполнения измерений параметров вторичных цепей измерительных трансформаторов тока и напряжения», утвержденной руководителем ФГУП «СНИИМ» и аттестованной в порядке, установленном ГОСТ Р 8.563 (свидетельство об аттестации № 200-01.00249-2014 от 24 апреля 2014 г, зарегистрирована в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под номером ФР.1.34.2014.17814).

Результаты проверки считают удовлетворительными, если нагрузка на вторичные обмотки трансформаторов тока лежит в пределах установленной ГОСТ 7746.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 При положительных результатах поверки оформляют свидетельство о поверке; знак поверки наносят на свидетельство о поверке.

7.2 На оборотной стороне свидетельства о поверке делается запись «Настоящее свидетельство о поверке действительно при наличии действующих результатов поверки на все измерительные компоненты, перечисленные в Приложении к нему», указывают цифровой идентификатор программного обеспечения. Цифровой идентификатор допускается указывать в приложении к свидетельству о поверке.

7.3 В приложении к свидетельству о поверке приводится перечень измерительных каналов, которые были проверены в рамках поверки и сведения о входящих в их состав измерительных компонентах с указанием их типов и заводских номеров. Пример оформления Приложения к свидетельству о поверке приведен в Приложении А.

7.4 Результаты внеочередной поверки оформляются свидетельством о поверке ИК в части проверенных при внеочередной поверке измерительных каналов.

7.5 В случае получения отрицательных результатов поверки оформляют извещение о непригодности с указанием причин несоответствия требованиям.

Разработал:

Ведущий инженер ФГУП «СНИИМ»



А. Ю. Вагин

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)

А.1 Пример оформления приложения к свидетельству о поверке

Перечень ИК АИИС КУЭ и измерительных компонентов в их составе

№ ИК	Наименование	Вид СИ, класс точности, коэффициент преобразования, регистрационный номер		Тип, модификация		Заводской номер
1	ТП-38А 6 кВ, Т-1 1 ввод РЩ- 0,4 кВ	ТТ	КТ 0,5S	ф. А	Т-0,66	090727
			К _{тт} = 2000/5	ф. В	Т-0,66	090728
			Рег. №52667-13	ф. С	Т-0,66	090729
		Счетчик	КТ 0,5S/1 Рег. №36697-08	СЭТ-4ТМ.03М: СЭТ-4ТМ.03М.09		0804125069
.....

Поверитель _____ /ФИО, должность/ Дата «__» _____ г.
(оттиск клейма)