

«СОГЛАСОВАНО»



Руководитель ГЦИ СИ
ФГУП «ВНИИМС»

В. Н. Яншин

декабря 2008 г.

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Западного МРО ОАО «Мосэнергосбыт»	Внесена в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер № <u>39378-08</u> Взамен № _____
--	---

Изготовлена по проектной документации ООО «ТЕЛЕКОР-Т», г. Москва для коммерческого учета электроэнергии на объектах абонентов Западного МРО ОАО «Мосэнергосбыт», заводской номер № 1.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Западного МРО ОАО «Мосэнергосбыт» (далее - АИИС КУЭ), предназначена для измерения активной и реактивной энергии, а также для автоматизированного сбора, обработки, хранения и отображения информации.

Областью применения АИИС КУЭ Западного МРО ОАО «Мосэнергосбыт» является коммерческий учёт электрической энергии на объектах абонентов Западного МРО ОАО «Мосэнергосбыт», Московская область, по утвержденной методике выполнения измерений количества электрической энергии.

ОПИСАНИЕ

АИИС КУЭ Западного МРО ОАО «Мосэнергосбыт» представляет собой многофункциональную, 2х-уровневую систему, которая состоит из измерительных каналов (далее - ИК) и информационно-вычислительного комплекса (далее - ИВК) с системой обеспечения единого времени (далее – СОЕВ).

АИИС КУЭ Западного МРО ОАО «Мосэнергосбыт» решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;
- периодический (1 раз в сутки) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин.);

- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- передача в ИВК Альфа ЦЕНТР результатов измерений;
- предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений, данных о состоянии средств измерений со стороны сервера организаций - участников оптового рынка электроэнергии;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);
- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ Западного МРО ОАО «Мосэнергосбыт»;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ Западного МРО ОАО «Мосэнергосбыт»;
- ведение системы обеспечения единого времени в АИИС КУЭ Западного МРО ОАО «Мосэнергосбыт» (коррекция времени).

1-й уровень – измерительные каналы (ИК), включающие измерительные трансформаторы тока (далее - ТТ) класса точности 0,5 по ГОСТ 7746; измерительные трансформаторы напряжения (далее - ТН) класса точности 0,5 по ГОСТ 1983; счетчики активной и реактивной электроэнергии типа СЭТ-4ТМ.03 класса точности 0,5S/1,0 по ГОСТ 30206-94 (в части активной электроэнергии) и ГОСТ 26035-83 (в части реактивной электроэнергии); вторичные электрические цепи; технические средства каналов передачи данных.

2-й уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК) включает в себя Сервер БД ИВК НР и Сервер Сбора ИВК, и систему обеспечения единого времени (далее - СОЕВ) базирующуюся на основе устройства синхронизации системного времени УССВ, расположенные в Западном Межрегиональном отделении ОАО «Мосэнергосбыт».

Каждые 6 часов Сервер сбора производит опрос с использованием 4-х GSM-модемов Siemens TC35 всех цифровых счетчиков ИК (параметр P_{A15}). Полученная информация обрабатывается, записывается в БД ORACLE Сервера БД ИВК.

Вышеописанные процедуры выполняются автоматически, а время и частота опроса устанавливаются на этапе пуско-наладки системы.

Первичные фазные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с.

Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Раз в сутки ПО Альфа ЦЕНТР, установленное на сервере БД ИВК, формирует и отправляет файл в формате XML, содержащий информацию о получасовой потребленной и выданной электроэнергии по каждому из направлений, всем заинтересованным субъектам ОРЭ (параметры P_{A18} , P_{A21}).

Возможность приема данных смежными системами с уровня ИВК может быть обеспечена установкой ПО Альфа ЦЕНТР на АРМ пользователей смежных субъектов ОРЭ.

В АИИС КУЭ Западного МРО ОАО «Мосэнергосбыт» синхронизация времени производится от GPS-приемника (глобальная система позиционирования). В качестве приёмника сигналов GPS о точном календарном времени используется устройство синхронизации системного времени (УССВ), подключаемое к Серверу сбора ИВК. От УССВ синхронизируются внутренние часы ИВК Сервера Сбора и Сервера БД, а от них счетчики типа СЭТ-4ТМ.03. В системе автоматически поддерживается единое время во всех ее компонентах и погрешность системного времени не превышает ± 5 с. Сличение времени счетчиков со временем Сервера Сбора ИВК осуществляется каждые 6 часов при совершении сеанса связи, корректировка времени осуществляется при расхождении со временем ИВК на величину ± 2 с.

Журналы событий счетчика электроэнергии и Сервера отражают: время (дата, часы, минуты) коррекции часов счетчиков и расхождение времени в секундах корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.

При длительном нарушении работы канала связи между ИВК и счетчиками на длительный срок, время счетчиков корректируется от переносного инженерного пульта. При снятии данных с помощью переносного инженерного пульта через оптический порт счётчика производится автоматическая подстройка часов опрашиваемого счётчика.

Защита от несанкционированного доступа предусмотрена на всех уровнях сбора, передачи и хранения коммерческой информации и обеспечивается совокупностью технических и организационных мероприятий.

Состав измерительных каналов и их метрологические характеристики приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 1 (Таблица 1).

Надежность применяемых в системе компонентов:

- электросчетчик – среднее время наработки на отказ не менее $T_0 = 90000$ ч., среднее время восстановления работоспособности $T_v = 168$ ч.;
- компоненты ИВК - среднее время наработки на отказ не менее $T_0 = 96\,145$ ч., среднее время восстановления работоспособности $T_v = 24$ ч.;

Надежность системных решений:

- Применение конструкции оборудования и электрической компоновки, отвечающих требованиям ИЕС - Стандартов;
- Стойкость к электромагнитным воздействиям;
- Ремонтопригодность;
- Мощные функции контроля процесса работы и развитые средства диагностики системы;
- Резервирование элементов системы;
- Резервирование каналов связи при помощи переносного инженерного пульта;
- Резервирование электропитания оборудования системы.

Регистрация событий:

- журнал событий счетчика:
 - попытки несанкционированного доступа;
 - связи со счетчиком, приведшие к каким-либо изменениям данных;
 - изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени;
 - отсутствие напряжения при наличии тока в измерительных цепях;
 - перерывы питания.
- журнал событий ИВК:
 - даты начала регистрации измерений;
 - ввод расчётных коэффициентов измерительных каналов (коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока и напряжения);
 - установка, корректировка и сличение значений времени и даты;
 - переход на летнее/зимнее время;
 - попытки несанкционированного доступа;
 - программные и аппаратные перезапуски;
 - перерывов электропитания;
 - попытки несанкционированного доступа.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - привод разъединителя трансформаторов напряжения;
 - клеммы низкого напряжения трансформаторов напряжения;
 - корпус (или кожух) автоматического выключателя в цепи трансформатора напряжения, а так же его рукоятка (или прозрачная крышка);
 - клеммы вторичной обмотки трансформаторов тока;
 - промежуточные клеммники, через которые проходят цепи тока и напряжения;
 - испытательная коробка (специализированный клеммник);
 - крышки клеммных отсеков счетчиков.
- защита информации на программном уровне:
 - результатов измерений при передаче информации (возможность использования цифровой подписи);
 - установка пароля на счетчик;
 - установка пароля на сервер БД ИВК.

Глубина хранения информации:

- электросчетчик – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях - не менее 30 дней; при отключении питания – не менее 35 суток;
- ИВК – хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений – не менее 3,5 лет.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Западного МРО ОАО «Мосэнергосбыт».

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность АИИС КУЭ Западного МРО ОАО «Мосэнергосбыт» определяется проектной документацией на систему. В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ Западного МРО ОАО «Мосэнергосбыт» представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Комплектность АИИС КУЭ Западного МРО ОАО «Мосэнергосбыт»

Наименование	Количество
Измерительный трансформатор тока типа ТОЛ-10	6 шт.
Измерительный трансформатор тока типа Т-0,66	1001 шт.
Измерительный трансформатор тока типа ТПФМ-10	4 шт.
Измерительный трансформатор тока типа ТПОЛ-10	10 шт.
Измерительный трансформатор тока типа ТПЛ-10	38 шт.
Измерительный трансформатор тока типа ТЛМ-10-1	8 шт.
Измерительный трансформатор тока типа ТПЛМ-10	4 шт.
Измерительный трансформатор тока типа ТТЭ-100	184 шт.
Измерительный трансформатор напряжения НТМК-6-71	3 шт.
Измерительный трансформатор напряжения НАМИТ-10-2	1 шт.
Измерительный трансформатор напряжения НТМИ-10	14 шт.
Измерительный трансформатор напряжения НОМ-10-66	4 шт.
Измерительный трансформатор напряжения НТМИ-6-66	5 шт.
Измерительный трансформатор напряжения НАМИ-10	3 шт.
Счетчик электроэнергии многофункциональный типа СЭТ-4ТМ.03	427 шт.
Переносной инженерный пульт на базе Notebook для работы со счетчиками системы	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экземпляр
Методика поверки	1 экземпляр

ПОВЕРКА

Поверка АИИС КУЭ Западного МРО ОАО «Мосэнергосбыт» проводится по документу «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Западного МРО ОАО «Мосэнергосбыт». Методика поверки. ТЕ.411711.426.МП», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС».

Перечень основных средств поверки:

- Трансформаторы напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-88 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и/или МИ 2845-2003 «Измерительные трансформаторы напряжения 6/ $\sqrt{3}$... 35 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации»;
- Трансформаторы тока – в соответствии с ГОСТ 8.217-20003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- Счетчики типа СЭТ-4ТМ.03 – в соответствии с методикой поверки ИЛГШ.411152.124 РЭ1, являющейся приложением к руководству по эксплуатации ИЛГШ.411152.124 РЭ. Методика поверки согласована с руководителем ГЦИ СИ ФГУ «Нижегородский ЦСМ» 10 сентября 2004 г.;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- Радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS)), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04.

Межповерочный интервал - 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

ГОСТ 30206-94 (МЭК 687-92) «Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S)».

ГОСТ 26035-83 «Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие технические условия».

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

МИ 3000-2006 «Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Типовая методика поверки».

Техническая документация на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Западного МРО ОАО «Мосэнергосбыт».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Западного МРО ОАО «Мосэнергосбыт», утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственным поверочным схемам.

Изготовитель:

ООО «ТЕЛЕКОР-Т»

Юр. адрес: 109004, г. Москва,

ул. Ниж. Радищевская, д. 5, стр. 1

Почт. адрес: 121309, г. Москва,

ул. Новозаводская, д. 18, стр. 1.

Генеральный директор



Литиков

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АИИС КУЭ Западного МРО ОАО «Мосэнергосбыт»

Состав измерительных каналов и их метрологические характеристики приведены в таблице 1

Таблица 1 – Состав измерительных каналов и их метрологические характеристики

Канал измерений		Состав измерительного канала						Метрологические характеристики		
Номер ИК	Наименование объекта учета, диспетчерское наименование присоединения	Вид СИ, класс точности , коэффициент трансформации, № Госреестра СИ или свидетельства о поверке		Обозначение, тип	Заводской номер	$K_{\text{ТГ}} \cdot K_{\text{ТН}} \cdot K_{\text{СЧ}}$	Наименование измеряемой величины	Вид энергии	Основная Погрешность ИК, $\pm \%$	Погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации, $\pm \%$
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		АИИС КУЭ	№	АИИС КУЭ Западного МРО ОАО «Мосэнергосбыт»	№ 1		Энергия активная, W_P Энергия реактивная, W_Q			
		ИВК	№ 20481-00	Альфа-Центр			Календарное время, Интервалы времени			

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
Одинцово											
1.1	ЗАО ПО «Одинцово» РТП 10, 6 кВ Секция-1 фидер 42	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 7069-02	A	ТОЛ-10У2	№ по01	7200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8
				B	-	-					
				C	ТОЛ-10У2	№ по02					
		ТН	К _Т = 0,5 К _{ТН} = 6000/100 № 323-49	A	НТМК-6-71	№ 878					
				B							
				C							
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 108070090					
1.2	ЗАО ПО «Одинцово» РТП 10, 6 кВ Секция-2 фидер 33	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 7069-02	A	ТОЛ-10У2	№ по03	7200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8
				B	-	-					
				C	ТОЛ-10У2	№ по04					
		ТН	К _Т = 0,5 К _{ТН} = 6000/100 № 18178-99	A	НАМИТ-10-2 УХЛ2	№ 1009					
				B							
				C							
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 108072093					
1.3	ЗАО ПО «Одинцово» СУБабонент ОАО «Фронда» РУ-0,4 кВ КТП-1010	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 322592	60	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 322590					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 322587					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073444					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ОАО «Универсал»											
2.1	ОАО «УНИВЕРСАЛ» РУ-6 кВ Ввод-1 п/ст 188 Ф-62 Ф-25	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 100/5 № 814-53	А	ТПФМ-10	№ у1881	2000	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8
				В	-	-					
				С	ТПФМ-10	№ у1882					
		ТН	КТ = 0,5 КТН = 10000/100 № 831-53	А	НТМИ-10	№ у1881 _{ТН}					
				В							
				С							
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 107078123					
2.2	ОАО «УНИВЕРСАЛ» РУ-6 кВ Ввод-2 п/ст 188 Ф-62 Ф-25	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 100/5 № 814-53	А	ТПФМ-10	№ у1883	2000	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8
				В	-	-					
				С	ТПФМ-10	№ у1884					
		ТН	КТ = 0,5 КТН = 10000/100 № 831-53	А	НТМИ-10	№ у1882 _{ТН}					
				В							
				С							
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 107072411					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ОАО «МНЗ»											
3.1	ОАО «МНЗ» РУ-6 кВ Ввод-1 п/ст 188 Ф-39 Ф-44	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 600/5 № 1261-02	А	ТПОЛ-10	№ 10601	600	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8
				В	-	-					
				С	ТПОЛ-10	№ 10302					
		ТН	КТ = 0,5 КТН = 6000/100 № 2611-70	А	НТМИ-6-66 УЗ	№ 2825					
				В							
				С							
Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 107078195							
3.2	ОАО «МНЗ» РУ-6 кВ Ввод-2 Ф-39 Ф-44	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 600/5 № 1261-02	А	ТПОЛ-10	№ 10798	7200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8
				В	-						
				С	ТПОЛ-10	№ 10459					
		ТН	КТ = 0,5 КТН = 6000/100 № 2611-70	А	НТМИ-6-66 УЗ	№2956					
				В							
				С							
Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 108072224							
3.3	ОАО «МНЗ» РУ-6 кВ п/ст 188 Ф-39 Ф-44	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 50/5 № 1261-02	А	ТПОЛ-10	№ МНЗ01	600	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8
				В	-	-					
				С	ТПОЛ-10	№ МНЗ01					
		ТН	КТ = 0,5 КТН = 6000/100 № 2611-70	А	НТМИ-6-66 УЗ	№2956					
				В							
				С							
Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 108072073							

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ЗАО «ХЛАДОКОМБИНАТ ЗАПАДНЫЙ»											
4.1	ЗАО «ХЛАДОКОМБИНАТ ЗАПАДНЫЙ» РТП-10 10 кВ	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 7069-02	A	ТОЛ-10У	№ 36764	4800	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8
				B	-	-					
				C	ТОЛ-10У	№ 38054					
		ТН	К _Т = 0,5 К _{ТН} = 6000/100 № 11094-87	A	НАМИ-10 УХЛ2	№ 1391					
				B							
				C							
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 108070082					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ОАО «МОЭК филиал № 8 Западный»											
5.1	ОАО «МОЭК филиал № 8 Западный» РТП РУ-10 кВ Ввод-1	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 400/5 № 1276-59	A	ТПЛ-10	№ фз81	8000	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8
				B	-	-					
				C	ТПЛ-10	№ фз82					
		ТН	КТ = 0,5 КТН = 10000/100 № 831-53	A	НТМИ-10	№ фз81 _{ТН}					
				B							
				C							
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 108071066					
5.2	ОАО «МОЭК филиал № 8 Западный» РТП РУ-10 кВ Ввод-2	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 400/5 № 1276-59	A	ТПЛ-10	№ фз83	8000	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8
				B	-	-					
				C	ТПЛ-10	№ фз84					
		ТН	КТ = 0,5 КТН = 10000/100 № 831-53	A	НТМИ-10	№ фз82 _{ТН}					
				B							
				C							
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 108072080					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ОАО «Наро-Фоминский Холодокомбинат»											
6.1	ОАО «Наро-Фоминский Холодокомбинат» РУ-10 кВ фидер-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 100/5 № 2473-69	A	ТЛМ-10-1 УЗ	№ 9829	2000	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,2 ± 2,5	± 6,2 ± 4,8
				B	ТЛМ-10-1 УЗ	№ 2266					
				C	ТЛМ-10-1 УЗ	№ 4903					
		ТН	К _Т = 0,5 К _{ТН} = 10000/100 № 4947-98	A	НОМ-10-66 У2	№ 62					
				B	-	-					
				C	НОМ-10-66 У2	№ 85					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 108072149					
6.2	ОАО «Наро-Фоминский Холодокомбинат» РУ-10 кВ фидер-3	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 100/5 № 2473-69	A	ТЛМ-10-1 УЗ	№ 4522	2000	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,2 ± 2,5	± 6,2 ± 4,8
				B	ТЛМ-10-1 УЗ	№ 4516					
				C	ТЛМ-10-1 УЗ	№ 2236					
		ТН	К _Т = 0,5 К _{ТН} = 10000/100 № 4947-98	A	НОМ-10-66 У2	№ 58					
				B	-	-					
				C	НОМ-10-66 У2	№ 84					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 108072156					
6.3	ОАО «Наро-Фоминский Холодокомбинат» РУ-10 кВ фидер-4	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 100/5 № 2473-69	A	ТЛМ-10УЗ	№ хк01	2000	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,2 ± 2,5	± 6,2 ± 4,8
				B	-	-					
				C	ТЛМ-10УЗ	№ хк02					
		ТН	К _Т = 0,5 К _{ТН} = 10000/100 № 4947-98	A	НОМ-10-66 У2	№ 62					
				B	-	-					
				C	НОМ-10-66 У2	№ 85					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 107078074					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ОАО «Голицынский керамический завод»											
7.1	ОАО «Голицынский керамический завод» РТП-10 № 1 Секция № 1 фидер 27	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 400/5 № 1276-59	A	ТПЛ-10	№ ГК01	8000	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8
				B	-	-					
				C	ТПЛ-10	№ ГК02					
		ТН	КТ = 0,5 КТН = 10000/100 № 831-53	A	НТМИ-10	№ 4924					
				B							
				C							
Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 108072128							
7.2	ОАО «Голицынский керамический завод» РТП-10 № 1 Секция № 2 фидер 59	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 400/5 № 1276-59	A	ТПЛ-10	№ ГК03	8000	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8
				B	-	-					
				C	ТПЛ-10	№ ГК04					
		ТН	КТ = 0,5 КТН = 10000/100 № 831-53	A	НТМИ-10	№ 5499					
				B							
				C							
Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 108072086							
7.3	ОАО «Голицынский керамический завод» РТП-10 № 2 Секция № 1 фидер 46	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 400/5 № 1276-59	A	ТПЛ-10	№ ГК05	8000	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8
				B	-	-					
				C	ТПЛ-10	№ ГК06					
		ТН	КТ = 0,5 КТН = 10000/100 № 831-53	A	НТМИ-10	№ ГК01ТН					
				B							
				C							
Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 108072170							

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
7.4	ОАО «Голицынский керамический завод» РТП-10 № 2 Секция № 2 фидер 44	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 1276-59	A	ТПЛ-10 УЗ	№ 9162	8000	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8
				B	-						
				C	ТПЛ-10 УЗ	№ 9201					
		ТН	К _Т = 0,5 К _{ТН} = 10000/100 № 831-53	A	НТМИ-10	№ 1077					
				B							
				C							
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 108072121					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ЗАО «Агрокомбинат Московский»											
8.1	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-76 РУ-10 кВ	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 100/5 № 2363-68	А	ТПЛМ-10	№ ам761	2000	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8
				В	-	-					
				С	ТПЛМ-10	№ ам762					
		ТН	К _Т = 0,5 К _{ТН} = 10000/100 № 831-53	А	НТМИ-10	№ ам762 _{ТН}					
				В							
				С							
Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 107076091							
8.2	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-76 РУ-10 кВ Ввод на РТП-49	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 100/5 № 2363-68	А	ТПЛМ-10	№ ам763	2000	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8
				В	-	-					
				С	ТПЛМ-10	№ ам764					
		ТН	К _Т = 0,5 К _{ТН} = 10000/100 № 831-53	А	НТМИ-10	№ ам761 _{ТН}					
				В							
				С							
Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 108072240							
8.3	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-2 10 кВ Секция-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 2000/5 № 36382-07	А	Т-0,66 М УЗ	№ 296534	400	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 М УЗ	№ 296537					
				С	Т-0,66 М УЗ	№ 296532					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108070855							

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
8.4	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-2 10 кВ Секция-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 2000/5 № 32501-08	А	ТТЭ	№ 14210	400	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	ТТЭ	№ 14209					
				С	ТТЭ	№ 14196					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108070824					
8.5	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-49 РУ-0,4 кВ Секция-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 2000/5 № 36382-07	А	Т-0,66 М УЗ	№ 296054	400	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 М УЗ	№ 296052					
				С	Т-0,66 М УЗ	№ 296053					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073278					
8.6	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-49 РУ-0,4 кВ Секция-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 2000/5 № 36382-07	А	Т-0,66 М УЗ	№ 296047	400	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 М УЗ	№ 296048					
				С	Т-0,66 М УЗ	№ 296049					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073195					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
8.7	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-49 РУ-0,4 кВ Секция-3	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 2000/5 № 32501-08	А	ТТЭ	№ 14194	400	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	ТТЭ	№ 14192					
				С	ТТЭ	№ 14191					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073124					
8.8	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-49 РУ-0,4 кВ Секция-4	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 2000/5 № 32501-08	А	ТТЭ	№ 14182	400	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	ТТЭ	№ 14181					
				С	ТТЭ	№ 14189					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073003					
8.9	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-3 РУ-0,4 кВ Секция-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 2000/5 № 32501-08	А	ТТЭ	№ 14185	400	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	ТТЭ	№ 14163					
				С	ТТЭ	№ 14702					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072460					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
8.10	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-3 РУ-0,4 кВ Секция-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 2000/5 № 32501-08	А	ТТЭ	№ 14156	400	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	ТТЭ	№ 14168					
				С	ТТЭ	№ 14183					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072400					
8.11	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-4 РУ-0,4 кВ Секция-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 2000/5 № 32501-08	А	ТТЭ	№ 14162	400	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	ТТЭ	№ 14186					
				С	ТТЭ	№ 14206					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072386					
8.12	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-4 РУ-0,4 кВ Секция-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 2000/5 № 32501-08	А	ТТЭ	№ 14207	400	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	ТТЭ	№ 14195					
				С	ТТЭ	№ 14184					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073303					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
8.13	Энергоцех 0,4 кВ ТП-16	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 100/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 297487	20	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 297488					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 297489					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072842					
8.14	ЗАО «Агрокомбинат Московский» ТП-25 0,4 кВ Секция-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 2000/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3361	400	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3363					
				C	ТТЭ	№ 3362					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072932					
8.15	ЗАО «Агрокомбинат Московский» ТП-25 0,4 кВ Секция-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 2000/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3355	400	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3360					
				C	ТТЭ	№ 3369					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073061					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
8.16	ЗАО «Агрокомбинат Московский» Центральный склад 0,4 кВ запитывается от ТП-16	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 1394	60	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 1387					
				C	ТТЭ	№ 4250					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073436					
8.17	ЗАО «Агрокомбинат Московский» Лаборатория по выращиванию шмелей ЦР-2 0,4 кВ запитывается от ТП-16	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 322944	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 322945					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 322946					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073088					
8.18	ЗАО «Агрокомбинат Московский» Фрагмент № 1 ЩР-1 0,4 кВ от ТП-16	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 317863	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 317864					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 317865					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073052					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
8.19	ЗАО «Агрокомбинат Московский» Фрагмент № 1 ЩР-2 0,4 кВ от ТП-16	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 200/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 315678	40	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 315677					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 315676					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073066					
8.20	ЗАО «Агрокомбинат Московский» Склад ядохимикатов ЩР-1 0,4 кВ запитывается от ТП-16	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 100/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 325212	20	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 325213					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 325214					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073116					
8.21	ЗАО «Агрокомбинат Московский» Цех фасовки ЩР-1 0,4 кВ запитывается от ТП-16	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 322595	60	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 322589					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 322593					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072995					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
8.22	ЗАО «Агрокомбинат Московский» Склад № 17 ЩР-1 0,4 кВ запитывается от ТП-16	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 150/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 276584	30	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 276597					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 276601					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073087					
8.23	ЗАО «Агрокомбинат Московский» Лукохранилище № 1 ЩР-1 0,4 кВ запитывается от ТП-16	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 150/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 276581	30	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 276580					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 276578					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073137					
8.24	ЗАО «Агрокомбинат Московский» Лукохранилище № 2 ЩР-1 0,4 кВ запитывается от ТП-16	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 400/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 318518	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 318513					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 318512					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073368					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
8.25	ЗАО «Агрокомбинат Московский» Склад № 15 ЩР-1 0,4 кВ запитывается от ТП 16	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 100/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 325210	20	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 325209					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 325211					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072884					
8.26	ЗАО «Агрокомбинат Московский» Насосная (поливочная) станция ЩР-1 0,4 кВ запитывается от ТП 16	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 800/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 307151	160	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 307152					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 307153					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072800					
8.27	ЗАО «Агрокомбинат Московский» КНС станция ЩР-1 0,4 кВ запитывается от ТП 16	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 322591	60	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 322588					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 322594					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072891					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
8.28	ЗАО «Агрокомбинат Московский» ТП-15 Секция-1 0,4 кВ запитывается от РТП-1(2)	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 296255	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 296257					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 296256					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108070884					
8.29	ЗАО «Агрокомбинат Московский» ТП-15 Секция-2 0,4 кВ запитывается от РТП-1(2)	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 296262	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 296254					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 296261					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108070286					
8.30	ЗАО «Агрокомбинат Московский» ТП-14 Секция-1 0,4 кВ запитывается от РТП-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 301791	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 301792					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 301793					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108070807					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
8.31	ЗАО «Агрокомбинат Московский» ТП-14 Секция-2 0,4 кВ запитывается от РТП-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 301795	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 301796					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 301797					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108070842					
8.32	ЗАО «Агрокомбинат Московский» ТП-13 Секция-1 0,4 кВ запитывается от РТП-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 296077	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 296074					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 296079					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072955					
8.33	ЗАО «Агрокомбинат Московский» ТП-13 Секция-2 0,4 кВ запитывается от РТП-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 296078	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 296075					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 296076					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073019					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
8.34	ЗАО «Агрокомбинат Московский» ТП-12 Секция-1 0,4 кВ запитывается от РТП-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 32501-08	А	ТТЭ	№ 3327	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	ТТЭ	№ 3300					
				С	ТТЭ	№ 3346					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072387					
8.35	ЗАО «Агрокомбинат Московский» ТП-12 Секция-2 0,4 кВ запитывается от РТП-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 32501-08	А	ТТЭ	№ 3299	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	ТТЭ	№ 3297					
				С	ТТЭ	№ 3293					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073335					
8.36	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-1 учет по 0,4 кВ Ввод-1 запитывается от п/с № 252	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 2000/5 № 32501-08	А	ТТЭ	№ 14177	400	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	ТТЭ	№ 14176					
				С	ТТЭ	№ 14167					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108070817					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
8.37	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-1 учет по 0,4 кВ Ввод- 2 запитывается от п/с № 252	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 2000/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 14155	400	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 14151					
				C	ТТЭ	№ 14204					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108					
8.38	ЗАО «Агрокомбинат Московский» ЦРМ ПР-1 запитывается от ТП-16	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 323355	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 323356					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 323357					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073172					
8.39	ЗАО «Агрокомбинат Московский» ГАРАЖ ЦС-2 запитывается от ТР-16	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 323358	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 323359					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 323360					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072478					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
8.40	ЗАО «Агрокомбинат Московский» Административное здание ПР-1 Ввод-1 запитывается от ТР-19	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 320628	60	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 320629					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 320630					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073366					
8.41	ЗАО «Агрокомбинат Московский» Административное здание ПР-1 Ввод-2 запитывается от ТП-19	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 320631	60	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 320632					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 320633					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072809					
8.42	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-61 Ввод-1 учет по 0,4 кВ	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 2000/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3313	400	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3380					
				C	ТТЭ	№ 3368					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072739					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
8.43	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-61 Ввод-2 учет по 0,4 кВ	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 2000/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3381	400	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3378					
				C	ТТЭ	№ 3359					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073032					
8.44	ЗАО «Агрокомбинат Московский» ТП-63 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3317	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3318					
				C	ТТЭ	№ 3319					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072879					
8.45	ЗАО «Агрокомбинат Московский» ТП-63 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3321	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3322					
				C	ТТЭ	№ 3323					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072858					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10					
8.46	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-55 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 2000/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3351	400	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7					
				B	ТТЭ	№ 3375										
				C	ТТЭ	№ 3377										
		ТН	-	A	-	-										
				B	-	-										
				C	-	-										
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073102										
8.47	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-55 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 2000/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3371	400	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7					
				B	ТТЭ	№ 3376										
				C	ТТЭ	№ 3386										
		ТН	-	A	-	-										
				B	-	-										
				C	-	-										
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073151										
8.48	ЗАО «Агрокомбинат Московский» КТП-50 РУ-6 кВ запитывается от п/ст 252 учет по 10 кВ КТП-1 (Котельная) яч.1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 200/5 № 1276-59	A	ТПЛ-10 УЗ	№ 1038	4000	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8					
				B	-	-										
				C	ТПЛ-10 УЗ	№ 1247										
		ТН	К _Т = 0,5 К _{ТН} = 10000/100 № 323-49	A	НТМК-6-71 УЗ	№ 156										
				B												
				C												
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 108072142										

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
8.49	ЗАО «Агрокомбинат Московский» КТП-50 РУ-6 кВ запитывается от п/ст 252 учет по 10 кВ КТП-2 (Котельная) яч.2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 200/5 № 1276-59	A	ТПЛ-10	№ 1065	4000	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8
				B	-	-					
				C	ТПЛ-10	№ 2656					
		ТН	К _Т = 0,5 К _{ТН} = 10000/100 № 323-49	A	НТМК-6-71 УЗ	№ 162					
				B							
				C							
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 108072013					
8.50	ЗАО «Агрокомбинат Московский» КТП-50 РУ-6 кВ запитывается от п/ст 252 учет по 10 кВ КТП ТР-Р 1 (Котельная) яч 12	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 200/5 № 1276-59	A	ТПЛ-10	№ 976	4000	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8
				B	-	-					
				C	ТПЛ-10	№ 7288					
		ТН	К _Т = 0,5 К _{ТН} = 10000/100 № 323-49	A	НТМК-6-71 УЗ	№ 156					
				B							
				C							
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 108072171					
8.51	ЗАО «Агрокомбинат Московский» КТП-50 РУ-6 кВ запитывается от п/ст 252 учет по 10 кВ КТП ТР-Р 2 (Котельная) яч.11	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 200/5 № 1276-59	A	ТПЛ-10	№ 1237	4000	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8
				B	-	-					
				C	ТПЛ-10	№ 1270					
		ТН	К _Т = 0,5 К _{ТН} = 10000/100 № 323-49	A	НТМК-6-71 УЗ	№ 156					
				B							
				C							
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 108072135					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
8.52	ЗАО «Агрокомбинат Московский» ТП-64 Ввод 1 запитывается от ТП-63	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 322952	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 322951					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 322950					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072794					
8.53	ЗАО «Агрокомбинат Московский» ТП-64 Ввод 2 запитывается от ТП-63	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 322949	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 322948					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 322947					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072897					
8.54	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-79 Секция-1 запитывается от РТП 55	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 1000/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3267	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3269					
				C	ТТЭ	№ 3268					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072781					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
8.55	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-79 Секция-2 запитывается от РТП 55	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 1000/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3270	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3272					
				C	ТТЭ	№ 3271					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073004					
8.56	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-79 Секция-3 запитывается от РТП 55	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 1000/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3310	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3296					
				C	ТТЭ	№ 3321					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072795					
8.57	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-79 Секция-4 запитывается от РТП 55	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 1000/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3311	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3299					
				C	ТТЭ	№ 3273					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072947					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
8.58	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-80 Секция-1 запитывается от РТП-61	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3264	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3263					
				C	ТТЭ	№ 3281					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072926					
8.59	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-80 Секция-2 запитывается от РТП-61	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3303	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3274					
				C	ТТЭ	№ 3276					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072822					
8.60	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-80 Секция-3 запитывается от РТП-61	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3266	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3277					
				C	ТТЭ	№ 3279					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072870					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
8.61	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-80 Секция-4 запитывается от РТП-61	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3265	200	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3275					
				C	ТТЭ	№ 3278					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073188					
8.62	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-81 Секция-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3266	200	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3275					
				C	ТТЭ	№ 3277					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073138					
8.63	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-81 Секция-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3283	200	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3284					
				C	ТТЭ	№ 3285					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072779					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
8.64	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-81 Секция-3	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3291	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3287					
				C	ТТЭ	№ 3289					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073180					
8.65	ЗАО «Агрокомбинат Московский» РТП-81 Секция-4	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3280	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3288					
				C	ТТЭ	№ 3292					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073059					
8.66	ТП-60 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 2000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 158893	400	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 158891					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 158894					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108075121					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
8.67	ТП-60 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 2000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 158892	400	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 158889					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 158885					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108075142					
8.68	ТП-62 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 2000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 158890	400	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 158887					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 87621					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108075177					
8.69	ТП-62 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 2000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 158888	400	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 158886					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 87605					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108075156					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	
8.70	КТП-40	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 319915	60	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7	
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 319916						
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 319914						
		ТН	-	A	-	-						
				B	-	-						
				C	-	-						
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073109						
8.71	КТП-41	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 319908	60	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7	
				B	ТТЭ	№ 319909						
				C	ТТЭ	№ 319910						
		ТН	-	A	-	-						
				B	-	-						
				C	-	-						
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073103						
8.72	РТП-89 Секция 1 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 1276-59	A	ТПЛ-10	№ ам8901	20000	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8	
				B	ТПЛ-10	№ ам8902						
				C	ТПЛ-10	№ ам8903						
		ТН	К _Т = 0,5 К _{ТН} = 10000/100 № 831-53	A	НТМИ-10	№ ам8901 _{ТН}						
				B								
				C								
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 108074290						

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
8.73	РТП-89 Секция 1 Ввод-2	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 1000/5 № 1276-59	A	ТПЛ-10	№ ам8904	20000	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8
				B	ТПЛ-10	№ ам8905					
				C	ТПЛ-10	№ ам8906					
		ТН	КТ = 0,5 КТН = 10000/100 № 831-53	A	НТМИ-10	№ ам8902ТН					
				B							
				C							
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 108074807					
8.74	РТП-89 Секция 2 Ввод-1	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 1000/5 № 1276-59	A	ТПЛ-10	№ ам8907	20000	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8
				B	ТПЛ-10	№ ам8908					
				C	ТПЛ-10	№ ам8909					
		ТН	КТ = 0,5 КТН = 10000/100 № 831-53	A	НТМИ-10	№ ам8903ТН					
				B							
				C							
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 108073805					
8.75	РТП-89 Секция 2 Ввод-2	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 1000/5 № 1276-59	A	ТПЛ-10	№ ам8910	20000	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8
				B	ТПЛ-10	№ ам8911					
				C	ТПЛ-10	№ ам8912					
		ТН	КТ = 0,5 КТН = 10000/100 № 831-53	A	НТМИ-10	№ ам8904ТН					
				B							
				C							
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 108072107					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ОАО «Мосрентген»											
9.1	ОАО «Мосрентген» ЦРП-6 кВ фидер -6 Ввод от п/ст 677	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 1000/5 № 1261-02	A	ТПОЛ-10 УЗ	№ 6959	12000	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8
				B	-	-					
				C	ТПОЛ-10 УЗ	№ 6384					
		ТН	КТ = 0,5 КТН = 6000/100 № 2611-70	A	НТМИ-6-66 УЗ	№ 3636					
				B							
				C							
Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 108072184							
9.2	ОАО «Мосрентген» ЦРП-6 кВ фидер -12 Ввод от п/ст 677	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 1000/5 № 1261-02	A	ТПОЛ-10 УЗ	№ 6993	12000	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8
				B	-	-					
				C	ТПОЛ-10 УЗ	№ 6925					
		ТН	КТ = 0,5 КТН = 6000/100 № 2611-70	A	НТМИ-6-66 УЗ	№ 3634					
				B							
				C							
Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 108072019							
9.3	ОАО «Мосрентген» ТП-1 Секция-1 Ввод с ЦРП-6 кВ	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 1000/5 № 1276-59	A	ТПЛ-10	№ мр01	12000	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8
				B	-	-					
				C	ТПЛ-10	№ мр02					
		ТН	КТ = 0,5 КТН = 6000/100 № 2611-70	A	НТМИ-6-66	№ мр01тн					
				B							
				C							
Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072242							

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
9.4	ОАО «Мосрентген» ВНС Ввод-1 запитан от ТР-4	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 200/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 324990	40	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 324993					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 324996					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073207					
9.5	ОАО «Мосрентген» Службное помещение ЖКХ ЦС-1 запитан от ТП-4	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 100/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 325222	20	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 325523					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 325221					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073408					
9.6	ОАО «Мосрентген» КНС ЦС-1 запитан от ТП-8	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 319220	60	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 319221					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 319222					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072377					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
9.7	ОАО «Мосрентген» Мастерская ЖКХ ЩС-1 запитан от ТП-10	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 100/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 298327	20	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 298326					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 298325					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072829					
9.8	ОАО «Мосрентген» Котельная ВРУ насос № 1 запитан от ТП-7	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 326447	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 326448					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 326449					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072877					
9.9	ОАО «Мосрентген» Котельная ВРУ насос № 2 запитан от ТП-7	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 326450	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 326451					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 326452					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072869					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
9.10	ОАО «Мосрентген» Котельная ВРУ ТР-Р № 2 запитан от ТП-7	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 322804	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 322803					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 322805					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072851					
9.11	ОАО «Мосрентген» Котельная ВРУ ТР-Р № 1 запитан от ТР-7	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 322806	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 322807					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 322808					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072851					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
КЭЧ «Теплый стан»											
10.1	КЭЧ «Теплый стан» РТП-19 Ввод-1 запитывается п/ст 677 фидер 54	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 2000/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3354	400	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3358					
				C	ТТЭ	№ 3370					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073160					
10.2	КЭЧ «Теплый стан» РТП-19 Ввод-2 запитывается п/ст 677 фидер 54	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 2000/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3356	400	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3364					
				C	ТТЭ	№ 3357					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073139					
10.3	КЭЧ «Теплый стан» ТП-1906 Ввод-1 запитывается от ТР-19	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 318027	200	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 318028					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 318026					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072450					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
10.4	КЭЧ «Теплый стан» ТП-1906 Ввод-2 запитывается от ТП-19	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 293297	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 293296					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 293295					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072429					
10.5	КЭЧ «Теплый стан» ТП-1901 Ввод-1 запитывается от РТП-19	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 320796	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 320794					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 320793					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072975					
10.6	КЭЧ «Теплый стан» ТП-1901 Ввод-2 запитывается от РТП-19	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 320798	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 320795					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 320797					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073027					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
10.7	КЭЧ «Теплый стан» ТП-1902 Ввод-1 запитывается от РТП-19	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 2000/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 14160	400	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 14172					
				C	ТТЭ	№ 14179					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073038					
10.8	КЭЧ «Теплый стан» ТП-1902 Ввод-2 запитывается от РТП-19	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 2000/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 14190	400	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 14188					
				C	ТТЭ	№ 14186					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072786					
10.9	КЭЧ «Теплый стан» ТП-1904 Ввод-1 запитывается от РТП-19	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3339	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3337					
				C	ТТЭ	№ 3340					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072836					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
10.10	КЭЧ «Теплый стан» ТП-1904 Ввод-2 запитывается от РТП-19	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3342	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3345					
				C	ТТЭ	№ 3351					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072774					
10.11	КЭЧ «Теплый стан» ТП-1906 Ввод-1 запитывается от ТП-19	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 318034	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 318030					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 318029					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072413					
10.12	КЭЧ «Теплый стан» ТП-1906 Ввод-2 запитывается от ТП-19	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 318033	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 318031					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 318032					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072446					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
10.13	КЭЧ «Теплый стан» ТП-1907 Ввод-1 запитывается от РТП-19 ячейка-4	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 323762	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 323758					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 323761					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072476					
10.14	КЭЧ «Теплый стан» ТП-1907 Ввод-2 запитывается от РТП-19 ячейка-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 323759	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 323760					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 323757					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073391					
10.15	КЭЧ «Теплый стан» ТП-1911 Ввод-1 запитывается от РТП-19	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 296098	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 296099					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 296100					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072961					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
10.16	КЭЧ «Теплый стан» ТП-1911 Ввод-2 запитывается от РТП-19	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3330	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3329					
				C	ТТЭ	№ 3320					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072815					
10.17	КЭЧ «Теплый стан» ТП-1903 Ввод-1 запитывается от РТП-19	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 296080	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 296081					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 296082					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072963					
10.18	КЭЧ «Теплый стан» ТП-1903 Ввод-2 запитывается от РТП-19	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3336	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3338					
				C	ТТЭ	№ 3340					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073006					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Д/о ИСТРА											
11.1	ТП-1 Ввод-1	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 1000/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 305021	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 305022					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 305020					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072290					
11.2	ТП-1 Ввод-2	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 1000/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 305023	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 305024					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 305025					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073314					
11.3	ТП-2 Ввод-1	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 1000/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 294989	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 303639					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 294988					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072248					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
11.4	ТП-2 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 303638	200	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 303640					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 294987					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072390					
11.5	ТП-3 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 200/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 77609	40	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 77617					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 77621					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073216					
11.6	ТП-3 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 200/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 77615	40	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 70345					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 77448					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073443					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
11.7	ТП-4 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 319161	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 319162					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 319163					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073447					
11.8	ТП-4 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 319164	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 319165					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 319166					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073625					

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
АОЗТ «Матвеевское»											
12.1	АОЗТ «Матвеевское» РТП-8 Ввод-1 запитан от п/ст № 188	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 800/5 № 36382-07	A	T-0,66 УЗ	№ 307136	160	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 УЗ	№ 307137					
				C	T-0,66 УЗ	№ 307138					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073026					
12.2	АОЗТ «Матвеевское» РТП-8 Ввод-2 запитан от п/ст № 188	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 800/5 № 36382-07	A	T-0,66 УЗ	№ 307133	160	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 УЗ	№ 307134					
				C	T-0,66 УЗ	№ 307135					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072953					
12.3	АОЗТ «Матвеевское» ТП-1404 Ввод-1 запитан от п/ст № 188	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	T-0,66 УЗ	№ 316417	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 УЗ	№ 316418					
				C	T-0,66 УЗ	№ 316419					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073193					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
12.4	АОЗТ «Матвеевское» ТП-1404 Ввод-2 запитан от п/ст № 188	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 316414	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 316415					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 316416					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073300					
12.5	АОЗТ «Матвеевское» ТП-3005 Ввод-1 запитан от РТП-8	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 318072	200	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 318073					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 318074					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073033					
12.6	АОЗТ «Матвеевское» ТП-3005 Ввод-2 запитан от РТП-8	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 318077	200	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 318078					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 318079					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073418					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
12.7	АОЗТ «Матвеевское» ТП-3003 Ввод-1 запитан от РТП-8	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 323811	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 323812					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 323813					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073355					
12.8	АОЗТ «Матвеевское» ТП-3003 Ввод-2 запитан от РТП-8	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 323814	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 323815					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 323816					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073425					
12.9	АОЗТ «Матвеевское» ТП-3002 Ввод-1 запитан от РТП-8	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 317938	200	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 317936					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 317937					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072539					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
12.10	АОЗТ «Матвеевское» ТП-3002 Ввод-2 запитан от РТП-8	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 317941	200	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 317942					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 317943					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073295					
12.11	АОЗТ «Матвеевское» ТП-3004 Ввод-1 запитан от РТП-8	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 317962	200	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 317968					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 317970					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073384					
12.12	АОЗТ «Матвеевское» ТП-3004 Ввод-2 запитан от РТП-8	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 317963	200	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 317964					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 317965					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072997					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ОАО «Биомед им. Мечникова»											
13.1	ОАО «Биомед им. Мечникова» ТП-24749 луч А	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 315469	120	Энергия активная, W _р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 315470					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 315471					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073111					
13.2	ОАО «Биомед им. Мечникова» ТП-24749 луч Б	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 315472	120	Энергия активная, W _р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 315473					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 315474					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073201					
13.3	ОАО «Биомед им. Мечникова» ТП-24744 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 311779	80	Энергия активная, W _р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 311778					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 311777					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072934					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
13.4	ОАО «Биомед им. Мечникова» ТП-24744 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 318520	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 318517					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 318514					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072983					
13.5	ОАО «Биомед им. Мечникова» ТП-5007 учет по 0,4 кВ тр-т № 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 310790	300	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 384964					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 301794					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072927					
13.6	ОАО «Биомед им. Мечникова» ТП-5007 учет по 0,4 кВ тр-т № 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 №№ 32501-08, 36382-07	A	ТТЭ	№ 10604	300	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 10609					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 3278					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072089					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
13.7	ОАО «Биомед им. Мечникова» ТП-24750 Луч А запитывается от РП-5007	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 312626	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 312627					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 312628					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072856					
13.8	ОАО «Биомед им. Мечникова» ТП-24750 Луч Б запитывается от РП-5007	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 312623	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 312624					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 312625					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073284					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ОАО «Сокол»											
14.1	ОАО «Сокол» ТП-520 Секция № 1 запитывается от п/ст № 260	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 200/5 № 1276-59	А	ТПЛ-10 У3	№ 66379	4000	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8
				В	-	-					
				С	ТПЛ-10 У3	№ 66091					
		ТН	КТ = 0,5 КТТ = 10000/100 № 11094-87	А	НАМИ-10 У2	№ 1956					
				В							
				С							
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 107078083					
14.2	ОАО «Сокол» ТП-520 Секция № 2 запитывается от п/ст № 260	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 200/5 № 1276-59	А	ТПЛ-10 У3	№ 6533	40	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 5,5 ± 2,9	± 6,2 ± 4,8
				В	-	-					
				С	ТПЛ-10 У3	№ 64531					
		ТН	КТ = 0,5 КТТ = 10000/100 № 11094-87	А	НАМИ-10 У2	№ 789					
				В							
				С							
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01		№ 107076106					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ПХ Воскресенское											
15.1	ПХ Воскресенское ТП 383 Ввод № 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3106	120	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3123					
				C	ТТЭ	№ 3132					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108070593					
15.2	ПХ Воскресенское ТП 383 Ввод № 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 325611	120	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 325612					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 325613					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108070649					
15.3	ПХ Воскресенское ТП 4201 Ввод № 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 2000/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 14199	400	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 14200					
				C	ТТЭ	№ 14203					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073380					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
15.4	ПХ Воскресенское ТП 4201 Ввод № 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 2000/5 № 32501-08	А	ТТЭ	№ 14166	400	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	ТТЭ	№ 14167					
				С	ТТЭ	№ 14174					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108070279					
15.5	ПХ Воскресенское ТП 42 Ввод № 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	А	Т-0,66 М УЗ	№ 325611	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 М УЗ	№ 325612					
				С	Т-0,66 М УЗ	№ 325613					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073422					
15.6	ПХ Воскресенское ТП 42 Ввод № 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	А	Т-0,66 М УЗ	№ 325608	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 М УЗ	№ 325609					
				С	Т-0,66 М УЗ	№ 325610					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073387					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
15.7	ПХ Воскресенское ТП 894 Ввод № 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 30/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 290514	6	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 290515					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 290516					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072738					
15.8	ПХ Воскресенское ТП 894 Ввод № 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 30/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 290511	6	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 290512					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 290513					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108070363					
15.9	ПХ Воскресенское ТП 832 Ввод № 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 313838	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 313839					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 313840					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072407					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
15.10	ПХ Воскресенское ТП 832 Ввод № 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 313835	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 313836					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 313837					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073352					
15.11	ПХ Воскресенское ТП 3602 Ввод № 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 315475	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 315476					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 315477					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073288					
15.12	ПХ Воскресенское ТП 3602 Ввод № 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 315478	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 315479					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 315480					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073181					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
15.13	ПХ Воскресенское ТП 36 Ввод № 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 319782	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 319783					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 319784					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072737					
15.14	ПХ Воскресенское ТП 36 Ввод № 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 319785	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 319786					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 319787					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072456					
15.15	ПХ Воскресенское ТП 3601 Ввод № 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 321891	60	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 321892					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 321893					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073179					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
15.16	ПХ Воскресенское ТП 3601 Ввод № 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 321894	60	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 321895					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 321896					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073165					
15.17	ПХ Воскресенское ТП 3603 Ввод № 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 326462	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 326463					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 326464					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072439					
15.18	ПХ Воскресенское ТП 3603 Ввод № 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 326459	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 326460					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 326461					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072444					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
АПБК Воскресенский											
16.1	АПБК Воскресенский ТП-6906 учет по 0,4 кВ луч А	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 326471	120	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 326472					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 326473					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073342					
16.2	АПБК Воскресенский ТП-6906 учет по 0,4 кВ луч А	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 326474	120	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 326475					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 326476					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073429					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
16.3	АПВК Воскресенский ТП-6987 Сборка А	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	А	Т-0,66 М УЗ	№ 323349	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 М УЗ	№ 323351					
				С	Т-0,66 М УЗ	№ 318206					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072907					
16.4	АПВК Воскресенский ТП-6987 Сборка Б	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	А	Т-0,66 М УЗ	№ 323352	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 М УЗ	№ 323353					
				С	Т-0,66 М УЗ	№ 323350					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073020					
16.5	АПВК Воскресенский ТП-6901 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	А	Т-0,66 М УЗ	№ 318555	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 М УЗ	№ 318548					
				С	Т-0,66 М УЗ	№ 318549					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072498					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
16.6	АПВК Воскресенский ТП-6901 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 318550	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 318552					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 318551					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072388					
16.7	АПВК Воскресенский ТП-6963 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 322833	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 322834					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 322835					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073426					
16.8	АПВК Воскресенский ТП-6963 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 322836	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 322837					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 322838					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072371					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
16.9	АПВК Воскресенский ТП-6935 Луч А	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	А	Т-0,66 М УЗ	№ 318208	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 М УЗ	№ 318313					
				С	Т-0,66 М УЗ	№ 318211					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072550					
16.10	АПВК Воскресенский ТП-6935 Луч Б	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	А	Т-0,66 М УЗ	№ 318207	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 М УЗ	№ 318210					
				С	Т-0,66 М УЗ	№ 318214					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072434					
16.11	АПВК Воскресенский ТП-6962 Луч А	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	А	Т-0,66 М УЗ	№ 325623	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 М УЗ	№ 325624					
				С	Т-0,66 М УЗ	№ 325625					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073302					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
16.12	АПВК Воскресенский ТП-6962 Луч Б	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 325620	120	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 325621					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 325622					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073415					
16.13	АПВК Воскресенский ТП-5063 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 293165	200	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 293161					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 293160					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073031					
16.14	АПВК Воскресенский ТП-5063 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 293162	200	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 293163					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 293164					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072408					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
16.15	АПБК Воскресенский ТП-6905 ТР-Т № 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 322547	60	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 322548					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 322549					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072408					
16.16	АПБК Воскресенский ТП-6905 ТР-Т № 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 320043	60	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 320044					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 320045					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073309					
16.17	АПБК Воскресенский ТП-6969 Луч А	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 318553	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 318556					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 318554					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072401					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
16.18	АПБК Воскресенский ТП-6969 Луч А	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	А	Т-0,66 М УЗ	№ 322550	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 М УЗ	№ 322546					
				С	Т-0,66 М УЗ	№ 322545					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072546					
16.19	АПБК Воскресенский ТП-6905Н Ввод А	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 32501-08	А	ТТЭ	№ 3022	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	ТТЭ	№ 3023					
				С	ТТЭ	№ 3021					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072393					
16.20	АПБК Воскресенский ТП-6905Н Ввод Б	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 32501-08	А	ТТЭ	№ 3025	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	ТТЭ	№ 3027					
				С	ТТЭ	№ 3029					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073430					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
16.21	АПВК Воскресенский ТП-6954Н ТР-Р 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 296092	300	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 296093					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 296094					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073404					
16.22	АПВК Воскресенский ТП-6954Н ТР-Р 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 296095	300	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 296096					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 296097					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073359					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Успенский Агромашплат											
18.1	ТП-5062 Успенский Агромашплат Секция № 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3307	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3308					
				C	ТТЭ	№ 3311					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072626					
18.2	ТП-5062 Успенский Агромашплат Секция № 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3306	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3312					
				C	ТТЭ	№ 3313					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072605					
18.3	ТП-6731 Успенский Агромашплат Секция № 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 293157	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 293159					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 293158					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072431					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
18.4	ТП-6731 Успенский Агромашплат Секция № 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 295613	200	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 295614					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 295615					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073237					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ЗАО Племхоз Наро-Осаново											
19.1	ЗАО Племхоз Наро-Осаново ТП 1203 Запитуется П/СТ 118	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 324351	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 324352					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 324353					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072455					
19.2	ЗАО Племхоз Наро-Осаново КТП 321 Запитуется П/СТ 789 Ф 2, 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 321864	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 321865					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 321866					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072536					
19.3	ЗАО Племхоз Наро-Осаново ТП 90 Склад Запитуется от ТП 90	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} =30/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 290516	6	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 290514					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 290515					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108075373					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
19.4	ЗАО Плеххоз Наро-Осаново ТП 90	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 200/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 313664	40	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 313665					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 313667					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072547					
19.5	ЗАО Плеххоз Наро-Осаново Щитовая 0,4 кВ от ТП91 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 50/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 295886	10	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 295885					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 295884					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072515					
19.6	ЗАО Плеххоз Наро-Осаново Щитовая 0,4 кВ от ТП91 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 100/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 297499	20	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 297502					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 297496					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073167					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
19.7	ЗАО Племхоз Наро-Осаново КТП 1336	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 320634	60	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 320635					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 320636					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073411					
19.8	ЗАО Племхоз Наро-Осаново ТП-7408 Запитывается П/СТ 789 и П/СТ 738	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 324348	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 324349					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 324350					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073382					
19.9	ЗАО Племхоз Наро-Осаново ТП 81 Тр-г № 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 303641	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 303643					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 303642					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072968					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
19.10	ЗАО Племхоз Наро-Осаново ТП 81 Тр-т № 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 303635	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 303637					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 303636					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073450					
19.11	ЗАО Племхоз Наро-Осаново ТП 90 ЦРМ Запитывается от П/СТ 789	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 200/5 № 36382-07	A	T-0,66 УЗ	№ 315838	40	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 УЗ	№ 315844					
				C	T-0,66 УЗ	№ 315841					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073096					
19.12	ЗАО Племхоз Наро-Осаново Ввод Освещения Запитывается П/СТ 789	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 30/5 № 36382-07	A	T-0,66 УЗ	№ 290511	6	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 УЗ	№ 290513					
				C	T-0,66 УЗ	№ 290512					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072941					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
19.13	ЗАО Племхоз Наро-Осаново ТП1701 ввод 1 Запитывается П/СТ 789 Ф17	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 1000/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 291325	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 291326					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 291319					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073230					
19.14	ЗАО Племхоз Наро-Осаново ТП1701 ввод 2 Запитывается П/СТ 789 Ф17	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 1000/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 291320	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 291318					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 391321					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073460					
19.15	ЗАО Племхоз Наро-Осаново КТП 1324 Запитывается П/СТ 789 Ф2	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 400/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 318519	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 318516					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 318515					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072419					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
19.16	ЗАО Племхоз Наро-Осаново КТП-1105	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 200/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 313677	40	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 313678					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 313679					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072466					
19.17	ЗАО Племхоз Наро-Осаново ТП-1323	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 150/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 276594	30	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 276595					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 276596					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073208					
19.18	ЗАО Племхоз Наро-Осаново ТП-1328	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 100/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 297503	20	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 297504					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 297498					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072472					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
19.19	ЗАО Племхоз Наро-Осаново КТП-1325	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 75/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 190937	15	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 190935					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 190936					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072500					
19.20	ЗАО Племхоз Наро-Осаново ТП-82 Секция-1 Запитана П/СТ 789	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 325617	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 325618					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 325619					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073454					
19.21	ЗАО Племхоз Наро-Осаново ТП-82 Секция-2 Запитана П/СТ 789	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 325614	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 325615					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 325616					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073461					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
19.22	ЗАО Плеххоз Наро-Осаново КТП-1327	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 200/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 313673	40	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 313674					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 313675					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073041					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Рублево-Успенский ЛОК											
20.1	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6709 Ввод А	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	А	Т-0,66 М УЗ	№ 319683	60	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 М УЗ	№ 319684					
				С	Т-0,66 М УЗ	№ 319685					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073396					
20.2	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6709 Ввод В	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	А	Т-0,66 М УЗ	№ 319723	60	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 М УЗ	№ 219219					
				С	Т-0,66 М УЗ	№ 319218					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072772					
20.3	Рублево-Успенский ЛОК РТП-16152 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	А	Т-0,66 М УЗ	№ 317966	200	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 М УЗ	№ 317969					
				С	Т-0,66 М УЗ	№ 317967					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073449					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
20.4	Рублево-Успенский ЛОК РТП-16125 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 294890	200	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 294892					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 294891					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072954					
20.5	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6714 Луч А	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 324372	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 324375					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 324376					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072499					
20.6	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6714 Луч В	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 324374	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 324373					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 324377					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073398					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
20.7	Рублево-Успенский ЛОК ТП-18332 Луч А	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 300/5 № 36382-07	А	Т-0,66 М УЗ	№ 319886	60	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 М УЗ	№ 319887					
				С	Т-0,66 М УЗ	№ 319885					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072998					
20.8	Рублево-Успенский ЛОК ТП-18332 Луч Б	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 300/5 № 36382-07	А	Т-0,66 М УЗ	№ 319888	60	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 М УЗ	№ 319889					
				С	Т-0,66 М УЗ	№ 319884					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 01080727665					
20.9	Рублево-Успенский ЛОК ТП-18332 Ввод-1	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 300/5 № 36382-07	А	Т-0,66 М УЗ	№ 320968	60	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 М УЗ	№ 320965					
				С	Т-0,66 М УЗ	№ 320966					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072766					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
20.10	Рублево-Успенский ЛОК ТП-18332 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 320969	60	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 320967					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 320964					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072835					
20.11	Рублево-Успенский ЛОК ТП-18331 Ввод А	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 319722	60	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 319725					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 319726					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072802					
20.12	Рублево-Успенский ЛОК ТП-18331 Ввод В	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 312909	60	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 312910					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 312911					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073074					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
20.13	Рублево-Успенский ЛОК ТП-18333 Ввод А	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	А	Т-0,66 УЗ	№ 321899	60	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 УЗ	№ 321897					
				С	Т-0,66 УЗ	№ 321898					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072788					
20.14	Рублево-Успенский ЛОК ТП-18333 Ввод В	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	А	Т-0,66 УЗ	№ 320046	60	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 УЗ	№ 321912					
				С	Т-0,66 УЗ	№ 320049					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073018					
20.15	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6106 Луч А	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	А	Т-0,66 М УЗ	№ 321267	60	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 М УЗ	№ 321269					
				С	Т-0,66 М УЗ	№ 319215					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073337					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
20.16	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6106 Луч В	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 321270	60	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 319719					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 321272					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072199					
20.17	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6961 Ввод А	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 323796	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 323797					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 323798					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072512					
20.18	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6961 Ввод В	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 323793	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 323794					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 323795					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073457					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
20.19	Рублево-Успенский ЛОК ТП 6794 Ввод 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 323800	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 323802					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 323803					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072297					
20.20	Рублево-Успенский ЛОК ТП 6794 Ввод 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 323799	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 323801					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 323804					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072988					
20.21	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6776 Ввод 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 322910	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 322908					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 322909					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072451					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
20.22	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6776 Ввод 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	T-0,66 УЗ	№ 322913	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 УЗ	№ 322912					
				C	T-0,66 УЗ	№ 322911					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073258					
20.23	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6773 Ввод 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 311776	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 311777					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 311778					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073321					
20.24	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6773 Ввод 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 321872	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 318209					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 321869					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073298					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
20.25	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6773 Ввод 3	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 322811	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 312065					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 312068					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073145					
20.26	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6773 Ввод 4	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 322795	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 322830					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 318212					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073073					
20.27	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6772 Ввод 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 323346	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 322796					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 322794					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072192					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
20.28	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6772 Ввод 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 323348	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 323350					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 321871					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073187					
20.29	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6912 Ввод 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 311870	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 311871					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 311872					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073456					
20.30	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6912 Ввод 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 311874	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 311873					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 311875					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073440					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
20.31	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6795 Ввод 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 326957	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 326961					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 326962					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072430					
20.32	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6795 Ввод 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 326959	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 326960					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 326958					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072428					
20.33	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6792 Ввод 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 312070	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 321868					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 312072					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073323					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
20.34	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6792 Ввод 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 321867	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 321870					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 312071					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073330					
20.35	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6793 Ввод 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 319219	60	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 321917					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 319223					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072519					
20.36	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6793 Ввод 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 320047	60	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 320048					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 320050					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108702374					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
20.37	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6791 Ввод 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 313600	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 313601					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 313598					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072383					
20.38	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6791 Ввод 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 313599	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 313602					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 313603					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073194					
20.39	Рублево-Успенский ЛОК ТП-22949 Луч А	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 325712	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 325711					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 327519					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073228					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
20.40	Рублево-Успенский ЛОК ТП-22949 Луч В	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 327515	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 327514					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 327512					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072262					
20.41	Рублево-Успенский ЛОК ТП-22948 Луч А	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 321909	60	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 321913					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 319913					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072760					
20.42	Рублево-Успенский ЛОК ТП-22948 Луч В	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 320970	60	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 320971					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 320972					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073272					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
20.43	Рублево-Успенский ЛОК ТП-24741 Ввод 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 317079	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 317077					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 317081					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072612					
20.44	Рублево-Успенский ЛОК ТП-24741 Ввод 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 317080	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 317082					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 317078					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072403					
20.45	Рублево-Успенский ЛОК ТП-23408 Ввод 1 (Петрово-Дальнее)	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 150/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 276582	30	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 276598					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 276577					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073046					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
20.46	Рублево-Успенский ЛОК ТП-23408 Ввод 2 (Петрово-Дальнее)	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 150/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 276600	30	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 276602					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 276579					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073060					
20.47	Рублево-Успенский ЛОК ТП-23409 Ввод 1	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 200/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 314490	40	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 314489					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 314491					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072452					
20.48	Рублево-Успенский ЛОК ТП-23409 Ввод 2	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 200/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 314488	40	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 314486					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 314487					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073186					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
20.49	Рублево-Успенский ЛОК ТП-24742 Ввод 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 323805	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 323807					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 323809					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072990					
20.50	Рублево-Успенский ЛОК ТП-24742 Ввод 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 323806	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 323810					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 323808					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073039					
20.51	Рублево-Успенский ЛОК ТП-22939 Луч А	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 319941	60	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 319720					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 320047					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072532					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
20.52	Рублево-Успенский ЛОК ТП-22939 Луч В	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 321264	60	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 321265					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 321266					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072449					
20.53	Рублево-Успенский ЛОК ТП-22940 Ввод 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 321269	60	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 321271					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 322542					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072534					
20.54	Рублево-Успенский ЛОК ТП-22940 Ввод 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 322543	60	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 322544					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 319215					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073358					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
20.55	Рублево-Успенский ЛОК ТП-25386 Ввод А	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	А	Т-0,66 М УЗ	№ 320061	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 М УЗ	№ 320064					
				С	Т-0,66 М УЗ	№ 320062					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072283					
20.56	Рублево-Успенский ЛОК ТП-25386 Ввод В	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	А	Т-0,66 М УЗ	№ 310072	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 М УЗ	№ 321271					
				С	Т-0,66 М УЗ	№ 310964					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072479					
20.57	Рублево-Успенский ЛОК ТП-22937 Луч А	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	А	Т-0,66 М УЗ	№ 320051	60	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 М УЗ	№ 321264					
				С	Т-0,66 М УЗ	№ 321265					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072378					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
20.58	Рублево-Успенский ЛОК ТП-22937 Луч В	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 321266	60	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 321267					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 321268					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072369					
20.59	Рублево-Успенский ЛОК ТП-25385 Ввод 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 326472	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 326478					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 326473					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072493					
20.60	Рублево-Успенский ЛОК ТП-25385 Ввод 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 326474	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 326475					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 326477					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072255					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
20.61	Рублево-Успенский ЛОК ТП-18334 Ввод 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 317939	200	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 294885					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 294886					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072522					
20.62	Рублево-Успенский ЛОК ТП-18334 Ввод 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 293299	200	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 293298					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 294987					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072463					
20.63	Рублево-Успенский ЛОК ТП-22948 Ввод 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 200/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 324995	40	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 324998					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 324997					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072395					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
20.64	Рублево-Успенский ЛОК ТП-22948 Ввод 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 200/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 324994	40	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 324992					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 324991					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072373					
20.65	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6705 Ввод 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 100/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 325218	20	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 325219					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 325215					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072432					
20.66	Рублево-Успенский ЛОК ТП-6705 Ввод 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 100/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 298322	20	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 325208					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 325206					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072269					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
20.67	Рублево-Успенский ЛОК РТП-19063 Ввод 1	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 400/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 311876	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 311878					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 312042					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072525					
20.68	Рублево-Успенский ЛОК РТП-19063 Ввод 2	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 400/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 312043	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 312041					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 312044					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072420					
20.69	Рублево-Успенский ЛОК Дом № 17 Запитан от ТП-6795 Ввод 1	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 75/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 190934	15	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 190940					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 190941					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073221					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
20.70	Рублево-Успенский ЛОК Дом № 17 Запитан от ТП-6795 Ввод 2	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 200/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 317058	40	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 317056					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 317057					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072807					
20.71	Рублево-Успенский ЛОК Дом № 17 Запитан от ТП-18335 Ввод 1 (Архангельское дом № 17)	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 100/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 297494	20	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 297493					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 297492					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073279					
20.72	Рублево-Успенский ЛОК Дом № 17 Запитан от ТП-18335 Ввод 2 (Архангельское дом № 17)	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 100/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 325230	20	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 325232					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 325231					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072441					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
20.73	Рублево-Успенский ЛОК Котельная Запитан от ТП-6704 Ввод 1	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 400/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 312067	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 322832					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 312073					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073390					
20.74	Рублево-Успенский ЛОК Котельная Запитан от ТП-6704 Ввод 2	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 400/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 322836	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 312066					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 312069					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073383					
20.75	Рублево-Успенский ЛОК Ресторан Запитан от ТП- 6949	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 200/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 317044	40	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 317045					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 317046					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108070831					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
20.76	Рублево-Успенский ЛОК ТП-22936 Ввод 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 323754	120	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 323756					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 323752					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072206					
20.77	Рублево-Успенский ЛОК ТП-22936 Ввод 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 323755	120	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 323751					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 323753					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073401					
20.78	Рублево-Успенский ЛОК ТП-24713 Ввод 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 317049	120	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 317048					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 317047					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072506					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
20.79	Рублево-Успенский ЛОК ТП-24713 Ввод 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 376576	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 276597					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 276599					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072397					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ЗАО Шаропово											
21.1	ЗАО Шаропово ТП 3403	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 319723	60	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 319727					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 319721					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073373					
21.2	ЗАО Шаропово ТП 3406 Ввод 1 Запитывается Ф34 П/ст 1707	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 317860	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 317861					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 317862					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072746					
21.3	ЗАО Шаропово ТП 3406 Ввод 2 Запитывается Ф34 П/ст 1707	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 319182	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 319183					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 319184					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072933					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
21.4	ЗАО Шарово Подвальное Помещение	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 100/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 297500	20	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 297501					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 297497					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072385					
21.5	ЗАО Шарово ТП 3 Котельная	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 200/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 313668	40	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 313670					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 313671					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072513					
21.6	ЗАО Шарово ТП-2 Запитывается Ф-34	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 326923	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 326925					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 326927					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072443					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
21.7	ЗАО Шаропово ТП-1 Ввод 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 317973	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 317974					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 317972					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072404					
21.8	ЗАО Шаропово ТП-1 Ввод 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 317975	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 317976					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 317978					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072935					
21.9	ЗАО Шаропово ТП-3 Запитывается Ф 33 П/ст 1707	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 317971	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 317977					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 317979					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072925					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
21.10	ЗАО Шарово ТП-5107 Запитывается Ф 33 П/ст 1707	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 200/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 314492	40	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 314493					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 314494					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072759					

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
ФСО России											
22.1	ФСО России ТП-6778, запитана от п/ст 482 ввод 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 318581	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 318582					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 318583					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072893					
22.2	ФСО России ТП-6778, запитана от п/ст 482 ввод 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 323400	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 323401					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 323402					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073166					
22.3	ФСО России ТП-6713 Ввод 1, запитана от п/ст 482 ввод 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 323790	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 323791					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 323792					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108070892					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
22.4	ФСО России ТП-6713 Ввод 2, запитана от п/ст 482 ввод 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 314957	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 314958					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 314959					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072508					
22.5	ФСО России ТП-5031 Ввод 1 запитана от п/ст 316	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 296209	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 296210					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 296211					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072989					
22.6	ФСО России ТП-5031 Ввод 2 запитана от п/ст 316	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 296214	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 296215					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 296216					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072758					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
22.7	ФСО России РТП-5040 Ввод 1 запитана от п/ст 482	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 323745	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 323746					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 323747					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073045					
22.8	ФСО России РТП-5040 Ввод 2 запитана от п/ст 482	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 323748	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 323749					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 323750					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073024					
22.9	ФСО России ТП-6742 Ввод 1 запитана от п/ст 482	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 323414	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 323413					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 323412					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073244					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
22.10	ФСО России ТП-6742 Ввод 2 запитана от п/ст 482	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 323409	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 323410					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 323411					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072496					
22.11	ФСО России ТП-6938 Ввод А запитана от п/ст 482	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 323403	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 323404					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 323405					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072844					
22.12	ФСО России ТП-6938 Ввод В запитана от п/ст 482	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 323406	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 323407					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 323408					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073131					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
22.13	ФСО России ТП-5006 Ввод 1 запитана от п/ст 482	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 314826	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 314828					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 314830					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072379					
22.14	ФСО России ТП-5006 Ввод 2 запитана от п/ст 482	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 314825	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 314827					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 314829					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073130					
22.15	ФСО России ТП-5028 Ввод 1 запитана от п/ст 67	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 296212	200	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 296217					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 296213					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072406					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
22.16	ФСО России ТП-5028 Ввод 2 запитана от п/ст 67	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 293380	200	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 293374					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 293375					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073442					
22.17	ФСО России ТП-6790 Ввод 1 запитана от п/ст 67	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 324360	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 324361					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 324362					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073010					
22.18	ФСО России ТП-6790 Ввод 2 запитана от п/ст 67	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 324363	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 324364					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 324365					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072780					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
22.19	ФСО России ТП-6640 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 321902	60	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 321901					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 321900					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072518					
22.20	ФСО России ТП-6640 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 321905	60	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 321904					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 321903					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072422					
22.21	ФСО России ТП-5029 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 321601	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 321603					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 321600					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108070322					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
22.22	ФСО России ТП-5029 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 321602	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 321604					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 321599					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072381					
22.23	ФСО России ТП-24712 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 324355	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 324356					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 324354					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072435					
22.24	ФСО России ТП-24712 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 324357	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 324358					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 324359					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072415					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
22.25	ФСО России ТП-16154 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 32501-08	А	ТТЭ	№ 3326	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	ТТЭ	№ 3296					
				С	ТТЭ	№ 3316					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072414					
22.26	ФСО России ТП-16154 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 32501-08	А	ТТЭ	№ 3309	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	ТТЭ	№ 3324					
				С	ТТЭ	№ 3328					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073377					
22.27	ФСО России ТП-18336 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 36382-07	А	Т-0,66 М УЗ	№ 296254	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 М УЗ	№ 296255					
				С	Т-0,66 М УЗ	№ 296256					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073243					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
22.28	ФСО России ТП-18336 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 296257	300	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 296258					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 296259					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073250					
22.29	ФСО России ТП-16153 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 310798	300	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 384962					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 384963					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073257					
22.30	ФСО России ТП-16153 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 384961	300	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 384960					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 384959					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073123					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
22.31	ФСО России ТП-18338 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 311771	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 311772					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 311773					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073174					
22.32	ФСО России ТП-18338 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 311774	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 311775					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 311776					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072744					
22.33	ФСО России ТП-18343 Секция А тр-р 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 312629	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 312630					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 312631					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073011					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
22.34	ФСО России ТП-18343 Секция А тр-р 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 322405	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 322404					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 329612					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072996					
22.35	ФСО России ТП-18343 Секция Б тр-р 1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 312058	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 312060					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 312061					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072886					
22.36	ФСО России ТП-18343 Секция Б тр-р 2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 322800	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 322801					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 322802					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072863					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
22.37	ФСО России ТП-16161 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 313844	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 313845					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 313846					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072467					
22.38	ФСО России ТП-16161 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 323780	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 323779					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 327780					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073200					
22.39	ФСО России ТП-16161 Котлы-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 325629	300	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 325630					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 325631					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073117					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
22.40	ФСО России ТП-16161 Котлы-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 325626	300	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 325627					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 325628					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073215					
22.41	ФСО России ТП-23410 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 323789	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 323788					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 323787					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073251					
22.42	ФСО России ТП-23410 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 323728	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 323729					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 323727					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073328					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
22.43	ФСО России ТП-6712 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 314954	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 314955					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 314956					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072527					
22.44	ФСО России ТП-6712 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 323730	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 323731					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 323732					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073286					
22.45	ФСО России ТП-6960 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 150/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 285457	30	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 285456					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 285455					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073376					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
22.46	ФСО России ТП-6960 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 150/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 285454	30	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 285453					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 285452					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073370					
22.47	ФСО России ТП-25034 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 100/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 299636	20	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 299638					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 299637					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108073412					
22.48	ФСО России ТП-25034 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 100/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 299641	20	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 299640					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 299639					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072533					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
Совхоз «Москворецкий»											
23.1	с-з «Москворецкий» ТП-6310	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 УЗ	№ 319216	60	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 УЗ	№ 220047					
				C	Т-0,66 УЗ	№ 319217					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072184					
23.2	с-з «Москворецкий» КТП-6105	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 150/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 284677	30	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 284678					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 284679					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072427					
23.3	с-з «Москворецкий» КТП-6115	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 200/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 315682	40	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 315683					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 315684					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073125					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
23.4	с-з «Московрецей» ТП-6202 Тракторный парк	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 200/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 313680	40	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 313681					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 315680					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072890					
23.5	с-з «Московрецей» ТП-6202 Пожарное Дело	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 100/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 299642	20	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 299643					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 299644					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073152					
23.6	с-з «Московрецей» ТП-6201 Центральная контора	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 100/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 297505	20	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 297506					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 297507					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072543					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
23.7	с-з «Московецкий» ТП-6201 Столовая	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 100/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 297508	20	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 297509					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 297510					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073222					
23.8	с-з «Московецкий» ТП-6604	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 319686	60	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 319687					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 319688					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072411					
23.9	с-з «Московецкий» ТП-6203 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 319185	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 319186					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 319187					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073153					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
23.10	с-з «Московецкий» ТП-6203 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 319188	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 319189					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 319190					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072837					
23.11	с-з «Московецкий» ТП-6311	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 322797	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 322798					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 322799					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072448					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ОАО «Марьинская птицефабрика»											
24.1	ОАО «Марьинская птицефабрика» ТП-1201 Ввод-1 Запитывается от п/ст 426	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 312052	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 312047					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 312051					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072865					
24.2	ОАО «Марьинская птицефабрика» ТП-1201 Ввод-2 Запитывается от п/ст 426	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 312053	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 312054					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 312055					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072977					
24.3	ОАО «Марьинская птицефабрика» ТП-959 Ввод-1 Запитывается от п/ст 426	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 325605	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 325606					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 325607					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073311					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
24.4	ОАО «Марьинская птицефабрика» ТП-959 Ввод-2 Запитывается от п/ст 426	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 400/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 312048	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 312049					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 312050					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072976					
24.5	ОАО «Марьинская птицефабрика» ТП-814 Ввод-1 Запитывается от п/ст 426	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 600/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 323599	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 323610					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 323611					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072981					
24.6	ОАО «Марьинская птицефабрика» ТП-814 Ввод-2 Запитывается от п/ст 426	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 600/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 325602	120	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 325603					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 325604					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072921					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
24.7	ОАО «Марьинская птицефабрика» ТП-1195 Ввод-1 Запитывается от п/ст 426	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 600/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 323773	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 323769					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 323774					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073095					
24.8	ОАО «Марьинская птицефабрика» ТП-1195 Ввод-2 Запитывается от п/ст 426	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 600/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 323770	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 323771					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 323772					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072928					
24.9	ОАО «Марьинская птицефабрика» ТП-1199 Ввод-1 Запитывается от п/ст 426	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 200/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 315845	40	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 315839					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 315842					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073034					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
24.10	ОАО «Марьинская птицефабрика» ТП-1199 Ввод-2 Запитывается от п/ст 426	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 200/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 315843	40	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 315840					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 315846					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072751					
24.11	ОАО «Марьинская птицефабрика» ТП-1198 Ввод-1 Запитывается от п/ст 426	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 1500/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3350	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3349					
				C	ТТЭ	№ 3314					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072970					
24.12	ОАО «Марьинская птицефабрика» ТП-1198 Ввод-2 Запитывается от п/ст 426	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 1500/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3302	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3315					
				C	ТТЭ	№ 3301					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072752					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
24.13	ОАО «Марьинская птицефабрика» ТП-1197 Ввод-1 Запитывается от п/ст 426	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3271	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3273					
				C	ТТЭ	№ 3294					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072942					
24.14	ОАО «Марьинская птицефабрика» ТП-1197 Ввод-2 Запитывается от п/ст 426	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3280	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3281					
				C	ТТЭ	№ 3291					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073229					
24.15	ОАО «Марьинская птицефабрика» ТП-1194 Ввод-1 Запитывается от п/ст 426	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 326963	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 326965					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 326967					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072991					

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
24.16	ОАО «Марьинская птицефабрика» ТП-1194 Ввод-2 Запитывается от п/ст 426	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 600/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 326964	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 326968					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 326966					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072773					
24.17	ОАО «Марьинская птицефабрика» ТП-1193 Ввод-1 Запитывается от п/ст 426	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 600/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 313846	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 313844					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 313845					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072967					
24.18	ОАО «Марьинская птицефабрика» ТП-1193 Ввод-2 Запитывается от п/ст 426	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 600/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 313841	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 313842					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 313843					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073012					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
24.19	ОАО «Марьинская птицефабрика» ТП-1200 Ввод-1 Запитывается от п/ст 426	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3291	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3284					
				C	ТТЭ	№ 3278					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073005					
24.20	ОАО «Марьинская птицефабрика» ТП-1200 Ввод-2 Запитывается от п/ст 426	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3274	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3285					
				C	ТТЭ	№ 3292					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073075					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Психоневрологический диспансер № 5											
25.1	Психоневрологический диспансер № 5 РТП-18 Ввод-1 Запитується от п/ст 426	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 315472	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 315473					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 315474					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073104							
25.2	Психоневрологический диспансер № 5 РТП-18 Ввод-2 Запитується от п/ст 426	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 315469	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 315470					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 315471					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072469							
25.3	Психоневрологический диспансер № 5 ТП-1180 Ввод-1 Запитується от п/ст 426	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 294990	200200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 294991					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 294992					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073214							

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
25.4	Психоневрологический диспансер № 5 ТП-1180 Ввод-2 Запитувается от п/ст 426	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 294985		Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 294986					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 294987					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073237					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Росса-Центр											
26.1	ТП-24246 Ввод-А	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 314771	120	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 314772					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 314773					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073365					
26.2	ТП-24246 Ввод-Б	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 314774	120	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 314775					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 314776					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072492					
26.3	ТП-24545 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3015	120	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3018					
				C	ТТЭ	№ 3017					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072808					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
26.4	ЗТП-6974 Ввод-А	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	А	Т-0,66 М УЗ	№ 294887	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 М УЗ	№ 294888					
				С	Т-0,66 М УЗ	№ 294889					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073397					
26.5	ЗТП-6974 Ввод-Б	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	А	Т-0,66 М УЗ	№ 293376	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 М УЗ	№ 293373					
				С	Т-0,66 М УЗ	№ 293381					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072276					
26.6	ТП-24268 Ввод-А	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	А	Т-0,66 М УЗ	№ 293377	200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 М УЗ	№ 293378					
				С	Т-0,66 М УЗ	№ 293379					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073307					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
26.7	ТП-24268 Ввод-Б	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	А	Т-0,66 М УЗ	№ 293373	200	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	Т-0,66 М УЗ	№ 296217					
				С	Т-0,66 М УЗ	№ 296212					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073067					
26.8	ТП-25376 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 32501-08	А	ТТЭ	№ 3290	300	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	ТТЭ	№ 3274					
				С	ТТЭ	№ 3377					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072520					
26.9	ТП-25377 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 32501-08	А	ТТЭ	№ 3275	300	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				В	ТТЭ	№ 3304					
				С	ТТЭ	№ 3344					
		ТН	-	А	-	-					
				В	-	-					
				С	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072982					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
26.10	ТП-25378 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3272	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3276					
				C	ТТЭ	№ 3283					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072462					
26.11	ТП-19062 Ввод-А	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 32501-08	A	ТТЭ	№ 3286	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	ТТЭ	№ 3275					
				C	ТТЭ	№ 3287					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072486					
26.12	ТП-19062 Ввод-Б	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1500/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 384961	300	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 384962					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 384963					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073293					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Ассоциация Околица											
27.1	Ассоциация Околица РТП-26076 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 312062	80	Энергия активная, W _р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 312063					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 312064					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072541					
27.2	Ассоциация Околица РТП-26076 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 312056	80	Энергия активная, W _р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 312057					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 312059					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073202					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ВГУП УС №4 Спецстрой России											
28.1	ТП-1105 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 321906	60	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 321907					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 321908					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072234					
28.2	ТП-1105 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 312038	80	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 312039					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 312040					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073235					
28.3	ТП-1102 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 323781	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 323782					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 323783					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072529					

Продолжение таблицы 1

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
28.4	ТП-1102 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 323784	120	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 323785					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 323786					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072528					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
«Рондорф»											
29.1	Рондорф ТП-25867 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 321321	120	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 321322					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 321323					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072471					
29.2	Рондорф ТП-25867 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 319410	120	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 319411					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 319409					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073344					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
«Селяне»											
30.1	Селяне ТП-24249 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 323775	200	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 323776					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 323778					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073316					
30.2	Селяне ТП-24249 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 317935	200	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 294893					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 317940					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072376					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Коммуналка Пластик												
31.1	Коммуналка-Пластик КТП-563 Ввод-1	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 400/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 293293	80	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7	
				B	T-0,66 М УЗ	№ 293292						
				C	T-0,66 М УЗ	№ 293294						
		ТН	-	A	-	-						
				B	-	-						
				C	-	-						
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072458						

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Лукоморье											
32.1	Лукоморье ТП-2404 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 800/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 334973	160	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 254025					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 334972					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072241					
32.2	Лукоморье ТП-2404 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 800/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 303155	160	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 303154					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 303156					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072465					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
Горки XXI											
33.1	Горки XXI ТП-5970 Ввод-А	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 293172	200	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 293173					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 293174					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072526					
33.2	Горки XXI ТП-5970 Ввод-Б	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 1000/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 293169	200	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 293171					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 293170					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073362					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Энергетик											
34.1	Энергетик ТП-4901	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 300/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 40089	60	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 49804					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 72304					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073271					
34.2	Энергетик ТП-4903	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 300/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 095022	60	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 095028					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 095029					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073334					
34.3	Энергетик ТП-4904	ТТ	КТ = 0,5 КТТ = 300/5 № 36382-07	A	T-0,66 М УЗ	№ 91139	60	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	T-0,66 М УЗ	№ 91138					
				C	T-0,66 М УЗ	№ 91140					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	КТ = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072457					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
КСЦ Переделкино											
35.1	КСЦ Переделкино ТП-20643 Луч А	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 00205	120	Энергия активная, W _р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 07342					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 00183					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072946					
35.2	КСЦ Переделкино ТП-20643 Луч Б	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 600/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 00085	120	Энергия активная, W _р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 00195					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 00190					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072939					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Лесные Дали М											
36.1	Лесные Дали М ТП-5973 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 800/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 307145	160	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 307146					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 307147					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108073419					
36.2	Лесные Дали М ТП-5973 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 800/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 307148	160	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 307149					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 307150					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072919					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Виаком											
37.1	Виаком ТП-23975 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 095021	80	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 095024					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 095023					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072453					
37.2	Виаком ТП-23975 Ввод-2	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 400/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 095025	80	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 095026					
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 095027					
		ТН	-	A	-	-					
				B	-	-					
				C	-	-					
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 108072421					

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
СНТ Связист												
38.1	СНТ Связист КТП-4414 Ввод-1	ТТ	К _Т = 0,5 К _{ТТ} = 300/5 № 36382-07	A	Т-0,66 М УЗ	№ 091143	80	Энергия активная, W _Р Энергия реактивная, W _Q	Активная Реактивная	± 1,0 ± 2,1	± 6,1 ± 4,7	
				B	Т-0,66 М УЗ	№ 091141						
				C	Т-0,66 М УЗ	№ 091142						
		ТН	-	A	-	-						
				B	-	-						
				C	-	-						
		Счетчик	К _Т = 0,5S/1,0 К _{сч} = 1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.09		№ 0108072220						

В таблице 1 в графе «Погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации, ± %» приведены границы погрешности результата измерений посредством ИК при доверительной вероятности $P=0,95$, $\cos\varphi=0,5$ ($\sin\varphi=0,87$) и вторичном токе ТТ, равном 5 % от $I_{ном}$.

Примечания:

- В Таблице 1 приведены метрологические характеристики основной погрешности ИК (нормальные условия эксплуатации) и погрешности ИК в реальных условиях эксплуатации для измерения электрической энергии и средней мощности (получасовых);
- Нормальные условия эксплуатации:
 - параметры питающей сети: напряжение - $(220\pm4,4)$ В; частота - $(50 \pm 0,5)$ Гц;
 - параметры сети: диапазон напряжения - $(0,99 \div 1,01)U_n$; диапазон силы тока - $(1,0 \div 1,2)I_n$; диапазон коэффициента мощности $\cos\varphi$ ($\sin\varphi$) – $0,87(0,5)$; частота - $(50 \pm 0,5)$ Гц;
 - температура окружающего воздуха: ТТ - от -55°C до $+60^\circ\text{C}$; ТН - от -45°C до $+45^\circ\text{C}$; счетчиков: в части активной энергии - от $+21^\circ\text{C}$ до $+25^\circ\text{C}$, в части реактивной энергии - от $+18^\circ\text{C}$ до $+22^\circ\text{C}$; УСПД - от $+15^\circ\text{C}$ до $+25^\circ\text{C}$;
 - относительная влажность воздуха - (70 ± 5) %;
 - атмосферное давление - (750 ± 30) мм рт.ст.
- Рабочие условия эксплуатации:

для ТТ и ТН:

 - параметры сети: диапазон первичного напряжения - $(0,9 \div 1,1)U_{н1}$; диапазон силы первичного тока - $(0,01 (0,05) \div 1,2)I_{н1}$; коэффициент мощности $\cos\varphi$ ($\sin\varphi$) - $0,5 \div 1,0 (0,6 \div 0,87)$; частота - $(50 \pm 0,5)$ Гц;
 - температура окружающего воздуха - от -45°C до $+45^\circ\text{C}$;
 - относительная влажность воздуха - (70 ± 5) %;
 - атмосферное давление - (750 ± 30) мм рт.ст.

Для электросчетчиков:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - $(0,9 \div 1,1)U_{н2}$; диапазон силы вторичного тока - $(0,02 \div 0,01 \text{ при } \cos\varphi=1) \div 1,2)I_{н2}$, диапазон коэффициента мощности $\cos\varphi$ ($\sin\varphi$) - $0,8 \div 1$ ($0,6$); частота - $(50 \pm 0,5)$ Гц;
- магнитная индукция внешнего происхождения - $0,5$ мТл;
- температура окружающего воздуха - от $+15^\circ\text{C}$ до $+30^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха - $(40-60)\%$;
- атмосферное давление - (750 ± 30) мм рт.ст.

Для аппаратуры передачи и обработки данных:

- параметры питающей сети: напряжение - (220 ± 10) В; частота - (50 ± 1) Гц;
- температура окружающего воздуха - от $+15^\circ\text{C}$ до $+25^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха - $(70 \pm 5)\%$;
- атмосферное давление - (750 ± 30) мм рт.ст.

4. Измерительные каналы включают измерительные трансформаторы тока по ГОСТ 7746, измерительные трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983, счетчики электрической энергии по ГОСТ 30206 в режиме измерения активной электрической энергии и по ГОСТ 26035 в режиме измерения реактивной электрической энергии;

5. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные (см. п.1 Примечания) утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 1, УСПД на одностипный утвержденного типа. Замена оформляется актом установленном на объектах ОАО «Мосэнергосбыт» порядке. Акт хранится совместно с описанием типа на АИИС КУЭ Западного МРО ОАО «Мосэнергосбыт».