

ОКП 42 1364

СОГЛАСОВАНО

в части раздела «Поверка»
с изменением № 1

Директор по качеству

АО «ПГ «Метран»

А. И. Кондрашов

« 28 » 02 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

в части раздела «Поверка»

с изменением № 1

И. о. директора

ФБУ «Челябинский ЦСМ»

О. Ю. Матанцева

« 28 » 02 2019 г.



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА ВИХРЕАКУСТИЧЕСКИЙ МЕТРАН-300ПР

Руководство по эксплуатации

раздел «Поверка» с изменением № 1

СПГК.407131.026РЭ

Версия 49



EAC

Инв. № подл.	Р 462	Подпись и дата	13.05.19	Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата	
--------------	-------	----------------	----------	--------------	--	--------------	--	----------------	--

48 зам. 13.058-19 13.05.19

Приложение Д Методика оценки потерь давления при установке

преобразователя92

Приложение Е Габаритные и установочные размеры преобразователя.....99

Приложение Ж Монтаж преобразователя.....107

Приложение И Конструкция струевыпрямителя.....112

Приложение К Вставка технологическая.....113

Приложение Л Схемы соединений преобразователя со вторичными приборами.. 114

Приложение М Схема установки приспособления для демонтажа

преобразователя.....119

Приложение Н Схемы установки тела обтекания.....120

Приложение П Схемы соединений и подключений преобразователя

при поверке.....125

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Р 462	ЖИЛ - 18.05.16			

47	Зам	13.102-16	ЖИЛ	18.05.16	СПГК.407131.026 РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		3

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа работы, правил эксплуатации, технического обслуживания и поверки вихреакустического преобразователя расхода Метран-300ПР (в дальнейшем - преобразователя).

В руководстве по эксплуатации приведены основные технические характеристики преобразователя, сведения о работе отдельных функциональных устройств, требования, которые должны выполняться при монтаже и эксплуатации, указания по поверке, правила транспортирования и хранения и другие сведения, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации преобразователя.

При эксплуатации преобразователя дополнительно руководствоваться паспортом СПГК.407131.026 ПС.

Конструкция преобразователя предприятием-изготовителем постоянно совершенствуется, поэтому могут быть незначительные отличия от приведенного в настоящем документе описания, не влияющие на работоспособность и технические характеристики преобразователя.

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем руководстве по эксплуатации, приведен в приложении А.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Преобразователь предназначен для измерений объемного расхода жидкости, накопленного объема и времени наработки.

Применяется для измерений расхода и объема воды и водных растворов в заполненных трубопроводах в системах водо- и теплоснабжения (питьевого, горячего, технического) как в составе теплосчетчиков или счетчиков-расходомеров, так и автономно.

Инв. № полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
ФН62	Исх. 13.05.19			

48	Исх.	13.058-19	Исх.	13.05.19	СПГК.407131.026 РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		4

1.1.2 Вид климатического исполнения преобразователя УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150, но для работы при температурах от минус 40 до плюс 70 °С.

1.1.3 Преобразователь предназначен для работы во взрывобезопасном помещении.

1.1.4 Порядок записи обозначения преобразователей при заказе:

Метран-300ПР - 50 - А - 0,1 - 02 - 42 - Н - И - ШР - К1 - П ТУ4213-026-12580824-96

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

I – наименование преобразователя.

II – диаметр условного прохода преобразователя Ду, мм (25, 32, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300).

III – код преобразователя в зависимости от способа монтажа:

- А - код преобразователя с коническими переходами, выполненными в проточной части, для Ду 25, 32, 50, 80, 100 мм;

- В - код преобразователя с коническими переходами, монтируемыми на трубопровод отдельно от проточной части, для Ду 150, 200 мм;

- L – код преобразователя с проточной частью, выполненной литьевым способом (конические переходы в проточной части).

Примечание - Для преобразователей Ду 250, Ду 300 мм код не указывается.

IV – цена импульса выходного сигнала согласно таблице 1.2.

V – код материалов комплекта монтажных частей, контактирующих с измеряемой средой согласно приложению Б.

Примечание - Код не указывается при записи в поле XI - К0 или при отсутствии КМЧ в заказе .

VI – код наличия выходного сигнала:

- токового выходного сигнала 4-20 мА с цифровым сигналом по HART протоколу (42 - Н);

- цифрового сигнала по ModBus протоколу (Mod).

Инов. № подл.	Подпись и дата	Инов. № дубл.	Подпись и дата
Инов. инв. №	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата
Инов. № подл.	Подпись и дата	Инов. № дубл.	Подпись и дата
Инов. инв. №	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
47	3	13.102-16	И.И.И.	18.05.16

СПГК.407131.026 РЭ

Лист
5

VI - код наличия ЖКИ - И.

VII - код электрического подсоединения: сальниковый ввод (С) или штепсельный разъём (ШР).

IX - код комплекта монтажных частей согласно приложению В.

X - код наличия протокола проливки - П.

XI - нормативный документ (технические условия) на преобразователь.

Примечание - При оформлении заказа обозначение ТУ не указывать.

Примеры записи условного обозначения:

- при заказе преобразователя Метран-300ПР с диаметром условного прохода проточной части преобразователя Ду80 мм, с коническими переходами, выполненными в проточной части преобразователя (исполнение А), с ценой импульса 0,01 м³/имп, с материалами, контактирующими с измеряемой средой, по коду 01 (материалы проточной части), с токовым выходным сигналом 4-20 мА, с цифровым выходным сигналом по HART- протоколу, с ЖКИ, с подключением внешних электрических цепей питания и импульсного выходного сигнала через сальниковый ввод (С), с комплектом монтажных частей по коду К1, с протоколом проливки:

Метран-300ПР - 80 - А - 0,01 - 01 - 42 - И - С - К1 - П;

- в документации другой продукции, в которой может применяться преобразователь Метран-300ПР с диаметром условного прохода проточной части преобразователя Ду200 мм, с коническими переходами, монтируемыми на трубопровод отдельно от проточной части (исполнения В), с ценой импульса 0,1 м³/имп, с материалами, контактирующими с измеряемой средой, по коду 02 (материалы проточной части), с цифровым выходным сигналом по Modbus-протоколу, с подключением внешних электрических цепей питания и импульсного выходного сигнала через штепсельный разъём (ШР), с комплектом монтажных частей по коду К2:

Метран-300ПР - 200 - В - 0,1 - 02 - Mod - ШР - К2 ТУ 4213-026-12580824-96.

Инв. № подл.	Подпись и дата
Д 416.2	И.В.Сид. 18.05.16
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

47	Зам.	13.102-16	И.В.Сид.	18.05.16
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ

Лист
6

1.2 Характеристики

1.2.1 Преобразователь предназначен для измерения объема и расхода воды и водных растворов со следующими параметрами:

- температура от 1 до 150 °С;
- избыточное давление до 1,6 МПа;
- вязкость до $2 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$.

1.2.2 Минимальные и максимальные значения измеряемого расхода в зависимости от диаметра условного прохода преобразователя (D_u) указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1

D_u , мм	Значения расхода, $\text{м}^3/\text{ч}$			
	$Q_{\min}$	$Q_{\max}$	Q_1	Q_2
25	0,18	9	0,3	0,6
32	0,25	20	0,5	1,0
50	0,40	50	1,0	2,0
80	1,00	120	2,5	5,0
100	1,50	200	4,0	8,0
150	5,00	400	8,0	16,0
200	6,00	700	14,0	28,0
250	12,00	1400	34,0	68,0
300	18,00	2000	48,0	96,0

Примечание: Q_1 и Q_2 – граничные значения нормирования расхода при нормировании погрешностей

1.2.3 Для предотвращения кавитации и обеспечения работоспособности преобразователя при расходе Q избыточное давление жидкости P на расстоянии 5 D_u ниже преобразователя должно быть не менее вычисленного по формуле:

$$P = 3 \cdot \Delta P + 1,3 \cdot P_{\text{нп}}(t), \quad (1.1)$$

где P – избыточное давление в трубопроводе на расстоянии 5 D_u ниже преобразователя, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$);

$P_{\text{нп}}(t)$ – давление насыщенных паров жидкости при ее фактической температуре t , МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$). Значение $P_{\text{нп}}$ для воды приведено в приложении Г;

Инт. № подл.	Подпись и дата	Инт. № дубл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инт. № дубл.	Подпись и дата	Инт. № подл.
38	10.11.10						

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
38	10.11.10	10.11.10	10.11.10	10.11.10

СПГК.407131.026 РЭ

ΔP – потери давления на преобразователе при расходе Q согласно приложению Д, МПа (кгс/см²).

1.2.4 Преобразователь имеет импульсный выходной сигнал типа «замкнуто/разомкнуто» (оптопара). Дополнительно могут присутствовать, как опции, выходные сигналы других типов:

- аналоговый сигнал постоянного тока (в дальнейшем – токовый сигнал) с цифровым сигналом на базе HART протокола в стандарте Bell-202;
- цифровой сигнал на базе протокола ModBus RTU в стандарте EIA RS-485;
- сигнал на ЖКИ.

Примечание – Одновременно не могут присутствовать цифровые сигналы HART и ModBus.

1.2.5 Параметры импульсного выходного сигнала

1.2.5.1 Импульсный выходной сигнал типа «замкнуто/разомкнуто» обеспечивает максимальный ток коммутации 32 мА, максимальное напряжение коммутации 30 В и имеет гальваническую развязку от корпуса преобразователя, аналогового сигнала и цифрового сигнала в стандарте RS-485.

1.2.5.2 Номинальная статическая характеристика преобразователя по импульсному выходному сигналу имеет вид:

$$T = \frac{C \cdot 3,6 \cdot 10^6}{Q}, \quad (1.2)$$

где T - период следования выходных импульсов T , мс;

Q - значение измеренного преобразователем расхода, м³/ч;

C - цена импульса преобразователя, м³/имп.

1.2.5.3 Цена и длительность импульса импульсного выходного сигнала преобразователя настраивается по цифровым протоколам.

Преобразователь имеет основную цену (C_1) и длительность импульса (τ_1), приведённую в таблице 1.2.

Преобразователь так же имеет возможность изменения цены на C_2 и длительности импульса на τ_2 .

Длительность импульсов τ_2 , мс, вычисляется по формуле:

$$\tau_2 = 1 \cdot n, \quad (1.3)$$

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Q 462	Жил. 18.05.16			

47	Жил.	13.102-16	Жил.	18.05.16
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ

где n – любое целое число из диапазона от 1 до 250 и удовлетворяет условию:

$$\tau_2 \leq \frac{C_2 \cdot 3,6 \cdot 10^6}{Q_{\max}} - 1, \quad (1.4)$$

где $Q_{\max}$ – максимальное значение измеряемого расхода согласно таблице 1.1.

Рекомендуемые значения цены (C_2) и длительности импульса (τ_2) приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Ду, мм	Основная цена импульса $C_1, \text{м}^3/\text{имп}$	Рекомендуемая цена импульса $C_2, \text{м}^3/\text{имп}$	
	Основная длительность импульса $\tau_1 = 100, \text{мс}$	Рекомендуемая длительность импульса	
		$\tau_2 = 10 \text{ мс}$	$\tau_2 = 100 \text{ мс}$
25; 32	0,001	0,0001	0,01
50; 80; 100	0,010	0,0010	0,10
150; 200; 250; 300	0,100	0,0100	1,00

1.2.5.4 Максимальное напряжение на импульсном выходе преобразователя в состоянии “замкнуто” при максимальном токе коммутации не превышает 1,5 В.

1.2.5.5 Объем измеряемой среды $V, \text{м}^3$, вычисляется по формуле:

$$V = N \cdot C, \quad (1.5)$$

где N – количество импульсов, поступивших на импульсный выход преобразователя, имп;

C – цена импульса преобразователя, $\text{м}^3/\text{имп}$.

Имп. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата
90 462	16.11.10			

38	7000	181.492-10	Смет	11.11.10
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ				Лист
				9

1.2.6 Параметры ЖКИ

1.2.6.1 ЖКИ отображает следующую информацию:

- величину мгновенного расхода, м³/ч;
- величину накопленного объема, м³;
- время наработки преобразователя расхода, ч;
- температуру измеряемой среды, °С;
- коды исключительных ситуаций - символы «о», «L», «d», «H», «A», «E».

1.2.6.2 Формат отображения информации на ЖКИ:

- величина мгновенного расхода – XXX,XX м³/ч (число знаков после запятой зависит от текущего значения расхода и устанавливается автоматически);
- величина накопленного объема – XXXXXXXX,X м³ (число знаков после запятой определяется ценой импульса и устанавливается автоматически);
- время наработки – XXXXX,X ч;
- температура измеряемой среды – XX,X °С.

Примечание - Отображение времени наработки и температуры происходит попеременно в одной строке с интервалом (4 ± 0,5) с.

1.2.7 Параметры токового выходного сигнала

1.2.7.1 Токовый сигнал 4-20 мА имеет гальваническую развязку от корпуса преобразователя, импульсного сигнала и передается по токовой петле отдельно от линий питания преобразователя (четырёхпроводная схема включения).

1.2.7.2 Преобразователь имеет возможность перенастройки характеристики токового выходного сигнала с линейно возрастающей на линейно убывающую и наоборот.

1.2.7.3 Номинальная статическая характеристика преобразователя по токовому выходному сигналу с линейно возрастающей зависимостью аналогового выходного сигнала от входной измеряемой величины имеет вид:

$$I = I_{\min} + \frac{(Q - Q_{\text{нпи}}) \cdot (I_{\max} - I_{\min})}{Q_{\text{впи}} - Q_{\text{нпи}}}, \quad (1.6)$$

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
4462	4462. 18.05.16			
417	Зам. 13.102-16	Зам. 18.05.16		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
СПГК.407131.026 РЭ				Лист
				10

где I – текущее значение выходного сигнала, мА;

Q – текущее значение расхода, м³/ч;

I_{max} и I_{min} – верхнее и нижнее предельные значения выходного сигнала, мА;

$Q_{ВПИ}$ и $Q_{НПИ}$ – верхний и нижний пределы измеряемого расхода по токовому сигналу, м³/ч.

1.2.7.4 Номинальная статическая характеристика преобразователя по токовому выходному сигналу с линейно убывающей зависимостью аналогового выходного сигнала от входной измеряемой величины имеет вид:

$$I = I_{max} - \frac{(Q - Q_{НПИ}) \cdot (I_{max} - I_{min})}{Q_{ВПИ} - Q_{НПИ}}, \quad (1.7)$$

где $I, I_{max}, Q, Q_{НПИ}, I_{min}, Q_{ВПИ}$, то же, что и в формуле (1.6).

1.2.7.5 Преобразователь имеет возможность изменения измеряемого диапазона для токового выходного сигнала ($Q_{ВПИ} - Q_{НПИ}$) по цифровым сигналам, минимальное значение которого вычисляется по формуле:

$$Q_{ВПИ} - Q_{НПИ} = Q_{max} \cdot \frac{1}{10} \quad (1.8)$$

где Q_{max} , м³/ч - в соответствии с таблицей 1.1.

1.2.7.6 Сопротивления нагрузки R , Ом, для токового сигнала преобразователя составляет:

$$\left. \begin{aligned} R_{min} &= 0 \\ R_{max} &= 42 \cdot (U - 12) \end{aligned} \right\} \quad (1.9)$$

где U – напряжение питания, В, согласно 1.2.10.1.

Примечание - При использовании HART - протокола минимальное сопротивление нагрузки составляет не менее 250 Ом.

1.2.7.7 Питание токового сигнала осуществляется от внутреннего блока питания преобразователя, гальванически развязанного от напряжения питания и корпуса преобразователя.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата
Q 462	Григорьев 18.05.16			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
47	Завед.	13.102-16	Григорьев	18.05.16

СПГК.407131.026 РЭ

Лист 11

1.2.8 Параметры цифровых выходных сигналов

1.2.8.1 Цифровой выходной сигнал на базе HART-протокола обеспечивает связь преобразователя с другими устройствами при помощи частотно модулированного сигнала, наложенного на токовый сигнал и соответствует:

а) физические параметры – требованиям спецификации физического уровня HART протокола редакции 8.1 версии HCF-SPEC-54;

б) канальный уровень – требованиям спецификации канального уровня HART протокола редакции 2.1 версии HCF-TEST-2;

в) прикладной уровень (универсальные, общие и специальные команды) – требованиям 1.2.8.3.

1.2.8.2 Цифровой выходной на сигнал базе ModBus-протокола обеспечивает связь преобразователя с другими устройствами при помощи дифференциального сигнала по отдельной двухпроводной линии связи и соответствует:

а) физические параметры – требованиям интерфейса EIA RS-485;

б) канальный уровень – требованиям протокола ModBus RTU;

в) прикладной уровень – требованиям протокола ModBus RTU и требованиям 1.2.8.3.

1.2.8.3 Прикладной уровень цифровых сигналов обеспечивает:

а) передачу следующих параметров:

- заводского номера преобразователя;
- заводского номера проточной части;
- максимального и минимального пределов измерений преобразователя, (Q_{max} и Q_{min}), м³/ч (согласно таблице 1.1);
- величины мгновенного расхода, м³/ч;
- величины накопленного объема, м³;
- кода нештатных ситуаций;
- времени наработки преобразователя, ч;
- значения выходного токового сигнала, мА;
- процента диапазона (только для HART протокола), %;
- частоты образования вихрей (только для HART протокола), Гц;

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
СПГК.407131.026 РЭ				Лист
				12

- температуры измеряемой среды, °С;
- верхнего и нижнего пределов измеряемого расхода для токового сигнала ($Q_{ВПИ}$ и $Q_{НПИ}$), м³/ч;
- цены импульса импульсного выходного сигнала, м³/имп;
- длительности импульса, мс;
- времени демпфирования, с.

б) изменение следующих параметров:

- пароля для доступа к программированию режимов;
- верхнего и нижнего пределов измеряемого расхода для токового сигнала ($Q_{ВПИ}$ и $Q_{НПИ}$), м³/ч;
- времени демпфирования, с;
- цены импульса импульсного сигнала, м³/имп;
- длительности импульса импульсного сигнала, мс.

1.2.9 Погрешность измерения преобразователя

1.2.9.1 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения объема по импульсному выходному сигналу, объема и расхода по цифровым выходным сигналам не превышают:

- $\pm 1,0 \%$ - при значениях расхода в диапазоне от Q_2 до $Q_{\max}$;
- $\pm 1,5 \%$ - при значениях расхода в диапазоне от Q_1 до Q_2 ;
- $\pm 3,0 \%$ - при значениях расхода в диапазоне от $Q_{\min}$ до Q_1 ,

где Q_1 и Q_2 - величины расходов согласно таблице 1.1.

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата	СПГК.407131.026 РЭ					Лист
										13
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

1.2.9.2 Пределы допускаемой погрешности преобразования токового выходного сигнала не превышают $\pm 0,2 \%$ от диапазона измерения. Погрешность измерения расхода по токовому выходному сигналу складывается из основной погрешности измерения расхода и погрешности преобразования токового выходного сигнала.

1.2.9.3 Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения расхода по токовому выходному сигналу, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от $(20 \pm 3) ^\circ\text{C}$ до любой температуры в рабочем диапазоне температур (1.1.2), не превышает $\pm 0,1 \%$ от диапазона изменения выходного сигнала на каждые $10 ^\circ\text{C}$.

1.2.9.4 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения времени наработки по цифровым выходным сигналам не превышают $\pm 0,1 \%$.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
98 462	СМН 16.11.10			
36	10.11.10	161.482-10	СМН	18.11.10
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
СПГК.407131.026 РЭ				Лист
				14

($20,8 \pm 0,8$) мА при возрастающей или убывающей характеристиках соответственно.

1.2.11.2 При отсутствии расхода на ЖКИ индицируется нулевое значение расхода и символ "о". По импульсному сигналу поступление импульсов прекращается, по цифровым сигналам передается нулевое значение расхода и установлен флаг «Расход отсутствует». Значение тока по токовому сигналу устанавливается ($3,90 \pm 0,05$) или ($20,8 \pm 0,8$) мА при возрастающей или убывающей характеристиках соответственно.

1.2.11.3 При снижении расхода ниже $0,8 \cdot Q_{\min}$ на ЖКИ индицируется нулевое значение расхода и символ «L». По импульсному сигналу поступление импульсов прекращается, по цифровым сигналам передается нулевое значение расхода, сообщение «Первичная переменная вне диапазона» и установлен флаг «Расход < мин. доп. для данного Ду». Значение тока по токовому сигналу устанавливается ($3,90 \pm 0,05$) или ($20,8 \pm 0,8$) мА при возрастающей или убывающей характеристиках соответственно.

1.2.11.4 При увеличении расхода выше $1,5 \cdot Q_{\max}$ на ЖКИ индицируется нулевое значение расхода и символ «Н». По импульсному сигналу поступление импульсов прекращается, по цифровому сигналу передается нулевое значение расхода и установлен флаг «Расход > макс. доп. для данного Ду». Значение тока по токовому сигналу устанавливается ($3,90 \pm 0,05$) или ($20,8 \pm 0,8$) мА при возрастающей или убывающей характеристиках соответственно.

1.2.11.5 При возникновении хаотичного вихреобразования в проточной части на ЖКИ индицируется нулевое значение расхода и символ «d», при этом поступление импульсов по импульсному сигналу прекращается, значение тока по токовому сигналу устанавливается ($3,90 \pm 0,05$) или ($20,8 \pm 0,8$) мА при возрастающей или убывающей характеристиках соответственно, по цифровым сигналам передается нулевое значение расхода и устанавливается флаг «Превышен порог по дисперсии».

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата
9464	2012-04-04			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПГК.407131.026 РЭ	Лист
						16

Примечание – Хаотичное вихреобразование в проточной части преобразователя может возникнуть при попадании в проточную часть постороннего предмета (окалина, камень, тряпка и др.), неполном заполнении трубопровода или наличии пузырьков воздуха в измеряемой жидкости.

1.2.11.6 При наличии воздуха в проточной части (в случае когда уровень воды в трубе более половины диаметра проточной части или при сильной кавитации за телом обтекания) на ЖКИ индицируется нулевое значение расхода и символ «А», при этом поступление импульсов по импульсному сигналу прекращается, значение тока по токовому сигналу устанавливается $(3,90 \pm 0,05)$ или $(20,8 \pm 0,8)$ мА при возрастающей или убывающей характеристиках соответственно, по цифровым сигналам передается нулевое значение расхода и устанавливается флаг «Воздух в проточной части».

1.2.11.7 При отсутствии воды в проточной части или в случае, когда уровень воды менее половины диаметра проточной части на ЖКИ индицируется нулевое значение расхода и символ «Е». По импульсному сигналу поступление импульсов прекращается, по цифровым сигналам передается нулевое значение расхода и установлен флаг «Проточная часть не заполнена». Значение тока по токовому сигналу устанавливается $(3,90 \pm 0,05)$ или $(20,8 \pm 0,8)$ мА при возрастающей или убывающей характеристиках соответственно.

Примечание – При установлении нулевого значения нижнего предела измерения по токовому сигналу значение тока при наступлении исключительных ситуаций по 1.2.11.3, 1.2.11.4 устанавливается $(4,00 \pm 0,05)$ или $(20,00 \pm 0,05)$ мА при возрастающей или убывающей характеристиках соответственно.

1.2.12 Динамические характеристики

1.2.12.1 Время установления всех выходных сигналов преобразователя t_Q , с, после скачкообразного изменения расхода от некоторого значения до значения Q не превышает значения, вычисляемого по формуле:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
9404	М.А.И. 24.04.09			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПГК.407131.026 РЭ	Лист
						17

$$t_Q = 3 \cdot t_D + 60 \cdot k/Q, \quad (1.10)$$

где t_D – время демпфирования, устанавливаемое в диапазоне от 0,5 до 85,0 с;

k – коэффициент преобразования (к-фактор) преобразователя выбирается по таблице 1.3.

Таблица 1.3

Ду, мм	d_n , мм	k , м ³ /(ч·ГПа)	Ду, мм	d_n , мм	k , м ³ /(ч·ГПа)	Ду, мм	d_n , мм	k , м ³ /(ч·ГПа)
25	5,4	0,02398	80	17,0	0,84080	200	34,5	12,42460
32	7,0	0,04859	100	21,0	1,59690	250	50,0	49,91300
50	10,5	0,20110	150	27,5	5,33330	300	50,0	79,09610

Примечание - d_n - номинальный размер тела обтекания

1.2.12.2 Время установления всех выходных сигналов преобразователя t_0 , с, после скачкообразного уменьшения расхода до нуля не превышает значения, вычисляемого по формуле:

$$t_0 = 3 \cdot t_D + 15 \cdot k/Q_{min}, \quad (1.11)$$

где t_D , k – тоже, что и в формуле (1.10);

Q_{min} – минимальный расход согласно таблице 1.1.

Примечания

1 Под временем установления выходного сигнала понимают время, прошедшее с момента скачкообразного изменения измеряемого параметра, до момента, когда выходной сигнал преобразователя окончательно войдет в зону установившегося состояния, отличающуюся на $\pm 5\%$ от изменения выходного сигнала, соответствующего скачку измеряемого параметра.

2 При проверке динамических характеристик импульсного сигнала время установления импульсного сигнала преобразователя t_Q после скачкообразного изменения расхода от некоторого значения до значения Q , определяемое по формуле (1.10), увеличивается на период следования импульса, вычисленный по формуле (1.2).

3 При проверке динамических характеристик цифрового сигнала учитывается время опроса HART-мастера – не более 1 с.

1.2.13 Параметры электрической изоляции преобразователя

1.2.13.1 Электрическая изоляция преобразователя между электрическими цепями импульсного, токового, цифрового на базе ModBus-протокола

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
462	СМ 16.11.10			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
38.	1011	161-491-10	СМ	16.11.10

СПГК.407131.026 РЭ

Лист

18

1.2.13.2 Электрическая изоляция преобразователя между электрическими цепями импульсного, токового, цифрового на базе ModBus-протокола выходных сигналов и корпусом преобразователя при относительной влажности $(95 \pm 3) \%$ с температурой окружающего воздуха 35°C выдерживает напряжение переменного тока синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц со среднеквадратическим значением 150 В в течение 1 мин. При этом ток утечки не превышает значения 1 мА.

- 1 МОм при относительной влажности $(95 \pm 3) \%$ и температуре окружающего воздуха плюс от 15 до 35 °C;
- 5 МОм при температуре окружающего воздуха плюс $(70 \pm 2) ^\circ\text{C}$;
- 20 МОм при температуре окружающего воздуха $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$ и относительной влажности от 30 до 80 %.

1.2.15 Преобразователь устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха в диапазоне от минус 40 до плюс 70 °С.

1.2.16 Преобразователь устойчив к воздействию атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	
Д-462	Сунд 15.12.10				ных сигналов и корпусом преобразователя не менее: - 1 МОм при относительной влажности $(95 \pm 3) \%$ и температуре окружающего воздуха плюс от 15 до 35 °С; - 5 МОм при температуре окружающего воздуха плюс $(70 \pm 2) ^\circ\text{C}$; - 20 МОм при температуре окружающего воздуха $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$ и относительной влажности от 30 до 80 %. 1.2.14 Преобразователь устойчив к воздействию внешнего переменного с частотой 50 Гц и постоянного магнитного поля напряженностью до 400 А/м. 1.2.15 Преобразователь устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха в диапазоне от минус 40 до плюс 70 °С. 1.2.16 Преобразователь устойчив к воздействию атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).
39	30.11	161-530-10	Сунд	16.12.10	СПГК.407131.026 РЭ
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

1.2.17 Преобразователь устойчив к воздействию повышенной влажности окружающей среды (95±3)% при температуре плюс 35 °С и более низких температурах, без конденсации влаги.

1.2.18 Преобразователь по защищенности от воздействия окружающей среды (пыли и воды) соответствует исполнению IP65 по ГОСТ 14254.

1.2.19 Преобразователь прочен при воздействии вибрации, соответствующей исполнению N4 по ГОСТ Р 52931.

1.2.20 Преобразователь удовлетворяет требованиям по электромагнитной совместимости, согласно ГОСТ Р 51649:

1.2.20.1 Устойчивость к воздействию промышленных радиопомех:

а) преобразователь устойчив к воздействию наносекундных импульсных помех в соответствии с ГОСТ 30804.4.4, степень жесткости 3;

б) преобразователь устойчив к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5, степень жесткости 1 по схеме «провод-провод» и степень жесткости 2 по схеме «провод-земля»;

в) преобразователь устойчив к воздействию радиочастотного электромагнитного поля (в диапазоне частот от 26 до 1000 МГц) в соответствии с ГОСТ 30804.4.3, степень жесткости 2;

г) преобразователь устойчив к воздействию электростатических разрядов в соответствии с ГОСТ 30804.4.2, степень жесткости 2 при контактном разряде и степень жесткости 3 при воздушном разряде;

Критерий качества функционирования – А.

1.2.20.2 Дополнительная погрешность преобразователя по токовому выходному сигналу, вызванная воздействием промышленных помех не превышает ± 1 % от диапазона измерения.

Примечание – Уровень ВЧ-пульсаций в полосе частот свыше 5 кГц и амплитуда импульсов выходного сигнала длительностью менее 100 мс не нормируются.

1.2.20.3 Преобразователь соответствует нормам помехоэмиссии, установленным для класса Б по ГОСТ Р 51318.22.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата
Р4162	Инов. - 12.03.15			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
4/4	Завер	13.06.15	Инов.	12.03.15

СПГК.407131.026 РЭ

Лист	20
------	----

1.2.20.4 Преобразователь соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 61326-1, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.2.21 Проточная часть преобразователя должна быть прочной к воздействию испытательного давления до 2,4 МПа (24 кгс/см²).

1.2.22 Материалы, из которых изготовлены контактирующие с измеряемой средой элементы конструкции преобразователя, указаны в приложении Б.

1.2.23 Габаритные и установочные размеры и масса преобразователя приведены в приложении Е.

1.2.24 Требования к преобразователю в транспортной таре

1.2.24.1 Преобразователь в транспортной таре, в зависимости от исполнения, прочен к воздействию температуры окружающего воздуха в диапазоне:

- от минус 50 до плюс 50 °С – для исполнений без ЖКИ;
- от минус 40 до плюс 50 °С – для исполнений с ЖКИ.

1.2.24.2 Преобразователь в транспортной таре прочен к воздействию повышенной влажности воздуха (95 ± 3) % при температуре плюс 35 °С и более низких температурах, без конденсации влаги.

1.2.24.3 Преобразователь в транспортной таре прочен к воздействию вибрации по группе F3 по ГОСТ Р 52931, действующей в направлении, обозначенном на таре манипуляционным знаком "Верх".

1.2.25 Средний срок службы преобразователя - не менее 12 лет.

Инв. № полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Q 462	Исх. 13.05.19			
48	Исх. 13.05.19	Исх. 13.05.19	Исх. 13.05.19	Исх. 13.05.19
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
СПГК.407131.026 РЭ				Лист
				21

1.3 Состав изделия

1.3.1 Преобразователь представляет собой моноблочную конструкцию, состоящую из проточной части и электронного блока. В состав изделия входят также комплект монтажных частей согласно приложению В.

По требованию заказчика за отдельную плату поставляются следующие изделия:

- переходник с запорной арматурой;
- заглушка;
- технологическая вставка;
- запасное тело обтекания;
- приспособление для демонтажа;
- струевыпрямитель;
- USB – модем Метран - 682 ТУ 4218-052-12580824;
- конфигурационная программа HART – Master и руководство пользователя программы HART – Master;
- конфигурационная программа Modbus – Master (версия 2.0 и выше) и руководство пользователя программы Modbus – Master.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПГК.407131.026 РЭ	Лист
4/4	Зам	13.06.15	Ильин	12.03.15		22

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
2462	Ильин 12.03.15			

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Р 462	М. А. Н. О. О.			

На рисунке 1.1 показано обтекание призмы потоком и образование вихрей.




Рисунок 1.1

Частота образования вихрей за телом пропорциональна скорости потока. Детектирование вихрей и определение частоты их образования позволяет определить скорость и объемный расход среды.

В качестве тела обтекания применяется призма трапецеидального сечения, а детектирование вихрей производится с помощью ультразвукового луча.

1.4.2 Описание функциональной схемы

Преобразователь состоит из проточной части и электронного блока.

Блок-схема преобразователя приведена на рисунке 1.2.




Рисунок 1.2 - Блок-схема преобразователя

В корпусе проточной части расположены тело обтекания - призма трапециевидальной формы (1), пьезоизлучатель ПИ (2), пьезоприемник ПП (3) и термодатчик (7).

Электронный блок включает в себя генератор (4), фазовый детектор (5), микропроцессорный адаптивный фильтр с блоком формирования выходных сигналов (6).

Тело обтекания расположено на входе жидкости в проточную часть. При обтекании этого тела потоком жидкости за ним образуется вихревая дорожка, частота следования вихрей в которой с высокой точностью пропорциональна объемному расходу.

За телом обтекания в корпусе проточной части диаметрально противоположно друг другу расположены ультразвуковые пьезоизлучатель ПИ и пьезоприемник ПП. На ПИ от генератора подается переменное напряжение, которое преобразуется в ультразвуковые колебания. Пройдя через поток, эти колебания в результате взаимодействия с вихрями оказываются модулированными по фазе. На ПП ультразвуковые колебания преобразуются в электрические и подаются на фазовый детектор.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
9402	М.А.А.А.А.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
СПГК.407131.026 РЭ				Лист
				24

Для увеличения динамического диапазона преобразователя за счет измерения малых расходов, где характеристика преобразователя нелинейна и зависит от температуры теплоносителя, в проточную часть установлен термодатчик. Показания термодатчика автоматически учитываются при вычислении расхода в области малых его значений.

На фазовом детекторе определяется разность фаз между сигналами с приемника и опорного генератора. На выходе фазового детектора образуется напряжение, частота изменения которого равна частоте образования вихрей и является мерой расхода.

Для фильтрации случайных составляющих сигнал с фазового детектора подается на микропроцессорный адаптивный фильтр и затем в блок формирования выходных сигналов.

Таким образом, в результате преобразований и программной обработки электронный модуль формирует выходные сигналы, указанные в 1.2.4.

1.4.3 Конструкция преобразователя

Основные элементы конструкции преобразователя приведены на рисунке 1.3.

Проточная часть преобразователя (1) представляет собой полый цилиндр специальной конструкции, в котором установлены тело обтекания (2), термодатчик и пьезопреобразователи.

Для снижения требований к длинам прямых участков до и после преобразователя и повышения временной стабильности метрологических характеристик преобразователя используются конические сужения потока – конфузор и диффузор, установленные на входе в проточную часть и выходе из проточной части. У преобразователей исполнений А и L конфузор и диффузор выполнены непосредственно в проточной части, у преобразователей исполнения В конфузор и диффузор изготавливаются и монтируются отдельно. У преобразователей Ду250, Ду300 мм конфузоры и диффузоры отсутствуют.

Общий вид преобразователей, габаритные и установочные размеры приведены в приложении Е.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПГК.407131.026 РЭ	Лист
						25
Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата		
9462	СМ. АН. В. В.					

Для увеличения срока службы преобразователя и минимизации отложений проточная часть изготовлена из нержавеющей стали и обработана по высокому классу чистоты поверхности.




Рисунок 1.3

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
ФНБЗ	Уд. 18.05.16			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
47	Зам	13.102-16	Уд. 18.05.16	
СПГК.407131.026 РЭ				
				Лист
				26

Для проведения периодической поверки тело обтекания сделано съемным. Извлечение и установку тела обтекания следует производить согласно 2.2.5 настоящего руководства по эксплуатации.

Электронный блок преобразователя размещен в отдельном корпусе (3), соединенном с проточной частью трубчатым кронштейном (4). В корпусе размещены электронные платы и клеммная колодка (5). На колодке размещены два светодиода (6).

Свечение красного светодиода сигнализирует о возникновении исключительной ситуации (1.2.11.1). Зеленый светодиод мигает при поступлении импульса на импульсный выход преобразователя.

Преобразователь имеет сальниковый ввод (9) или вилку 2РМГ22Б10Ш1Е1Б штепсельного разъема (7) (в зависимости от заказа), которые служат для соединения преобразователя со вторичными приборами. Корпус электронного блока закрыт крышками (10) и (11), уплотнение которых производится резиновыми кольцами.

ЖКИ (при наличии) размещается под стеклом крышки электронного блока (11). У преобразователей без ЖКИ крышка выполнена без стекла.

1.4.4 Выбор типоразмера преобразователя

Одним из важнейших условий штатной работы преобразователя и получения достоверных результатов измерений при организации учета энергоносителей является выбор оптимального типоразмера преобразователя, основными критериями которого служат:

- соответствие характеристик преобразователей реальным технологическим параметрам (диапазону реальных расходов, давлению в сети, свойствам измеряемой среды);
- диаметр условного прохода трубопровода;
- оценка дополнительных гидравлических потерь;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
ФНБ-2	ЖИИФ-18.05.16			

47	Зам	13.102-16	ЖИИФ-18.05.16	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ

Лист	27
------	----

- наличие элементов автоматики и регулирования.

При анализе технических условий на установку преобразователя необходимо располагать сведениями о реальных параметрах теплоносителя в трубопроводе и рассматривать этот фактор в комплексе, учитывая тепловую нагрузку на объект и температурный график (для систем теплоснабжения), количество водоразборных устройств (для систем горячего и холодного водоснабжения) и режимы потребления.

Диаметр условного прохода трубопровода зачастую значительно больше диаметра условного прохода монтируемого преобразователя, поскольку реальные расходы, как правило, меньше расчетных величин, а динамический диапазон преобразователя достаточно велик для проведения измерений в широкой области расходов. Поэтому не следует отождествлять диаметр условного прохода трубопровода с диаметром условного прохода преобразователя.

При оценке дополнительных гидравлических потерь, обусловленных установкой преобразователя, важными показателями являются значения существующих напора и перепада давления в трубопроводе. Меньшее сопротивление имеет преобразователь расхода, диаметр условного прохода которого ближе к диаметру условного прохода трубопровода (методика оценки потерь давления приведена в приложении Д). Выбирая преобразователь, необходимо также учитывать наличие в системе элементов автоматики и регулирования, поскольку при регулировании может возникнуть такой режим, когда расход энергоносителя может оказаться в области минимального расхода (или ниже) для выбранного типоразмера преобразователя.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное и учитывая погрешность измерений, необходимо стремиться, чтобы реальный расход контролируемой жидкости находился во второй трети диапазона расхода выбранного типоразмера преобразователя.

Инт. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
4462	2011-24.04.09			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПГК.407131.026 РЭ	Лист
						28

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Маркировка

1.5.1.1 Маркировка преобразователя производится на табличке, прикрепленной к корпусу преобразователя. Маркировка содержит следующую информацию:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- знак ЕАС – единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
- знак утверждения типа средства измерений;
- наименование преобразователя;
- технические характеристики:
 - типоразмер (D_y);
 - максимальный расход (Q_{max});
 - напряжение питания ($U_{пит}$);
 - максимальное рабочее давление ($P_{раб}$);
 - выходные сигналы;
 - страна-изготовитель, месяц и год выпуска, заводской номер преобразователя.

1.5.1.2 На колодке преобразователя электронного промаркированы выходные сигналы (токовый или ModBus, в зависимости от их наличия).

1.5.1.3 На корпусе проточной части стрелкой указано направление потока измеряемой жидкости.

1.5.2 Пломбирование

1.5.2.1 Пломбирование производится с целью подтверждения прохождения преобразователем первичной или периодической поверок.

1.5.2.2 Пломбирование преобразователя осуществляется установкой пломб на контрольную проволоку болтов, крепящих тело обтекания в проточной части преобразователя, и на корпусные детали электронного преобразователя.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
47	Зав. 13.102-16			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ

Лист
-29

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка изделия к использованию

2.1.1 Меры безопасности

2.1.1.1 При монтаже, эксплуатации, техническом обслуживании и демонтаже преобразователя необходимо строгое соблюдение общих правил безопасности, учитывающих специфику конкретного вида работ.

2.1.1.2 Все операции по проверке, транспортированию и хранению преобразователя проводить, соблюдая требования по защите электронного блока от статического электричества:

- транспортирование и хранение преобразователей на всех этапах производить с закрытыми крышками;
- при поверке и подключении преобразователей пользоваться антистатическими браслетами;
- рабочие места при поверке преобразователей должны иметь электропроводящее покрытие, соединённое с шиной заземления;
- все применяемые для поверки приборы должны быть заземлены.

2.1.1.3 К монтажу (демонтажу), эксплуатации, техническому обслуживанию преобразователей должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации преобразователей и прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими установками.

2.1.1.4 ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПРИ СНЯТЫХ КРЫШКАХ!

2.1.1.5 Обязательного заземления корпуса преобразователя не требуется. Однако, при питании нескольких преобразователей от одного источника питания (при отсутствии гальванического разделения каналов питания) необходимо обеспечить равенство потенциалов между проточными частями путем их надежного заземления.

2.1.1.6 Замена, присоединение и отсоединение преобразователей от магистралей, подводящих измеряемую среду, должны производиться при полном отсутствии давления в магистралях.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
9462	М.М. А.А. 04.09			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
СПГК.407131.026 РЭ				Лист
				30

2.1.1.7 ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА ОБЪЕКТАХ, ГДЕ ПО УСЛОВИЯМ РАБОТЫ ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ МОГУТ ПРЕВЫСИТЬ ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ $P = 1,6 \text{ МПа}$!

2.1.1.8 ВНИМАНИЕ: ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ, ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ И РЕМОНТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ЭЛЕКТРОРАДИОЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ;

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕИСПРАВНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ, А ТАКЖЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЕ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ШИНЕ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ!

2.1.1.9 При проведении монтажных работ опасными факторами являются:

- напряжение питания с действующим значением до 220 В частотой 50 Гц (при расположении внешнего источника питания преобразователя в непосредственной близости от места установки);

- избыточное давление в трубопроводе;

- повышенная температура контролируемой жидкости.

2.1.1.10 Перед проведением работ необходимо убедиться с помощью измерительных приборов, что на трубопроводе отсутствует опасное для жизни напряжение постоянного или переменного тока.

2.1.2 Монтаж преобразователя

2.1.2.1 Общие указания

Все работы по монтажу, пуско-наладке, техническому обслуживанию и ремонту преобразователя должны проводиться специализированными предприятиями, имеющими необходимые лицензии на производство конкретного вида работ.

Монтаж должен производиться в точном соответствии с проектом, согласованным с энергоснабжающей организацией.

Инт. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инт. № дубл.	Подпись и дата
407131.026	СМ. А.Н. М. 09			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПГК.407131.026 РЭ	Лист
						31

При проведении сварочных работ не допускать протекания сварочного тока через преобразователь. При этом разъем для подключения внешних электрических цепей должен быть отсоединен от преобразователя.

При проведении монтажных работ не допускается использовать стояк, как место захвата (ручка), для переноса, поворота преобразователя и т.п.

Врезка преобразователя в трубопровод с большим или меньшим диаметром, чем диаметр условного прохода преобразователя, должна производиться только при помощи переходников (конфузоров и диффузоров) с конусностью до 30° (угол наклона до 15°), устанавливаемых вне зоны прямолинейных участков.

Присоединение преобразователя к трубопроводу должно быть плотным, без перекосов, чтобы не было утечек при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см²).

На случай ремонта или замены преобразователя перед прямым участком до места установки и после него рекомендуется устанавливать запорную арматуру (шаровые краны, вентили, задвижки, клапаны), а также спускающие устройства для опорожнения отключаемого участка. При работе преобразователя запорная арматура должна быть полностью открыта.

Преобразователь должен быть установлен таким образом, чтобы направление, указанное стрелкой на корпусе проточной части, совпадало с направлением потока в трубопроводе.

В случае необходимости допускается производить однократный поворот корпуса электронного блока на угол не превышающий $\pm 90^\circ$ относительно его положения при поставке преобразователя. Для этого необходимо ослабить гайку (поз.8 рисунок 1.3), произвести поворот корпуса электронного блока на необходимый угол и затянуть гайку.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Инов. № дубл.	Подпись и дата
Ф 462	Инов. 18.05.16		

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
47	Зам	13.102-16	Инов.	18.05.16

СПГК.407131.026 РЭ

ВНИМАНИЕ: МНОГОКРАТНЫЙ ПОВОРОТ КОРПУСА ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА ИЛИ ПОВОРОТ НА УГОЛ БОЛЕЕ 90 ° МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОБРЫВУ ПРОВОДОВ И ОТКАЗУ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ!

Присоединение к преобразователю внешних электрических цепей следует производить только после окончания монтажных работ на трубопроводе, а их отсоединение - до начала демонтажа.

Если имеется вероятность засорения проточной части преобразователя крупными кусками окалины или другими инородными предметами, рекомендуется перед преобразователем вне зоны прямолинейного участка трубопровода устанавливать грязевики или фильтры.

Не допускается установка преобразователя в зоне расположения устройств, создающих вокруг себя мощное магнитное поле (например, силовых трансформаторов).

ВНИМАНИЕ: ПРИ МОНТАЖЕ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ПРАВИЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ ПАРОНИТОВЫХ ПРОКЛАДОК МЕЖДУ КОРПУСОМ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ И ФЛАНЦАМИ. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИХ ВЫСТУПАНИЕ ВНУТРЬ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ. ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ПРОКЛАДКИ ДОЛЖНО БЫТЬ НА 1,5-3,0 ММ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР КОРПУСА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ!

Нарушение условий монтажа приводит к значительному увеличению погрешности преобразователя.

2.1.2.2 Выбор места установки преобразователя

К преобразователю должен быть обеспечен свободный доступ для осмотра.

Место установки преобразователя должно гарантировать его эксплуатацию без возможных механических повреждений и отсутствие попадания воды на корпус электронного блока.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ В ЗАТАПЛИВЫЕМЫХ ПОДЗЕМНЫХ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ КАМЕРАХ И ПОМЕЩЕНИЯХ!

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата
924	М.И.И.И.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПГК.407131.026 РЭ	Лист 33
------	------	----------	---------	------	--------------------	------------

Монтаж преобразователя допускается на вертикальном, горизонтальном или наклонном трубопроводе, при этом должно быть соблюдено условие полного заполнения жидкостью всего объема прямолинейных участков трубопровода и проточной части. Примеры установки преобразователя приведены в приложении Ж.

При монтаже преобразователя должны быть соблюдены следующие обязательные условия:

1) установка осуществляется таким образом, чтобы проточная часть преобразователя всегда была заполнена водой;

2) в трубопроводе не должен скапливаться воздух. Для обеспечения данного требования рекомендуется устанавливать преобразователи с прямыми участками на восходящих наклонных трубопроводах под углом не менее 5° по ходу течения рабочей жидкости. Не рекомендуется установка преобразователей на нисходящих участках трубопровода;

3) при наличии таких элементов трубопроводов и арматуры, как коническое сужение с конусностью до 30° , круглое колено, полностью открытый вентиль или шаровый кран, длины прямых участков до и после преобразователя должны быть не менее 5 Ду и 2 Ду соответственно; при наличии прочих элементов, возмущающих поток (прямое колено, грязевик, группа колен и т.д.) длины прямых участков должны составлять не менее 10 Ду и 5 Ду; сокращение длин прямых участков до 5 Ду и 2 Ду возможно при условии установки струевыпрямителя;

4) преобразователи должны устанавливаться в местах с частотой и амплитудой вибрации, не превышающих 80 Гц и 0,15 мм соответственно. При наличии большего уровня вибрации, необходимо использовать дополнительные меры для ее устранения.

Примечание - Примеры установки преобразователя в некоторых типовых ситуациях приведены в приложении Ж, конструкция струевыпрямителя приведена в приложении И.

Инт. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
3462	ММ-24.04.09			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПГК.407131.026 РЭ	Лист
						34

2.1.2.3 Подготовка к монтажу

Транспортировка преобразователя к месту монтажа должна осуществляться в транспортной таре предприятия-изготовителя. При получении преобразователя проверить сохранность тары. В случае её повреждения следует составить акт.

После транспортировки преобразователя в транспортной таре предприятия-изготовителя при отрицательной температуре во избежание конденсации влаги необходимо выдержать преобразователь в упаковке в отапливаемом помещении не менее 6 ч.

При распаковке преобразователя следует проверить его комплектность по соответствующему разделу в паспорте и упаковочному листу и сохранность пломб.

В паспорте преобразователя указать дату ввода в эксплуатацию, номер акта и дату его утверждения руководством предприятия-потребителя.

В паспорт преобразователя также рекомендуется включать данные, касающиеся его эксплуатации: записи по обслуживанию с указанием имевших место неисправностей и их причин; данные периодического контроля основных технических характеристик при эксплуатации; данные о поверке и т.п.

Перед установкой преобразователя необходимо тщательно очистить трубопровод от ржавчины, грязи, окалины и промыть его, чтобы удалить из него загрязнения и посторонние тела.

2.1.2.4 Монтаж преобразователя исполнения А или L с КМЧ К0, К1, К4

Монтаж преобразователя на трубопроводе осуществлять по типу "Сэндвич", путем уплотнения преобразователя между двумя установленными на трубопроводе фланцами, входящими в комплект монтажных частей, при помощи шпилек и гаек с шайбами в порядке, указанном ниже:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПГК.407131.026 РЭ	Лист
						35

1) сваркой либо другим способом вырезать участок трубопровода длиной $L_{уст}$ в соответствии с рисунком 2.1 и таблицей Е.3 и измерить внутренний диаметр трубопровода $D_{вн}$.




Рисунок 2.1

Величина $D_{вн}$ должна находиться в пределах, указанных в таблицах Б.3 и Б.4. В противном случае прилегающие к преобразователю участки трубопроводов необходимо заменить на прямые участки соответствующей длины из труб, приведенных в таблицах Б.3 и Б.4, или использовать прямые участки, входящие в комплект монтажных частей, который определяется при заказе;

2) установить фланцы на трубопровод в соответствии с рисунком 2.2. Вставить между фланцами преобразователь или технологическую вставку (приложение К) с прокладками и стянуть фланцы двумя шпильками;


Примечание – Для монтажа преобразователей исполнений А и L с КМЧ К0 использовать фланцы по ГОСТ 33259.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Ф 462	Исх. - 13.05.19			


48	Исх.	13.058-19	Исх.	13.05.19
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ

Лист
36



А – вариант для КМЧ К0, К4



А – вариант для КМЧ К1




Рисунок 2.2

3) прихватить сваркой фланцы к трубопроводу в соответствии с рисунком 2.3;




Рисунок 2.3

4) снять преобразователь, произвести окончательную сварку фланцев с трубопроводом в соответствии с рисунком 2.4;

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Изм. № подл.	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	
Изм. № подл.	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	




Рисунок 2.4

ВНИМАНИЕ: ОБРАБОТКА ТОРЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДА ДОЛЖНА ИСКЛЮЧАТЬ НАЛИЧИЕ ЗАЗОРА БОЛЕЕ 1 ММ МЕЖДУ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ И ТОРЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ КМЧ К0, К4 ИЛИ ФЛАНЦЕМ И ТОРЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ КМЧ К1!

5) установить преобразователь с прокладками между фланцами так, чтобы стрелка на преобразователе совпадала с направлением потока в соответствии с рисунком 2.5. Стянуть фланцы шпильками. Затяжку шпилек рекомендуется производить поочередно по диаметрально противоположным парам.




Рисунок 2.5

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата
Ф.И.О. А.А. 27.04.09				

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ

Лист
38

2.1.2.5 Монтаж преобразователей исполнения В с КМЧ К0, К1

Монтаж осуществлять по типу "Сэндвич" путем уплотнения преобразователя между двумя установленными на трубопроводе фланцами, входящими в комплект монтажных частей, при помощи шпилек и гаек с шайбами в порядке, указанном ниже:

1) сваркой либо другим способом вырезать участок трубопровода длиной $L_{уст}$ в соответствии с рисунком 2.1 и таблицей Е.3 и измерить внутренний диаметр трубопровода $D_{вн}$.

Величина $D_{вн}$ должна находиться в пределах, указанных в таблицах Б.3 и Б.4. В противном случае прилегающие к преобразователю участки трубопроводов необходимо заменить на прямые участки соответствующей длины из труб, приведенных в таблицах Б.3 и Б.4, или использовать прямые участки, входящие в комплект монтажных частей, который определяется при заказе;

ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДОРАБОТКА (СРЕЗКА) ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ ПАТРУБКОВ, ИМЕЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНУЮ КОНФИГУРАЦИЮ, И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ПРИВАРКА ВСТЫК ПАТРУБКОВ К ТРУБОПРОВОДУ В СООТВЕТСТВИИ С РИСУНКОМ 2.6. ЭТО ПРИВОДИТ К ЛИКВИДАЦИИ ПЛАВНЫХ ПЕРЕХОДОВ ОТ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДА К ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И ВЫЗЫВАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ!




Рисунок 2.6

2) вставить патрубки с фланцами в трубопровод, а затем вставить с прокладками между фланцами преобразователь или технологическую вставку (приложение К) и стянуть фланцы двумя шпильками;

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
9462	М.М. 24.04.09			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ

3) прихватить сваркой патрубки к трубопроводу и фланцы к патрубкам в соответствии с рисунком 2.7;

На внутреннем диаметре трубопровода не допускается наличие следов сварки.




Рисунок 2.7

4) снять преобразователь, произвести окончательную сварку патрубков с трубопроводом в соответствии с рисунком 2.8;




Рисунок 2.8

5) установить преобразователь с прокладками между фланцами так, чтобы стрелка на преобразователе совпадала с направлением потока в соответствии с рисунком 2.9. Стянуть фланцы шпильками. Затяжку шпилек рекомендуется производить поочередно по диаметрально противоположным парам.

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата
Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ

Лист
40

4) снять преобразователь, произвести окончательную сварку фланцев с трубопроводом и обработку в соответствии с рисунком 2.10;




Рисунок 2.10

5) установить преобразователь с прокладками между фланцами так, чтобы стрелка на преобразователе совпадала с направлением потока в соответствии с рисунком 2.11. Стянуть фланцы шпильками. Затяжку шпилек рекомендуется производить поочередно по диаметрально противоположным парам.




Рисунок 2.11

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата
0000	0012.04.09			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ

Лист
42

ВНИМАНИЕ:

1 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВЫСТУПАНИЕ ПРОКЛАДОК ВНУТРЬ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ. В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРОКЛАДОК ИХ СЛЕДУЕТ ЗАМЕНИТЬ НА НОВЫЕ, ВЫРЕЗАННЫЕ ИЗ МАТЕРИАЛА, УКАЗАННОГО В ПРИЛОЖЕНИИ Б, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОКЛАДОК ИЗ ДРУГОГО МАТЕРИАЛА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

2 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА НЕПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕННОМ ТРУБОПРОВОДЕ! ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ, В ХОДЕ КОТОРЫХ ЖИДКОСТЬ СЛИВАЕТСЯ ИЗ ТРУБОПРОВОДА, НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И ВКЛЮЧАТЬ ЕГО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА!

3 НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О РАСХОДЕ ПРИ РАБОТЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА НЕПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕННОМ ТРУБОПРОВОДЕ И ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИИ, УКАЗАННЫХ В 2.1.2.2!

4 ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРОЗИИ НЕОБХОДИМО ОКРАСИТЬ ФЛАНЦЫ И МЕСТА СВАРКИ!

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	СПГК.407131.026 РЭ					Лист
										43
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

2.1.3 Проведение электромонтажных работ

2.1.3.1 Заделку кабеля в сальниковый ввод, подсоединение жил кабеля к клеммной колодке 5 (рисунок 1.3) производить в соответствии со схемой соединений со вторичными приборами (приложение Л). К месту монтажа преобразователя должен быть проведен кабель с наружным диаметром не менее 8 и не более 10 мм (код электрического разъема С).

2.1.3.2 При монтаже преобразователей следует обратить внимание на то, что наружный диаметр кабеля должен быть на 1-3 мм меньше диаметра проходного отверстия в уплотняющей гайке, а диаметральный зазор между расточкой в корпусе вводного устройства для уплотнения и наружным диаметром кольца уплотнительного не должен превышать 2 мм.

2.1.3.3 Кабель уплотнить с помощью гайки. Для уплотнения должно применяться кольцо уплотнительное, изготовленное на предприятии-изготовителе.

2.1.3.4 При монтаже кабеля снять крышку 10, отвернуть гайку уплотнения кабельного ввода 9 (рисунок 1.3). Произвести маркировку жил кабеля. После подсоединения жил кабеля к клеммной колодке и его заделки завернуть гайку уплотнения кабельного ввода и поставить крышку 10 на место.

2.1.3.5 При монтаже преобразователя с штепсельным разъемом необходимо прозвонить разделанные концы кабелей, а затем распаять их на контакты розетки, прилагаемой к преобразователю. Пайку производить бескислотным флюсом. Проверить правильность распайки путем прозвонки соответствующих контактов и подсоединить разъем к преобразователю.

2.1.3.6 Кабели и провода, соединяющие преобразователь и вторичный прибор, рекомендуется прокладывать в металлорукавах или металлических трубах.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАСПОЛАГАТЬ ЛИНИИ СВЯЗИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ ВБЛИЗИ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ!

Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Инв. № подл.	
4162	Исх. - 18.05.16							
47	Зам	13.102-16	Исх.	18.05.16				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПГК.407131.026 РЭ			Лист
								44

2.1.3.7 При монтаже для прокладки линии связи рекомендуется применять кабели контрольные с резиновой или пластмассовой изоляцией, кабели для сигнализации с полиэтиленовой изоляцией.

2.1.3.8 Допускается совместная прокладка в одном кабеле проводов цепей питания преобразователя и выходного сигнала.

2.1.3.9 Рекомендуется применение экранированного кабеля с изолирующей оболочкой при нахождении вблизи мест прокладки линии связи электроустановок мощностью более 0,5 кВА.

Примечание - В качестве сигнальных цепей преобразователя могут быть использованы изолированные жилы одного кабеля, при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 50 МОм.

2.1.3.10 Длина линии связи для импульсного и токового выходов главным образом определяется внешними по отношению к преобразователю факторами. Длина зависит от электрических и экранирующих свойств кабеля, от электромагнитной обстановки на пути прокладки кабеля и конструктивных особенностей регистрирующей аппаратуры. Длина линии связи не может превышать 1500 м.

Максимальная протяжённость линии связи для интерфейса RS-485 не должна превышать 1200 м. Максимальное количество преобразователей на одной линии связи (без учёта системы управления) - 256. При монтаже для прокладки линии связи рекомендуется применять кабель типа "витая пара" с волновым сопротивлением 120 Ом (например, Balden 9841, 9842). Согласующие резисторы должны подключаться к линии связи в двух наиболее удалённых друг от друга точках. Сопротивление каждого согласующего резистора должно совпадать с волновым сопротивлением применяемого кабеля. Ответвление сигнальных проводов датчика от линии связи должно иметь наименее возможную длину. Пример подключения нескольких преобразователей к одной системе управления (сбора данных) приведен в приложении Л.

2.1.3.11 Электромонтаж кабелей, соединяющих преобразователь с вторичными приборами, производить согласно приложению Л.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
46	Иванов - 11.11.15			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ

Лист

45

2.2 Использование изделия

2.2.1 Подготовка к работе

2.2.1.1 Перед первым включением электрического питания преобразователя и пуском его в эксплуатацию необходимо:

- проверить правильность монтажа преобразователя на трубопроводе;
- проверить параметры электрического питания;
- проверить правильность распайки разъемов соединительного кабеля;
- проверить правильность подключения внешних устройств.

2.2.1.2 После проверки правильности монтажа, открытия запорной арматуры и полного заполнения трубопровода энергоносителем подать электрическое питание на преобразователь.

2.2.1.3 После подключения питания преобразователь готов к работе без проведения дополнительных настроек и регулировок.

Примечания

1 Сданный в эксплуатацию преобразователь работает непрерывно в автоматическом режиме.

2 На узле учета преобразователь, как правило, работает в комплекте с вычислителем расхода, тепловычислителем или другими вторичными приборами.

3 Время выхода преобразователя на установившийся режим измерения расхода - не более 15 мин.

4 Допускается производить настройку параметров преобразователей (цены, длительности импульса и т.п.) с портативного коммуникатора.

2.2.2 Ввод в эксплуатацию

2.2.2.1 Ввод в эксплуатацию производится в присутствии представителей заказчика и организации, производившей монтажные и пуско-наладочные работы, и оформляется соответствующим актом.

2.2.2.2 При вводе в эксплуатацию в паспорте преобразователя необходимо сделать отметку с указанием даты ввода и заверить подписью лица, ответственного за эксплуатацию приборов учета.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата
РЧВВ	ММ.ДД.ОГ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
СПГК.407131.026 РЭ				Лист 47

2.2.3 Измерение параметров и настройка преобразователя

2.2.3.1 При наличии в исполнении преобразователя цифровых протоколов измерения параметров, регулирование и настройка преобразователей могут проводиться по HART и ModBus протоколам с помощью системных средств АСУТП.

Преобразователи полностью соответствуют протоколу HART, поэтому работать с ними можно при помощи любого HART сертифицированного прибора.

Для измерения параметров регулирования и настройки преобразователей по HART протоколу при помощи системных средств АСУТП рекомендуется использовать HART - модем (Метран-682) и программное обеспечение HART-Мастер разработки ПГ «Метран», которое поставляется по отдельному заказу.

Более подробная информация о возможностях Метран-682 приведена в описании на соответствующий прибор.

Для одновременного контроля параметров или настройки нескольких преобразователей по HART протоколу необходимо использовать HART - мультиплексор.

2.2.3.2 Все команды HART - протокола можно разделить на три группы: универсальные, общие и специальные. Универсальные команды поддерживаются всеми HART - совместимыми устройствами, общие применяются для широкого класса приборов. Однако, этих команд недостаточно для полноценной работы с преобразователями, поэтому они имеют некоторые специальные команды, доступ к которым при помощи оборудования от стороннего производителя отсутствует.

Подпись и дата						
Изм. № дубл.						
Взам. инв. №						
Подпись и дата	Изм. - 12.03.15					
Изм. № подл.	Р462					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПГК.407131.026 РЭ	Лист
44	Зам	13.06.15	Изм.	12.03.15		48

В преобразователе реализованы две специальные команды (#135 и #136) для чтения (записи) цены и длительности импульса преобразователя. Полное описание формата команд приведено в «Преобразователь расхода вихреакустический Метран-300ПР. Описание прикладного уровня цифрового протокола (для HART)». Изменение параметров, передаваемых при помощи данных команд, защищено паролем. При выпуске из производства установлен пароль «1234».

2.2.3.3 Работа с конфигурационной программой HART-Master

Программа работает под операционной системой Windows 95/98/ME/NT/XP/7. Для работы программы с преобразователем необходим HART модем, подключаемый к последовательному COM или USB - порту (для этих целей можно использовать HART модем Метран-682 или любой HART модем сторонних производителей). Схема подключения преобразователя к персональному компьютеру приведена в приложении Л.

Программа может быть поставлена на CD диске по дополнительному заказу.

HART-Master имеет удобный интуитивный интерфейс пользователя и систему помощи. Полное описание работы программы с универсальными и общими командами HART - протокола преобразователей приведено в «Руководство пользователя конфигурационной программы HART-Master».

2.2.3.4 Работа со специальной командой HART – протокола HART - Мастер версии 4.7 поддерживает работу со специальными командами преобразователя, позволяющими производить чтение и запись цены и длительности импульсного сигнала. Доступ к данным, передаваемым при помощи специальных команд, осуществляется следующим образом:

- 1) запустить программу HART-Master;
- 2) нажать на клавишу  ;
- 3) нажать на клавишу  ;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Ф 462	Иванов. 18.03.16			
47	Завед.	13.102-16	Иванов	18.03.16
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
СПГК.407131.026 РЭ				Лист
				49

- 4) перейти на вкладку «Выходной сигнал»;
- 5) в появившемся окне доступны следующие данные:
 - пароль для доступа к программированию режимов;
 - верхний и нижний пределы измеряемого расхода для токового сигнала ($Q_{впи}$ и $Q_{нпи}$), $м^3/ч$;
 - время демпфирования, с;
 - цена импульса импульсного сигнала, $м^3/имп$;
 - длительность импульса импульсного сигнала, мс.

Изменение двух последних параметров производить в строгом соответствии с 1.2.5.3.

ВНИМАНИЕ: НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ!

2.2.3.5 Работа с преобразователями, имеющими в своем исполнении цифровой протокол ModBus.

В качестве физического интерфейса применен стандарт RS-485. Протокол соответствует требованиям протокола ModBus RTU. Описание протокола приведено в документе «Преобразователь расхода вихреакустический Метран-300ПР. Протокол взаимодействия цифрового интерфейса (для ModBus)», который поставляется по дополнительному заказу.

Скорость обмена по протоколу ModBus устанавливается пользователем из следующего ряда возможных значений: 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400 бод. По умолчанию в датчике установлена скорость обмена 9600 бод и адрес 01h.

Для настройки преобразователей по ModBus протоколу рекомендуется использовать преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например ADAM-4561) и программное обеспечение ModBus-Мастер разработки ПГ «Метран», которое поставляется по отдельному заказу.

Инт. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Ф.И.О. (подпись)	М.И.А. 04.09			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ

Лист
50

Программа ModBus-Мастер работает под операционной системой Windows 95/98/ME/NT/XP/7. Схема подключения преобразователя к персональному компьютеру приведена в приложении Л.

Программа может быть поставлена на CD диске по дополнительному заказу.

Полное описание работы программы приведено в «Руководство пользователя конфигурационной программы ModBus-Master».

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
9462	Упр. 18.05.16			
47	Лист	13.102.16	Упр. 18.05.16	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
СПГК.407131.026 РЭ				Лист
				51

2.2.4 Возможные неисправности преобразователя и способы их устранения приведены в таблице 2.1.


Таблица 2.1

Наименование неисправности, внешнее проявление	Вероятная причина	Способ устранения
1	2	3
1 При включении питания и отсутствии расхода на ЖКИ не отображается никакой информации, HART - устройства не находят преобразователь. Значение токового выходного сигнала находится вне диапазона 4 - 20 мА. Отсутствуют импульсы по импульсному выходному сигналу. (Преобразователь не работает)	Некачественная или неверная распайка проводов к вилке	Произвести распайку проводов согласно указаниям 2.1.3
	Обрыв провода питания	Заменить кабель
	Напряжение питания не соответствует требованиям 1.2.10	Проверить источник питания и установить напряжение питания согласно 1.2.10
2 При наличии нулевого значения расхода на ЖКИ и отображении символа «А», по токоимпульсному сигналу не поступают импульсы, токовый сигнал установлен $(3,90 \pm 0,05)$ или $(20,8 \pm 0,8)$ мА, по цифровому сигналу установлен флаг «Воздух в проточной части»	Газовые пузыри в жидкости	Ликвидировать газовые пузыри, учесть рекомендации приведенные в 2.1.2.2
3 При наличии нулевого значения расхода на ЖКИ и отображении символа «L» или «H», по цифровому сигналу передаётся нулевое значение расхода, а значения токового выходного сигнала установлено $(3,90 \pm 0,05)$ или $(20,8 \pm 0,8)$ мА	Расход вышел за диапазон измерения	Отрегулировать расход

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПГК.407131.026 РЭ	Лист
						52

Продолжение таблицы 2.1

1	2	3
2 При наличии нулевого значения расхода на ЖКИ и отображении символа «Е», по токоимпульсному сигналу не поступают импульсы, токовый сигнал установлен $(3,90 \pm 0,05)$ или $(20,8 \pm 0,8)$ мА, по цифровому сигналу установлен флаг «Проточная часть не заполнена»	Неполное заполнение трубопровода жидкостью	Монтаж преобразователя произвести в соответствии с указаниями 2.1.2
4 При наличии нулевого значения расхода на ЖКИ и отображении символа «d», по токоимпульсному сигналу не поступают импульсы, токовый сигнал установлен $(3,90 \pm 0,05)$ или $(20,8 \pm 0,8)$ мА, по цифровому сигналу установлен флаг «Превышен порог по дисперсии», сигнал регистрируемый осциллографом между контактами «0» (общий провод) и «3» колодки (рисунок 1.3) носит хаотичный характер (рисунок 2.12), не соответствующий штатному (рисунок 2.13)	Попадание постороннего предмета в проточную часть Выступление уплотнительных прокладок в поток Расход превышает максимально допустимое значение при существующем давлении и температуре в трубопроводе, что приводит к возникновению кавитации.	Демонтировать преобразователь с трубопровода, удалить посторонний предмет, произвести повторный монтаж преобразователя Исключить выступание прокладок и при необходимости заменить их. Внутреннее отверстие прокладки должно быть на 1,5 – 3,0 мм больше, чем внутренний диаметр корпуса преобразователя Повысить давление в трубопроводе в соответствии с формулой (1.1) или снизить расход
Рисунок 2.12 – Хаотичный сигнал  Рисунок 2.13 – Штатный сигнал 		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Ф-46а	ММАН 04.09		
Взам. инв. №			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПГК.407131.026 РЭ	Лист
						53

2.2.5 Извлечение и установка тела обтекания

2.2.5.1 При поверке преобразователя тело обтекания должно быть извлечено из проточной части.

При поверке преобразователя без демонтажа с трубопровода тело обтекания рекомендуется извлекать в следующей последовательности:

- отключить преобразователь от вторичного прибора, снять давление и слить жидкость из трубопровода;
- снять контровочную проволоку с пломбой и отвернуть болты, крепящие тело обтекания к корпусу преобразователя. Если шпильки, стягивающие фланцы, затрудняют доступ к болтам и препятствуют извлечению тела обтекания, допускается снимать две ближайšie к телу обтекания шпильки. Извлечь тело обтекания из корпуса в соответствии с приложением Н.

2.2.5.2 При необходимости эксплуатации трубопровода в период поверки преобразователя посадочное место тела обтекания следует заглушить заглушкой (поставляется по отдельному заказу). Установка и крепление заглушки производится аналогично установке тела обтекания. Подключение преобразователя к вторичным приборам с установленной заглушкой вместо тела обтекания не допускается.

2.2.5.3 Установка тела обтекания ведется в соответствии с приложением Н.

2.2.5.4 Повреждение острых кромок тела обтекания, уплотнительных колец и посадочных поверхностей корпуса не допускается. При повреждении уплотнительных колец следует произвести их замену в соответствии с приложением Н. При повреждении тела обтекания оно заменяется на новое (запасное), для которого проводятся соответствующие операции поверки.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
СПГК.407131.026 РЭ				Лист
				54

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Сданный в эксплуатацию преобразователь не требует специального технического обслуживания, кроме периодического осмотра с целью проверки:

- соблюдения условий эксплуатации;
- наличия напряжения питания и соответствия его параметров требованиям настоящего руководства;
- отсутствия внешних повреждений.

3.2 Периодичность осмотра зависит от условий эксплуатации и определяется предприятием, ведущим техническое обслуживание узла учета, по согласованию с эксплуатирующей организацией.

3.3 Особое внимание необходимо уделять контролю технологических параметров, в частности, давления жидкости в трубопроводе, и не допускать режимов эксплуатации, способствующих возникновению кавитации, т.е. образованию в жидкости полостей, заполненных газом, паром или их смесью. Кавитационные пузырьки образуются при таких условиях, когда давление жидкости становится ниже некоторого критического значения $P_{кр}$ (в реальной жидкости $P_{кр}$ приблизительно равно давлению насыщенных паров этой жидкости при данной температуре – приложение Г).

3.4 Несоблюдение условий эксплуатации может привести к отказу преобразователя или превышению допустимого значения погрешности измерений.

3.5 В случае отказа преобразователя и невозможности устранения неисправности на месте эксплуатации преобразователь необходимо демонтировать согласно указаниям настоящего руководства, а на его место установить технологическую вставку соответствующего размера (эскиз технологической вставки приведен в приложении К), поставляемую по отдельному заказу.

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата
5462	М.А.И.И.И.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПГК.407131.026 РЭ	Лист
						55

4 ПОВЕРКА

Настоящий раздел устанавливает методику поверки преобразователя.

Первичной поверке подвергаются преобразователи при выпуске из производства, после ремонта.

Преобразователи, находящиеся в эксплуатации, подвергаются периодической поверке. Интервал между поверками – 4 года.

Примечание - Внеочередная поверка проводится в процессе эксплуатации, если необходимо удостовериться в исправности преобразователя, при повреждении пломб или утрате документов, подтверждающих прохождение очередной поверки.

4.1 Операции поверки

Операции и объем поверки приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки
Внешний осмотр	4.5.1.1
Опробование	4.5.1.2
Проверка идентификационных данных ПО	4.5.1.3
Определение погрешности измерения имитационным методом	4.5.2-4.5.5
Определение погрешности измерения с помощью поверочной установки	4.5.6
Примечания 1 Имитационная поверка по 4.5.2 и 4.5.3 взаимозаменяемая с поверкой на расходомерном стенде по 4.5.6.1. 2 Поверка по 4.5.4 взаимозаменяемая с 4.5.6.2. 3 Поверку преобразователя по методикам 4.5.4, 4.5.5 проводить только при наличии соответствующих выходных сигналов. 4 Допускается, поверку преобразователей с несколькими выходными сигналами, соответствующими одной и той же измеряемой величине, производить по одному из этих сигналов, если иное не предусмотрено технической документацией на преобразователь.	

(Измененная редакция, Изм. №1)

Инв. № полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Ф 462	Ильин 13.05.19			

48	Ильин	13.05.19	Ильин	13.05.19	СПГК.407131.026 РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		56

4.2 Средства поверки

При проведении поверки должны быть использованы следующие средства измерений и вспомогательное оборудование согласно таблице 4.2

Таблица 4.2

Наименование и тип оборудования	Технические характеристики
Мультиметр цифровой типа 34450А	Диапазон измерения напряжения постоянного тока от 0 до 10 В, погрешность измерения напряжения постоянного тока 0,015 % ИВ + 0,005 % ВПИ
Прибор комбинированный АСК-4106	Диапазон значений частоты генерируемых сигналов от 0,1 Гц до 10 МГц, погрешность установки частоты $\pm 0,05$ %
Счетчик импульсов СИ8	Предел допускаемой погрешности измерений количества импульсов при $K=1$, ± 1 единица младшего разряда
Частотомер электронно-счётный типа ЧЗ-87	Диапазон измерения периода от 1 мкс до 10^4 с, относительная погрешность измерения периода не более $\pm 0,03$ %
Источник питания Б5-48	Диапазон напряжений постоянного тока от 2 до 42 В
Имитатор расхода "Метран-550ИР"	Диапазон значений периода выходного сигнала от 2,429 до 4394,000 мс, относительная погрешность формирования и измерения периода не более $\pm 0,1$ %
Установка поверочная расходомеров-счетчиков воды КПУ-400-ЧМ-10	Диапазон задания расходов от 0,03 до 400,0 м³/ч, погрешность измерения объема не более $\pm 0,3$ %
Мера электрического сопротивления одно-значная типа МС 3050М	Номинальное значение сопротивления 500 Ом, класс точности 0,002
Микрометры рычажные 0-25 и 25-50	Погрешность измерения линейных размеров не более $\pm 0,002$ мм
Преобразователь интерфейсов USB/RS485 ADAM-4561	-
Программа HART-Master	Поддержка функций Метран-300ИР
Программа Modbus-Master	Поддержка функций Метран-300ИР
Персональный компьютер, операционная система Windows-2000\XP и выше	Наличие USB –порта
HART-модем Метран-682	-
Секундомер СТИЦ-1	Диапазон измерения от 0,5 с до 1 ч, погрешность измерения не более $\pm 0,1$ с
Гигрометр психрометрический ВИТ-2	Диапазон измерения влажности от 20 % до 90 %, относительная погрешность измерения влажности не более ± 5 %
Testo 622	Диапазон измерения температуры от -10 °С до +60 °С. Погрешность измерений $\pm 0,4$ °С. Диапазон измерения атмосферного давления от 300 до 1200 гПа, предел допускаемой основной погрешности ± 5 гПа

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Лист
48	Зам	13.058-19	Нилс	13.05.19	СПГК.407131.026 РЭ
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	57

Допускается применение других средств измерений с аналогичными метрологическими характеристиками.

Применяемые средства измерения должны быть поверены, а эталоны единиц величин – аттестованы.

При определении погрешности преобразователя по методикам, приведенным в 4.5.3.1, 4.5.4.1 имитатор расхода "Метран-550ИР" не требуется. При определении погрешности преобразователя по методикам, приведенным в 4.5.3.2, 4.5.4.2 частотомер и генератор сигналов не требуются.

Вольтметр и мера сопротивления (допускается использовать магазин сопротивлений) используются только при поверке преобразователя расхода, имеющего токовый выходной сигнал; секундомер используется только при поверке преобразователя расхода, имеющего индикатор и/или цифровой интерфейс; персональный компьютер, HART-модем, преобразователь интерфейсов используются только при поверке преобразователя расхода, имеющего цифровой интерфейс.

Проливная установка используется только при поверке по 4.5.6.

(Измененная редакция, Изм. №1)

4.3 Требования по безопасности

4.3.1 К проведению поверки допускаются лица, изучившие настоящий раздел и эксплуатационную документацию на преобразователь и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

При проведении поверки соблюдать меры безопасности, указанные в разделе 2 настоящего документа.

4.4 Условия поверки и подготовка к ней

4.4.1 Все испытания, кроме оговоренных особо, проводятся при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха не более 80 %;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

Примечание – Рабочей жидкостью при проведении операций поверки является:

Инв. № подл. 40462	Подпись и дата Изм. 13.05.19		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Лист	
48	Изм.	13.05.19	Изм.	13.05.19	СПГК.407131.026 РЭ		58
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			

- вода – при первичной поверке;
- рабочая среда по 1.2.1 – при периодической поверке.

4.4.2 Перед проведением поверки необходимо провести следующие подготовительные работы:

- проверить наличие действующих свидетельств о поверке средств измерений и свидетельств об аттестации эталонов, используемых при поверке преобразователей;
- проверить наличие в паспорте необходимых записей, подписей и удостоверяющих печатей.

(Измененная редакция, Изм. №1)

4.5 Проведение поверки и обработка результатов измерений

4.5.1 Внешний осмотр, опробование, проверка идентификационных данных ПО

4.5.1.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено:

- соответствие маркировки (обозначение и заводской номер) эксплуатационной документации (паспорту);
- отсутствие механических повреждений (вмятин, трещин и других повреждений), препятствующих применению преобразователя или проведению поверки;

4.5.1.2 Опробование

4.5.1.2.1 При опробовании проверяют работоспособность преобразователя

Опробование допускается совмещать с определением погрешности измерения.

4.5.1.2.2 Опробование преобразователя на проливной установке

Изменяя значение расхода на проливной установке, убеждаются в соответствии показаний преобразователя установленному расходу.

4.5.1.2.3 Опробование преобразователя имитационным методом

Собирается схема в соответствии с рисунком П.1.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Р 462	ЖИИЛ. 13.05.19		
48	Зам	13.058-19	ЖИИЛ. 13.05.19
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись Дата

СПГК.407131.026 РЭ

СПГК.407131.026 РЭ	Лист
	59

С генератора подается имитирующий сигнал на преобразователь. Убеждаются в соответствии показаний преобразователя установленному расходу.

4.5.1.2.4 Результаты опробования считаются положительными, если не возникло нештатных ситуаций, показания преобразователя устанавливаются на «0» при отсутствии расхода, при увеличении (уменьшении) задаваемых значений расхода показания преобразователя увеличиваются (уменьшаются).

4.5.1.3 Проверка идентификационных данных ПО

4.5.1.3.1 В качестве идентификатора ПО применяют номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения.

Методика заключается в проверке номера версии ПО преобразователя с помощью ЖКИ или по HART/Modbus протоколу (при наличии).

Примечания

1 Для преобразователей с импульсным выходным сигналом считывание версии ПО доступно только при наличии ЖКИ.

2 Номера версии ПО может считываться в формате X.X либо XX.

4.5.1.3.2 Преобразователь считается прошедшим проверку с положительным результатом, если идентификатор ПО соответствует данным, указанным в описании типа на преобразователь.

4.5.2 Определение отклонения характерного размера тела обтекания от номинального значения

4.5.2.1 Извлечь тело обтекания из проточной части преобразователя.

Повреждение острых кромок тела обтекания, уплотнительных колец и посадочных поверхностей корпуса не допускается.

При повреждении тела обтекания или уплотнительных колец произвести их замену в соответствии с 2.2.5.

Примечание - Тела обтекания являются взаимозаменяемыми и могут использоваться с любым преобразователем расхода данного Ду.

Для нового тела обтекания производятся операции поверки в соответствии с настоящим разделом.

Инв. № полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Ф462	ЖИИЛ-13.05.19			

48	Вам	13.058-19	ЖИИЛ-	13.05.19	СПГК.407131.026 РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		60

4.5.2.2 Произвести микрометром измерения характерного размера тела обтекания d , т.е. большей стороны трапеции, которая образуется в сечении тела обтекания (рисунок 1.1), в трех местах (по краям тела d_1 , d_2 и в его середине d_3). Определить средний результат измерений по формуле:

$$d = \frac{d_1 + d_2 + d_3}{3} \quad (4.1)$$

Измерения проводить с погрешностью не хуже $\pm 0,1 \%$, а вычисление величины d проводить до четырех значащих цифр.

Вычислить погрешность изготовления характерного размера тела обтекания:

$$\delta = \frac{d - d_n}{d_n} \cdot 100\%, \quad (4.2)$$

где d_n - номинальный размер, приведенный в таблице 1.3.

Примечание - Допускается при первичной поверке использовать результаты измерения тела обтекания в процессе его изготовления. В этом случае должен быть предъявлен документ, удостоверяющий результаты этих измерений.

Результат признается положительным, если погрешность δ находится в пределах $\pm 0,3 \%$.

4.5.2.3 После проведения измерений тело обтекания установить в проточную часть.

4.5.2.4 Контрление тела обтекания

4.5.2.5 После затяжки болтов, крепящих тело обтекания, произвести их контрление стальной проволокой диаметром 0,5 - 0,8 мм.

4.5.3 Определение основной относительной погрешности измерения объема по импульсным сигналам.

Определение основной относительной погрешности измерения объема по импульсным сигналам проводить по методикам, приведенным в 4.5.3.1 или 4.5.3.2.

4.5.3.1 Определение основной относительной погрешности измерения объема по импульсным сигналам с заданием имитирующего сигнала генератором сигналов проводить в следующем порядке:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Подпись и дата
4462	Жмур. 13.05.19		
48	Зам	13.05.19	Жмур.
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись
			Дата
СПГК.407131.026 РЭ			
Лист			
61			

1) заполнить проточную часть преобразователя рабочей жидкостью. Жидкость в проточной части должна быть неподвижна;

Примечание - При поверке преобразователя без демонтажа с трубопровода перекрыть трубопровод после преобразователя, перекрыть трубопровод перед преобразователем, жидкость из перекрытого участка не сливать. При поверке преобразователя, не установленного на трубопровод, заглушить проточную часть с одной стороны и заполнить ее водой.

2) собрать схему в соответствии с рисунком П.1. Рекомендуемое значение сопротивления нагрузки $(1000 \pm 10) \text{ Ом}$;

3) подать напряжение $24 \pm 2 \text{ В}$ от источника питания с параметрами согласно 1.2.10.1;

4) подать с генератора на преобразователь имитирующий сигнал - меандр, напряжением от 5 до 7 В. Установить частоту генератора:

$$f_{\max} = k_2 \cdot Q_{\max} / k, \quad (4.3)$$

где k – коэффициент, выбираемый согласно таблице 1.3;

k_2 - коэффициент равный от 0,95 до 1,00;

$Q_{\max}$ – максимальный расход согласно таблице 1.1.

Все расчеты производить до четырех значащих цифр;

Примечание – В зависимости от типа генератора допускается устанавливать период, вычисленный как величина, обратная частоте.

5) не меняя частоту $f_{\max}$, по частотомеру определить период следования выходных импульсов $T_{\text{и}}$;

6) определить период следования выходных импульсов $T_{\text{и}}$ для частоты $f_{\min}$, Гц, вычисляемой по формуле:

$$f_{\min} = k_3 \cdot Q_{\min} / k, \quad (4.4)$$

где $Q_{\min}$ – минимальный расход согласно таблице 1.1;

k_3 - коэффициент равный от 1,00 до 1,05;

7) определить период следования выходных импульсов $T_{\text{и}}$ для одной частоты, расположенной в диапазоне частот от $f_{\min}$ до $f_{\max}$;

8) по результатам измерений периода определить погрешность измерения объема при всех имитируемых расходах по формуле (4.5):

Инв. № полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
4462	Шульц 13.05.19			
48	Шульц	13.053-19	Шульц	13.05.19
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
СПГК.407131.026 РЭ				Лист
				62

$$\delta_{VI}=100\% \cdot (T_{И} - T_p) / T_p, \quad (4.5)$$

где $T_{И}$ – значение периода следования выходных импульсов, полученное при испытаниях, с;

T_p – расчетное значение периода следования выходных импульсов, с.

Величина T_p определяется по формуле:

$$T_p = 3600 \cdot C / Q, \quad (4.6)$$

где C – цена импульса согласно 1.2.5.3, м³/имп;

Q – имитируемый расход, м³/ч, вычисляемый по формуле:

$$Q = k f, \quad (4.7)$$

где k – коэффициент, выбираемый согласно таблице 1.3;

f – частота имитационного сигнала, Гц.

Результат признается положительным, если погрешность δ_{VI} на всех испытательных режимах находится в пределах $\pm 0,3 \%$.

4.5.3.2 Определение основной относительной погрешности измерения объема по импульсным сигналам с заданием имитирующего сигнала имитатором расхода Метран-550ИР проводить в следующей последовательности:

1) произвести операции по 4.5.3.1 перечислению 1);

2) подключить имитатор расхода с помощью переходника в разрыв линии связи преобразователя и подходящего к нему кабеля. Соединить вывод разъема переходника с клеммой "Земля" преобразователя в соответствии с рисунком П.2 приложения П. Подать напряжение 18 ± 2 В от источника питания с параметрами согласно 1.2.10.1;

3) при помощи клавиши  установить тип выходного сигнала ОПТО;

4) при помощи клавиш  или  установить значение диаметра условного прохода D_u и расчетное значение периода выходного сигнала имитатора T_p , соответствующее минимальному расходу, указанному в первой строке таблицы 4.3 для данного значения диаметра условного прохода D_u . На индикаторе должна отобразиться информация в соответствии с рисунком 4.1;

Инв. № полл. Q 462	Подпись и дата Ильин 13.05.19	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
48	Ильин	13.05.19	Ильин	13.05.19	СПГК.407131.026 РЭ					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						63




Рисунок 4.1

5) измерить период выходного сигнала преобразователя $T_{из}$, для чего нажать клавишу и дождаться появления на нижней строке индикатора значения измеренного периода с указанием размерности в соответствии с рисунком 4.2;




Рисунок 4.2

6) последовательно устанавливая при помощи клавиш и все расчетные значения периода выходного сигнала имитатора T_p , измерить соответствующие им периоды выходного сигнала преобразователя $T_{из}$ для данного значения Ду.

Допускается проводить измерения для трех значений периода выходного сигнала имитатора T_p , среди которых обязательно должны присутствовать минимальное и максимальное значения T_p для данного значения Ду.

4.5.3.2.1 Результаты поверки признаются положительными, если измеренные значения периода выходного сигнала $T_{из}$ для каждого из имитируемых расходов лежат в пределах от $T_{вых\ min}$ до $T_{вых\ max}$ согласно таблице 4.3

Изн. № полл.	Изн. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата
СН62			
Изн. № полл.	Изн. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата
48	3аеел	13.058-19	Милл 13.05.19
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись Дата

СПГК.407131.026 РЭ

Лист
64

Таблица 4.3

Диаметр условного прохода преобразовате- ля Ду, мм	Расход Q, м³/ч	Расчетное значение периода следования импульсов T _р , мс	Расчетное значение периода выходных им- пульсов T _{вых} , с	
			T _{вых min}	T _{вых max}
1	2	3	4	5
25	0,1800	133,200	19940,000	20060,000
	0,3000	79,930	11964,000	12036,000
	2,3000	10,420	1561,000	1570,000
	4,5000	5,328	797,600	802,400
	6,6000	3,633	543,800	547,100
	9,0000	2,664	398,800	401,200
32	0,2500	194,300	14357,000	14443,000
	0,5000	97,180	7178,000	7222,000
	5,0000	9,718	717,800	722,200
	10,0000	4,859	358,900	361,100
	15,0000	3,239	239,300	240,700
	20,0000	2,429	179,500	180,500
50	0,4045	497,200	8874,000	8927,000
	1,0110	198,900	3550,000	3571,000
	12,1400	16,570	295,700	297,500
	25,2800	7,956	141,900	142,900
	36,3900	5,525	98,610	99,200
	50,5500	3,978	70,990	71,430
80	1,0000	840,800	3589,000	3611,000
	2,0000	420,400	1795,000	1805,000
	35,0000	24,020	102,500	103,200
	68,0000	12,360	52,780	53,100
	95,0000	8,850	37,780	38,010
	120,0000	7,006	29,910	30,090

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
6402	М.А.А. 04.09			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ

Лист

65

Продолжение таблицы 4.3

1	2	3	4	5
100	1,5000	1064,000	2393,000	2407,000
	3,2000	499,000	1122,000	1128,000
	50,0000	31,930	71,780	72,220
	100,0000	15,960	35,890	36,110
	150,0000	10,640	23,930	24,070
	200,0000	7,984	17,950	18,050
150	5,0000	1067,000	717,800	722,200
	6,5000	820,500	552,200	555,500
	100,0000	53,330	35,890	36,110
	200,0000	26,660	17,950	18,050
	300,0000	17,770	11,960	12,040
	400,0000	13,330	8,973	9,027
200	6,0000	2070,000	598,200	601,800
	12,0000	1035,000	299,100	300,900
	185,0000	67,160	19,400	19,520
	350,0000	35,490	10,250	10,320
	500,0000	24,840	7,178	7,222
	700,0000	17,740	5,127	5,158
250	12,0000	4159,000	299,100	300,900
	33,0000	1513,000	108,800	109,400
	300,0000	166,400	11,960	12,040
	600,0000	83,190	5,982	6,018
	1000,0000	49,910	3,589	3,611
	1400,0000	35,650	2,564	2,579
300	18,0000	4394,000	199,400	200,600
	48,0000	1648,000	74,780	75,230
	500,0000	158,200	7,178	7,223
	1000,0000	79,100	3,589	3,611
	1500,0000	52,730	2,393	2,407
	2000,0000	39,550	1,795	1,805

Примечание – Значения периодов выходного сигнала $T_{\text{вых}}$ приведены для приборов с ценой импульса $C=1 \text{ м}^3/\text{имп.}$ Для приборов с иной ценой импульса табличные значения $T_{\text{вых min}}$ и $T_{\text{вых max}}$ следует умножать на коэффициент, равный отношению фактической цены импульса к цене импульса, равной $1 \text{ м}^3/\text{имп.}$

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата
Ф.И.О.	М.И.О. 24.04.09			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ

Лист

66

4.5.4 Определение основной погрешности измерения расхода по токовому сигналу

Определение основной погрешности измерения расхода по токовому сигналу проводить по методикам, изложенным в 4.5.4.1 или 4.5.4.2.

4.5.4.1 Определение основной погрешности измерения расхода по токовому сигналу с заданием имитирующего сигнала генератором сигналов проводить в следующей последовательности:

1) произвести операции согласно 4.5.3.1 перечислениям 1), 3) собрав схему в соответствии с рисунком П.3. Рекомендуемое значение сопротивления нагрузки $(500,0 \pm 0,5) \text{ Ом}$;

ВНИМАНИЕ: ИСПЫТАНИЕ ПРОВОДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ $(20 \pm 3) ^\circ\text{C}$! ДОПУСКАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ИСПЫТАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТЛИЧНОЙ ОТ $(20 \pm 3) ^\circ\text{C}$, ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ 1.2.9.3.

2) подать с генератора на преобразователь имитирующий сигнал - меандр напряжением от 5 до 7 В. Установить частоту генератора $f_{\max}$, определяемую по формуле (4.3), при этом вместо $Q_{\max}$ использовать $Q_{\text{ВПИ}}$. Не меняя частоту f , по вольтметру определить напряжение U_u на сопротивлении нагрузки (с погрешностью не более $\pm 0,1 \%$);

3) провести операции согласно перечислению 2) для частоты $f_{\min}$, определяемой по формуле (4.4), при этом вместо $Q_{\min}$ использовать $Q_{\text{НПИ}}$, и еще для одной частоты, равнорасположенной от частот $f_{\min}$ и $f_{\max}$.

4.5.4.1.1 По результатам измерений определить:

- значение силы тока I_u , мА, токового выходного сигнала по формуле:

$$I_u = \frac{U_u \cdot 1000}{R_n}, \quad (4.8)$$

где U_u – измеренное значение напряжения на резисторе нагрузки, В;

R_n – сопротивление нагрузки, Ом;

Инт. № подл.	Подпись и дата	Инт. № дубл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инт. №
6704	М.А. 20.04.09				

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПГК.407131.026 РЭ	Лист
						67

- значение расхода Q_u , м³/ч:

а) для токового сигнала с возрастающей характеристикой по формуле:

$$Q_u = Q_{нпн} + \frac{(I_u - I_{\min}) \cdot (Q_{впн} - Q_{нпн})}{I_{\max} - I_{\min}}, \quad (4.9)$$

где $I_{\min}$ - минимальное значение токового выходного сигнала, равное 4 мА;

$I_{\max}$ - максимальное значение токового выходного сигнала, равное 20 мА;

I_u - значение тока, вычисленное по формуле (4.8);

$Q_{нпн}$ и $Q_{впн}$ - нижний и верхний пределы измерения расхода по токовому сигналу, м³/ч;

б) для токового сигнала с убывающей характеристикой по формуле:

$$Q_u = Q_{впн} - \frac{(I_u - I_{\min}) \cdot (Q_{впн} - Q_{нпн})}{I_{\max} - I_{\min}}, \quad (4.10)$$

где $I_{\min}$, $I_{\max}$, I_u , $Q_{нпн}$, $Q_{впн}$ - тоже, что и в формуле (4.9);

- приведённую погрешность определения расхода по токовому выходному сигналу по формуле:

$$\gamma_{QT} = \frac{Q_u - Q}{Q_{впн} - Q_{нпн}} \cdot 100\%, \quad (4.11)$$

где Q - имитируемый расход, м³/ч, вычисляемый по формуле (4.7).

Преобразователь считается выдержавшим испытания, если приведённая погрешность γ_{QT} на всех испытательных режимах находится в пределах $\pm 0,2\%$ от величины установленного диапазона измерения.

4.5.4.2 Определение основной погрешности измерения расхода по токовому сигналу с заданием имитирующего сигнала имитатором расхода Метран-550ИР проводить в следующей последовательности:

1) произвести операции согласно 4.5.3.2 перечислениям 1) - 4), соединив при этом преобразователь, вольтметр, магазин сопротивлений, имитатор расхода согласно схеме, приведенной на рисунке П.4 приложения П. Рекомендуемое значение сопротивления нагрузки $(100 \pm 0,1) \Omega$;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПГК.407131.026 РЭ					Лист
										68

2) по вольтметру определить значение напряжения U ;

3) последовательно устанавливая при помощи клавиш  и  все расчетные значения периода выходного сигнала имитатора T_p , предусмотренные в имитаторе расхода для данного значения D_u , измерить соответствующие им значения напряжения U .

Допускается проводить измерения для трех значений периода выходного сигнала имитатора T_p , среди которых обязательно должны присутствовать минимальное и максимальное значения T_p для данного значения D_u .

4.5.4.2.1 Обработку результатов измерений производить аналогично 4.5.4.1 В качестве значения имитируемого расхода Q принимать значения, указанные в таблице 4.3.

4.5.5 Определение основных относительных погрешностей преобразователя при выводе значений параметров по цифровому интерфейсу

4.5.5.1 Определение основной относительной погрешности измерения мгновенного расхода по цифровому интерфейсу проводить в следующей последовательности:

1) произвести операции согласно 4.5.3.1 перечислениям 1), 3), 4), собрав измерительную схему в соответствии с рисунком П.5 для HART-протокола или рисунком П.6 для ModBus-протокола. Для HART-протокола сопротивление нагрузки должно составлять (500 ± 10) Ом. Частотомер, сопротивления R_1 , R_2 допускается не подключать;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПГК.407131.026 РЭ					
					Лист	69				

2) запустить на персональном компьютере конфигурационную программу HART – мастер или ModBus-Master при определении погрешности по HART-протоколу или ModBus-протоколу соответственно. Установить связь с преобразователем. Программу привести в режим автообновления значений с преобразователя;

3) определить значение расхода Q_u по показаниям программы;

4) определить значение расхода Q_u для частоты f_{min} по формуле (4.4) и еще для одной частоты, расположенной в диапазоне частот от f_{min} до f_{max} .

4.5.5.1.1 Для всех результатов измерений мгновенного расхода определить погрешность по формуле:

$$\delta_{Q_u} = 100\% \cdot (Q_u - Q) / Q \quad (4.12)$$

где Q_u – результат измерения расхода по программе, м³/ч;

Q – имитируемый расход, м³/ч.

Результат признается положительным, если погрешность δ_{Q_u} на всех испытательных режимах находится в пределах $\pm 0,3 \%$.

4.5.5.2 Определение основной относительной погрешности измерения накопленного объема по цифровому интерфейсу проводить в следующем порядке:

1) заполнить проточную часть преобразователя водой. Вода в проточной части должна быть неподвижна;

2) собрать схему в соответствии с рисунком П.5 для HART-протокола или рисунком П.6 для ModBus-протокола. Для HART-протокола сопротивление нагрузки должно составлять (500 ± 10) Ом; $R_n(i)$ должно составлять (1000 ± 10) Ом;

3) подать на преобразователь напряжение питания (24 ± 2) В с параметрами согласно 1.2.10.1.

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	СПГК.407131.026 РЭ					Лист
										70
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

					СПГК.407131.026 РЭ	Лист
						71
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

4.5.5.2.1 По результатам измерений определить погрешность по формуле:

$$\delta_{VII} = 100\% \cdot (Vu_2 - Vu_1 - C \cdot N) / C \cdot N, \quad (4.14)$$

где V_{y2} и V_{y1} – конечное и начальное значения объема по программе, м³;

C – цена импульса согласно 1.2.5.3, м³/имп;

N – число импульсов по показаниям частотомера.

Результат признается положительным, если погрешность $\delta_{\text{ИЦ}}$ находится в пределах $\pm 0,3 \%$.

4.5.5.3 Определение основной относительной погрешности измерения времени наработки по цифровому интерфейсу проводить в следующей последовательности:

Если основная относительная погрешность преобразователя при измерении объема по импульсному выходному сигналу, определенная по методике 4.5.3, на всех испытательных режимах не превышает $\pm 0,1 \%$, допускается определение основной относительной погрешности преобразователя при измерении времени наработки по цифровому сигналу не проводить.

1) собрать измерительную схему в соответствии с рисунком П.5 для HART-протокола или рисунком П.6 для ModBus-протокола. Для HART-протокола сопротивление нагрузки должно составлять (500 ± 10) Ом. Частотомер, генератор, сопротивления допускается не подключать;

2) подать на преобразователь напряжение питания (24 ± 2) В с параметрами согласно 1.2.10.1;

3) запустить на персональном компьютере конфигурационную программу HART – мастер или ModBus-Master при определении погрешности по HART-протоколу или ModBus-протоколу соответственно. Установить связь с преобразователем. Программу привести в режим автообновления;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	
9702	М.М. 28.08.09				4.5.3, на всех испытательных режимах не превышает $0,1\%$, допускается определение основной относительной погрешности преобразователя при измерении времени наработки по цифровому сигналу не проводить. 1) собрать измерительную схему в соответствии с рисунком П.5 для HART-протокола или рисунком П.6 для ModBus-протокола. Для HART-протокола сопротивление нагрузки должно составлять (500 ± 10) Ом. Частотомер, генератор, сопротивления допускается не подключать; 2) подать на преобразователь напряжение питания (24 ± 2) В с параметрами согласно 1.2.10.1; 3) запустить на персональном компьютере конфигурационную программу HART – мастер или ModBus-Master при определении погрешности по HART-протоколу или ModBus-протоколу соответственно. Установить связь с преобразователем. Программу привести в режим автообновления;
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

СПГК.407131.026 РЭ

Лист

72

4) дождаться обновления значения времени наработки в окне программы. В момент обновления значения времени включить секундомер. Запомнить обновленное значение времени наработки t_1 ;

5) выключить секундомер в момент, когда в окне программы значение времени наработки обновится и станет равным:

$$t_2 = dt + t_1 \text{ (ч)}, \quad (4.15)$$

где dt – время, кратное 0,1 ч, но не менее 0,2 ч.

Снять показания с секундомера t_p .

4.5.5.3.1 По результатам измерений времени наработки определить погрешность δ_t по формуле:

$$\delta_t = 100\% \cdot (dt \cdot 3600 - t_p) / t_p \quad (4.16)$$

где dt – тоже, что и в (4.15);

t_p – время наработки, снятое с секундомера, с.

Результат признается положительным, если погрешность δ_t находится в пределах $\pm 0,1 \%$.

4.5.6 Определение погрешности измерения преобразователей на расходомерной установке

4.5.6.1 Определение основной относительной погрешности измерения объема на расходомерной установке

Расходомерная установка должна обеспечивать синхронизацию начала и окончания измерения объема эталонным средством измерения с первым и последним импульсами преобразователя. Пределы относительной погрешности измерения объема эталонным средством измерения объема не более $\pm 0,3 \%$.

Определение погрешности проводить в следующей последовательности:

1) установить преобразователь на измерительный трубопровод согласно требованиям настоящего руководства по эксплуатации.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Ф.И.О.	И.И.И. А.А.А. А.А.А.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПГК.407131.026 РЭ	Лист 73
------	------	----------	---------	------	--------------------	------------

Подключить импульсный выходной сигнал преобразователя к системе регистрации расходомерной установки в соответствии с рисунком П.7. Подать на преобразователь питание от 16 до 36 В с параметрами согласно 1.2.10.1;

Температура воды должна составлять плюс $(20 \pm 10) ^\circ\text{C}$.

2) установить на расходомерной установке расход, соответствующий режиму 1, согласно таблице 4.4. Выдержать расход в течение времени t , с, вычисляемого по формуле:

$$t = 150 \cdot k / Q, \quad (4.17)$$

где Q – установленный расход, $\text{м}^3/\text{ч}$;

k - коэффициент, выбираемый согласно таблице 1.3.

После выдержки произвести измерение объема преобразователем и эталонным средством измерения объема, входящим в состав расходомерной установки. Начало и окончание измерения объема эталонным средством измерения должны быть синхронизованы с первым и последним импульсами преобразователя;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПГК.407131.026 РЭ					Лист
										74

Таблица 4.4 – Режимы испытаний на расходомерной установке

Ду, мм	Режим 1		Режим 2		Режим 3		Режим 4		Режим 5	
	Расход, м³/ч	Мини-мальный объем, л	Расход, м³/ч	Мини-мальный объем, л	Расход, м³/ч	Мини-мальный объем, л	Расход, м³/ч	Мини-мальный объем, л	Расход, м³/ч	Мини-мальный объем, л
25	7,00±0,20	100	4,00±0,20	100	0,70±0,10	10	0,40±0,10	10	0,24±0,06	8
32	14,00±0,50	300	6,50±0,50	100	1,25±0,25	40	0,60±0,10	30	0,32±0,07	15
50	33,50±0,50	200	9,50±0,50	100	2,50±0,50	50	1,25±0,25	30	0,55±0,15	30
80	55,50±0,50	400	13,50±0,50	150	5,20±0,40	100	2,70±0,30	80	1,15±0,15	40
100	88,50±1,50	1500	23,00±1,00	600	8,50±0,50	200	4,50±0,50	100	2,25±0,25	70
150	197,50±2,50	3000	100,00±2,00	2000	17,00±1,00	600	8,50±0,50	400	5,50±0,50	300
200	295,00±5,00	4000	105,00±5,00	2300	29,00±1,00	1300	14,50±0,50	700	6,50±0,50	500
250	355,00±5,00	10000	155,00±5,00	3000	68,50±1,50	2000	35,50±1,50	1300	13,00±1,00	700
300	355,00±5,00	10000	205,00±5,00	4000	98,00±2,00	1700	50,00±2,00	900	19,00±1,00	600
Пределы допускаемой относительной погрешности, %	± 1,0						± 1,5		± 3,0	
Избыточное давление в трубопроводе, МПа, не менее*	0,3		0,25		0,15					

* При температуре измеряемой среды (20±10)°С после преобразователя

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата
4482	М.И.И.И.И.И.			
Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата

Изн.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПГК.407131.026 РЭ	Лист
						75

3) определить основную погрешность измерения объема по формуле:

$$\delta_V = 100\% \cdot (V_u - V_{эм}) / V_{эм}, \quad (4.18)$$

где $V_{эм}$ - действительное значение объема, определяемое эталонным средством измерения, м^3 ;

V_u - объем, м^3 , измеренный преобразователем и определяемый по формуле:

$$V_u = C \cdot N, \quad (4.19)$$

где N - количество импульсов, поступивших на импульсный выход преобразователя от начала и до окончания измерения объема;

C - цена импульса согласно 1.2.5.3, $\text{м}^3/\text{имп}$;

4) повторить измерения и вычисления согласно перечислениям 2); 3) для всех расходов согласно таблице 4.4.

Преобразователь считается выдержавшим испытания, если относительная погрешность измерения объема δ_V на всех испытательных режимах находится в пределах, указанных в 1.2.9.1 для всех режимов испытаний.

4.5.6.2 Определение погрешности измерения расхода преобразователей по токовому выходному сигналу провести в следующей последовательности:

1) произвести операции согласно 4.5.6.1 перечислениям 1), 2);

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Лист
9402	ММ-24.04.09				СПГК.407131.026 РЭ
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

ВНИМАНИЕ:

- 1) ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ ПЛЮС (20±10) °С;
- 2) ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ ПЛЮС (20 ± 3) °С.

ДОПУСКАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ИСПЫТАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТЛИЧНОЙ ОТ (20 ± 3) °С, ПРИ ЭТОМ ПРИ РАСЧЕТЕ ПОГРЕШНОСТИ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ 1.2.9.3.

2) не менее 10 раз произвести одновременное измерение расхода преобразователем и эталонным средством измерения расхода. Измерения производить с интервалом равным T_i , где T_i - любое число в диапазоне от 0,5 до 5,0 с. Объем испытаний указан в таблице 4.4;

3) для каждого измерения определить приведённую погрешность измерения расхода по формуле:

$$\gamma_{np} = \frac{Q_u - Q_{ЭТ}}{Q_{ВПИ} - Q_{НПИ}} \cdot 100\%, \quad (4.20)$$

где Q_u - измеренное значение расхода, м³/ч, определяемое по формуле (4.9) или (4.10), в зависимости от вида характеристики токового сигнала;

$Q_{ЭТ}$ - значение расхода с эталонного средства измерения, м³/ч;

$Q_{ВПИ}$ и $Q_{НПИ}$ - верхний и нижний пределы измерения расхода по токовому выходному сигналу, м³/ч.

Вычислить среднее арифметическое значение приведенной погрешности измерения $\gamma_{np\text{ ср}}$.

Преобразователь считается выдержавшим испытания, если среднее арифметическое значение погрешностей измерения расхода $\gamma_{np\text{ с}}$ находится в пределах значения приведённой погрешности $\gamma_{np\text{ max}}$, вычисленной по формуле:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Подпись и дата
7102	2011-04-09		
Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПГК.407131.026 РЭ	Лист
						77

$$\gamma_{np\max} = \pm(K_n \cdot \frac{Q_{ЭТ}}{Q_{ВПИ} - Q_{НПИ}} + 0,002) \cdot 100\%, \quad (4.21)$$

где K_n - коэффициент равный:

- 0,010 - при значениях расхода в диапазоне от Q_2 до Q_{max} ;
- 0,015 - при значениях расхода в диапазоне от Q_1 до Q_2 ;
- 0,030 - при значениях расхода в диапазоне от Q_{min} до Q_1 ;

$Q_{ВПИ}$, $Q_{НПИ}$, $Q_{ЭТ}$ – тоже, что и в формуле (4.20);

Q_1 , Q_2 , Q_{min} , Q_{max} – значения расхода, указанные в таблице 1.1.

(Измененная редакция, Изм. №1)

4.6 Результаты поверки признаются положительными, если выполняются следующие условия:

1) внешний вид соответствует требованиям 4.5.1.1, при опробовании не возникло нештатных ситуаций, идентификационные данные ПО совпадают с указанными в описании типа;

2) отклонение характерного размера тела обтекания, определенное согласно методике 4.5.2, находится в пределах $\pm 0,3 \%$;

3) основная относительная погрешность преобразования частоты имитирующего сигнала в период следования выходного сигнала, определенная согласно методике 4.5.3.1, находится в пределах $\pm 0,3 \%$, либо значения периода выходного сигнала преобразователя $T_{из}$, определенные согласно методике 4.5.3.2, находятся в пределах:

$$T_{вых\min} < T_{из} < T_{вых\max},$$

где $T_{вых\max}$ - максимальное допустимое значение периода выходных сигналов;

$T_{вых\min}$ - минимальное допустимое значение периода выходных сигналов согласно таблице 4.3;

Инв. № полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
9462	Изм. 13.05.19			

48	Изм.	13.058-19	Изм.	13.05.19	СПГК.407131.026 РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		78

4) при наличии токового выходного сигнала основная погрешность преобразования частоты имитирующего сигнала в аналоговый токовый сигнал, определенная согласно методике 4.5.4.1 и 4.5.4.2, находится в пределах $\pm 0,2 \%$ от величины установленного диапазона измерения;

5) при наличии цифрового интерфейса:

- основная относительная погрешность преобразования частоты имитирующего сигнала в значение мгновенного расхода, определенная согласно методике 4.5.5.1, находится в пределах $\pm 0,3 \%$;

- основная относительная погрешность преобразования частоты имитирующего сигнала в значение накопленного объема, определенная согласно методике 4.5.5.2, находится в пределах $\pm 0,3 \%$;

- основная относительная погрешность измерения времени наработки по цифровому интерфейсу, определенная согласно методике 4.5.5.3, находится в пределах $\pm 0,1 \%$.

Примечания

1 При замене поверки по 4.5.3 на поверку по 4.5.6.1 погрешность преобразователя должна лежать в пределах, указанных в таблице 4.4, а при замене методики 4.5.4 на 4.5.6.2 погрешность должна лежать в пределах согласно формуле (4.21).

2 Если относительная погрешность преобразователя при измерении объема по импульсному выходному сигналу, определенная по методике 4.5.3, на всех испытательных режимах не превышает $\pm 0,1 \%$, допускается определение относительной погрешности преобразователя при измерении времени наработки по цифровому сигналу не проводить.

3 Допускается поверку преобразователей с несколькими выходными сигналами соответствующими одной и той же измеряемой величине производить по одному из этих сигналов, если иное не предусмотрено технической документацией на преобразователь.

(Измененная редакция, Изм. №1)

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
9462	Изм. - 13.05.19			

48	Изм.	13.058-19	Изм.	13.05.19
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ

Лист	79
------	----

4.7 Оформление результатов поверки.

4.7.1 Положительные результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и свидетельством о поверке или записью в паспорте средства измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке или в паспорт.

4.7.2 Отрицательные результаты поверки средств измерений удостоверяются извещением о непригодности к применению.

4.8 По окончании поверки проводится пломбирование преобразователя электронного и тела обтекания.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата
Р 462	М.И.С., 21.06.15			
45	Закл	13.133-15	М.И.С.	22.06.15
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
СПГК.407131.026 РЭ				Лист
				80

5 ХРАНЕНИЕ

5.1 Преобразователи в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 %.

Допускается укладка преобразователей в упаковке в штабеля до четырех штук по высоте.

5.2 В зимнее время распаковывать преобразователи необходимо после выдержки в отапливаемом помещении в течение 6 ч.

5.3 Длительное хранение преобразователей рекомендуется производить в упаковке.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
5442	М.А. 27.04.09			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
СПГК.407131.026 РЭ				Лист
				81

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 Преобразователи в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются любым видом транспорта при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С, при наличии ЖКИ - при температуре от минус 40 до плюс 50 °С, относительной влажности воздуха до 95%.

Транспортирование самолетом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках.

Время пребывания преобразователей в условиях транспортирования не должно превышать трех месяцев.

6.2 При погрузке, транспортировании и выгрузке преобразователей должны выполняться требования указанных на упаковке манипуляционных знаков.

6.3 При транспортировании должна быть обеспечена защита преобразователей от атмосферных осадков.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
2642	Исх. 03.10.13			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПГК.407131.026 РЭ	Лист
43	Зам.	13.236-13	Исх.	03.10.13		82

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(Справочное)

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем руководстве по эксплуатации

Таблица А.1

Обозначение документа, на который дана ссылка	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения ТУ
1	2
ГОСТ 8731-74 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования	Приложение Б
ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент	Приложение Б
ГОСТ 8733-74 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования	Приложение Б
ГОСТ 8734-75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент	Приложение Б
ГОСТ 9833-73 Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств. Конструкция и размеры	Приложение Н
ГОСТ 9940-81 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали	Приложение Б
ГОСТ 9941-81 Трубы стальные бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионностойкой стали	Приложение Б
ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент	Приложение Б
ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия	Приложение Б
ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (КОД IP)	1.2.18
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	1.1.2

Инт. № подл.	Подпись и дата	Инт. № дубл.	Подпись и дата
0462	Инт. 13.05.19		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись
48	Защ	13.058-19	Инт. 13.05.19

СПГК.407131.026 РЭ

Продолжение таблицы А.1

ГОСТ 30804.4.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний	1.2.20.1
ГОСТ 30804.4.3-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний	1.2.20.1
ГОСТ 30804.4.4-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний	1.2.20.1
ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования	2.1.2.4, приложение В
ГОСТ Р 51317.4.5-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний	1.2.20.1
ГОСТ Р 51318.22-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи промышленные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний	1.2.20.3
ГОСТ Р 51649-2014 Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения	1.2.20
ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия	1.2.19, 1.2.24.3
ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования	1.2.20.4
ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств»	1.2.20.4
ТУ 4213-026-12580824-96 Преобразователи расхода вихреакустические Метран-300ПР. Технические условия	1.1.4
ТУ 4218-052-12580824-2005 USB - модем Метран-682. Технические условия	1.3.1

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Ф462	Иссл-13.05.19			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
48	3-ам	13.058-19	Иссл-13.05.19	

СПГК.407131.026 РЭ

Продолжение таблицы А.1

СПГК.407131.026 ПС Преобразователи расхода вихреакустические Метран-300ПР. Паспорт	Введение
HCF-TEST-2 Спецификации канального уровня HART протокола редакции 2.1	1.2.8.1
HCF-SPEC-54 Спецификации физического уровня HART протокола редакции 8.1	1.2.8.1
Ривкин С.Л., Александров А.А. Теплофизические свойства воды и водного пара, Москва, "Энергия", 1980 г.	Приложение Д

Инв. № полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
СР462	Иванов - 13.05.19			

48	Лист	13.058-19	Иванов	13.05.19
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(Обязательное)

Перечень материалов преобразователя, контактирующих с измеряемой средой

Таблица Б.1- Перечень материалов преобразователя исполнений А, L и
Ду 250, Ду 300 мм, контактирующих с измеряемой средой

Наименование детали	Код исполнения преобразователя	
	01	02
Фланец *	Сталь 25, СтЗсп	Сталь12Х18Н10Т
Прокладка (для уплотнения фланцев)	Паронит ПОН, ПОН-А, ПОН-Б	
Корпус	Сталь 12Х18Н10Т, CF8M	
Стакан	Сталь 12Х18Н10Т, 316L	
Тело обтекания	Сталь 14Х17Н2, 09Х16Н4Б, 316L	
Кольцо (для уплотнения тела обтекания)	Резина К-69	
Прямой участок *: - фланец - труба	Сталь 25, СтЗсп Таблица Б.3	Сталь12Х18Н10Т Таблица Б.4
* Согласно заказу.		

Таблица Б.2- Перечень материалов преобразователя исполнение В,
контактирующих с измеряемой средой

Наименование детали	Код исполнения преобразователя	
	01	02
Патрубок *	Сталь 25, СтЗсп	Сталь12Х18Н10Т
Прокладка (для уплотнения патрубков)	Паронит ПОН, ПОН-А, ПОН-Б	
Корпус	Сталь 12Х18Н10Т	
Стакан	Сталь 12Х18Н10Т	
Тело обтекания	Сталь 14Х17Н2, 09Х16Н4Б	
Прокладка (для уплотнения тела обтекания)	Фторопласт-4	
Прямой участок *: - патрубок - труба	Сталь 25, СтЗсп Таблица Б.3	Сталь12Х18Н10Т Таблица Б.4
* Согласно заказу.		

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
35	30м	861.263-09	08-19-2011	

СПГК.407131.026 РЭ

Таблица Б.3 - Перечень труб, используемых для прямых участков преобразователей с кодом исполнения по материалам 01

Ду	Труба	Труба- заменитель
25	Труба $\frac{D_{\text{вн}} 26 \times 3,0 \text{ ГОСТ 8734 - 75}}{\text{ГОСТ 8733 - 74}}$	Труба $\frac{32 \times 3,0 \text{ ГОСТ 10704 - 91}}{\text{ВСт3сп2 ГОСТ 10705 - 80}}$
32	Труба $\frac{D_{\text{вн}} 33 \times 2,5 \text{ ГОСТ 8734 - 75}}{\text{ГОСТ 8733 - 74}}$	Труба $\frac{38 \times 2,5 \text{ ГОСТ 10704 - 91}}{\text{ВСт3сп2 ГОСТ 10705 - 80}}$ или Труба $\frac{38 \times 2,5 \text{ ГОСТ 8732 - 78}}{\text{ВСт3сп2 ГОСТ 8731 - 74}}$
50	Труба $\frac{D_{\text{вн}} 50 \times 3,5 \text{ ГОСТ 8734 - 75}}{\text{ГОСТ 8733 - 74}}$	Труба $\frac{57 \times 3,5 \text{ ГОСТ 10704 - 91}}{\text{ВСт3сп2 ГОСТ 10705 - 80}}$ или Труба $\frac{57 \times 3,5 \text{ ГОСТ 8732 - 78}}{\text{ВСт3сп2 ГОСТ 8731 - 74}}$
80	Труба $\frac{D_{\text{вн}} 82 \times 3,5 \text{ ГОСТ 8734 - 75}}{\text{ГОСТ 8733 - 74}}$	Труба $\frac{89 \times 3,5 \text{ ГОСТ 10704 - 91}}{\text{ВСт3сп2 ГОСТ 10705 - 80}}$ или Труба $\frac{89 \times 3,5 \text{ ГОСТ 8732 - 78}}{\text{ВСт3сп2 ГОСТ 8731 - 74}}$
100	Труба $\frac{D_{\text{вн}} 100 \times 4 \text{ ГОСТ 8734 - 75}}{\text{ГОСТ 8733 - 74}}$	Труба $\frac{108 \times 4,0 \text{ ГОСТ 10704 - 91}}{\text{ВСт3сп2 ГОСТ 10705 - 80}}$ или Труба $\frac{108 \times 4,0 \text{ ГОСТ 8732 - 78}}{\text{ВСт3сп2 ГОСТ 8731 - 74}}$
150	Труба $\frac{D_{\text{вн}} 151 \times 4 \text{ ГОСТ 8734 - 75}}{\text{ГОСТ 8733 - 74}}$	Труба $\frac{159 \times 4,0 \text{ ГОСТ 10704 - 91}}{\text{ВСт3сп2 ГОСТ 10705 - 80}}$ или Труба $\frac{159 \times 4,0 \text{ ГОСТ 8732 - 78}}{\text{ВСт3сп2 ГОСТ 8731 - 74}}$
200	Труба $\frac{D_{\text{вн}} 208 \times 6 \text{ ГОСТ 8734 - 75}}{\text{ГОСТ 8733 - 74}}$	Труба $\frac{219 \times 6,0 \text{ ГОСТ 10704 - 91}}{\text{ВСт3сп2 ГОСТ 10705 - 80}}$ или Труба $\frac{219 \times 6,0 \text{ ГОСТ 8732 - 78}}{\text{ВСт3сп2 ГОСТ 18731 - 74}}$
250	Труба $\frac{273 \times 6,0 \text{ ГОСТ 10704 - 91}}{\text{ВСт3сп2 ГОСТ 10705 - 80}}$	Труба $\frac{273 \times 6,0 \text{ ГОСТ 8732 - 78}}{\text{ВСт3сп2 ГОСТ 18731 - 74}}$
300	Труба $\frac{325 \times 7,0 \text{ ГОСТ 10704 - 91}}{\text{ВСт3сп2 ГОСТ 10705 - 80}}$	Труба $\frac{325 \times 7,0 \text{ ГОСТ 8732 - 78}}{\text{ВСт3сп2 ГОСТ 18731 - 74}}$

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
462	М.В.О.Р.И.			


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
40	3022	361.6-11	М.В.О.Р.И.	М.В.О.Р.И.

СПГК.407131.026 РЭ

Таблица Б.4 - Перечень труб, используемых для прямых участков преобразователей с кодом исполнения по материалам 02

Ду	Труба
25	Труба 32×3,0-12X18H10T ГОСТ 9941- 81
32	Труба 38×2,5-12X18H10T ГОСТ 9941-81
50	Труба 57×3,5-12X18H10T ГОСТ 9941-81
80	Труба 89×3,5-12X18H10T ГОСТ 9941-81
100	Труба 108×4,0-12X18H10T ГОСТ 9941-81
150	Труба 159×4,0-08X18H10T ГОСТ 9940-81
200	Труба 220×6,5-12X18H10T ГОСТ 9941-81
250	Труба 273×6,0-08X18H10T ГОСТ 9941-81
300	Труба 325×7,0-08X18H10T ГОСТ 9941-81

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
8462				

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПГК.407131.026 РЭ	Лист
40	30.4	201.6-11		201.11		88

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(Обязательное)

Код комплекта монтажных частей преобразователя

Таблица В.1

Код комплекта монтажных частей	Преобразователи исполнений А, L	Преобразователь исполнения В
К0	Прокладки – 2 штуки	
К1	Таблица В.2	
К2	Таблица В.3	
К3	Таблица В.4	
К4	Таблица В.5	—
Примечания		
1 Независимо от кода комплекта монтажных частей с преобразователем со штепсельным разъемом (код ШР) поставляется розетка типа 2РМ22КПН10Г1В1.		
2 Преобразователи типоразмеров Ду250, Ду300 имеют комплект монтажных частей по коду К0, К4.		

Таблица В.2 – Состав комплекта монтажных частей К1

Наименование	Исполнение А, L					В штуках	
	Ду, мм					Ду, мм	
	25	32	50	80	100	150	200
Фланец	2	2	2	2	2	2	2
Патрубок	-	-	-	-	-	2	2
Прокладка	2	2	2	2	2	2	2
Шпилька	4	4	4	4	4	8	12
Гайка	8	8	8	8	8	16	24
Шайба пружинная	8	8	8	8	8	16	24
Шайба круглая	8	8	8	8	8	16	24

Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Р 4162	18.05.16		
Взам. инв. №			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
4/7	Зам	13.102-16	Н.В.С.	18.05.16

СПГК.407131.026 РЭ

Таблица В.3 – Состав комплекта монтажных частей К2

В штуках

Наименование	Исполнение А, L					Исполнение В	
	Ду, мм					Ду, мм	
	25	32	50	80	100	150	200
Фланец*	-	-	-	-	-	2	2
Прямой участок 2Ду	1	1	1	1	1	1	1
Прямой участок 5Ду	1	1	1	1	1	1	1
Прокладка	2	2	2	2	2	2	2
Шпилька	4	4	4	4	8	8	12
Гайка	8	8	8	8	16	16	24
Шайба пружинная	8	8	8	8	16	16	24
Шайба круглая	8	8	8	8	16	16	24

* если фланцы не указаны отдельной единицей в комплекте, то являются составной частью прямого участка

Таблица В.4 – Состав комплекта монтажных частей К3

В штуках

Наименование	Исполнение А, L					Исполнение В	
	Ду, мм					Ду, мм	
	25	32	50	80	100	150	200
Фланец*	-	-	-	-	-	2	2
Прямой участок 5Ду	1	1	1	1	1	1	1
Прямой участок 10Ду	1	1	1	1	1	1	1
Прокладка	2	2	2	2	2	2	2
Шпилька	4	4	4	4	8	8	12
Гайка	8	8	8	8	16	16	24
Шайба пружинная	8	8	8	8	16	16	24
Шайба круглая	8	8	8	8	16	16	24

* если фланцы не указаны отдельной единицей в комплекте, то являются составной частью прямого участка

Таблица В.5 – Состав комплекта монтажных частей К4

В штуках

Наименование	Исполнение А, L					Ду мм	
	Ду, мм					Ду мм	
	25	32	50	80	100	250	300
Фланец по ГОСТ 33259	2	2	2	2	2	2	2
Прокладка	2	2	2	2	2	2	2
Шпилька	4	4	4	4	8	12	12
Гайка	8	8	8	8	16	24	24
Шайба пружинная	8	8	8	8	16	24	24
Шайба круглая	8	8	8	8	16	24	24

Изм. № докл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инт. № дубл.	Подпись и дата
Р462	Ильин 13.05.19			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
48	Загл	13.058-19	Ильин	13.05.19

СПГК.407131.026 РЭ

Лист

90

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(Справочное)

Зависимость давления насыщенных паров воды от температуры




Таблица Г.1

T, °C	1	5	10	20	30	40	50	60	70
$P_{нп}$, кгс/см²	0,0067	0,0089	0,0125	0,0238	0,0432	0,0752	0,1257	0,2031	0,3177

Продолжение таблицы Г.1

T, °C	80	90	100	110	120	130	140	150
$P_{нп}$, кгс/см²	0,4829	0,7149	1,0133	1,4608	2,0245	2,7544	3,6848	4,7597

Примечание

T - температура рабочей жидкости, $P_{нп}$ - абсолютное давление насыщенных паров воды в трубопроводе.

Инв. № подл. 9462	Подпись и дата ММ.АА.ЧЧ.ГГ	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПГК.407131.026 РЭ					Лист 91

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(Обязательное)

Методика оценки потерь давления при установке преобразователя

Д.1 Методику оценки гидравлических потерь в трубопроводе, обусловленных врезкой преобразователя, рассмотрим на примере наиболее часто встречающейся системы "конфузор – преобразователь Метран-300ПР – диффузор" в соответствии с рисунком Д.1.




Рисунок Д.1

Д.2 Согласно принципу суперпозиции суммарные потери напора на рассматриваемом участке складываются из местных потерь напора на конфузоре, преобразователе Метран-300ПР и диффузоре:

$$\Delta P_{\text{общ}} = \Delta P_{\text{к}} + \Delta P_{\text{д}} + \Delta P_{\text{ПР}}, \quad (\text{Д.1})$$

где $\Delta P_{\text{к}}$ - потери напора на конфузоре, кгс/см²;

$\Delta P_{\text{д}}$ - потери напора на диффузоре, кгс/см²;

$\Delta P_{\text{ПР}}$ - потери напора на преобразователе Метран-300ПР, кгс/см².

Потери напора на конфузоре и диффузоре вычисляются по формуле:

$$\Delta P_{\text{к/д}} = \xi_{\text{сум}} \times \frac{\rho_{\text{т}} \times w_{\text{к/д}}^2}{2}, \quad (\text{Д.2})$$

где $\xi_{\text{сум}}$ - суммарный коэффициент сопротивления на конфузоре/диффузоре;

$\rho_{\text{т}}$ - плотность энергоносителя с учетом фактических значений температуры и давления на входе в конфузор/диффузор, кг/м³;

Инов. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	
Инов. № подл.	Подпись и дата

$$w_{к/д} = \frac{Q_T}{F_0} - \text{скорость энергоносителя на входе в "конфузор / диффузор", м/с,}$$

где Q_T - текущий расход, м³/с,

F_0 - площадь сечения, м².

Д.2.2 Расчет потерь напора на конфузоре.

Суммарный коэффициент сопротивления на конфузоре $\xi_{\text{сум}}$ можно представить в виде:

$$\xi_{\text{сум}} = \xi_{\text{конф}} + \xi_{\text{тр}}, \quad (\text{Д.3})$$

где $\xi_{\text{конф}}$ - коэффициент местного сопротивления на конфузоре;

$\xi_{\text{тр}}$ - коэффициент сопротивления трения.

Для конических конфузоров (рисунок Д.2) суммарный коэффициент сопротивления имеет минимум при значениях центрального угла расширения в пределах $0^\circ < \alpha \leq 40^\circ$, поэтому при монтаже преобразователя рекомендуется осуществлять переходы от большего сечения трубы к меньшему, соблюдая это условие.




Рисунок Д.2

Коэффициент местного сопротивления конфузора определяется по формуле:

$$\xi_{\text{конф}} = (-0,0125 \cdot n^4 + 0,0224 \cdot n^3 - 0,00723 \cdot n^2 + 0,00444 \cdot n - 0,00745) \times (\alpha^3 - 2\pi \cdot \alpha^2 - 10 \cdot \alpha), \quad (\text{Д.4})$$

условие.

Рисунок Д.2

Коэффициент местного сопротивления конфузора определяется по формуле:

$$\xi_{\text{конф}} = (-0,0125 \cdot n^4 + 0,0224 \cdot n^3 - 0,00723 \cdot n^2 + 0,00444 \cdot n - 0,00745) \times (\alpha^3 - 2\pi \cdot \alpha^2 - 10 \cdot \alpha), \quad (\text{Д.4})$$

СПГК.407131.026 РЭ

Лист

93

где $n = F_k/F_1$ - отношение площадей узкого и широкого сечений конфузора;

α - центральный угол расширения, выраженный в радианах.

На рисунке Д.3 приведена зависимость $\xi_{\text{конф}}$ от α при различных значениях n (для значений $n = 0,256; 0,320; 0,400; 0,490; 0,640$ и $0,800$).




Рисунок Д.3 - Зависимость $\xi_{\text{конф}}$ от центрального угла расширения α

Коэффициент сопротивления трения сужающегося участка конического конфузора:

$$\xi_{\text{тр}} = \lambda \cdot (1 - n^{-1})^2 / [8 \cdot \sin(\alpha/2)], \quad (\text{Д.5})$$

где λ - линейный коэффициент сопротивления трения.

Для несжимаемой жидкости λ зависит от степени шероховатости стенок трубопровода и безразмерного числа (критерия) Рейнольдса, выражающего соотношение сил инерции и сил вязкости (внутреннего трения) в потоке жидкости:

$$\text{Re} = w \cdot D_{\text{тр}} / \nu, \quad (\text{Д.6})$$

Инов. № подл.	Подпись и дата	Инов. № дубл.	Подпись и дата
Инов. № подл.	Подпись и дата	Инов. № дубл.	Подпись и дата
Инов. № подл.	Подпись и дата	Инов. № дубл.	Подпись и дата
Инов. № подл.	Подпись и дата	Инов. № дубл.	Подпись и дата
Инов. № подл.	Подпись и дата	Инов. № дубл.	Подпись и дата
Инов. № подл.	Подпись и дата	Инов. № дубл.	Подпись и дата
Инов. № подл.	Подпись и дата	Инов. № дубл.	Подпись и дата
Инов. № подл.	Подпись и дата	Инов. № дубл.	Подпись и дата
Инов. № подл.	Подпись и дата	Инов. № дубл.	Подпись и дата
Инов. № подл.	Подпись и дата	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПГК.407131.026 РЭ	Лист 94
------	------	----------	---------	------	--------------------	---------

где ν - кинематическая вязкость жидкости, $\text{м}^2/\text{с}$ (значения вязкости в зависимости от реальных параметров контролируемой жидкости можно определить по таблицам справочника "Теплофизические свойства воды и водного пара" С.Л. Ривкин, А.А. Александров, М., "Энергия", 1980 г);

$D_{\text{тр}}$ - диаметр трубопровода.

Скорость движения w жидкости в трубопроводе зависит от реального значения расхода Q и диаметра трубопровода.




Рисунок Д.4 - График зависимости расхода жидкости от скорости потока

На рисунке Д.4 показано соотношение скорости потока жидкости и расхода для преобразователей Метран-300ПР.

Режимы движения жидкостей, контролируемые преобразователем, являются турбулентными. Для таких режимов линейный коэффициент сопротивления λ трубопроводов круглого сечения с гидравлически (технически) гладкими стенками вычисляется по формуле Филоненко-Альтшуля:

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата
Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

$$\lambda = (1,8 \cdot \lg Re - 1,64)^{-2} \quad (Д.7)$$

На рисунке Д.5 приведена зависимость λ от Re .




Рисунок Д.5

Таким образом, зная реальные значения диаметра трубопровода, центрального угла расширения, скорости потока с использованием диаграмм, приведенных на рисунках Д.3 – Д.5, можно определить потери давления на конфузоре ΔP_k по формуле Д.2.

Д.2.3 Расчет потерь напора на диффузоре ΔP_d




Рисунок Д.6

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
9402	М.М. Жуков			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Применяя условный метод разделения суммарных потерь на диффузоре $\xi_{\text{сум}}$, имеем:

$$\xi_{\text{сум}} = \xi_{\text{дифф}} + \xi_{\text{тр}}, \quad (\text{Д.8})$$

где $\xi_{\text{дифф}}$ - коэффициент местного сопротивления на диффузоре;

$\xi_{\text{тр}}$ - коэффициент сопротивления трения.

Коэффициент $\xi_{\text{тр}}$ определяется также, как и для конфузора по формуле (Д.5).

Для конических диффузоров с углами расширения в пределах $0^\circ < \alpha \leq 40^\circ$ и больших чисел Re (турбулентный режим течения) коэффициент местного сопротивления $\xi_{\text{дифф}}$ может быть вычислен по формуле:

$$\xi_{\text{дифф}} = 3,2 \cdot [\text{tg}(\alpha/2)]^{1,25} \cdot (1 - n_1^{-1})^2, \quad (\text{Д.9})$$

где $n_1 = F_1/F_0$ - отношение площадей широкого и узкого сечений диффузора.

По найденным значениям $\xi_{\text{тр}}$ и $\xi_{\text{дифф}}$ определяются суммарные потери давления на диффузоре.

На рисунке Д.7 приведена зависимость $\xi_{\text{расш}}$ от α при различных значениях n_1 (для значений $n_1 = 1,25; 1,562; 2; 2,5; 3,125$ и $3,906$).




Рисунок Д.7 – Зависимость $\xi_{\text{расш}}$ от угла α

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
90462	М.М. А.Ж.О.Ч.О.В.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ

Д.2.4 Определение гидравлических потерь на преобразователе ΔP

Потери ΔP , обусловленные врезкой проточной части преобразователя в трубопровод, определяются по нижеприведенным формулам:

- $4,8 \cdot 10^{-5} \cdot (Q/Q_1)^2$, МПа - для преобразователей Ду 25 - Ду 100 мм;
- $3,2 \cdot 10^{-5} \cdot (Q/Q_1)^2$, МПа - для преобразователей Ду 150 - Ду 300 мм.

На рисунке Д.8 приведена зависимость ΔP от расхода жидкости в трубопроводе для каждого типоразмера преобразователя.

Д.3 Подставляя найденные значения всех слагаемых в формулу (Д.1), получаем суммарные дополнительные потери напора в трубопроводе, обусловленные установкой преобразователя Метран-300ПР. Эти потери сводятся к минимуму, если оптимизирован типоразмер преобразователя ($Q \leq Q_{\text{ном}}$), а проект на установку преобразователя и монтажные работы проведены с соблюдением рекомендаций по монтажу. При выполнении этих условий суммарные потери (даже при превышении диаметра трубопровода над Ду преобразователя в два и более раз), как правило, не превышают 0,015 МПа (0,15 кгс/см²), что подтверждено предприятием-разработчиком в ходе экспериментальных работ при отработке преобразователя, а также практическими результатами эксплуатирующих организаций.




Рисунок Д.8

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
СВ 407131.026 РЭ	СВ 407131.026 РЭ			


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(Обязательное)

Габаритные и установочные размеры преобразователя




Размеры приведены в таблице Е.1 и Е.2

Рисунок Е.1 – Габаритные и установочные размеры преобразователя исполнения В типоразмеров Ду 150, Ду 200 мм

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата
Р 462	И.В.С. - 18.05.16			

47	Зам.	13.102-16	И.В.С.	18.05.16
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ



Размеры приведены в таблице Е.1 и Е.2


Рисунок Е.2 – Габаритные и установочные размеры преобразователя исполнения А типоразмеров Ду 25, Ду 32, Ду 50, Ду 80, Ду 100 мм

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
СР 462	Жуков - 18.05.16			

47	Зайн	13.102-16	Жуков	18.05.16
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ

Лист
100



Размеры приведены в таблице Е.1 и Е.2


Рисунок Е.3 – Габаритные и установочные размеры преобразователя исполнения L типоразмеров Ду 32 мм

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Ф 4162	ЖВил-18.05.16			

47	Зам	13.102-16	ЖВил	18.05.16
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ

Лист
101



Размеры приведены в таблице Е.1 и Е.2

Рисунок Е.4 – Габаритные и установочные размеры преобразователей типоразмеров Ду 250 и Ду 300 мм

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Р 4162	ЖСмф - 18.05.16			

47	Зам	13.102-16	ЖСмф.	18.05.16
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ

Лист
102

Таблица Е.1

Размеры в миллиметрах

Вид исполнения преобразователя	Ду	D, не более	B, не более	H, не более	Масса, кг, не более
А, L	25	68	68	290	2,8
	32	78	65	290	3,0
	50	92	70	300	3,3
	80	123	105	330	6,0
	100	139	120	355	8,5
В	150	173	112	425	10,8
	200	213	127	495	17,0
-	250	329	200	685	28,0
	300	384	200	725	30,0

Примечание – Масса преобразователей указана без комплекта монтажных частей (КМЧ)

Таблица Е.2

Размеры в миллиметрах


Обозначение размера	Номинальное значение, не более	Примечание
С	108	Преобразователь без опций
	163	Преобразователь с опциями, но без ЖКИ
	181	Преобразователь с ЖКИ
L	102	Преобразователь с электрическим разъем «С»
	112	Преобразователь с электрическим разъем «ШР»

Иув. № полл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Ф.И.О.	Иув. - 26.09.19			


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
49	Зам.	13.121-19	Иув.	26.09.19

СПГК.407131.026 РЭ



Лист
103



А – вариант для КМЧ К0, К4



А – вариант для КМЧ К1



Все размеры и значение n приведены в таблице Е.3

Рисунок Е.5 – Установочные размеры преобразователя исполнений А и L

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата
9462	М.И. 27.04.09			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ

Лист
104

Таблица Е.3

Вид исполнения преобразвателя	Ду, мм	В, мм	D ₁ , мм	L _{уст} , мм	H, мм	L, мм	d, мм	n, шт.
А, L	25	115	85	62/86	310	-	14	4/3
	32	135	100	59/83	325	-	18	4/3
	50	160/144	125/110	64/88	343/335	-	18	4/3
	80	195/178	160/145	99/125	375/364	-	18	8/4
	100	215/192	180/160	114/144	405/386	-	18	8
В	150	244	210	222	465	278	18	8
	200	334	295	283	560	343	22	12
-	250	405	355	210	725	-	24	12
	300	460	410	210	765	-	24	12
Пр и м е ч а н и е – В числителе дроби для исполнений А и L указаны размеры для КМЧ К4, в знаменателе – для КМЧ К1.								

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата
462	18.05.09			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПГК.407131.026 РЭ	Лист
35	1	261.265-09				106

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(Обязательное)
Монтаж преобразователя




Рисунок Ж.1 – Пример типовой установки преобразователя

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата
Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ

Лист
107




Рисунок Ж. 2 – Монтаж преобразователя на трубопроводе большего диаметра

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата
9162	М. М. 24.04.09			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ

Лист
108




Рисунок Ж.3 - Установка преобразователя на трубопровод меньшего диаметра




Рисунок Ж.4 - Установка преобразователя с отводами 90 °

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
4462	М.М. 24.04.09			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ

Лист
109




Рисунок Ж.5 - Установка преобразователя с двумя отводами 90 ° в одной плоскости




Рисунок Ж.6 - Установка преобразователя с двумя отводами 90° в различных плоскостях

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата
Ж.402	С.М.А.Ч.09			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ

Лист
110




Рисунок Ж.7 - Установка преобразователя с двумя дроссельными клапанами




Рисунок Ж.8 - Установка преобразователя под углом

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата
Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

СПГК.407131.026 РЭ

Конструкция струевыпрямителя

Струевыпрямитель в соответствии с рисунком И.1 изготавливается из трубок с внутренним диаметром $d \leq 0,2D_{\text{ТР}}$ ($D_{\text{ТР}}$ – внутренний диаметр трубопровода), расположенных параллельно оси трубопровода и заполняющих все его сечение. Число трубок должно быть не менее 19, а длина струевыпрямителя зависит от типа местного сопротивления и составляет $L = (2 \dots 3) D_{\text{ТР}}$. Толщина стенок трубок f должна быть не менее $0,025 D_{\text{ТР}}$. Струевыпрямители устанавливаются на расстоянии $(1 \dots 2) D_{\text{ТР}}$ от последнего местного сопротивления.




Рисунок И.1 – Конструкция струевыпрямителя

Рисунок И.1 – Конструкция струевыпрямителя

ПРИЛОЖЕНИЕ К

(Обязательное)

Вставка технологическая




Рисунок К. 1 - Технологическая вставка

Таблица К.1 – Размеры технологической вставки Ду25, Ду32, Ду50, Ду80, Ду100, Ду150, Ду200, Ду250, Ду300 мм

Размеры в миллиметрах

Вид исполнения преобразователя	Ду	L	D ₁	D ₂
А, L	25	68	49	33
	32	65	50	39
	50	70	70	58
	80	105	100	91
	100	120	120	109
В	150	112	159	141
	200	127	203	185
-	250	200	329	257
	300	200	384	309

Примечание – Неуказанные предельные отклонения размеров по Н14, h14.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата
462	18.05.09			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
35	1	261.26549		

СПГК.407131.026 РЭ


Лист

113

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

(Обязательное)

Схемы соединений преобразователя с вторичными приборами



XP1 - вилка типа 2РМГ22Б10Ш1Е1Б

XS1 - розетка типа 2РМ22КПН10Г1В1

Примечания:


- 1 При исполнении преобразователя с сальниковым вводом провода присоединять к колодке;
- 2 Допускается использовать источник питания входящий в состав вторичного прибора или источник питания выполненный в качестве отдельного устройства;

Рисунок Л.1 - Схема подключения преобразователя Метран-300ПР с выходным сигналом типа “замкнуто/разомкнуто” (оптопара) к вторичному прибору с автономным источником питания

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	
Инв. № подл.	Подпись и дата

47	Зам.	13.102-16	Ж.Сид.	18.05.16
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ



XP1 - вилка типа 2РМГ22Б10Ш1Е1Б

XS1 - розетка типа 2РМ22КПН10Г1В1

Примечания:


- 1 При исполнении преобразователя с сальниковым вводом провода присоединять к колодке;
- 2 При наличии второго разъема (розетка типа 2РМ22Б10Г1В1) на корпусе преобразователя подключение к цифровым выходным сигналам производить к контактам 1 – «485А» и 2 – «485В» разъема.

Рисунок Л.3 - Схема подключения преобразователя Метран-300ПР с цифровым выходным сигналом RS-485 к вторичному прибору

Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Ф 462	Генер.		
Взам. инв. №	Подпись и дата		

47	Зам	13.102-16	Генер.	18.05.16
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ



XP1 - вилка типа 2PMГ22Б10Ш1Е1Б
XS1 - розетка типа 2PM22КПН10Г1В1

Примечания:


- 1 При исполнении преобразователя с сальниковым вводом провода присоединять к колодке;
- 2 При наличии второго разъема (розетка типа 2PM22Б10Г1В1) на корпусе преобразователя подключение к цифровым выходным сигналам производить к контактам 1 – «485А» и 2 – «485В» разъема.

Рисунок Л.4 - Схема подключения преобразователя Метран-300ПР с цифровым выходным сигналом ModBus к персональному компьютеру

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
4462	Исх. - 18.05.16			

417	Зав.	13.102-16	Исх.	18.05.16
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ



XP1 - вилка типа 2РМГ22Б10Ш1Е1Б

XS1 - розетка типа 2РМ22КПН10Г1В1

Rc – согласующий резистор с сопротивлением, совпадающим с волновым сопротивлением применяемого кабеля

Примечания:

- 1 При исполнении преобразователя с сальниковым вводом провода присоединять к колодке;
- 2 Рекомендуемый кабель для линии связи типа “витая пара” с волновым сопротивлением 120 Ом;
- 3 Согласующие резисторы подключаются к линии связи в наиболее удаленных точках. Допускается совместная прокладка в одном кабеле проводов цепей питания датчика и линии связи. В этом случае рекомендуется экранированный кабель с изолирующей оболочкой. Заземление экрана производить в одной из двух наиболее удаленных точек кабеля (например, путем соединения экрана с корпусом датчика). Допускается питание нескольких датчиков от одного блока питания.

Рисунок Л.5 - Схема подключения нескольких преобразователей Метран-300ПР с цифровым выходным сигналом RS-485

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
4/7	Защ	13.102-16	Ильин	18.05.16

СПГК.407131.026 РЭ


Лист

118

ПРИЛОЖЕНИЕ М

(Справочное)

Схема установки приспособления для демонтажа преобразователя



- 1 - болт
- 2 - фланец
- 3 - шайба
- 4 - гайка
- 5 - упор

Рисунок М.1

Инт. № подл.	Подпись и дата	Инт. № дубл.	Подпись и дата
4462	Инт. - 18.05.16		


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
47	Зав.	13.102-16	Инт.	18.05.16

СПГК.407131.026 РЭ

Приложение Н

(Обязательное)

Схемы установки тела обтекания



1 - корпус

2 - тело обтекания

3 - кольцо резиновое 007-010-19-2 ГОСТ 9833

Примечание - Болты крепления тела обтекания не показаны.

Рисунок Н.1 - Схема установки тела обтекания преобразователя исполнения А типоразмера Ду 25 мм


Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата
Р 462	Изн. № 18.05.16			

Изн. № подл.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
47	Зам	13.102-16	Изн. № 18.05.16	

СПГК.407131.026 РЭ

Лист
120

Кольцо резиновое



Примечания

1. Болты крепления тела обтекания не показаны.
2. Кольцо резиновое указано в таблице Н.1.

Рисунок Н.2 - Схема установки тела обтекания в проточной части преобразователей исполнения А типоразмеров Ду 32, Ду 50, Ду 80, Ду 100 мм

Таблица Н.1

Ду, мм	Исполнение резинового кольца по ГОСТ 9833
32	Кольцо 007-010-19-2
50	Кольцо 011-015-25-2
80	Кольцо 017-020-19-2
100	Кольцо 019-025-36-2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Подпись и дата
47	Земл. 13.10.2.16		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись

СПГК.407131.026 РЭ

Лист

121





Рисунок Н.3 - Схема установки тела обтекания в проточной части преобразователей исполнения I типоразмеров Ду 32

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Q 462	Жвир. 18.05.16			
47	Завел	13.102-16	Жвир.	18.05.16
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
СПГК.407131.026 РЭ				
				Лист
				122



Примечание - Болты крепления тела обтекания не показаны.

Рисунок Н.4 - Схема установки тела обтекания в проточной части преобразователей исполнения В типоразмеров Ду 150, Ду 200 мм

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Д 462	Жуков, 18.05.16			

47	Зачин	13.102-16	Жуков	18.05.16
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ

Лист
123




Рисунок Н.5 - Схема установки тела обтекания в проточной части преобразователей типоразмеров Ду 250, Ду 300 мм

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Д 462	Удир. 18.05.16			

47	Зам.	13.102-16	Удир.	18.05.16
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата


СПГК.407131.026 РЭ

Лист	124
------	-----

ПРИЛОЖЕНИЕ II

(Обязательное)

Схемы соединений и подключений преобразователя при поверке



XP1 - вилка типа 2РМГ22Б10Ш1Е1Б;

XS1 - розетка типа 2РМ22КПН10Г1В1;

R_{н(и)} – сопротивление нагрузки для импульсного выходного сигнала;

R1 – резистор (82,0 ± 4,1) кОм 0,125 Вт;

R2 – резистор (15,00 ± 0,75) кОм 0,125 Вт.

Примечания:

- 1 При исполнении преобразователя с сальниковым вводом провода присоединять к колодке.
- 2 В качестве сопротивления нагрузки допускается использовать магазин сопротивлений Р4831.


Рисунок П.1 - Схема подключения преобразователя при определении параметров импульсного сигнала, погрешности измерения объема по импульсному сигналу

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Инв. № дубл.
Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Инв. № дубл.
Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Инв. № дубл.
Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Инв. № дубл.

47	Зав. 13.102-16	Жуков, 18.05.16
Изм.	Лист	№ докум.
Подпись	Дата	

СПГК.407131.026 РЭ

Лист
125




ХР1 - вилка 2РМГ22Б10Ш1Е1Б;
ХS1 – розетка 2РМ22КПН10Г1В1;
Р1 - переходник (входит в состав Метран-550ИР).

Примечание – При использовании преобразователя с сальниковым вводом провода присоединять к колодке.

Рисунок П.2 - Схема подключения преобразователя при определении погрешности измерения объема по импульсному выходному сигналу с использованием имитатора расхода Метран-550ИР

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
417	Зам. 13.10.16			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

СПГК.407131.026 РЭ



XP1 - вилка типа 2PMГ22Б10Ш1Е1Б;
 XS1 - розетка типа 2PM22 КПН10Г1В1;
 R_n(t) – магазин сопротивлений P4831.

Примечания:


- 1 При исполнении преобразователя с сальниковым вводом провода присоединять к колодке.
- 2 В качестве сопротивления нагрузки допускается использовать меру сопротивлений.
- 3 При наличии второго разъема (розетка типа 2PM22Б10Г1В1) на корпусе преобразователя подключение к токовому выходному сигналу 4-20мА производить к контактам 6 – «Loop–» и 8 – «Loop+».

Рисунок П.3 - Схема подключения преобразователя при определении параметров токового сигнала и погрешности измерения расхода по токовому сигналу

Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Подпись и дата
47	18.05.16		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись
47	13.102-16	18.05.16	

СПГК.407131.026 РЭ

Лист
127



XP1 - вилка типа 2PМГ22Б10Ш1Е1Б;

XS1 - розетка типа 2PМ22КПН10Г1В1;

$R_{н(т)}$ - магазин сопротивлений P4831;

P1 - переходник (входит в состав Метран-550ИР).


Примечание

1 При исполнении преобразователя с сальниковым вводом провода присоединять к колодке.

2 При наличии второго разъема (розетка типа 2PМ22Б10Г1В1) на корпусе преобразователя подключение к токовому выходному сигналу 4-20мА производить к контактам 6 - «Loop-» и 8 - «Loop+».

Рисунок П.4 - Схема подключения преобразователя при определении погрешности измерения расхода по токовому сигналу с использованием имитатора расхода Метран-550ИР

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата
Q 462	Жуков, 18.05.16			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
417	Завел	13.10.2-16	Жуков	18.05.16
СПГК.407131.026 РЭ				
				Лист
				128



ХР1 - вилка типа 2РМГ22Б10Ш1Е1Б;

XS1 - розетка типа 2РМ22 КПН10Г1В1;

R_{н(и)} – сопротивление нагрузки для импульсного выходного сигнала;

R_{н(т)} – сопротивление нагрузки для токового выходного сигнала;

ПК – персональный компьютер;

R1 – резистор ($82,0 \pm 4,1$) кОм 0,125 Вт;

R2 – резистор ($15,00 \pm 0,75$) кОм 0,125 Вт.

Примечания:

1 При исполнении преобразователя с сальниковым вводом провода присоединять к колодке.

2 Вместо HART – модема и персонального компьютера допускается использовать коммуникатор.

3 В качестве сопротивления нагрузки допускается использовать магазин сопротивлений Р4831.

4 При наличии второго разъема (розетка типа 2РМ22Б10Г1В1) на корпусе преобразователя подключение к токовому выходному сигналу 4-20мА производить к контактам 6 – «Loop-» и 8 – «Loop+».


5 Вместо частотомера допускается использовать счетчик импульсов.

Рисунок П.5 - Схема подключения преобразователя при определении погрешности измерения по цифровому сигналу на базе HART – протокола

Инов. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инов. № дубл.
Подпись и дата	Инов. № дубл.
Инов. № подл.	Подпись и дата

Инов. № подл.	Подпись и дата	Инов. № подл.	Подпись и дата
48	Зав. 13.058-19	Инов. № подл.	13.05.19
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись

СПГК.407131.026 РЭ



XP1 - вилка типа 2РМГ22Б10Ш1Е1Б;

XS1 - розетка типа 2РМ22КПН10Г1В1;

R_{n(и)} – сопротивление нагрузки для импульсного выходного сигнала;

ПК – персональный компьютер;

R1 – резистор (82,0 ± 4,1) кОм 0,125 Вт;

R2 – резистор (15,00 ± 0,75) кОм 0,125 Вт.

Примечания:

1 При исполнении преобразователя с сальниковым вводом провода присоединять к колодке.

2 В качестве сопротивления нагрузки допускается использовать магазин сопротивлений Р4831.

3 При наличии второго разъема (розетка типа 2РМ22Б10Г1В1) на корпусе преобразователя подключение к цифровым выходным сигналам производить к контактам 1 – «485А» и 2 – «485В» разъема.

4 Вместо частотомера допускается использовать счетчик импульсов.


Рисунок П.6 - Схема подключения преобразователя при определении погрешности измерения по цифровому сигналу на базе ModBus – протокола

Инв. № подл.	Подпись и дата
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	Испол. 13.05.19
Инв. № подл.	Испол. 13.05.19

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
48	Защел	13.058-19	Испол.	13.05.19

СПГК.407131.026 РЭ

Лист
130



XP1 - вилка типа 2РМГ22Б10Ш1Е1Б;

XS1 - розетка типа 2РМ22КПН10Г1В1;

R_н – сопротивление нагрузки блока регистрации расходомерной установки.

Примечания:

1 При исполнении преобразователя с сальниковым вводом провода присоединять к колодке

2 При наличии второго разъема (розетка типа 2РМ22Б10Г1В1) на корпусе преобразователя подключение к токовому выходному сигналу 4-20мА производить к контактам 6 – «Loop-» и 8 – «Loop+».

Рисунок П.7 – Схема соединений при определении погрешности измерения объёма по импульсному или расхода по токовому выходным сигналам на расходомерном стенде

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	
Инв. № подл.	47
Подпись	Зам
Дата	13.10.16
Подпись	Мед
Дата	18.05.16

СПГК.407131.026 РЭ

Лист
131

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
34	-	Все	-	-	135	261.229-09		<i>Окс</i>	24.04.09
35	-	89, 86, 90, 101, 103, 106, 113, 115	-	-		261.265-09		<i>Окс</i>	19.05.09
36	-	89	-	-		261.301-09		<i>Окс</i>	08.06.09
37	-	12, 22, 103	-	-		261.455-09		<i>Окс</i>	28.08.09
38	-	4, 18, 9, 14, 18, 10, 11, 83, 84	-	-	135	261.492-10		<i>Генер</i>	18.11.2010.
39	-	5, 19, 21	-	-		261.550-10		<i>Генер</i>	16.12.2010.
40	-	87, 88	-	-		261.6-11		<i>Окс</i>	21.01.11
41	-	56	-	-		14.214-11		<i>Окс</i>	02.11.11
42		128-134				13.31-12		<i>Генер</i>	16.02.12
43	-	82	-	-		13.236-13		<i>Генер</i>	03.10.2013
44	1	20-22, 29, 48, 49, 84, 85, 119	-	-		13.065-15		<i>Генер</i>	12.03.2015
45	1	59, 80	-	-		13.133-15		<i>Генер</i>	22.06.2015
46	1	45	-	-		13.234-15		<i>Генер</i>	11.11.2015
47	1, 2, 135	3, 5, 6, 8, 10, 11, 26, 27, 29, 32, 44, 46, 49, 51, 89, 90, 99-103, 114-131	-	132-134	132	13.102-16		<i>Генер</i>	18.05.2016
48	-	1, 4, 21, 36, 56-64, 78, 79	-	-		13.058-19		<i>Генер</i>	13.05.2019
49	1	83-85, 90, 129, 130	-	-		13.121-19		<i>Генер</i>	26.09.2019

СПГК.407131.026 РЭ

Лист

132

47

Подпись и дата

Изн. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Изн. № подл.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата