

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «03 » декабря 2025 г. № 2637

Регистрационный № 87619-22

Лист № 1
Всего листов 164

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Северо-Кавказской ЖД – филиала ОАО «РЖД»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Северо-Кавказской ЖД – филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни.

Первый уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс регионального Центра энергоучета (ИВКЭ), реализован на базе устройств сбора и передачи данных (УСПД) типа ЭКОМ-3000, выполняющих функции сбора, хранения результатов измерений и передачи их на уровень ИВК.

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК) включает в себя сервер, устройство синхронизации системного времени (УССВ), каналаобразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ).

Сервер функционирует на базе программного обеспечения (ПО) «ГОРИЗОНТ».

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД. С УСПД данные передаются по каналу связи на уровень ИВК, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и оформление отчетных документов.

Дальнейшая передача информации от ИВК третьим лицам осуществляется по каналу связи сети Internet в соответствии с регламентами оптового рынка электроэнергии (ОРЭМ).

ИВК также обеспечивает прием измерительной информации от АИИС КУЭ утвержденного типа третьих лиц, получаемой в соответствии с регламентами ОРЭМ в автоматизированном режиме посредством электронной почты сети Internet.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (далее по тексту – СОЕВ), которая охватывает все уровни системы. СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает автоматическую синхронизацию времени. Для обеспечения единства измерений используется единое календарное время. В состав СОЕВ входят часы УСПД, счетчиков, ИВК, устройство синхронизации времени УСВ-3.

Периодичность сравнения показаний часов между ИВК и устройством синхронизации времени осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 1 с (параметр программируемый).

УСПД ОАО «РЖД» синхронизируются от уровня ИВК.

Периодичность сравнения показаний часов осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени компонентов АИИС КУЭ происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 2 с (параметр программируемый).

Сравнение показаний часов счетчиков и УСПД происходит при каждом сеансе связи счетчик – УСПД. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний на величину более чем 2 с.

Нанесение знака поверки на конструкцию средства измерений не предусмотрено.

Нанесение заводского номера на конструкцию средства измерений не предусмотрено. АИИС КУЭ присвоен заводской номер 01-С-КАВ-2022. Заводской номер указывается в формуляре на АИИС КУЭ типографским способом. Место, способ и форма нанесения заводских номеров измерительных компонентов, входящих в состав измерительных каналов (ИК) АИИС КУЭ, приведены в формуляре на АИИС КУЭ.

Программное обеспечение

В сервере АИИС КУЭ ОАО «РЖД» используется ПО «ГОРИЗОНТ»

ПО «ГОРИЗОНТ» используется при учете электрической энергии и обеспечивает сбор, обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом ОРЭМ.

ПО «ГОРИЗОНТ» имеет русифицированный интерфейс пользователя (включая вспомогательные и сервисные функции).

ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает работу по защищенным протоколам передачи данных.

ПО «ГОРИЗОНТ» не оказывает влияния на метрологические характеристики АИИС КУЭ.

Уровень защиты ПО «ГОРИЗОНТ» «высокий» в соответствии с Рекомендацией Р 50.2.077-2014.

Метрологически значимой частью ПО «ГОРИЗОНТ» является библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll.

Идентификационные данные ПО указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения «ГОРИЗОНТ»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ГОРИЗОНТ
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.13
Цифровой идентификатор ПО (библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll)	54b0a65fcdd6b713b20fff43655da81b
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD 5

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Состав измерительных каналов АИИС КУЭ

№ ИК	Наименование ИК	Уровень ИИК					Уровень ИВКЭ	Уровень ИВК	
		Вид СИ	Тип, модификация СИ	Класс точности	Коэффициент трансформации	Рег. №			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Восточная									
1	Ф3-6	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53			
		ТН В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53			
		ТН С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53			
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59			
		ТТ В	-	-	-	-			
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59			
2	Ф10-6	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53			
		ТН В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53			
		ТН С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53			
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59			
		ТТ В	-	-	-	-			
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59			
3	Ф9-6	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53			
		ТН В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53			
		ТН С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53			
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68			
		ТТ В	-	-	-	-			
		ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Ф1-6	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	Б	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	300/5	814-53		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	300/5	814-53		
5	Ф2-6	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	Б	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
6	Ф6-6	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	Б	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
7	Ф8-6	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	Б	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
8	Ф7-6	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	Б	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	300/5	814-53		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	300/5	814-53		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ф4-6	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	Б	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
12	ТП-1 -110	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03.04	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
13	ТП-2-110	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03.04	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Характеристики									
14	ДПР2 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФ3М-35А У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	Б	ТФ3М-35А У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
15	ДПР3 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФ3М-35А У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	Б	ТФ3М-35А У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
16	ДПР1 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	Б	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
17	Ф4-10	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
18	Ф3-10	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-03		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-03		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Ф5-10	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
20	Ф1-10	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	150/5	22192-03		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	150/5	22192-03		
21	ВЛ-110 Синявская СЭТ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
22	ВЛ-110 Р-29 СЭТ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
Локомотивстрой									
23	СН-1-0,4	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	Б	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-01		
		ТТ	Б	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-01		
		ТТ	С	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-01		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	CH-2-0,4	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	A	-	-	-	-		
		TH	B	-	-	-	-		
		TH	C	-	-	-	-		
		TT	A	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-01		
		TT	B	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-01		
		TT	C	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-01		
25	BB1-27,5кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	A	3НОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	B	3НОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	C	-	-	-	-		
		TT	A	TB-35	0,5	1000/5	19720-00		
		TT	B	TB-35	0,5	1000/5	19720-00		
		TT	C	-	-	-	-		
28	BB2-27,5кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	A	3НОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	B	3НОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	C	-	-	-	-		
		TT	A	TB-35	0,5	1000/5	19720-00		
		TT	B	TB-35	0,5	1000/5	19720-00		
		TT	C	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усть-Донецк									
31	ФКС2-27,5	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	B	ЗНОМ -27,5	0,5	27500/100	912-70		
		TH	C	-	-	-	-		
		TT	A	ТФ3М-35А У1	0,5	600/5	3690-73		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	-	-	-	-		
32	ФКС1-27,5	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	B	ЗНОМ -27,5	0,5	27500/100	912-70		
		TH	C	-	-	-	-		
		TT	A	ТФ3М-35А У1	0,5	600/5	3690-73		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	-	-	-	-		
33	ДПР 27,5	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	B	ЗНОМ -27,5	0,5	27500/100	912-70		
		TH	C	-	-	-	-		
		TT	A	ТФ3М-35А У1	0,5	50/5	3690-73		
		TT	B	ТФ3М-35А У1	0,5	50/5	3690-73		
		TT	C	-	-	-	-		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кугей									
34	Ф3-35кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		TH	B	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		TH	C	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		TT	A	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
35	Ф4-35кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		TH	B	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		TH	C	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		TT	A	ТФЗМ-35А У1	0,5	600/5	3690-73		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТФН-35М	0,5	600/5	3690-73		
38	ДПР1-27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	C	-	-	-	-		
		TT	A	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	50/5	3689-73		
		TT	B	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	50/5	3689-73		
		TT	C	-	-	-	-		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	ТП-1-110 кВ СЭТ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
40	ТП-2-110 кВ СЭТ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
41	Ф2-35кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
Матвеев Курган									
42	Т1-110кВ	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
43	Т2-110кВ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Ввод-2-35 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-35	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	19813-05		
		ТН	B	НАМИ-35	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	19813-05		
		ТН	C	НАМИ-35	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	19813-05		
		ТТ	A	ТОЛ-35	0,5	200/5	21256-07		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТОЛ-35	0,5	200/5	21256-07		
45	Ввод-1-35 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-35	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	19813-05		
		ТН	B	НАМИ-35	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	19813-05		
		ТН	C	НАМИ-35	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	19813-05		
		ТТ	A	ТОЛ-35	0,5	200/5	21256-07		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТОЛ-35	0,5	200/5	21256-07		
Лесостепь									
48	Ввод 110 кВ С-2	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Ввод 110 кВ ШТЭЦ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		TT	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		TT	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		TT	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
50	ДПР-2 27,5 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	C	-	-	-	-		
		TT	A	TB-35/25	0,5	200/5	3187-72		
		TT	B	TB-35/25	0,5	200/5	3187-72		
		TT	C	-	-	-	-		
51	ДПР-3 27,5 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	C	-	-	-	-		
		TT	A	TB-35/25	0,5	200/5	3187-72		
		TT	B	TB-35/25	0,5	200/5	3187-72		
		TT	C	-	-	-	-		
52	ЭЦ-Горная 27,5 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	C	-	-	-	-		
		TT	A	TB-35/25	0,5	200/5	3187-72		
		TT	B	TB-35/25	0,5	200/5	3187-72		
		TT	C	-	-	-	-		
53	ДПР-1 27,5 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	C	-	-	-	-		
		TT	A	TB-35/25	0,5	200/5	3187-72		
		TT	B	TB-35/25	0,5	200/5	3187-72		
		TT	C	-	-	-	-		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14
УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Таганрог									
54	TCH1 0,4 кВ	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	-	-	-	-		
		TH	B	-	-	-	-		
		TH	C	-	-	-	-		
		TT	A	ТШП-0,66	0,5	600/5	15173-01		
		TT	B	ТШП-0,66	0,5	600/5	15173-01		
		TT	C	ТШП-0,66	0,5	600/5	15173-01		
55	TCH2 0,4 кВ	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	-	-	-	-		
		TH	B	-	-	-	-		
		TH	C	-	-	-	-		
		TT	A	ТШП-0,66	0,5	600/5	15173-01		
		TT	B	ТШП-0,66	0,5	600/5	15173-01		
		TT	C	ТШП-0,66	0,5	600/5	15173-01		
56	T1-27,5 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	C	-	-	-	-		
		TT	A	ТВД-35МКП	0,5	1000/5	71924-18		
		TT	B	ТВД-35МКП	0,5	1000/5	71924-18		
		TT	C	-	-	-	-		
58	AT1-27,5 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	C	-	-	-	-		
		TT	A	ТВД-35МКП	0,5	1500/5	83313-21		
		TT	B	ТВД-35МКП	0,5	1500/5	83313-21		
		TT	C	-	-	-	-		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Степная									
60	ВЛ-Кущевская 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
61	ВЛ-Юбилейная 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
62	РПП	Счетчик		EA02RAL-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	Ф1-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
66	Ф2-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
67	Ф3-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
68	Ф5-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
69	Ф6-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	400/5	22192-03		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	400/5	22192-03		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кисляковка									
72	ТП-1-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
73	ТП-2-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
74	Ф1-10 кВ к/з Ленина	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	Б	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	Б	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
75	Ф2-10 кВ к/з Ленина	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	Б	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	Б	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
76	Ф3-10 кВ 3/С Куцевский	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	Б	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	Б	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	Ф4-10 кВ Водокачка	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	B	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	C	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
Леушковская									
78	ДПР-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	TB-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	B	TB-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	C	-	-	-	-		
79	ДПР-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	TB-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	B	TB-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	C	-	-	-	-		
80	ТП-1-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
81	ТП-2-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	Ф1-10	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	C	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
83	Ф2-10	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	C	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	A	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
Малороссийская									
86	ТП-1-110 кВ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	ТП-2-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
Кавказская									
91	ДПР-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТФ3М-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	B	ТФ3М-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	C	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	ДПР-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФ3М-35А -У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	Б	ТФ3М-35А -У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
93	ДПР-3	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФ3М-35А -У1	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	Б	ТФ3М-35А -У1	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
94	ДЦ-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	40/5	22192-03		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	40/5	22192-03		
95	ДЦ-4	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-03		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-03		
96	ПЭ-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	ПЭ-3 Рашеватка	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	C	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
98	ТП1-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
99	ТП2-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
100	Ф2-35 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	C	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТТ	A	TB-35	0,5	600/5	19720-06		
		ТТ	B	TB-35	0,5	600/5	19720-06		
		ТТ	C	-	-	-	-		
101	Ф3-35 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	C	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТТ	A	TB-35	0,5	600/5	19720-06		
		ТТ	B	TB-35	0,5	600/5	19720-06		
		ТТ	C	-	-	-	-		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	Ф4-35 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	3НОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	B	3НОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	C	3НОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТТ	A	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19		
103	Ф5-35 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	3НОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	B	3НОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	C	3НОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТТ	A	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19		
104	Ф6-35 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	3НОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	B	3НОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	C	3НОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТТ	A	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19		
Кубанская									
105	ТП1-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
106	ТП2-110 кВ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	Ф2-35 Сахарный завод	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	C	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТТ	A	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19		
108	Ф3-35 КНИИТИМ	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	51200-12		
		ТН	B	ЗНОМ -35 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	51200-12		
		ТН	C	ЗНОМ -35 У1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	51200-12		
		ТТ	A	ТФ3М-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТФНД-35М	0,5	150/5	3689-73		
Коноково									
109	ДПР-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	B	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	C	-	-	-	-		
110	ДПР-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	B	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	C	-	-	-	-		
111	ТП-1-110 кВ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	ТП-2-110 кВ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
Тихорецкая									
114	ДПР-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	TB-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	B	TB-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	C	-	-	-	-		
115	ДПР-3	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	TB-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	B	TB-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	C	-	-	-	-		
116	Т1-110 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТТ	A	ТФ3М-110Б-IV У1	0,5	1000/5	2793-88		
		ТТ	B	ТФ3М-110Б-IV У1	0,5	1000/5	2793-88		
		ТТ	C	ТФ3М-110Б-IV У1	0,5	1000/5	2793-88		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	T2-110 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	Б	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТТ	А	ТФ3М-110Б-IV У1	0,5	1000/5	26422-04		
		ТТ	Б	ТФ3М-110Б-IV У1	0,5	1000/5	26422-04		
		ТТ	С	ТФ3М-110Б-IV У1	0,5	1000/5	26422-04		
118	Фидер 1 6кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
119	Фидер 2 6кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
120	Фидер 3 6кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	150/5	9143-83		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	150/5	9143-83		
121	Фидер 4 6кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122	Фидер 5 6кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	C	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
123	Фидер 6 6кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	C	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
124	Фидер 7 6кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	C	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
125	Фидер 8 6кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	C	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
Курганская									
126	ТП-1 110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	60541-15		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	60541-15		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	60541-15		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	ТП-2 110 кВ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
128	ТП-3 110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
129	ВЛ-35 Бройлерная	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	C	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТТ	A	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	B	ТФМ-35-II	0,5	300/5	17552-06		
		ТТ	C	-	-	-	-		
130	ВЛ-35 МОК	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	C	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТТ	A	ТФМ-35-II	0,5	300/5	17552-06		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	300/5	3690-73		
133	Связь-0,4	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-	-	-	-		
		ТН	B	-	-	-	-		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	T-0,66	0,5S	50/5	22656-02		
		ТТ	B	T-0,66	0,5S	50/5	22656-02		
		ТТ	C	T-0,66	0,5S	50/5	22656-02		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	Ф10 10 Сахарный завод	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
135	Ф12-10 К-з Кавказ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
136	Ф14-10 Элеватор	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
137	Ф18-10 Сахар. завод	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
138	Ф20-10 Выбор-С	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-07		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-07		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139	Ф2-10 Город	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	C	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	B						
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
140	Ф4-10 Ж.д. узел	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	C	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	B						
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
141	Ф6-10 Город	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	C	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	A	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
		ТТ	B						
		ТТ	C	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
142	Ф8-10 Консерв. завод	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	C	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	A	ТПЛ-10-М	0,5	150/5	22192-03		
		ТТ	B						
		ТТ	C	ТПЛ-10-М	0,5	150/5	22192-03		
Белиджи									
143	Ф рез. А/Б-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	C	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	A	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
144	Ф рез. А/Б-2	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	C	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	A	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
Дербент									
145	Ввод-2-6 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	C	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07		
146	Ввод-1-6 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	C	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07		
147	Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик		EA05RAL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	B	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	C	-	-	-	-		
148	ДПР	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	B	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	C	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик		EA05RAL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	B	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	C	-	-	-	-		
Карлан-Юрт									
150	Ввод-1-10 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	C	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06		
151	Ф-1-10 кВ Транзит	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	C	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	A	ТПЛ-10с	0,2S	100/5	29390-05		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10с	0,2S	100/5	29390-05		
153	Ввод-2-10 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	C	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-06		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-06		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154	Ф-3-10 кВ Транзит	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	200/5	25433-11		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
155	Ф-ПЭ-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
156	Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик		EA05RAL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	Б	ТФЗМ-35А У1	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
157	ДПР-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А У1	0,5	75/5	26417-04		
		ТТ	Б	ТФЗМ-35А У1	0,5	75/5	26417-04		
		ТТ	С	-	-	-	-		
158	Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик		EA05RAL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	Б	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
159	ДПР-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТФНД-35М	0,5	150/5	3689-73		
		ТТ	B	ТФЗМ 35Б-ПУ1	0,5	150/5	5217-76		
		ТТ	C	-	-	-	-		
Каягент									
160	Ввод-1-10 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	C	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-06		
		ТТ	B	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-06		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-06		
161	Ф-ПЭ-1-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	C	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	A	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
162	Ввод-2-10 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	C	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07		
163	Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	B	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	C	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
164	ДПР-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73		
		ТТ	Б	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
165	Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	Б	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
166	ДПР-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73		
		ТТ	Б	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
167	Ф-ПЭ-2-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
Манас									
168	Ввод-1-10 кВ	Счетчик		EA05RAL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	Б	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
169	Ф-ПЭ-1-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
170	Ввод-2-10 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	Б	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07		
171	Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	Б	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
172	ДПР-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73		
		ТТ	Б	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
173	Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	Б	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
174	ДПР-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	150/5	3689-73		
		ТТ	Б	ТФНД-35М	0,5	150/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
Шамхал									
175	Ввод-1-10 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-07		
		ТТ	Б	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-07		
176	Ввод-2-10 кВ	Счетчик		EA05RAL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-07		
		ТТ	Б	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-07		
177	Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	Б	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
178	ДПР-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	150/5	3689-73		
		ТТ	Б	ТФНД-35М	0,5	150/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
179	Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	Б	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
Пролетарская									
181	ВЛ 110 кВ Тяговая	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	Б	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТТ	А	ТФЗМ 110Б-IV	0,5	300/5	26422-04		
		ТТ	Б	ТФЗМ 110Б-IV	0,5	300/5	26422-04		
		ТТ	С	ТФЗМ 110Б-IV	0,5	300/5	26422-04		
182	OMB-110	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	Б	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТТ	А	ТФЗМ 110Б-IV	0,5	600/5	26422-04		
		ТТ	Б	ТФНД-110М	0,5	600/5	2793-71		
		ТТ	С	ТФНД-110М	0,5	600/5	2793-71		
Двойная									
183	T1-110	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	Б	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТТ	А	ТФМ-110	0,5	1000/5	16023-97		
		ТТ	Б	ТФМ-110	0,5	1000/5	16023-97		
		ТТ	С	ТФМ-110	0,5	1000/5	16023-97		
184	T2-110	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	Б	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТТ	А	ТФМ-110	0,5	1000/5	16023-97		
		ТТ	Б	ТФМ-110	0,5	1000/5	16023-97		
		ТТ	С	ТФМ-110	0,5	1000/5	16023-97		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальск									
189	Ф-РП-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	B	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	C	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	150/5	9143-83		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	150/5	9143-83		
190	Ф3-10 кВ	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	B	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	C	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
191	Ф-ТП-3-10 кВ	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	B	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	C	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
192	Ф11-10 кВ	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	B	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	C	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
195	Ввод-1-110 кВ	Счетчик		A1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	41794-09		
		ТН	B	ЗНГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	41794-09		
		ТН	C	ЗНГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	41794-09		
		ТТ	A	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		ТТ	B	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		ТТ	C	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
196	Ввод-2-110 кВ	Счетчик		A1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	ЗНГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	41794-09		
		ТН	B	ЗНГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	41794-09		
		ТН	C	ЗНГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	41794-09		
		ТТ	A	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		ТТ	B	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		ТТ	C	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗИМОВНИКИ									
199	Т1-110 кВ	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНГА-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60290-15		
		ТН	Б	ЗНГА-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60290-15		
		ТН	С	ЗНГА-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60290-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,5	600/5	52261-12		
		ТТ	Б	ТГФМ-110	0,5	600/5	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,5	600/5	52261-12		
200	Т2-110 кВ	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНГА-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60290-15		
		ТН	Б	ЗНГА-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60290-15		
		ТН	С	ЗНГА-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60290-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,5	600/5	52261-12		
		ТТ	Б	ТГФМ-110	0,5	600/5	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,5	600/5	52261-12		
Ремонтная									
201	ВЛ1-110 кВ	Счетчик		A1802RALXQV-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	Б	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	С	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	600/5	26813-06		
		ТТ	Б	ТРГ-110 II*	0,2S	600/5	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	600/5	26813-06		
202	ВЛ2-110 кВ	Счетчик		A1802RALXQV-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	Б	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	С	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	600/5	26813-06		
		ТТ	Б	ТРГ-110 II*	0,2S	600/5	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	600/5	26813-06		
203	ДПР2-27,5кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	TJC7	0,5	27500/100	51637-12		
		ТН	Б	TJC7	0,5	27500/100	51637-12		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТЛО-35	0,5S	40/1	36291-11		
		ТТ	Б	ТЛО-35	0,5S	40/1	36291-11		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
204	ДПР1-27,5кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	A	TJC7	0,5	27500/100	51637-12		
		TH	B	TJC7	0,5	27500/100	51637-12		
		TH	C						
		TT	A	ТЛО-35	0,5S	40/1	36291-11		
		TT	B	ТЛО-35	0,5S	40/1	36291-11		
		TT	C	-	-	-	-		
					Ея				
205	T1-220 кВ	Счетчик		A1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	A	CPA 245	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	47846-11		
		TH	B	CPA 245	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	47846-11		
		TH	C	CPA 245	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	47846-11		
		TT	A	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
		TT	B	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
		TT	C	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
206	CB-220 кВ	Счетчик		A1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	A	CPA 245	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	47846-11		
		TH	B	CPA 245	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	47846-11		
		TH	C	CPA 245	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	47846-11		
		TT	A	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
		TT	B	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
		TT	C	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
207	РП-220 кВ	Счетчик		A1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	A	CPA 245	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	47846-11		
		TH	B	CPA 245	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	47846-11		
		TH	C	CPA 245	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	47846-11		
		TT	A	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
		TT	B	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
		TT	C	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
208	T2-220 кВ	Счетчик		A1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		TH	A	CPA 245	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	47846-11		
		TH	B	CPA 245	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	47846-11		
		TH	C	CPA 245	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	47846-11		
		TT	A	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
		TT	B	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		
		TT	C	ТРГ-220 II*	0,2S	600/5	33677-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Л-1									
209	ПС 35-6кВ Л-1, Т2 35	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	3НОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	B	3НОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	C	3НОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТТ	A	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	400/5	3689-73		
		ТТ	B	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	400/5	3689-73		
		ТТ	C	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	400/5	3689-73		
Погорелово									
210	ТП-2-110 кВ СЭТ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТВ-ТМ-35	0,2S	300/1	61552-15		
		ТТ	B	ТВ-ТМ-35	0,2S	300/1	61552-15		
		ТТ	C	ТВ-ТМ-35	0,2S	300/1	61552-15		
211	ТП-1-110 кВ СЭТ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
212	Ф-Г5-35	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	3НОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	3НОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	3НОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	A	ТОЛ-35	0,5S	50/5	21256-07		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТОЛ-35	0,5S	50/5	21256-07		
213	Ф-ЗСК-35	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	3НОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	3НОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	3НОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	A	ТГМ-35	0,5	150/5	59982-15		
		ТТ	B	ТГМ-35	0,5	150/5	59982-15		
		ТТ	C	ТГМ-35	0,5	150/5	59982-15		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
214	Плавка гололеда	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	A	ТГМ-35	0,5	600/5	59982-15		
		ТТ	B	ТГМ-35	0,5	600/5	59982-15		
		ТТ	C	-	-	-	-		
Замчалово									
216	Г-20-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
217	ВПТФ-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
218	Ф35-Г3	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	A	-	-	-	-		
		ТТ	B	ТГМ-35	0,5	300/5	59982-15		
		ТТ	C	ТГМ-35	0,5	300/5	59982-15		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
219	Ф35-Углерод	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	A	3НОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	B	3НОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	C	3НОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TT	A	-	-	-	-		
		TT	B	ТГМ-35	0,5	100/5	59982-15		
		TT	C	ТГМ-35	0,5	100/5	59982-15		
Старая Станица									
222	Пром.зона 1ц 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	A	VAU-123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	40088-08		
		TH	B	VAU-123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	40088-08		
		TH	C	VAU-123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	40088-08		
		TT	A	VAU-123	0,2S	100/1	40088-08		
		TT	B	VAU-123	0,2S	100/1	40088-08		
		TT	C	VAU-123	0,2S	100/1	40088-08		
223	Пром.зона 2ц 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		TH	A	VAU-123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	40088-08		
		TH	B	VAU-123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	40088-08		
		TH	C	VAU-123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	40088-08		
		TT	A	VAU-123	0,2S	100/1	40088-08		
		TT	B	VAU-123	0,2S	100/1	40088-08		
		TT	C	VAU-123	0,2S	100/1	40088-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
224	ф1 ООО "Таловская"	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	B	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТТ	A	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	50/5	51679-12		
		ТТ	B	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	50/5	51679-12		
		ТТ	C	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	50/5	51679-12		
225	ф3 ООО "Таловское"	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0,0	1	31857-11		
		ТН	A	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	B	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТТ	A	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	30/5	51679-12		
		ТТ	B	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	30/5	51679-12		
		ТТ	C	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	30/5	51679-12		
226	ф2 ООО "Таловское"	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	B	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТТ	A	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	30/5	51679-12		
		ТТ	B	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	30/5	51679-12		
		ТТ	C	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	30/5	51679-12		
Сысоево									
227	ВЛ-110 Колодезянская	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
228	ВЛ-110 Чертково-1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-08		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	ВЛ-110 Промзона-1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-08		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
230	OMB-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
231	ВЛ-110 Чертково-2	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
232	ВЛ-110 Промзона-2	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
233	Ф2-10	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
234	Ф5-10	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	C	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
Промзона									
237	ВЛ Колодези	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТТ	A	ТОГФ-110	0,2S	600/5	61432-15		
		ТТ	B	ТОГФ-110	0,2S	600/5	61432-15		
		ТТ	C	ТОГФ-110	0,2S	600/5	61432-15		
238	ВЛ Кутейниково	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТТ	A	ТОГФ-110	0,2S	600/5	61432-15		
		ТТ	B	ТОГФ-110	0,2S	600/5	61432-15		
		ТТ	C	ТОГФ-110	0,2S	600/5	61432-15		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Моздок									
239	ВЛ-110 кВ Л-110	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11		
240	ВЛ-110 кВ Л-109	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
241	Ф.1-6кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	C	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	A	ТЛМ-10	0,5	400/5	2473-69		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛМ-10	0,5	400/5	2473-69		
242	Ф.3-6кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	C	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	A	ТЛМ-10	0,5	300/5	2473-69		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛМ-10	0,5	300/5	2473-69		
243	Ф.7-6кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	C	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	A	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Ф.9-6кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	Б	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
245	Ф.5-6кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	Б	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТОЛ 10-1	0,5	300/5	15128-03		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ 10-1	0,5	300/5	15128-03		
246	Ф.2-6кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	Б	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
247	Ф.4-6кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	Б	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	300/5	2473-69		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	300/5	2473-69		
248	Ф.8-6кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	Б	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
249	Ф.10-6кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	C	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
250	ДПР-1	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	B	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	C	-	-	-	-		
251	ДПР-2	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	B	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	C	-	-	-	-		
Беслан									
252	Ввод 110 кВ ТП-1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
253	Ввод 110 кВ ТП-2	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03.01	0,5S/1,0	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
254	Ф-1-6кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	Б	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
255	Ф-3-6кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	Б	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10М	0,5	400/5	22192-07		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10М	0,5	400/5	22192-07		
256	Ф-5-6кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	Б	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
257	Ф-2-6кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	Б	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
258	Ф-4-6кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	Б	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
259	Ф-8-6кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
260	Ф-ВДПР-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	TB-35	0,5	200/5	19720-00		
		ТТ	B	TB-35	0,5	200/5	19720-00		
		ТТ	C	-	-	-	-		
262	Ф-ВДПР-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	TB-35	0,5	200/5	19720-00		
		ТТ	B	TB-35	0,5	200/5	19720-00		
		ТТ	C	-	-	-	-		
Муртазово									
263	ДПР-1	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТФ3М-35А У1-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	B	ТФ3М-35А У1-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	C	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
264	ДПР-2	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТФ3М-35А У1-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	B	ТФ3М-35А У1-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	C	-	-	-	-		
265	T2-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
266	T1-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
Прохладная									
267	Ф-2-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
268	Ф-4-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
269	Ф-6-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
270	Ф-8-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТВК-10	0,5	200/5	8913-82		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТВК-10	0,5	200/5	8913-82		
271	Т1-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
272	Ф-5-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
273	Ф-7-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
274	Ф-9-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	Б	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	100/5	15128-07		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	100/5	15128-07		
275	Ф-10-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	Б	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-10УТ2	0,5	1000/5	6009-77		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10УТ2	0,5	1000/5	6009-77		
276	Ф-1-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	Б	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	150/5	25433-11		
277	Ф-3-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	Б	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
278	ДПР-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	TB 35-IV	0,5	200/5	3198-89		
		ТТ	Б	TB 35-IV	0,5	200/5	3198-89		
		ТТ	С	-	-	-	-		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
279	ДПР-3	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТФ3М 35Б-IIУ1	0,5	50/5	5217-76		
		ТТ	B	ТФН-35М	0,5	50/5	3690-73		
		ТТ	C	-	-	-	-		
280	ДПР-2	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТВ 35-IV	0,5	200/5	3198-89		
		ТТ	B	ТВ 35-IV	0,5	200/5	3198-89		
		ТТ	C	-	-	-	-		
281	Т2-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
Нальчик									
282	Т1-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
283	ДПР-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	B	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	C	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
284	Т2-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
285	Ф-1-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
286	Ф-2-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		
287	Ф-7-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	50/5	15128-01		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	50/5	15128-01		
288	Ф-5-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	150/5	25433-11		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	150/5	25433-11		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
289	Ф-3-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
290	Ф-4-10 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
291	Ф-6-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	75/5	1276-59		
292	Ф-8-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
293	Ф-10-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
294	ДПР-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТФ3М-35А У1-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	B	ТФ3М-35А У1-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	C	-	-	-	-		
39 км									
295	Ф-10-1	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	B	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	C	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	A	ТОЛ-К-10 УХЛ2	0,5S	300/5	76347-19		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТОЛ-К-10 УХЛ2	0,5S	300/5	76347-19		
296	Ф-10-ПЭ1	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	B	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	C	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5S	100/5	9143-06		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5S	100/5	9143-06		
297	BT1-110 кВ	Счетчик		EA05RAL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	B	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	C	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТТ	A	TG 145N	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	B	TG 145N	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	C	TG 145N	0,2S	300/5	30489-05		
298	Ф-10-ПЭ2	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	B	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	C	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5S	50/5	9143-06		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5S	50/5	9143-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
299	Ф-10-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	Б	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТТ	А	ТОЛ-К-10 УХЛ2	0,5S	300/5	76347-19		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-К-10 УХЛ2	0,5S	300/5	76347-19		
300	ВТ2-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03.01	0,5S/1,0	1	27524-04		
		ТН	А	СРА 123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15852-06		
		ТН	Б	СРА 123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15852-06		
		ТН	С	СРА 123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15852-06		
		ТТ	А	TG 145N	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	Б	TG 145N	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	С	TG 145N	0,2S	300/5	30489-05		
Мин. Воды									
301	Ф-606 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5	400/5	32139-11		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5	400/5	32139-11		
302	Ф-608 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-03		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-03		
303	Ф-610 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
304	Ф-612 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	400/5	32139-06		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	400/5	32139-06		
305	Ф-614 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	400/5	7069-79		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	400/5	7069-79		
306	Ф-64 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
307	Ф-604 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
308	Ф-602 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
309	Ф-68 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
310	Ф-66 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
311	Ф-62 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	400/5	8913-82		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	400/5	8913-82		
312	Ф-607 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
313	Ф-609 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10УТ2	0,5	400/5	6009-77		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10УТ2	0,5	400/5	6009-77		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
314	Ф-605 6кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
315	Ф-603 6кВ	ТТ	С	ТПЛ-10-М EA05RL-P1B-3	0,5 0,5S/1,0	100/5 1	22192-03 16666-97		ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
316	Ф-601 6кВ	ТТ	Б	-	-	-	-		УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
317	Ф-69 6кВ	ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
318	Ф-67 6кВ	ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
319	Ф-65 6кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	C	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	A	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
320	Ф-611 6кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	C	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	75/5	32139-11		
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	75/5	32139-11		
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	75/5	32139-11		
321	Ф-63 6кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	C	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
322	Ф-61 6кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	C	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
323	ДПР-1 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	TB-35	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	B	TB-35	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	C	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
324	ДПР-2 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТВ-35	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	B	ТВ-35	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	C	-	-	-	-		
325	Л-50 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
326	Л-34 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
327	Ф-616 6кВ Технофлекс	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-20		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	C	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-11		
328	Ф-615 6кВ Технофлекс	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-20		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	C	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-11		
		ТТ	B	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-11		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Невинномысская									
329	Л-352 35кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	C	ЗНОМ-35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТТ	A	ТГМ-35	0,5	600/5	59982-15		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТГМ-35	0,5	600/5	59982-15		
330	Ф-61 6кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	C	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
331	Ф-63 6кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	C	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
332	Ф-65 6кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	C	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
333	Ф-62 6кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	C	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	A	ТЛМ-10	0,5	600/5	2473-69		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛМ-10	0,5	600/5	2473-69		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
334	Ф-64 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	Б	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
335	Ф-66 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	Б	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
336	Ф-68 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	Б	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	600/5	30709-11		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	600/5	30709-11		
337	ВЛ-110 кВ Р-48	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	60541-15		
		ТТ	Б	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	60541-15		
338	ВЛ-110 кВ Р-24	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-12		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Зольская									
341	ВЛ-110 кВ Л-265	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
342	ВЛ-110 кВ Л-266	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
343	Ф-506 35 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	C	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТТ	A	ТГМ-35	0,5	200/5	59982-15		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТГМ-35	0,5	200/5	59982-15		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
344	Ф-579 35кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	C	НОМ -35-66	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	187-70		
		ТТ	A	ТГМ-35	0,5	150/5	59982-15		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТГМ-35	0,5	150/5	59982-15		
345	Ф-508 35кВ	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	C	НОМ -35-66	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	187-70		
		ТТ	A	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
346	ДПР-1 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТФМ-35-II	0,5	200/5	17552-98		
		ТТ	B	ТФМ-35-II	0,5	200/5	17552-98		
		ТТ	C	-	-	-	-		
347	ДПР-2 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	B	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	C	-	-	-	-		
Ессентуки									
348	Ф-161	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
349	Ф-162	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
350	Ф-163	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
351	Ф-164	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
352	TCH-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-	-	-	-		
		ТН	B	-	-	-	-		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	T-0,66	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	T-0,66	0,5S	150/5	22656-02		
353	TCH-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	-	-	-	-		
		ТН	B	-	-	-	-		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	T-0,66	0,5	300/5	22656-02		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	T-0,66	0,5	300/5	22656-02		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бештау									
354	Ф-63 6кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	Б	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		
355	TCH-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	Б	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-85		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-85		
356	TCH-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	Б	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-85		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-85		
Курсавка									
357	Л-330	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ-35 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	51200-12		
		ТН	Б	ЗНОМ-35 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	51200-12		
		ТН	С	ЗНОМ-35 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	51200-12		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	600/5	3689-73		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	0,5	600/5	3690-73		
358	Л-333	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	51200-12		
		ТН	Б	ЗНОМ-35 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	51200-12		
		ТН	С	ЗНОМ-35 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	51200-12		
		ТТ	А	ТОЛ-35	0,5S	800/5	21256-03		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-35	0,5S	800/5	21256-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
359	Ф-102	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
360	Ф-103	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
361	Ф-104	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
362	Ф-105	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
363	Ф-106	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
364	Ф-107	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	C	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	A	ТВК-10	0,5	300/5	8913-82		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТВК-10	0,5	300/5	8913-82		
365	Ф-108	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	C	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	A	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
367	ДПР-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТВ-35	0,5	200/5	19720-00		
		ТТ	B	ТВ-35	0,5	200/5	19720-00		
		ТТ	C	-	-	-	-		
368	Л-150 ВЛ-110кВ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S	1	16666-97		
		ТН	A	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
369	Л-49 ВЛ-110кВ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
370	Л-45 ВЛ-110кВ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S	1	16666-97		
		ТН	A	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
371	Л-149 ВЛ-110кВ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S	1	16666-97		
		ТН	A	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
Мин-Воды									
372	ПЭ-10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,2	10000/100	20186-05		
		ТН	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,2	10000/100	20186-05		
		ТН	C	НАМИ-10-95УХЛ2	0,2	10000/100	20186-05		
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	100/5	32139-06		
373	Ф-64	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	C	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
374	Ф-63	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5	32139-06		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5	32139-06		
375	Ф-65	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
376	Ф-61	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
377	Ф-62	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
378	Ф-66	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5	32139-06		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5	32139-06		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
379	Ф-67	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
380	Ф-68	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	400/5	32139-06		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	400/5	32139-06		
381	Ф-69	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	400/5	32139-06		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	400/5	32139-06		
382	TCH-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	Б	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	T-0,66 МУ3	0,5	600/5	36382-07		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	T-0,66 МУ3	0,5	600/5	36382-07		
383	TCH-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	Б	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	T-0,66 МУ3	0,5	600/5	36382-07		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	T-0,66 МУ3	0,5	600/5	36382-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Минутка									
384	Ф-161	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	100/5	32139-06		
385	Ф-162	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	600/5	32139-06		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	600/5	32139-06		
386	Ф-163	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	32139-06		
387	ПЭ-1 10кВ	Счетчик		A1805RLX-P4G-DW3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
388	Ф-164	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	600/5	32139-06		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	600/5	32139-06		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
389	Ф-165	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5	32139-06		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5	32139-06		
390	Ф-166	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
391	ПЭ-2 10кВ	Счетчик		A1805RLX-P4G-DW3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06		
392	TCH-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	Б	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	400/5	15764-96		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	400/5	15764-96		
393	TCH-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	Б	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	400/5	15764-96		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	400/5	15764-96		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Северская									
394	ДПР-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	B	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	C	-	-	-	-		
395	ДПР-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	B	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	C	-	-	-	-		
Крымская									
396	ВЛ-110 Крымская1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
397	ВЛ-110 Новотроицкая	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
398	OMB-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
399	Вл-110 Крымская2	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
400	Абинская 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
401	ДПР1 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	B	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	C	-	-	-	-		
402	ДПР2 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	B	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	C	-	-	-	-		
403	ДПР3 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	B	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	C	-	-	-	-		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
404	ДПР4 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	-	-	-	-		
		ТТ	B	ТФ3М-35А -У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	C	-	-	-	-		
405	Ф1-10	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	B	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	C	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
406	Ф3-10	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	B	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	C	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
407	Ф9-10	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	B	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	C	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		ТТ	B	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
Гайдук									
408	ТП-1-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	VAU-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	40088-08		
		ТН	B	VAU-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	40088-08		
		ТН	C	VAU-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	40088-08		
		ТТ	A	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08		
		ТТ	B	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08		
		ТТ	C	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409	ТП-2-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	VAU-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	40088-08		
		ТН	B	VAU-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	40088-08		
		ТН	C	VAU-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	40088-08		
		ТТ	A	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08		
		ТТ	B	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08		
		ТТ	C	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08		
410	ДПР1 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73		
		ТТ	B	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73		
		ТТ	C	-	-	-	-		
411	ДПР2 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	B	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	C	-	-	-	-		
412	ф1 10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	C	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	A	ТПЛ-10-М	0,5	400/5	22192-03		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10-М	0,5	400/5	22192-03		
413	ф3 10кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	C	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	A	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
414	ф5 10кВ	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	C	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	A	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
415	ф6 10кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	C	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	A	ТПЛ-10-М	0,5	10/5	22192-03		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10-М	0,5	10/5	22192-03		
416	ф8 10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	C	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	A	ТПЛ-СЭЩ-10	0,5	600/5	71808-18		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-СЭЩ-10	0,5	600/5	71808-18		
417	ООО "Альтертерминал"	Счетчик		A1802RALXQV-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	-	-	-	-		
		ТН	B	-	-	-	-		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТТИ	0,5	50/5	28139-07		
		ТТ	B	ТТИ	0,5	50/5	28139-07		
		ТТ	C	ТТИ	0,5	50/5	28139-07		
418	TCH1 0,4кВ	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	-	-	-	-		
		ТН	B	-	-	-	-		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	Т-0,66У3	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	B	Т-0,66У3	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	C	Т-0,66У3	0,5S	300/5	22656-02		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
419	TCH2 0,4кВ	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	-	-	-	-		
		ТН	B	-	-	-	-		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	T-0,66У3	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	B	T-0,66У3	0,5S	1000/5	22656-02		
		ТТ	C	T-0,66У3	0,5S	1000/5	22656-02		
Протока									
420	T2-27,5	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	3НОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	3НОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	B	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	C	-	-	-	-		
421	ДПР-27,5	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	3НОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	3НОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	B	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	C	-	-	-	-		
422	СЦБ 1	Счетчик		A1802RALXQV-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	-	-	-	-		
		ТН	B	-	-	-	-		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	T-0,66	0,5	100/5	51516-12		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	T-0,66	0,5	100/5	51516-12		
423	СЦБ-2	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	-	-	-	-		
		ТН	B	-	-	-	-		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	T-0,66	0,5	100/5	51516-12		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	T-0,66	0,5	100/5	51516-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
424	ТСН	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	Б	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТОП-0,66	0,5	50/5	57218-14		
		ТТ	Б	ТОП-0,66	0,5	50/5	57218-14		
		ТТ	С	ТОП-0,66	0,5	50/5	57218-14		
Киевская									
425	ВЛ1 220 кВ НПС-8	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОГ-220	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	61431-15		
		ТН	Б	ЗНОГ-220	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	61431-15		
		ТН	С	ЗНОГ-220	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	61431-15		
		ТТ	А	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	Б	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15		
426	ВЛ1 220 кВ Чекон	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОГ-220	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	61431-15		
		ТН	Б	ЗНОГ-220	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	61431-15		
		ТН	С	ЗНОГ-220	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	61431-15		
		ТТ	А	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	Б	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15		
427	Ф1 ПЭ 10кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07		
		ТН	Б	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07		
		ТН	С	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	50/5	25433-11		
		ТТ	Б	ТЛО-10	0,5	50/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	50/5	25433-11		
428	Ф2 ПЭ 10кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07		
		ТН	Б	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07		
		ТН	С	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-11		
		ТТ	Б	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чекон									
429	ВЛ1 220 Киевская	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	ЗНГ-УЭТМ®-220	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	53343-13		
		TH	B	ЗНГ-УЭТМ®-220	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	53343-13		
		TH	C	ЗНГ-УЭТМ®-220	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	53343-13		
		TT	A	ТРГ-УЭТМ®-220	0,2	1000/5	53971-13		
		TT	B	ТРГ-УЭТМ®-220	0,2	1000/5	53971-13		
		TT	C	ТРГ-УЭТМ®-220	0,2	1000/5	53971-13		
430	ВЛ2 220 Бужора	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	ЗНГ-УЭТМ®-220	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	53343-13		
		TH	B	ЗНГ-УЭТМ®-220	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	53343-13		
		TH	C	ЗНГ-УЭТМ®-220	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	53343-13		
		TT	A	ТРГ-УЭТМ®-220	0,2	1000/5	53971-13		
		TT	B	ТРГ-УЭТМ®-220	0,2	1000/5	53971-13		
		TT	C	ТРГ-УЭТМ®-220	0,2	1000/5	53971-13		
431	Ф1 ПЭ 10кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		TH	A	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07		
		TH	B	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07		
		TH	C	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07		
		TT	A	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-11		
		TT	B	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-11		
		TT	C	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-11		
432	Ф2 ПЭ 10кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		TH	A	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07		
		TH	B	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07		
		TH	C	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100	35505-07		
		TT	A	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-11		
		TT	B	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-11		
		TT	C	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-11		
Виноградная									
433	ВЛ-220 кВ Бужора	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	ЗНОГ-220	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	61431-15		
		TH	B	ЗНОГ-220	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	61431-15		
		TH	C	ЗНОГ-220	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	61431-15		
		TT	A	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15		
		TT	B	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15		
		TT	C	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
434	ВЛ-220 кВ Тамань	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	ЗНОГ-220	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	61431-15		
		ТН	B	ЗНОГ-220	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	61431-15		
		ТН	C	ЗНОГ-220	0,2	(220000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	61431-15		
		ТТ	A	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	B	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	C	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15		
435	Ф 1 ПЭ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	A	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	B	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТТ	A	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	B	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	C	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17		
436	Ф 2 ПЭ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	A	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	B	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТТ	A	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	B	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	C	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17		
437	Ф 2.1 ПЭ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	A	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	B	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТТ	A	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	B	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	C	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17		
438	Ф 2.2ПЭ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	A	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	B	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТТ	A	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	B	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	C	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вышестеблиевская									
439	ВЛ-110 Портовая тяг	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	ЗНОГ-110	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	61431-15		
		ТН	B	ЗНОГ-110	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	61431-15		
		ТН	C	ЗНОГ-110	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	61431-15		
		ТТ	A	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	B	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	C	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
440	ВЛ-110 ПС Вышестеб	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	ЗНОГ-110	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	61431-15		
		ТН	B	ЗНОГ-110	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	61431-15		
		ТН	C	ЗНОГ-110	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	61431-15		
		ТТ	A	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	B	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	C	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
441	ПЭ Ф1-ПЭ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	A	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	B	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТТ	A	ТОЛ-НТ3-10	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТТ	B	ТОЛ-НТ3-10	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТТ	C	ТОЛ-НТ3-10	0,2S	1500/5	51679-12		
442	ПЭ Ф2-ПЭ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	A	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	B	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТТ	A	ТОЛ-НТ3-10	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТТ	B	ТОЛ-НТ3-10	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТТ	C	ТОЛ-НТ3-10	0,2S	1500/5	51679-12		
443	ПЭ Ф8-ПЭ на Кавказ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	A	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	B	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТН	C	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	51676-12		
		ТТ	A	ТОЛ-НТ3-10	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТТ	B	ТОЛ-НТ3-10	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТТ	C	ТОЛ-НТ3-10	0,2S	1500/5	51679-12		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Портовая									
444	ВЛ-110 Порт	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	ЗНОГ-110	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	61431-15		
		TH	B	ЗНОГ-110	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	61431-15		
		TH	C	ЗНОГ-110	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	61431-15		
		TT	A	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		TT	B	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		TT	C	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
445	ВЛ-110 Вышестебл тяг	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	ЗНОГ-110	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	61431-15		
		TH	B	ЗНОГ-110	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	61431-15		
		TH	C	ЗНОГ-110	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	61431-15		
		TT	A	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		TT	B	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		TT	C	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
446	ф1-ПЭ "Портовая"	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		TH	A	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		TH	B	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		TH	C	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		TT	A	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
		TT	B	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
		TT	C	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
447	ф2-ПЭ "Вышестеблиевская"	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		TH	A	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		TH	B	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		TH	C	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		TT	A	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
		TT	B	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
		TT	C	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
448	ф4-ПЭ "Резерв"	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		TH	A	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		TH	B	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		TH	C	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		TT	A	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
		TT	B	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
		TT	C	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		

ЭКОМ-
3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лазаревская									
449	ф.6	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-11		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-11		
450	ф.8 ПГ	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	600/5	25433-11		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	600/5	25433-11		
451	ПЭ-2	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-11		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-11		
452	ф.7 (ПГ)	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	800/5	25433-11		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	800/5	25433-11		
453	ПЭ-1	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	30/5	25433-11		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	30/5	25433-11		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
454	ф.3	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	B	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	C	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	400/5	25433-11		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	400/5	25433-11		
455	ф.4	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	B	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	C	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	400/5	25433-11		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	400/5	25433-11		
456	ВТ-1	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	CPA 123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15852-96		
		ТН	B	CPA 123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15852-96		
		ТН	C	CPA 123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15852-96		
		ТТ	A	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	B	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	C	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
457	ВТ-2	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	CPA 123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15852-96		
		ТН	B	CPA 123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15852-96		
		ТН	C	CPA 123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15852-96		
		ТТ	A	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	B	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	C	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
Мацепста									
458	ПЭ-2 яч.№8	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	50/5	25433-08		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	50/5	25433-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
459	ПЭ-2 яч.№9	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		TH	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		TH	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		TH	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		TT	A	ТЛО-10	0,5	50/5	25433-08		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТЛО-10	0,5	50/5	25433-08		
460	ПЭ-1 яч.№2	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		TH	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		TH	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		TH	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		TT	A	ТЛО-10	0,5	50/5	25433-08		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТЛО-10	0,5	50/5	25433-08		
461	ПЭ-1 яч.№3	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		TH	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		TH	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		TH	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		TT	A	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-08		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-08		
462	Ввод-1	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	4МТ40,5	0,2	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	35057-07		
		TH	B	4МТ40,5	0,2	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	35057-07		
		TH	C	4МТ40,5	0,2	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	35057-07		
		TT	A	4 МС7	0,2S	200/5	70798-18		
		TT	B	4 МС7	0,2S	200/5	70798-18		
		TT	C	4 МС7	0,2S	200/5	70798-18		
463	Ввод-2	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	4МТ40,5	0,2	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	35057-07		
		TH	B	4МТ40,5	0,2	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	35057-07		
		TH	C	4МТ40,5	0,2	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	35057-07		
		TT	A	4 МС7	0,2S	200/5	70798-18		
		TT	B	4 МС7	0,2S	200/5	70798-18		
		TT	C	4 МС7	0,2S	200/5	70798-18		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Якорная щель									
464	T-1	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		TT	A	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
		TT	B	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
		TT	C	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
465	T-2	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		TH	B	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		TH	C	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		TT	A	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
		TT	B	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
		TT	C	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
466	φ.3	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		TH	A	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	B	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		TH	C	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		TT	A	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08		
467	ПЭ-1	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		TH	A	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		TH	B	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		TH	C	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		TT	A	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08		
468	φ.5	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		TH	A	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		TH	B	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		TH	C	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		TT	A	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
469	ф.4	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	B	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	C	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	300/5	25433-08		
470	ПЭ-2	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	B	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	C	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-08		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-08		
471	ф.6	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	B	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	C	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
Кабардинская									
472	Т-1	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПОФ-10	0,5	800/5	518-50		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПОФ-10	0,5	800/5	518-50		
473	ПЭ-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
474	ф.ПГ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	B	-	-	-	1261-59		
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
475	Т-2	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
476	ф.4	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
477	ПЭ-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
478	ф.7 Престиж	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
479	ф.6	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
480	ф.МСП-7	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	-	-	-	-		
		ТН	B	-	-	-	-		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	T-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	B	T-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	C	T-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
Куринская									
481	ВЛ Тверская	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
482	ВЛ Кривенковская	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
483	ПЭ-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	A	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
484	ф.2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	Б	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-03		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-03		
485	ПЭ-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	Б	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		
486	ф.3	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	Б	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
487	ф.ПГ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	Б	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
Тверская									
488	Центр. II	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
489	Куринская	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
490	Кабардинская	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
491	Центр. I	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
492	Комсомольская	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
493	ВЛ Ерик	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
494	Хадыженск	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
495	ПТ-1	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
496	Т-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	Б	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
497	ПЭ-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	Б	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
498	ВМПГ	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	Б	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10 УЗ	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	Б	ТПОЛ-10 УЗ	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10 УЗ	0,5	1000/5	1261-59		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
499	ПГ от АТ-2	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	1000/5	1276-59		
		ТТ	B	ТПЛ-10	0,5	1000/5	1276-59		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	1000/5	1276-59		
500	ПЭ-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	A	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПЛ-10 УЗ	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10 УЗ	0,5	100/5	1276-59		
501	Комната ВЧ связи	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	-	-	-	-		
		ТН	B	-	-	-	-		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	T-0,66	0,5	20/5	67928-17		
		ТТ	B	T-0,66	0,5	20/5	67928-17		
		ТТ	C	T-0,66	0,5	20/5	67928-17		
Белореченская									
502	Шовгеновская	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
503	Очистные	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
504	T-1	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
505	T-2	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
506	Центральная	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
507	Птицесовхоз	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТН	Б	ЗНОМ-35	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТН	С	ЗНОМ-35	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
508	Пшехская	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТН	Б	ЗНОМ-35	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТН	С	ЗНОМ-35	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТТ	А	ТВ-ЭК 35М1	0,5S	300/5	74600-19		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВ-ЭК 35М1	0,5S	300/5	74600-19		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
509	ф.10 КНС	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	C	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	40/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	40/5	1276-59		
510	ф.1 ЖБИ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	C	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	1000/5	1276-59		
511	Экспресс-Кубань	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	C	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
512	ЭкопластХолдинг	Счетчик		EA05RAL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	C	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
513	ООО ВПК	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	B	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	C	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	A	ТВЛМ-10	0,5	50/5	1856-63		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТВЛМ-10	0,5	50/5	1856-63		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
515	ПЭ-2	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	-	-	-	-		
		ТН	B	-	-	-	-		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	B	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
516	ВДПР	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	TB35-II	0,5	200/5	3186-72		
		ТТ	B	TB35-II	0,5	200/5	3186-72		
		ТТ	C	-	-	-	-		
Комсомольская									
517	Тверская	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
518	Ввод Т-1	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
519	ДМ8	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
520	Ввод Т-2	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
521	ПГ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
522	Ф-КС1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
523	Ф-КС2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524	ПЭ-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	C	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
Навагинская									
525	ф.1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	B	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	C	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	A	ТПЛ-10М	0,5	75/5	22192-03		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10М	0,5	75/5	22192-03		
526	ПЭ-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	B	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	C	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	A	ТВЛМ-10	0,5	600/5	1856-63		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТВЛМ-10	0,5	600/5	1856-63		
527	ПГ	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	B	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	C	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	B	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
528	ПЭ-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	C	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
529	ф.2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	B	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	C	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
530	ТП-1	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	TG 145 УХЛ1	0,2S	100/5	15651-12		
		ТТ	B	TG 145 УХЛ1	0,2S	100/5	15651-12		
		ТТ	C	TG 145 УХЛ1	0,2S	100/5	15651-12		
531	ТП-2	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	TG 145 УХЛ1	0,2S	100/1	15651-12		
		ТТ	B	TG 145 УХЛ1	0,2S	100/1	15651-12		
		ТТ	C	TG 145 УХЛ1	0,2S	100/1	15651-12		
Туапсе									
532	Т-2	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
533	Шепси 2Ц	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
534	ПЭ-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	Б	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
535	φ.3	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	Б	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,5	300/5	44701-10		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,5	300/5	44701-10		
536	ПЭ-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	Б	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
537	φ.4	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	Б	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,2S	300/5	44701-10		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,2S	300/5	44701-10		
538	ф.6 Связь ЗРУ	Счетчик		EA05RALP1-B-4	0,5S	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	Б	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
539	ф.6 Город	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	B	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	C	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
540	Ввод-1 ТП-71	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-07		
		ТН	A	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	B	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	C	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
541	ф.10 НПЗ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	A	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	B	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	C	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	A	ТПОЛ-10-6У3	0,5	600/5	1261-02		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПОЛ-10-6У3	0,5	600/5	1261-02		
542	ф.12 Спецстрой	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	A	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	B	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	C	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	A	ТПОЛ-10-6У3	0,5	600/5	1261-02		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПОЛ-10-6У3	0,5	600/5	1261-02		
543	ф.8 Город	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	A	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	B	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	C	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	A	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
544	ф.Ввод-2 ТП-71	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-07		
		ТН	A	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	B	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	C	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
545	ф.5 ПГ	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	A	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	B	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	C	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	A	ТПОЛ-10-6У3	0,5	800/5	1261-02		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПОЛ-10-6У3	0,5	800/5	1261-02		
546	ф.7 ЖД (КРУН-6)	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	A	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	B	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	C	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
547	ф.15 К-59 НЭСК	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	A	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02		
		ТН	B	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02		
		ТН	C	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02		
		ТТ	A	ТЛК-10	0,5	400/5	9143-06		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛК-10	0,5	400/5	9143-06		
548	ф.12 К-59	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	A	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02		
		ТН	B	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02		
		ТН	C	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	600/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	600/5	1276-59		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
549	ВЛ Туапсе	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
550	Кривенковская	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
551	Шепси 1ц	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
552	Т-1	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
553	Т-3	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чилипси									
554	ТП-1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03.01	0,5S/1,0	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
555	ТП-2	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
556	ф.1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69		
557	ПЭ-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69		
558	ПГ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
559	ф.4	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	C	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	A	ТПЛ-10-М	0,5	75/5	22192-03		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10-М	0,5	75/5	22192-03		
560	ПЭ-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	C	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	A	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69		
561	ПГ Троса	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	B	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	C	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	200/5	1261-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	200/5	1261-59		
Адлер									
562	ВФ 1ЦРП	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	B	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	C	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	400/5	25433-08		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	400/5	25433-08		
563	ВФ 2ЦРП	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	B	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	C	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5	400/5	25433-08		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5	400/5	25433-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
564	ВФ-А301	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-08		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-08		
565	ВФ-1 вокзал комплекс	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	800/5	25433-11		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	800/5	25433-11		
566	ВФ-1 ПЭ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
567	ф.4 ПЭ	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
568	ф.6 ПЭ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
569	ВФ-А402	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-08		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	1000/5	25433-08		
570	ВФ-2 ПЭ	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
571	ф.3 ПЭ	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-08		
572	Резерв ПЭ-4	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-08		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-08		
573	ВФ-2 вокзал комплекс	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	800/5	25433-11		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	800/5	25433-11		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кривенковская									
574	ТП-1	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
575	ТП-2	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
576	ф.1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
577	ПЭ-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
578	ПЭ-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
579	Плавка гололёда	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
580	φ.5	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
581	φ.6	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
582	φ.7	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
583	φ.4	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Магри									
584	T-1	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		TH	A	CPA 123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15852-06		
		TH	B	CPA 123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15852-06		
		TH	C	CPA 123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15852-06		
		TT	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		
		TT	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		
		TT	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		
585	T-2	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		TH	A	CPA 123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15852-06		
		TH	B	CPA 123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15852-06		
		TH	C	CPA 123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15852-06		
		TT	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		
		TT	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		
		TT	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		
586	ПЭ-1	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11		
		TH	A	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		TH	B	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		TH	C	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		TT	A	ТЛП-10	0,5	30/5	30709-08		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТЛП-10	0,5	30/5	30709-08		
587	Ф-1 район	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11		
		TH	A	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		TH	B	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		TH	C	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		TT	A	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08		
588	Ф-3 резерв	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11		
		TH	A	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		TH	B	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		TH	C	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		TT	A	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
589	ПЭ-2	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	B	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	C	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	A	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08		
590	Ф-2 район	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	B	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	C	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	A	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-08		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-08		
591	Ф-4 район	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	B	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	C	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	A	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-08		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-08		
592	Ф-16 сетевой р-он	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	B	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	C	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	A	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08		
Афапостик									
593	ТП-2	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
594	ТП-1	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
595	ПЭ-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	Б	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
596	Плав.гололёда	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	Б	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
597	ф.4 Транзит	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	Б	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
598	ПЭ-2	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	Б	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чинары									
599	Т-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
600	ПЭ-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69		
601	Т-1	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
602	ф.3 Транзит	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
603	ПЭ-1	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Гойтх									
604	ТП-1	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	TG 145	0,2S	100/5	15651-12		
		ТТ	Б	TG 145	0,2S	100/5	15651-12		
		ТТ	С	TG 145	0,2S	100/5	15651-12		
605	ТП-2	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	TG 145	0,2S	100/5	15651-12		
		ТТ	Б	TG 145	0,2S	100/5	15651-12		
		ТТ	С	TG 145	0,2S	100/5	15651-12		
606	ф.1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	1000/5	15128-03		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	1000/5	15128-03		
607	ф.2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53		
608	ф.3	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
609	ПЭ-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	B	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	C	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
610	ПЭ-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	B	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	C	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
Дагомыс									
611	Т-1	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	CPTf 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	29695-08		
		ТН	B	CPTf 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	29695-08		
		ТН	C	CPTf 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	29695-08		
		ТТ	A	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	150/5	26813-06		
		ТТ	B	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	150/5	26813-06		
		ТТ	C	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	150/5	26813-06		
612	Т-2	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	CPTf 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	29695-08		
		ТН	B	CPTf 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	29695-08		
		ТН	C	CPTf 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	29695-08		
		ТТ	A	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	1000/5	26813-06		
		ТТ	B	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	1000/5	26813-06		
		ТТ	C	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	1000/5	26813-06		
613	φ.3	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		
		ТН	B	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		
		ТН	C	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		
		ТТ	A	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-11		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
614	ПЭ-1	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		
		ТН	Б	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-11		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-11		
615	φ.4	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		
		ТН	Б	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	50/5	25433-11		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	50/5	25433-11		
616	ПЭ-2	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		
		ТН	Б	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-11		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-11		
Ханская									
617	Т-1	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/5	36672-08		
		ТТ	Б	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/5	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/5	36672-08		
618	ХТ-1	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
619	ХТ-3	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
620	ХТ-5	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
621	ТД "Изобилие"	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
622	ПЭ-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	100/5	7069-07		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	100/5	7069-07		
623	ПЭ-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	100/5	7069-07		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	100/5	7069-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ахштырь									
624	ПЭ-2 2с.ш.	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	35956-07		
		ТН	Б	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	35956-07		
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	35956-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-06		
		ТТ	Б	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-06		
625	ПЭ-1 2с.ш.	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	35956-07		
		ТН	Б	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	35956-07		
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	35956-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-06		
		ТТ	Б	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-06		
Монастырь									
628	ПЭ-1 1с.ш.	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	Б	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	Б	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
629	ПЭ-2 1с.ш.	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	Б	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	Б	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
630	Юж.порт тон-2 1с.ш.	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	Б	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	600/5	32139-06		
		ТТ	Б	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	600/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	600/5	32139-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631	ТП-ЮГ тон-2 2с.ш.	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	Б	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-06		
		ТТ	Б	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-06		
632	ПЭ-2 2с.ш.	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	Б	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	Б	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
633	ПЭ-1 2с.ш.	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	Б	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-11		
		ТТ	Б	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-11		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-11		
Чвижепсе									
634	Вв1 ПЭ Монастырь	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТН	Б	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11		
		ТТ	Б	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11		
635	Вв1 ПЭ Горная	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТН	Б	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11		
		ТТ	Б	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
636	Bв1 ПГ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТН	Б	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	32139-11		
		ТТ	Б	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	32139-11		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	32139-11		
637	Bв2 ТП Юг тон.3	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТН	Б	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11		
		ТТ	Б	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11		
638	Bв2 ПЭ Горная	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТН	Б	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11		
		ТТ	Б	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11		
639	Bв2 ПЭ Монастырь	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТН	Б	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11		
		ТТ	Б	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	100/5	32139-11		
Береговая									
640	ЭВТ-1	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	SU 170/S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-08		
		ТН	Б	SU 170/S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-08		
		ТН	С	SU 170/S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-08		
		ТТ	А	WIS WI	0,2S	600/5	37750-08		
		ТТ	Б	WIS WI	0,2S	600/5	37750-08		
		ТТ	С	WIS WI	0,2S	600/5	37750-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641	ЭВТ-2	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	SU 170/S	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	37115-08		
		ТН	B	SU 170/S	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	37115-08		
		ТН	C	SU 170/S	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	37115-08		
		ТТ	A	WIS WI	0,2S	600/5	37750-08		
		ТТ	B	WIS WI	0,2S	600/5	37750-08		
		ТТ	C	WIS WI	0,2S	600/5	37750-08		
642	ВФ1	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	A	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	B	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	C	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	A	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
643	ПЭ-1	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	A	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	B	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	C	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	A	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
644	ПЭ-3	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	A	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	B	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	C	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	A	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
645	ПЭ-5	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	A	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	B	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	C	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	A	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
646	ВФ2	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	B	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	C	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	A	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
647	ПЭ-2	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	B	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	C	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	A	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
648	ПЭ-4	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	B	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	C	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	A	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
Горная									
649	ф.5 Красная поляна	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	B	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	C	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	A	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
650	ПЭ-1	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	B	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	C	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	A	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
651	ПЭ-3	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	Б	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
652	ф.6 ДЭП Красная поляна	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	Б	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
653	ф.8 Резерв	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	Б	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
654	ПЭ-2	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	Б	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
655	ПЭ-4	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	Б	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Имеретинская									
656	T-2	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	SU 170/S	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	37115-08		
		TH	B	SU 170/S	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	37115-08		
		TH	C	SU 170/S	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	37115-08		
		TT	A	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		TT	B	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		TT	C	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
657	ПЭ-1 (ПЭ-5 Береговая)	Счетчик		A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		TH	A	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		TH	B	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		TH	C	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		TT	A	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
658	ПЭ-2 (ПЭ-6 Адлер)	Счетчик		A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		TH	A	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		TH	B	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		TH	C	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		TT	A	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
659	ПЭ-3 (ПЭ-7 Весёлое)	Счетчик		A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		TH	A	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		TH	B	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		TH	C	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		TT	A	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
660	T-1	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	SU 170/S	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	37115-08		
		TH	B	SU 170/S	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	37115-08		
		TH	C	SU 170/S	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	37115-08		
		TT	A	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		TT	B	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		TT	C	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усть-Лабинск									
661	ДПР2 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	A	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	B	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	C	-	-	-	-		
		TT	A	ТФ3М 35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		TT	B	ТФ3М 35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		TT	C	-	-	-	-		
662	ДПР1 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	A	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	B	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	C	-	-	-	-		
		TT	A	ТФ3М 35А-ХЛ1	0,5	200/5	8555-81		
		TT	B	ТФ3М 35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		TT	C	-	-	-	-		
663	ТП-1 110 кВ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	A	НКФ110-83У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	1188-84		
		TH	B	НКФ110-83У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	1188-84		
		TH	C	НКФ110-83У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	1188-84		
		TT	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		TT	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		TT	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
664	ТП-2 110 кВ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	A	НКФ110-У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	26452-04		
		TH	B	НКФ110-83У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	1188-84		
		TH	C	НКФ110-83У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	1188-84		
		TT	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		TT	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		TT	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
Фанагорийская									
665	ТП2-110 кВ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		TT	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		
		TT	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		
		TT	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
666	ТП1-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
667	Ф1-10кВ Транзит	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	Б	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
668	Ф-10кВ ПЭ1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	Б	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
669	Ф2-10кВ Транзит	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
670	ф4-10 Плав.гололеда	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	1000/5	7069-07		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	1000/5	7069-07		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
671	ф-10кВ ПЭ2	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	Б	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
Титаровка									
672	ТП-1-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
673	ТП-2-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
674	Ф2-10кВ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	Б	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
675	Ф5-10кВ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	Б	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	400/5	71791-18		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	400/5	71791-18		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
676	Ф4-10кВ	Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	Б	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
677	ДПР1 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	Б	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
678	Плавка гололед 27,5	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	Б	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
679	ДПР2 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	Б	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
680	Ф1-10кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	Б	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-11		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-11		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тимашевская									
681	ДПР1 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТТ	Б	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТТ	С	-	-	-	-		
682	ДПР2 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТТ	Б	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	200/5	59982-15		
		ТТ	С	-	-	-	-		
683	ДПР3 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФ3М-35А У1-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	Б	ТФ3М-35А У1-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
684	Плавка гололед 27,5	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	600/5	3690-73		
		ТТ	Б	ТФН-35М	0,5	600/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
685	ТП-1-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФ-110	0,2S	600/5	44640-11		
		ТТ	Б	ТОГФ-110	0,2S	600/5	44640-11		
		ТТ	С	ТОГФ-110	0,2S	600/5	44640-11		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	ТП-2-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФ-110	0,2S	600/5	44640-11		
		ТТ	Б	ТОГФ-110	0,2S	600/5	44640-11		
		ТТ	С	ТОГФ-110	0,2S	600/5	44640-11		
687	Ф2-10 Ростэнергосеть	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	Б	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	Б	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
688	Ф4-10 Электродепо	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	Б	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	Б	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
689	Ф6-10 ЮТЗ-1	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	Б	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	Б	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
690	Ф1-10 Кондитер.фаб.	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	Б	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	Б	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691	Ф3-10 Электродепо	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	Б	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	Б	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
692	Ф5-10 Ростэклсети	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	Б	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	Б	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
693	Ф7-10 ИОТ3-2	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	Б	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	Б	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
Шенджий									
694	ТП-1 110 кВ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	60541-15		
		ТТ	Б	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	60541-15		
695	CMB 110 кВ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	60541-15		
		ТТ	Б	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	60541-15		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
696	ТП-2 110 кВ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	60353-15		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	60353-15		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	60541-15		
		ТТ	Б	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	60541-15		
697	Ф2-10кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	Б	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	51623-12		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	51623-12		
698	Ф9-10кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	Б	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	51623-12		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	51623-12		
699	ДПР1 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	Б	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
700	ДПР2 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	Б	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	Б	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Староминская									
701	ТП-1-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	VAU 123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	37850-08		
		TH	B	VAU 123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	37850-08		
		TH	C	VAU 123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	37850-08		
		TT	A	VAU 123	0,2S	150/1	37850-08		
		TT	B	VAU 123	0,2S	150/1	37850-08		
		TT	C	VAU 123	0,2S	150/1	37850-08		
702	ТП-2-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	VAU 123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	37850-08		
		TH	B	VAU 123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	37850-08		
		TH	C	VAU 123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	37850-08		
		TT	A	VAU 123	0,2S	150/1	37850-08		
		TT	B	VAU 123	0,2S	150/1	37850-08		
		TT	C	VAU 123	0,2S	150/1	37850-08		
703	Ф1-10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	НТМИ-10 -66 У3	0,5	10000/100	831-69		
		TH	B	НТМИ-10 -66 У3	0,5	10000/100	831-69		
		TH	C	НТМИ-10 -66 У3	0,5	10000/100	831-69		
		TT	A	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
704	Ф2-10кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	НАМИ-10 -95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		TH	B	НАМИ-10 -95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		TH	C	НАМИ-10 -95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		TT	A	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
705	Ф3-10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	НАМИ-10 -95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		TH	B	НАМИ-10 -95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		TH	C	НАМИ-10 -95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		TT	A	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
706	Ф4-ПЭ-10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НАМИ-10 -95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	B	НАМИ-10 -95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	C	НАМИ-10 -95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
707	ДПР1 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	B	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	C	-	-	-	-		
708	Плавка гололед 27,5	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	B	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	C	-	-	-	-		
Горячий ключ									
709	Ф2-10кВ (ТГК-2)	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
710	Ф4-10кВ (ТГК-2)	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	A	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	B	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711	Терем-2 10 кВ яч 15	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НТМи-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	Б	НТМи-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМи-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-07		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-07		
712	ТСН-2-10кВ (КПМЭС)	Счетчик		EA05RAL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМи-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	Б	НТМи-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМи-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
713	Ф3-10кВ (ТГК-3)	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-СЭЩ-10	0,5	400/5	71808-18		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-СЭЩ-10	0,5	400/5	71808-18		
714	ф-10 ПЭ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
715	ф-10 ПГ	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	Б	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
716	Терем-1 10 кВ яч 9	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	A	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	B	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	C	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	A	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
717	TCH-1-10кВ	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	B	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	C	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	A	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
718	Ф1-10кВ (ТГК-1)	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	B	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	C	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	A	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
719	ДПР 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	C	-	-	-	-		
		ТТ	A	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	B	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	C	-	-	-	-		
720	ВЛ110 кВ Фанагор	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721	ТП-2 110 кВ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
722	ТП-1 110 кВ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
723	ТП-3 110 кВ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	Б	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
724	T3 35кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-35	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	19813-05		
		ТН	Б	НАМИ-35	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	19813-05		
		ТН	С	НАМИ-35	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	19813-05		
		ТТ	А	ТФЗМ 35Б-І У1	0,5S	600/5	26419-08		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ 35Б-І У1	0,5S	600/5	26419-08		
725	T1 35кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	19813-00		
		ТН	Б	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	19813-00		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	600/5	3690-73		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	600/5	3690-73		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Каневская									
726	ДПР1 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	A	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	B	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	C	-	-	-	-		
		TT	A	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73		
		TT	B	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73		
		TT	C	-	-	-	-		
727	ДПР2 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	B	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		TH	C	-	-	-	-		
		TT	A	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73		
		TT	B	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73		
		TT	C	-	-	-	-		
Кореновская									
728	ТТ-1 110 кВ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	A	НКФ110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		TH	B	НКФ110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		TH	C	НКФ110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		TT	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		TT	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		TT	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
729	CMB 110 кВ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		TH	A	НКФ110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		TH	B	НКФ110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		TH	C	НКФ110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		TT	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		TT	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		TT	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
730	Рем перем 1кВ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	A	НКФ110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		TH	B	НКФ110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		TH	C	НКФ110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		TT	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		TT	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		TT	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731	ТТ-2 110 кВ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НКФ110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	Б	НКФ110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТН	С	НКФ110-57У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	Б	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
732	Ф1-10 кВ НЭСК	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-06		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-06		
733	Ф-3 10кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,5S	100/5	69606-17		
734	Ф-6 10кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,5S	100/5	69606-17		
735	Ф4-10 кВ -НЭСК	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	Б	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-06		
		ТТ	Б	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-06		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Малороссийская									
736	Ф2-10	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	A	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		TH	B	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		TH	C	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		TT	A	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		TT	B	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		TT	C	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
737	Ф3-10	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	A	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		TH	B	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		TH	C	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		TT	A	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		TT	B	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		TT	C	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
738	Ф4-10	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	A	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		TH	B	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		TH	C	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		TT	A	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		TT	B	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		TT	C	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
Имеретинская									
739	Ф7-10	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	A	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		TH	B	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		TH	C	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		TT	A	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Белореченская									
740	Ф-ВЧ Связь	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	A	-	-	-	-		
		TH	B	-	-	-	-		
		TH	C	-	-	-	-		
		TT	A	-	-	-	-		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	-	-	-	-		
Мин Воды									
741	Ф-617 6кВ Кавминстекло	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТОЛ-СЭЩ-10-11	0,5	800/5	51623-12		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТОЛ-СЭЩ-10-11	0,5	800/5	51623-12		
742	Ф-618 6кВ Кавминстекло	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5	800/5	51623-12		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5	800/5	51623-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бештау									
743	Л-308	Счетчик		СЭТ-4ТМ.02М.03	0,5S/1,0	1	36697-17		
		TH	A	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		TH	B	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		TH	C	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		TT	A	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		TT	B	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		TT	C	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
744	Л-305	Счетчик		СЭТ-4ТМ.02М.03	0,5S/1,0	1	36697-17		
		TH	A	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		TH	B	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		TH	C	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		TT	A	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		TT	B	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		TT	C	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
745	Т-1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.02М.03	0,5S/1,0	1	36697-17		
		TH	A	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		TH	B	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		TH	C	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		TT	A	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		TT	B	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		TT	C	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
746	СВ-35	Счетчик		СЭТ-4ТМ.02М.03	0,5S/1,0	1	36697-17		
		TH	A	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		TH	B	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		TH	C	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		TT	A	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		TT	B	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		TT	C	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

УСВ-3
рег. №
64242-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
747	T-2	Счетчик		СЭТ-4ТМ.02М.03	0,5S/1,0	1	36697-17	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	A	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		TH	B	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		TH	C	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		TT	A	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		TT	B	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		TT	C	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
Минутка									
748	T-1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.02М.03	0,5S/1,0	1	36697-17	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	A	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		TH	B	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		TH	C	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		TT	A	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		TT	B	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		TT	C	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
749	Л-310	Счетчик		СЭТ-4ТМ.02М.03	0,5S/1,0	1	36697-17	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		TH	A	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		TH	B	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		TH	C	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		TT	A	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		TT	B	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		TT	C	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
750	СВ-35	Счетчик		СЭТ-4ТМ.02М.03	0,5S/1,0	1	36697-17		
		TH	A	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		TH	B	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		TH	C	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		TT	A	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		TT	B	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		TT	C	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	Т-2	Счетчик		СЭТ-4ТМ.02М.03	0,5S/1,0	1	36697-17	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
752	Л-323	Счетчик		СЭТ-4ТМ.02М.03	0,5S/1,0	1	36697-17		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-35	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35	0,5S	200/5	51623-12		

Примечания

1 Допускается замена измерительных трансформаторов, счетчиков, УСПД, УССВ на аналогичные утвержденных типов при условии, что владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 3 метрологических характеристик. Замена оформляется техническим актом в установленном владельцем порядке с внесением изменений в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.

2 Виды измеряемой электроэнергии для ИК активная, реактивная.

Таблица 3 – Метрологические характеристики

Номера ИК	Вид электроэнергии	Границы основной погрешности ($\pm\delta$), %	Границы погрешности в рабочих условиях ($\pm\delta$), %
1	2	3	4
1-9, 14-20, 25, 28, 31-38, 41, 44-45, 50-53, 56, 58, 78-79, 93, 100-101, 108-110, 114-125, 130, 134-137, 139-149, 156-161, 163-166, 168-179, 183-184, 189-192, 212-214, 218-219, 241-251, 254-260, 262-264, 267-270, 272-274, 277-280, 283, 285-292, 294, 302-303, 306-313, 315, 317-319, 321-324, 329-336, 343-344, 345-351, 354, 357, 359-365, 367, 394-395, 401-404, 410-411, 420-421, 472-477, 483, 485, 512, 516, 562-563, 576-583, 595-603, 606-610, 661-662, 677, 679, 699-700, 703-708, 714-715, 717-719, 726-727, 741-742	Активная Реактивная	1,2 2,5	5,7 3,5
23-24, 355-356, 382-383, 392-393, 725	Активная Реактивная	1,0 2,1	5,6 3,4
43, 86, 106, 111-112, 341-342, 490-492, 494-495, 611-612, 617, 720-723	Активная Реактивная	0,5 1,3	1,9 4,0
67-69, 82-83, 94-97, 150, 153-155, 162, 167, 233-234, 412, 416, 556-561, 618-623	Активная Реактивная	1,0 2,2	5,6 3,4
102-104, 107, 298, 304, 358, 373-381, 405-407, 435, 436, 724	Активная Реактивная	1,2 2,5	5,1 4,4
133, 352-353, 418-419	Активная Реактивная	1,0 2,1	5,0 4,4
151, 297	Активная Реактивная	0,8 1,4	2,6 4,0
423-424, 515	Активная Реактивная	1,0 2,1	5,6 3,4
372, 384-386, 388-390	Активная Реактивная	1,0 2,2	5,0 4,4
368-371, 663-664, 681-683, 728-731	Активная Реактивная	0,8 1,7	2,2 4,0

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4
62, 488, 493, 502, 504-505, 532-533, 543-552	Активная	0,5	2,0
	Реактивная	1,4	3,5
65-66	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,2	4,2
91-92, 275, 293, 301, 305, 314, 316, 478-479, 484, 486-487, 684, 496-501, 509-511, 513, 525-527, 529, 536, 538-548, 667-671, 674, 676, 678, 534, 709-710, 713	Активная	1,2	5,7
	Реактивная	2,5	4,3
295, 299	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,0
480	Активная	1,0	5,0
	Реактивная	2,1	3,9
507, 521-524, 528	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,2	4,2
508	Активная	1,0	5,0
	Реактивная	2,2	3,9
675	Активная	1,0	2,8
	Реактивная	1,8	3,5
553	Активная	0,9	4,7
	Реактивная	2,2	3,9
48-49, 126, 128, 201-202, 205-208, 239-240, 265-266, 278, 281-282, 284, 584-585, 695	Активная	0,5	1,9
	Реактивная	1,3	4,0
74-77, 203-204, 224-226, 296, 320, 680, 733-734, 687-693, 736-739, 743-752	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,4
181-182	Активная	1,1	5,5
	Реактивная	2,3	3,5
199-200	Активная	0,9	5,4
	Реактивная	2,0	3,4
237-238	Активная	0,8	2,2
	Реактивная	1,7	4,0
587-589, 716, 732, 735	Активная	1,2	5,7
	Реактивная	2,5	3,5

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4
429, 430	Активная	0,5	2,2
	Реактивная	1,1	2,7
586, 590-592	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,2	3,4
42, 127, 408-409, 425-426, 433-434, 439-440, 444-445, 456-457, 464-465, 481-482, 489, 503, 517-520, 530-531, 574-575, 593-594, 604-605, 611-612, 640-641, 656, 660, 665-666, 672-673, 685-686, 694, 696, 701-702	Активная	0,5	1,9
	Реактивная	1,3	4,0
54-55, 417, 422	Активная	0,8	5,3
	Реактивная	1,9	3,4
129, 138, 276, 427-428, 431-432, 458-461, 535-537, 711-712	Активная	1,2	5,7
	Реактивная	2,5	3,5
387, 391, 466-471, 642-655, 451, 453	Активная	1,0	5,0
	Реактивная	2,2	4,4
413-415, 449-450	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,2	3,4
437-438, 446-448, 564-573, 613-616, 657-659	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,4
452, 454-455	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,2	3,4
634-639, 441-443, 697-698	Активная	1,0	2,8
	Реактивная	1,8	4,0
462-463, 624-633	Активная	0,8	2,6
	Реактивная	1,4	4,0
12-13, 21-22, 39-40, 60-61, 72-73, 80-81, 87, 98-99, 105, 210, 216-217, 222-223, 230-232, 252, 325-326, 337, 396-400, 555	Активная	0,5	1,9
	Реактивная	1,3	4,0
209	Активная	1,1	5,5
	Реактивная	2,3	3,5
211	Активная	0,8	2,2
	Реактивная	1,7	4,0

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4
253, 300, 554	Активная	0,8	2,6
	Реактивная	1,4	4,0
327-328	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,0
227-229, 338	Активная	0,5	1,9
	Реактивная	1,1	2,0
740	Активная	0,6	1,9
	Реактивная	1,1	3,8

Пределы допускаемой абсолютной погрешности смещения шкалы времени компонентов АИИС КУЭ, входящих в состав СОЕВ, относительно шкалы времени UTC (SU), ($\pm\Delta$), с

5

Примечания

1 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.

2 Погрешность в рабочих условиях указана для тока 2(5) % $I_{\text{ном}} \cos\varphi = 0,5$ инд и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от плюс 5 до плюс 35°C.

3 Метрологические характеристики ИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовой).

Таблица 4 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
1	2
Нормальные условия:	
параметры сети:	
- напряжение, % от $U_{\text{ном}}$	от 99 до 101
- ток, % от $I_{\text{ном}}$	100
- коэффициент мощности	0,87
- частота, Гц	от 49,85 до 50,15
температура окружающей среды, °С:	
- для счетчиков активной энергии	
ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 30206-94	от +21 до +25
- для счетчиков реактивной энергии	
ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ Р 52425-2005	от +21 до +25
ГОСТ 26035-83	от +18 до +22
Рабочие условия:	
параметры сети:	
- напряжение, % от $U_{\text{ном}}$	от 90 до 110
- ток, % от $I_{\text{ном}}$	от 2(5) до 120
- коэффициент мощности, не менее	0,5
- частота, Гц	от 49,6 до 50,4

Продолжение таблицы 4

1	2
диапазон рабочих температур окружающей среды, °С: - для ТТ и ТН - для счетчиков	от -45 до +40 от +5 до +35
- для УСПД - для сервера, УССВ	от +10 до +25 от +18 до +24
Надежность применяемых в АИС КУЭ компонентов:	
счетчики электроэнергии Альфа А1800: - средняя наработка до отказа, ч, не менее	120000
- среднее время восстановления работоспособности, ч	72
счетчики электроэнергии ЕвроАЛЬФА (рег. № 16666-97): - средняя наработка на отказ, ч, не менее	50000
- среднее время восстановления работоспособности, ч	72
счетчики электроэнергии ЕвроАльфа (рег. № 16666-07): - средняя наработка на отказ, ч, не менее	80000
- среднее время восстановления работоспособности, ч	72
счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03: - средняя наработка до отказа, ч	90000
- среднее время восстановления работоспособности, ч	72
счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М (рег.№ 36697-08): - средняя наработка до отказа, ч	140000
- среднее время восстановления работоспособности, ч	72
счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М (рег.№ 36697-12): - средняя наработка до отказа, ч	165000
- среднее время восстановления работоспособности, ч	72
счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М (рег.№ 36697-17): - средняя наработка до отказа, ч	220000
- среднее время восстановления работоспособности, ч	72
УСПД ЭКОМ-3000: - средняя наработка до отказа, ч, не менее	100000
устройство синхронизации времени УСВ-3: - среднее время наработки на отказ, ч	45000
- время восстановления, ч	2
Глубина хранения информации	
счетчики электроэнергии: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее	45
УСПД: - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии, потребленной за месяц, сут, не менее	45
при отключенном питании, лет, не менее	3
ИВК: - результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не менее	3,5

Надежность системных решений:

- защита от кратковременных сбоев питания сервера, УСПД с помощью источника бесперебойного питания;

— резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счетчика:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчике;
- журнал УСПД:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчиках и УСПД;
 - пропадание и восстановление связи со счетчиком.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счетчиков электрической энергии;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательной коробки;
 - УСПД.
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметризации:
 - счетчиков электрической энергии;
 - УСПД.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках электрической энергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- сервере ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора информации 30 мин (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист формуляра АИИС КУЭ типографским способом. Нанесение знака утверждения типа на средство измерений не предусмотрено.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ приведена в таблице 5.

Таблица 5 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество, шт./экз.
1	2	3
Трансформатор тока	ТРГ-220 II*	12
Трансформатор тока	ТРГ-110 II*	36
Трансформатор тока	ТРГ-УЭТМ®-220	6
Трансформатор тока	ТОГФ-220	12
Трансформатор тока	ТОГФ-110	18

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Трансформатор тока	ТОГФ-110	6
Трансформатор тока	ТФЗМ-110Б-IV У1	7
Трансформатор тока	ТФЗМ-110Б-IV У1	3
Трансформатор тока	ТФНД-110М	2
Трансформатор тока	ТФМ-110	6
Трансформатор тока	ТГФМ-110 II*	3
Трансформатор тока	ТГФМ-110	6
Трансформатор тока	ТВГ-110УХЛ2	6
Трансформатор тока	ТБМО-110 УХЛ1	314
Трансформатор тока	ТБМО-110 УХЛ1	19
Трансформатор тока	TG 145N	18
Трансформатор тока	VAU-123	18
Трансформатор тока	WIS WI	6
Трансформатор тока	4МС7	6
Трансформатор тока	ТФЗМ-35Б-1У1, ТФНД-35М	43
Трансформатор тока	ТФЗМ-35А У1, ТФН-35М	88
Трансформатор тока	ТФЗМ 35Б-IIУ1	2
Трансформатор тока	ТФЗМ 35А-ХЛ1	1
Трансформатор тока	ТФЗМ-35Б -I У1	2
Трансформатор тока	ТВ 35-IV	4
Трансформатор тока	ТВ-35/25	8
Трансформатор тока	ТВ-35-II	2
Трансформатор тока	ТВ-35	32
Трансформатор тока	ТВД-35МКП	2
Трансформатор тока	ТВД-35МКП	2
Трансформатор тока	ТОЛ-35	8
Трансформатор тока	ТЛО-35	4
Трансформатор тока	ТГМ-35	19
Трансформатор тока	ТФМ-35-II	4
Трансформатор тока	ТВ-ЭК	10
Трансформатор тока	ТВ-ТМ-35	3
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-35-IV	2
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-35	30
Трансформатор тока	GBW36	6
Трансформатор тока	ТЛП-10	52
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10	73
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10	61
Трансформатор тока	ТПЛ-СЭЩ-10	2
Трансформатор тока	ТПЛ-10, ТПЛУ	141

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Трансформатор тока	ТПЛМ-10	63
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М	48
Трансформатор тока	ТПФМ-10	22
Трансформатор тока	ТЛК-10	37
Трансформатор тока	ТПОФ-10	2
Трансформатор тока	ТЛМ-10	41
Трансформатор тока	ТПОЛ-10	44
Трансформатор тока	ТВЛМ-10	40
Трансформатор тока	ТЛО-10	126
Трансформатор тока	ТПЛ-10с	2
Трансформатор тока	ТВК-10	15
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10	18
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10	25
Трансформатор тока	ТОЛ-10	8
Трансформатор тока	ТОЛ-10 УТ2	4
Трансформатор тока	ТОЛ-10-1	8
Трансформатор тока	ТОЛ-К-10 УХЛ2	4
Трансформатор тока	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	2
Трансформатор тока	Т-0,66 МУ3	4
Трансформатор тока	Т-0,66 У3	4
Трансформатор тока	Т-0,66 У3	4
Трансформатор тока	Т-0,66	4
Трансформатор тока	Т-0,66	3
Трансформатор тока	Т-0,66	16
Трансформатор тока	ТТИ	3
Трансформатор тока	ТОП-0,66	3
Трансформатор тока	ТШП-0,66	12
Трансформатор напряжения	ЗНГ-УЭТМ®-220	6
Трансформатор напряжения	ЗНОГ-220	12
Трансформатор напряжения	ЗНОГ-110	12
Трансформатор напряжения	ЗНГ-110	6
Трансформатор напряжения	ЗНГА-110	6
Трансформатор напряжения	СРА 245	6
Трансформатор напряжения	СРА 123	24
Трансформатор напряжения	СРТf 123	6
Трансформатор напряжения	НКФ110-83У1	5
Трансформатор напряжения	НКФ-110 У1	1
Трансформатор напряжения	НКФ-110-57У1	35
Трансформатор напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	239

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Трансформатор напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	1
Трансформатор напряжения	VAU-123	18
Трансформатор напряжения	4МТ40,5	3
Трансформатор напряжения	SU 170/S	12
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65	167
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35	3
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35 У1	10
Трансформатор напряжения	НОМ -35-66	1
Трансформатор напряжения	НАМИ-35	3
Трансформатор напряжения	НАЛИ-СЭЩ-35	12
Трансформатор напряжения	TJC7	4
Трансформатор напряжения	НАМИ-10	28
Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95УХЛ2	25
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10-2	2
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	17
Трансформатор напряжения	НАЛИ-СЭЩ-10	14
Трансформатор напряжения	НАЛИ-НТЗ	1
Трансформатор напряжения	НТМИ-6	5
Трансформатор напряжения	НТМИ-10	2
Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66	11
Трансформатор напряжения	НТМИ-6-66	2
Трансформатор напряжения	НТМИ-6-66	8
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-10	6
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-10	39
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-ЭК-10	6
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-СЭЩ-10	9
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-НТЗ-10	14
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-НТЗ-10	15
Трансформатор напряжения	ЗНОЛПМИ-10	9
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06-10У3	6
Трансформатор напряжения	НОЛ-СЭЩ-10	6
Счетчик электроэнергии	ЕвроАЛЬФА (рег.№ 16666-97)	366
Счетчик электроэнергии	СЭТ-4ТМ.03 (рег.№ 27524-04)	41
Счетчик электроэнергии	Альфа А1800 (рег.№ 31857-11)	64
Счетчик электроэнергии	Альфа А1800 (рег.№ 31857-06)	139
Счетчик электроэнергии	ЕвроАЛЬФА (рег.№ 16666-07)	80
Счетчик электроэнергии	СЭТ-4ТМ.03М (рег.№ 36697-08)	3
Счетчик электроэнергии	Альфа А1800 (рег.№ 31857-20)	2
Счетчик электроэнергии	СЭТ-4ТМ.03М (рег.№ 36697-12)	1

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Счетчик электроэнергии	СЭТ-4ТМ.02М (рег.№ 36697-17)	10
Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	7
Устройство синхронизации времени	УСВ-3	1
Формуляр	71319484.411711.001.38.ФО	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Северо-Кавказской ЖД – филиала ОАО «РЖД», аттестованной ФГБУ «ВНИИМС». Методика измерений аттестована ФГБУ «ВНИИМС», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311787.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

Правообладатель

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД»)

ИНН 7708503727

Юридический адрес: 107174, г. Москва, Новая Басманская ул., д. 2

Телефон: +7 (499) 262-99-01

Web-сайт: www.rzd.ru

E-mail: info@rzd.ru

Изготовитель

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД»)

ИНН 7708503727

Адрес: 107174, г. Москва, Новая Басманская ул., д. 2

Телефон: +7 (499) 262-99-01

Web-сайт: www.rzd.ru

E-mail: info@rzd.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы»

(ФГБУ «ВНИИМС»)

Адрес: 119631, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Телефон: +7 (495) 437-55-77

Факс: +7 (495) 437-56-66

Web-сайт: www.vniims.ru

E-mail: office@vniims.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
Росаккредитации 30004-13

В части вносимых изменений

Федеральное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест»

(ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест»)

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 31

Телефон: +7 (495) 544-00-00

Web-сайт: www.rostest.ru

E-mail: info@rostest.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.310639