

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Сургут»

### Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Сургут» (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для оперативного управления энергопотреблением на ПС 220 кВ «Сургут» ПАО «ФСК ЕЭС».

### Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

Измерительные каналы (далее по тексту - ИК) АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни:

Первый уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (далее по тексту – ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту – ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее по тексту – Сч или Счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), систему обеспечения единого времени (СОЕВ), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование;

Третий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК). Этот уровень обеспечивает выполнение следующих функций:

- синхронизацию шкалы времени ИВК;
- сбор информации (результаты измерений, журнал событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базе данных сервера Центра сбора и обработки данных (далее по тексту – ЦСОД) ПАО «ФСК ЕЭС» не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации-участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

ИВК включает в себя: сервер коммуникационный, сервер архивов и сервер баз данных; устройство синхронизации системного времени; автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе персонального компьютера (далее по тексту – ПК); каналаобразующую аппаратуру; средства связи и передачи данных.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессорах счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где производится сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее по тексту – ЕНЭС) «Метрископ» автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи, организованному на базе сотовой сети связи стандарта GSM.

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и передает полученные данные в базу данных (БД) сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метрископ». В сервере БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метрископ» информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске. Между ЦСОД ПАО «ФСК ЕЭС» и ЦСОД филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири происходит автоматическая репликация данных по сетям единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ).

Один раз в сутки коммуникационный сервер ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метрископ» автоматически формирует файл отчета с результатами измерений, в формате XML, и автоматически передает его в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом (ИАСУ КУ) ОАО «АТС» и в ОАО «СО ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для синхронизации шкалы времени в системе в состав ИВК входит устройство синхронизации системного времени (УССВ). Устройство синхронизации системного времени обеспечивает автоматическую синхронизацию часов сервера, при превышении порога  $\pm 1$  с происходит коррекция часов сервера. Синхронизация часов УСПД выполняется УССВ ИВКЭ, коррекция проводится при расхождении часов УСПД и УССВ на значение, превышающее  $\pm 1$  с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на  $\pm 1$  с. Взаимодействие между уровнями АИИС КУЭ осуществляется по оптоволоконной связи или по сети Ethernet, задержками в линиях связи пренебрегаем ввиду малости значений.

Ход часов компонентов АИИС КУЭ не превышает  $\pm 5$  с/сут.

## Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС «Метрископ» (далее по тексту – СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метрископ»). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метрископ» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп», установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Идентификационное наименование ПО	СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.00
Цифровой идентификатор ПО	D233ED6393702747769A45DE8E67B57E
Другие идентификационные данные, если имеются	-

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, составляет 1 единицу младшего разряда измеренного (учтенного) значения.

СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» не влияет на метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 3.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014.

### Метрологические и технические характеристики

Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Метрологические характеристики АИИС КУЭ приведены в таблице 3.

Таблица 2 – Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ

№ ИК	Диспетчерское наименование точки учёта	Состав 1-го и 2-го уровней ИК			
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии	ИВКЭ (УСПД)
1	2	3	4	5	6
1	ПС-220/110/10 кВ Сургут; ВЛ-110 кВ Сургут-Береговая	ВСТ кл.т 0,2 Ктт = 600/5 Зав. № 20349140; 20349144; 20349145 Госреестр № 17869-10	OTCF 123 кл.т 0,2 Ктн = (110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ ) Зав. № 671396201; 671396204; 671396207 Госреестр № 48527-11	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276992 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
2	ПС-220/110/10 кВ Сургут; ВЛ-110 кВ Сургут-Барсово I цепь	ТВ-110 кл.т 0,2S Ктт = 1200/5 Зав. № 2209; 2214; 2217 Госреестр № 29255-05	OTCF 123 кл.т 0,2 Ктн = (110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ ) Зав. № 671396201; 671396204; 671396207 Госреестр № 48527-11	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276316 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
3	ПС-220/110/10 кВ Сургут; ВЛ-110 кВ Сургут-Барсово II цепь	ВСТ кл.т 0,2 КТТ = 600/5 Зав. № 30221287; 30221380; 30221377 Госреестр № 17869-10	OTCF 123 кл.т 0,2 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 671396202; 671396203; 671396206 Госреестр № 48527-11	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276144 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
4	ПС-220/110/10 кВ Сургут; ВЛ-110 кВ Сургут- Имилор №1	ТВ-110 кл.т 0,2S КТТ = 1200/5 Зав. № 2215; 2216; 2218 Госреестр № 29255-05	OTCF 123 кл.т 0,2 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 671396201; 671396204; 671396207 Госреестр № 48527-11	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276970 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
5	ПС-220/110/10 кВ Сургут; ВЛ-110 кВ Сургут- Югорская	ТВ-110 кл.т 0,2S КТТ = 1200/5 Зав. № 2211; 2212; 2213 Госреестр № 29255-05	OTCF 123 кл.т 0,2 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 671396202; 671396203; 671396206 Госреестр № 48527-11	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276228 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
6	ПС-220/110/10 кВ Сургут; ВЛ-110 кВ Сургут- Северная	ВСТ кл.т 0,2 КТТ = 600/5 Зав. № 30221383; 30221386; 30221396 Госреестр № 17869-10	OTCF 123 кл.т 0,2 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 671396202; 671396203; 671396206 Госреестр № 48527-11	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276933 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
7	ПС-220/110/10 кВ Сургут; ВЛ-110 кВ Сургут-Западная	ВСТ кл.т 0,2 КТТ = 600/5 Зав. № 30221712; 30221714; 30221711 Госреестр № 17869-10	OTCF 123 кл.т 0,2 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 671396201; 671396204; 671396207 Госреестр № 48527-11	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276949 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
8	ПС-220/110/10 кВ Сургут; ВЛ-110 кВ Сургут-Конденсат	ВСТ кл.т 0,2 КТТ = 600/5 Зав. № 20349136; 20349139; 20349147 Госреестр № 17869-10	OTCF 123 кл.т 0,2 КТН = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 671396202; 671396203; 671396206 Госреестр № 48527-11	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276953 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
9	ПС-220/110/10 кВ Сургут; ВЛ-110 кВ Сургут-Победа II цепь	ВСТ кл.т 0,2 КТТ = 1000/5 Зав. № 20341554; 20341553; 20341551 Госреестр № 17869-10	OTCF 123 кл.т 0,2 КТН = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 671396202; 671396203; 671396206 Госреестр № 48527-11	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276258 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
10	ПС-220/110/10 кВ Сургут; ВЛ-110 кВ Сургут-Победа I цепь	ТВ-110 кл.т 0,2S КТТ = 1000/5 Зав. № 2207; 2208; 2210 Госреестр № 29255-05	OTCF 123 кл.т 0,2 КТН = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 671396201; 671396204; 671396207 Госреестр № 48527-11	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276986 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
11	ПС-220/110/10 кВ Сургут; ВЛ-110 кВ Сургут-Полоцкая-1	ВСТ кл.т 0,2 КТТ = 600/5 Зав. № 30221382; 30221385; 30221392 Госреестр № 17869-10	OTCF 123 кл.т 0,2 КТН = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 671396201; 671396204; 671396207 Госреестр № 48527-11	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276999 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
12	ПС-220/110/10 кВ Сургут; ВЛ-110 кВ Сургут-Полоцкая-2	ВСТ кл.т 0,2 КТТ = 600/5 Зав. № 20349142; 20349147; 20349146 Госреестр № 17869-10	OTCF 123 кл.т 0,2 КТН = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 671396202; 671396203; 671396206 Госреестр № 48527-11	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276159 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
13	ПС-220/110/10 кВ Сургут; ОВ-110 кВ	ВСТ кл.т 0,2 Ктт = 600/5 Зав. № 20349143; 20349138; 20349141 Госреестр № 17869-10	OTCF 123 кл.т 0,2 Ктн = (110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ ) Зав. № 671396201; 671396204; 671396207; 671396202; 671396203; 671396206 Госреестр № 48527-11	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276114 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
14	КЛ 10 кВ Котельная-1	ТОЛ 10 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 6878; 6897 Госреестр № 7069-02	НАМИТ-10 У2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0011 Госреестр № 16687-07	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276140 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
15	КЛ 10 кВ Котельная-2	ТОЛ 10 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 7088; 6964 Госреестр № 7069-02	НАМИТ-10 У2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0405 Госреестр № 16687-07	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276343 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
16	КЛ 10 кВ РПБ-1	ТОЛ 10 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 6022; 6876 Госреестр № 7069-02	НАМИТ-10 У2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0011 Госреестр № 16687-07	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01277004 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
17	КЛ 10 кВ РПБ-2	ТОЛ 10 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 6863; 6998 Госреестр № 7069-02	НАМИТ-10 У2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0405 Госреестр № 16687-07	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276139 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
18	КЛ 10 кВ Рембаза	ТОЛ 10 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 6877; 7098 Госреестр № 7069-02	НАМИТ-10 У2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0405 Госреестр № 16687-07	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276352 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
19	ПС 220/110/10 кВ Сургут; ОРУ-220 кВ; ВЛ 220 кВ Сургутская ГРЭС-1 - Сургут 1В	ТВ-110 кл.т 0,2S КТТ = 1200/5 Зав. № 221; 222; 223 Госреестр № 29255-07	OTCF 245 кл.т 0,2 Ктн = $(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 671412702; 671412703; 671412706 Госреестр № 50464-12	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276198 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
20	ПС 220/110/10 кВ Сургут; ОРУ-220 кВ; ВЛ 220 кВ Сургутская ГРЭС-1 - Сургут 2В	ТВ-ЭК кл.т 0,2S КТТ = 1200/5 Зав. № 4568; 4567; 4571 Госреестр № 39966-10	OTCF 245 кл.т 0,2 Ктн = $(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 671412702; 671412703; 671412706 Госреестр № 50464-12	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276327 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
21	ПС 220/110/10 кВ Сургут; ОРУ-220 кВ; ВЛ 220 кВ Сургут- Полоцкая 1В	ТВ-ЭК кл.т 0,2S КТТ = 1200/5 Зав. № 4573; 4569; 4570 Госреестр № 39966-10	OTCF 245 кл.т 0,2 Ктн = $(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 671412701; 671412704; 671412705 Госреестр № 50464-12	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276952 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
22	ПС 220/110/10 кВ Сургут; ОРУ-220 кВ; ВЛ 220 кВ Сургут- Полоцкая 2В	ТВ-ЭК кл.т 0,2S КТТ = 1200/5 Зав. № 5910; 5908; 5909 Госреестр № 39966-10	OTCF 245 кл.т 0,2 Ктн = $(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 671412701; 671412704; 671412705 Госреестр № 50464-12	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276331 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
23	ВЛ-10 кВ яч. № 17 ЖБИ-1	ТОЛ 10 кл.т 0,5 КТТ = 300/5 Зав. № 7121; 6899 Госреестр № 7069-02	НАМИТ-10 У2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0011 Госреестр № 16687-07	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276379 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
24	ВЛ-10 кВ Сургут-РП-5-1	ТОЛ 10 кл.т 0,5 КТТ = 600/5 Зав. № 7227; 6908 Госреестр № 7069-02	НАМИТ-10 У2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0011 Госреестр № 16687-07	A1802RAL- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01182947 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
25	ВЛ-10кВ яч. № 5 Хлебозавод-1	ТОЛ 10 кл.т 0,5 КТТ = 600/5 Зав. № 7203; 7568 Госреестр № 7069-02	НАМИТ-10 У2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0011 Госреестр № 16687-07	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276276 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
26	ВЛ-10 кВ Сургут-МПС-1	ТОЛ 10 кл.т 0,5 КТТ = 300/5 Зав. № 7154; 7096 Госреестр № 7069-02	НАМИТ-10 У2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0011 Госреестр № 16687-07	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276150 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
27	ВЛ-10 кВ яч. №27 ПИКС-1	ТОЛ 10 кл.т 0,5 КТТ = 400/5 Зав. № 5340; 5323 Госреестр № 7069-02	НАМИТ-10 У2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0011 Госреестр № 16687-07	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276998 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
28	ВЛ-10 кВ яч. №29 Лунный-1	ТОЛ 10 кл.т 0,5 КТТ = 600/5 Зав. № 7061; 7201 Госреестр № 7069-02	НАМИТ-10 У2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0011 Госреестр № 16687-07	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276361 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
29	ВЛ-10 кВ яч. №33 Чернореченский	ТОЛ 10 кл.т 0,5 КТТ = 600/5 Зав. № 6509; 7202 Госреестр № 7069-02	НАМИТ-10 У2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0011 Госреестр № 16687-07	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276993 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
30	ВЛ-10 кВ Сургут-Аэропорт-1	ТОЛ 10 кл.т 0,5 КТТ = 600/5 Зав. № 7260; 7213 Госреестр № 7069-02	НАМИТ-10 У2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0011 Госреестр № 16687-07	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276135 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
31	ВЛ-10 кВ Сургут-Аэропорт-3	ТОЛ 10 кл.т 0,5 КТТ = 600/5 Зав. № 6505; 6474 Госреестр № 7069-02	НАМИТ-10 У2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0011 Госреестр № 16687-07	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276381 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
32	ВЛ-10 кВ Сургут-РП-5-2	ТОЛ 10 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 6526; 7304 Госреестр № 7069-02	НАМИТ-10 У2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0405 Госреестр № 16687-07	A1802RAL- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 1183001 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
33	ВЛ-10 кВ яч. №10 Хлебозавод-2	ТОЛ 10 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 7183; 5195 Госреестр № 7069-02	НАМИТ-10 У2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0405 Госреестр № 16687-07	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01277006 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
34	ВЛ-10 кВ Сургут-МПС-2	ТОЛ 10 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 7155; 7100 Госреестр № 7069-02	НАМИТ-10 У2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0405 Госреестр № 16687-07	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276373 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
35	ВЛ-10 кВ яч. № 18 ЖБИ-2	ТОЛ 10 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 7471; 6884 Госреестр № 7069-02	НАМИТ-10 У2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0405 Госреестр № 16687-07	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276132 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
36	ВЛ-10 кВ Сургут-Аэропорт-2	ТОЛ 10 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 6778; 7423 Госреестр № 7069-02	НАМИТ-10 У2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0405 Госреестр № 16687-07	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276941 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
37	ВЛ-10 кВ Сургут-Лунный-3	ТОЛ 10 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 7633; 54113 Госреестр № 7069-02	НАМИТ-10 У2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0011 Госреестр № 16687-07	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276128 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
38	ВЛ-10кВ яч. №30 Лунный-2	ТОЛ 10 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 7259; 7184 Госреестр № 7069-79	НАМИТ-10 У2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0405 Госреестр № 16687-07	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276990 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09
39	ВЛ-10кВ яч. №28 ПИКС-2	ТОЛ 10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 5013; 5225 Госреестр № 7069-02	НАМИТ-10 У2 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 0405 Госреестр № 16687-07	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01277012 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145599 Госреестр № 17049-09

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ ( $d$ ), %			
		$d_{I(2)\%}$ , $I_{1(2)\%} \leq I_{изм} < I_5\%$	$d_5\%$ , $I_5\% \leq I_{изм} < I_{20}\%$	$d_{20}\%$ , $I_{20}\% \leq I_{изм} < I_{100}\%$	$d_{100}\%$ , $I_{100}\% \leq I_{изм} \leq I_{120}\%$
1	2	3	4	5	6
1, 3, 6 – 9, 11 – 13 (Сч. 0,2S; ТТ 0,2; ТН 0,2)	1,0	-	±1,1	±0,8	±0,7
	0,9	-	±1,2	±0,9	±0,8
	0,8	-	±1,4	±0,9	±0,8
	0,7	-	±1,6	±1,0	±0,9
	0,5	-	±2,1	±1,3	±1,1
2, 4, 5, 10, 19 – 22 (Сч. 0,2S; ТТ 0,2S; ТН 0,2)	1,0	±1,2	±0,8	±0,7	±0,7
	0,9	±1,3	±0,9	±0,8	±0,8
	0,8	±1,4	±1,0	±0,8	±0,8
	0,7	±1,6	±1,1	±0,9	±0,9
	0,5	±2,1	±1,4	±1,1	±1,1
14 – 18, 23, 24, 27 – 38, 45, 46, 39 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5; ТН 0,5)	1,0	-	±1,9	±1,2	±1,0
	0,9	-	±2,4	±1,4	±1,2
	0,8	-	±2,9	±1,7	±1,4
	0,7	-	±3,6	±2,0	±1,6
	0,5	-	±5,5	±3,0	±2,3
Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ ( $d$ ), %			
		$d_{I(2)\%}$ , $I_{1(2)\%} \leq I_{изм} < I_5\%$	$d_5\%$ , $I_5\% \leq I_{изм} < I_{20}\%$	$d_{20}\%$ , $I_{20}\% \leq I_{изм} < I_{100}\%$	$d_{100}\%$ , $I_{100}\% \leq I_{изм} \leq I_{120}\%$
1, 3, 6 – 9, 11 – 13 (Сч. 0,5; ТТ 0,2; ТН 0,2)	0,9	-	±2,8	±1,7	±1,4
	0,8	-	±2,2	±1,4	±1,2
	0,7	-	±1,9	±1,2	±1,1
	0,5	-	±1,7	±1,1	±1,1
2, 4, 5, 10, 19 – 22 (Сч. 0,5; ТТ 0,2S; ТН 0,2)	0,9	±5,6	±2,1	±1,5	±1,4
	0,8	±4,3	±1,7	±1,2	±1,2
	0,7	±3,7	±1,6	±1,1	±1,1
	0,5	±3,2	±1,4	±1,1	±1,1
14 – 18, 23, 24, 27 – 38, 45, 46, 39 (Сч. 0,5; ТТ 0,5; ТН 0,5)	0,9	-	±6,5	±3,6	±2,7
	0,8	-	±4,5	±2,5	±2,0
	0,7	-	±3,6	±2,1	±1,7
	0,5	-	±2,8	±1,7	±1,4

Примечания:

1 Погрешность измерений  $d_{I(2)\%P}$  и  $d_{I(2)\%Q}$  для  $\cos\phi = 1,0$  нормируется от  $I_1\%$ , а погрешность измерений  $d_{I(2)\%P}$  и  $d_{I(2)\%Q}$  для  $\cos\phi < 1,0$  нормируется от  $I_2\%$ ;

2 Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой);

3 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95;

#### 4 Нормальные условия эксплуатации:

Параметры сети:

- диапазон напряжения - от  $0,99 \cdot U_{n1}$  до  $1,01 \cdot U_{n1}$ ;
- диапазон силы тока - от  $0,01 \cdot I_{n1}$  до  $1,2 \cdot I_{n1}$ ;
- температура окружающего воздуха: ТТ и ТН - от минус 40 до 50 °C; счетчиков - от 18 до 25 °C; УСПД - от 10 до 30 °C; ИВК - от 10 до 30 °C;
- частота -  $(50 \pm 0,15)$  Гц.

#### 5 Рабочие условия эксплуатации:

Для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения от  $0,9 \cdot U_{n1}$  до  $1,1 \cdot U_{n1}$ ; диапазон силы первичного тока - от  $0,01 \cdot I_{n1}$  до  $1,2 \cdot I_{n1}$ ;
- частота -  $(50 \pm 0,4)$  Гц;
- температура окружающего воздуха - от минус 40 до 50 °C.

Для счетчиков электроэнергии:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - от  $0,8 \cdot U_{n2}$  до  $1,15 \cdot U_{n2}$ ; диапазон силы вторичного тока - от  $0,01 \cdot I_{n2}$  до  $2 \cdot I_{n2}$ ;
- частота -  $(50 \pm 0,4)$  Гц;
- температура окружающего воздуха - от 10 до 30 °C.

6 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2.

7 Виды измеряемой электроэнергии для всех ИК, перечисленных в таблице 2 – активная, реактивная.

Параметры надежности применяемых в АИС КУЭ измерительных компонентов:

- в качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряжения, в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, определены средний срок службы и средняя наработка на отказ;
- счетчики электроэнергии «Альфа А1800» – среднее время наработки на отказ не менее 120000 часов;
- УСПД – среднее время наработки на отказ не менее 75 000 часов, среднее время восстановления работоспособности 1 час.

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;
- в журналах событий счетчиков и УСПД фиксируются факты:
- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекция шкалы времени.

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:
  - счетчиков электроэнергии;
  - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
  - испытательной коробки;
  - УСПД.
- наличие защиты на программном уровне:
  - пароль на счетчиках электроэнергии;
  - пароль на УСПД;

- пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции шкалы времени в:

- счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчики – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет;

- ИВКЭ – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет.

- ИВК – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 3,5 лет.

### Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

### Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Тип	Кол-во, шт.
1	2	3
1 Трансформатор тока	ВСТ	26
2 Трансформатор тока	ТВ-110	15
3 Трансформатор тока	ТОЛ 10	44
4 Трансформатор тока	ТВ-ЭК	9
5 Трансформатор напряжения	OTCF 123	6
6 Трансформатор напряжения	НАМИТ-10 У2	2
7 Трансформатор напряжения	OTCF 245	6
8 Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RALQ-P4GB-DW-4	37
9 Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RAL-P4GB-DW-4	2
10 Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	1
11 Методика поверки	РТ-МП-2685-500-2015	1
12 Паспорт – формуляр	АУВП.411711.ФСК.012.19.ПС-ФО	1

### Проверка

осуществляется по документу РТ-МП-2685-500-2015 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Сургут». Методика поверки», утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» 23.10.2015 г.

Знак поверки, в виде оттиска поверительного клейма, наносится на свидетельство о поверке.

Перечень основных средств поверки:

- для трансформаторов тока – по ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- для трансформаторов напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и/или МИ 2925-2005 «Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/ $\sqrt{3}$  кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя»;
- для счетчиков электроэнергии «Альфа А1800» - по документу «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки ДЯИМ.4111152.018 МП», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2011 г. и документу «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Дополнение к методике поверки ДЯИМ.4111152.018 МП, утвержденному в 2012 г.
- для УСПД ЭКОМ-3000 – в соответствии с методикой «ГСИ. Комплекс программно-технический измерительный ЭКОМ-3000. Методика поверки. ПБКМ.421459.003 МП», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в мае 2009 г.;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- средства измерений для проверки нагрузки на вторичные цепи ТТ и ТН и падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиком – по МИ 3000-2006.

### **Сведения о методиках (методах) измерений**

Методика измерений приведена в документе: «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Сургут». Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений 01.00252/335-2015 от 30.09.2015 г.

### **Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Сургут»**

1. ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
2. ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».
3. ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

### **Изготовитель**

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)

ИНН 4716016979

Юридический адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Тел.: +7 (495) 710-93-33

Факс: +7 (495) 710-96-55

**Заявитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»)

Юридический адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 17/1, стр. 4

Тел.: +7 (495) 620-08-38

Факс: +7 (495) 620-08-48

**Испытательный центр**

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»)

Адрес: 117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31

Тел.: +7 (495) 544-00-00

Аттестат аккредитации ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа RA RU.310639 от 16.04.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.