

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Северо-Кавказской ЖД – филиала ОАО «РЖД»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Северо-Кавказской ЖД – филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни.

Первый уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс регионального Центра энергоучета (ИВКЭ), реализован на базе устройств сбора и передачи данных (УСПД) основного типа ЭКОМ-3000 и резервного типа RTU327, выполняющих функции сбора, хранения результатов измерений и передачи их на уровень ИВК.

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК) включает в себя основной и резервный серверы, устройства синхронизации системного времени (УССВ), каналобразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ).

Основной сервер функционирует на базе программного обеспечения (ПО) «ГОРИЗОНТ». Резервный сервер функционирует на базе ПО «Энергия Альфа 2».

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы основных и резервных УСПД. С основных УСПД данные передаются по основному каналу связи в основной сервер ИВК, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и оформление отчетных документов. В резервных УСПД производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и далее по основному каналу связи данные передаются в резервный сервер ИВК, где происходит оформление отчетных документов.

Допускается передача данных с резервных УСПД с обработкой измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) в основной сервер ИВК. При этом обработка измерительной информации в основном сервере ИВК не производится.

Основной и резервный серверы функционируют независимо друг от друга. Исключение из работы одного из серверов (основного или резервного) из ИК не влияет на функционирование находящегося в работе сервера и АИИС КУЭ в целом.

Основные и резервные УСПД функционируют независимо друг от друга. Исключение из работы основного или резервного УСПД из ИК не влияет на функционирование находящихся в работе УСПД и АИИС КУЭ в целом.

Дальнейшая передача информации от ИВК третьим лицам осуществляется по каналу связи сети Internet в формате XML-макетов в соответствии с регламентами оптового рынка электроэнергии (ОРЭМ).

ИВК также обеспечивает прием измерительной информации от АИИС КУЭ утвержденного типа третьих лиц, получаемой в формате XML-макетов в соответствии с регламентами ОРЭМ в автоматизированном режиме посредством электронной почты сети Internet.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (далее по тексту – СОЕВ), которая охватывает все уровни системы. СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает автоматическую синхронизацию времени. Для обеспечения единства измерений используется единое календарное время. В состав СОЕВ входят часы УСПД, счетчиков, ИВК, сервер синхронизации времени ССВ-1Г, устройство синхронизации времени УСВ-3.

Основной сервер ИВК оснащен основным сервером синхронизации времени ССВ-1Г и резервным устройством синхронизации времени УСВ-3. Периодичность сравнения показаний часов между основным сервером ИВК и сервером синхронизации времени осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 1 с (параметр программируемый). В случае отсутствия связи с основным сервером синхронизации времени ССВ-1Г, синхронизация осуществляется от резервного устройства синхронизации времени УСВ-3 не реже 1 раза в сутки.

Резервный сервер ОАО «РЖД» оснащен устройством синхронизации времени УСВ-3. Сравнение показаний часов осуществляется с периодичностью не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 1 с (параметр программируемый).

Основные и резервные УСПД ОАО «РЖД» синхронизируются от ИВК. Периодичность сравнения показаний часов осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени компонентов АИИС КУЭ происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 2 с (параметр программируемый).

Сравнение показаний часов счетчиков и УСПД (основных и резервных) происходит при каждом сеансе связи счетчик – УСПД. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний на величину более чем 2 с.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Нанесение заводского номера на средство измерений не предусмотрено. Средству измерений присвоен заводской номер 01-С-КАВ-2022. Заводской номер указывается в формуляре АИИС КУЭ.

Программное обеспечение

В основном сервере используется ПО «ГОРИЗОНТ»

ПО «ГОРИЗОНТ» используется при учете электрической энергии и обеспечивает сбор, обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом ОРЭМ.

ПО «ГОРИЗОНТ» имеет русифицированный интерфейс пользователя (включая вспомогательные и сервисные функции).

ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает работу по защищенным протоколам передачи данных.

Метрологически значимой частью ПО «ГОРИЗОНТ» является библиотека Eas.MetrologicallySignificantComponents.dll.

В резервном сервере используется ПО «Энергия Альфа 2».

ПО «Энергия Альфа 2» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом ОРЭМ.

ПО обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое ПО «Энергия Альфа 2»

Метрологически значимой частью ПО «Энергия Альфа 2» является файл enalpha.exe.

Идентификационные данные ПО указаны в таблицах 1, 2.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения «ГОРИЗОНТ»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ГОРИЗОНТ
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.13
Цифровой идентификатор ПО (библиотека Eas.MetrologicallySignificantComponents.dll)	54b0a65fcdd6b713b20fff43655da81b
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD 5

Таблица 2 - Идентификационные данные программного обеспечения «Энергия Альфа 2»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Энергия Альфа 2
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 2.0.0.2
Цифровой идентификатор ПО (файл enalpha.exe)	17e63d59939159ef304b8ff63121df60
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD 5

Уровень защиты ПО «ГОРИЗОНТ», ПО «Энергия Альфа 2» «высокий» в соответствии с Рекомендацией Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ

№ ИК	Наименование ИК	Уровень ИИК				Уровень ИВКЭ	Уровень ИВК		
		Вид СИ	Тип, модификация СИ	Класс точности	Коэффициент трансформации			Рег. №	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Восточная									
1	Ф3-6	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		к							
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		к							
2	Ф10-6	ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53	RTU-327 рег. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		к							
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
3	Ф9-6	ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		к							
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Ф1-6	Счетчи к		EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-ПГ пер. № 58301-14
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	300/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	300/5	814-53		
		Счетчи к		EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
5	Ф2-6	ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		Счетчи к		EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
6	Ф6-6	ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		Счетчи к		EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		Счетчи к		EA05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
7	Ф8-6	ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		Счетчи к		EA05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
8	Ф7-6	ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
		Счетчи к		EA05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	300/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	300/5	814-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ф4-6	Счетчи к		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
12	ТП-1 -110	Счетчи к		СЭТ-4ТМ-03.04	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05	рег. № 19495-03	рег. № 51644-12
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
13	ТП-2-110	Счетчи к		СЭТ-4ТМ-03.04	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Хатры										
14	ДПР2 27,5кВ	Счетчи к		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
			ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100			912-70
			ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100			912-70
			ТН	С	-	-	-			-
			ТТ	А	ТФ3М-35А У1	0,5	150/5			3690-73
			ТТ	В	ТФ3М-35А У1	0,5	150/5			3690-73
			ТТ	С	-	-	-			-
			Счетчи к		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1			16666-97
			ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100			912-70
			ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100			912-70
ТН	С	-	-	-	-					
ТТ	А	ТФ3М-35А У1	0,5	150/5	3690-73					
ТТ	В	ТФ3М-35А У1	0,5	150/5	3690-73					
ТТ	С	-	-	-	-					
16	ДПР1 27,5кВ	Счетчи к		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер.№ 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 51644-12	
			ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100			912-70
			ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100			912-70
			ТН	С	-	-	-			-
			ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5			3690-73
			ТТ	В	ТФН-35М	0,5	100/5			3690-73
			ТТ	С	-	-	-			-
			Счетчи к		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1			16666-97
			ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
			ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59					
ТТ	В	-	-	-	-					
ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59					
18	Ф3-10	Счетчи к		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер.№ 19495- 03	ССВ-1Г пер. № 51644-12	
			ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
			ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
			ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
19	Ф5-10	Счетчи к									
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
		ТТ А	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-03					
		ТТ В	-	-	-	-					
20	Ф1-10	ТТ С	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-03					
		ТТ А	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53					
		ТТ В	-	-	-	-					
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53					
		Счетчи к									
		ТН А	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97					
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
		ТН С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
		ТТ А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
		ТТ В	ТПЛ-10-М	0,5	150/5	22192-03					
		ТТ С	ТПЛ-10-М	0,5	150/5	22192-03					
		21	ВЛ-110 Синявская СЭТ	Счетчи к							
ТН А	СЭТ-4ТМ.03			0,2S/0,5	1	27524-04					
ТН В	НАМИ-110 УХЛ1			0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03					
ТН С	НАМИ-110 УХЛ1			0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03					
ТТ А	НАМИ-110 УХЛ1			0,2S	300/1	24218-03					
ТТ В	ТБМО-110 УХЛ1			0,2S	300/1	23256-05					
ТТ С	ТБМО-110 УХЛ1			0,2S	300/1	23256-05					
Счетчи к											
ТН А	СЭТ-4ТМ.03			0,2S/0,5	1	27524-04					
ТН В	НАМИ-110 УХЛ1			0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03					
ТН С	НАМИ-110 УХЛ1			0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03					
22	ВЛ-110 Р-29 СЭТ			ТТ А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05			
		ТТ В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05					
		ТТ С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05					
		Счетчи к									
		ТН А	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04					
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03					
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03					
		ТТ А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05					
		ТТ В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05					
		ТТ С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05					
		23	СН-1-0,4	Счетчи к							
				ТН А	ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
ТН В	-			-	-	-					
ТН С	-			-	-	-					

Локомотивстрой

		ТН	С			-	-	-	-	8	9	10								
24	СН-2-0,4	Счетчи		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	-	300/5	-	15173-01	ЭКМ-3000	ССВ-1Г								
		к											16666-97	пер. №	58301-14					
		ТН	А										-	-	-	17049-14				
		ТН	В										-	-	-	RTU-327				
ТН	С	-	-	-	-	пер. №	19495-03	УСВ-3	51644-12											
ТТ	А	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-01															
ТТ	В	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-01															
ТТ	С	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-01															
25	ВВ1-27,5кВ	Счетчи		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	-	1000/5	-	16666-97	ЭКМ-3000	ССВ-1Г								
		к											16666-97	пер. №	58301-14					
		ТН	А										3НОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	В										3НОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	С										-	-	-	-				
		ТТ	А										ТВ-35	0,5	1000/5	19720-00				
		ТТ	В										ТВ-35	0,5	1000/5	19720-00				
		ТТ	С										-	-	-	-				
28	ВВ2-27,5кВ	Счетчи		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	-	27500/100	-	16666-97	ЭКМ-3000	ССВ-1Г								
		к											16666-97	пер. №	58301-14					
		ТН	А										3НОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	В										3НОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	С										-	-	-	-				
		ТТ	А										ТВ-35	0,5	1000/5	19720-00				
		ТТ	В										ТВ-35	0,5	1000/5	19720-00				
		ТТ	С										-	-	-	-				

Продолжение таблицы 3

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				Усть-Донецк							
31	ФКС2-27,5	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ -27,5	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	ТФ3М-35А У1	0,5	600/5	3690-73				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	-	-	-	-				
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
32	ФКС1-27,5	ТН	В	ЗНОМ -27,5	0,5	27500/100	912-70	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14		
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	ТФ3М-35А У1	0,5	600/5	3690-73				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	-	-	-	-				
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ -27,5	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	С	-	-	-	-				
33	ДПР 27,5	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ -27,5	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	ТФ3М-35А У1	0,5	50/5	3690-73				
		ТТ	В	ТФ3М-35А У1	0,5	50/5	3690-73				
		ТТ	С	-	-	-	-				
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Ф3-35кВ	Счетчик		ЕАО5RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 РТУ-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
		Счетчик		ЕАО5RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70				
ТТ	А	ТФ3М-35А У1	0,5	600/5	3690-73				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТФН-35М	0,5	600/5	3690-73				
38	ДЦР1-27,5кВ	Счетчик		ЕАО5RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 РТУ-327 пер.№ 19495-03	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	50/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	50/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
39	ТП-1-110 кВ СЭТ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	24218-03			
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05			
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05			
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		ЭКМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		пер.№ 17049-14	58301-14
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		24218-03	
40	ТП-2-110 кВ СЭТ	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05			
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05			
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05			
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		ЭКМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		пер.№ 17049-14	58301-14
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		24218-03	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		24218-03	
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		RTU-327	УСВ-3
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		пер.№ 19495-03	пер.№ 51644-12
41	Ф2-35кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70			
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70			
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70			
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73			
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		ЭКМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		пер.№ 17049-14	58301-14
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		24218-03	
42	Т1-110кВ	Счетчик		А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05			
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05			
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05			
		Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		ЭКМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		пер.№ 17049-14	58301-14
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		24218-03	
43	Т2-110кВ	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		ЭКМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		пер.№ 17049-14	58301-14
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		24218-03	
		Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		RTU-327	УСВ-3
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		пер.№ 19495-03	пер.№ 51644-12
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		24218-03	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		24218-03	

Матвеев Курган

			ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03	
			ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-05	
			ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-05	
			ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	100/1	23256-05	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Ввод-2-35 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-35	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	19813-05	ЭКМ-3000	ССВ-ПГ
		ТН	В	НАМИ-35	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	19813-05	пер. № 17049-14	пер. № 58301-14
		ТН	С	НАМИ-35	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	19813-05	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	А	ТОЛ-35	0,5	200/5	21256-07	пер. № 19495-03	пер. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-35	0,5	200/5	21256-07		
45	Ввод-1-35 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-35	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	19813-05		
		ТН	В	НАМИ-35	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	19813-05		
		ТН	С	НАМИ-35	0,5	$35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$	19813-05		
		ТТ	А	ТОЛ-35	0,5	200/5	21256-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-35	0,5	200/5	21256-07		

Лесостепь

48	Ввод 110 кВ С-2	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000	ССВ-ПГ
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03	пер. № 17049-14	пер. № 58301-14
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03	RTU-327	УСВ-3
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03	пер. № 19495-03	пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Ввод 110 кВ ШТЭЦ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05			
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05			
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05			
50	ДПР-2 27,5 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70			
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70			
		ТН	С	-	-	-	-			
		ТТ	А	ТВ-35/25	0,5	200/5	3187-72		ЭКОМ-3000	ССВ-1Г
		ТТ	В	ТВ-35/25	0,5	200/5	3187-72		пер. № 17049-14	58301-14
		ТТ	С	-	-	-	-			
51	ДПР-3 27,5 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70			
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70			
		ТН	С	-	-	-	-			
		ТТ	А	ТВ-35/25	0,5	200/5	3187-72			
		ТТ	В	ТВ-35/25	0,5	200/5	3187-72			
		ТТ	С	-	-	-	-			
52	ЭЦ-Горная 27,5 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70			
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70			
		ТН	С	-	-	-	-			
		ТТ	А	ТВ-35/25	0,5	200/5	3187-72			
		ТТ	В	ТВ-35/25	0,5	200/5	3187-72			
		ТТ	С	-	-	-	-			
53	ДПР-1 27,5 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТТ	С	-	-	-	-			

			ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35/25	0,5	200/5	3187-72		
		ТТ	В	ТВ-35/25	0,5	200/5	3187-72		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Таганрог										
54	ТСН1 0,4 кВ	Счетчик		А1802RAL-P4GB-DW-4						
		ТН	А	-	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	В	-	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТШП-0,66	0,5	600/5	15173-01			
		ТТ	В	ТШП-0,66	0,5	600/5	15173-01			
		ТТ	С	ТШП-0,66	0,5	600/5	15173-01			
		Счетчик		А1802RAL-P4GB-DW-4						
		ТН	А	-	0,2S/0,5	1	31857-06		ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	В	-	-	-	-	-		
ТН	С	-	-	-	-	-				
ТТ	А	ТШП-0,66	0,5	600/5	15173-01					
ТТ	В	ТШП-0,66	0,5	600/5	15173-01					
ТТ	С	ТШП-0,66	0,5	600/5	15173-01					
56	Т1-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70			
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70			
		ТН	С	-	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВД-35МКП	0,5	1000/5	71924-18			
		ТТ	В	ТВД-35МКП	0,5	1000/5	71924-18			
		ТТ	С	-	-	-	-	-		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70			
ТН	С	-	-	-	-	-				
ТТ	А	ТВД-35МКП	0,5	1000/5	71924-18					
ТТ	В	ТВД-35МКП	0,5	1000/5	71924-18					
ТТ	С	-	-	-	-	-				
58	АТ1-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70			
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70			
		ТН	С	-	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВД-35МКП	0,5	1500/5	83313-21			
		ТТ	В	ТВД-35МКП	0,5	1500/5	83313-21			

ТТ	С	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Степная				
60	ВЛ-Кушевская 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
61	ВЛ-Юбилейная 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	пер. № 17049-14	пер. № 58301-14
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05	пер. № 19495-03	пер. № 51644-12
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
62	РПП	Счетчик		EA02RAL-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	Ф1-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
66	Ф2-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
67	Ф3-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
68	Ф5-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		

69	Ф6-10 кВ	ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59	
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	400/5	22192-03	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	400/5	22192-03	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Кисляковка										
72	ТП-1-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ-03	0,2S/0,5	1	27524-04			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05			
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05			
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05			
		Счетчик		СЭТ-4ТМ-03	0,2S/0,5	1	27524-04			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
73	ТП-2-110 кВ	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05			
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05			
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05			
		Счетчик		СЭТ-4ТМ-03	0,2S/0,5	1	27524-04			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
74	Ф1-10 кВ к/з Ленина	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05			
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05			
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05			
		Счетчик		А1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12			
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12			
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12			
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12			
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12			
75	Ф2-10 кВ к/з Ленина	ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12			
		Счетчик		А1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12			
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12			
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12			
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12			
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12			
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12			
		Счетчик		А1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			

ЭКОМ-3000
пер. № 17049-14

ССВ-1Г
пер. № 58301-14

УСВ-3
пер. № 51644-12

RTU-327
пер. № 19495-03

76	Ф3-10 кВ З/С Кушевский	ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12	
		Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12	
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12	
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12	
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	Ф4-10 кВ Водокачка	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	150/5	51623-12		

Леушковская

78	ДПР-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		

79	ДПР-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		

80	ТП-1-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		

81	ТП-2-110 кВ	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
82	Ф1-10	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14			
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87					
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87					
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87					
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59					
		ТТ	В	-	-	-	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59					
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			ССВ-ПГ пер. № 58301-14		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87					
ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87							
ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87							
ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53							
ТТ	В	-	-	-	-							
ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53							
83	Ф2-10	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		УСВ-3 пер. № 51644-12			
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87					
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87					
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87					
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53					
		ТТ	В	-	-	-	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53					
		86	ТП-1-110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1		16666-97		ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14
				ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-03		
ТН	В			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03					
ТН	С			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03					
ТТ	А											
ТТ	В			ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05					
ТТ	С			ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05					
Счетчик				ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		УСВ-3 пер. № 51644-12			
ТН	А			НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87					
ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87							
ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87							
ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53							
ТТ	В	-	-	-	-							
ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53							

Магдоросийская

	ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
--	----	---	---------------	------	-------	----------	--

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	ТП-2-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
Кавказская									
91	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	А						
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		УСВ-3 пер. № 19495-03
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		RTU-327 пер. № 19495-03
		ТТ	С	-	-	-	-		ССВ-1Г пер. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	ДПР-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФ3М-35А -У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФ3М-35А -У1	0,5	200/5	3690-73		
93	ДПР-3	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФ3М-35А -У1	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФ3М-35А -У1	0,5	300/5	3690-73		
94	ДЦ-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	40/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
95	ДЦ-4	ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	40/5	22192-03		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		

		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-03	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-03	
96	ПЭ-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	ПЭ-3 Рашеватка	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
98	ТП1-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
99	ТП2-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		

100	Ф2-35 кВ	Счетчик			0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	ЕА05RL-B-3	0,5	35000/√3/100/√3	16666-97	
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70	
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70	
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	600/5	19720-06	
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	600/5	19720-06	
		ТТ	С	-	-	-	-	
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70	
101	Ф3-35 кВ	ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70	
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70	
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	600/5	19720-06	
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	600/5	19720-06	
		ТТ	С	-	-	-	-	
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70	
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	Ф4-35 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	16666-97		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТТ	А	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
103	Ф5-35 кВ	ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТТ	А	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
104	Ф6-35 кВ	ТТ	А	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТТ	А	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19		
		ТТ	В	-	-	-	-		

ЭКОМ-3000
пер. № 17049-14

СВВ-1Г
пер. № 58301-14

RTU-327
пер. № 19495-03

УСВ-3
пер. № 51644-12

	ТТ	С	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19	
	Кубанская						
105	ТТ	С	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19	
	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05	
	ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05	
	ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05	
	Счетчик		EA02RALX-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97	
ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
106	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05	
	ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05	
	ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05	
	Счетчик		EA02RALX-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97	
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	ФЭ-35 Сахарный завод	Счетчик		EA05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТТ	А	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВ-ЭК	0,5S	300/5	74600-19		
		Счетчик		EA05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35 У1	0,5	35000/√3/100/√3	51200-12		
108	ФЭ-35 КНИТИМ	ТН	В	ЗНОМ -35 У1	0,5	35000/√3/100/√3	51200-12	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	С	ЗНОМ -35 У1	0,5	35000/√3/100/√3	51200-12		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	150/5	3689-73		
		Счетчик		EA05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
109	ДПР-1	Счетчик		EA05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		

Коноково

110	ДПР-2	ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	С	-	-	-	-		
	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06		
		ТТ	С	-	-	-	-		
111	ТП-1-110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

112	ТП-2-110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97	9	10				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03						
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03						
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03						
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05						
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05						
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05						
		Тихорецкая											
		114	ДПР-2	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0			1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
				ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5			27500/100	912-70		
ТН	В			ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70						
ТН	С			-	-	-	-						
ТТ	А			ТВ-35	0,5	200/5	19720-06						
ТТ	В			ТВ-35	0,5	200/5	19720-06						
115	ДПР-3	ТТ	С	-	-	-	-	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер.№ 51644-12				
		Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97						
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70						
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70						

		ТН	С	-			-							
		ТТ	А	ТВ-35		0,5	200/5					19720-06		
		ТТ	В	ТВ-35		0,5	200/5					19720-06		
		ТТ	С	-		-	-					-		
116	Т1-110 кВ	Счетчик		ЕА05РАL-B-4		0,5S/1,0	1					16666-97		
		ТН	А	НКФ-110-57У1		0,5	(110000/√3)/(100/√3)					14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57У1		0,5	(110000/√3)/(100/√3)					14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57У1		0,5	(110000/√3)/(100/√3)					14205-94		
		ТТ	А	ТФ3М-110Б-IV У1		0,5	1000/5					2793-88		
		ТТ	В	ТФ3М-110Б-IV У1		0,5	1000/5					2793-88		
		ТТ	С	ТФ3М-110Б-IV У1		0,5	1000/5					2793-88		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	Т2-110 кВ	Счетчик		ЕА05РАL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТФ3М-110Б-IV У1	0,5	1000/5	26422-04		
		ТТ	В	ТФ3М-110Б-IV У1	0,5	1000/5	26422-04		
		ТТ	С	ТФ3М-110Б-IV У1	0,5	1000/5	26422-04		
118	Фидер 1 6кВ	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		УСВ-3
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
119	Фидер 2 6кВ	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		

		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
120	Фидер 3 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	150/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	150/5	9143-83		
121	Фидер 4 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122	Фидер 5 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
123	Фидер 6 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
124	Фидер 7 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		

ЭКОМ-3000
пер.№ 17049-14

ССВ-ПГ
пер.№ 58301-14

УСВ-3
пер.№ 51644-12

RTU-327
пер.№ 19495-03

		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
125	Фидер 8 6кВ	Счетчик		ЕА05РАL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-83		
Курганная									
126	ТП-1 110 кВ	Счетчик		А1802РАLQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	60541-15		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	ТП-2 110 кВ	Счетчик		А1802РАLXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
128	ТП-3 110 кВ	Счетчик		А1802РАLQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		

129	ВЛ-35 Бройлерная	ТТ Счетчик	С	ТБМО-110 УХЛ1 ЕА05RL-B-3	0,2S 0,5S/1,0	150/1 1	23256-05 16666-97
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73
		ТТ	В	ТФМ-35-П	0,5	300/5	17552-06
		ТТ	С	-	-	-	-
130	ВЛ-35 МОК	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70
		ТТ	А	ТФМ-35-П	0,5	300/5	17552-06
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТФ3М-35А У1-У1	0,5	300/5	3690-73
133	Связь-0,4	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	-	-	-	-
		ТН	В	-	-	-	-
		ТН	С	-	-	-	-
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	50/5	22656-02
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	50/5	22656-02
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	50/5	22656-02

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	Ф10 10 Сахарный завод	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 ССВ-1Г пер. № 58301-14 RTU-327 пер. № 19495-03 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
135	Ф12-10 К-3 Кавказ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		

136	Ф14-10 Элеватор	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97						
			А				НАМИ-10-95УХЛ2	10000/100	20186-00			
			В				НАМИ-10-95УХЛ2	10000/100	20186-00			
			С				НАМИ-10-95УХЛ2	10000/100	20186-00			
			А				ТПЛ-10	200/5	1276-59			
			В				-	-	-			
			С				ТПЛ-10	200/5	1276-59			
			Счетчик				EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
			А				НАМИ-10-95УХЛ2				10000/100	20186-00
			В				НАМИ-10-95УХЛ2				10000/100	20186-00
			С				НАМИ-10-95УХЛ2				10000/100	20186-00
			А				ТПЛ-10				100/5	1276-59
			В				-				-	-
С	ТПЛ-10	100/5	1276-59									
Счетчик	A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06								
А	НАМИ-10-95УХЛ2				10000/100	20186-00						
В	НАМИ-10-95УХЛ2				10000/100	20186-00						
С	НАМИ-10-95УХЛ2				10000/100	20186-00						
А	ТПЛ-10-М				300/5	22192-07						
В	-				-	-						
С	ТПЛ-10-М				300/5	22192-07						

Продолжение таблицы 3

139	Ф2-10 Город	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97						
			А				НАМИ-10-95УХЛ2	10000/100	20186-00			
			В				НАМИ-10-95УХЛ2	10000/100	20186-00			
			С				НАМИ-10-95УХЛ2	10000/100	20186-00			
			А				ТПЛ-10	300/5	1276-59			
			В				-	-	-			
			С				ТПЛ-10	300/5	1276-59			
			Счетчик				EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
			А				НАМИ-10-95УХЛ2				10000/100	20186-00
			В				НАМИ-10-95УХЛ2				10000/100	20186-00
			С				НАМИ-10-95УХЛ2				10000/100	20186-00
			А				ТПЛ-10				50/5	1276-59
			В				-				-	-
С	ТПЛ-10	50/5	1276-59									
140	Ф4-10 Ж.д. узел	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97						
			А				НАМИ-10-95УХЛ2				10000/100	20186-00
			В				НАМИ-10-95УХЛ2				10000/100	20186-00
			С				НАМИ-10-95УХЛ2				10000/100	20186-00
			А				ТПЛ-10				50/5	1276-59
			В				-				-	-
			С				ТПЛ-10	50/5	1276-59			
			Счетчик				RTU-327	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	9	10		
			А				УСВ-3				ССВ-1Г пер.№ 58301-14	
			В				пер.№ 19495-03				УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			С				19495-03				51644-12	
			А				50/5				1276-59	
			В				-				-	
С	50/5	1276-59										

141	Ф6-10 Город	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
			А			НАМИ-10-95УХЛ2		10000/100	20186-00	
			В			НАМИ-10-95УХЛ2		10000/100	20186-00	
			С			НАМИ-10-95УХЛ2		10000/100	20186-00	
			А			ТПЛ-10-М		300/5	22192-03	
			В							
			С			ТПЛ-10-М		300/5	22192-03	
			Счетчик			EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97
			ТН			А		НАМИ-10-95УХЛ2	10000/100	20186-00
			ТН			В		НАМИ-10-95УХЛ2	10000/100	20186-00
ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	10000/100	20186-00						
ТТ	А	ТПЛ-10-М	150/5	22192-03						
ТТ	В									
ТТ	С	ТПЛ-10-М	150/5	22192-03						
Белджи										
143	Ф рез. А/Б-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14			
			А			НАМИ-10-95УХЛ2		10000/100	20186-00	
			В			НАМИ-10-95УХЛ2		10000/100	20186-00	
			С			НАМИ-10-95УХЛ2		10000/100	20186-00	
			А			ТВЛМ-10		100/5	1856-63	
			В					-	-	
			С			ТВЛМ-10		100/5	1856-63	
ССВ-1Г пер. № 58301-14										

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
144	Ф рез. А/Б-2	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	УСВ-3 пер. № 51644-12		
			А			НАМИ-10-95УХЛ2		10000/100	20186-00
			В			НАМИ-10-95УХЛ2		10000/100	20186-00
			С			НАМИ-10-95УХЛ2		10000/100	20186-00
			А			ТВЛМ-10		100/5	1856-63
			В					-	-
			С			ТВЛМ-10		100/5	1856-63
Дербент									
145	Ввод-2-6 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14		
			А			НАМИ-10-95УХЛ2		6000/100	20186-00
			В			НАМИ-10-95УХЛ2		6000/100	20186-00
			С			НАМИ-10-95УХЛ2		6000/100	20186-00
			А			ТЛЮ-10		1000/5	25433-07
ССВ-1Г пер. № 58301-14									

146	Ввод-1-6 кВ	ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07	RTU-327 пер.№ 19495-03	пер.№ 51644-12
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07		
147	Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-В-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07		
		Счетчик		ЕА05RAL-Р1В-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
148	ДПР	ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЭМ-35А У1-У1	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЭМ-35А У1-У1	0,5	100/5	3690-73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
149	Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-Р1В-4	0,5S/1,0	1	16666-97						
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70						
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70						
		ТН	С	-	-	-	-						
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73						
150	Ввод-1-10 кВ	ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73						
		ТТ	С	-	-	-	-						
		Карлан-Юрт											
		Счетчик		ЕА05RAL-В-4	0,5S/1,0	1	16666-97			ЭКМ-3000	ССВ-1Г		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			пер.№ 58301-14			
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	пер.№ 17049-14					
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87						

151	Ф-1-10 кВ Транзит	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-06	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-06		
		Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10с	0,2S	100/5	29390-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10с	0,2S	100/5	29390-05		
		Счетчик		ЕА05RAL-В-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		153	Ввод-2-10 кВ	ТН	А	НАМИ-10	0,2		
ТН	В			НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
ТН	С			НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
ТТ	А			ТЛЮ-10	0,5	1500/5	25433-06		
ТТ	В			ТЛЮ-10	0,5	1500/5	25433-06		
ТТ	С			ТЛЮ-10	0,5	1500/5	25433-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154	Ф-3-10 кВ Транзит	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ- 3000 пер.№ 17049-14	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	200/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
155	Ф-ПЭ-10 кВ	ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		

		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69	
156	Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик		EA05RAL-PIB-4	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	С	-	-	-	-	
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73	
		ТТ	В	ТФЗМ-35А У1	0,5	1000/5	3690-73	
		ТТ	С	-	-	-	-	
157	ДПР-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	С	-	-	-	-	
		ТТ	А	ТФЗМ-35А У1	0,5	75/5	26417-04	
		ТТ	В	ТФЗМ-35А У1	0,5	75/5	26417-04	
		ТТ	С	-	-	-	-	
158	Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик		EA05RAL-PIB-4	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	С	-	-	-	-	
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73	
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73	
		ТТ	С	-	-	-	-	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
159	ДПР-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	150/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ 35Б-ПУ1	0,5	150/5	5217-76		
		ТТ	С	-	-	-	-		
Каягент									
160	Ввод-1-10 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-	ССВ-ПГ
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	3000	рег. №

			ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	пер. № 17049-14	58301-14
			ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
			ТТ	А	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-06		УСВ-3
			ТТ	В	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-06	RTU-327	пер. № 51644-12
			ТТ	С	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-06	пер. № 19495-03	
161	Ф-ПЭ-1-10 кВ	Счетчик			ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63			
162	Ввод-2-10 кВ	Счетчик			ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07			
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07			
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07			
163	Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик			ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70			
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70			
		ТН	С	-	-	-	-			
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73			
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73			
		ТТ	С	-	-	-	-			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
164	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	пер. № 17049-14	пер. № 58301-14
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	С	-	-	-	-	пер. № 19495-03	пер. № 51644-12
165	Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		

		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
166	ДПР-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
167	Ф-ПЭ-2-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
Манас									
168	Ввод-1-10 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-Р1В-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
169	Ф-ПЭ-1-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000	ССБ-ПГ
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	пер. № 58301-14	УСВ-3
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	пер. № 17049-14	пер. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	пер. № 19495-03	
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69	RTU-327	
		ТТ	В	-	-	-	-	пер. № 19495-03	
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
170	Ввод-2-10 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		

		Шамхал											
175	Ввод-1-10 кВ	Счетчик	А	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	НАМИ-10	10000/100	11094-87	ССВ-1Г пер. № 58301-14		
								НАМИ-10	10000/100	11094-87			
								НАМИ-10	10000/100	11094-87			
								ТЛЮ-10	1500/5	25433-07			
								ТЛЮ-10	1500/5	25433-07			
								ТЛЮ-10	1500/5	25433-07			
								Счетчик	ЕА05RAL-P1B-4	0,5S/1,0		1	16666-97
								НАМИ-10	0,5	10000/100		11094-87	
								НАМИ-10	0,5	10000/100		11094-87	
176	Ввод-2-10 кВ	Счетчик	А	ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	НАМИ-10	10000/100	11094-87	ЭКОМ- 3000 пер. № 17049-14		
								НАМИ-10	10000/100	11094-87			
								НАМИ-10	10000/100	11094-87			
								ТЛЮ-10	1500/5	25433-07			
								ТЛЮ-10	1500/5	25433-07			
								ТЛЮ-10	1500/5	25433-07			
								Счетчик	ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0		1	16666-97
								ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100		912-70	
								ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100		912-70	
177	Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик	А	ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ТФНД-35М	1000/5	3689-73	УСВ-3 пер. № 51644-12		
								ТФНД-35М	1000/5	3689-73			
								ТФНД-35М	1000/5	3689-73			
								ТФНД-35М	1000/5	3689-73			
								ТФНД-35М	1000/5	3689-73			
								ТФНД-35М	1000/5	3689-73			
								ТФНД-35М	1000/5	3689-73			
								Счетчик	ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0		1	16666-97
								ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100		912-70	
ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70										
178	ДПР-1	Счетчик	А	ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЗНОМ -35-65	27500/100	912-70	УСВ-3 пер. № 51644-12		
								ЗНОМ -35-65	27500/100	912-70			
								ЗНОМ -35-65	27500/100	912-70			
								ТФНД-35М	150/5	3689-73			
								ТФНД-35М	150/5	3689-73			
								ТФНД-35М	150/5	3689-73			
								ТФНД-35М	150/5	3689-73			
								ТФНД-35М	150/5	3689-73			
								Счетчик	ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0		1	16666-97
ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70										
ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70										

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
179	Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик	А	ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЗНОМ -35-65	27500/100	912-70
								ЗНОМ -35-65	27500/100	912-70
								ЗНОМ -35-65	27500/100	912-70
								ТФНД-35М	1000/5	3689-73
								ТФНД-35М	1000/5	3689-73
								ТФНД-35М	1000/5	3689-73

Пролетарская															
181	ВЛ 110 кВ Тяговая	Счетчик	А	А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14						
				НКФ-110-57У1						(110000/√3)/(100/√3)	14205-94				
				НКФ-110-57У1						(110000/√3)/(100/√3)	14205-94				
				НКФ-110-57У1						(110000/√3)/(100/√3)	14205-94				
				ТФ3М 110Б-IV						300/5	26422-04				
				ТФ3М 110Б-IV						300/5	26422-04				
				ТФ3М 110Б-IV						300/5	26422-04				
				Счетчик						А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
				ТН						НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
				ТН						НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
ТН	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94											
ТТ	ТФ3М 110Б-IV	0,5	600/5	26422-04											
ТТ	ТФНД-110М	0,5	600/5	2793-71											
ТТ	ТФНД-110М	0,5	600/5	2793-71											
Двойная															
183	Т1-110	Счетчик	А	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14						
				НКФ-110-57У1						(110000/√3)/(100/√3)	14205-94				
				НКФ-110-57У1						(110000/√3)/(100/√3)	14205-94				
				НКФ-110-57У1						(110000/√3)/(100/√3)	14205-94				
				ТФМ-110						1000/5	16023-97				
				ТФМ-110						1000/5	16023-97				
				ТФМ-110						1000/5	16023-97				
				Счетчик						EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
				ТН						НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
				ТН						НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
ТН	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94											
ТТ	ТФМ-110	0,5	1000/5	16023-97											
ТТ	ТФМ-110	0,5	1000/5	16023-97											
ТТ	ТФМ-110	0,5	1000/5	16023-97											

Продолжение таблицы 3

Сальск											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
189	Ф-РП-10 кВ	Счетчик	А	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000	ССВ-1Г пер. № 58301-14		
				НАМИТ-10-2						10000/100	18178-99
				НАМИТ-10-2						10000/100	18178-99
				НАМИТ-10-2						10000/100	18178-99
				ТЛК-10						150/5	9143-83

190	Ф3-10 кВ	ТТ	В	-	-	-	-	-	пер. № 17049-14	пер. № 51644-12
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	0,5	150/5	9143-83		
		Счетчик		ЕА05RL-РІВ-3	0,5S/1,0	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИГ-10-2	0,5	0,5	10000/100	18178-99	RTU-327	
		ТН	В	НАМИГ-10-2	0,5	0,5	10000/100	18178-99	пер.№ 19495-03	
		ТН	С	НАМИГ-10-2	0,5	0,5	10000/100	18178-99		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	С	ЕА05RL-РІВ-3	0,5S/1,0	0,5S/1,0	1	16666-97		
191	Ф-ТП-3-10 кВ	ТН	А	НАМИГ-10-2	0,5	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	В	НАМИГ-10-2	0,5	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	С	НАМИГ-10-2	0,5	0,5	10000/100	18178-99		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	0,5	200/5	9143-83		
		Счетчик		ЕА05RL-РІВ-3	0,5S/1,0	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИГ-10-2	0,5	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	В	НАМИГ-10-2	0,5	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	С	НАМИГ-10-2	0,5	0,5	10000/100	18178-99		
192	Ф11-10 кВ	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	0,5	200/5	9143-83		
		Счетчик		ЕА05RL-РІВ-3	0,5S/1,0	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИГ-10-2	0,5	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	В	НАМИГ-10-2	0,5	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	С	НАМИГ-10-2	0,5	0,5	10000/100	18178-99		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	0,5	200/5	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	0,5	200/5	9143-83		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
195	Ввод-І-110 кВ	Счетчик		А1802RAL-Р4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000	ССВ-ІГ
		ТН	А	ЗНГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	41794-09	пер. № 58301-14	
		ТН	В	ЗНГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	41794-09	пер. № 17049-14	
		ТН	С	ЗНГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	41794-09	УСВ-3	
		ТТ	А	ТРГ-110 ІІ* УХЛІ	0,2S	200/5	26813-06		

196	Ввод-2-110 кВ	ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06	RTU-327 пер.№ 19495-03	пер. № 51644-12
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		Счетчик		A1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	ЗНГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	41794-09		
		ТН	В	ЗНГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	41794-09		
		ТН	С	ЗНГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	41794-09		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Зимовники									
199	Т1-110 кВ	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ- 3000	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60290-15		
		ТН	В	ЗНГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60290-15		

200	Т2-110 кВ	ТН	С	ЗНГА-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60290-15	пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,5	600/5	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,5	600/5	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,5	600/5	52261-12		
		Счетчик		А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	ЗНГА-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60290-15		
		ТН	В	ЗНГА-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60290-15		
		ТН	С	ЗНГА-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60290-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,5	600/5	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,5	600/5	52261-12		
ТТ	С	ТГФМ-110	0,5	600/5	52261-12				
Ремонтная									
201	ВЛ1-110 кВ	Счетчик		А1802RALXQV-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ- 3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	В	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	С	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	600/5	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	600/5	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	600/5	26813-06		
		Счетчик		А1802RALXQV-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	В	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
ТН	С	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06				
202	ВЛ2-110 кВ	ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	600/5	26813-06	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	600/5	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	600/5	26813-06		
		Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	ТЈС7	0,5	27500/100	51637-12		
		ТН	В	ТЈС7	0,5	27500/100	51637-12		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТЈО-35	0,5S	40/1	36291-11		
		ТТ	В	ТЈО-35	0,5S	40/1	36291-11		
		ТТ	С	-	-	-	-		
203	ДПР2-27,5кВ	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11	RTU-327 пер. № 41907-09	
		ТН	А	ТЈС7	0,5	27500/100	51637-12		
		ТН	В	ТЈС7	0,5	27500/100	51637-12		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТЈО-35	0,5S	40/1	36291-11		
ТТ	В	ТЈО-35	0,5S	40/1	36291-11				
ТТ	С	-	-	-	-				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
204	ДПР1-27,5кВ	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	ТЈС7	0,5	27500/100	51637-12		
		ТН	В	ТЈС7	0,5	27500/100	51637-12		

	ТН	С					40/1	36291-11	
	ТТ	А	ТЛЮ-35	0,5S			40/1	36291-11	
	ТТ	В	ТЛЮ-35	0,5S			40/1	36291-11	
	ТТ	С	-	-			-	-	
Ея									
205	Счетчик		А1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5			1	31857-11	
	ТН	А	CPA 245	0,2			(220000/√3)/(100/√3)	47846-11	
	ТН	В	CPA 245	0,2			(220000/√3)/(100/√3)	47846-11	
	ТН	С	CPA 245	0,2			(220000/√3)/(100/√3)	47846-11	
	ТТ	А	ТРГ-220 II*	0,2S			600/5	33677-07	
	ТТ	В	ТРГ-220 II*	0,2S			600/5	33677-07	
	ТТ	С	ТРГ-220 II*	0,2S			600/5	33677-07	
206	Счетчик		А1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5			1	31857-11	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14
	ТН	А	CPA 245	0,2			(220000/√3)/(100/√3)	47846-11	ССВ-1Г пер. № 58301-14
	ТН	В	CPA 245	0,2			(220000/√3)/(100/√3)	47846-11	
	ТН	С	CPA 245	0,2			(220000/√3)/(100/√3)	47846-11	
	ТТ	А	ТРГ-220 II*	0,2S			600/5	33677-07	
	ТТ	В	ТРГ-220 II*	0,2S			600/5	33677-07	
	ТТ	С	ТРГ-220 II*	0,2S			600/5	33677-07	
207	Счетчик		А1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5			1	31857-11	УСВ-3 пер. № 51644-12
	ТН	А	CPA 245	0,2			(220000/√3)/(100/√3)	47846-11	
	ТН	В	CPA 245	0,2			(220000/√3)/(100/√3)	47846-11	
	ТН	С	CPA 245	0,2			(220000/√3)/(100/√3)	47846-11	
	ТТ	А	ТРГ-220 II*	0,2S			600/5	33677-07	
	ТТ	В	ТРГ-220 II*	0,2S			600/5	33677-07	
	ТТ	С	ТРГ-220 II*	0,2S			600/5	33677-07	
208	Счетчик		А1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5			1	31857-11	
	ТН	А	CPA 245	0,2			(220000/√3)/(100/√3)	47846-11	
	ТН	В	CPA 245	0,2			(220000/√3)/(100/√3)	47846-11	
	ТН	С	CPA 245	0,2			(220000/√3)/(100/√3)	47846-11	
	ТТ	А	ТРГ-220 II*	0,2S			600/5	33677-07	
	ТТ	В	ТРГ-220 II*	0,2S			600/5	33677-07	
	ТТ	С	ТРГ-220 II*	0,2S			600/5	33677-07	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Л1-1				
209		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1		27524-04	

210	ПС 35-6кВ Л-1, Т2 35	ТН А	ЗНОМ-35-65	0,5	35000/3/100/3	912-70	ССВ-1Г пер. № 58301-14			
		ТН В	ЗНОМ-35-65	0,5	35000/3/100/3	912-70				
		ТН С	ЗНОМ-35-65	0,5	35000/3/100/3	912-70				
		ТТ А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	400/5	3689-73				
		ТТ В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	400/5	3689-73				
		ТТ С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	400/5	3689-73				
		Погорелово								
		211	ТП-2-110 кВ СЭТ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,25/0,5		1	27524-04	ЭКОМ- 3000 пер. № 17049-14
				ТН А	НАМИ-110 УХЛП	0,2		(110000/3)/(100/3)	24218-03	
ТН В	НАМИ-110 УХЛП			0,2	(110000/3)/(100/3)	24218-03				
ТН С	НАМИ-110 УХЛП			0,2	(110000/3)/(100/3)	24218-03				
ТТ А	ТВ-ТМ-35			0,2S	300/1	61552-15				
ТТ В	ТВ-ТМ-35			0,2S	300/1	61552-15				
ТТ С	ТВ-ТМ-35			0,2S	300/1	61552-15				
Счетчик	СЭТ-4ТМ.03			0,25/0,5	1	27524-04				
ТН А	НКФ-110-57У1			0,5	(110000/3)/(100/3)	14205-94				
ТН В	НКФ-110-57У1			0,5	(110000/3)/(100/3)	14205-94				
ТН С	НКФ-110-57У1			0,5	(110000/3)/(100/3)	14205-94				
ТТ А	ТБМО-110 УХЛП			0,2S	300/1	23256-05				
ТТ В	ТБМО-110 УХЛП			0,2S	300/1	23256-05				
ТТ С	ТБМО-110 УХЛП			0,2S	300/1	23256-05				
212	Ф-Г5-35			Счетчик	ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН С	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТТ А	ТОЛ-35	0,5S	50/5	21256-07				
		ТТ В	-	-	-	-				
		ТТ С	ТОЛ-35	0,5S	50/5	21256-07				
		Счетчик	ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН С	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТТ А	ТТМ-35	0,5	150/5	59982-15				
		ТТ В	ТТМ-35	0,5	150/5	59982-15				
		ТТ С	ТТМ-35	0,5	150/5	59982-15				
		213	Ф-ЗСК-35	Счетчик	ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		УСВ-3 пер. № 51644-12
ТН А	ЗНОМ-35-65			0,5	27500/100	912-70				
ТН В	ЗНОМ-35-65			0,5	27500/100	912-70				
ТН С	ЗНОМ-35-65			0,5	27500/100	912-70				
ТТ А	ТТМ-35			0,5	150/5	59982-15				
ТТ В	ТТМ-35			0,5	150/5	59982-15				
ТТ С	ТТМ-35			0,5	150/5	59982-15				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
214	Плавка гололеда	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		

		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТТ	А	ТТМ-35	0,5	600/5	59982-15	
		ТТ	В	ТТМ-35	0,5	600/5	59982-15	
		ТТ	С	-	-	-	-	
Замчалово								
216	Г-20-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05	
217	ВПТФ-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05	RTU-327 пер.№ 19495-03
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05	
218	Ф35-Г3	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТТ	А	-	-	-	-	
		ТТ	В	ТТМ-35	0,5	300/5	59982-15	
		ТТ	С	ТТМ-35	0,5	300/5	59982-15	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
219	Ф35-Углерод	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	ЭКОМ- 3000 рег.№ 17049-14	ССВ-1Г рег.№ 58301-14		
222	Пром.зона 1ц 110 кВ	ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	ЭКОМ- 3000 рег.№ 17049-14	ССВ-1Г рег.№ 58301-14		
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТТ	А	-	-	-	-			-	
		ТТ	В	ТГМ-35	0,5	100/5	59982-15			RTU-327 рег.№ 19495-03	
		ТТ	С	ТГМ-35	0,5	100/5	59982-15			19495-03	
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04				
223	Пром.зона 2ц 110 кВ	ТН	А	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08	ЭКОМ- 3000 рег.№ 17049-14	ССВ-1Г рег.№ 58301-14		
		ТН	В	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08				
		ТН	С	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08				
		ТТ	А	VAU-123	0,2S	100/1	40088-08				
		ТТ	В	VAU-123	0,2S	100/1	40088-08				
		ТТ	С	VAU-123	0,2S	100/1	40088-08				
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04				
		ТН	А	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08			ЭКОМ- 3000 рег.№ 17049-14	ССВ-1Г рег.№ 58301-14
		ТН	В	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08				
		ТН	С	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08				
		ТТ	А	VAU-123	0,2S	100/1	40088-08				
		ТТ	В	VAU-123	0,2S	100/1	40088-08				
ТТ	С	VAU-123	0,2S	100/1	40088-08						

Старая Станица

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
224	ф1 ООО "Таловская"	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	А1805RL-P4G-DW-4 ЗНОЛП-НТЗ-10 ЗНОЛП-НТЗ-10 ЗНОЛП-НТЗ-10 ТОЛ-НТЗ-10 ТОЛ-НТЗ-10 ТОЛ-НТЗ-10	0,5S/1,0,0 0,5 0,5 0,5 0,5S 0,5S 0,5S	1 10000/100 10000/100 10000/100 50/5 50/5 50/5	31857-11 51676-12 51676-12 51676-12 51679-12 51679-12 51679-12	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
225	ф3 ООО "Таловское"	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	А1805RL-P4G-DW-4 ЗНОЛП-НТЗ-10 ЗНОЛП-НТЗ-10 ЗНОЛП-НТЗ-10 ТОЛ-НТЗ-10 ТОЛ-НТЗ-10 ТОЛ-НТЗ-10	0,5S/1,0,0 0,5 0,5 0,5 0,5S 0,5S 0,5S	1 10000/100 10000/100 10000/100 30/5 30/5 30/5	31857-11 51676-12 51676-12 51676-12 51679-12 51679-12 51679-12	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
226	ф2 ООО "Таловское"	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	А1805RL-P4G-DW-4 ЗНОЛП-НТЗ-10 ЗНОЛП-НТЗ-10 ЗНОЛП-НТЗ-10 ТОЛ-НТЗ-10 ТОЛ-НТЗ-10 ТОЛ-НТЗ-10	0,5S/1,0,0 0,5 0,5 0,5 0,5S 0,5S 0,5S	1 10000/100 10000/100 10000/100 30/5 30/5 30/5	31857-11 51676-12 51676-12 51676-12 51679-12 51679-12 51679-12	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
Сысоево										
227	ВЛ-110 Колодезянская	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	СЭТ-4ТМ.03М.16 НАМИ-110 УХЛП НАМИ-110 УХЛП НАМИ-110 УХЛП ТБМО-110 УХЛП ТБМО-110 УХЛП ТБМО-110 УХЛП	0,2S/0,5 0,2 0,2 0,2 0,2S 0,2S 0,2S	1 (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) 300/1 300/1 300/1	36697-08 24218-03 24218-03 24218-03 23256-05 23256-05 23256-05	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
228	ВЛ-110 Чертково-1	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	СЭТ-4ТМ.03М.16 НАМИ-110 УХЛП НАМИ-110 УХЛП НАМИ-110 УХЛП ТБМО-110 УХЛП ТБМО-110 УХЛП ТБМО-110 УХЛП	0,2S/0,5 0,2 0,2 0,2 0,2S 0,2S 0,2S	1 (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) 300/1 300/1 300/1	36697-08 24218-03 24218-03 24218-03 23256-05 23256-05 23256-05	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	ВЛ-110 Промзона-1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-08	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
230	ОМВ-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
231	ВЛ-110 Чертково-2	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
232	ВЛ-110 Промзона-2	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
233	Ф2-10	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	150/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
234	Ф5-10	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	ЕА05RL-B-3 НАМИ-10 НАМИ-10 НАМИ-10 ТЩЛ-10 - ТЩЛ-10	0,5S/1,0 0,2 0,2 0,2 0,5 - 0,5	1 10000/100 10000/100 10000/100 150/5 - 150/5	16666-97 11094-87 11094-87 11094-87 1276-59 - 1276-59		
237	ВЛ Колодези	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	А1802RALQ-P4GB-DW-4 НКФ-110-57У1 НКФ-110-57У1 НКФ-110-57У1 ТОГФ-110 ТОГФ-110 ТОГФ-110	0,2S/0,5 0,5 0,5 0,5 0,2S 0,2S 0,2S	1 (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) 600/5 600/5 600/5	31857-11 14205-94 14205-94 14205-94 61432-15 61432-15 61432-15	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
238	ВЛ Кутейниково	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	А1802RALQ-P4GB-DW-4 НКФ-110-57У1 НКФ-110-57У1 НКФ-110-57У1 ТОГФ-110 ТОГФ-110 ТОГФ-110	0,2S/0,5 0,5 0,5 0,5 0,2S 0,2S 0,2S	1 (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) 600/5 600/5 600/5	31857-11 14205-94 14205-94 14205-94 61432-15 61432-15 61432-15	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Моздок				
239	ВЛ-110 кВ Л-110	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	А1802RALQ-P4GB-DW-4 НАМИ-110 УХЛ1 НАМИ-110 УХЛ1 НАМИ-110 УХЛ1 ТЕМО-110 УХЛ1 ТЕМО-110 УХЛ1 ТЕМО-110 УХЛ1	0,2S/0,5 0,2 0,2 0,2 0,2S 0,2S 0,2S	1 (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) 200/1 200/1 200/1	31857-11 24218-03 24218-03 24218-03 23256-11 23256-11 23256-11		
240	ВЛ-110 кВ Л-109	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	А1802RALQ-P4GB-DW-4 НАМИ-110 УХЛ1 НАМИ-110 УХЛ1 НАМИ-110 УХЛ1 ТЕМО-110 УХЛ1 ТЕМО-110 УХЛ1 ТЕМО-110 УХЛ1	0,2S/0,5 0,2 0,2 0,2 0,2S 0,2S 0,2S	1 (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) 200/1 200/1 200/1	31857-11 24218-03 24218-03 24218-03 23256-05 23256-05 23256-05		
241	Ф.1-6кВ	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	ЕА05RL-B-3 НТМИ-6-66 НТМИ-6-66 НТМИ-6-66 ТЛМ-10 - ТЛМ-10	0,5S/1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5	1 6000/100 6000/100 6000/100 400/5 - 400/5	16666-97 2611-70 2611-70 2611-70 2473-69 - 2473-69	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
242	Ф.3-6кВ	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	ЕА05RL-B-3 НТМИ-6-66 НТМИ-6-66 НТМИ-6-66 ТЛМ-10 - ТЛМ-10	0,5S/1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5	1 6000/100 6000/100 6000/100 300/5 - 300/5	16666-97 2611-70 2611-70 2611-70 2473-69 - 2473-69	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
243	Ф.7-6кВ	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	ЕА05RL-B-3 НТМИ-6-66 НТМИ-6-66 НТМИ-6-66 ТВЛМ-10 - ТВЛМ-10	0,5S/1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5	1 6000/100 6000/100 6000/100 200/5 - 200/5	16666-97 2611-70 2611-70 2611-70 1856-63 - 1856-63		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Ф.9-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14
		ТН А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТТ А	ТЛЛ-10	0,5	200/5	1276-59			
		ТТ В	-	-	-	-			
		ТТ С	ТЛЛ-10	0,5	200/5	1276-59			
245	Ф.5-6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТТ А	ТОЛ 10-1	0,5	300/5	15128-03			
		ТТ В	-	-	-	-			
		ТТ С	ТОЛ 10-1	0,5	300/5	15128-03			
246	Ф.2-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14
		ТН А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТТ А	ТВJM-10	0,5	400/5	1856-63			
		ТТ В	-	-	-	-			
		ТТ С	ТВJM-10	0,5	400/5	1856-63			
247	Ф.4-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14
		ТН А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТТ А	ТJM-10	0,5	300/5	2473-69			
		ТТ В	-	-	-	-			
		ТТ С	ТJM-10	0,5	300/5	2473-69			
248	Ф.8-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14
		ТН А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТТ А	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82			
		ТТ В	-	-	-	-			
		ТТ С	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
249	Ф.10-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
250	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	пер. № 17049-14	пер. № 58301-14
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		УСВ-3
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		пер. № 19495-03
		ТТ	С	-	-	-	-		51644-12
251	ДПР-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
Беслан									
252	Ввод 110 кВ ТП-1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		ЭКМ-3000
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		пер. № 17049-14
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		58301-14
253	Ввод 110 кВ ТП-2	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03.01	0,5S/1,0	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		УСВ-3
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		пер. № 19495-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		51644-12
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
254	Ф-1-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 RTU-327 пер.№ 19495-03 ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 УСВ-3 пер.№ 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
255	Ф-3-6кВ	ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10М	0,5	400/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10М	0,5	400/5	22192-07		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
256	Ф-5-6кВ	ТТ	С	ТПЛ-10М	0,5	400/5	22192-07		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
257	Ф-2-6кВ	ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
258	Ф-4-6кВ	ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
259	Ф-8-6кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
260	ф-В/ДПР-2	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-00		
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5	19720-00		
		ТТ	С	-	-	-	-		
262	Ф-В/ДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-00		
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5	19720-00		
		ТТ	С	-	-	-	-		
263	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RAL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		

Мургазово

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
264	ДПР-2	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	ТФЭМ-35А У1-У1	0,5	150/5	3690-73				
		ТТ	В	ТФЭМ-35А У1-У1	0,5	150/5	3690-73				
		ТТ	С	-	-	-	-				
265	Т2-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	УСВ-3 пер.№ 51644-12		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(11000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(11000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(11000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТТ	А	ТЬМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05				
		ТТ	В	ТЬМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05				
		ТТ	С	ТЬМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05				
266	Т1-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	УСВ-3 пер.№ 51644-12		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(11000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(11000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(11000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТТ	А	ТЬМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05				
		ТТ	В	ТЬМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05				
		ТТ	С	ТЬМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05				
267	Ф-2-10 кВ	Прохладная									
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	УСВ-3 пер.№ 58301-14		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТШМ-10	0,5	300/5	2363-68				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТШМ-10	0,5	300/5	2363-68				
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			ЭКОМ-3000 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТШМ-10	0,5	100/5	1276-59				
ТТ	В	-	-	-	-						
268	Ф-4-10 кВ	Прохладная									
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер.№ 51644-12		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТШМ-10	0,5	100/5	1276-59				
ТТ	В	-	-	-	-						

ТТ	С	ТПШМ-10	0,5	100/5	2363-68
----	---	---------	-----	-------	---------

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
269	Ф-6-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
270	Ф-8-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	200/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	200/5	8913-82		
271	Т1-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	200/1	23256-05		
272	Ф-5-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
273	Ф-7-10 кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-1Г пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		

		ТТ	А	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
274	Ф-9-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	100/5	15128-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
275	Ф-10-10 кВ	ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	100/5	15128-07		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-10УТ2	0,5	1000/5	6009-77		
		ТТ	В	-	-	-	-		ЭКМ-3000
		ТТ	С	ТОЛ-10УТ2	0,5	1000/5	6009-77		пер. № 17049-14
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		RTU-327
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		пер. № 19495-03
276	Ф-1-10 кВ	ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10УТ2	0,5	1000/5	6009-77		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		
277	Ф-3-10 кВ	ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	150/5	25433-11		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	В	ТЛЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
278	ДШР-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		

	ТТ	А	ТВ 35-IV	0,5	200/5	3198-89
	ТТ	В	ТВ 35-IV	0,5	200/5	3198-89
	ТТ	С	-	-	-	-

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
279	ДПР-3	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФ3М 35Б-П1У1	0,5	50/5	5217-76		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	50/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
280	ДПР-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70	пер. № 17049-14	пер. № 58301-14
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ 35-IV	0,5	200/5	3198-89	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	В	ТВ 35-IV	0,5	200/5	3198-89	пер. № 19495-03	пер. № 51644-12
		ТТ	С	-	-	-	-		
281	Т2-110 кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
Нальчик									
282	Т1-110 кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	пер. № 17049-14	пер. № 58301-14
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05	пер. № 19495-03	пер. № 51644-12
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
283	ДПР-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		

		ТН	С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	0,5	200/5	200/5	200/5	200/5	3690-73	3690-73	
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1	0,5	0,5	200/5	200/5	200/5	200/5	3690-73	3690-73	
		ТТ	С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
284	Т2-110 кВ	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	(110000/√3)/(100/√3)	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
285	Ф-1-10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПJM-10	0,5	75/5	2363-68		ЭКМ-3000
		ТТ	В	-	-	-	-		пер. № 17049-14
		ТТ	С	ТПJM-10	0,5	75/5	2363-68		ССВ-1Г пер. № 58301-14
286	Ф-2-10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		УСВ-3 пер. № 19495-03
		ТТ	В	-	-	-	-		51644-12
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		
287	Ф-7-10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	50/5	15128-01		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	50/5	15128-01		
288	Ф-5-10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		

		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	150/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	150/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
289	Ф-3-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПД-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПД-10	0,5	200/5	1276-59		
290	Ф-4-10 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПД-10	0,5	50/5	1276-59		ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14
		ТТ	В	-	-	-	-		ССВ-П пер.№ 58301-14
		ТТ	С	ТПД-10	0,5	50/5	1276-59		УСВ-3 пер.№ 51644-12
291	Ф-6-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПД-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	75/5	1276-59		
292	Ф-8-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПД-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПД-10	0,5	75/5	1276-59		

293	Ф-10-10 кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	150/5	8913-82		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
294	ДПР-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
39 км									
295	Ф-10-1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-К-10 УХЛ2	0,5S	300/5	76347-19		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-К-10 УХЛ2	0,5S	300/5	76347-19		
296	Ф-10-ПЭ1	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5S	100/5	9143-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5S	100/5	9143-06		
297	ВТ1-110 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-П1В-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	В	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	С	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТТ	А	ТГ 145N	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	В	ТГ 145N	0,2S	300/5	30489-05		

ССВ-1Г
пер. №
58301-14

ЭКОМ-
3000
пер. №
17049-14

УСВ-3
пер. №
51644-12

RTU-327
пер. №
19495-03

298	Ф-10-ПЭ2	ТТ	С	ТГ 145N	0,2S	300/5	30489-05
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02
		ТН	В	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02
		ТН	С	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5S	50/5	9143-06
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5S	50/5	9143-06

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
299	Ф-10-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14				
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02						
		ТН	В	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02						
		ТН	С	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02						
		ТТ	А	ТОЛ-К-10 УХЛ2	0,5S	300/5	76347-19						
		ТТ	В	-	-	-	-						
		ТТ	С	ТОЛ-К-10 УХЛ2	0,5S	300/5	76347-19						
		300	ВТ2-110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03.01	0,5S/1,0			1	27524-04	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
				ТН	А	СРА 123	0,2			(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
ТН	В			СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06						
ТН	С			СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06						
ТТ	А			ТГ 145N	0,2S	300/5	30489-05						
ТТ	В			ТГ 145N	0,2S	300/5	30489-05						
ТТ	С			ТГ 145N	0,2S	300/5	30489-05						
301	Ф-606 6кВ			Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07				
				ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05						
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5	400/5	32139-11						
		ТТ	В	-	-	-	-						
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5	400/5	32139-11						
		302	Ф-608 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
				ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
ТН	В			НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05						
ТН	С			НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05						
ТТ	А			ТЛЛ-10-М	0,5	200/5	22192-03						

Мин. Воды

303	Ф-610 6кВ	ТТ	В	-	-	-	-	-	пер. № 51644-12
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-03	RTU-327 пер.№ 19495-03	
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
304	Ф-612 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	400/5	32139-06			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	400/5	32139-06			
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		ЭКОМ- 3000 пер. № 17049-14	ССВ-ПГ пер. № 58301-14
305	Ф-614 6кВ	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	400/5	7069-79			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	400/5	7069-79		УСВ-3 пер. № 19495-03	51644-12
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
306	Ф-64 6кВ	ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59			
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59			
		ТТ	В	-	-	-	-			
307	Ф-604 6кВ	ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59			
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТТ	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТТ	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			

308	Ф-602 6кВ	ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63	
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
309	Ф-68 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
310	Ф-66 6кВ	ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
311	Ф-62 6кВ	ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		ЭКМ-3000
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		пер.№ 17049-14
		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		пер.№ 17049-14
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		пер.№ 17049-14
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	400/5	8913-82		RTU-327
		ТТ	В	-	-	-	-		пер.№ 19495-03
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	400/5	8913-82		пер.№ 19495-03
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		ССБ-ПГ
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		пер.№ 58301-14
312	Ф-607 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		УСВ-3
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		пер.№ 51644

		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59	
313	Ф-609 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05	
		ТТ	А	ТОЛ-10УТ2	0,5	400/5	6009-77	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-10УТ2	0,5	400/5	6009-77	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
314	Ф-605 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
315	Ф-603 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
316	Ф-601 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТВJM-10	0,5	400/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВJM-10	0,5	400/5	1856-63		

317	Ф-69 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПJ-10	0,5	200/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПJ-10	0,5	200/5	1276-59
318	Ф-67 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	А	ТПJ-10	0,5	400/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПJ-10	0,5	400/5	1276-59

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
319	Ф-65 6кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССБ-ПГ пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПJ-10-M	0,5	300/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПJ-10-M	0,5	300/5	22192-03		
320	Ф-611 6кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОJ-СЭЦ-10	0,5S	75/5	32139-11		
		ТТ	В	ТОJ-СЭЦ-10	0,5S	75/5	32139-11		
		ТТ	С	ТОJ-СЭЦ-10	0,5S	75/5	32139-11		
321	Ф-63 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПJ-10	0,5	400/5	1276-59		

		ТТ	В	-	-	-	-	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЦЛ-10	0,5	400/5	1276-59				
322	Ф-61 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТТ	А	ТЦЛ-10	0,5	400/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЦЛ-10	0,5	400/5	1276-59				
323	ДПР-1 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	600/5	19720-00				
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	600/5	19720-00				
		ТТ	С	-	-	-	-				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
324	ДПР-2 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	С	-	-	-	-		
325	Л-50 110 кВ	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКМ-3000	ССВ-ПГ
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	пер.№ 17049-14	пер.№ 58301-14
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	RTU-327	УСВ-3
326	Л-34 110 кВ	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	пер.№ 19495-03	пер.№ 51644-12
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		

327	Ф-616 6кВ Технофлекс	Счетчик	А1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-20	24218-03		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-11			
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-11			
328	Ф-615 6кВ Технофлекс	Счетчик	А1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-20	24218-03		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-11			
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-11			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Невинномысская									
329	Л1-352 35кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70			
		ТТ	ТТМ-35	0,5	600/5	59982-15			
		ТТ	ТТМ-35	0,5	600/5	59982-15			
330	Ф-61 6кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТТ	ТТМ-35	0,5	600/5	59982-15			
		ТТ	ТТМ-35	0,5	600/5	59982-15			
331	Ф-63 6кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70			
		ТТ	ТТМ-35	0,5	600/5	59982-15			
		ТТ	ТТМ-35	0,5	600/5	59982-15			

ССВ-1Г
пер.№
58301-14

ЭКМ-
3000
пер.№
17049-14

RTU-327
пер.№
19495-03

			ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	
			ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	
			ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	
			ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59	
			ТТ	В	-	-	-	-	
			ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59	
332	Ф-65 бкВ	Счетчик			ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
			ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	
			ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	
			ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	
			ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59	
			ТТ	В	-	-	-	-	
			ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59	
333	Ф-62 бкВ	Счетчик			ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
			ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	
			ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	
			ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	
			ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	600/5	2473-69	
			ТТ	В	-	-	-	-	
			ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	600/5	2473-69	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
334	Ф-64 бкВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
			ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	
			ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	
			ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	
			ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68	
			ТТ	В	-	-	-	-	
			ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68	
335	Ф-66 бкВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
			ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	
			ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	
			ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	
			ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59	
			ТТ	В	-	-	-	-	
			ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59	
336	Ф-68 бкВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
								ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	ССВ-ПГ per. № 58301-14
								RTU-327 per. № 19495-03	УСВ-3 per. № 51644-12

			ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	
			ТН	В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	
			ТН	С	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	
			ТТ	А	ТЛП-10	0,5	600/5	30709-11	
			ТТ	В	-	-	-	-	
			ТТ	С	ТЛП-10	0,5	600/5	30709-11	
337	ВЛ-110 кВ Р-48	Счетчик			СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	
			ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
			ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
			ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
			ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	60541-15	
			ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	60541-15	
			ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	60541-15	
338	ВЛ-110 кВ Р-24	Счетчик			СЭТ-4ТМ.03М.16	0,2S/0,5	1	36697-12	
			ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
			ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60002-15	
			ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
			ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05	
			ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05	
			ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Зольская					
341	ВЛ-110 кВ Л-265	Счетчик		ЕА02РАLХ-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000	ССВ-1Г	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	пер. № 17049-14	пер. № 58301-14	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05			
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05			
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05			
342	ВЛ-110 кВ Л-266	Счетчик		ЕА02РАLХ-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327	УСВ-3	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	пер. № 19495-03	пер. № 51644-12	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05			
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	300/1	23256-05			

343	Ф-506 35 кВ	ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70
		ТТ	А	ТГМ-35	0,5	200/5	59982-15
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТГМ-35	0,5	200/5	59982-15

Продолжение таблицы 3

344	Ф-579 35кВ	Счетчик	4	5	6	7	8	9	10	
		ТН	А	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	ССВ-1Г per. № 58301-14	
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70			
		ТН	С	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70			
		ТТ	А	НОМ -35-66	0,5	35000/√3/100/√3	187-70			
		ТТ	В	ТГМ-35	0,5	150/5	59982-15			
		ТТ	С	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТГМ-35	0,5	150/5	59982-15			
		Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97			RTU-327 per. № 19495-03
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70			
ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70					
ТН	С	НОМ -35-66	0,5	35000/√3/100/√3	187-70					
345	Ф-508 35кВ	ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06			
		ТТ	В	-	-	-	-			

346	ДПР-1 27,5кВ	ТТ	С	ТВ-35	0,5	200/5	19720-06			
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70			
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	35000/√3/100/√3	912-70			
		ТН	С	-	-	-	-			
		ТТ	А	ТФМ-35-П	0,5	200/5	17552-98			
		ТТ	В	ТФМ-35-П	0,5	200/5	17552-98			
		ТТ	С	-	-	-	-			
		347	ДПР-2 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
				ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
ТН	В			ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70			
ТН	С			-	-	-	-			
ТТ	А			ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	200/5	3690-73			
ТТ	В			ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73			
ТТ	С			-	-	-	-			
Ессентуки										
348	Ф-161			Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	
				ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТТ	А	ТТЛМ-10	0,5	150/5	2363-68			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТТЛМ-10	0,5	150/5	2363-68			
		Ессентуки								
		349	Ф-162	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	
				ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
ТН	В			НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
ТН	С			НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
ТТ	А			ТТЛМ-10	0,5	150/5	2363-68			
ТТ	В			-	-	-	-			
ТТ	С			ТТЛМ-10	0,5	150/5	2363-68			
350	Ф-163			Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	
				ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
				ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТТ	А	ТТЛМ-10	0,5	150/5	2363-68			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТТЛМ-10	0,5	150/5	2363-68			
		Ессентуки								
		ЭКОМ-3000								
		ССВ-1Г пер. № 58301-14								
УСВ-3 пер. № 19495-03										
51644-12										

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
349	Ф-162	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТТЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТТЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
350	Ф-163	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТТЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТТЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		

351	Ф-164	ТТ	В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЦЛМ-10	0,5	0,5	150/5	2363-68	-	-	-	-	-	-
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	0,5S	1	16666-97	-	-	-	-	-	-
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	0,5	10000/100	831-69	-	-	-	-	-	-
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	0,5	10000/100	831-69	-	-	-	-	-	-
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	0,5	10000/100	831-69	-	-	-	-	-	-
		ТТ	А	ТЦЛМ-10	0,5	0,5	50/5	2363-68	-	-	-	-	-	-
		ТТ	В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЦЛМ-10	0,5	0,5	50/5	2363-68	-	-	-	-	-	-
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	0,5S	1	16666-97	-	-	-	-	-	-
352	ТСН-1	ТН	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ТН	В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ТН	С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	0,5S	150/5	22656-02	-	-	-	-	-	
		ТТ	В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	0,5S	150/5	22656-02	-	-	-	-	-	
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	0,5S	1	16666-97	-	-	-	-	-	-
		ТН	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ТН	В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ТН	С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
353	ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66	0,5	0,5	300/5	22656-02	-	-	-	-	-	
		ТТ	В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ТТ	С	Т-0,66	0,5	0,5	300/5	22656-02	-	-	-	-	-	
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	0,5S	1	16666-97	-	-	-	-	-	
		ТТ	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ТТ	С	Т-0,66	0,5	0,5	300/5	22656-02	-	-	-	-	-	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Бешраг										
354	Ф-63 6кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	ССВ-1Г per. № 58301-14	
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53			
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53			
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53			
		ТТ	А	ТТФМ-10	0,5	400/5	814-53			
		ТТ	В	-	-	-	-			
355	ТСН-1	ТТ	С	ТТФМ-10	0,5	400/5	814-53	RTU-327 per. № 19495-03	УСВ-3 per. № 51644-12	
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	-	-	-	-			
		ТН	В	-	-	-	-			

361	Ф-104	ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПJM-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПJM-10	0,5	100/5	2363-68		
362	Ф-105	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТВJM-10	0,5	150/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВJM-10	0,5	150/5	1856-63		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
363	Ф-106	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТВJM-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВJM-10	0,5	100/5	1856-63		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
364	Ф-107	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-ПГ пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	300/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
365	Ф-108	ТТ	С	ТВК-10	0,5	300/5	8913-82	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		

367	ДЦР-1	ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00	
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63	
		Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	
		ТН	С	-	-	-	-	
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5	19720-00	
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5	19720-00	
368	Л-150 ВЛ-110кВ	ТТ	С	-	-	-	-	
		Счетчик		ЕА02RALX-Р3В-4	0,2S	1	16666-97	
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94	
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94	
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94	
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
369	Л-49 ВЛ-110кВ	Счетчик		ЕА02RALX-Р3В-4	0,2S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
370	Л-45 ВЛ-110кВ	ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		Счетчик		ЕА02RALX-Р3В-4	0,2S	1	16666-97		
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		

			В	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
371	Л-149 ВЛ-110кВ	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S	1	16666-97		
		ТН	А	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	60541-15		
Мин-Воды									
372	ПЭ-10кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,2	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,2	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,2	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	100/5	32139-06		ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	100/5	32139-06		
373	Ф-64	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		ЭКОМ- 3000 пер. № 17049-14
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	32139-06		УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	32139-06		RTU-327 пер. № 19495-03

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
374	Ф-63	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	300/5	32139-06		УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	300/5	32139-06		
375	Ф-65	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		

			ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
			ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
			ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	32139-06	
			ТТ	В	-	-	-	-	
			ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	32139-06	
376	Ф-61	Счетчик			ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
			ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
			ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
			ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
			ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	50/5	32139-06	
			ТТ	В	-	-	-	-	
			ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	50/5	32139-06	
377	Ф-62	Счетчик			ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
			ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07	
			ТН	В	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07	
			ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07	
			ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	32139-06	
			ТТ	В	-	-	-	-	
			ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	32139-06	
378	Ф-66	Счетчик			ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
			ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07	
			ТН	В	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07	
			ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07	
			ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	300/5	32139-06	
			ТТ	В	-	-	-	-	
			ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	300/5	32139-06	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
379	Ф-67	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	32139-06		УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	32139-06		
380	Ф-68	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер.№ 19495-03	

			ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
			ТН	В	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
			ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
			ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	400/5	32139-06		
			ТТ	В	-	-	-	-		
			ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	400/5	32139-06		
381	Ф-69		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
			ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
			ТН	В	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
			ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-07		
			ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	400/5	32139-06		
			ТТ	В	-	-	-	-		
			ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	400/5	32139-06		
382	ТСН-1		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
			ТН	А	-	-	-	-		
			ТН	В	-	-	-	-		
			ТН	С	-	-	-	-		
			ТТ	А	Т-0,66 МУЗ	0,5	600/5	36382-07		
			ТТ	В	-	-	-	-		
			ТТ	С	Т-0,66 МУЗ	0,5	600/5	36382-07		
383	ТСН-2		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
			ТН	А	-	-	-	-		
			ТН	В	-	-	-	-		
			ТН	С	-	-	-	-		
			ТТ	А	Т-0,66 МУЗ	0,5	600/5	36382-07		
			ТТ	В	-	-	-	-		
			ТТ	С	Т-0,66 МУЗ	0,5	600/5	36382-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Минутка				
384	Ф-161	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	ЭКОМ- 3000 пер. № 17049-14	
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	100/5	32139-06	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	В	-	-	-	-	RTU-327	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	100/5	32139-06		

385	Ф-162	Счетчик	А	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	рег.№ 19495-03
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТТ	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	600/5	32139-06	
			ТТ	-	-	-	-	
			ТТ	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	600/5	32139-06	
			Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
386	Ф-163	Счетчик	А	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	рег.№ 19495-03
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТТ	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	600/5	32139-06	
			ТТ	-	-	-	-	
			ТТ	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	600/5	32139-06	
			Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
387	ПЭ-1 10кВ	Счетчик	А	А1805RLX-P4G-DW3	0,5S/1,0	1	31857-06	рег.№ 19495-03
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТТ	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	50/5	32139-06	
			ТТ	-	-	-	-	
			ТТ	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	50/5	32139-06	
			Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
388	Ф-164	Счетчик	А	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	рег.№ 19495-03
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТТ	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	600/5	32139-06	
			ТТ	-	-	-	-	
			ТТ	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	600/5	32139-06	
			Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
389	Ф-165	Счетчик	А	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ- 3000 рег.№ 17049-14
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТТ	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	300/5	32139-06	
			ТТ	-	-	-	-	
			ТТ	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	300/5	32139-06	
			Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
390	Ф-166	Счетчик	А	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	УСВ-3 рег.№ 51644-12
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТТ	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	300/5	32139-06	
			ТТ	-	-	-	-	
			ТТ	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	300/5	32139-06	
			Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
389	Ф-165	Счетчик	А	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ- 3000 рег.№ 17049-14	
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
			ТТ	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	300/5	32139-06		
			ТТ	-	-	-	-		
			ТТ	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	300/5	32139-06		
			Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
390	Ф-166	Счетчик	А	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	УСВ-3 рег.№ 51644-12	
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
			ТТ	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	300/5	32139-06		
			ТТ	-	-	-	-		
			ТТ	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	300/5	32139-06		
			Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
			ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		

		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	50/5	32139-06	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	50/5	32139-06	
391	ПЭ-2 10кВ	Счетчик		A1805RLX-P4G-DW3	0,5S/1,0	1	31857-06	
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	50/5	32139-06	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	50/5	32139-06	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	50/5	32139-06	
392	ТСН-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	-	-	-	-	
		ТН	В	-	-	-	-	
		ТН	С	-	-	-	-	
		ТТ	А	Т-0,66 УЗ	0,5	400/5	15764-96	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5	400/5	15764-96	
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5S/1,0	1	16666-97	
393	ТСН-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	-	-	-	-	
		ТН	В	-	-	-	-	
		ТН	С	-	-	-	-	
		ТТ	А	Т-0,66 УЗ	0,5	400/5	15764-96	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5	400/5	15764-96	
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5	400/5	15764-96	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Северская							
394	ДПР-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70	пер.№ 58301-14	
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70	пер.№ 17049-14	
		ТН	С	-	-	-	-	РТУ-327	
		ТТ	А	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73	УСВ-3	
		ТТ	В	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		

395	ДПР-2	ТТ	С	-	-	-	-	пер.№ 19495-03	пер.№ 51644-12
		Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70			
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70			
396	ВЛ-110 Крымская1	ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04			
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
397	ВЛ-110 Новотроицкая	ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
398	ОМВ-110 кВ	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
399	ВЛ-110 Крымская2	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		

400	Абнская 110 кВ	ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05	рег.№ 19495-03	рег. № 51644-12
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110 УХЛП	0,2S	400/1	23256-05		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
401	ДПР1 27,5кВ	ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	рег.№ 19495-03	рег. № 51644-12
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
402	ДПР2 27,5кВ	ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73	рег.№ 19495-03	рег. № 51644-12
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
403	ДПР3 27,5кВ	ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70	рег.№ 19495-03	рег. № 51644-12
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73				
ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73				
ТТ	С	-	-	-	-				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
404	ДПР4 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ- 3000	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		

405	Ф1-10	ТТ А	-	-	-	-	-	пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ В	ТФЗМ-35А -У1	0,5	200/5	3690-73	-		
		ТТ С	-	-	-	-	-		
406	Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03		
		ТН А	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12			
		ТН В	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12			
		ТН С	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12			
		ТТ А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	150/5	51623-12			
		ТТ В	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	150/5	51623-12			
		ТТ С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	150/5	51623-12			
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН А	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12			
407	Ф9-10	ТН В	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12			
		ТН С	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12			
		ТТ А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	150/5	51623-12			
		ТТ В	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	150/5	51623-12			
		ТТ С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	150/5	51623-12			
		Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН А	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12			
		ТН В	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12			
		ТН С	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12			
408	ТП-1-110 кВ	ТТ А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	150/5	51623-12			
		ТТ В	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	150/5	51623-12			
		ТТ С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	150/5	51623-12			
		Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН А	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12			
		ТН В	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12			
		ТН С	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12			
		ТТ А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	150/5	51623-12			
		ТТ В	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	150/5	51623-12			
409	ТП-2-110 кВ	ТТ С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	150/5	51623-12			
		Счетчик	Гайдук	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН А	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08			
		ТН В	VAU-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08			
		ТН С	VAU-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08			
		ТТ А	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08			
		ТТ В	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08			
		ТТ С	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08			
		ТТ	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409	ТП-2-110 кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-ПГ пер. № 58301-14
		ТН А		VAU-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТН В		VAU-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		
		ТН С		VAU-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08		

410	ДПР1 27,5кВ	ТТ	А	VAU-123	0,2S	200/1	400888-08	RTU-327 рег.№ 19495-03	УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТТ	В	VAU-123	0,2S	200/1	400888-08		
		ТТ	С	VAU-123	0,2S	200/1	400888-08		
411	ДПР2 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
412	ф1 10кВ	ТН	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	400/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	400/5	22192-03		
413	ф3 10кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
414	ф5 10кВ	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000	ССВ-1Г рег.№
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		

415	ф6 10кВ	ТН В НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	58301-14 пер.№ 17049-14 УСВ-3 пер.№ 51644-12	
		ТН С НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ А ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТТ В -	-	-	-		
		ТТ С ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		Счетчик	А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1		31857-06
		ТН А НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
416	ф8 10кВ	ТН В НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ А ТПЛ-10-М	0,5	10/5	22192-03		
		ТТ В -	-	-	-		
		ТТ С ТПЛ-10-М	0,5	10/5	22192-03		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН А НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
417	ООО "Альтертермина Л"	ТН В НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ А ТПЛ-СЭЦ-10	0,5	600/5	71808-18		
		ТТ В -	-	-	-		
		ТТ С ТПЛ-СЭЦ-10	0,5	600/5	71808-18		
		Счетчик	A1802RALXQV-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
		ТН А -	-	-	-		
		ТН В -	-	-	-		
418	ТСН1 0,4кВ	ТН С -	-	-	-		
		ТТ А ТТИ	0,5	50/5	28139-07		
		ТТ В ТТИ	0,5	50/5	28139-07		
		ТТ С ТТИ	0,5	50/5	28139-07		
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН А -	-	-	-		
		ТН В -	-	-	-		
419	ТСН2 0,4кВ	ТН С -	-	-	-		
		ТТ А Т-0,66У3	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ В Т-0,66У3	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ С Т-0,66У3	0,5S	300/5	22656-02		
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН А -	-	-	-		
		ТН В -	-	-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
419	ТСН2 0,4кВ	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		

		ТН	А	-	-	-	-	-	-	-	-	
420	Т2-27,5	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97					
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70					
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70					
		ТН	С	-	-	-	-					
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5S	1000/5	22656-02					
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5S	1000/5	22656-02					
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5S	1000/5	22656-02					
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97					
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70					
421	ДПР-27,5	ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70					
		ТН	С	-	-	-	-					
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73					
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73					
		ТТ	С	-	-	-	-					
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97					
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70					
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70					
		ТН	С	-	-	-	-					
422	СЦБ 1	ТТ	А	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73					
		ТТ	В	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73					
		ТТ	С	-	-	-	-					
		Счетчик		A1802RALXQV-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06					
		ТН	А	-	-	-	-					
		ТН	В	-	-	-	-					
		ТН	С	-	-	-	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5	100/5	51516-12					
		ТТ	В	-	-	-	-					
423	СЦБ-2	ТТ	С	Т-0,66	0,5	100/5	51516-12					
		Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97					
		ТН	А	-	-	-	-					
		ТН	В	-	-	-	-					
		ТН	С	-	-	-	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5	100/5	51516-12					
		ТТ	В	-	-	-	-					
		ТТ	С	Т-0,66	0,5	100/5	51516-12					
		ТТ	С	Т-0,66	0,5	100/5	51516-12					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
424	ТСН	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		

		ТН	А	-	-	-	-	-	-	-
425	ВЛ1 220 кВ НПС-8	Счетчик	А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5		1		31857-06		
		ТН	А	ЗНОГ-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)		61431-15		
		ТН	В	ЗНОГ-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)		61431-15		
		ТН	С	ЗНОГ-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)		61431-15		
		ТТ	А	ТОГФ-220	0,2S	1000/5		61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-220	0,2S	1000/5		61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-220	0,2S	1000/5		61432-15		
		Счетчик	А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5		1		31857-06		
		ТН	А	ЗНОГ-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)		61431-15		
ТН	В	ЗНОГ-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)		61431-15				
ТН	С	ЗНОГ-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)		61431-15				
ТТ	А	ТОГФ-220	0,2S	1000/5		61432-15				
ТТ	В	ТОГФ-220	0,2S	1000/5		61432-15				
ТТ	С	ТОГФ-220	0,2S	1000/5		61432-15				
426	ВЛ1 220 кВ Чекон	Счетчик	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0		1		31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100		35505-07		
		ТН	В	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100		35505-07		
		ТН	С	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100		35505-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	50/5		25433-11		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	50/5		25433-11		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	50/5		25433-11		
		Счетчик	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0		1		31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100		35505-07		
ТН	В	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100		35505-07				
ТН	С	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100		35505-07				
ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	100/5		25433-11				
ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	100/5		25433-11				
ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	100/5		25433-11				
427	Ф1 ПЭ 10кВ	Счетчик	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0		1		31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100		35505-07		
		ТН	В	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100		35505-07		
		ТН	С	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100		35505-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	50/5		25433-11		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	50/5		25433-11		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	50/5		25433-11		
		Счетчик	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0		1		31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100		35505-07		
ТН	В	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100		35505-07				
ТН	С	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100		35505-07				
ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	100/5		25433-11				
ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	100/5		25433-11				
ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	100/5		25433-11				
428	Ф2 ПЭ 10кВ	Счетчик	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0		1		31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100		35505-07		
		ТН	В	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100		35505-07		
		ТН	С	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100		35505-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	100/5		25433-11		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	100/5		25433-11		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	100/5		25433-11		
		Счетчик	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0		1		31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100		35505-07		
ТН	В	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100		35505-07				
ТН	С	ЗНОЛПМИ-10	0,5	10000/100		35505-07				
ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	100/5		25433-11				
ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	100/5		25433-11				
ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	100/5		25433-11				

ЭКОН-3000 пер. № 17049-14
ССВ-1Г пер. № 58301-14
RTU-327 пер. № 41907-09
УСВ-3 пер. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

		Чекон											
429	ВЛ1 220 Киевская	Счетчик	А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-06	ТН А	ЗНГ-УЭТМ®-220	(220000/√3)/(100/√3)	53343-13	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
							ТН В	ЗНГ-УЭТМ®-220	(220000/√3)/(100/√3)	53343-13			
							ТН С	ЗНГ-УЭТМ®-220	(220000/√3)/(100/√3)	53343-13			
							ТТ А	ТРГ-УЭТМ®-220	1000/5	53971-13			
							ТТ В	ТРГ-УЭТМ®-220	1000/5	53971-13			
							ТТ С	ТРГ-УЭТМ®-220	1000/5	53971-13			
							Счетчик	А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I			31857-06
							ТН А	ЗНГ-УЭТМ®-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)			53343-13
							ТН В	ЗНГ-УЭТМ®-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)			53343-13
ТН С	ЗНГ-УЭТМ®-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	53343-13									
ТТ А	ТРГ-УЭТМ®-220	0,2	1000/5	53971-13									
ТТ В	ТРГ-УЭТМ®-220	0,2	1000/5	53971-13									
ТТ С	ТРГ-УЭТМ®-220	0,2	1000/5	53971-13									
430	ВЛ2 220 Бужора	Счетчик	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	I	31857-06	ТН А	ЗНОЛПИИ-10	10000/100	35505-07	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
							ТН В	ЗНОЛПИИ-10	10000/100	35505-07			
							ТН С	ЗНОЛПИИ-10	10000/100	35505-07			
							ТТ А	ТЛЮ-10	100/5	25433-11			
							ТТ В	ТЛЮ-10	100/5	25433-11			
							ТТ С	ТЛЮ-10	100/5	25433-11			
							Счетчик	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	I			31857-06
							ТН А	ЗНОЛПИИ-10	0,5	10000/100			35505-07
							ТН В	ЗНОЛПИИ-10	0,5	10000/100			35505-07
ТН С	ЗНОЛПИИ-10	0,5	10000/100	35505-07									
ТТ А	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-11									
ТТ В	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-11									
ТТ С	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-11									
431	Ф1 ПЭ 10кВ	Счетчик	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	I	31857-06	ТН А	ЗНОЛПИИ-10	10000/100	35505-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
							ТН В	ЗНОЛПИИ-10	10000/100	35505-07			
							ТН С	ЗНОЛПИИ-10	10000/100	35505-07			
							ТТ А	ТЛЮ-10	100/5	25433-11			
							ТТ В	ТЛЮ-10	100/5	25433-11			
							ТТ С	ТЛЮ-10	100/5	25433-11			
							Счетчик	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	I			31857-06
							ТН А	ЗНОЛПИИ-10	0,5	10000/100			35505-07
							ТН В	ЗНОЛПИИ-10	0,5	10000/100			35505-07
ТН С	ЗНОЛПИИ-10	0,5	10000/100	35505-07									
ТТ А	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-11									
ТТ В	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-11									
ТТ С	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-11									
432	Ф2 ПЭ 10кВ	Счетчик	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	I	31857-06	ТН А	ЗНОЛПИИ-10	10000/100	35505-07	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
							ТН В	ЗНОЛПИИ-10	10000/100	35505-07			
							ТН С	ЗНОЛПИИ-10	10000/100	35505-07			
							ТТ А	ТЛЮ-10	100/5	25433-11			
							ТТ В	ТЛЮ-10	100/5	25433-11			
							ТТ С	ТЛЮ-10	100/5	25433-11			
							Счетчик	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	I			31857-06
							ТН А	ЗНОЛПИИ-10	0,5	10000/100			35505-07
							ТН В	ЗНОЛПИИ-10	0,5	10000/100			35505-07
ТН С	ЗНОЛПИИ-10	0,5	10000/100	35505-07									
ТТ А	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-11									
ТТ В	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-11									
ТТ С	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-11									
433	ВЛ-220 кВ Бужора	Счетчик	А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-06	ТН А	ЗНОГ-220	(220000/√3)/(100/√3)	61431-15	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
							ТН В	ЗНОГ-220	(220000/√3)/(100/√3)	61431-15			
							ТН С	ЗНОГ-220	(220000/√3)/(100/√3)	61431-15			
							ТТ А	ТОГФ-220	1000/5	61432-15			
							ТТ В	ТОГФ-220	1000/5	61432-15			
							ТТ С	ТОГФ-220	1000/5	61432-15			
							Счетчик	А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I			31857-06
							ТН А	ЗНОГ-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)			61431-15
							ТН В	ЗНОГ-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)			61431-15
ТН С	ЗНОГ-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	61431-15									
ТТ А	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15									
ТТ В	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15									
ТТ С	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15									
Виноградная													
433	ВЛ-220 кВ Бужора	Счетчик	А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-06	ТН А	ЗНОГ-220	(220000/√3)/(100/√3)	61431-15	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
							ТН В	ЗНОГ-220	(220000/√3)/(100/√3)	61431-15			
							ТН С	ЗНОГ-220	(220000/√3)/(100/√3)	61431-15			
							ТТ А	ТОГФ-220	1000/5	61432-15			
							ТТ В	ТОГФ-220	1000/5	61432-15			
							ТТ С	ТОГФ-220	1000/5	61432-15			
							Счетчик	А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I			31857-06
							ТН А	ЗНОГ-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)			61431-15
							ТН В	ЗНОГ-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)			61431-15
ТН С	ЗНОГ-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	61431-15									
ТТ А	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15									
ТТ В	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15									
ТТ С	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15									

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

434	ВЛ-220 кВ Тамань	Счетчик	А	А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
			ТН	ЗНОГ-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	61431-15		
			ТН	ЗНОГ-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	61431-15		
			ТН	ЗНОГ-220	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	61431-15		
			ТТ	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15		
			ТТ	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15		
			ТТ	ТОГФ-220	0,2S	1000/5	61432-15		
			Счетчик	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
			ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
			ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17					
ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17					
ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17					
ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17					
435	Ф 1 ПЭ	Счетчик	А	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
			ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
			ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
			ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
			ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17		
			ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17		
			ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17		
			Счетчик	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
			ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
			ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17					
ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17					
ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17					
ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17					
436	Ф 2 ПЭ	Счетчик	А	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
			ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
			ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
			ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
			ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17		
			ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17		
			ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17		
			Счетчик	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
			ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
			ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17					
ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17					
ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17					
ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17					
437	Ф 2.1 ПЭ	Счетчик	А	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
			ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
			ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
			ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
			ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17		
			ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17		
			ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17		
			Счетчик	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
			ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
			ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17					
ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17					
ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17					
ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17					
438	Ф 2.2 ПЭ	Счетчик	А	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
			ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
			ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
			ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
			ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17		
			ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17		
			ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17		
			Счетчик	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
			ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
			ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17		
ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	10000/100	69604-17					
ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17					
ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17					
ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	100/5	69606-17					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Вышестеблиевская					
439	ВЛ-110 Портовая тяг	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	A1802RALQ-P4GB-DW-4 ЗНОГ-110 ЗНОГ-110 ЗНОГ-110 ТОГФ-110 ТОГФ-110 ТОГФ-110	0,2S/0,5 0,2 0,2 0,2 0,2S 0,2S 0,2S	1 (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) 1000/5 1000/5 1000/5	31857-06 61431-15 61431-15 61431-15 61432-15 61432-15 61432-15			
440	ВЛ-110 ПС Вышестеб	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	A1802RALQ-P4GB-DW-4 ЗНОГ-110 ЗНОГ-110 ЗНОГ-110 ТОГФ-110 ТОГФ-110 ТОГФ-110	0,2S/0,5 0,2 0,2 0,2 0,2S 0,2S 0,2S	1 (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) 1000/5 1000/5 1000/5	31857-06 61431-15 61431-15 61431-15 61432-15 61432-15 61432-15			
441	ПЭ Ф1-ПЭ	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	A1805RL-P4G-DW-4 ЗНОЛП-НТЗ-10 ЗНОЛП-НТЗ-10 ЗНОЛП-НТЗ-10 ТОЛ-НТЗ-10 ТОЛ-НТЗ-10 ТОЛ-НТЗ-10	0,5S/1,0 0,5 0,5 0,5 0,2S 0,2S 0,2S	1 10000/100 10000/100 10000/100 1500/5 1500/5 1500/5	31857-06 51676-12 51676-12 51676-12 51679-12 51679-12 51679-12	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
442	ПЭ Ф2-ПЭ	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	A1805RL-P4G-DW-4 ЗНОЛП-НТЗ-10 ЗНОЛП-НТЗ-10 ЗНОЛП-НТЗ-10 ТОЛ-НТЗ-10 ТОЛ-НТЗ-10 ТОЛ-НТЗ-10	0,5S/1,0 0,5 0,5 0,5 0,2S 0,2S 0,2S	1 10000/100 10000/100 10000/100 1500/5 1500/5 1500/5	31857-06 51676-12 51676-12 51676-12 51679-12 51679-12 51679-12	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12	
443	ПЭ Ф8-ПЭ на Кавказ	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	A1805RL-P4G-DW-4 ЗНОЛП-НТЗ-10 ЗНОЛП-НТЗ-10 ЗНОЛП-НТЗ-10 ТОЛ-НТЗ-10 ТОЛ-НТЗ-10 ТОЛ-НТЗ-10	0,5S/1,0 0,5 0,5 0,5 0,2S 0,2S 0,2S	1 10000/100 10000/100 10000/100 1500/5 1500/5 1500/5	31857-06 51676-12 51676-12 51676-12 51679-12 51679-12 51679-12			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Портовая				
444	ВЛ-110 Порт	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	61431-15		
		ТН	В	ЗНОГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	61431-15		
		ТН	С	ЗНОГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	61431-15		
		ТТ	А	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
445	ВЛ-110 Вышестебл тяг	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	61431-15		
		ТН	В	ЗНОГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	61431-15		
		ТН	С	ЗНОГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	61431-15		
		ТТ	А	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-110	0,2S	1000/5	61432-15		
446	φ1-ПЭ "Портовая"	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
447	φ2-ПЭ "Вышестеблевская"	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
448	φ4-ПЭ "Резерв"	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	1000/5	69606-17		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Лазаревская				
449	ф.6	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-11		
450	ф.8 ПГ	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	600/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	600/5	25433-11		
451	ПЭ-2	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	150/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	150/5	25433-11		
452	ф.7 (ПГ)	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	800/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	800/5	25433-11		
453	ПЭ-1	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	30/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	30/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
454	ф.3	Счетчик								
		ТН	А1802RL-P4G-DW-3		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	НАМИТ-10 -2 УХЛ2		0,2	10000/100	16687-07			
		ТН	НАМИТ-10 -2 УХЛ2		0,2	10000/100	16687-07			
		ТН	НАМИТ-10 -2 УХЛ2		0,2	10000/100	16687-07			
		ТТ	ТЛЮ-10		0,5	400/5	25433-11			
		ТТ	-		-	-	-			
		ТТ	ТЛЮ-10		0,5	400/5	25433-11			
		Счетчик	А1802RL-P4G-DW-3		0,2S/0,5	1	31857-06			
		455	ф.4	ТН	НАМИТ-10 -2 УХЛ2		0,2	10000/100	16687-07	
ТН	НАМИТ-10 -2 УХЛ2				0,2	10000/100	16687-07			
ТН	НАМИТ-10 -2 УХЛ2				0,2	10000/100	16687-07			
ТТ	ТЛЮ-10				0,5	400/5	25433-11			
ТТ	-				-	-	-			
ТТ	ТЛЮ-10				0,5	400/5	25433-11			
Счетчик	А1802RAL-P4GB-DW-4				0,2S/0,5	1	31857-06			
ТН	CPA 123				0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96			
ТН	CPA 123				0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96			
ТН	CPA 123				0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96			
456	ВТ-1	ТТ	ТРГ-110 II* УХЛII		0,2S	100/1	26813-06			
		ТТ	ТРГ-110 II* УХЛII		0,2S	100/1	26813-06			
		ТТ	ТРГ-110 II* УХЛII		0,2S	100/1	26813-06			
		Счетчик	А1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	CPA 123		0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96			
		ТН	CPA 123		0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96			
		ТН	CPA 123		0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96			
		ТТ	ТРГ-110 II* УХЛII		0,2S	100/1	26813-06			
		ТТ	ТРГ-110 II* УХЛII		0,2S	100/1	26813-06			
		ТТ	ТРГ-110 II* УХЛII		0,2S	100/1	26813-06			
457	ВТ-2	Счетчик								
		ТН	А1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	CPA 123		0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96			
		ТН	CPA 123		0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96			
		ТН	CPA 123		0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96			
		ТТ	ТРГ-110 II* УХЛII		0,2S	100/1	26813-06			
		ТТ	ТРГ-110 II* УХЛII		0,2S	100/1	26813-06			
		ТТ	ТРГ-110 II* УХЛII		0,2S	100/1	26813-06			
		Счетчик								
		ТТ	ТРГ-110 II* УХЛII		0,2S	100/1	26813-06			
458	ПЭ-2 яч.№8	Счетчик								
		ТН	А1805RL-P4G-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-06			
		ТН	ЗНОЛ06-10У3		0,5	10000/√3/100/√3	3344-08			
		ТН	ЗНОЛ06-10У3		0,5	10000/√3/100/√3	3344-08			
		ТН	ЗНОЛ06-10У3		0,5	10000/√3/100/√3	3344-08			
		ТТ	ТЛЮ-10		0,5	50/5	25433-08			
		ТТ	-		-	-	-			
		ТТ	ТЛЮ-10		0,5	50/5	25433-08			
		Счетчик								
		ТТ	ТРГ-110 II* УХЛII		0,2S	100/1	26813-06			

Магистра

ЭКОМ-3000
пер. № 17049-14

ССВ-1Г
пер. № 58301-14

УСВ-3
пер. № 51644-12

RTU-327
пер. № 19495-03

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
459	ПЭ-2 яч.№9	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-IT пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	50/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	50/5	25433-08		
		Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
460	ПЭ-1 яч.№2	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-IT пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	50/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	50/5	25433-08		
		Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
461	ПЭ-1 яч.№3	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-IT пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	50/5	25433-08		
		Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08		
462	Ввод-1	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-IT пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	4MT40,5	0,2	35000/√3/100/√3	35057-07		
		ТН	В	4MT40,5	0,2	35000/√3/100/√3	35057-07		
		ТН	С	4MT40,5	0,2	35000/√3/100/√3	35057-07		
		ТТ	А	4 MC7	0,2S	200/5	70798-18		
		ТТ	В	4 MC7	0,2S	200/5	70798-18		
		ТТ	С	4 MC7	0,2S	200/5	70798-18		
		Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	4MT40,5	0,2	35000/√3/100/√3	35057-07		
		ТН	В	4MT40,5	0,2	35000/√3/100/√3	35057-07		
463	Ввод-2	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03	ССВ-IT пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	4MT40,5	0,2	35000/√3/100/√3	35057-07		
		ТН	В	4MT40,5	0,2	35000/√3/100/√3	35057-07		
		ТН	С	4MT40,5	0,2	35000/√3/100/√3	35057-07		
		ТТ	А	4 MC7	0,2S	200/5	70798-18		
		ТТ	В	4 MC7	0,2S	200/5	70798-18		
		ТТ	С	4 MC7	0,2S	200/5	70798-18		
		Счетчик		A1802RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	4MT40,5	0,2	35000/√3/100/√3	35057-07		
		ТН	В	4MT40,5	0,2	35000/√3/100/√3	35057-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Якорная шель									
464	Т-1	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИТ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИТ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИТ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06		
		Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96		
ТН	В	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96				
ТН	С	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96				
ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06				
ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06				
ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	26813-06				
466	ф.3	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-08		
		Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
ТН	В	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07				
ТН	С	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07				
ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-08				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-08				
467	ПЭ-1	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-08		
		Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
ТН	В	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07				
ТН	С	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07				
ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-08				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-08				
468	ф.5	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-08		
		Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
ТН	В	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07				
ТН	С	НАМИТ-10 -2 У2	0,2	10000/100	16687-07				
ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-08				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-08				

ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08
----	---	--------	------	-------	----------

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
469	ф.4	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАМИТ-10-2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-08		
470	ПЭ-2	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАМИТ-10-2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	150/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	150/5	25433-08		
471	ф.6	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАМИТ-10-2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2 У2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
472	Т-1	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	800/5	518-50		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	800/5	518-50		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
473	ПЭ-2	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
Кабардинская									
472	Т-1	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	800/5	518-50		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	800/5	518-50		
473	ПЭ-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		

	ТТ	В	-	-	-	-	-	-	-
	ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
474	ф.ПП	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59			
		ТТ	В	-	-	-	1261-59			
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59			
475	Т-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59			
		ТТ	В	-	-	-	-		ЭКОМ-3000	ССВ-ПГ
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		пер. № 17049-14	58301-14
476	ф.4	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59			
		ТТ	В	-	-	-	-		RTU-327	УСВ-3
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		пер. № 19495-03	51644-12
477	ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59			
478	ф.7 Престиж	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-07			
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59			
		ТТ	С	ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-07			

			ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
			ТТ	А	ТПJM-10	0,5	100/5	2363-68	
			ТТ	В	-	-	-	-	
			ТТ	С	ТПJM-10	0,5	100/5	2363-68	

Продолжение таблицы 3

479	2 ф.6	3 Счетчик	4	5	6	7	8	9	10
		ТН	А	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	В	ТПJM-10	0,5	150/5	2363-68		ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	С	ТПJM-10	0,5	150/5	2363-68		
480	ф.МСП-7	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	-	-	-	-		ЭКОМ- 3000 пер. № 17049-14
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		

Куринская

481	ВЛ Тверская	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	ТМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
482	ВЛ Кривенковская	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	ТМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	С	ТМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		

483	ПЭ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХJ2	0,5	10000/100	20186-00	
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХJ2	0,5	10000/100	20186-00	
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХJ2	0,5	10000/100	20186-00	
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
484	ф.2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХJ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХJ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХJ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-03				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-03				
		485	ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
				ТН	А	НАМИ-10-95 УХJ2	0,5	10000/100	20186-00		
ТН	В			НАМИ-10-95 УХJ2	0,5	10000/100	20186-00				
ТН	С			НАМИ-10-95 УХJ2	0,5	10000/100	20186-00				
ТТ	А			ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		ЭКМ-3000		
ТТ	В			-	-	-	-		пер. № 17049-14		
ТТ	С			ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		ССВ-1Г пер. № 58301-14		
486	ф.3			Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
				ТН	А	НАМИ-10-95 УХJ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХJ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХJ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		RTU-327		
		ТТ	В	-	-	-	-		пер. № 19495-03		
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		УСВ-3 пер. № 51644-12		
		487	ф.ПГ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
				ТН	А	НАМИ-10-95 УХJ2	0,5	10000/100	20186-00		
ТН	В			НАМИ-10-95 УХJ2	0,5	10000/100	20186-00				
ТН	С			НАМИ-10-95 УХJ2	0,5	10000/100	20186-00				
ТТ	А			ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00				
ТТ	В			-	-	-	-				
ТТ	С			ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-00				

Тверская

488	Центр. II	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
-----	-----------	---------	--	----------------	----------	---	----------	--	--

	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТТ	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
		ТТ	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
		ТТ	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
489	Куринская	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1					
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	31857-06				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	24218-03				
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05				
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05				
490	Кабардинская	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1					
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	31857-06				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	24218-03				
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05				
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05				
491	Центр. I	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1					
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	16666-97				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	24218-03				
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05				
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05				
492	Комсомольская	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1					
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	16666-97				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	24218-03				
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05				

ЭКОМ-3000
пер. № 17049-14

ССВ-ПГ
пер. № 58301-14

УСВ-3
пер. № 19495-03
51644-12

RTU-327

493	ВЛ Ерик	ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05	
		Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-07	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(11000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(11000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(11000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05	
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05	
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
494	Хадыженск	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(11000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(11000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(11000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05			
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05			
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05			
		Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(11000/√3)/(100/√3)	24218-03			
495	ПТ-1	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(11000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(11000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05			
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05			
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05			
		Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69			
496	Т-2	ТТ	А	ТШМ-10	0,5	400/5	2363-68			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТШМ-10	0,5	400/5	2363-68			
		Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69			
		ТТ	А	ТШЛ-10	0,5	100/5	1276-59			
		ТТ	В	-	-	-	-			
497	ПЭ-1	ТТ	С	ТШЛ-10	0,5	100/5	1276-59			
		Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69			
		ТТ	А	ТШЛ-10	0,5	100/5	1276-59			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТШЛ-10	0,5	100/5	1276-59			
		Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07			

ЭКМ-3000
пер. № 17049-14

ССВ-1Г
пер. № 58301-14

RTU-327
пер. № 19495-03

УСВ-3
пер. № 51644-12

498	ВМПГ	Счетчик	ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	
		ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69	
		ТТ	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59	
		ТТ	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59	
		ТТ	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
499	ПГ от АТ-2	Счетчик	ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
		ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69			
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	1000/5	1276-59			
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	1000/5	1276-59			
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	1000/5	1276-59			
500	ПЭ-2	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		ЭКМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		пер. № 17049-14	пер. № 58301-14
		ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-69		RTU-327	УСВ-3
		ТТ	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		пер. № 19495-03	пер. № 51644-12
		ТТ	-	-	-	-			
		ТТ	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59			
501	Комната Вч связи	Счетчик	ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
		ТН	-	-	-	-			
		ТН	-	-	-	-			
		ТН	-	-	-	-			
		ТТ	Т-0,66	0,5	20/5	67928-17			
		ТТ	Т-0,66	0,5	20/5	67928-17			
		ТТ	Т-0,66	0,5	20/5	67928-17			

Белореченская

502	Шовгеновская	Счетчик	ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		ЭКМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		пер. № 17049-14	пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТТ	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05			УСВ-3
		ТТ	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		RTU-327	

503	Очистные	ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05	пер. № 19495-03	пер. № 51644-12
		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
504	Т-1	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
505	Т-2	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07	ЭКМ-3000	ССВ-ПГ
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	пер. № 17049-14	пер. № 58301-14
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
506	Центральная	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327	УСВ-3
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	пер. № 19495-03	пер. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	100/1	23256-05		
507	Птицесовхоз	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТН	В	ЗНОМ-35	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТН	С	ЗНОМ-35	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		

508	Пшехская	ТТ	С	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73	
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		ТН	А	ЗНОМ-35	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	912-54	
		ТН	В	ЗНОМ-35	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	912-54	
		ТН	С	ЗНОМ-35	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	912-54	
		ТТ	А	ТВ-ЭК 35М1	0,5S	300/5	74600-19	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТВ-ЭК 35М1	0,5S	300/5	74600-19	
		ТТ	С	ТВ-ЭК 35М1	0,5S	300/5	74600-19	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
509	ф.10 КНС	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	40/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	40/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14
510	ф.1 ЖБИ	ТН	В	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		ССВ-ПГ пер. № 58301-14
		ТН	С	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	1000/5	1276-59		УСВ-3 пер. № 19495-03
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
511	Экспресс-Кубань	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	1000/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
512	ЭкопластХолдинг	ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RAL-Р1В-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	С	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	А	НТМИ-6-66 УЗ	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		

	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59						
									ТТ	В	-	-
									ТТ	С	100/5	1276-59
513	Счетчик	А	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07						
			НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70						
			НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70						
			НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70						
			ТВJM-10	0,5	50/5	1856-63						
			ТВ	-	-	-						
			ТВ	ТВJM-10	0,5	50/5			1856-63			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
515	ПЭ-2	Счетчик	А	ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14		
				ТТ	В	-	-				
				ТТ	С	-	-				
				ТТ	А	ТПЛ-10	0,5			200/5	1276-59
				ТТ	В	ТПЛ-10	0,5			200/5	1276-59
				ТТ	С	ТПЛ-10	0,5			200/5	1276-59
				Счетчик	А	ЕА05RAL-B-3	0,5S			1	16666-97
516	ВДП	Счетчик	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12		
				ТТ	В	ЗНОМ-35-65	0,5			27500/100	912-70
				ТТ	С	-	-			-	-
				ТТ	А	ТВ35-II	0,5			200/5	3186-72
				ТТ	В	ТВ35-II	0,5			200/5	3186-72
				ТТ	С	-	-			-	-
				Счетчик	А	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5			1	31857-06
517	Тверская	Счетчик	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/3)/(100/3)	24218-03	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14		
				ТТ	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2			(110000/3)/(100/3)	24218-03
				ТТ	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2			(110000/3)/(100/3)	24218-03
				ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S			300/1	23256-05
				ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S			300/1	23256-05
				ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S			300/1	23256-05
				Счетчик	А	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5			1	31857-06
518	Ввод Т-1	Счетчик	А	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12		
				ТТ	С	-	-			-	

Комсомольская

			ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
			ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
			ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
			ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05	
			ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05	
			ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05	

Продолжение таблицы 3

519	ДМ8	Счетчик	4	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
520	Ввод Т-2	Счетчик	4	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
521	ПГ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
522	Ф-КС1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		

523	Ф-КС2	ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68	
		Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524	ПЭ-2	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
Навагинская									
525	ф.1	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10М	0,5	75/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10М	0,5	75/5	22192-03		
		Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
526	ПЭ-1	ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87	УСВ-3 пер. № 19495-03 51644-12	
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	600/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	600/5	1856-63		
		Счетчик		ЕА05RL-В-4	0,5S	1	16666-07		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	600/5	1856-63		
527	ПГ	Счетчик		ЕА05RL-В-4	0,5S	1	16666-07		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	600/5	1856-63		

			ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87	
			ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87	
			ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87	
			ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59	
			ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59	
			ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59	
528	ПЭ-2		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-07	
			ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	
			ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	
			ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	
			ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68	
			ТТ	В	-	-	-	-	
			ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
529	ф.2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
530	ТП-1	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	TG 145 УХЛ1	0,2S	100/5	15651-12	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	TG 145 УХЛ1	0,2S	100/5	15651-12		
		ТТ	С	TG 145 УХЛ1	0,2S	100/5	15651-12		
531	ТП-2	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	TG 145 УХЛ1	0,2S	100/1	15651-12		
		ТТ	В	TG 145 УХЛ1	0,2S	100/1	15651-12		
		ТТ	С	TG 145 УХЛ1	0,2S	100/1	15651-12		

Туансе

532	Т-2	Счетчик	А	ЕА02РАLХ-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
			ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
			ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
			ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
			ТТ	ТМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
			ТТ	ТМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
			ТТ	ТМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
			Счетчик	ЕА02РАLХ-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
			ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
			ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
533	Шелси 2Ц	Счетчик	А	ЕА02РАLХ-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
			ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
			ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
			ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
			ТТ	ТМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
			ТТ	ТМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
			ТТ	ТМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
			Счетчик	ЕА02РАLХ-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
			ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
			ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		

Продолжение таблицы 3

534	ПЭ-1	Счетчик	А	ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
			ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
			ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
			ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
			ТТ	ТЛЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
			ТТ	-	-	-	-		
			ТТ	ТЛЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
			Счетчик	А1805RL-Р4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
			ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
			ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
535	ф.3	Счетчик	А	ТЛЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,5	300/5	44701-10	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
			ТТ	-	-	-	-		
			ТТ	ТЛЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,5	300/5	44701-10		
			Счетчик	ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
			ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
			ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
			ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
			ТТ	ТЛЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
			ТТ	-	-	-	-		
			ТТ	ТЛЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
536	ПЭ-2	Счетчик	А	ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
			ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
			ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
			ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
			ТТ	ТЛЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
			ТТ	-	-	-	-		
			ТТ	ТЛЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
			Счетчик	ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
			ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
			ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		

537	ф.4	Счетчик					1	31857-06	
		ТН	А	А1805RL-P4GB-DW-4	0,5S		10000/100	831-53	
		ТН	В	НТМИ-10	0,5		10000/100	831-53	
		ТН	С	НТМИ-10	0,5		10000/100	831-53	
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,2S		300/5	44701-10	
		ТТ	В	-	-		-	-	
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,2S		300/5	44701-10	
		Счетчик		ЕА05RALP1-B-4	0,5S		1	16666-07	
		ТН	А	НТМИ-6	0,5		6000/100	831-53	
		ТН	В	НТМИ-6	0,5		6000/100	831-53	
ТН	С	НТМИ-6	0,5		6000/100	831-53			
ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5		800/5	1261-59			
ТТ	В	-	-		-	-			
ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5		800/5	1261-59			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
539	ф.6 Город	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-07			
		ТН	А	НТМИ-6	0,5		6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5		6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5		6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5		400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5		400/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S		1	16666-07	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14
540	Ввод-1 ТП-71	ТН	А	НТМИ-6	0,5		6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5		6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5		6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5		300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-		-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5		300/5	1276-59	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S		1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5		6000/100	831-53		
541	ф.10 НПЗ	ТН	В	НТМИ-6	0,5		6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5		6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-6У3	0,5		600/5	1261-02		
		ТТ	В	-	-		-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-6У3	0,5		600/5	1261-02		

542	ф.12 Спецстрой	Счетчик											
		ТН	А	ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-07						
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53						
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53						
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53						
		ТТ	А	ТПОЛ-10-6У3	0,5	600/5	1261-02						
		ТТ	В	-	-	-	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10-6У3	0,5	600/5	1261-02						
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-07						
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53						
ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53								
ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53								
ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53								
ТТ	В	-	-	-	-								
ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53								

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
544	ф.Ввод-2 ТП-71	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
545	ф.5 ПГ	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10-6У3	0,5	800/5	1261-02	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-6У3	0,5	800/5	1261-02		
546	ф.7 ЖД (КРУН-6)	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		

547	ф.15 К-59 НЭСК	Счетчик	А	ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-07	
			ТН	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02	
			В	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02	
			С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02	
			ТТ	ТЛК-10	0,5	400/5	9143-06	
			ТТ	-	-	-	-	
			ТТ	ТЛК-10	0,5	400/5	9143-06	
			Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-07	
			ТН	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02	
			ТН	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02	
548	ф.12 К-59	Счетчик	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02	
			В	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02	
			С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02	
			ТТ	ТЛЛ-10	0,5	600/5	1276-59	
			ТТ	-	-	-	-	
			ТТ	ТЛЛ-10	0,5	600/5	1276-59	
			ТТ	ТЛЛ-10	0,5	600/5	1276-59	

Продолжение таблицы 3

549	ВЛ Туапсе	Счетчик	А	ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07	
			ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
			В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
			С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
			ТТ	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	300/1	23256-05	
			ТТ	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	300/1	23256-05	
			ТТ	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	300/1	23256-05	
			Счетчик	ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07	
			ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
			ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
550	Кривенковская	Счетчик	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14
			В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
			С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
			ТТ	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	23256-05	
			ТТ	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	23256-05	
			ТТ	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	23256-05	
			Счетчик	ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07	
551	Шелси 1ц	Счетчик	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ССВ-ПГ пер. № 58301-14
			В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
			С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
			ТТ	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	23256-05	
			ТТ	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	23256-05	
			ТТ	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	23256-05	
			Счетчик	ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07	
551	Шелси 1ц	Счетчик	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	УСВ-3 пер. № 19495-03
			В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
			С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
			ТТ	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	23256-05	
			ТТ	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	23256-05	
			ТТ	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	23256-05	
			Счетчик	ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07	

552	Т-1	ТТ	С	ТМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТТ	А	ТМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
		ТТ	В	ТМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
		ТТ	С	ТМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
553	Т-3	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТТ	А	ТМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
		ТТ	В	ТМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
		ТТ	С	ТМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-07	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТТ	А	ТМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чилипси									
554	ТП-1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03.01	0,5S/1,0	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
555	ТП-2	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
556	ф.1	ТТ	С	ТМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		

ЭКОМ-3000 per. № 17049-14
 ССВ-1Г per. № 58301-14
 УСВ-3 per. № 19495-03
 RTU-327 per. № 51644-12

557	ПЭ-1	ТТ	В	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	75/5	75/5	2473-69	-	-	-	-	-	
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	1	16666-97	16666-97	16666-97	16666-97	16666-97	16666-97	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	10000/100	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	10000/100	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	10000/100	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	75/5	75/5	2473-69	2473-69	2473-69	2473-69	2473-69	2473-69	2473-69
		ТТ	В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	75/5	75/5	2473-69	2473-69	2473-69	2473-69	2473-69	2473-69	2473-69
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	1	16666-97	16666-97	16666-97	16666-97	16666-97	16666-97	16666-97
558	ПГ	ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	10000/100	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87	
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	10000/100	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87	
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	10000/100	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87	
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	1000/5	2473-69	2473-69	2473-69	2473-69	2473-69	2473-69	
		ТТ	В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	1000/5	2473-69	2473-69	2473-69	2473-69	2473-69	2473-69	
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	1	16666-97	16666-97	16666-97	16666-97	16666-97	16666-97	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	10000/100	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	10000/100	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	10000/100	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87	11094-87

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
559	Ф.4	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	16666-97	16666-97	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	10000/100	11094-87	11094-87	11094-87
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	10000/100	11094-87	11094-87	11094-87
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	10000/100	11094-87	11094-87	11094-87
		ТТ	А	ТЛЛ-10-М	0,5	75/5	75/5	22192-03	22192-03	22192-03
		ТТ	В	-	-	-	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛЛ-10-М	0,5	75/5	75/5	22192-03	22192-03	22192-03
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	1	16666-97	16666-97	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	10000/100	11094-87	11094-87	11094-87
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	10000/100	11094-87	11094-87	11094-87
560	ПЭ-2	ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	10000/100	11094-87	11094-87	11094-87
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	75/5	75/5	2473-69	2473-69	2473-69
		ТТ	В	-	-	-	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	75/5	75/5	2473-69	2473-69	2473-69
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	1	16666-97	16666-97	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	10000/100	11094-87	11094-87	11094-87
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	10000/100	11094-87	11094-87	11094-87
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	10000/100	11094-87	11094-87	11094-87
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	75/5	75/5	2473-69	2473-69	2473-69
		ТТ	В	-	-	-	-	-	-	-
561	ПГ Троса	ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	75/5	75/5	2473-69	2473-69	2473-69
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	1	16666-97	16666-97	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	10000/100	11094-87	11094-87	11094-87
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	10000/100	11094-87	11094-87	11094-87
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	10000/100	11094-87	11094-87	11094-87
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,2	200/5	200/5	1261-59	1261-59	1261-59
		ТТ	В	-	-	-	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	75/5	75/5	2473-69	2473-69	2473-69
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	1	16666-97	16666-97	16666-97
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	10000/100	11094-87	11094-87	11094-87

ЭКМ-3000
пер. № 17049-14
ССВ-ПГ
пер. № 58301-14
УСВ-3
пер. № 19495-03
51644-12

		ТТ	В	-	-	-	-	-	-
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	200/5	1261-59		
Адлер									
562	ВФ ПЦРП	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	400/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	400/5	25433-08		
563	ВФ 2ЦРП	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-ПГ пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	400/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	400/5	25433-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
564	ВФ-А301	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	1000/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	1000/5	25433-08		
565	ВФ-1 вокзал комплекс	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	800/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	800/5	25433-11		
566	ВФ-1 ПЭ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		

567	ф.4 ПЭ	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08
		Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08
568	ф.6 ПЭ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
569	ВФ-А402	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 RTU-327 пер.№ 19495-03	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	1000/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	1000/5	25433-08		
		Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
570	ВФ-2 ПЭ	ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
		Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
571	ф.3 ПЭ	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		

572	Резерв ПЭ-4	ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-08
		Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06
		ТН	A	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07
		ТН	B	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07
		ТН	C	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07
		ТТ	A	ТЛЮ-10	0,5S	150/5	25433-08
		ТТ	B	-	-	-	-
		ТТ	C	ТЛЮ-10	0,5S	150/5	25433-08
		Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06
		ТН	A	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07
573	ВФ-2 вокзал комплекс	ТН	B	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07
		ТН	C	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07
		ТТ	A	ТЛЮ-10	0,5S	800/5	25433-11
		ТТ	B	-	-	-	-
		ТТ	C	ТЛЮ-10	0,5S	800/5	25433-11

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кривенковская									
574	ТП-1	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТЕМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	B	ТЕМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	C	ТЕМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
575	ТП-2	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	A	ТЕМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	B	ТЕМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	C	ТЕМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		

576	ф.1	Счетчик					1	16666-97	
		ТН	EA05RL-B-3	0,5S/1,0					
		А	НТМИ-10-66	0,5			10000/100	831-69	
		В	НТМИ-10-66	0,5			10000/100	831-69	
		С	НТМИ-10-66	0,5			10000/100	831-69	
		ТТ	ТПЛУ-10	0,5			100/5	1276-59	
		ТТ	-	-			-	-	
		ТТ	ТПЛУ-10	0,5			100/5	1276-59	
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0			1	16666-97	
		ТН	НТМИ-10-66	0,5			10000/100	831-69	
577	ПЭ-1	ТН	НТМИ-10-66	0,5			10000/100	831-69	
		ТН	НТМИ-10-66	0,5			10000/100	831-69	
		ТТ	ТПЛУ-10	0,5			10000/100	831-69	
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5		75/5	1276-59	
		ТТ	В	-	-		-	-	
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5		75/5	1276-59	
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0			1	16666-97	
		ТН	НТМИ-10-66	0,5			10000/100	831-69	
		ТН	НТМИ-10-66	0,5			10000/100	831-69	
		ТТ	ТПЛУ-10	0,5			75/5	1276-59	
578	ПЭ-2	ТТ	В	-	-		-	-	
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5		75/5	1276-59	
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0			1	16666-97	
		ТН	НТМИ-10-66	0,5			10000/100	831-69	
		ТН	НТМИ-10-66	0,5			10000/100	831-69	
		ТН	НТМИ-10-66	0,5			10000/100	831-69	
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5		75/5	1276-59	
		ТТ	В	-	-		-	-	
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5		75/5	1276-59	
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5		75/5	1276-59	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
579	Плавка гололёда	Счетчик							
		ТН	EA05RL-B-3	0,5S/1,0			1	16666-97	
		А	НТМИ-10-66	0,5			10000/100	831-69	
		В	НТМИ-10-66	0,5			10000/100	831-69	
		С	НТМИ-10-66	0,5			10000/100	831-69	
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5		1000/5	1261-59	
		ТТ	В	-	-		-	-	
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5		1000/5	1261-59	
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0			1	16666-97	
		ТН	НТМИ-10-66	0,5			10000/100	831-69	
580	ф.5	ТН	НТМИ-10-66	0,5			10000/100	831-69	
		ТН	НТМИ-10-66	0,5			10000/100	831-69	
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5		1000/5	1261-59	
		ТТ	В	-	-		-	-	
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5		1000/5	1261-59	
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0			1	16666-97	
		ТН	НТМИ-10-66	0,5			10000/100	831-69	
		ТН	НТМИ-10-66	0,5			10000/100	831-69	
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5		100/5	1276-59	
		ТТ	В	-	-		-	-	
581	ф.6	ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5		100/5	1276-59	
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0			1	16666-97	
		ТН	НТМИ-10-66	0,5			10000/100	831-69	
		ЭКОМ-3000	ССВ-1Г	пер. № 17049-14					
		RTU-327	УСВ-3	пер. № 19495-03					
		58301-14	51644-12						

582	ф.7	ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69
		ТТ	А	ТЦЛ-10	0,5	50/5	1276-59
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЦЛ-10	0,5	50/5	1276-59
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69
		ТТ	А	ТЦЛУ-10	0,5	100/5	1276-59
583	ф.4	ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЦЛУ-10	0,5	100/5	1276-59
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69
		ТТ	А	ТЦЛМ-10	0,5	300/5	2363-68
		ТТ	В	-	-	-	-
		ТТ	С	ТЦЛМ-10	0,5	300/5	2363-68

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Магри									
584	Т-1	Счетчик		А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14
		ТН	А	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	В	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	С	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
585	Т-2	Счетчик		А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	В	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН	С	СРА 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
586	ПЭ-1	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11		

		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	30/5	30709-08	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	30/5	30709-08	
587	Ф-1 район	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11	
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07	
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07	
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07	
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08	
588	Ф-3 резерв	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11	
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07	
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07	
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07	
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
589	ПЭ-2	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08		
590	Ф-2 район	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-08		
591	Ф-4 район	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11		
			ТТ	С	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-08	

			ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТТ	А	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-08	
			ТТ	В	-	-	-	-	
			ТТ	С	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-08	
592	Ф-16 сетевой р-он	Счетчик			А1805RL-R4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11	
			ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-07	
			ТТ	А	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08	
			ТТ	В	-	-	-	-	
			ТТ	С	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-08	
Афапостик									
593	ТП-2	Счетчик			А1802RALXQ-R4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
			ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
			ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
			ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
			ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	50/1	23256-05	
			ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	50/1	23256-05	
			ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	50/1	23256-05	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
594	ТП-1	Счетчик		А1802RALXQ-R4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-ПГ пер. № 58301-14
			ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
			ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
			ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
			ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	50/1	23256-05	
			ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	50/1	23256-05	
			ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	50/1	23256-05	
595	ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
			ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
			ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
			ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
			ТТ	А	ТЛП-10	0,5	100/5	1276-59	
			ТТ	В	-	-	-	-	

596	Плав.гололёда	ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63	
		Счетчик		ЕА05RL-РІВ-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
597	ф.4 Гранзит	ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	
		Счетчик		ЕА05RL-РІВ-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	
598	ПЭ-2	ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	
		Счетчик		ЕА05RL-РІВ-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чинары									
599	Т-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-ІГ пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
600	ПЭ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	75/5	2473-69		

601	Т-1	ТТ	В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	0,5	75/5	2473-69						
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97							
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87							
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87							
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87							
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63							
		ТТ	В	-	-	-	-							
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63							
		602	ф.3 Гранзит	Счетчик		ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97					
603	ПЭ-1	ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87							
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87							
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87							
		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	50/5	1276-59							
		ТТ	В	-	-	-	-							
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	50/5	1276-59							
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97							
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87							
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87							
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87							
ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69									
ТТ	В	-	-	-	-									
ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-69									

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Гойтх										
604	ТП-1	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТТ	А	TG 145	0,2S	100/5	15651-12			
		ТТ	В	TG 145	0,2S	100/5	15651-12			
605	ТП-2	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТТ	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТТ	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			

ЭКОМ-3000
пер. № 17049-14

УСВ-3
пер. № 19495-03

ССВ-1Г
пер. № 58301-14

RTU-327
пер. № 51644-12

606	ф.1	ТТ	А	TG 145	0,2S	100/5	15651-12	
		ТТ	В	TG 145	0,2S	100/5	15651-12	
		ТТ	С	TG 145	0,2S	100/5	15651-12	
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87	
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87	
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87	
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	1000/5	15128-03	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	1000/5	15128-03	
607	ф.2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87	
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87	
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87	
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53	
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87	
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87	
608	ф.3	ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87	
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
609	ПЭ-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
610	ПЭ-2	ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		

		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	50/5	1276-59	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	50/5	1276-59	
Дагомыс								
611	Т-1	Счетчик		А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
		ТН	А	СРТf 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	29695-08	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14
		ТН	В	СРТf 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	29695-08	
		ТН	С	СРТf 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	29695-08	
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛII	0,2S	150/5	26813-06	
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛII	0,2S	150/5	26813-06	
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛII	0,2S	150/5	26813-06	
612	Т-2	Счетчик		А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	СРТf 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	29695-08	
		ТН	В	СРТf 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	29695-08	
		ТН	С	СРТf 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	29695-08	
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛII	0,2S	1000/5	26813-06	УСВ-3 пер.№ 19495-03
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛII	0,2S	1000/5	26813-06	
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛII	0,2S	1000/5	26813-06	
613	ф.3	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	150/5	25433-11	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	150/5	25433-11	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
614	ПЭ-1	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-11	УСВ-3 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер.№ 51644-12
615	ф.4	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11		

616	ПЭ-2	ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	50/5	25433-11	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	50/5	25433-11	
		Счетчик		А1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	
617	Т-1	ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	10000/100	47583-11	
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-11	
		ТТ	В	-	-	-	-	
618	ХТ-1	ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-11	
		Счетчик		Ханская				
		ТН	А	ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/3)/(100/3)	24218-03	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/3)/(100/3)	24218-03	
619	ХТ-3	ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/3)/(100/3)	24218-03	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/3)/(100/3)	24218-03	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/3)/(100/3)	24218-03	
		ТТ	А	ТФМ-110 П*	0,2S	50/5	36672-08	
		ТТ	В	ТФМ-110 П*	0,2S	50/5	36672-08	
		ТТ	С	ТФМ-110 П*	0,2S	50/5	36672-08	
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	
620	ХТ-5	ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		Счетчик		Ханская				
		ТН	А	ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68	
		ТТ	В	-	-	-	-	
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68	
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
619	ХТ-3	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	пер. № 17049-14	пер. № 58301-14
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	пер. № 17049-14	пер. № 58301-14
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	пер. № 17049-14	пер. № 58301-14
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68	пер. № 17049-14	пер. № 58301-14
620	ХТ-5	ТТ	В	-	-	-	-	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68	пер. № 19495-03	пер. № 51644-12
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	пер. № 19495-03	пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	пер. № 19495-03	пер. № 51644-12
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	пер. № 19495-03	пер. № 51644-12

		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
621	ТД "Изобилие"	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	200/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
622	ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	100/5	7069-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	100/5	7069-07		
623	ПЭ-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	100/5	7069-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	100/5	7069-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Ахшпырь					
624	ПЭ-2 2с.ш.	Счетчик		А1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЦ-10	0,2	10000/100	35956-07			
		ТН	В	ЗНОЛ-СЭЦ-10	0,2	10000/100	35956-07			
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЦ-10	0,2	10000/100	35956-07			
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	100/5	32139-06		УСВ-3 пер. № 17049-14	
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	100/5	32139-06			
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	100/5	32139-06			
625	ПЭ-1 2с.ш.	Счетчик		А1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	RTU-327	51644-12	

		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЦ-10	0,2	10000/100	35956-07	пер.№ 41907-09	
		ТН	В	ЗНОЛ-СЭЦ-10	0,2	10000/100	35956-07		
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЦ-10	0,2	10000/100	35956-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	100/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	100/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	100/5	32139-06		
Монастырь									
628	ПЭ-1 1с.ш.	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЦ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЦ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЦ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-06		
629	ПЭ-2 1с.ш.	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАЛИ-СЭЦ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЦ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЦ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-06		
630	Юж порт тон-2 1с.ш.	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	RTU-327 пер.№ 41907-09	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАЛИ-СЭЦ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЦ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЦ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	600/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	600/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	600/5	32139-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631	ТП-ЮГ тон-2 2с.ш.	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАЛИ-СЭЦ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЦ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЦ-10	0,2	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	300/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	300/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	300/5	32139-06		
632	ПЭ-2 2с.ш.	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	RTU-327 пер.№ 41907-09	УСВ-3 пер.№ 51644-12

			ТН	А	НАЛИ-СЭЦ-10	0,2	10000/100	51621-12	
			ТН	В	НАЛИ-СЭЦ-10	0,2	10000/100	51621-12	
			ТН	С	НАЛИ-СЭЦ-10	0,2	10000/100	51621-12	
			ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-06	
			ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-06	
			ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-06	
633	ПЭ-1 2с.ш.		Счетчик		А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	
			ТН	А	НАЛИ-СЭЦ-10	0,2	10000/100	51621-12	
			ТН	В	НАЛИ-СЭЦ-10	0,2	10000/100	51621-12	
			ТН	С	НАЛИ-СЭЦ-10	0,2	10000/100	51621-12	
			ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	300/5	32139-11	
			ТТ	В	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	300/5	32139-11	
			ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	300/5	32139-11	
Чвижепсе									
634	Вв1 ПЭ Монастырь		Счетчик		А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	
			ТН	А	ЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	35956-07	
			ТН	В	ЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	35956-07	
			ТН	С	ЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	35956-07	
			ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	100/5	32139-11	
			ТТ	В	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	100/5	32139-11	
			ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	100/5	32139-11	
635	Вв1 ПЭ Горная		Счетчик		А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	
			ТН	А	ЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	35956-07	
			ТН	В	ЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	35956-07	
			ТН	С	ЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	35956-07	
			ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	100/5	32139-11	
			ТТ	В	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	100/5	32139-11	
			ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	100/5	32139-11	
									ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14
									ССВ-1Г пер. № 58301-14
									УСВ-3 пер. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
636	Вв1 ПГ	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТН	В	ЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТН	С	ЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	35956-07		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	800/5	32139-11		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	800/5	32139-11		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	800/5	32139-11		
									УСВ-3 пер. № 51644-12

637	Вв2 ТП Юг тон.3	Счетчик	А	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	пер.№ 41907-09			
							ТН			10000/100	35956-07
							ТН			10000/100	35956-07
							ТН			10000/100	35956-07
							ТТ			100/5	32139-11
							ТТ			100/5	32139-11
							ТТ			100/5	32139-11
							Счетчик			1	31857-06
							ТН			10000/100	35956-07
							ТН			10000/100	35956-07
638	Вв2 ПЭ Горная	Счетчик	А	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06				
							ТН			10000/100	35956-07
							ТН			10000/100	35956-07
							ТН			10000/100	35956-07
							ТТ			100/5	32139-11
							ТТ			100/5	32139-11
							ТТ			100/5	32139-11
							Счетчик			1	31857-06
							ТН			10000/100	35956-07
							ТН			10000/100	35956-07
639	Вв2 ПЭ Монастырь	Счетчик	А	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06				
							ТН			10000/100	35956-07
							ТН			10000/100	35956-07
							ТН			10000/100	35956-07
							ТТ			100/5	32139-11
							ТТ			100/5	32139-11
							ТТ			100/5	32139-11
							Счетчик			1	31857-06
							ТН			10000/100	35956-07
							ТН			10000/100	35956-07
Береговая											
640	ЭВТ-1	Счетчик	А	А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
							ТН			(110000/√3)/(100/√3)	37115-08
							ТН			(110000/√3)/(100/√3)	37115-08
							ТН			(110000/√3)/(100/√3)	37115-08
							ТТ			600/5	37750-08
							ТТ			600/5	37750-08
							ТТ			600/5	37750-08
							Счетчик			1	31857-06
							ТН			(110000/√3)/(100/√3)	37115-08
							ТН			(110000/√3)/(100/√3)	37115-08

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
641	ЭВТ-2	Счетчик	А	А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ- 3000 пер.№ 17049-14	ССБ-ПГ пер.№ 58301-14		
							ТН			(110000/√3)/(100/√3)	37115-08
							ТН			(110000/√3)/(100/√3)	37115-08
							ТН			(110000/√3)/(100/√3)	37115-08
							ТТ			600/5	37750-08
							ТТ			600/5	37750-08
УСВ-3											
RTU-327											

642	ВФ1	ТТ	Счетчик	С	WIS WI	0,2S	600/5	37750-08	41907-09	пер.№ 51644-12
		ТН	А	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06			
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11			
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11			
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	100/5	46738-11			
		ТТ	В	-	-	-	30709-11			
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11			
		Счетчик	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06				
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11			
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11			
643	ПЭ-1	ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11			
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	10000/100	46738-11			
		ТТ	В	-	-	-	30709-11			
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11			
		Счетчик	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06				
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11			
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11			
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11			
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11			
		ТТ	В	-	-	-	30709-11			
644	ПЭ-3	ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11			
		Счетчик	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06				
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11			
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11			
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11			
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11			
		ТТ	В	-	-	-	30709-11			
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11			
		Счетчик	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06				
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11			
645	ПЭ-5	ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11			
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11			
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11			
		ТТ	В	-	-	-	30709-11			
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11			
		Счетчик	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06				
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11			
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11			
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11			
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
646	ВФ2	Счетчик	А	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11	пер.№ 58301-14	
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11	пер.№ 17049-14	
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11	УСВ-3	

647	ПЭ-2	ТТ	В	-	-	-	-	-	пер. № 51644-12
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11	RTU-327 пер.№ 41907-09	
		Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		648	ПЭ-4	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06
649	ф.5 Красная поляна	ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11	ЭКОМ- 3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
		Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	RTU-327 пер.№ 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
650	ПЭ-1	ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		

Горная

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
651	ПЭ-3	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ- 3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		

652	ф.6 ДЭП Красная поляна	ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11	RTU-327 пер.№ 41907-09	УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
653	ф.8 Резерв	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
		Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
654	ПЭ-2	ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		
		Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
655	ПЭ-4	ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,2	10000/100	46738-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	150/5	30709-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Имеретинская									
656	Т-2	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		

657	ПЭ-1 (ПЭ-5 Береговая)	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ- 3000 пер.№ 17049-14 RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-IT пер.№ 58301-14 УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	SU 170/S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-08		
		ТН	SU 170/S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-08		
		ТН	SU 170/S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-08		
		ТТ	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
658	ПЭ-2 (ПЭ-6 Адлер)	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ- 3000 пер.№ 17049-14 RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-IT пер.№ 58301-14 УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	SU 170/S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-08		
		ТН	SU 170/S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-08		
		ТН	SU 170/S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-08		
		ТТ	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
659	ПЭ-3 (ПЭ-7 Весёлое)	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ- 3000 пер.№ 17049-14 RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-IT пер.№ 58301-14 УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	SU 170/S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-08		
		ТН	SU 170/S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-08		
		ТН	SU 170/S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-08		
		ТТ	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
660	Т-1	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ- 3000 пер.№ 17049-14 RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-IT пер.№ 58301-14 УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	SU 170/S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-08		
		ТН	SU 170/S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-08		
		ТН	SU 170/S	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37115-08		
		ТТ	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		
		ТТ	SB-0,8 ELEQ	0,2S	600/5	20951-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усть-Дабинск									

661	ДПР2 27,5кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	-	-	-	-		
		ТТ	ТФ3М35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	ТФ3М35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	-	-	-	-		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
662	ДПР1 27,5кВ	ТН	-	-	-	-	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТТ	ТФ3М35А-У1	0,5	200/5	8555-81		
		ТТ	ТФ3М35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	-	-	-	-		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
663	ТП-1 110 кВ	ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НКФ110-У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	26452-04		
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
664	ТП-2 110 кВ	ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НКФ110-У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	26452-04		
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
665	ТП2-110 кВ	ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		
666	ТП1-110 кВ	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		

Франагорийская

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
666	ТП1-110 кВ	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			

667	Ф1-10кВ Транзит	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ- 3000 пер.№ 17049-14	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14
		ТН	НАМИ-110-УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110-УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110-УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
668	Ф-10кВ ПЭ1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 пер.№ 19495-03	
		ТН	НАМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	НАМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	НАМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	10000/100	831-69		
669	Ф2-10кВ Транзит	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	10000/100	20186-00		
670	Ф4-10 Плав.гололеда	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТОЛ-10	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТОЛ-10	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТОЛ-10	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТОЛ-10	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТОЛ-10	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТОЛ-10	0,5	10000/100	20186-00		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
671	Ф-10кВ ПЭ2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		

			ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100				20186-00			
			ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100				20186-00			
			ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100				20186-00			
			ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5				1856-63			
			ТТ	В	-	-	-				-			
			ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5				1856-63			
Титаровка														
672	ТП-1-110 кВ	Счетчик			СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1				27524-04			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)					24218-13			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)					24218-13			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)					24218-13			
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1					23256-05			
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1					23256-05			
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1					23256-05			
673	ТП-2-110 кВ	Счетчик			СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1				27524-04			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)					24218-13			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)					24218-13			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)					24218-13			
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1					23256-05			
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1					23256-05			
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1					23256-05			
674	Ф2-10кВ	Счетчик			ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1				16666-07			
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100					831-69			
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100					831-69			
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100					831-69			
		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	200/5					1276-59			
		ТТ	В	-	-	-					-			
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	200/5					1276-59			
675	Ф5-10кВ	Счетчик			ЕА05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1				16666-07			
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100					831-69			
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100					831-69			
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100					831-69			
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	400/5					71791-18			
		ТТ	В	-	-	-					-			
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	400/5					71791-18			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

676	Ф4-10кВ	Счетчик		ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
677	ДПР1 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 19495-03
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
678	Плавка гололед 27,5	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 19495-03
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
679	ДПР2 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 19495-03
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
680	Ф1-10кВ	Счетчик		А1805RL-Р4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 19495-03
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тимашевская									
681	ДПР1 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	I	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТТМ-35 УХЛП	0,2S	200/5	59982-15		
		ТТ	В	ТТМ-35 УХЛП	0,2S	200/5	59982-15		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	I	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
682	ДПР2 27,5кВ	ТН	С	-	-	-	-	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	А	ТТМ-35 УХЛП	0,2S	200/5	59982-15		
		ТТ	В	ТТМ-35 УХЛП	0,2S	200/5	59982-15		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	I	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	150/5	3690-73		
683	ДПР3 27,5кВ	ТТ	С	-	-	-	-	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	I	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А У1-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	I	16666-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
684	Плавка гололед 27,5	ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	600/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	600/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	I	16666-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТОГФ-110	0,2S	600/5	44640-11		
685	ТП-1-110 кВ	ТТ	В	ТОГФ-110	0,2S	600/5	44640-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	С	ТОГФ-110	0,2S	600/5	44640-11		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФ-110	0,2S	600/5	44640-11		
		ТТ	В	ТОГФ-110	0,2S	600/5	44640-11		
		ТТ	С	ТОГФ-110	0,2S	600/5	44640-11		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	ТП-2-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФ-110	0,2S	600/5	44640-11		
		ТТ	В	ТОГФ-110	0,2S	600/5	44640-11		
687	Ф2-10 Ростэлектрос	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
688	Ф4-10 Электродело	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-ПГ пер. № 58301-14
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
689	Ф6-10 ЮТЗ-1	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
690	Ф1-10 Кондитер.фаб.	Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	200/5	51623-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691	Ф3-10 Электродело	Счетчик				1			
		ТН	А	А1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	10000/100	31857-11		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		Счетчик		А1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
ТН	С	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12				
ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12				
ТТ	В	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12				
ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12				
692	Ф5-10 Ростгэкалести	Счетчик				1			
		ТН	А	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	31857-11		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		Счетчик		А1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
ТН	С	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12				
ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12				
ТТ	В	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12				
ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12				
693	Ф7-10 ЮТЗ-2	Счетчик				1			
		ТН	А	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	31857-11		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		Счетчик		А1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
ТН	С	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12				
ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12				
ТТ	В	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12				
ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12				
694	ТП-1 110 кВ	Счетчик			0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЕА02RALX-P3B-4	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	150/1	60541-15		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	150/1	60541-15		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	150/1	60541-15		
		Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15				
ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	60541-15				
ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	60541-15				
ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	60541-15				
695	СМВ 110 кВ	Счетчик			0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЕА02RALX-P3B-4	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	60541-15		
		ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	60541-15		
		ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	60541-15		
		Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14	ССВ-1Г пер.№ 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15				
ТТ	А	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	60541-15				
ТТ	В	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	60541-15				
ТТ	С	ТЕМО-110-УХЛП	0,2S	200/1	60541-15				

Шендзий

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
696	ТП-2 110 кВ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-ПГ пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1		0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1		0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1		0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ А	ТМО-110-УХЛ1		0,2S	150/1	60541-15		
		ТТ В	ТМО-110-УХЛ1		0,2S	150/1	60541-15		
		ТТ С	ТМО-110-УХЛ1		0,2S	150/1	60541-15		
697	Ф2-10кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ А	ТОЛ-СЭЦ-10		0,2S	300/5	51623-12		
		ТТ В	-		-	-	-		
		ТТ С	ТОЛ-СЭЦ-10		0,2S	300/5	51623-12		
698	Ф9-10кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ А	ТОЛ-СЭЦ-10		0,2S	300/5	51623-12		
		ТТ В	-		-	-	-		
		ТТ С	ТОЛ-СЭЦ-10		0,2S	300/5	51623-12		
699	ДПР1 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	ЗНОМ-35-65		0,5	27500/100	912-70		
		ТН В	ЗНОМ-35-65		0,5	27500/100	912-70		
		ТН С	-		-	-	-		
		ТТ А	ТФН-35М		0,5	100/5	3690-73		
		ТТ В	ТФН-35М		0,5	100/5	3690-73		
		ТТ С	-		-	-	-		
700	ДПР2 27,5кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	ЗНОМ-35-65		0,5	27500/100	912-70		
		ТН В	ЗНОМ-35-65		0,5	27500/100	912-70		
		ТН С	-		-	-	-		
		ТТ А	ТФН-35М		0,5	100/5	3690-73		
		ТТ В	ТФН-35М		0,5	100/5	3690-73		
		ТТ С	-		-	-	-		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				Староминская							
701	ТП-1-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	VAU 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08				
		ТН	В	VAU 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08				
		ТН	С	VAU 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08				
		ТТ	А	VAU 123	0,2S	150/1	37850-08				
		ТТ	В	VAU 123	0,2S	150/1	37850-08				
		ТТ	С	VAU 123	0,2S	150/1	37850-08				
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	VAU 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08				
		ТН	В	VAU 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08				
ТН	С	VAU 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08						
ТТ	А	VAU 123	0,2S	150/1	37850-08						
ТТ	В	VAU 123	0,2S	150/1	37850-08						
ТТ	С	VAU 123	0,2S	150/1	37850-08						
703	Ф1-10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000	ССВ-1Г		
		ТН	А	НГМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69	пер. № 17049-14	пер. № 58301-14		
		ТН	В	НГМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НГМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68	RTU-327	УСВ-3		
		ТТ	В	-	-	-	-	пер. № 19495-03	пер. № 51644-12		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68				
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00						
ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68						
ТТ	В	-	-	-	-						
ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68						
704	Ф2-10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68				
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00						
ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68						
ТТ	В	-	-	-	-						
ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68						
705	Ф3-10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68				
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00						
ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68						
ТТ	В	-	-	-	-						
ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
706	Ф4-ПЭ-10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХХJ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХХJ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХХJ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03				
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000	ССВ-1Г		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70	пер. № 17049-14	58301-14		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70				
ТН	С	-	-	-	-						
ТТ	А	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73	RTU-327	УСВ-3				
ТТ	В	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73	пер. № 19495-03	51644-12				
ТТ	С	-	-	-	-						
708	Плавка гололед 27,5	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70				
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73				
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73				
		ТТ	С	-	-	-	-				
		Горячий ключ									
		709	Ф2-10кВ (ТТК-2)	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
				ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
ТН	В			НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
ТН	С			НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
ТТ	А			ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59				
ТТ	В			-	-	-	-				
ТТ	С			ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59				
Счетчик				ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКМ-3000	ССВ-1Г		
ТН	А			НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	пер. № 17049-14	58301-14		
ТН	В			НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	RTU-327	УСВ-3		
ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	пер. № 19495-03	51644-12				
ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68						
ТТ	В	-	-	-	-						
ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59						
710	Ф4-10кВ (ТТК-2)	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711	Терем-2 10 кВ яч 15	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 RTU-327 пер. № 19495-03 ССВ-ПГ пер. № 58301-14 УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-07		
		Счетчик		EA05RAL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
712	ТСН-2-10кВ (КПМЭС)	ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-СЭЦ-10	0,5	400/5	71808-18		
		ТТ	В	-	-	-	-		
713	Ф3-10кВ (ТГК-3)	ТТ	С	ТПЛ-СЭЦ-10	0,5	400/5	71808-18		
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
714	ф-10 ПЭ	ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
715	ф-10 ПГ	ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
716	Терем-1 10 кВ яч 9	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЛ-10-М	0,5	100/5	22192-03		
		Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
717	ТСН-1-10кВ	ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
718	Ф1-10кВ (ТПК-1)	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
719	ДПР 27,5кВ	ТН	С	-	-	-	-	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ -35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
720	ВЛ110 кВ Фанагор	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		

			ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05	
			ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721	ТП-2 110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
722	ТП-1 110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		ЭКМ-3000
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		пер. № 17049-14
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		ССВ-ПГ пер. № 58301-14
723	ТП-3 110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		RTU-327
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		пер. № 19495-03
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		УСВ-3 пер. № 51644-12
724	ТЗ 35кВ	Счетчик		ЕА05RAL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-35	0,5	35000/√3/100/√3	19813-05		
		ТН	В	НАМИ-35	0,5	35000/√3/100/√3	19813-05		
		ТН	С	НАМИ-35	0,5	35000/√3/100/√3	19813-05		
		ТТ	А	ТФЗМ 35Б-1У1	0,5S	600/5	26419-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ 35Б-1У1	0,5S	600/5	26419-08		
725	Т1 35кВ	Счетчик		ЕА05RAL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/√3/100/√3	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/√3/100/√3	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/√3/100/√3	19813-00		

		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/√3/(100/√3)	19813-00		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	600/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	600/5	3690-73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Каневская							
726	ДПР1 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
727	ДПР2 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		ЭКМ- 3000 пер. № 17049-14
		ТТ	А	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Кореновская							
728	ТТ-1 110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НКФ110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05		
729	СМВ 110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НКФ110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
730	Рем перем 1кВ	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НКФ110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		УСВ-3 пер. № 51644-12

		ТН	В	НКФ110-57У1		0,5		(110000/√3)/(100/√3)		14205-94			
		ТН	С	НКФ110-57У1		0,5		(110000/√3)/(100/√3)		14205-94			
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛП		0,2S		400/1		60541-15			
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛП		0,2S		400/1		60541-15			
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛП		0,2S		400/1		60541-15			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731	ТТ-2 110 кВ	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НКФ110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	150/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛП	0,2S	150/1	23256-05		
732	Ф1-10 кВ НЭСК	Счетчик		А1805RL-Р4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-06		ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14
		ТТ	В	-	-	-	-		ССВ-ПГ пер. № 58301-14
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-06		УСВ-3 пер. № 51644-12
733	Ф-3 10кВ	Счетчик		А1805RL-Р4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,5S	100/5	69606-17		
734	Ф-6 10кВ	Счетчик		А1805RL-Р4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,5S	100/5	69606-17		

735	Ф4-10 кВ - НЭСК	Счетчик									
		ТН	А	А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11				
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07				
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07				
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	10000/100	16687-07				
		ТТ	В	-	-	200/5	9143-06				
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	-	-				
						200/5	9143-06				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Малороссийская					
736	Ф2-10	Счетчик		А1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12		
737	Ф3-10	Счетчик		А1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12	пер. № 17049-14	58301-14
		ТН	В	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12	пер. № 19495-03	пер. № 51644-12
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12		
738	Ф4-10	Счетчик		А1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	С	НАЛИ-СЭЦ-10	0,5	10000/100	51621-12		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,5S	200/5	51623-12		
				Имеретинская					
739	Ф7-10	Счетчик		А1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07	пер. № 17049-14	58301-14
		ТН	В	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10	0,5	10000/100	23544-07		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	В	-	-	-	-	пер. № 41907-09	пер. № 51644-12
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5S	100/5	30709-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Белореченская									
740	Ф-ВЧ Связь	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-ПГ пер. № 58301-14
		ТН А		-	-	-	-		
		ТН В		-	-	-	-		
		ТН С		-	-	-	-		
		ТТ А		-	-	-	-	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ В		-	-	-	-		
		ТТ С		-	-	-	-		
Мин Воды									
741	Ф-617 6кВ Кавминстекло	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-ПГ пер. № 58301-14
		ТН А		НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН В		НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН С		НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ А		ТОЛ-СЭЦ-10-11	0,5	800/5	51623-12		
		ТТ В		-	-	-	-		
		ТТ С		ТОЛ-СЭЦ-10-11	0,5	800/5	51623-12		
742	Ф-618 6кВ Кавминстекло	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А		НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН В		НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН С		НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ А		ТОЛ-СЭЦ-10	0,5	800/5	51623-12		
		ТТ В		-	-	-	-		
		ТТ С		ТОЛ-СЭЦ-10	0,5	800/5	51623-12		

Примечания

- 1 Допускается замена измерительных трансформаторов, счетчиков, УСПД, УССВ на аналогичные утвержденных типов при условии, что владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 4 метрологических характеристик. Замена оформляется техническим актом в установленном владельцем порядке с внесением изменений в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.
- 2 Виды измеряемой электроэнергии для ИК активная, реактивная.

Таблица 4 - Метрологические характеристики

Номера ИК	Вид электроэнергии	Границы основной погрешности ($\pm\delta$), %	Границы погрешности в рабочих условиях ($\pm\delta$), %
1-9, 14-20, 25, 28, 31-38, 41, 44-45, 50-53, 56, 58, 78-79, 93, 100-101, 108-110, 114-125, 130, 134-137, 139-149, 156-161, 163-166, 168-179, 183-184, 189-192, 212-214, 218-219, 241-251, 254-260, 262-264, 267-270, 272-274, 277-280, 283, 285-292, 294, 302-303, 306-313, 315, 317-319, 321-324, 329-336, 343-344, 345-351, 354, 357, 359-365, 367, 394-395, 401-404, 410-411, 420-421, 472-477, 483, 485, 512, 516, 562-563, 576-583, 595-603, 606-610, 661-662, 677, 679, 699-700, 703-708, 714-715, 717-719, 726-727, 741-742	Активная	1,2	5,7
	Реактивная	2,5	3,5
23-24, 355-356, 382-383, 392-393, 725	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,1	3,4
43, 86, 106, 111-112, 341-342, 490-492, 494-495, 611-612, 617, 720-723	Активная	0,5	1,9
	Реактивная	1,3	4,0
67-69, 82-83, 94-97, 150, 153-155, 162, 167, 233-234, 412, 416, 556-561, 618-623	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,2	3,4
102-104, 107,298, 304, 358, 373-381, 405-407, 435,436, 724	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,4
133, 352-353, 418-419	Активная	1,0	5,0
	Реактивная	2,1	4,4
151, 297	Активная	0,8	2,6
	Реактивная	1,4	4,0
423-424, 515	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,1	3,4
372, 384-386, 388-390	Активная	1,0	5,0
	Реактивная	2,2	4,4
368-371, 663-664, 681-683, 728-731	Активная	0,8	2,2
	Реактивная	1,7	4,0

Продолжение таблицы 4

62, 488, 493, 502, 504-505, 532-533, 543-552	Активная	0,5	2,0
	Реактивная	1,4	3,5
65-66	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,2	4,2
91-92, 275, 293, 301, 305, 314, 316, 478-479, 484, 486- 487, 684, 496-501, 509-511, 513, 525-527, 529, 536, 538- 548, 667-671, 674, 676, 678, 534, 709-710, 713	Активная	1,2	5,7
	Реактивная	2,5	4,3
295, 299	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,0
480	Активная	1,0	5,0
	Реактивная	2,1	3,9
507, 521-524, 528	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,2	4,2
508	Активная	1,0	5,0
	Реактивная	2,2	3,9
675	Активная	1,0	2,8
	Реактивная	1,8	3,5
553	Активная	0,9	4,7
	Реактивная	2,2	3,9
48-49, 126, 128, 201-202, 205-208, 239-240, 265-266, 278, 281-282, 284, 584-585, 695	Активная	0,5	1,9
	Реактивная	1,3	4,0
74-77, 203-204, 224-226, 296, 320, 680, 733-734, 687- 693, 736-739	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,4
181-182	Активная	1,1	5,5
	Реактивная	2,3	3,5
199-200	Активная	0,9	5,4
	Реактивная	2,0	3,4
237-238	Активная	0,8	2,2
	Реактивная	1,7	4,0
587-589, 716, 732, 735	Активная	1,2	5,7
	Реактивная	2,5	3,5

Продолжение таблицы 4

429, 430	Активная	0,5	2,2
	Реактивная	1,1	2,7
586, 590-592	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,2	3,4
42, 127, 408-409, 425-426, 433-434, 439-440, 444-445, 456-457, 464-465, 481-482, 489, 503, 517-520, 530-531, 574-575, 593-594, 604-605, 611-612, 640-641, 656, 660, 665-666, 672-673, 685-686, 694, 696, 701-702	Активная	0,5	1,9
	Реактивная	1,3	4,0
54-55, 417, 422	Активная	0,8	5,3
	Реактивная	1,9	3,4
129, 138, 276, 427-428, 431- 432, 458-461, 535-537, 711- 712	Активная	1,2	5,7
	Реактивная	2,5	3,5
387, 391, 466-471, 642-655, 451, 453	Активная	1,0	5,0
	Реактивная	2,2	4,4
413-415, 449-450	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,2	3,4
437-438, 446-448, 564-573, 613-616, 657-659	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,4
452, 454-455	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,2	3,4
634-639, 441-443, 697-698	Активная	1,0	2,8
	Реактивная	1,8	4,0
462-463, 624-633	Активная	0,8	2,6
	Реактивная	1,4	4,0
12-13, 21-22, 39-40, 60-61, 72-73, 80-81, 87, 98-99, 105, 210, 216-217, 222-223, 230- 232, 252, 325-326, 337, 396- 400, 555	Активная	0,5	1,9
	Реактивная	1,3	4,0
209	Активная	1,1	5,5
	Реактивная	2,3	3,5
211	Активная	0,8	2,2
	Реактивная	1,7	4,0

Продолжение таблицы 4

253, 300, 554	Активная	0,8	2,6
	Реактивная	1,4	4,0
327-328	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,0
227-229, 338	Активная	0,5	1,9
	Реактивная	1,1	2,0
740	Активная	0,6	1,9
	Реактивная	1,1	3,8
Пределы допускаемой абсолютной погрешности смещения шкалы времени компонентов АИИС КУЭ, входящих в состав СОЕВ, относительно шкалы времени UTC (SU), ($\pm\Delta$), с			5
<p>Примечания</p> <p>1 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.</p> <p>2 Погрешность в рабочих условиях указана для тока $2(5) \% I_{\text{ном}} \cos\varphi = 0,5$ инд и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от плюс 5 до плюс 35°C.</p> <p>3 Метрологические характеристики ИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовой).</p>			

Таблица 5 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
1	2
<p>Нормальные условия: параметры сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение, % от $U_{\text{ном}}$ - ток, % от $I_{\text{ном}}$ - коэффициент мощности - частота, Гц <p>температура окружающей среды, °С:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для счетчиков активной энергии ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 30206-94 - для счетчиков реактивной энергии ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ Р 52425-2005 ГОСТ 26035-83 	<p>от 99 до 101 100 0,87 от 49,85 до 50,15</p> <p>от +21 до +25</p> <p>от +21 до +25 от +18 до +22</p>
<p>Рабочие условия: параметры сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение, % от $U_{\text{ном}}$ - ток, % от $I_{\text{ном}}$ - коэффициент мощности, не менее - частота, Гц 	<p>от 90 до 110 от 2(5) до 120 0,5 от 49,6 до 50,4</p>

Продолжение таблицы 5

1	2
диапазон рабочих температур окружающей среды, °С: - для ТТ и ТН - для счетчиков	от -45 до +40 от +5 до +35
- для УСПД - для сервера, УССВ	от +10 до +25 от +18 до +24
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов:	
счетчики электроэнергии Альфа А1800: - средняя наработка до отказа, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	120000 72
счетчики электроэнергии ЕвроАЛЬФА (рег. № 16666-97): - средняя наработка на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	50000 72
счетчики электроэнергии ЕвроАльфа (рег. № 16666-07): - средняя наработка на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	80000 72
счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03: - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	90000 72
счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03.М (рег.№ 36697-08): - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	140000 72
счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03.М (рег.№ 36697-12): - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	165000 72
счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03.М (рег.№ 36697-17): - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	220000 72
УСПД ЭКОМ-3000: - средняя наработка до отказа, ч, не менее	100000
УСПД RTU-327: - средняя наработка до отказа, ч, не менее	40000
сервер синхронизации времени ССВ-1Г: - средняя наработка на отказ, ч, не менее - время восстановления, ч	22000 2
устройство синхронизации времени УСВ-3: - среднее время наработки на отказ, ч - время восстановления, ч	45000 2
Глубина хранения информации счетчики электроэнергии: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее	45
УСПД: - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии, потребленной за месяц, сут, не менее при отключенном питании, лет, не менее	45 3
ИВК: - результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не менее	3,5

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счетчика:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчике;
- журнал УСПД:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчиках и УСПД;
 - пропадание и восстановление связи со счетчиком.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счетчиков электрической энергии;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательной коробки;
 - УСПД.
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:
 - счетчиков электрической энергии;
 - УСПД.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках электрической энергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- сервере ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора информации 30 мин (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист формуляра АИИС КУЭ типографским способом. Нанесение знака утверждения типа на средство измерений не предусмотрено.

Таблица 6 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество, шт./экз.
1	2	3
Трансформатор тока	ТРГ-220 II*	12
Трансформатор тока	ТРГ-110 II*	36
Трансформатор тока	ТРГ-УЭТМ®-220	6
Трансформатор тока	ТОГФ-220	12
Трансформатор тока	ТОГФ-110	18
Трансформатор тока	ТОГФ-110	6
Трансформатор тока	ТФЗМ-110Б-IV У1	7
Трансформатор тока	ТФЗМ-110Б-IV У1	3
Трансформатор тока	ТФНД-110М	2

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор тока	ТФМ-110	6
Трансформатор тока	ТГФМ-110 II*	3
Трансформатор тока	ТГФМ-110	6
Трансформатор тока	ТВГ-110УХЛ2	6
Трансформатор тока	ТБМО-110 УХЛ1	314
Трансформатор тока	ТБМО-110 УХЛ1	19
Трансформатор тока	TG 145N	18
Трансформатор тока	VAU-123	18
Трансформатор тока	WIS WI	6
Трансформатор тока	4МС7	6
Трансформатор тока	ТФЗМ-35Б-1У1, ТФНД-35М	43
Трансформатор тока	ТФЗМ-35А У1, ТФН-35М	88
Трансформатор тока	ТФЗМ 35Б-ИУ1	2
Трансформатор тока	ТФЗМ 35А-ХЛ1	1
Трансформатор тока	ТФЗМ-35Б -I У1	2
Трансформатор тока	ТВ 35-IV	4
Трансформатор тока	ТВ-35/25	8
Трансформатор тока	ТВ-35-II	2
Трансформатор тока	ТВ-35	32
Трансформатор тока	ТВД-35МКП	2
Трансформатор тока	ТВД-35МКП	2
Трансформатор тока	ТОЛ-35	8
Трансформатор тока	ТЛО-35	4
Трансформатор тока	ТГМ-35	19
Трансформатор тока	ТФМ-35-II	4
Трансформатор тока	ТВ-ЭК	10
Трансформатор тока	ТВ-ТМ-35	3
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-35-IV	2
Трансформатор тока	GBW36	6
Трансформатор тока	ТЛП-10	52
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10	73
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10	61
Трансформатор тока	ТПЛ-СЭЩ-10	2
Трансформатор тока	ТПЛ-10, ТПЛУ	141
Трансформатор тока	ТПЛМ-10	63
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М	48
Трансформатор тока	ТПФМ-10	22
Трансформатор тока	ТЛК-10	37

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор тока	ТПОФ-10	2
Трансформатор тока	ТЛМ-10	41
Трансформатор тока	ТПОЛ-10	44
Трансформатор тока	ТВЛМ-10	40
Трансформатор тока	ТЛО-10	126
Трансформатор тока	ТПЛ-10с	2
Трансформатор тока	ТВК-10	15
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10	18
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10	25
Трансформатор тока	ТОЛ-10	8
Трансформатор тока	ТОЛ-10 УТ2	4
Трансформатор тока	ТОЛ-10-1	8
Трансформатор тока	ТОЛ-К-10 УХЛ2	4
Трансформатор тока	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	2
Трансформатор тока	Т-0,66 МУ3	4
Трансформатор тока	Т-0,66 У3	4
Трансформатор тока	Т-0,66 У3	4
Трансформатор тока	Т-0,66	4
Трансформатор тока	Т-0,66	3
Трансформатор тока	Т-0,66	16
Трансформатор тока	ТТИ	3
Трансформатор тока	ТОП-0,66	3
Трансформатор тока	ТШП-0,66	12
Трансформатор напряжения	ЗНГ-УЭТМ®-220	6
Трансформатор напряжения	ЗНОГ-220	12
Трансформатор напряжения	ЗНОГ-110	12
Трансформатор напряжения	ЗНГ-110	6
Трансформатор напряжения	ЗНГА-110	6
Трансформатор напряжения	СРА 245	6
Трансформатор напряжения	СРА 123	24
Трансформатор напряжения	СРТf 123	6
Трансформатор напряжения	НКФ110-83У1	5
Трансформатор напряжения	НКФ-110 У1	1

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор напряжения	НКФ-110-57У1	35
Трансформатор напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	239
Трансформатор напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	1
Трансформатор напряжения	VAU-123	18
Трансформатор напряжения	4MT40,5	3
Трансформатор напряжения	SU 170/S	12
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65	167
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35	3
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35 У1	10
Трансформатор напряжения	НОМ -35-66	1
Трансформатор напряжения	НАМИ-35	3
Трансформатор напряжения	ТЈС7	4
Трансформатор напряжения	НАМИ-10	28
Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95УХЛ2	25
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10-2	2
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10 -2 УХЛ2	17
Трансформатор напряжения	НАЛИ-СЭЦ-10	14
Трансформатор напряжения	НАЛИ-НТЗ	1
Трансформатор напряжения	НТМИ-6	5
Трансформатор напряжения	НТМИ-10	2
Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66	11
Трансформатор напряжения	НТМИ-6-66	2
Трансформатор напряжения	НТМИ-6-66	8
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-10	6
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-10	39
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-ЭК-10	6
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-СЭЦ-10	9
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-НТЗ-10	14
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-НТЗ-10	15
Трансформатор напряжения	ЗНОЛПМИ-10	9
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06-10У3	6
Трансформатор напряжения	НОЛ-СЭЦ-10	6
Счетчик электроэнергии	ЕвроАЛЬФА (рег.№16666-97)	366
Счетчик электроэнергии	СЭТ-4ТМ.03 (рег.№27524-04)	41
Счетчик электроэнергии	Альфа А1800 (рег.№31857-11)	64
Счетчик электроэнергии	Альфа А1800 (рег.№31857-06)	139
Счетчик электроэнергии	ЕвроАЛЬФА (рег.№16666-07)	80
Счетчик электроэнергии	СЭТ-4ТМ.03М (рег.№ 36697-08)	3
Счетчик электроэнергии	Альфа А1800 (рег.№ 31857-20)	2
Счетчик электроэнергии	СЭТ-4ТМ.03М (рег.№ 36697-12)	1

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	7
Устройство сбора и передачи данных	RTU-327	7
Сервер синхронизации времени	ССВ-1Г	1
Устройство синхронизации времени	УСВ-3	1
Формуляр	71319484.411711.001.38.ФО	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Северо-Кавказской ЖД – филиала ОАО «РЖД», аттестованной ФГБУ «ВНИИМС», регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311787.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

Правообладатель

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
ИНН 7708503727
Адрес: 107174, г. Москва, Новая Басманная ул., д. 2
Телефон: +7 (499) 262-99-01
Web-сайт: www.rzd.ru
E-mail: info@rzd.ru

Изготовитель

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
ИНН 7708503727
Адрес: 107174, г. Москва, Новая Басманная ул., д. 2
Телефон: +7 (499) 262-99-01
Web-сайт: www.rzd.ru
E-mail: info@rzd.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС»)

Адрес: 119631, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Телефон: +7 (495) 437-55-77

Факс: +7 (495) 437-56-66

Web-сайт: www.vniims.ru

E-mail: office@vniims.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.

