

**УТВЕРЖДЕНО**  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «12» декабря 2022 г. № 3140

Регистрационный № 87620-22

Лист № 1  
Всего листов 196

**ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Южно-Уральской ЖД - филиала ОАО «РЖД»

**Назначение средства измерений**

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Южно-Уральской ЖД - филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

**Описание средства измерений**

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни.

Первый уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс регионального Центра энергоучета (ИВКЭ), реализован на базе устройств сбора и передачи данных (УСПД) основного типа ЭКОМ-3000 и резервного типа RTU327, выполняющих функции сбора, хранения результатов измерений и передачи их на уровень ИВК.

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК) включает в себя основной и резервный серверы, устройства синхронизации системного времени (УССВ), каналобразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ).

Основной сервер функционирует на базе программного обеспечения (ПО) «ГОРИЗОНТ». Резервный сервер функционирует на базе ПО «Энергия Альфа 2».

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы основных и резервных УСПД. С основных УСПД данные передаются по основному каналу связи в основной сервер ИВК, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и оформление отчетных документов.

В резервных УСПД производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и далее по основному каналу связи данные передаются в резервный сервер ИВК, где происходит оформление отчетных документов.

Допускается передача данных с резервных УСПД с обработкой измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) в основной сервер ИВК. При этом обработка измерительной информации в основном сервере ИВК не производится.

Основной и резервный серверы функционируют независимо друг от друга. Исключение из работы одного из серверов (основного или резервного) из ИК не влияет на функционирование находящегося в работе сервера и АИИС КУЭ в целом.

Основные и резервные УСПД функционируют независимо друг от друга. Исключение из работы основного или резервного УСПД из ИК не влияет на функционирование находящихся в работе УСПД и АИИС КУЭ в целом.

Дальнейшая передача информации от ИВК третьим лицам осуществляется по каналу связи сети Internet в формате XML-макетов в соответствии с регламентами оптового рынка электроэнергии (ОРЭМ).

ИВК также обеспечивает прием измерительной информации от АИИС КУЭ утвержденного типа третьих лиц, получаемой в формате XML-макетов в соответствии с регламентами ОРЭМ в автоматизированном режиме посредством электронной почты сети Internet.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (далее по тексту – СОЕВ), которая охватывает все уровни системы. СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает автоматическую синхронизацию времени. Для обеспечения единства измерений используется единое календарное время. В состав СОЕВ входят часы УСПД, счетчиков, ИВК, сервер синхронизации времени ССВ-1Г, устройство синхронизации времени УСВ-3.

Основной сервер ИВК оснащен основным сервером синхронизации времени ССВ-1Г и резервным устройством синхронизации времени УСВ-3. Периодичность сравнения показаний часов между основным сервером ИВК и сервером синхронизации времени осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину  $\pm 1$  с (параметр программируемый). В случае отсутствия связи с основным сервером синхронизации времени ССВ-1Г, синхронизация осуществляется от резервного устройства синхронизации времени УСВ-3 не реже 1 раза в сутки.

Резервный сервер ОАО «РЖД» оснащен устройством синхронизации времени УСВ-3. Сравнение показаний часов осуществляется с периодичностью не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину  $\pm 1$  с (параметр программируемый).

Основные и резервные УСПД ОАО «РЖД» синхронизируются от ИВК, в том числе посредством ntp-сервера.

Периодичность сравнения показаний часов осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени компонентов АИИС КУЭ происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину  $\pm 2$  с (параметр программируемый).

Сравнение показаний часов счетчиков и УСПД (основных и резервных) происходит при каждом сеансе связи счетчик – УСПД. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний на величину более, чем 2 с.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Нанесение заводского номера на средство измерений не предусмотрено. Средству измерений присвоен заводской номер 01-Ю-УР-2022. Заводской номер указывается в формуляре АИИС КУЭ.

### Программное обеспечение

В основном сервере используется ПО «ГОРИЗОНТ»

ПО «ГОРИЗОНТ» используется при учете электрической энергии и обеспечивает сбор, обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом ОРЭМ.

ПО «ГОРИЗОНТ» имеет русифицированный интерфейс пользователя (включая вспомогательные и сервисные функции).

ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает работу по защищенным протоколам передачи данных.

Метрологически значимой частью ПО «ГОРИЗОНТ» является библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll.

В резервном сервере используется ПО «Энергия Альфа 2».

ПО «Энергия Альфа 2» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом ОРЭМ.

ПО обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое ПО «Энергия Альфа 2».

Метрологически значимой частью ПО «Энергия Альфа 2» является файл enalpha.exe.

Идентификационные данные ПО указаны в таблицах 1, 2.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения «ГОРИЗОНТ»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ГОРИЗОНТ
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.13
Цифровой идентификатор ПО (библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll)	54b0a65fcdd6b713b20fff43655da81b
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD 5

Таблица 2 - Идентификационные данные программного обеспечения «Энергия Альфа 2»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Энергия Альфа 2
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 2.0.0.2
Цифровой идентификатор ПО (файл enalpha.exe)	17e63d59939159ef304b8ff63121df60
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD 5

Уровень защиты ПО «ГОРИЗОНТ», ПО «Энергия Альфа 2» «высокий» в соответствии с Рекомендацией Р 50.2.077-2014.

**Метрологические и технические характеристики**

Таблица 3 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ

№ ИК	Наименование ИК	Вид СИ			Тип, модификация СИ		Уровень ИИК		Класс точности	Коэффициент трансформации	Рег. №	Уровень ИВКЭ	Уровень ИВК			
		3	4	5	6	7	8	9						10		
1	Ввод №1 110 кВ	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	УСПД	8	9	УССВ			
ТН			А	НАМИ-110 УХЛП										0,2	(110000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	24218-03
ТН			В	НАМИ-110 УХЛП										0,2	(110000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	24218-03
ТН			С	НАМИ-110 УХЛП										0,2	(110000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	24218-03
ТТ			А	ТРГ-110 П* УХЛП*										0,2S	300/1	26813-06
ТТ			В	ТРГ-110 П* УХЛП*										0,2S	300/1	26813-06
ТТ			С	ТРГ-110 П* УХЛП*										0,2S	300/1	26813-06
ТТ			А	ТРГ-110 П* УХЛП*										0,2S	300/1	26813-06
ТТ			В	ТРГ-110 П* УХЛП*										0,2S	300/1	26813-06
2	Ввод №2 110 кВ	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	УСПД	8	9	УССВ			
ТН			А	НАМИ-110 УХЛП										0,2	(110000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	24218-03
ТН			В	НАМИ-110 УХЛП										0,2	(110000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	24218-03
ТН			С	НАМИ-110 УХЛП										0,2	(110000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	24218-03
ТТ			А	ТРГ-110 П* УХЛП*										0,2S	300/1	26813-06
ТТ			В	ТРГ-110 П* УХЛП*										0,2S	300/1	26813-06
ТТ			С	ТРГ-110 П* УХЛП*										0,2S	300/1	26813-06
ТТ			А	ТРГ-110 П* УХЛП*										0,2S	300/1	26813-06
ТТ			В	ТРГ-110 П* УХЛП*										0,2S	300/1	26813-06
3	Ввод №1 110 кВ	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	УСПД	8	9	УССВ			
ТН			А	НАМИ-110 УХЛП										0,2	(110000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	24218-08
ТН			В	НАМИ-110 УХЛП										0,2	(110000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	24218-08
ТН			С	НАМИ-110 УХЛП										0,2	(110000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	24218-08
ТТ			А	ТРГ-110 П* УХЛП*										0,2S	300/1	26813-06
ТТ			В	ТРГ-110 П* УХЛП*										0,2S	300/1	26813-06
ТТ			С	ТРГ-110 П* УХЛП*										0,2S	300/1	26813-06
ТТ			А	ТРГ-110 П* УХЛП*										0,2S	300/1	26813-06
ТТ			В	ТРГ-110 П* УХЛП*										0,2S	300/1	26813-06

Тундуш

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Ввод №2 110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	300/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	300/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	300/1	26813-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
5	Фид.№8 Мастерские 6 кВ	ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПШ-10У3	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПШ-10У3	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
6	Фид.№7 Куваши 6кВ	ТТ	А	ТПШ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПШ-10	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПШ-10 У3	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
7	Фид.№6 Совхоз 6кВ	ТТ	С	ТПШ-10 У3	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПШ-10 У3	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПШ-10 У3	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
8	Ф4 ПЭ Ай 6кВ	ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПШ-10	0,5	40/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПШ-10	0,5	40/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		

ЭКОМ-3000  
пер.№ 17049-14 /  
УСБ-3  
пер.№ 51644-12

Челябинск-Южный									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ввод №1 110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-ПГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛП*	0,2S	150/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛП*	0,2S	150/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛП*	0,2S	150/1	53344-13		
10	Ввод №2 110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-ПГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	150/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	150/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	150/1	53344-13		
11	Фид. зав. Пластмасс	Счетчик		EA05RAL-P4B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-ПГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-65-У1	0,5	35000:√3/100:√3/100: 3	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65-У1	0,5	35000:√3/100:√3/100: 3	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65-У1	0,5	35000:√3/100:√3/100: 3	912-70		
		ТТ	А	ТФЭМ-35 А У1	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЭМ-35 А У1	0,5	300/5	3690-73		
12	ф.13 Микрорайон	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-ПГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
13	ф.№8 Поселок	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-ПГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
14	ф.№10 П/Я 48/11	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12		
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-08				
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-08				
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-08				
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	400/5	30709-06				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	400/5	30709-06				
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-08				
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-08				
15	ф.№7 П/Я 48/11	ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-08				
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-06				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-06				
		Кагайск									
		16	Ввод №1-110кВ КНЗ-1	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
				ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
				ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
				ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
				ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
ТТ	В			ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06				
ТТ	С			ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06				
Счетчик				EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97				
ТН	А			НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
ТН	В			НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
17	Ввод №2-110кВ Чуга-гяга	ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06				
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06				
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06				
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06				
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06				
18	Ввод №3-110кВ Далматово- район	ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06				
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06				
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06				
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Ввод №4-110кВ Исетская	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09  ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
20	Ввод №5-110кВ Кагайск-район	ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
21	Ввод №6-110кВ КНЗ-2	ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
22	Т1-110кВ	ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	100/1	26813-06		
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
23	Т2-110кВ	ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	100/1	26813-06		
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	ОСП-110кВ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
25	Ввод-1 10кВ	ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
26	Ввод-2 10кВ	ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		
		ТТ	В	-	--	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
27	Фид. №3 Корюково 10кВ	ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
28	Фид. №4 РП-81 10кВ	ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	ПВ-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				
Цуга									
31	Т1-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТТ	А	ТТФМ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	100/1	36672-08				
ТТ	В	ТТФМ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	100/1	36672-08				
ТТ	С	ТТФМ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	100/1	36672-08				
Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-07				
ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	10000/5	1261-59				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	10000/5	1261-59				
33	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-07	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	10000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	10000/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Ввод-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
35	Фид. №1 Победа 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
36	ПВ-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
37	ПВ-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
38	Т1-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

Кравцево

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Т2-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / РТУ-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
40	Ввод-1 10кВ	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / РТУ-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
41	Ввод-2 10кВ	ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / РТУ-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
42	Фид. №5 Кукушкино 10кВ	ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / РТУ-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
43	Фид. №6 Белянино 10кВ	ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / РТУ-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
44	ПВ-2 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69				
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
45	ПВ-1 10кВ	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69				
		Керамзит									
		46	ПВ-1 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
				ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
				ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
ТН	С			НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87				
ТТ	А			ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59				
ТТ	В			-	-	-	-				
ТТ	С			ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59				
Счетчик				ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97				
ТН	А			НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
47	ПВ-2 10кВ	ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59				
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
48	Т1-110кВ	ТТ	А	ТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Т2-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
50	Ввод-1 10кВ	ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
51	Ввод-2 10кВ	ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТТЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
52	Фид. №3 10кВ	ТТ	С	ТТЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТТЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТТЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97		
53	Фид. №4 10кВ	ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-10 УТ2	0,5	300/5	6009-77		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10 УТ2	0,5	300/5	6009-77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
54	Фид. №5 Г линки 10кВ	Счетчик		ЕАО5RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12		
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87				
		ТТ	А	ТВК-10	0,5S	200/5	8913-82				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТВК-10	0,5S	200/5	8913-82				
		Счетчик		ЕАО5RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87				
55	Фид. №7 10кВ	ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87				
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5	300/5	51143-12				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5	300/5	51143-12				
		Счетчик		ЕАО5RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5	300/5	51143-12				
		ТТ	В	-	-	-	-				
56	Фид. №8 10кВ	ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5	300/5	51143-12				
		Счетчик		ЕАО5RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5	300/5	51143-12				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5	300/5	51143-12				
		Ново-Абзаково									
		57	Ввод-1 110 "Смеловская"	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
ТН	А			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
ТН	В			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТН	С			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТТ	А			ТТФМ-110 П* У1 **	0,2S	150/1	36672-08				
ТТ	В			ТТФМ-110 П* У1 **	0,2S	150/1	36672-08				
ТТ	С			ТТФМ-110 П* У1 **	0,2S	150/1	36672-08				
Счетчик				A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
ТН	А			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТН	В			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
58	Ввод-2 110 "Абзаково"	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТТ	А	ТТФМ-110 П* У1 **	0,2S	150/1	36672-08				
		ТТ	В	ТТФМ-110 П* У1 **	0,2S	150/1	36672-08				
		ТТ	С	ТТФМ-110 П* У1 **	0,2S	150/1	36672-08				
		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТТ	А	ТТФМ-110 П* У1 **	0,2S	150/1	36672-08				
		ТТ	В	ТТФМ-110 П* У1 **	0,2S	150/1	36672-08				
ТТ	С	ТТФМ-110 П* У1 **	0,2S	150/1	36672-08						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	ф-2 "Горки"	Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
60	ф-5 "Ручеек"	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
61	ф-3 "Кварц"	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-03		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,2S	400/5	7069-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
62	ф-1 "Погрузка"	ТТ	С	ТОЛ-10	0,2S	400/5	7069-07		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,2S	400/5	7069-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,2S	400/5	7069-07		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
63	Ф-7 "Котельная"	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
64	ф.2 СЦБ	Счетчик		EA05RL-P2B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70			
		ТН	В	-	-	-	-			
		ТН	С	-	-	-	-			
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	-	-	-	-			
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70			
ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70					
ТН	С	-	-	-	-					
65	Фидер ДПР-2 Магнитогорск	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01 УХЛ1	0,2S	600/5	47124-11			
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01 УХЛ1	0,2S	600/5	47124-11			
		ТТ	С	-	-	-	-			
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70			
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70			
		ТН	С	-	-	-	-			
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01 УХЛ1	0,2S	600/5	47124-11			
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01 УХЛ1	0,2S	600/5	47124-11			
ТТ	С	-	-	-	-					
66	Фидер ДПР-1 Укшук	Укшук								
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/3)/(100/3)	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/3)/(100/3)	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/3)/(100/3)	24218-08			
		ТТ	А	ТФМ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	200/1	36672-08			
		ТТ	В	ТФМ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	200/1	36672-08			
		ТТ	С	ТФМ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	200/1	36672-08			
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
67	Ввод-1 110 "Смеловская"	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/3)/(100/3)	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/3)/(100/3)	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/3)/(100/3)	24218-08			
		ТТ	А	ТФМ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	200/1	36672-08			
		ТТ	В	ТФМ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	200/1	36672-08			
		ТТ	С	ТФМ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	200/1	36672-08			
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/3)/(100/3)	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/3)/(100/3)	24218-08			
68	Ввод-2 110 "Белорецк"	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/3)/(100/3)	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/3)/(100/3)	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/3)/(100/3)	24218-08			
		ТТ	А	ТФМ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	200/1	36672-08			
		ТТ	В	ТФМ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	200/1	36672-08			
		ТТ	С	ТФМ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	200/1	36672-08			
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/3)/(100/3)	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/3)/(100/3)	24218-08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	ДПР-1 Н-Абзаково	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70				
70	ДПР-2 Белорещк	ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	200/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	200/5	3689-73		
ТТ	В	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73				
ТТ	С	-	-	-	-				
Межозерная									
71	Т-1 110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	100/1	26813-06		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
72	Т-2 110кВ	ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*	0,2S	50/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*	0,2S	50/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*	0,2S	50/1	26813-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
73	ф.2 Сады ЧГЗ	ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	50/5	30709-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	50/5	30709-05		
		ТТ	А	-	-	-	-		
		ТТ	В	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
74	ф. 6 "Берег"	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04			
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04			
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04			
		ТТ	А	ТJM-10	0,5	200/5	2473-69			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТJM-10	0,5	200/5	2473-69			
75		Ф5-10 ТП Межоз. 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
			ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
			ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
	ТН		С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04			
	ТТ		А	ТJП- 10	0,5	100/5	30709-05		ЭКОМ-3000	
	ТТ		В	-	-	-	-		рег.№ 17049-14	
	ТТ		С	ТJП- 10	0,5	100/5	30709-05		/	
76	Ф1 ПЭ Разъезд №6 10кВ		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
			ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
			ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04			
		ТТ	А	ТJM-10	0,5	200/5	2473-69			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТJM-10	0,5	200/5	2473-69			
77		Ф2 ПЭ Чурилово 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
			ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
			ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
	ТН		С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04			
	ТТ		А	ТJП-10 У3	0,2S	100/5	1276-59			
	ТТ		В	-	-	-	-			
	ТТ		С	ТJП-10 У3	0,2S	100/5	1276-59			
									ССВ-1Г рег. № 58301-14	
									/	
									УСВ-3 рег. № 41907-09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Бердяуш				
78	Ввод №1 110 Боровая- Приваловская	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	А1802RALQ-P4GB-DW-4 НАМИ-110 УХЛП НАМИ-110 УХЛП НАМИ-110 УХЛП ТРГ-110 II* УХЛП* ТРГ-110 II* УХЛП* ТРГ-110 II* УХЛП*	0,2S/0,5 0,2 0,2 0,2 0,2S 0,2S 0,2S	1 (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) 100/1 100/1 100/1	31857-06 24218-08 24218-08 24218-08 26813-06 26813-06 26813-06		
79	Ввод №2 110 Единовер- Боровая	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	А1802RALQ-P4GB-DW-4 НАМИ-110 УХЛП НАМИ-110 УХЛП НАМИ-110 УХЛП ТРГ-110 II* УХЛП* ТРГ-110 II* УХЛП* ТРГ-110 II* УХЛП*	0,2S/0,5 0,2 0,2 0,2 0,2S 0,2S 0,2S	1 (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) 100/1 100/1 100/1	31857-06 24218-08 24218-08 24218-08 26813-06 26813-06 26813-06		
80	ф 14 Гранитный карьер бкВ	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	ЕА05RAL-P4B-3 ЗНОЛ06 ЗНОЛ06 ЗНОЛ06 ТЛМ-10 - ТЛМ-10	0,5S/1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5	1 (6000/√3)/(100/√3) (6000/√3)/(100/√3) (6000/√3)/(100/√3) 300/5 - 300/5	16666-97 3344-04 3344-04 3344-04 2473-05 - 2473-05	ЭКМ- 3000 рег.№ 17049-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12 RTU-327 рег.№ 41907-09	
81	ф№2 Щебзавод бкВ	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	ЕА05RL-P2B-3 ЗНОЛ06 ЗНОЛ06 ЗНОЛ06 ТЛМ-10 - ТЛМ-10	0,5S/1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5	1 (6000/√3)/(100/√3) (6000/√3)/(100/√3) (6000/√3)/(100/√3) 300/5 - 300/5	16666-97 3344-04 3344-04 3344-04 2363-68 - 2363-68		
82	Ф-6 ПЭ Единовер бкВ	Счетчик ТН ТН ТН ТТ ТТ ТТ	А В С А В С	ЕА05RL-P2B-3 ЗНОЛ06 ЗНОЛ06 ЗНОЛ06 ТЛМ-10 - ТЛМ-10	0,5S/1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5	1 (6000/√3)/(100/√3) (6000/√3)/(100/√3) (6000/√3)/(100/√3) 150/5 - 150/5	16666-97 3344-04 3344-04 3344-04 1276-59 - 1276-59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	Ф-10 ТП-1 6кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
84	Ф-8 Поселок 6кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
85	Ф-1 РП-56 6кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
86	Ф-5 ПЭ Куся 6кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разъезд №6									
87	Вв.№1-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-ПГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТТФМ-110	0,2S	200/1	52261-12		
		ТТ	В	ТТФМ-110	0,2S	200/1	52261-12		
		ТТ	С	ТТФМ-110	0,2S	200/1	52261-12		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		88	Вв.№2-110кВ	ТТ	А	ТТФМ-110	0,2S		
ТТ	В			ТТФМ-110	0,2S	200/1	52261-12		
ТТ	С			ТТФМ-110	0,2S	200/1	52261-12		
Счетчик				A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
ТН	А			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
ТН	В			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
ТН	С			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
ТТ	А			ТТФМ-110	0,2S	200/1	52261-12		
ТТ	В			ТТФМ-110	0,2S	200/1	52261-12		
89	ф.11 Насосная	ТТ	С	ТТФМ-110	0,2S	200/1	52261-12		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	50/5	30709-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	50/5	30709-05		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
90	ф. №22 Благовест	ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛЮ-10 УЗ	0,2S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10 УЗ	0,2S	100/5	25433-08		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
91	Ф1 ПЭ Межозерн. 10кВ	ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	Ф2 ПЭ Муслимово 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
Муслимово									
93	Ввод №1-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	200/1	36672-08		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
	ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	200/1	36672-08			
	ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	200/1	36672-08			
	ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	200/1	36672-08			
94	Ф.1 ПЭ Муслимово	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
95	Ф.2 ПЭ Разъезд №3	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
96	Ф.2 ПЭ Разъезд №3	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		

ЭКОН-3000  
рег.№ 17049-14 /  
RTU-327  
рег.№ 41907-09

ССВ-ПГ  
рег.№ 58301-14 /  
УСВ-3  
рег.№ 51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	Ф. 11 Нива	Счетчик		ЕА05RL-Р2В-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		Счетчик		ЕА05RL-Р2В-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
98	Ф.21 Мусломово	ТН	С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-Р2В-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	--	-		
99	Ф. 22 ХПП	ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		Счетчик		ЕА05RL-Р2В-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	--	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		Счетчик		ЕА05RL-Р2В-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
100	Ф. 24 ТП-2 Дело	ТН	В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-05		
		Счетчик		ЕА05RL-Р2В-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Разъезд №3										
101	Т1-110кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / УСВ-3 RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер. № 58301-14 / УСВ-3 пер. № 51644-12		
			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
			ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
			ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
			ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
			Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5					31857-06
			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13							
ТГФМ-110 П УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08							
ТГФМ-110 П УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08							
ТГФМ-110 П УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08							
103	Ф2 ПЭ Разъезд2 10кВ	Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / УСВ-3 RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер. № 58301-14 / УСВ-3 пер. № 51644-12		
			ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04				
			ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04				
			ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04				
			ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				
				-	-	-				
			ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				
			Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1					16666-97
			ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04				
			ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04				
ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04							
ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-59							
ТПОЛ-10	-	-	-							
ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-02							
104	Ф1 ПЭ Муслимово 10кВ	Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / УСВ-3 RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер. № 58301-14 / УСВ-3 пер. № 51644-12		
			ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04				
			ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04				
			ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04				
			ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-59				
				-	-	-				
			ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-02				
			Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1					16666-97
			ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04				
			ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04				
ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04							
ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-59							
ТПОЛ-10	-	-	-							
ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-02							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Разъезд №2											
105	Вв.№1-110кВ	Счетчик	А	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / РТУ-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12		
				НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
				НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
				НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
				ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
				ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
				ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
				Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1			31857-06	
				ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03	
106	Вв.№2-110кВ	ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / РТУ-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12		
				НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
				НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
				ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S			100/1	36672-08
				ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S			100/1	36672-08
				ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S			100/1	36672-08
				Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1			31857-06	
				ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03	
				ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03	
107	Ф.№4 Серкино 22	Счетчик	А	ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / РТУ-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12		
				ТН	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100			3344-04	
				ТН	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100			3344-04	
				ТН	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100			3344-04	
				ТТ	А	ТЛП-10	0,2S			75/5	30709-06
				ТТ	В	-	-			-	-
				ТТ	С	ТЛП-10	0,2S			75/5	30709-06
				Счетчик	ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1			16666-97	
				ТН	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100			3344-04	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
113	ф.22 Синарский	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12						
										ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	16666-97
										ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04
										ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04
										ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	150/5	3344-04
										ТТ	В	-	-	-	1276-59
										ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	150/5	1276-59
										Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97
										ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04
										ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04
ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04										
ТТ	А	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82										
ТТ	В	-	-	-	-										
ТТ	С	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82										
ОП-18															
115	Т1-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12						
										ТН	А	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
										ТН	В	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
										ТН	С	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
										ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	100/1	26813-06
										ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	100/1	26813-06
										ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	100/1	26813-06
										Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11
										ТН	А	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
ТН	В	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08										
ТН	С	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08										
ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	100/1	26813-06										
ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	100/1	26813-06										
ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	100/1	26813-06										
117	Ввод №1-10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-4	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12						
										ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69
										ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69
										ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69
										ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69
										ТТ	В	-	-	-	-
										ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69
										Счетчик		EA05RL-P2B-4	0,5S/1	1	16666-97
										ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69
ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69										
ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69										
ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69										
ТТ	В	-	-	-	-										
ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
118	Ввод №2-10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-4	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5			2473-69
			ТТ	В	-	-	-			-
			ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5			2473-69
			Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/-	1			16666-97
			ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
119	ПВ-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5			2473-69
			ТТ	В	-	-	-			-
			ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5			2473-69
			Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1			16666-97
			ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
120	ПВ-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5			2473-69
			ТТ	В	-	-	-			-
			ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5			2473-69
			Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1			16666-97
			ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
121	Ввод №1-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			ТН	А	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
			ТН	В	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
			ТН	С	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
			ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	300/1			26813-06
			ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	300/1			26813-06
			ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	300/1			26813-06
			Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1			31857-11
			ТН	А	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
			ТН	В	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
122	Ввод №2-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			ТН	А	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
			ТН	В	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
			ТН	С	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
			ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	300/1			26813-06
			ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	300/1			26813-06
			ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	300/1			26813-06
			Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1			31857-11
			ТН	А	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
			ТН	В	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08

Роза

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
123	Т1-10кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	100/1	26813-06			
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	100/1	26813-06			
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	100/1	26813-06			
124		Т2-10кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1			31857-11
			ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
			ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
	ТН		С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	ТТ		А	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	100/1	26813-06			
	ТТ		В	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	100/1	26813-06			
	ТТ		С	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	100/1	26813-06			
125	Ввод-1 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	57274-14			
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	57274-14			
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	57274-14			
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03			
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03			
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03			
126		Ввод-2 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
			ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
			ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
	ТН		С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
	ТТ		А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69			
	ТТ		В	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69			
	ТТ		С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69			
127	Фид. №1 10кВ	Счетчик		ЕА02RALX-P3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	57274-14			
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	57274-14			
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	57274-14			
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2363-68			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2363-68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128	Фид. №2 10кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
129	Фид. №3 Пестерево 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	57274-14		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	57274-14		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	57274-14		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
130	Фид. №4 Сычево 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
131	ПВ-1 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,5	10000/100	57274-14		
		ТН	В	НАМИ-10	0,5	10000/100	57274-14		
		ТН	С	НАМИ-10	0,5	10000/100	57274-14		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
132	ПВ-2 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		

ЭКОМ-3000  
рег.№ 17049-14 /  
RTU-327  
рег.№ 41907-09

ССВ-ПГ  
рег.№ 58301-14 /  
УСВ-3  
рег.№ 51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Сулея				
133	Вв.№1-110кВ	Счетчик		ЕА02РАL-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	49201-12		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	49201-12		
		ТТ	С	ТРГ-УЭТМ®-110 УХЛП*	0,2S	600/1	53971-13		
134	Вв.№3-110кВ	Счетчик		ЕА02РАLХ-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	49201-12		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	49201-12		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	49201-12		
135	Вв.№4-110кВ	Счетчик		ЕА02РАL-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000	ССВ-ПГ
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	пер.№ 58301-14	пер.№ 58301-14
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	пер.№ 17049-14	/
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	/	УСВ-3
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	49201-12	RTU-327	пер.№ 51644-12
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	49201-12	пер.№ 41907-09	
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	49201-12		
136	Вв.№5-110кВ	Счетчик		ЕА02РАL-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	400/1	49201-12		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	400/1	49201-12		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	400/1	49201-12		
137	ф Элеватор 1 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-Р2В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
138	ф Элеватор 2 6кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97								
										ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04
										ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04
										ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04
										ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03
										ТТ	В	-	-	-	-
										ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03
										Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
										ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04
										ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04
ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04										
ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03										
ТТ	В	-	-	-	-										
ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03										
140	Ф Втормет 6кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97								
										ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04
										ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04
										ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04
										ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	50/5	1276-59
										ТТ	В	-	-	-	-
										ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	50/5	1276-59
										Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
										ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04
										ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04
ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04										
ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	50/5	1276-59										
ТТ	В	-	-	-	-										
ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	50/5	1276-59										
141	Ф I ПЭ Кукушик 6кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97								
										ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04
										ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04
										ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04
										ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	50/5	1276-59
										ТТ	В	-	-	-	-
										ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	50/5	1276-59
										Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
										ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04
										ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04
ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04										
ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	50/5	1276-59										
ТТ	В	-	-	-	-										
ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	50/5	1276-59										
142	Т1-110 кВ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06								
										ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
										ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
										ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
										ТТ	А	ТТФМ-110П* У1**	0,2S	200/1	36672-08
										ТТ	В	ТТФМ-110П* У1**	0,2S	200/1	36672-08
										ТТ	С	ТТФМ-110П* У1**	0,2S	200/1	36672-08
										Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
										ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
										ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03										
ТТ	А	ТТФМ-110П* У1**	0,2S	200/1	36672-08										
ТТ	В	ТТФМ-110П* У1**	0,2S	200/1	36672-08										
ТТ	С	ТТФМ-110П* У1**	0,2S	200/1	36672-08										

Разъезд-213А-гяга

ЭКОМ-3000  
рег.№ 17049-14 /  
УСВ-3  
рег.№ 51644-12

ЭКОМ-3000  
рег.№ 17049-14 /  
УСВ-3  
рег.№ 51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143	Т2-110 кВ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 пер.№ 41907-09	УСВ-3 пер.№ 51644-12
				ТН			(110000/√3)/(100/√3)		
				ТН			(110000/√3)/(100/√3)		
				ТН			(110000/√3)/(100/√3)		
				ТТ			200/1		
				ТТ			200/1		
				ТТ			200/1		
Сара-гяга									
144	Т1-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ- 3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
				ТН			(110000/√3)/(100/√3)		
				ТН			(110000/√3)/(100/√3)		
				ТН			(110000/√3)/(100/√3)		
				ТТ			200/1		
				ТТ			200/1		
				ТТ			200/1		
145	Т2-110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ- 3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
				ТН			(110000/√3)/(100/√3)		
				ТН			(110000/√3)/(100/√3)		
				ТН			(110000/√3)/(100/√3)		
				ТТ			200/1		
				ТТ			200/1		
				ТТ			200/1		
146	ф.№1 - 35 кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ- 3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
				ТН			(35000/√3)/(100/√3)		
				ТН			(35000/√3)/(100/√3)		
				ТН			(35000/√3)/(100/√3)		
				ТТ			300/5		
				ТТ			300/5		
				ТТ			300/5		
				ТТ			300/5		
				ТТ			300/5		
				ТТ			300/5		
				ТТ			300/5		
				ТТ			300/5		
				147			ф.№2- 35 кВ		
ТН	(35000/√3)/(100/√3)								
ТН	(35000/√3)/(100/√3)								
ТН	(35000/√3)/(100/√3)								
ТТ	150/5								
ТТ	150/5								
ТТ	150/5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кувандык									
148	Т1-110 кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	200/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	200/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	200/1	26813-06		
149	Т2-110 кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	200/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	200/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	200/1	26813-06		
150	ф.3 - 10 кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛП2	0,5	(10000)/(100)	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛП2	0,5	(10000)/(100)	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛП2	0,5	(10000)/(100)	20186-05		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
151	ф.4 - 10 кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95	0,5	(10000)/(100)	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95	0,5	(10000)/(100)	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95	0,5	(10000)/(100)	20186-05		
		ТТ	А	ТЛМ-10 УЗ	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10 УЗ	0,5	200/5	2363-68		
Дубинька-тяга									
152	Т1-110 кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110П* УХЛП*	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110П* УХЛП*	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110П* УХЛП*	0,2S	200/1	36672-08		
								ЭКМ-3000 / пер.№ 17049-14 / УСВ-3 / пер.№ 51644-12	ССВ-ПГ / пер.№ 58301-14 / УСВ-3 / пер.№ 51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
153	Т2-110 кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06								
										ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
										ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
										ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
										ТТ	А	ТГФМ-110П* УХЛ1*	0,2S	200/1	36672-08
										ТТ	В	ТГФМ-110П* УХЛ1*	0,2S	200/1	36672-08
										ТТ	С	ТГФМ-110П* УХЛ1*	0,2S	200/1	36672-08
										Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97
										ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	(10000)/(100)	20186-05
										ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	(10000)/(100)	20186-05
ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	(10000)/(100)	20186-05										
ТТ	А	ТПОЛ-10 У3	0,5	75/5	1261-02										
ТТ	В	-	-	-	-										
ТТ	С	ТПОЛ-10 У3	0,5	75/5	1261-02										
154	ф.Плавка гололеда- 35 кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97								
										ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70
										ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70
										ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70
										ТТ	А	ТФН-35М	0,5	600/5	3690-73
										ТТ	В	-	-	-	-
										ТТ	С	ТФ3М-35А-У1	0,5	600/5	3690-73
										Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97
										ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05
										ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05
ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05										
ТТ	А	ТГФ-220-П* У1	0,2S	400/1	20645-05										
ТТ	В	ТГФ-220-П* У1	0,2S	400/1	20645-05										
ТТ	С	ТГФ-220-П* У1	0,2S	400/1	20645-05										
155	Ввод 1- 220 кВ "Рысаво"	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97								
										ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05
										ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05
										ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05
										ТТ	А	ТГФ-220-П* У1	0,2S	400/1	20645-05
										ТТ	В	ТГФ-220-П* У1	0,2S	400/1	20645-05
										ТТ	С	ТГФ-220-П* У1	0,2S	400/1	20645-05
										Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97
										ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05
										ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05
ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05										
ТТ	А	ТГФ-220-П* У1	0,2S	400/1	20645-05										
ТТ	В	ТГФ-220-П* У1	0,2S	400/1	20645-05										
ТТ	С	ТГФ-220-П* У1	0,2S	400/1	20645-05										
156	Ввод 2- 220 кВ "Картала"	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97								
										ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05
										ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05
										ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05
										ТТ	А	ТГФ-220-П* У1	0,2S	400/1	20645-05
										ТТ	В	ТГФ-220-П* У1	0,2S	400/1	20645-05
										ТТ	С	ТГФ-220-П* У1	0,2S	400/1	20645-05
										Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97
										ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05
										ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05
ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05										
ТТ	А	ТГФ-220-П* У1	0,2S	400/1	20645-05										
ТТ	В	ТГФ-220-П* У1	0,2S	400/1	20645-05										
ТТ	С	ТГФ-220-П* У1	0,2S	400/1	20645-05										
157	Ввод 1- 220 кВ "Рысаво"	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97								
										ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05
										ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05
										ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05
										ТТ	А	ТГФ-220-П* У1	0,2S	400/1	20645-05
										ТТ	В	ТГФ-220-П* У1	0,2S	400/1	20645-05
										ТТ	С	ТГФ-220-П* У1	0,2S	400/1	20645-05
										Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97
										ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05
										ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05
ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05										
ТТ	А	ТГФ-220-П* У1	0,2S	400/1	20645-05										
ТТ	В	ТГФ-220-П* У1	0,2S	400/1	20645-05										
ТТ	С	ТГФ-220-П* У1	0,2S	400/1	20645-05										
158	Ввод 2- 220 кВ "Картала"	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97								
										ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05
										ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05
										ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05
										ТТ	А	ТГФ-220-П* У1	0,2S	400/1	20645-05
										ТТ	В	ТГФ-220-П* У1	0,2S	400/1	20645-05
										ТТ	С	ТГФ-220-П* У1	0,2S	400/1	20645-05
										Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97
										ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05
										ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05
ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05										
ТТ	А	ТГФ-220-П* У1	0,2S	400/1	20645-05										
ТТ	В	ТГФ-220-П* У1	0,2S	400/1	20645-05										
ТТ	С	ТГФ-220-П* У1	0,2S	400/1	20645-05										

Саракташ-тяга

ССВ-1Г  
рег. №  
58301-  
14  
/  
УСВ-3  
рег. №  
51644-  
12

ЭКОМ-  
3000  
рег. №  
17049-14  
/  
RTU-327  
рег. №  
41907-09

ССВ-1Г  
рег. №  
58301-  
14  
/  
УСВ-3  
рег. №  
51644-  
12

ЭКОМ-  
3000  
рег. №  
17049-14  
/  
RTU-327  
рег. №  
41907-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158	Ввод №1 110 кВ "Чебеньки"	Счетчик		ЕА02RALX-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		ЕА02RALX-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
159	Ввод №2 110 кВ "Дубиновка"	ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		ЕА02RALX-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
160	Ввод №3 110 кВ "Саракташ-1"	ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		ЕА02RALX-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
161	Ввод №4 110 кВ "Саракташ-2"	ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		ЕА02RALX-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		ЕА02RALX-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
162	ОМВ- 110 кВ	ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛП	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛП	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛП	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		ЕА02RALX-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Цсбеньки-гтяга										
163	Ввод Т1-110 кВ	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4	НАМИ-110 УХЛП	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / УСВ-3 пер.№ 58301-14 /	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 /	
					А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
					В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
					С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
					ТТ	0,2S	200/1			26813-06
					ТТ	0,2S	200/1			26813-06
					ТТ	0,2S	200/1			26813-06
					ТТ	0,2S/0,5	1			31857-06
					ТТ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
					ТТ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
164	Ввод Т2-110 кВ	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4	НАМИ-110 УХЛП	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	УСВ-3 пер.№ 51644-12	
					А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
					В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
					С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
					ТТ	0,2S	200/1			26813-06
					ТТ	0,2S	200/1			26813-06
					ТТ	0,2S	200/1			26813-06
					ТТ	0,2S	200/1			26813-06
					ТТ	0,2S	200/1			26813-06
					ТТ	0,2S	200/1			26813-06
Оренбург										
165	Ввод Т1-110 кВ	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4	НАМИ-110 УХЛП	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 /	
					А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
					В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
					С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
					ТТ	0,2S	200/1			26813-06
					ТТ	0,2S	200/1			26813-06
					ТТ	0,2S	200/1			26813-06
					ТТ	0,2S/0,5	1			31857-06
					ТТ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
					ТТ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
166	Ввод Т2-110 кВ	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4	НАМИ-110 УХЛП	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	УСВ-3 пер.№ 51644-12	
					А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
					В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
					С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
					ТТ	0,2S	200/1			26813-06
					ТТ	0,2S	200/1			26813-06
					ТТ	0,2S	200/1			26813-06
					ТТ	0,2S/0,5	1			31857-06
					ТТ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
					ТТ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
Ядино										
167	Вв.№1-6кВ	Счетчик	ЕА05RL-Р2В-3	ЗНОЛ.06	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 /	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 /	
					А	0,5	(6000/√3)/(100/√3)			3344-04
					В	0,5	(6000/√3)/(100/√3)			3344-04
					С	0,5	(6000/√3)/(100/√3)			3344-04
					ТТ	0,5	1500/5			8913-82
					ТТ	-	-			-
					ТТ	0,5	1500/5			8913-82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
168	Вв.№2-6кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПОЛ-10 УЗ	0,5	1500/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10 УЗ	0,5	1500/5	1261-08		
169	Ф3-6 Яхино- Радио	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	200/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	200/5	8913-82		
Мурсалимкино									
170	Ввод №1 110 Тюбеляс	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* У1*	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* У1*	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* У1*	0,2S	200/1	36672-08		
171	Ввод № 2 110 Кукшик	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НКФ-110-57У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* У1*	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* У1*	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* У1*	0,2S	200/1	36672-08		
172	Ф1 Башкирия 6 кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
173	Ф 6 Башкирия бкВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3						
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	3344-04			
		ТТ	В	-	-	-	1276-59			
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	-			
		Счетчик		EA05RL-P2B-3						
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5S/1,0	1	16666-97			
174	Ф 7 Мясокомбинат бкВ	ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	300/5	1856-63			
		ТТ	В	--	-	-	-			
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	300/5	1856-63			
		Счетчик		EA05RL-P2B-3						
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
175	Ф 2 мясокомбинат бкВ	ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59			
		Счетчик		EA05RL-P2B-3						
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
176	Ф8 Поселок бкВ	ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68			
		Счетчик		EA05RL-P2B-3						
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
177	Ф5 ПЭ Кукшик бкВ	ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	75/5	1856-63			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	75/5	1856-63			
		Счетчик		EA05RL-P2B-3						
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			

ЭКМ-3000  
рег.№ 17049-14 /  
RTU-327  
рег.№ 41907-09

ССВ-ПГ  
рег.№ 58301-14 /  
УСВ-3  
рег.№ 51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Марково				
178	Т1-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1 (10)	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
179	Т2-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1 (10)	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
180	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000	ССВ-ПГ
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87	рег.№ 17049-14	рег.№ 58301-14
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87	/	/
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	1500/5	8913-82	рег.№ 41907-09	рег.№ 51644-12
		ТТ	В	ТВК-10	0,5	1500/5	8913-82		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	1500/5	8913-82		
181	Ввод-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	1500/5	8913-82		
		ТТ	В	ТВК-10	0,5	1500/5	8913-82		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	1500/5	8913-82		
182	ПВ-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
183	ПВ-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82		
Дубрава									
184	Т1-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
185	Т2-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
186	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	1500/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	1500/5	8913-82		
187	Ввод-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	1500/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	1500/5	8913-82		

ЭКОМ-3000  
рег.№ 17049-14 /  
RTU-327  
рег.№ 41907-09

ССВ-ПГ  
рег.№ 58301-14 /  
УСВ-3  
рег.№ 51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
188	ПВ-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-ПГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
			ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100			11094-87
			ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82			
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/-	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			
ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87					
ТТ	А	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01					
ТТ	В	-	-	-	-					
ТТ	С	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82					
Сумки										
190	Т1-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-ПГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
			ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
			ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
			ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
			ТТ	А	ТФМ-110	0,2S	100/1			52261-12
			ТТ	В	ТФМ-110	0,2S	100/1			52261-12
			ТТ	С	ТФМ-110	0,2S	100/1			52261-12
191	Т2-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-ПГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
			ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
			ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
			ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
			ТТ	А	ТФМ-110	0,2S	100/1			52261-12
			ТТ	В	ТФМ-110	0,2S	100/1			52261-12
			ТТ	С	ТФМ-110	0,2S	100/1			52261-12
192	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-ПГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
			ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100			11094-87
			ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100			11094-87
			ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100			11094-87
			ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5			1261-59
			ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	800/5			1261-59
			ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5			1261-59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
193	Ввод-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-ПГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	1500/5	8913-82		
		ТТ	В	ТВК-10	0,5	1500/5	8913-82		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	1500/5	8913-82		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
194	Фид. №3 10кВ	ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-06		
195	Фид. №4 10кВ	ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
196	ПВ-2 10кВ	ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
197	ПВ-1 10кВ	ТТ	А	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Байдары				
198	T1-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛП *	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛП *	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛП *	0,2S	100/1	36672-08		
199	T2-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛП *	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛП *	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛП *	0,2S	100/1	36672-08		
200	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87	рег.№ 17049-14	рег.№ 58301-14
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87	/	/
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	1500/5	8913-82	рег.№ 41907-09	рег.№ 51644-12
		ТТ	В	ТВК-10	0,5	1500/5	8913-82		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	1500/5	8913-82		
201	Ввод-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	1500/5	8913-82		
		ТТ	В	ТВК-10	0,5	1500/5	8913-82		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	1500/5	8913-82		
202	ПВ-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
203	ПВ-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82			
Зуралье										
204		Ввод №1-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
	ТН		А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	ТН		В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	ТН		С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	ТТ		А	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
	ТТ		В	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
	ТТ		С	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
205	Ввод №2-110кВ		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
			ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
		ТТ	А	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	В	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	С	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
206		Ввод №3-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
			ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
	ТН		В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	ТН		С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	ТТ		А	ТФМ-110	0,2S	400/1	52261-12			
	ТТ		В	ТФМ-110	0,2S	400/1	52261-12			
	ТТ		С	ТФМ-110	0,2S	400/1	52261-12			
207	Ввод №4-110кВ		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
			ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
		ТТ	А	ТФМ-110	0,2S	400/1	52261-12			
		ТТ	В	ТФМ-110	0,2S	400/1	52261-12			
		ТТ	С	ТФМ-110	0,2S	400/1	52261-12			
ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / ССВ-ПГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 RTU-327 рег.№ 41907-09 / рег.№ 51644-12										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
208	Ввод №5-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11								
										ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
										ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
										ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
										ТТ	А	ТТФМ-110	0,2S	300/1	52261-12
										ТТ	В	ТТФМ-110	0,2S	300/1	52261-12
										ТТ	С	ТТФМ-110	0,2S	300/1	52261-12
										Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11
										ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
209	Ввод №6-110кВ	ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13								
										ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
										ТТ	А	ТТФМ-110	0,2S	300/1	52261-12
										ТТ	В	ТТФМ-110	0,2S	300/1	52261-12
										ТТ	С	ТТФМ-110	0,2S	300/1	52261-12
										Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11
										ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
										ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
										ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
210	ОВ-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11								
										ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
										ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
										ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
										ТТ	А	ТТФМ-110	0,2S	400/1	52261-12
										ТТ	В	ТТФМ-110	0,2S	400/1	52261-12
										ТТ	С	ТТФМ-110	0,2S	400/1	52261-12
										Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11
										ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
211	Т1-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11								
										ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
										ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
										ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
										ТТ	А	ТТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12
										ТТ	В	ТТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12
										ТТ	С	ТТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12
										Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11
										ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
212	Т2-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11								
										ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
										ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
										ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
										ТТ	А	ТТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12
										ТТ	В	ТТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12
										ТТ	С	ТТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12
										Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11
										ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13

ЭКМ-3000  
рег.№ 17049-14  
/  
RTU-327  
рег.№ 41907-09

ССВ-ПГ  
рег.№ 58301-14  
/  
УСВ-3  
рег.№ 51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
213	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	1500/5	8913-82			
		ТТ	В	ТВК-10	0,5	1500/5	8913-82			
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	1500/5	8913-82			
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		ЭКМ-3000	ССВ-ПГ
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		рег.№ 58301-14	рег.№ 58301-14
214	Ввод-2 10кВ	ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		/	
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		/	
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		УСВ-3	
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		рег.№ 41907-09	
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		12	
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		RTU-327	
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87			
215	ПВ-2 10кВ	ТТ	А	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82			
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82			
		ТТ	В	-	-	-	-			
216	ПВ-1 10кВ	ТТ	С	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82			
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82			
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Трубчатая				
217	Ввод №1-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
218	Ввод №2-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
219	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	рег.№ 17049-14	рег.№ 58301-14
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	/	/
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	1500/5	8913-82	рег.№ 41907-09	рег.№ 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	1500/5	8913-82		
220	Ввод-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТВК-10	0,5	1500/5	8913-82		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	1500/5	8913-82		
221	Фид. №3 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
222	ПВ-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТТ	А	ТВК-10	0,5	1000/5			8913-82
			ТТ	В	-	-	-			-
			ТТ	С	ТВК-10	0,5	1000/5			8913-82
			Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1			16666-97
			ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69					
ТТ	А	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82					
ТТ	В	-	-	-	-					
ТТ	С	ТВК-10	0,5	1000/5	8913-82					
Минска										
224	Ввод 35 кВ Юрюзань	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			19813-09
			ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			19813-09
			ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			19813-09
			ТТ	А	STSM 38 УХЛ1	0,2S	200/1			37491-08
			ТТ	В	STSM 38 УХЛ1	0,2S	200/1			37491-08
			ТТ	С	STSM 38 УХЛ1	0,2S	200/1			37491-08
			Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1			16666-97
			ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100			831-53
			ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100			831-53
ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53					
ТТ	А	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82					
ТТ	В	-	-	-	-					
ТТ	С	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82					
225	Ф. Поселок 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100			831-53
			ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100			831-53
			ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100			831-53
			ТТ	А	ТВК-10	0,5	100/5			8913-82
			ТТ	В	-	-	-			-
			ТТ	С	ТВК-10	0,5	100/5			8913-82
			Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1			16666-97
			ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)			3344-04
			ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)			3344-04
ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04					
ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59					
ТТ	В	-	-	-	-					
ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59					
226	Ф2 ПЭ Тюбеляс	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)			3344-04
			ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)			3344-04
			ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)			3344-04
			ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5			1276-59
			ТТ	В	-	-	-			-
			ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5			1276-59
			Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1			16666-97
			ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)			3344-04
			ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)			3344-04
ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04					
ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59					
ТТ	В	-	-	-	-					
ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
227	Ф1 ПЭ Усть-Кагав	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59			
Кропачёво										
228		Ввод №1 35 кВ Первогорская	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	ТН		А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09			
	ТН		В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09			
	ТН		С	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09			
	ТТ		А	STSM 38 УХЛ1	0,2S	150/1	37491-08			
	ТТ		В	STSM 38 УХЛ1	0,2S	150/1	37491-08			
	ТТ		С	STSM 38 УХЛ1	0,2S	150/1	37491-08			
	Счетчик			A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	ТН		А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09			
229	Ввод №2 35 кВ Первогорская	ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09			
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09			
		ТТ	А	STSM 38 УХЛ1	0,2S	150/1	37491-08			
		ТТ	В	STSM 38 УХЛ1	0,2S	150/1	37491-08			
		ТТ	С	STSM 38 УХЛ1	0,2S	150/1	37491-08			
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
230	Ф. Почтовый 6 кВ	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59			
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,2S	400/5	30709-05			
		ТТ	В	-	-	-	-			
231	Ф1-Поселок 6кВ	ТТ	С	ТПЛ-10	0,2S	400/5	30709-05			
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000 $\sqrt{3}$ )/(100 $\sqrt{3}$ )	3344-04			
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,2S	400/5	30709-05			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,2S	400/5	30709-05			
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			

ЭКОМ-3000  
пер.№ 17049-14 /  
УСВ-3  
пер.№ 51644-12

ССВ-1Г  
пер.№ 58301-14 /  
УСВ-3  
пер.№ 51644-12

RTU-327  
пер.№ 41907-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
232	Ф2-ТП-23 6кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	400/5	30709-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	400/5	30709-05		
Сетка									
233	Ввод №1 Зораткуль 35 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	150/1	37491-08		
234	Ввод №2 35 кВ	Счетчик		EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	С	ТФЗМ-35А У1	0,5	200/5	3690-73		
235	Ввод №3 35 кВ	Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	150/1	37491-08		
236	РТ-2 35кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	ТФН-35	0,5	50/5	664-51		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ 35А-У1	0,5	50/5	26417-04		

ЭКОМ-3000  
пер.№ 17049-14 /  
УСБ-3  
per.№ 51644-12  
RTU-327  
per.№ 41907-09  
ССБ-1Г  
per.№ 58301-14 /  
УСБ-3  
per.№ 51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
237	РТ-1 35кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / РТУ-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-00		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-00		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-00		
		ТТ	А	ТФН-35	0,5	75/5	664-51		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35	0,5	75/5	664-51		
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
238	Ф5 ПЭ Бердяуш 6кВ	ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТТ	А	ТЛК-10-6 УЗ	0,5	200/5	9143-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10-6 УЗ	0,5	200/5	9143-06		
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТТ	А	ТЛЮ-10 УЗ	0,2S	50/5	25433-03		
239	Ф4 ПЭ Рудничная 6кВ	ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10 УЗ	0,2S	50/5	25433-03		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
240	Ввод №1 35 кВ	ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
241	Ввод №2 35 кВ	ТТ	А	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08		

Бакал

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Чурилово				
242	Ввод №1 110 кВ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
243	Ввод №2 Гусеничная 110 кВ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
244	Ввод №1 Северные Копи 35 кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер. № 58301-14 / УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-65-У1	0,5	35000/100	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65-У1	0,5	35000/100	912-05		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65-У1	0,5	35000/100	912-05		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,2S	200/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,2S	200/5	3689-73		
245	Фид. №5 РП-17 №1	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ 10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ 10	0,5	300/5	1276-59		
246	Фид. №6 РП-17 №2	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	400/5	1261-59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
247	Фид. №4 П/Я	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	75/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	75/5	30709-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
248	Фид. №1 ПЭ Козырево	ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП 10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП 10	0,5	75/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
249	Фид. №3 ПЧ-11	ТН	С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
250	Фид. №1 ТП-1 Чурилово	ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛЮ-10 УЗ	0,2S	100/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10 УЗ	0,2S	100/5	25433-08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
251	Фид. №8 ТП-4	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
252	Фид. №2 ПЭ Тракторострой	ТН	В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТПФ-10	0,5	100/5	517-50		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФ-10	0,5	100/5	517-50		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	400/5	30709-06		
253	Фид. №2 ОПМС	ТТ	В	-	-	-	-	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	400/5	30709-06		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
254	Ввод №1 Южные копи-1 110 кВ	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
255	Ввод №2 Южные копи-2	ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		

Козырево

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
256	Ввод №3 Козырево 500-2	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер. № 58301-14 / УСВ-3 пер. № 51644-12
			ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
			ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
			ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
			ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	600/1	36672-08		
			ТТ	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
			ТТ	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
			Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
			ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
257	Ввод №4 Козырево 500-1	Счетчик	ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер. № 58301-14 / УСВ-3 пер. № 51644-12
			ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
			ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
			ТТ	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
			ТТ	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
			ТТ	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	600/1	26813-06		
			Счетчик	ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
			ТН	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/100	3344-04		
			ТН	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/100	3344-04		
258	ВВ-1 10 кВ	Счетчик	ТН	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/100	3344-04	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер. № 58301-14 / УСВ-3 пер. № 51644-12
			ТН	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/100	3344-04		
			ТН	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/100	3344-04		
			ТТ	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-06		
			ТТ	-	-	-	-		
			ТТ	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-06		
			Счетчик	ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
			ТН	ЗНОМ-35-65-У1	0,5	35000/√3/100/√3/100/3	912-05		
			ТН	ЗНОМ-35-65-У1	0,5	35000/√3/100/√3/100/3	912-05		
259	ф. Мирный	Счетчик	ТН	ЗНОМ-35-65-У1	0,5	35000/√3/100/√3/100/3	912-05	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер. № 58301-14 / УСВ-3 пер. № 51644-12
			ТН	ЗНОМ-35-65-У1	0,5	35000/√3/100/√3/100/3	912-05		
			ТН	ЗНОМ-35-65-У1	0,5	35000/√3/100/√3/100/3	912-05		
			ТТ	ТФНД-35М	0,5	400/5	3689-73		
			ТТ	-	-	-	-		
			ТТ	ТФНД-35М	0,5	400/5	3689-73		
			Счетчик	ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
			ТН	ЗНОМ-35-65-У1	0,5	35000/√3/100/√3/100/3	912-05		
			ТН	ЗНОМ-35-65-У1	0,5	35000/√3/100/√3/100/3	912-05		
260	ф. Березово	Счетчик	ТН	ЗНОМ-35-65-У1	0,5	35000/√3/100/√3/100/3	912-05	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер. № 58301-14 / УСВ-3 пер. № 51644-12
			ТН	ЗНОМ-35-65-У1	0,5	35000/√3/100/√3/100/3	912-05		
			ТН	ЗНОМ-35-65-У1	0,5	35000/√3/100/√3/100/3	912-05		
			ТТ	ТФ3М-35А	0,5	400/5	3690-73		
			ТТ	-	-	-	-		
			ТТ	ТФ3М-35А	0,5	400/5	3690-73		
			Счетчик	ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
			ТН	ЗНОМ-35-65-У1	0,5	35000/√3/100/√3/100/3	912-05		
			ТН	ЗНОМ-35-65-У1	0,5	35000/√3/100/√3/100/3	912-05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
261	ф.5 ЧТЗ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	300/5	30709-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	300/5	30709-05		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/100	3344-04		
262	ф.2 Сады	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/100	3344-04		
263	Ф.1ПЭ Чурилово 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/100	3344-04		
264	Ф.2ПЭ Чернявская 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛПМ-10	0,5	75/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛПМ-10	0,5	75/5	2363-68		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06-10	0,5	10000/100	3344-04		
265	Ввод №1 110 кВ	Счетчик		A1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	Челябинск-Главный	
		ТН	А	СРВ-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТН	В	СРВ-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТН	С	СРВ-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,5	200/5	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,5	200/5	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,5	200/5	53344-13		
		Счетчик		A1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	СРВ-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТН	В	СРВ-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
266	Ввод №2 110 кВ	Счетчик							
		ТН	А	А1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	В	СРВ-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТН	С	СРВ-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	200/5	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	200/5	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	200/5	53344-13		
267	Ф. 1 Челябинск-Грузовой	Счетчик							
		ТН	А	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65У1	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65У1	0,5	35000/√3/100/√3	912-70		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	300/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	300/5	3689-73		
268	Ф. 8 ТП- ЦРМ 6 кВ	Счетчик							
		ТН	А	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-04	рег.№ 17049-14	рег.№ 58301-14
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-04	/	/
		ТТ	А	ТОЛ-10-1У3	0,5	300/5	7069-02	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	В	-	-	-	-	рег.№ 41907-09	рег.№ 51644-12
		ТТ	С	ТОЛ-10-1У3	0,5	300/5	7069-02		
269	Ф. 16 Метур 10 кВ	Счетчик							
		ТН	А	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6	0,5	10000/100	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6	0,5	10000/100	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ10-1	0,5S	150/5	3344-08		
		ТТ	В	-	-	-	15128-01		
		ТТ	С	ТОЛ10-1	0,5S	150/5	-		
		Счетчик							
		ТН	А	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	100/5	7069-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	100/5	7069-07		
270	Ф. 9 Насосная Вв-1 6 кВ	Счетчик							
		ТН	А	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	100/5	7069-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	100/5	7069-07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
271	Ф. 6 Насосная Вв-2 6 кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09 ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	10
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	200/5	7069-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	200/5	7069-02		
272	Ф. 13 КТП-88,89 6 кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09 ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	10
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТТ	А	ТЛК-10-5 У3	0,5	150/5	9143-01		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10-5 У3	0,5	150/5	9143-01		
273	Ф. 20 Пересвет 10 кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-07	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09 ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	10
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	75/5	15128-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	75/5	15128-07		
274	Фид. №16 ТП- 98 6 кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09 ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	10
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6	0,5	6000/100	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ10-1	0,5S	150/5	15128-01		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ10-1	0,5S	150/5	15128-01		
275	Ф. 23 ТП-1249 6 кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09 ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	10
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
276	ТСН-1	Счетчик		EA05RL-P2B-4	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12		
		ТН	А	-	-	-	-				
		ТН	В	-	-	-	-				
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	ТТИ-А	0,5	300/5	28139-06				
		ТТ	В	ТТИ-А	0,5	300/5	28139-06				
		ТТ	С	ТТИ-А	0,5	300/5	28139-06				
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97				
		ТН	А	-	-	-	-				
277	ТСН-2	ТН	В	-	-	-	-				
		ТН	С	-	-	-	-				
		ТТ	А	ТТИ-А	0,5	300/5	28139-06				
		ТТ	В	ТТИ-А	0,5	300/5	28139-06				
		ТТ	С	ТТИ-А	0,5	300/5	28139-04				
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-08				
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-08				
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	6000/100	3344-08				
278	ф.ТП-40 6кВ	ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	400/5	15128-07				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	-	-	-	-				
		Чернявская									
		279	Т-1 110 кВ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
				ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
				ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
				ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
				ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
ТТ	В			ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
ТТ	С			ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
Счетчик				A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
ТН	А			НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
280	Т-2 110кВ	ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
281	Ф.№3 ЦЭС13 Канаши	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09  ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ 10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ 10	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
282	Ф.№4 ЦЭС14 Таукаево	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09  ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ 10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ 10	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
283	Фид.№5 ЦЭС 15 Родник	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09  ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ 10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ 10	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
284	Ф2 ПЭ Козырево 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09  ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-08		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
285	Ввод №1-110кВ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	Пивкино	
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ПФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ПФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ПФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
286	Ввод №2-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09  ССБ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
287	Ввод-1 10кВ	ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-06		
288	Ввод-2 10кВ	ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	300/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	300/5	30709-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
289	Фид. №3 Мукомольный з-д 10кВ	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	300/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	300/5	30709-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	300/5	30709-06		
290	Фид. №4 ЦРП 10кВ	ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	300/5	30709-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	300/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	300/5	30709-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
291	Фид. №5 ЦРП 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	300/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	300/5	30709-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
292	ПВ-1 10кВ	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
293	ПВ-2 10кВ	ТТ	В	-	-	-	-	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Щуцье							
294	Ввод№1-110кВ Чернявская	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
295	Ввод№2-110кВ Алакуль	ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
296	Ввод№3-110кВ Западная-1	Счетчик	А	ЕА02RALX-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12		
				НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
				НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
				НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
				ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06				
				ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06				
				ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06				
				Счетчик	А	ЕА02RALX-Р3В-4	0,2S/0,5			1	16666-97
				ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2			(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
297	Ввод№4-110кВ Западная-2	ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
			В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
			С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
			ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06			
			ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06			
			ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06			
			Счетчик	А	ЕА02RALX-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
			ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
			ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
298	Ввод№5-110кВ Щучанская	ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
			В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
			С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
			ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06			
			ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06			
			ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06			
			Счетчик	А	ЕА02RALX-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
			ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
			ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
299	Ввод№6-110кВ Нифанская	ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
			В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
			С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
			ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06			
			ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06			
			ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06			
			Счетчик	А	ЕА02RALX-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
			ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
			ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
300	Т1-110кВ	Счетчик	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
			В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
			С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
			ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	200/1	26813-06			
			ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	200/1	26813-06			
			ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	200/1	26813-06			
			Счетчик	А	ЕА05RL-Р2В-4	0,5S/1	1	16666-97			
			ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
			ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
301	Т2-110кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССБ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	200/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	200/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	200/1	26813-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-06				
ТТ	В	-	-	-	-	-			
ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-06				
303	Ввод №2-10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССБ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	600/5	15128-03				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	600/5	15128-03				
304	Фид №1 ЦРП 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССБ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	600/5	15128-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	600/5	15128-03		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	600/5	15128-01				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	600/5	15128-01				
305	Фид №2 ЦРП 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССБ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	600/5	15128-01		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	600/5	15128-01		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	600/5	15128-01				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	600/5	15128-01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
306	ПВ-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-ПГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				
Чистое									
308	Ввод №1-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-ПГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
ТТ	А	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12				
ТТ	В	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12				
ТТ	С	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12				
Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97				
ТН	А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69				
ТН	В	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69				
ТН	С	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69				
ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
311	Ввод-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-07				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-07				
312	Фид. №4 Клюквенное 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-07		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				
313	ПВ-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				
314	ПВ-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				
315	Ввод №1-110кВ Шумиха-1	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06				
ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06				
ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06				

Шумиха

ЭКМ-3000  
рег.№ 17049-14 /  
ССВ-1Г  
рег.№ 58301-14 /  
УСВ-3  
рег.№ 41907-09 /  
51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
316	Ввод №2-110кВ Шумиха-2	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09  ССБ-ПГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ *	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ *	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ *	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
317	Ввод №3-110кВ Западная-1	ТН	В	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ *	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ *	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ *	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
318	Ввод №4-110кВ Западная-2	ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ *	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ *	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ *	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ *	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ *	0,2S	600/1	26813-06		
319	Т1-110кВ	ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ *	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-4	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ *	0,2S	200/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ *	0,2S	200/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ *	0,2S	200/1	26813-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-4	0,5S/1	1	16666-97		
320	Т2-110кВ	ТН	А	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ *	0,2S	200/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ *	0,2S	200/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ *	0,2S	200/1	26813-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-4	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
321	Ввод №1-10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССБ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОФ	0,5	1000/5	518-50		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОФ	0,5	1000/5	518-50		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
322	Ввод №2-10кВ	ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОФ	0,5	600/5	518-50		
		ТТ	В	-	-	-	-		
323	Фид №4 ЦРП 10кВ	ТТ	С	ТПОФ	0,5	600/5	518-50		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОФ	0,5	600/5	518-50		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОФ	0,5	600/5	518-50		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
324	Фид №5 ЦРП 10кВ	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОФ	0,5	600/5	518-50		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОФ	0,5	600/5	518-50		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
325	ПВ-1 10кВ	ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
326	ПВ-2 10кВ	Счетчик	А	EA05RL-P2B-3	0,5S/-	1	16666-97		10
				НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
				НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
				НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
				ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
				В	-	-	-		
				С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5		
Бутырское									
327	Ввод№1-110кВ	Счетчик	А	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
				НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
				НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
				НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
				ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
				ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
				ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
328	Ввод№2-110кВ	Счетчик	А	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
				НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
				НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
				НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
				ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
				ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
				ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
329	Т1-110кВ	Счетчик	А	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
				НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
				НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
				НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
				ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
				ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
				ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
330	Т2-110кВ	Счетчик	А	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
				НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
				НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
				НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
				ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
				ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
				ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
331	Фид. 1-35кВ Коровье	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09 / ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	150/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	150/5	3689-73		
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
332	Ввод-1 10кВ	ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50		
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
333	Ввод-2 10кВ	ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	50/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	50/5	30709-06		
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
334	Фид. №3 Партизан 10кВ	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	50/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	50/5	30709-06		
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	75/5	25433-03		
335	Фид. №6 Хохлы 10кВ	ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	75/5	25433-03		
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	75/5	25433-03		

336	ПВ-2 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1		1		16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5		10000/100		20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5		10000/100		20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5		10000/100		20186-05
		ТТ	А	ТТФМ-10		0,5		1000/5		1261-59
		ТТ	В	-		-		-		-
		ТТ	С	ТТФМ-10		0,5		1000/5		1261-59
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1		1		16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5		10000/100		20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5		10000/100		20186-05
ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5		10000/100		20186-05		
ТТ	А	ТТФМ-10		0,5		800/5		1261-59		
ТТ	В	-		-		-		-		
ТТ	С	ТТФМ-10		0,5		800/5		1261-59		
Сладкое										
338	Ввод№1-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5		1		31857-11
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1		0,2		(110000^3)/(100^3)		24218-13
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1		0,2		(110000^3)/(100^3)		24218-13
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1		0,2		(110000^3)/(100^3)		24218-13
		ТТ	А	ТТФМ-110		0,2S		100/1		52261-12
		ТТ	В	ТТФМ-110		0,2S		100/1		52261-12
		ТТ	С	ТТФМ-110		0,2S		100/1		52261-12
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5		1		31857-11
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1		0,2		(110000^3)/(100^3)		24218-13
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1		0,2		(110000^3)/(100^3)		24218-13
ТН	С	НАМИ-110УХЛ1		0,2		(110000^3)/(100^3)		24218-13		
ТТ	А	ТТФМ-110		0,2S		100/1		52261-12		
ТТ	В	ТТФМ-110		0,2S		100/1		52261-12		
ТТ	С	ТТФМ-110		0,2S		100/1		52261-12		
339	Ввод№2-110кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1		1		16666-97
		ТН	А	НАМИ-10У2		0,2		10000/100		11094-87
		ТН	В	НАМИ-10У2		0,2		10000/100		11094-87
		ТН	С	НАМИ-10У2		0,2		10000/100		11094-87
		ТТ	А	ТТФМ-10		0,5		1000/5		518-50
		ТТ	В	-		-		-		-
		ТТ	С	ТТФМ-10		0,5		1000/5		518-50
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1		1		16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5		10000/100		20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5		10000/100		20186-05
ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5		10000/100		20186-05		
ТТ	А	ТТФМ-10		0,5		1000/5		518-50		
ТТ	В	-		-		-		-		
ТТ	С	ТТФМ-10		0,5		1000/5		518-50		
340	Ввод-1 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1		1		16666-97
		ТН	А	НАМИ-10У2		0,2		10000/100		11094-87
		ТН	В	НАМИ-10У2		0,2		10000/100		11094-87
		ТН	С	НАМИ-10У2		0,2		10000/100		11094-87
		ТТ	А	ТТФМ-10		0,5		1000/5		518-50
		ТТ	В	-		-		-		-
		ТТ	С	ТТФМ-10		0,5		1000/5		518-50
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1		1		16666-97
		ТН	А	НАМИ-10У2		0,2		10000/100		11094-87
		ТН	В	НАМИ-10У2		0,2		10000/100		11094-87
ТН	С	НАМИ-10У2		0,2		10000/100		11094-87		
ТТ	А	ТТФМ-10		0,5		1000/5		518-50		
ТТ	В	-		-		-		-		
ТТ	С	ТТФМ-10		0,5		1000/5		518-50		
341	Ввод-2 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1		1		16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5		10000/100		20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5		10000/100		20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5		10000/100		20186-05
		ТТ	А	ТТФМ-10		0,5		1000/5		518-50
		ТТ	В	-		-		-		-
		ТТ	С	ТТФМ-10		0,5		1000/5		518-50
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1		1		16666-97
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5		10000/100		20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5		10000/100		20186-05
ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5		10000/100		20186-05		
ТТ	А	ТТФМ-10		0,5		1000/5		518-50		
ТТ	В	-		-		-		-		
ТТ	С	ТТФМ-10		0,5		1000/5		518-50		

ЭКОМ-3000  
пер.№  
17049-14  
/  
RTU-327  
пер.№  
41907-09

ССВ-ПГ  
пер.№  
58301-14  
/  
УСВ-3  
пер.№  
51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
342	Фид. №3 ЦРП 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09  ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
343	Фид. №4 ЦРП 10кВ	ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	300/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	300/5	814-53		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
344	ПВ-1 10кВ	ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
345	ПВ-2 10кВ	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
346	Ввод №1-110кВ Мирная-1	ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	Юргамыш					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
347	Ввод№2-110кВ Мирная-2	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09  ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
348	Ввод№3-110кВ Маяк	ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
349	Ввод№4-110кВ Мишкино	ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06		
350	Т1-110кВ	ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-4	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	200/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	200/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	200/1	26813-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-4	0,5S/1	1	16666-97		
351	Т2-110кВ	ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	200/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	200/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1 *	0,2S	200/1	26813-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-4	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
352	Фид.1-35кВ Кипель	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССБ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
353	Фид.2-35кВ Кислянка	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССБ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	50/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	50/5	3690-73		
354	Ввод №1-10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССБ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
355	Ввод №2-10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССБ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
356	Фид №4 ЦРП 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССБ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
357	Фид. №5 ЦРП 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97																	
										А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69										
										В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69										
										С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69										
										ТТ	ТПОЛ-10	0,5	400/5	1261-59										
										ТТ	-	-	-	-										
										ТТ	ТПОЛ-10	0,5	400/5	1261-59										
										Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97										
										ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69										
										ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69										
358	ПВ-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97																	
										А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69										
										В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69										
										С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69										
										ТТ	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59										
										ТТ	-	-	-	-										
										ТТ	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59										
										Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97										
										ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69										
										ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69										
359	ПВ-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97																	
										А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69										
										В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69										
										С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69										
										ТТ	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59										
										ТТ	-	-	-	-										
										ТТ	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59										
										Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97										
										ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69										
										ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69										
360	Ввод №1-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11																	
										А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13										
										В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13										
										С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13										
										ТТ	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12										
										ТТ	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12										
										ТТ	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12										
										Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11										
										ТН	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13										
										ТН	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13										
										ТН	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13										
										ТТ	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12										
										ТТ	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12										
										ТТ	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12										
										361	Ввод №2-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11							
																				А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
																				В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
																				С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
																				ТТ	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12
																				ТТ	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12
ТТ	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12																				
Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11																				
ТН	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13																				
ТН	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13																				

Логовушка

ЭКМ-3000  
рег.№ 17049-14  
/  
RTU-327  
рег.№ 41907-09

ССВ-1Г  
рег.№ 58301-14  
/  
УСВ-3  
рег.№ 51644-12

ЭКМ-3000  
рег.№ 17049-14  
/  
RTU-327  
рег.№ 41907-09

ССВ-1Г  
рег.№ 58301-14  
/  
УСВ-3  
рег.№ 51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
362	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
363	Ввод-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50		
364	Фид. №4 Пименовка 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87	рег.№ 17049-14	рег.№ 58301-14
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87	/	/
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	100/5	15128-01	рег.№ 41907-09	рег.№ 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	100/5	15128-01		
365	Фид. №5 Сычёво 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
366	ПВ-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
367	ПВ-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
Курган									
368	Т1-1 10кВ	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НКФ-110-57ХЛ1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	В	НКФ-110-57ХЛ1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	С	НКФ-110-57ХЛ1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТТ	А	TG145N УХЛ1	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	В	TG145N УХЛ1	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	С	TG145N УХЛ1	0,2S	300/5	30489-05		
		Счетчик		A1802RL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НКФ-110-57ХЛ1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	В	НКФ-110-57ХЛ1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
ТН	С	НКФ-110-57ХЛ1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05				
369	Т2-1 10кВ	ТТ	А	TG145N УХЛ1	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	В	TG145N УХЛ1	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	С	TG145N УХЛ1	0,2S	300/5	30489-05		
		Счетчик		A1802RL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
370	Ввод-1 10кВ	ТТ	А	ТЛЮ-10-1	0,5S	1000/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛЮ-10-1	0,5S	1000/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛЮ-10-1	0,5S	1000/5	25433-08		
		Счетчик		A1802RL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
371	Ввод-2 10кВ	ТТ	А	ТЛЮ-10-1	0,5S	1000/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛЮ-10-1	0,5S	1000/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛЮ-10-1	0,5S	1000/5	25433-08		
		Счетчик		A1802RL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		

ЭКМ-3000  
пер.№ 17049-14 /  
ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 /  
УСВ-3 пер.№ 51644-12  
RTU-327 пер.№ 41907-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
372	Ввод-1 6кВ	Счетчик		A1802RL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09  ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	6000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-11		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-11		
		Счетчик		A1802RL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	6000/100	16687-07		
373	Ввод-2 6кВ	ТН	В	НАМИТ-10	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	6000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-11		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-11		
		Счетчик		A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	6000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	6000/100	16687-07		
374	Фид11-6кВ	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	150/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	150/5	25433-11		
		Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10-1	0,5S	800/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
375	ПВ-3 10кВ	ТТ	С	ТЛЮ-10-1	0,5S	800/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10-1	0,5S	800/5	25433-08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
376	ПВ-1 10кВ	Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИГ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В	НАМИГ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	С	НАМИГ-10	0,5	10000/100	16687-07		
		ТТ	А	ТЛЮ-10-1	0,5S	800/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10-1	0,5S	800/5	25433-08		
		Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИГ-10	0,5	10000/100	16687-07		
ТН	В	НАМИГ-10	0,5	10000/100	16687-07				
ТН	С	НАМИГ-10	0,5	10000/100	16687-07				
ТТ	А	ТЛЮ-10-1	0,5S	800/5	25433-08				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТЛЮ-10-1	0,5S	800/5	25433-08				
Поэтагово									
378	Ввод №1 110 кВ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000^3)/(100^3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000^3)/(100^3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000^3)/(100^3)	24218-03		
		ТТ	А	ТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000^3)/(100^3)	24218-03		
ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000^3)/(100^3)	24218-03				
ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000^3)/(100^3)	24218-03				
ТТ	А	ТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08				
ТТ	В	ТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08				
ТТ	С	ТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08				
380	Ввод №3 Биргильда	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000^3)/(100^3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000^3)/(100^3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000^3)/(100^3)	24218-03		
		ТТ	А	ТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000^3)/(100^3)	24218-03		
ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000^3)/(100^3)	24218-03				
ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000^3)/(100^3)	24218-03				
ТТ	А	ТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08				
ТТ	В	ТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08				
ТТ	С	ТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
381	Ф.4 дер.Полегаево	Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ІГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	200/5	7069-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	200/5	7069-02		
382	Ф.6 Новотроицкое	Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ІГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	150/5	7069-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	150/5	7069-02		
383	Фид. №11 Сады	Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ІГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	300/5	7069-02		
		ТТ	В	НЕТ					
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	300/5	7069-02		
384	Ф.9 Радиорелейная	Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ІГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	150/5	7069-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	150/5	7069-02		
385	Ввод-1 6 кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ІГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ06-6	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ06-6	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ06-6	0,5	6000/100	3344-08		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	1500/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	1500/5	25433-03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
386	Ф.10 ст.Полегаево	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09 / ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	200/5	15128-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	200/5	15128-07		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-08		
387	Ф. 2 ПЭ Еманжелинск	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09 / ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	200/5	7069-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	200/5	7069-02		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06-6	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ06-6	0,5	6000/100	3344-08		
388	Ф. 1 ПЭ Биргильда	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09 / ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛ06-6	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ06-6	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ06-6	0,5	6000/100	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	300/5	15128-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	300/5	15128-07		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-08		
389	Фид.ТМ-2500 6/10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09 / ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТТ	А	ТОЛ-10	0,5	300/5	7069-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	300/5	7069-02		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-08		
390	Ввод №1-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09 / ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

Утяк

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
391	Ввод №2-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11						
							ТН			НАМИ-110УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
							ТН			НАМИ-110УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
							ТН			НАМИ-110УХЛ1	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	
							ТТ			ТРГ-110 П*УХЛ1*	100/1	26813-06	
							ТТ			ТРГ-110 П*УХЛ1*	100/1	26813-06	
							ТТ			ТРГ-110 П*УХЛ1*	100/1	26813-06	
							Счетчик			EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97
							ТН			НОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	187-49
392	Фид.2-35кВ Каширино			НОМ-35	0,5		187-49						
							ТН			НОМ-35	(35000/√3)/(100/√3)	187-49	
							ТН			НОМ-35	(35000/√3)/(100/√3)	187-49	
							ТТ			ТФН-35М	150/5	3690-73	
							ТТ			-	-	-	
							ТТ			ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73
							Счетчик			EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97
							ТН			ЗНОЛ-0,6	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08
							ТН			ЗНОЛ-0,6	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08
393	Ввод-1 10кВ			ЗНОЛ-0,6	0,5		3344-08						
							ТН			ЗНОЛ-0,6	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	
							ТН			ЗНОЛ-0,6	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	
							ТТ			ТПОЛ-10	1500/5	1261-59	
							ТТ			ТПОЛ-10	1500/5	1261-59	
							ТТ			ТПОЛ-10	1500/5	1261-59	
							Счетчик			EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97
							ТН			ЗНОЛ-0,6	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08
							ТН			ЗНОЛ-0,6	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08
394	Ввод-2 10кВ			ЗНОЛ-0,6	0,5		3344-08						
							ТН			ЗНОЛ-0,6	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	
							ТН			ЗНОЛ-0,6	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	
							ТТ			ТПОЛ-10	1500/5	1261-59	
							ТТ			ТПОЛ-10	1500/5	1261-59	
							ТТ			ТПОЛ-10	1500/5	1261-59	
							Счетчик			EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97
							ТН			ЗНОЛ-0,6	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08
							ТН			ЗНОЛ-0,6	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08
395	Фид. №5 Колташово 10кВ			ЗНОЛ-0,6	0,5		3344-08						
							ТН			ЗНОЛ-0,6	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	
							ТН			ЗНОЛ-0,6	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	
							ТТ			ТЛЮ-10	100/5	25433-03	
							ТТ			-	-	-	
							ТТ			ТЛЮ-10	0,2S	25433-03	
							Счетчик			EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97
							ТН			ЗНОЛ-0,6	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08
							ТН			ЗНОЛ-0,6	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08

ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09  
ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
396	Фид. №6 Марково 10кВ	Счетчик		ЕАО5RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97										
										ТН	А	ЗНОЛ-0,6	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
										ТН	В	ЗНОЛ-0,6	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
										ТН	С	ЗНОЛ-0,6	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
										ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
										ТТ	В	-	-	-	-		
										ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
										Счетчик		ЕАО5RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000	ССВ-1Г
										ТН	А	ЗНОЛ-0,6	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	пер.№ 17049-14	58301-14
										ТН	В	ЗНОЛ-0,6	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		/
ТН	С	ЗНОЛ-0,6	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		УСВ-3										
ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		пер.№ 41907-09										
ТТ	В	-	-	-	-		51644-12										
ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59												
397	ПВ-1 10кВ	Счетчик		ЕАО5RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97										
										ТН	А	ЗНОЛ-0,6	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
										ТН	В	ЗНОЛ-0,6	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
										ТН	С	ЗНОЛ-0,6	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
										ТТ	А	ТПОЛ-10-1	0,5	1000/5	15128-03		
										ТТ	В	-	-	-	-		
										ТТ	С	ТПОЛ-10-1	0,5	1000/5	15128-03		
										Счетчик		ЕАО5RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000	ССВ-1Г
										ТН	А	ЗНОЛ-0,6	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	пер.№ 17049-14	58301-14
										ТН	В	ЗНОЛ-0,6	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		/
ТН	С	ЗНОЛ-0,6	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		УСВ-3										
ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	1000/5	15128-03		пер.№ 41907-09										
ТТ	В	-	-	-	-		51644-12										
ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	1000/5	15128-03												
398	ПВ-2 10кВ	Счетчик		ЕАО5RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97										
										ТН	А	ЗНОЛ-0,6	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
										ТН	В	ЗНОЛ-0,6	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
										ТН	С	ЗНОЛ-0,6	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
										ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	1000/5	15128-03		
										ТТ	В	-	-	-	-		
										ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	1000/5	15128-03		
										Счетчик		ЕАО5RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000	ССВ-1Г
										ТН	А	ЗНОЛ-0,6	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	пер.№ 17049-14	58301-14
										ТН	В	ЗНОЛ-0,6	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		/
ТН	С	ЗНОЛ-0,6	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		УСВ-3										
ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	1000/5	15128-03		пер.№ 41907-09										
ТТ	В	-	-	-	-		51644-12										
ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	1000/5	15128-03												
399	Ввод №1-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11										
										ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
										ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
										ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
										ТТ	А	ТТФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		
										ТТ	В	ТТФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		
										ТТ	С	ТТФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		
										Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000	ССВ-1Г
										ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	пер.№ 17049-14	58301-14
										ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		/
ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		УСВ-3										
ТТ	А	ТТФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		пер.№ 41907-09										
ТТ	В	ТТФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		51644-12										
ТТ	С	ТТФМ-110	0,2S	400/1	52261-12												
400	Ввод №2-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11										
										ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
										ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
										ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
										ТТ	А	ТТФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		
										ТТ	В	ТТФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		
										ТТ	С	ТТФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		
										Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000	ССВ-1Г
										ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	пер.№ 17049-14	58301-14
										ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		/
ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		УСВ-3										
ТТ	А	ТТФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		пер.№ 41907-09										
ТТ	В	ТТФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		51644-12										
ТТ	С	ТТФМ-110	0,2S	400/1	52261-12												

Варгаша

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
401	Ввод №3-110кВ	Счетчик	А	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / РТУ-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12		
				НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
				НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
		ТТ	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
				ТТФМ-110	0,2S	400/1	52261-12				
				ТТФМ-110	0,2S	400/1	52261-12				
				ТТФМ-110	0,2S	400/1	52261-12				
				Счетчик	А	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5			1	31857-11
				НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
402	Ввод №4-110кВ	ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
				НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
				НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
		ТТ	А	ТТФМ-110	0,2S	400/1	52261-12				
				ТТФМ-110	0,2S	400/1	52261-12				
				ТТФМ-110	0,2S	400/1	52261-12				
				Счетчик	А	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
				НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
				НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
403	Ввод №5-110кВ	Счетчик	А	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / РТУ-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12		
				НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
				НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
		ТТ	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
				ТТФМ-110	0,2S	300/1	52261-12				
				ТТФМ-110	0,2S	300/1	52261-12				
				ТТФМ-110	0,2S	300/1	52261-12				
				Счетчик	А	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5			1	31857-11
				НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
404	Т1-110кВ	Счетчик	А	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / РТУ-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12		
				НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
				НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
		ТТ	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
				ТТФМ-110	0,2S	150/1	52261-12				
				ТТФМ-110	0,2S	150/1	52261-12				
				ТТФМ-110	0,2S	150/1	52261-12				
				Счетчик	А	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5			1	31857-11
				НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
405	Т2-110кВ	Счетчик	А	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / РТУ-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12		
				НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
				НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
		ТТ	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
				ТТФМ-110	0,2S	150/1	52261-12				
				ТТФМ-110	0,2S	150/1	52261-12				
				ТТФМ-110	0,2S	150/1	52261-12				
				Счетчик	А	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5			1	31857-11
				НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
406	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ-06	0,5	(10000√3)/(100√3)	3344-72		
		ТН	В	ЗНОЛ-06	0,5	(10000√3)/(100√3)	3344-72		
		ТН	С	ЗНОЛ-06	0,5	(10000√3)/(100√3)	3344-72		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ-06	0,5	(10000√3)/(100√3)	3344-72		
407	Ввод-2 10кВ	ТН	В	ЗНОЛ-06	0,5	(10000√3)/(100√3)	3344-72		
		ТН	С	ЗНОЛ-06	0,5	(10000√3)/(100√3)	3344-72		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ-06	0,5	(10000√3)/(100√3)	3344-72		
		ТН	В	ЗНОЛ-06	0,5	(10000√3)/(100√3)	3344-72		
		ТН	С	ЗНОЛ-06	0,5	(10000√3)/(100√3)	3344-72		
408	Фид. №3 ЦРП 10кВ	ТТ	А	ТОЛ 10-1	0,5	400/5	15128-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ 10-1	0,5	400/5	15128-03		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ-06	0,5	(10000√3)/(100√3)	3344-72		
		ТН	В	ЗНОЛ-06	0,5	(10000√3)/(100√3)	3344-72		
		ТН	С	ЗНОЛ-06	0,5	(10000√3)/(100√3)	3344-72		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
409	Фид. №4 ЦРП 10кВ	ТТ	С	ТЛО-10	0,5	400/5	25433-07		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ-06	0,5	(10000√3)/(100√3)	3344-72		
		ТН	В	ЗНОЛ-06	0,5	(10000√3)/(100√3)	3344-72		
		ТН	С	ЗНОЛ-06	0,5	(10000√3)/(100√3)	3344-72		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-07		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
410	Фид. №5 ЦКС 10кВ	ТН	А	ЗНОЛ-06	0,5	(10000√3)/(100√3)	3344-72		
		ТН	В	ЗНОЛ-06	0,5	(10000√3)/(100√3)	3344-72		
		ТН	С	ЗНОЛ-06	0,5	(10000√3)/(100√3)	3344-72		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ-06	0,5	(10000√3)/(100√3)	3344-72		
		ТН	В	ЗНОЛ-06	0,5	(10000√3)/(100√3)	3344-72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
411	Фид "комната связи" 0,23кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2В-4	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / РТУ-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	75/5	22656-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	75/5	22656-02		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ-06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	В	ЗНОЛ-06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
412	ПВ-1 10кВ	ТН	С	ЗНОЛ-06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ-06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	В	ЗНОЛ-06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	С	ЗНОЛ-06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
413	ПВ-2 10кВ	ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ-06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
414	Ввод №1-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / РТУ-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	В	ТФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	С	ТФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
415	Ввод №2-110кВ	ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	В	ТФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	С	ТФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		

Юрахлы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
416	Ввод-1 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / РТУ-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ-06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	В	ЗНОЛ-06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	С	ЗНОЛ-06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТТ	А	ТЛП-10 3 1У3	0,2S	1500/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10 3 1У3	0,2S	1500/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10 3 1У3	0,2S	1500/5	30709-06		
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
417	Ввод-2 10кВ	ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50		
		ТТ	В	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50		
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50		
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ-06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	В	ЗНОЛ-06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	С	ЗНОЛ-06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
418	Фид. №5 Щучье 10кВ	ТТ	А	ТПК-10	0,5	50/5	22944-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПК-10	0,5	50/5	22944-02		
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,2S	150/5	814-53		
		ТТ	В	-	-	-	-		
419	Фид. №6 Корнилово 10кВ	ТТ	С	ТПФМ-10	0,2S	150/5	814-53		
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ-06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	В	ЗНОЛ-06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	С	ЗНОЛ-06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		420	ПВ-1 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97
ТН	А			ЗНОЛ-06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
ТН	В			ЗНОЛ-06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
ТН	С			ЗНОЛ-06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
ТТ	А			ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
ТТ	В			-	-	-	-		
ТТ	С			ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
421	ПВ-2 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59			
Лебязье										
422		Ввод№1-110кВ Баксары	Счетчик		ЕА02RALX-P3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
	ТН		А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
	ТН		В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
	ТН		С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
	ТТ		А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06			
	ТТ		В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06			
	ТТ		С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06			
	Счетчик			ЕА02RALX-P3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
	ТН		А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
423	Ввод№2-110кВ В.Глубокое2	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06			
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06			
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06			
		Счетчик		ЕА02RALX-P3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
424	Ввод№3-110кВ Варгаши	ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06			
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06			
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06			
		Счетчик		ЕА02RALX-P3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06			
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06			
425	Ввод№4-110кВ Кравцево	ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06			
		Счетчик		ЕА02RALX-P3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06			
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06			
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06			
		Счетчик		ЕА02RALX-P3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97			

ЭКОМ-3000  
пер.№ 17049-14 /  
РТУ-327  
пер.№ 41907-09

ССВ-1Г  
пер.№ 58301-14 /  
УСВ-3  
пер.№ 51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
426	Т1-110кВ	Счетчик		ЕА05RL-Р3В-4	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / РТУ-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	200/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	200/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	200/1	26813-06		
		Счетчик		ЕА05RL-Р3В-4	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
427	Т2-110кВ	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	200/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	200/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	200/1	26813-06		
		Счетчик		ЕА02RALX-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-35УХЛ1	0,5	35000/100	19813-05		
		ТН	В	НАМИ-35УХЛ1	0,5	35000/100	19813-05		
		ТН	С	НАМИ-35УХЛ1	0,5	35000/100	19813-05		
428	Ввод№1-35кВ	ТТ	А	ТФН-35М	0,5	400/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	400/5	3690-73		
		Счетчик		ЕА02RALX-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-35УХЛ1	0,2	35000/100	19813-05		
		ТН	В	НАМИ-35УХЛ1	0,2	35000/100	19813-05		
		ТН	С	НАМИ-35УХЛ1	0,2	35000/100	19813-05		
		ТТ	А	ТФ3М 35А-У1	0,5	600/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
429	Ввод№2-35кВ	ТТ	С	ТФ3М 35А-У1	0,5	600/5	3690-73		
		Счетчик		ЕА05RL-Р2В-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		430	Ввод-1 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-Р2В-3	0,5S/1	1	16666-97
ТН	А			НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
ТН	В			НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
ТН	С			НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
ТТ	А			ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
ТТ	В			ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
ТТ	С			ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
431	Ввод-2 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
432	Фид. №3 ЦРП 10кВ	ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПК-10	0,5	300/5	22944-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	300/5	814-53		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
433	Фид. №4 ЦРП 10кВ	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-4	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТТИ-А УХЛ4	0,5	100/5	28139-04		
		ТТ	В	ТТИ-А УХЛ4	0,5	100/5	28139-04		
434	фид. ВЧ-связь 0,23кВ	ТТ	С	ТТИ-А УХЛ4	0,5	100/5	28139-04	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		435	ПВ-3 10кВ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
436	ПВ-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / РТУ-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
ТТ	А	ТПШ-10	0,2S	800/5	30709-06				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТПШ-10	0,2S	800/5	30709-06				
Коновалово									
438	Ввод №1-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / РТУ-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	150/1	52261-12		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	150/1	52261-12				
ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	150/1	52261-12				
ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	150/1	52261-12				
439	Ввод №2-110кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / РТУ-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87				
ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87				
ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59				
ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59				
ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59				
440	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / РТУ-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87				
ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87				
ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59				
ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59				
ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441	Ввод-2 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / РТУ-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
442	Фид. №3 ЦРП 10кВ	ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-01		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-01		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
443	Фид. №4 ЦРП 10кВ	ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	200/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-			
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	200/5	1261-59		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
444	ПВ-2 10кВ	ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	200/5	1261-59		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97		
445	ПВ-1 10кВ	ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10У2	0,2	10000/100	11094-87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Макушино				
446	T1-110кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТТ	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	100/1	26813-06			
		ТТ	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	100/1	26813-06			
		ТТ	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	100/1	26813-06			
447	T2-110кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТТ	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	100/1	26813-06			
		ТТ	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	100/1	26813-06			
		ТТ	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	100/1	26813-06			
448	Ввод-1 10кВ	Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97			
		ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59			
		ТТ	-	-	-	-			
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59			
449	Ввод-2 10кВ	Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97			
		ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59			
		ТТ	-	-	-	-			
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59			
450	фид. №6 ЦРП 10кВ	Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97			
		ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	400/5	25433-06			
		ТТ	-	-	-	-			
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	400/5	25433-06			
								ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
451	фид. №7 ЦРП 10кВ	Счетчик		ЕАО5RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / РТУ-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		Счетчик		ЕАО5RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				
452	ПВ-1 10кВ	Счетчик		ЕАО5RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / РТУ-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
453	ПВ-2 10кВ	ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик		ЕАО5RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				
Пьянково									
454	Ввод №1-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / РТУ-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06				
ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06				
ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06				
455	Ввод №2-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / РТУ-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06				
ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06				
ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
456	Т1-10кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
457	Т2-10кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
458	Фид.ВЛ 35кВ Ворокосово	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-05		
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-05		
		ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-05		
		ТТ	А	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	600/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	600/5	3689-73		
459	Ввод №1-10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-4	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-13		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-13		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-13		
		ТТ	А	ТЛЮ-10 М1	0,5S	1000/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛЮ-10 М1	0,5S	1000/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛЮ-10 М1	0,5S	1000/5	25433-08		
460	Ввод №2-10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-4	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-13		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-13		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-13		
		ТТ	А	ТЛЮ-10 М1	0,5S	1000/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛЮ-10 М1	0,5S	1000/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛЮ-10 М1	0,5S	1000/5	25433-08		

461	фид. №5 Басковское 10кВ	Счетчик	ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97	
		ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-13	
		ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-13	
		ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-13	
		ТТ	ТЛЮ-10 М1	0,5S	100/5	25433-08	
		ТТ	-	-	-	-	
		ТТ	ТЛЮ-10 М1	0,5S	100/5	25433-08	
Пьянково 2							
462	ПВ-1 10кВ	Счетчик	ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09
		ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-13	
		ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-13	
		ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-13	
		ТТ	ТЛЮ-10 М1	0,5S	800/5	25433-08	
		ТТ	ТЛЮ-10 М1	0,5S	800/5	25433-08	
		ТТ	ТЛЮ-10 М1	0,5S	800/5	25433-08	
463	ПВ-2 10кВ	Счетчик	ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-13	
		ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-13	
		ТН	НАМИТ-10-2	0,2	10000/100	16687-13	
		ТТ	ТЛЮ-10 М1	0,5S	800/5	25433-08	
		ТТ	ТЛЮ-10 М1	0,5S	800/5	25433-08	
		ТТ	ТЛЮ-10 М1	0,5S	800/5	25433-08	
Петухово							
464	Ввод №1-110кВ ПРВ-1	Счетчик	ЕА02RALX-P3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97	
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06	
		ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06	
		ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
465	Ввод№2-110кВ ПЛМЗ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ- 3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301- 14 / УСВ-3 пер.№ 51644- 12
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
466	Ввод№3-110кВ ПРВ-2	ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКОМ- 3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301- 14 / УСВ-3 пер.№ 51644- 12
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
467	Ввод№4-110кВ Сибирская	ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06	ЭКОМ- 3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301- 14 / УСВ-3 пер.№ 51644- 12
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
468	Ввод№5-110кВ Октябрьская	ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06	ЭКОМ- 3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301- 14 / УСВ-3 пер.№ 51644- 12
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	300/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	300/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	300/1	26813-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-4	0,5S/1	1	16666-97		
469	ВОШ-110кВ	ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКОМ- 3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301- 14 / УСВ-3 пер.№ 51644- 12
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-4	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
470	Т1-110кВ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / РТУ-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	200/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	200/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	200/1	26813-06		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
471	Т2-110кВ	ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	200/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	200/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	200/1	26813-06		
		Счетчик		EA02RL-P2B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
472	Фид2-35кВ Пашково	ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1	1	36697-17		
		ТН	А	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТН	В	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТН	С	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	1000/5	69606-17		
473	ВВ1-10кВ (н)	ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	1000/5	69606-17		
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1	1	36697-17		
		ТН	А	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТН	В	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТН	С	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	1000/5	69606-17		
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1	1	36697-17		
474	ВВ2-10кВ (н)	ТН	А	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТН	В	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТН	С	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	1000/5	69606-17		
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1	1	36697-17		
		ТН	А	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТН	В	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
475	Фид3-10кВ (н)	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1	1	36697-17		
		ТН	А	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТН	В	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТН	С	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	250/5	15128-07		
		ТТ	В	ТОЛ-10-1	0,5	250/5	15128-07		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	250/5	15128-07		
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1	1	36697-17		
		ТН	А	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТН	В	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
476	Фид6-10кВ (н)	ТН	С	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	100/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	100/5	69606-17		
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1	1	36697-17		
		ТН	А	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТН	В	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТН	С	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	600/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	600/5	69606-17		
477	ПВ-1 10кВ	ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	600/5	69606-17		
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1	1	36697-17		
		ТН	А	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТН	В	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТН	С	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	600/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	600/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	600/5	69606-17		
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1	1	36697-17		
		ТН	А	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
478	ПВ-2 10кВ	ТН	В	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТН	С	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	600/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	600/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	600/5	69606-17		
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1	1	36697-17		
		ТН	А	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТН	В	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТН	С	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	600/5	69606-17		
479	Ввод№1-110кВ	ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	600/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	600/5	69606-17		
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1	1	36697-17		
		ТН	А	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТН	В	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТН	С	3хЗНОЛ-СЭЦ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	71707-18		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	600/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	600/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5S	600/5	69606-17		
		Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1	1	36697-17		
479	Горбуново	Счетчик		ЕА02РАLХ-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		ТН	В	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		ТН	С	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		ТТ	А	TG145	0,2S	200/5	15651-96		
		ТТ	В	TG145	0,2S	200/5	15651-96		
		ТТ	С	TG145	0,2S	200/5	15651-96		
		Счетчик		ЕА02РАLХ-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		ТН	В	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
480	Ввод №2-1 10кВ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1П пер. № 58301-14 / УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		ТН	В	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		ТН	С	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		ТТ	А	TG145	0,2S	200/5	15651-96		
		ТТ	В	TG145	0,2S	200/5	15651-96		
		ТТ	С	TG145	0,2S	200/5	15651-96		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
481	Фид. №3 10кВ	ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	50/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	50/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
482	Фид. №4 10кВ	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
483	Фид. №1 10кВ	ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
484	Ввод-1 10кВ	ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
485	Ввод-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИТ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В	НАМИТ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	С	НАМИТ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59				
Курган-2											
486	Фид 3-10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12		
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07				
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07				
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07				
		ТТ	А	ТЛО-10-1	0,5S	100/5	25433-08				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛО-10-1	0,5S	100/5	25433-08				
		Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07				
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07				
487	Фид 4-10кВ	ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07				
		ТТ	А	ТЛО-10-1	0,5S	100/5	25433-08				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛО-10-1	0,5S	100/5	25433-08				
		Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07				
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07				
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07				
		ТТ	А	ТЛО-10-1	0,5S	100/5	25433-08				
		ТТ	В	-	-	-	-				
488	Фид 7-10кВ	ТТ	С	ТЛО-10-1	0,5S	100/5	25433-08				
		Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07				
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07				
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-07				
		ТТ	А	ТЛО-10-1	0,5S	100/5	25433-08				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТЛО-10-1	0,5S	100/5	25433-08				
		Бишкель									
		489	Ввод №1 110кВ Челябинская	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
ТН	А			НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТН	В			НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТН	С			НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТТ	А			ТТФМ-110 П* У1**	0,2S	200/1	36672-08				
ТТ	В			ТТФМ-110 П* У1**	0,2S	200/1	36672-08				
ТТ	С			ТТФМ-110 П* У1**	0,2S	200/1	36672-08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
490	Ввод №2 110кВ Биргильда	Счетчик							
		ТН	А	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110П* У1**	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110П* У1**	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110П* У1**	0,2S	200/1	36672-08		
491	ф.1-35 Опытная	Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФ3М-35А У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФ3М-35А У1	0,5	200/5	3690-73		
492	ф.3 Сельэнерго	Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	6000/100	57274-14		ЭКМ-3000
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	6000/100	57274-14		пер.№ 58301-14
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	6000/100	57274-14		/
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	400/5	30709-06		УСВ-3
		ТТ	В	-	-	-	-		пер.№ 51644-12
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	400/5	30709-06		
493	ф.4 Сельэнерго	Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	6000/100	57274-14		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	6000/100	57274-14		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	6000/100	57274-14		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	400/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	400/5	30709-06		
494	ф.8 Ключи	Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	6000/100	57274-14		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	6000/100	57274-14		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	6000/100	57274-14		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	400/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	400/5	30709-06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
495	ф.9 Ключи	Счетчик		EA05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	6000/100	57274-14		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	6000/100	57274-14		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	6000/100	57274-14		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	400/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	400/5	30709-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	6000/100	57274-14		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	6000/100	57274-14		
496	Ф4 ПЭ Биргильда	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	6000/100	57274-14		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	6000/100	57274-14		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	6000/100	57274-14		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	400/5	30709-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	400/5	30709-05		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	6000/100	57274-14		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	6000/100	57274-14		
497	Ф.3 ПЭ Шахматово	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	6000/100	57274-14		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	6000/100	57274-14		
		ТН	С	НАМИ-10	0,2	6000/100	57274-14		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	400/5	2363-68		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	6000/100	57274-14		
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	6000/100	57274-14		
498	Ввод №1 110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТФМ-110	0,2	600/5	16023-97		
		ТТ	В	ТФМ-110	0,2	600/5	16023-97		
		ТТ	С	ТФМ-110	0,2	600/5	16023-97		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
499	Ввод №2 110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

Смолино

ЭКОМ-3000  
пер.№ 17049-14 /  
УСВ-3  
пер.№ 51644-12

ССВ-ПГ  
пер.№ 58301-14 /  
УСВ-3  
пер.№ 51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500	Ф-1 35 кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35	0,5	35000/√3/100/√3	912-54		
		ТН	В	ЗНОМ-35	0,5	35000/√3/100/√3	912-54		
		ТН	С	ЗНОМ-35	0,5	35000/√3/100/√3	912-54		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	300/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФЗМ-35А У1	0,5	300/5	3690-73		
		Счетчик		EA05RAL-P4B-3	0,5S/1	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
501	Ф. 1 Саргазы	ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛЮ-10 3У3	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10 3У3	0,2S	200/5	25433-03		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
502	Ф.3 Таловка	ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
503	Ф. 6 Котельная	ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	150/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	150/5	30709-05		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
504	Ф. 7 Сосновка	ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
505	Ф. 2 Школа	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
506	Ф. 9 Птицепром	ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
507	Ф. 11 Ольгино	ТТ	А	ТОЛ 10	0,5	200/5	7069-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ 10	0,5	200/5	7069-02		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
508	Ф. 5 ПЭ Серазак	ТТ	С	ТОЛ 10	0,5	200/5	7069-02		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
509	Фид. №2 ПЭ Полегаево	ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
510	Ф. 1 ПЭ Челябинск	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-08		
ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-08				
ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-06				
ТТ	В	НЕТ							
ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-06				
Хребет									
512	Ввод №1 110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛП	0,2S	300/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛП	0,2S	300/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛП	0,2S	300/1	26813-06		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛП	0,2S	300/1	26813-06				
ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛП	0,2S	300/1	26813-06				
ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛП	0,2S	300/1	26813-06				
514	Ф 1 щезавод 6 кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53				
ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-06				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-06				
515	Ф 2 щезавод 6кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53				
ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-06				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-06				

516	Ф. Пост. погр. 10кВ	Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	
		ТН А	ЗНОЛП-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-02	
		ТН В	ЗНОЛП-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-02	
		ТН С	ЗНОЛП-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-02	
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-59	
		ТТ В	-	-	-	-	
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-59	
517	Ввод №1 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
		ТН А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТТ А	ТОГФМ-110 П* УХЛП *	0,2S	100/1	53344-13	
		ТТ В	ТОГФМ-110 П* УХЛП *	0,2S	100/1	53344-13	
		ТТ С	ТОГФМ-110 П* УХЛП *	0,2S	100/1	53344-13	
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
		ТН А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТТ А	ТОГФМ-110 П* УХЛП *	0,2S	100/1	53344-13	
		ТТ В	ТОГФМ-110 П* УХЛП *	0,2S	100/1	53344-13	
		ТТ С	ТОГФМ-110 П* УХЛП *	0,2S	100/1	53344-13	
518	Ввод №2 110 кВ	Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	
		ТН А	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	
		ТН В	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	
		ТН С	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	
		ТТ А	ТЮ-10 УЗ	0,2S	100/5	25433-03	
		ТТ В	-	-	-	-	
519	Фид. Дачи 10 кВ	Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	
		ТН А	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	
		ТН В	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	
		ТН С	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	
		ТТ А	ТЮ-10 УЗ	0,2S	100/5	25433-03	
		ТТ В	-	-	-	-	
		ТТ С	ТЮ-10 УЗ	0,2S	100/5	25433-03	
		Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	
		ТН А	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	
		ТН В	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	
520	Фид. №2 ГОК	Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	
		ТН А	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	
		ТН В	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	
		ТН С	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	
		ТТ А	ТОЛ-10 УТ2	0,5	200/5	6009-77	
		ТТ В	-	-	-	-	
ТТ С	ТОЛ-10 УТ2	0,5	200/5	6009-77			

ЭКМ-3000  
пер.№ 17049-14

ССВ-П  
пер.№ 58301-14

УСВ-3  
пер.№ 51644-12

RTU-327  
пер.№ 41907-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
521	Ф.3 6 кВ ПЭ Тундуш	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-07		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
Месящ									
522	Ввод 1-110 "Челябинская"	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* У1**	0,2S	200/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* У1**	0,2S	200/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* У1**	0,2S	200/1	52261-12		
523	Ввод 3-110 "Чебаркуль"	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* У1**	0,2S	200/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* У1**	0,2S	200/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* У1**	0,2S	200/1	52261-12		
524	Ф.4 ПЭ Шахматово 6кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	50/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	50/5	30709-06		
525	Ф.3 ПЭ Кисегач 6кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	100/5	1276-59		

ЭКОН-3000  
рег.№ 17049-14 /  
RTU-327  
рег.№ 41907-09

ССВ-ПГ  
рег.№ 58301-14 /  
УСВ-3  
рег.№ 51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Усть-Катав														
526	Ввод №1 110 кВ Кропачёво	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	НАМИ-110 УХЛ1	0,2S/0,5	1	31857-11							
										ТН	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
										ТН	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
										ТН	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
										ТТ	100/1	36672-08		
										ТТ	100/1	36672-08		
										ТТ	100/1	36672-08		
										Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11
										ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13										
ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13										
ТТ	ТГФМ-110 П* У1*	0,2S	100/1	36672-08										
ТТ	ТГФМ-110 П* У1*	0,2S	100/1	36672-08										
ТТ	ТГФМ-110 П* У1*	0,2S	100/1	36672-08										
527	Ввод №2 110 кВ Кропачёво	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	НАМИ-110 УХЛ1	0,2S/0,5	1	31857-11							
										ТН	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
										ТН	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
										ТН	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
										ТТ	100/1	36672-08		
										ТТ	100/1	36672-08		
										ТТ	100/1	36672-08		
										Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11
										ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13										
ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13										
ТТ	ТГФМ-110 П* У1*	0,2S	100/1	36672-08										
ТТ	ТГФМ-110 П* У1*	0,2S	100/1	36672-08										
ТТ	ТГФМ-110 П* У1*	0,2S	100/1	36672-08										
528	Ф1 ПЭ Яхино 6 кВ	Счетчик	ЕА05RL-P2В-3	ЗНОЛ06	0,5S/1,0	1	16666-97							
										ТН	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
										ТН	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
										ТН	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
										ТТ	75/5	1276-59		
										ТТ	-	-		
										ТТ	-	-		
										ТТ	75/5	1276-59		
										Счетчик	ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1,0	1	16666-97
ТН	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04										
ТН	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04										
ТН	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04										
ТТ	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59										
ТТ	-	-	-	-										
ТТ	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59										
529	Ф2 Поселок 10кВ	Счетчик	ЕА05RL-P2В-3	ЗНОЛ06	0,5S/1,0	1	16666-97							
										ТН	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
										ТН	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
										ТН	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
										ТТ	150/5	1276-59		
										ТТ	-	-		
										ТТ	-	-		
										ТТ	150/5	1276-59		
										Счетчик	ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1,0	1	16666-97
ТН	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04										
ТН	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04										
ТН	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04										
ТТ	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59										
ТТ	-	-	-	-										
ТТ	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59										
530	Ф2 ПЭ Минка 6кВ	Счетчик	ЕА05RL-P2В-3	ЗНОЛ06	0,5S/1,0	1	16666-97							
										ТН	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
										ТН	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
										ТН	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
										ТТ	50/5	1276-59		
										ТТ	-	-		
										ТТ	-	-		
										ТТ	50/5	1276-59		
										Счетчик	ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1,0	1	16666-97
ТН	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04										
ТН	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04										
ТН	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04										
ТТ	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59										
ТТ	-	-	-	-										
ТТ	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59										
									ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / РТУ-327 пер.№ 41907-09					
									ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Синтеглазово													
531	Ввод №1-110кВ Политаево	Счетчик	А	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	5 (10)	31857-06						
							ТН			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
							ТН			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
							ТН			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
							ТТ			ТРГ-110 П*	0,2S	300/1	26813-06
							ТТ			ТРГ-110 П*	0,2S	300/1	26813-06
							ТТ			ТРГ-110 П*	0,2S	300/1	26813-06
							Счетчик			А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1 (10)	31857-06
							ТН			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
532	Ввод №2 110 кВ Исаково	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
							ТН			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
							ТН			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
							ТТ			ТРГ-110 П*	0,2S	300/1	26813-06
							ТТ			ТРГ-110 П*	0,2S	300/1	26813-06
							ТТ			ТРГ-110 П*	0,2S	300/1	26813-06
							Счетчик			ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97
							ТН			ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-04
							ТН			ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-04
533	Фид. №3 Поселок 6 кВ	ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-04						
							ТН			ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-04
							ТТ			ТЛЮ-10	0,2S	75/5	25433-06
							ТТ			-	-	-	-
							ТТ			ТЛЮ-10	0,2S	75/5	25433-06
							Счетчик			ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97
							ТН			НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02
							ТН			НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02
							ТН			НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02
534	Фид. №5 Котельная 10 кВ	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-01						
							ТТ			-	-	-	-
							ТТ			ТЛК-10	0,5	200/5	9143-01
							Счетчик			ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97
							ТН			НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02
							ТН			НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02
							ТН			НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02
							ТТ			ТЛК-10	0,5	200/5	9143-06
							ТТ			-	-	-	-
535	Фид. №4 Птицепром 10 кВ	Счетчик	А	ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97						
							ТН			НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02
							ТН			НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02
							ТН			НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02
							ТТ			ТЛК-10	0,5	200/5	9143-06
							ТТ			-	-	-	-
							ТТ			ТЛК-10	0,5	200/5	9143-06
							Счетчик			ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97
							ТН			НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02

ЭКОМ-  
3000  
рег.№  
17049-14  
/  
РТУ-327  
рег.№  
41907-09

ССВ-ПГ  
рег.№  
58301-14  
/  
УСВ-3  
рег.№  
51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
536	ввод Т-3 6 кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		Счетчик		A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-04		
537	Фид.№2 Совхоз 6 кВ	ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТВЛМ -10	0,5	600/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ -10	0,5	600/5	1856-63		
		Счетчик		EA05RAL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	С	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
538	Фид.№1 ПЭ Дубровка	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-01		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-01		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТВЛМ -10	0,5	600/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
539	Фид.№1 ТП-1 6 кВ	ТТ	С	ТВЛМ -10	0,5	600/5	1856-63		
		Счетчик		EA05RAL-P4B-3	0,5S/1	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	С	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-01		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-01		
		Счетчик		EA05RAL-P4B-3	0,5S/1	1	16666-07		
540	Фид.№2 ПЭ Челябинск 10 кВ	ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	6000/100	3344-04		
		ТТ	А	ТВЛМ -10	0,5	600/5	1856-63		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТВЛМ -10	0,5	600/5	1856-63		
		Счетчик		EA05RAL-P4B-3	0,5S/1	1	16666-07		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
ТН	С	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02				
ТТ	А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-01				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
541	Ввод №1 110 кВ	Счетчик	А	А1802RALQ-P4GB-DW-4	Дубровка	0,2S/0,5	1	31857-06																
										ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08									
										ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08									
										ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08									
										ТТ	А	ТОФФМ-110	0,2S	75/1	53344-13									
										ТТ	В	ТОФФМ-110	0,2S	75/1	53344-13									
										ТТ	С	ТОФФМ-110	0,2S	75/1	53344-13									
542										Ввод №2 110 кВ	Счетчик	А	А1802RALQ-P4GB-DW-4	Дубровка	0,2S/0,5	1	31857-06							
																			ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
																			ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03																		
	ТТ	А	ТОФФМ-110	0,2S	75/1	53344-13																		
	ТТ	В	ТОФФМ-110	0,2S	75/1	53344-13																		
	ТТ	С	ТОФФМ-110	0,2S	75/1	53344-13																		
543	Фид.№4 Сельэнерго 10 кВ	Счетчик	А	ЕА05RL-P2B-3	Дубровка	0,5S/1	1	16666-97																
										ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000/100	69604-17									
										ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000/100	69604-17									
										ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000/100	69604-17									
										ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,2S	100/5	69606-17									
										ТТ	В	-	-	-	-									
										ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,2S	100/5	69606-17									
544										Фид.№3 КПП 10 кВ	Счетчик	А	ЕА05RL-P2B-3	Дубровка	0,5S/1	1	16666-97							
																			ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000/100	69604-17
	ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000/100	69604-17																		
	ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000/100	69604-17																		
	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,2S	75/5	69606-17																		
	ТТ	В	-	-	-	-																		
	ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,2S	75/5	69606-17																		
545	Фид.№5 Полина	Счетчик	А	ЕА05RL-P2B-3	Дубровка	0,5S/1	1	16666-97																
																			ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000/100	69604-17
										ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000/100	69604-17									
										ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000/100	69604-17									
										ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,2S	100/5	69606-17									
										ТТ	В	-	-	-	-									
										ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,2S	100/5	69606-17									

ЭКМ-3000  
рег.№ 17049-14 /  
RTU-327  
рег.№ 41907-09

ССВ-ПГ  
рег.№ 58301-14 /  
УСВ-3  
рег.№ 51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
546	Фид. №6 Сады	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09 / ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000/100	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,2S	100/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,2S	100/5	69606-17		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000^3/100^3	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000^3/100^3	69604-17		
547	Вв-1 10 кВ	ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000^3/100^3	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000^3/100^3	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,2S	1000/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,2S	1000/5	69606-17		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000/100	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,2S	100/5	69606-17		
548	Фид. №2 ПЭ Еманжелинск	ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,2S	100/5	69606-17		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000/100	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,2S	100/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,2S	100/5	69606-17		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
549	Фид.№1 ПЭ Синеглазово	ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000/100	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,2S	100/5	69606-17		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,2S	100/5	69606-17		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000/100	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ	0,5	10000/100	69604-17		



555	Фид. №2 ПЭ Красноселка	Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	
		ТН А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-08	
		ТН В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-08	
		ТН С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-08	
		ТТ А	ТТJM-10	0,5	100/5	2363-68	
		ТТ В	-	-	-	-	
		ТТ С	ТТЛ-10	0,5	100/5	1276-59	
		Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	
		ТН А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-08	
		ТН В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-08	
ТН С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-08			
ТТ А	ТТЛ-10	0,5	100/5	1276-59			
ТТ В	-	-	-	-			
ТТ С	ТТЛ-10	0,5	100/5	1276-59			
Красноселка							
557	Ввод №1-110кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	/1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 / RTU-327 пер. № 41907-09
		ТН А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТТ А	ТТФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08	
		ТТ В	ТТФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08	
		ТТ С	ТТФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08	
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	/1	31857-06	
		ТН А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
ТН С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
ТТ А	ТТФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08			
ТТ В	ТТФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08			
ТТ С	ТТФМ-110 П*	0,2S	75/1	36672-08			
559	Ф. №4 БОВ	Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ССВ-1Г пер. № 58301-14 / УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04	
		ТН В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04	
		ТН С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04	
		ТТ А	ТТЛ-10	0,5	75/5	1276-59	
		ТТ В	-	-	-	-	
		ТТ С	ТТЛ-10	0,5	75/5	127659	
		Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	
		ТН А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04	
		ТН В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04	
ТН С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04			
ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	40/5	25433-03			
ТТ В	-	-	-	-			
ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	40/5	25433-03			
560	Ф. №3 КТПН-3	Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	
		ТН А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04	
		ТН В	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04	
		ТН С	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04	
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	40/5	25433-03	
		ТТ В	-	-	-	-	
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	40/5	25433-03	

561	Ф. 2 ПЭ Н- Увельская	Счетчик	А	ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	I	16666-97				
							ТН	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04
							ТН	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04
							ТН	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04
							ТТ	ТЮ-10	0,2S	75/5	25433-03
							ТТ	-	-	-	-
							ТТ	ТЮ-10	0,2S	75/5	25433-03
							Счетчик	ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	I	16666-97
							ТН	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04
							ТН	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04
562	Ф. 1 ПЭ Еманжелинск	Счетчик	А	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	I	16666-97				
							ТН	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04
							ТН	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04
							ТН	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04
							ТТ	ТЮ-10	0,2S	75/5	25433-03
							ТТ	-	-	-	-
							ТТ	ТЮ-10	0,2S	75/5	25433-03
							Счетчик	ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	I	16666-97
							ТН	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04
							ТН	ЗНОЛ.06-10 УЗ	0,5	10000/100	3344-04
563	Ввод №1 110 кВ	Счетчик	А	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-06				
							ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
							ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
							ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
							ТТ	ТРГ-110 П* УХЛП	0,2S	200/1	26813-06
							ТТ	ТРГ-110 П* УХЛП	0,2S	200/1	26813-06
							ТТ	ТРГ-110 П* УХЛП	0,2S	200/1	26813-06
							Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-11
							ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
							ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
564	Ввод №2 110 кВ	Счетчик	А	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-11				
							ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
							ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
							ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
							ТТ	ТРГ-110 П* УХЛП	0,2S	200/1	26813-06
							ТТ	ТРГ-110 П* УХЛП	0,2S	200/1	26813-06
							ТТ	ТРГ-110 П* УХЛП	0,2S	200/1	26813-06
							Счетчик	ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	I	16666-97
							ТН	ЗНОЛ.06-10УЗ	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04
							ТН	ЗНОЛ.06-10УЗ	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04
565	ф. №1-10кВ Кумыское	Счетчик	А	ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	I	16666-97				
							ТН	ЗНОЛ.06-10УЗ	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04
							ТН	ЗНОЛ.06-10УЗ	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04
							ТН	ЗНОЛ.06-10УЗ	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04
							ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59
							ТТ	-	-	-	-
							ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59
							Счетчик	ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	I	16666-97
							ТН	ЗНОЛ.06-10УЗ	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04
							ТН	ЗНОЛ.06-10УЗ	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04

Упрун

ЭКОМ-  
3000  
пер. №  
17049-14  
/  
RTU-327  
пер. №  
41907-09

ССВ-1Г  
пер. №  
58301-14  
/  
УСВ-3  
пер. №  
51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
566	ф. №2-10кВ Н.Увельская	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 / УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПД-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПД-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-4	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
567	Ф2 35кВ Половинка	ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	200/5	3689-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	200/5	3689-73		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТН	В	ЗНОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТН	С	ЗНОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
568	Ф1 35кВ Луговая	ТТ	С	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПД-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПД-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
569	Ф3 10кВ Поселок	ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПД-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПД-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПД-10	0,5	100/5	1276-59		
570	Ф4 10кВ Комплекс	ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПД-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПД-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПД-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
571	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТЛШ-10 3 У3	0,5	1000/5	30709-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛШ-10 3 У3	0,5	1000/5	30709-05		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04				
ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04				
ТТ	А	ТЛШ-10 31 У3	0,5	1000/5	30709-05				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТЛШ-10 31 У3	0,5	1000/5	30709-05				
Кумьское									
573	Ввод №1 110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
574	Ввод №2 110 кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТЛШ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛШ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04				
ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04				
ТТ	А	ТЛШ-10	0,5	100/5	1276-59				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТЛШ-10	0,5	100/5	1276-59				
575	Ф1 Упруг 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТЛШ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛШ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04				
ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04				
ТТ	А	ТЛШ-10	0,5	100/5	1276-59				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТЛШ-10	0,5	100/5	1276-59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
576	Ф2 ПЭ Зол Сопка 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ- 3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
577	Ф3 к- тУральский 10кВ	ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
578	Ф6 Новотроицк- 2 10кВ	ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	75/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	75/5	30709-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-06		
579	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
580	Ввод-2 10кВ	ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	1000/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	1000/5	30709-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Золотая Сопка						
581	Ввод №1 110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1(10)	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
		ТТ	А	ТТФМ-110П*	0,2S	300/1	36672-08			
		ТТ	В	ТТФМ-110П*	0,2S	300/1	36672-08			
		ТТ	С	ТТФМ-110П*	0,2S	300/1	36672-08			
582		Ввод №2 110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1(10)	31857-11		
			ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
	ТН		В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	ТН		С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	ТТ		А	ТТФМ-110П*	0,2S	300/1	36672-08			
	ТТ		В	ТТФМ-110П*	0,2S	300/1	36672-08			
	ТТ		С	ТТФМ-110П*	0,2S	300/1	36672-08			
583	Ф2 ПЭ Кумысное 10кВ		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000	ССВ-ПГ
			ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	рег.№ 17049-14	рег.№ 58301-14
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	/	/	
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327	УСВ-3	
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68	рег.№ 41907-09	рег.№ 51644-12	
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68			
584		Ф7 Таможня 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-4	0,5S/1	1	16666-97		
			ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
	ТН		В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08			
	ТН		С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08			
	ТТ		А	ТОЛ-10	0,5	100/5	7069-79			
	ТТ		В	-	-	-	-			
	ТТ		С	ТОЛ-10	0,5	100/5	7069-79			
585	Ф3 Зол-ая Сопка 10кВ		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
			ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08			
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08			
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
586	Ф4 Бургистое 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
			ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
			ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
			ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5			1276-59
			ТТ	В	-	-	-			-
			ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5			1276-59
			Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1			16666-97
			ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08					
ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08					
ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59					
ТТ	В	-	-	-	-					
ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59					
Миасс										
588	Ввод №2 35 кВ	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			ТН	А	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			37493-08
			ТН	В	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			37493-08
			ТН	С	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			37493-08
			ТТ	А	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1			37491-08
			ТТ	В	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1			37491-08
			ТТ	С	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1			37491-08
Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06					
ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09					
ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09					
ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09					
ТТ	А	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08					
ТТ	В	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08					
ТТ	С	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08					
Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97					
ТН	А	ЗНОЛ06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04					
ТН	В	ЗНОЛ06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04					
ТН	С	ЗНОЛ06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04					
ТТ	А	ТПЛ-10с	0,5	75/5	29390-05					
ТТ	В	-	-	-	-					
ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59					
589	Ввод №1 35 кВ									
590	Ф3-ПЭ Тургояк 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			ТН	А	ЗНОЛ06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)			3344-04
			ТН	В	ЗНОЛ06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)			3344-04
			ТН	С	ЗНОЛ06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)			3344-04
			ТТ	А	ТПЛ-10с	0,5	75/5			29390-05
			ТТ	В	-	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
591	Ф4-ПЭ Кисегач 6кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10е	0,5	40/5	29390-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10е	0,5	40/5	29390-05		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04				
ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59				
592	Ф-Миасс-1 6кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04				
ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-02				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-02				
Саламат									
594	ЛЭП-110 кВ ввод-1 Бускуль	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06				
ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06				
ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06				
595	ЛЭП-110 кВ ввод-2 Магнай	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06				
ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06				
ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
596	ЛЭП-110 кВ ввод-3 Тамерлан	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
597	ЛЭП-110 кВ ввод-4 Тумак	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	НЕТ					
598	Ф1 Тамерлан	ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	1276-59	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	НЕТ					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
599	Ф4 Лейпциг	ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	НЕТ					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
600	Ф5 Варна	ТТ	В	НЕТ				ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	НЕТ					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
601	Ф6 Дружба	Счетчик		A1802RAL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	НЕТ					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04				
ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04				
ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				
ТТ	В	НЕТ							
ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				
Тамерлан									
603	Ввод 1-110 "Қарғалы"	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	300/1	36672-08		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100√3)	24218-08		
ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100√3)	24218-08				
ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100√3)	24218-08				
ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	300/1	36672-08				
ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	300/1	36672-08				
ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	300/1	36672-08				
604	Ввод 2-110 "Саламат"	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04				
ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04				
ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
606	Ф2 ПЭ Саламат	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
607	Ф3 Дом связи	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
608	Ф6 Погранотряд	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04	пер.№ 17049-14	пер.№ 58301-14
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04	/	/
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	300/5	1261-02	пер.№ 41907-09	пер.№ 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	300/5	1261-02		
609	Ф4 Погруздвор	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
610	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
611	Ввод-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50		
Тумак									
612	ЛЭП-110 кВ ввод-1 Саламат	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛП *	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛП *	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛП *	0,2S	100/1	26813-06		
613	ЛЭП-110 кВ ввод-2 Карталы	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛП *	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛП *	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛП *	0,2S	100/1	26813-06		
614	Ф1 ПЭ Карталы	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
615	Ф2 ПЭ Тамерлан	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		

ЭКОМ-3000  
пер.№ 17049-14 /  
ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 /  
УСВ-3 пер.№ 51644-12  
RTU-327 пер.№ 41907-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
616	ФЗ-10 Озерный	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)			3344-04
			ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)			3344-04
			ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)			3344-04
			ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5			1276-59
			ТТ	В	-	-	-			-
			ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	75/5			2363-68
			Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1			16666-97
			ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)			3344-04
			ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)			3344-04
617	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)			3344-04
			ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)			3344-04
			ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)			3344-04
			ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	1000/5			518-50
			ТТ	В	-	-	-			-
			ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	1000/5			518-50
			Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1			16666-97
			ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)			3344-04
			ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)			3344-04
618	Ввод-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)			3344-04
			ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)			3344-04
			ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)			3344-04
			ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5			25433-03
			ТТ	В	-	-	-			-
			ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5			25433-03
			Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1			16666-97
			ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)			3344-04
			ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)			3344-04
619	Ввод-1 110- "Карталы- районная"	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100√3)			24218-08
			ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100√3)			24218-08
			ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100√3)			24218-08
			ТТ	А	ТГФМ-110 П* У1**	0,2S	100/1			36672-08
			ТТ	В	ТГФМ-110 П* У1**	0,2S	100/1			36672-08
			ТТ	С	ТГФМ-110 П* У1**	0,2S	100/1			36672-08
			Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1			31857-06
			ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100√3)			24218-08
			ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100√3)			24218-08
620	Ввод-2 110- "Карталы-220"	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100√3)			24218-08
			ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100√3)			24218-08
			ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100√3)			24218-08
			ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1**	0,2S	100/1			36672-08
			ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1**	0,2S	100/1			36672-08
			ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1**	0,2S	100/1			36672-08
			Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1			31857-06
			ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100√3)			24218-08
			ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100√3)			24218-08

Карталы-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
621	ф.2-6 "ТП-10"	Счетчик		ЕА05RL-Р2В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000√3)/(100√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
622	ф.10-6 "Элеватор"	Счетчик		ЕА05RL-Р2В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
623	ф.4-6 "Электростанция"	Счетчик		ЕА05RL-Р2В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000√3)/(100√3)	3344-04	пер.№ 17049-14	пер.№ 58301-14
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000√3)/(100√3)	3344-04	/	/
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000√3)/(100√3)	3344-04	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	400/5	1261-02	пер.№ 41907-09	пер.№ 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	400/5	1261-02		
624	ф9-6 "ТП-60"	Счетчик		ЕА05RL-Р2В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
625	ф.5-6 "ТП-23"	Счетчик		ЕА05RL-Р2В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000√3)/(100√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	400/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	400/5	30709-06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
626	ф.6-6 "ГКТП"	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
Магнитогорек									
627	Ввод-1-110 ПС-90	Счетчик		А1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1 (10)	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	А	ТОФФ-110	0,2S	150/1	61432-15		
		ТТ	В	ТОФФ-110	0,2S	150/1	61432-15		
		ТТ	С	ТОФФ-110	0,2S	150/1	61432-15		
628	Ввод-2-110 ПС-90	Счетчик		А1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1 (10)	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	А	ТОФФ-110	0,2S	150/1	61432-15		
		ТТ	В	ТОФФ-110	0,2S	150/1	61432-15		
		ТТ	С	ТОФФ-110	0,2S	150/1	61432-15		
629	ф.5-10 Элеватор	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	300/5	15128-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	300/5	15128-03		
630	Ввод-1 27,5кВ	Счетчик		ЕА05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35м	0,5	800/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35м	0,5	800/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
								ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631	Фидер ДПР Н-Абзаково	Счетчик	А	ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-ПГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
			Б	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
			В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
			С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
			ТТ	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
			ТТ	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
			ТТ	-	-	-	-		
			Счетчик	ЕА05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
			ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70					
ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70					
ТТ	ТФН-35М	0,5	800/5	3690-73					
ТТ	ТФНД-35М	0,5	800/5	3689-73					
ТТ	-	-	-	-					
Субуток									
633	Ввод №1 110кВ п/ст "90"	Счетчик	А	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-ПГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
			Б	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	150/1	36672-08		
			ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	150/1	36672-08		
			ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	150/1	36672-08		
			Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
			ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08					
ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08					
ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	150/1	36672-08					
ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	150/1	36672-08					
ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	150/1	36672-08					
634	Ввод №2 110кВ п/ст "Еленинская"	Счетчик	А	ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-ПГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
			Б	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
			В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
			С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
			ТТ	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
			ТТ	-	-	-	-		
			ТТ	-	-	-	-		
			Счетчик	ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
			ТН	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
ТН	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04					
ТН	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04					
ТТ	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63					
ТТ	-	-	-	-					
ТТ	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63					
635	фид. 6 Магнитогорск	Счетчик	А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-ПГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
			Б	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
			С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
			ТТ	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
			ТТ	-	-	-	-		
			ТТ	-	-	-	-		
			ТТ	-	-	-	-		
			Счетчик	ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
			ТН	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
ТН	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04					
ТН	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04					
ТТ	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63					
ТТ	-	-	-	-					
ТТ	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
636	фид. 2 ТП-2	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5S	400/5	15128-01		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5S	400/5	15128-01		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
637	фид.5 Мочаги	ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛЮ-10-1 УЗ	0,5S	150/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10-1 УЗ	0,5S	150/5	25433-03		
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	300/5	15128-01		
638	фид. 7 ТП-2	ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	300/5	15128-01		
		Счетчик		Мочаги					
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	150/1	36672-08		
		Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
639	Ввод 1-110 "Анненская"	ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	150/1	36672-08		
		Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100√3)	24218-08		
640	Ввод 2-110 "Магнитная"	ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	150/1	36672-08		
		Счетчик		Мочаги					
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	150/1	36672-08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
641	ф.3 Акмулла - 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/3)/(100*3)			3344-04
			ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/3)/(100*3)			3344-04
			ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/3)/(100*3)			3344-04
			ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,5	150/5			15128-03
			ТТ	В	-	-	-			-
			ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,5	150/5			15128-03
			Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1			16666-97
			ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/3)/(100*3)			3344-04
			ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/3)/(100*3)			3344-04
642	Ф.2 Субулак 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/3)/(100*3)			3344-04
			ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/3)/(100*3)			3344-04
			ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/3)/(100*3)			3344-04
			ТТ	А	ТТJM-10	0,5	150/5			2473-69
			ТТ	В	-	-	-			-
			ТТ	С	ТВК-10	0,5	150/5			2473-69
			Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1			16666-97
			ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/3)/(100*3)			3344-04
			ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/3)/(100*3)			3344-04
643	Ф.1 Карталы 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/3)/(100*3)			3344-04
			ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/3)/(100*3)			3344-04
			ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/3)/(100*3)			3344-04
			ТТ	А	ТТJM-10	0,5	400/5			2473-69
			ТТ	В	-	-	-			-
			ТТ	С	ТТJM-10	0,5	400/5			2473-69
			Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1			16666-97
			ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/3)/(100*3)			3344-04
			ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/3)/(100*3)			3344-04
644	Шинный мост 27,5кВ Карталы районная Т1 - Карталы-тяга-2	Счетчик		A1802RAL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-07
			ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-07
			ТН	С	-	-	-			-
			ТТ	А	ТБМО-35-УХЛП	0,2S	600/1			33045-06
			ТТ	В	ТБМО-35-УХЛП	0,2S	600/1			33045-06
			ТТ	С	-	-	-			-
			Счетчик		A1802RAL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1			31857-06
			ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-07
			ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-07
645	Шинный мост 27,5кВ Карталы районная Т2 - Карталы-тяга-2	Счетчик		A1802RAL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-07
			ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-07
			ТН	С	-	-	-			-
			ТТ	А	ТБМО-35-УХЛП	0,2S	600/1			33045-06
			ТТ	В	ТБМО-35-УХЛП	0,2S	600/1			33045-06
			ТТ	С	-	-	-			-
			Счетчик		A1802RAL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1			31857-06
			ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-07
			ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-07

Карталы-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
646	ВЛ-10кВ Карталы районная ячейка №6 - Карталы- тяга-2	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ- 3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ10	0,5	600/5	7069-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ10	0,5	600/5	7069-02		
		Счетчик		А1805RALQ-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
647	Шинный мост 10кВ Карталы районная ТЗ - Карталы-тяга-2	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКМ- 3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-03		
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
648	Ф4-10ПЭ Мочаги	ТТ	В	-	-	-	-	ЭКМ- 3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТН	В	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	С	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08		
		Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
649	Ввод №1 35 кВ	ТН	А	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08	ЭКМ- 3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	В	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	С	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08		
		Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	В	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	С	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
650	Ввод №2 35 кВ	ТТ	А	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08	ЭКМ- 3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08		
		Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	В	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	С	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08		

Сыростан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
651	Ф.№9-6кВ "Лесхоз"	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000^3)/(100^3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000^3)/(100^3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000^3)/(100^3)	3344-04		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000^3)/(100^3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000^3)/(100^3)	3344-04		
652	Ф.№2-6кВ "Съростан"	ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000^3)/(100^3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000^3)/(100^3)	3344-04		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000^3)/(100^3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000^3)/(100^3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000^3)/(100^3)	3344-04		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
653	Ф6 Шебкаръер 6кВ	ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000^3)/(100^3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000^3)/(100^3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000^3)/(100^3)	3344-04		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
654	Ф4 ПЭ Тургояк 6кВ	ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000^3)/(100^3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000^3)/(100^3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000^3)/(100^3)	3344-04		
		ТТ	А	ТШЛ-10 У3	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТШЛМ-10	0,5	30/5	2363-68		
		Счетчик		EA05RL-P2B-4	0,5S/1	1	16666-07		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		
		ТН	С	-	-	-	-		
655	Ф. Сторонние погр.	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	22656-02		
		Счетчик		EA05RL-P2B-4	0,5S/1	1	16666-07		
		ТН	А	-	-	-	-		
		ТН	В	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Гогино				
656	ВЛ-110кВ Карталы районная - Гогино-Тяга	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	200/1	36672-08		
657	ВЛ-110кВ Бредь-Тяга - Гогино-Тяга	Счетчик		A1802RAL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛП **	0,2S	200/1	36672-08		
658	ВЛ-10кВ Гогино-Тяга - Водокачка ф-1	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000	ССВ-ПГ
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	рег.№ 17049-14	рег.№ 58301-14
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	/	/
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	/	/
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	В	-	-	-	-	рег.№ 41907-09	рег.№ 51644-12
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
659	ВЛ-10кВ Гогино-Тяга - фидер №6 "ХПП-57"	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	300/5	1276-59		
660	ВЛ-10кВ Гогино-Тяга - фидер №8 "ХПП-57"	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
661	ВЛ-10кВ Гогино-гяга - фидер №7 "Компрессорная "	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
Бреды									
662	ВЛ-110кВ Гогино-гяга - Бреды-гяга	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	400/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	400/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	400/1	26813-06		
663	ВЛ-110кВ Георгисевская - Бреды-гяга	Счетчик		EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	400/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	400/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	400/1	26813-06		
664	ВЛ-110кВ Павловская - Бреды-гяга	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	400/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	400/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	400/1	26813-06		
665	ВЛ-110кВ КС-16 - Бреды-гяга	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	400/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	400/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	400/1	26813-06		

ЭКОМ-3000  
рег.№ 17049-14  
/  
RTU-327  
рег.№ 41907-09  
/  
ССВ-П  
рег.№ 58301-14  
/  
УСВ-3  
рег.№ 51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
666	ВЛ-110кВ Рыбническая - Бреды-тяга	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ- 3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09  ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	10
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	400/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	400/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	400/1	26813-06		
		Счетчик		EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
667	ВЛ-110кВ Маяковская - Бреды-тяга	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
668	ПС Бреды-тяга ВОШ-110кВ	ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		EA05RAL-P3B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73		
669	Ввод 1-27,5 кВ	ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		EA05RAL-P3B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		EA05RAL-P3B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
670	Ввод 2-27,5 кВ	ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-	-	-	-		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	С	-	-	-	-		
		Счетчик		EA05RAL-P3B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
671	Ввод 3-27,5 кВ	Счетчик		ЕА05RAL-P4B-3 ЗНОМ-35-65 У1 ЗНОМ-35-65 У1 ТФН-35М ТФН-35М	0,5S/1,0 0,5 0,5 - 0,5 0,5	1 27500/100 27500/100 - 1000/5 1000/5	16666-97 912-70 912-70 - 3690-73 3690-73		
672	Ввод 1-110 КС-16 Павловский	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4 НАМИ-110 УХЛП НАМИ-110 УХЛП НАМИ-110 УХЛП ТФМ-110 П* УХЛП** ТФМ-110 П* УХЛП** ТФМ-110 П* УХЛП** А1802RALQ-P4GB-DW-4 НАМИ-110 УХЛП НАМИ-110 УХЛП НАМИ-110 УХЛП ТФМ-110 П* УХЛП** ТФМ-110 П* УХЛП** ТФМ-110 П* УХЛП**	0,2S/0,5 0,2 0,2 0,2 0,2S 0,2S 0,2S 0,2S/0,5 0,2 0,2 0,2 0,2S 0,2S 0,2S	1 (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) 200/1 200/1 200/1 1 (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) 200/1 200/1 200/1	31857-06 24218-08 24218-08 24218-08 36672-08 36672-08 36672-08 31857-06 24218-08 24218-08 24218-08 36672-08 36672-08 36672-08	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
673	Ввод 2-110 КС-16 Бреды	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4 НАМИ-110 УХЛП НАМИ-110 УХЛП НАМИ-110 УХЛП ТФМ-110 П* УХЛП** ТФМ-110 П* УХЛП** ТФМ-110 П* УХЛП**	0,2S/0,5 0,2 0,2 0,2 0,2S 0,2S 0,2S	1 (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) 200/1 200/1 200/1	31857-06 24218-08 24218-08 24218-08 36672-08 36672-08 36672-08		
674	Ф.5-10 Элеватор	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3 НАМИ-10-95УХЛ2 НАМИ-10-95УХЛ2 НАМИ-10-95УХЛ2 ТОЛ-10-1 ТОЛ-10-1	0,5S/1,0 0,5 0,5 0,5 - 0,5	1 10000/100 10000/100 10000/100 50/5 - 50/5	16666-97 20186-00 20186-00 20186-00 15128-03 - 15128-03		
675	Ввод 1-110 ГРЭС П цень	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4 НАМИ-110 УХЛП НАМИ-110 УХЛП НАМИ-110 УХЛП ТФМ-110 П* У1** ТФМ-110 П* У1** ТФМ-110 П* У1**	0,2S/0,5 0,2 0,2 0,2 0,2S 0,2S 0,2S	1 (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) 200/1 200/1 200/1	31857-06 24218-03 24218-03 24218-03 36672-08 36672-08 36672-08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
676	Ввод 2-110 Шильдинская	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССБ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* У1**	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* У1**	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* У1**	0,2S	200/1	36672-08		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
677	Ф.1 ЗАО "Геренсай"	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССБ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200S	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200S	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
678	Ф.2 ЗАО "Геренсай"	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССБ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	200S	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	200S	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
679	Ф.4 ЗАО "Геренсай"	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССБ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛК10	0,5	100S	9143-83		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛК10	0,5	100S	9143-83		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
680	Ф.9 ЗАО "Юбилейное"	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССБ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100S	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100S	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	Ф.13 ЗАО "Юбилейное"	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100S	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100S	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
682	Ф.14 ЗАО "Геренсай"	ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	НЕТ					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	50/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
683	Ф.1 ЗАО Ормет	ТТ	С	ТФН-35М	0,5	50/5	3690-73		
		Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТН	С	ЗНОЛ-35ПШУХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	21257-06		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	50/5	3690-73		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	50/5	3690-73		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
684	Ф.2 ЗАО Ормет	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	75/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	75/5	25433-06		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	75/5	25433-06		
685	Ф.5 10кВ	ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	75/5	25433-06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Новоорск-Гяга									
686	Т1-110 кВ	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110П* У1**	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110П* У1**	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110П* У1**	0,2S	200/1	36672-08		
		Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
687	Т2-110 кВ	ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110П* У1**	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110П* У1**	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110П* У1**	0,2S	200/1	36672-08		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛП	0,5	(10000)/(100)	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛП	0,5	(10000)/(100)	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛП	0,5	(10000)/(100)	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
688	ф.2-10 кВ	ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛП	0,5	(10000)/(100)	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛП	0,5	(10000)/(100)	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛП	0,5	(10000)/(100)	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
689	ф.3-10 кВ	ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35	0,5	300/5	664-51		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35	0,5	300/5	664-51		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35	0,5	300/5	664-51		
690	ф.№1 - 35 кВ	ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТФН-35	0,5	300/5	664-51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Гудрон-Тяга									
691	Т1-110 кВ	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110Ш* У1**	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110Ш* У1**	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110Ш* У1**	0,2S	200/1	36672-08		
		Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТТ	А	ТГФМ-110Ш* У1**	0,2S	200/1	36672-08				
ТТ	В	ТГФМ-110Ш* У1**	0,2S	200/1	36672-08				
ТТ	С	ТГФМ-110Ш* У1**	0,2S	200/1	36672-08				
692	Т2-110 кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05		
ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05				
ТТ	А	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59				
693	Ввод №1-6 кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05		
ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05				
ТТ	А	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59				
694	Ввод №2-6 кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05		
ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05				
ТТ	А	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59				
695	ф.5-6 кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05		
ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05				
ТТ	А	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
696	ф.6-6 кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12				
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05						
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05						
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05						
		ТТ	А	ТПОЛ-10 У3	0,5	600/5	1261-59						
		ТТ	В	-	-	-	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10 У3	0,5	600/5	1261-59						
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97						
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05						
697	ф.7-6 кВ	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05						
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05						
		ТТ	А	ТПОЛ-10 У3	0,5	600/5	20186-05						
		ТТ	В	-	-	-	1261-59						
		ТТ	С	ТПОЛ-10 У3	0,5	600/5	1261-59						
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97						
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05						
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05						
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05						
698	ф.10-6 кВ	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59						
		ТТ	В	-	-	-	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59						
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97						
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05						
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05						
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	(6000)/(100)	20186-05						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59						
		ТТ	В	-	-	-	-						
699	Ввод №1 110кВ Юриозань	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	26813-06						
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	26813-06						
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	26813-06						
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06						
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	26813-06						
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	26813-06						
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	26813-06						
		700	Ввод №2 110кВ Мурсалимкино	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5			1	31857-06	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
				ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2			(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
				ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2			(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
				ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2			(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
ТТ	А			ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	26813-06						
ТТ	В			ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	26813-06						
ТТ	С			ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	26813-06						
Счетчик				А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06						
ТН	А			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						

Тюбеляс

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
701	Ф3. Совхоз	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-ІГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
702	Ф4. Совхоз	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-ІГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
703	Ф5 Вязовая бкВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-ІГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
704	Ф1 ПЭ Минка бкВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-ІГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
705	Ввод № 1 110 кВ Сулея	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	Кукшик	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛІ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛІ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛІ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* У1*	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* У1*	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* У1*	0,2S	200/1	36672-08		
		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛІ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛІ	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
706	Ввод № 2 110 кВ Мурсалимкино	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		10							
										ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
										ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08									
		ТТ	А	ТТФМ-110 П* У1*	0,2S	200/1	36672-08									
		ТТ	В	ТТФМ-110 П* У1*	0,2S	200/1	36672-08									
		ТТ	С	ТТФМ-110 П* У1*	0,2S	200/1	36672-08									
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97									
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04									
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04									
ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04											
ТТ	А	ТШЛМ-10	0,5	30/5	2363-68											
ТТ	В	-	-	-	-											
ТТ	С	ТШЛМ-10	0,5	30/5	2363-68											
707	ф.3 6кВ резерв	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		9							
										ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04	
										ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04	
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04									
		ТТ	А	ТШЛМ-10	0,5	30/5	2363-68									
		ТТ	В	-	-	-	-									
		ТТ	С	ТШЛМ-10	0,5	30/5	2363-68									
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97									
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04									
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04									
ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04											
ТТ	А	ТШЛМ-10	0,5	30/5	2363-68											
ТТ	В	-	-	-	-											
ТТ	С	ТШЛМ-10	0,5	30/5	2363-68											
708	ф.1-ПЭ Мурсалимкино	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		9							
										ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04	
										ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04	
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04									
		ТТ	А	ТШЛМ-10	0,5	30/5	2363-68									
		ТТ	В	-	-	-	-									
		ТТ	С	ТШЛМ-10	0,5	30/5	2363-68									
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97									
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04									
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04									
ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04											
ТТ	А	ТШЛМ-10	0,5	30/5	2363-68											
ТТ	В	-	-	-	-											
ТТ	С	ТШЛМ-10	0,5	30/5	2363-68											
709	ф.2-ПЭ Сулея	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		9							
										ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04	
										ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04	
		ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04									
		ТТ	А	ТШЛ-10	0,5	50/5	1276-59									
		ТТ	В	-	-	-	-									
		ТТ	С	ТШЛ-10	0,5	50/5	1276-59									
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97									
		ТН	А	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04									
		ТН	В	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04									
ТН	С	ЗНОЛ06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04											
ТТ	А	ТШЛ-10	0,5	50/5	1276-59											
ТТ	В	-	-	-	-											
ТТ	С	ТШЛ-10	0,5	50/5	1276-59											
710	Ввод №1 110 кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		9							
										ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
										ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08									
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	300/1	26813-06									
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	300/1	26813-06									
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	300/1	26813-06									
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06									
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08									
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08									
ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08											
ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	300/1	26813-06											
ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	300/1	26813-06											
ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛП*	0,2S	300/1	26813-06											

Единовремен

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711	Ввод №2 110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛП *	0,2S	300/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛП *	0,2S	300/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛП *	0,2S	300/1	26813-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
712	ф3 СПНИ 6кВ	ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	40/5	2363-68		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
713	ф4 СПНИ 6кВ	ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
714	ф2 ПЭ Бердяуш 6кВ	ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
715	Ввод №1 35 кВ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	В	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	С	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		

Уржумка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
716	Ввод №2 35 кВ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	В	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	С	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1-1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1-1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1-1	0,2S	400/1	37491-08		
Таганай									
717	Ввод №1 110 кВ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*У1**	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*УХЛП*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*У1**	0,2S	300/1	36672-08		
718	Ввод №2 110 кВ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*У1**	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*У1**	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*У1**	0,2S	300/1	36672-08		
ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
719	ф НФС 1 6кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер. № 58301-14 / УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-08		
720	ф НФС 2 6кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-07	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер. № 58301-14 / УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ	А	ТЛЮ-10 УЗ	0,5	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10 УЗ	0,5	300/5	25433-03		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-07		
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-08		
721	Ввод №2 110 кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер. № 58301-14 / УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 II* УХЛП	0,2S	300/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II* УХЛП	0,2S	300/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II* УХЛП	0,2S	300/1	26813-06		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
721	Ввод №2 110 кВ	Счетчик		ТРГ-110 II* УХЛП	0,2S	300/1	26813-06	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер. № 58301-14 / УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ТРГ-110 II* УХЛП	0,2S	300/1	26813-06		
		ТН	В	ТРГ-110 II* УХЛП	0,2S	300/1	26813-06		
		ТН	С	ТРГ-110 II* УХЛП	0,2S	300/1	26813-06		
		ТТ	А	ТРГ-110 II* УХЛП	0,2S	300/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II* УХЛП	0,2S	300/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II* УХЛП	0,2S	300/1	26813-06		
		Счетчик		ТРГ-110 II* УХЛП	0,2S	300/1	26813-06		
		ТН	А	ТРГ-110 II* УХЛП	0,2S	300/1	26813-06		
		ТН	В	ТРГ-110 II* УХЛП	0,2S	300/1	26813-06		

Тургояк

722	Ввод №1 110 кВ	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
						ТН А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
						ТН В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
						ТН С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
						ТТ А	ТРГ-110 П* УХЛП	0,2S	300/1	26813-06
						ТТ В	ТРГ-110 П* УХЛП	0,2S	300/1	26813-06
						ТТ С	ТРГ-110 П* УХЛП	0,2S	300/1	26813-06
						Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97
						ТН А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53
						ТН В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53
						ТН С	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53
						723	Ф4 ПЭ Миасс 6кВ	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5
ТН А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
ТН В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
ТН С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
ТТ А	ТТФМ-110 П* У1**	0,2S	300/1	36672-08						
ТТ В	ТТФМ-110 П* У1**	0,2S	300/1	36672-08						
ТТ С	ТТФМ-110 П* У1**	0,2S	300/1	36672-08						
Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97						
ТН А	ЗНОЛ.06-6 У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04						
ТН В	ЗНОЛ.06-6 У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04						
ТН С	ЗНОЛ.06-6 У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04						
724	Ф3 ПЭ Сыростан 6кВ	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1					
						ТН А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
						ТН В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
						ТН С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
						ТТ А	ТТФМ-110 П* У1**	0,2S	300/1	36672-08
						ТТ В	ТТФМ-110 П* У1**	0,2S	300/1	36672-08
						ТТ С	ТТФМ-110 П* У1**	0,2S	300/1	36672-08
						Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97
						ТН А	ЗНОЛ.06-6 У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04
						ТН В	ЗНОЛ.06-6 У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04
						ТН С	ЗНОЛ.06-6 У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04
						725	Ввод 110 кВ №1 Миасс	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5
ТН А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
ТН В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
ТН С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
ТТ А	ТТФМ-110 П* У1**	0,2S	300/1	36672-08						
ТТ В	ТТФМ-110 П* У1**	0,2S	300/1	36672-08						
ТТ С	ТТФМ-110 П* У1**	0,2S	300/1	36672-08						
Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97						
ТН А	ЗНОЛ.06-6 У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04						
ТН В	ЗНОЛ.06-6 У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04						
ТН С	ЗНОЛ.06-6 У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04						
726	Ввод 110 кВ №2 Чебаркуль	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1					
						ТН А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
						ТН В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
						ТН С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
						ТТ А	ТТФМ-110 П* У1**	0,2S	300/1	36672-08
						ТТ В	ТТФМ-110 П* У1**	0,2S	300/1	36672-08
						ТТ С	ТТФМ-110 П* У1**	0,2S	300/1	36672-08
						Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97
						ТН А	ЗНОЛ.06-6 У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04
						ТН В	ЗНОЛ.06-6 У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04
						ТН С	ЗНОЛ.06-6 У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04

Киселач

ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 / RTU-327 пер. № 41907-09

ССВ-1Г пер. № 58301-14 / УСВ-3 пер. № 51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727	ф.4 "Пиллигрим"	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-ІГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000√3)/(100√3)	46738-11		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000√3)/(100√3)	46738-11		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000√3)/(100√3)	46738-11		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000√3)/(100√3)	3344-06		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000√3)/(100√3)	3344-06		
728	Ф.3-6ПЭ Миасс	ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000√3)/(100√3)	3344-06		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000√3)/(100√3)	3344-06		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЈІ	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЈІ	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЈІ	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
729	Ф.4-6ПЭ Миесьл	ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЈІ	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЈІ	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЈІ	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
730	Ф.5-6 "Санаторий"	ТН	А	НАМИ-10-95УХЈІ	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЈІ	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЈІ	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЈІ	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЈІ	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЈІ	0,5	10000/100	20186-05		
731	Ввод 1-110 "Челябинская"	ТТ	А	ТГФМ-110 П* У1**	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* У1**	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* У1**	0,2S	200/1	36672-08		
		Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛІ	0,2	(110000√3)/(100√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛІ	0,2	(110000√3)/(100√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛІ	0,2	(110000√3)/(100√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* У1**	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* У1**	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* У1**	0,2S	200/1	36672-08		

Шахматово

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732	Ввод 2-110 "Чебаркуль"	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09 / ССВ-ПГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* У1 **	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* У1 **	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* У1 **	0,2S	200/1	36672-08		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04				
ТТ	А	ТПП-10	0,5	300/5	30709-06				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТПП-10	0,5	300/5	30709-06				
734	Ф.3 ПЭ Мисяш 6кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПП-10	0,5	50/5	1261-02		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПП-10	0,5	50/5	1261-02		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04				
ТТ	А	ТПП-10	0,5	100/5	2363-68				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТПП-10	0,5	100/5	2363-68				
735	Ф.4 ПЭ Бишкиль 6кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПП-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПП-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
ТН	С	ЗНОЛ.06	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04				
ТТ	А	ТПП-10	0,5	100/5	2363-68				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТПП-10	0,5	100/5	2363-68				
736	Ввод 1-110 Полегаево	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛП *	0,2S	300/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛП *	0,2S	300/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛП *	0,2S	300/1	52261-12		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛП *	0,2S	300/1	52261-12				
ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛП *	0,2S	300/1	52261-12				
ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛП *	0,2S	300/1	52261-12				

Биргильда

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
737	Ввод 2-110 Бишкекль	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	300/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	300/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	300/1	52261-12		
738	ф.2 Архангельское	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-06		
739	ф.5 Витаминное	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000	ССВ-1Г
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	пер.№ 17049-14	пер.№ 58301-14
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	/	/
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	/	/
		ТТ	А	ТЛЮМ-10	0,5	200/5	2363-68	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	В	-	-	-	-	пер.№ 41907-09	пер.№ 51644-12
		ТТ	С	ТЛЮМ-10	0,5	200/5	2363-68		
740	ф.8 Хранилище	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-06		
741	Ф1-6 ПЭ Бишкекль	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮМ-10	0,5	50/5	2363-68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742	Т-1 6 кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-05		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-05		
743	Ф4 ПЭ Полегаево 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛПМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛПМ-10	0,5	50/5	2363-68		
744	Ф3 Чайка 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛПМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛПМ-10	0,5	100/5	2363-68		
745	Ф6 Сады 6кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХJ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-06		
746	Т1-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110УХJ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110УХJ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110УХJ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	52261-12		

Алакуль

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
747	T2-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	52261-12		
748	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-11		
749	Ввод-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-11		
750	Фид. №2 Петрушино 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-07		
751	ПВ-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

ЭКОМ-3000  
рег.№ 17049-14 /  
RTU-327  
рег.№ 41907-09

ССВ-1Г  
рег.№ 58301-14 /  
УСВ-3  
рег.№ 51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	ПВ-2 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
Мишкино									
753	Ввод №1-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110П* УХЛ1*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110П* УХЛ1*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110П* УХЛ1*	0,2S	300/1	36672-08		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
754	Ввод №2-110кВ	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110П* УХЛ1*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110П* УХЛ1*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110П* УХЛ1*	0,2S	300/1	36672-08		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
755	Т1-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110П* УХЛ1*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110П* УХЛ1*	0,2S	75/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110П* УХЛ1*	0,2S	75/1	36672-08		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
756	Т2-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

ЭКМ-3000  
пер.№ 17049-14 /  
ССВ-П  
пер.№ 58301-14 /  
УСВ-3  
пер.№ 51644-12

RTU-327  
пер.№ 41907-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
758	Ввод-2 10кВ	ТН	С	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
759	Фид. №3 Маяк 10кВ	ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
760	ПВ-1 10кВ	ТН	В	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
761	ПВ-2 10кВ	ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Зырянка				
762	Ввод №1-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110П* УХЛ1*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110П* УХЛ1*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110П* УХЛ1*	0,2S	300/1	36672-08		
763	Ввод №2-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110П* УХЛ1*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110П* УХЛ1*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110П* УХЛ1*	0,2S	300/1	36672-08		
764	Т1-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000	ССВ-ПГ
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	пер.№ 17049-14	пер.№ 58301-14
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	/	/
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	А	ТТФМ-110П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08	пер.№ 41907-09	пер.№ 51644-12
		ТТ	В	ТТФМ-110П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
765	Т2-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
766	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767	Ввод-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-08		
768	Фид. №3 Бентонит 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
769	Фид. №4 ЦРП 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-06		
770	ПВ-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
771	ПВ-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				Введенское							
772	Ввод №1-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08				
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08				
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08				
773		Ввод №2-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1			31857-11	
			ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08	
			ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08	
	ТН		С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
	ТТ		А	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08				
	ТТ		В	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08				
	ТТ		С	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08				
774	Т1-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
775	Т2-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
776	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59				
		ТТ	В	-	-	-	-				
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
777	Ввод-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	10000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	10000/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
778	Фид. №3 Зайково 10кВ	ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,2S	400/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,2S	400/5	30709-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,2S	400/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
779	Фид. №4 ДРСУ 10кВ	ТТ	С	ТПОЛ-10	0,2S	400/5	30709-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,2S	400/5	30709-06		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,2S	400/5	30709-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
780	Фид. №5 ЦКС 10кВ	ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
781	ПВ-2 10кВ	ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	ПВ-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
Баксары									
783	Ввод №1-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
784	Ввод №2-110кВ	ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
785	Т1-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
786	Т2-110кВ	ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

ЭКОМ-3000  
пер.№ 17049-14 /  
ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 /  
УСВ-3 пер.№ 51644-12  
RTU-327 пер.№ 41907-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
788	Ввод-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
789	Фид. №3 Головное 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
790	Фид. №4 Черемушки 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
791	Фид. №5 Лисье 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
792	ПВ-2 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-ПГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12			
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69					
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69					
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69					
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59					
		ТТ	В	-	-	-	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59					
793		ПВ-1 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1			16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-ПГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
			ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69		
	ТН		В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69					
	ТН		С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69					
	ТТ		А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59					
	ТТ		В	-	-	-	-					
	ТТ		С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59					
794	Ввод1-35 "Уржумка-ляга"		Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-ПГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12		
			ТН	А	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08				
		ТН	В	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08					
		ТН	С	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08					
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08					
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08					
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08					
795		Ввод2-35 "Таганай"	Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-ПГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
			ТН	А	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08				
	ТН		В	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08					
	ТН		С	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08					
	ТТ		А	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08					
	ТТ		В	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08					
	ТТ		С	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08					
796	ф.4 п/я(ФГУ- ИЗ-74/4)		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-ПГ рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12		
			ТН	А	ЗНОЛ.06 6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04				
		ТН	В	ЗНОЛ.06 6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04					
		ТН	С	ЗНОЛ.06 6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04					
		ТТ	А	ТПЛ-10 УЗ	0,5	400/5	1276-59					
		ТТ	В	-	-	-	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10 УЗ	0,5	400/5	1276-59					

Златоуст

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
797	Ф5-ТП-13 6кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06 6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04			
		ТН	В	ЗНОЛ.06 6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04			
		ТН	С	ЗНОЛ.06 6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04			
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59			
Малиновка										
798		Т1-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
	ТН		А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН		В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН		С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТТ		А	ТГФМ-110П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТТ		В	ТГФМ-110П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТТ		С	ТГФМ-110П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08			
	Счетчик			A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
	ТН		А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
799	Т2-110кВ	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08			
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/-	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
800	Ввод-1 10кВ	ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59			
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/-	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59			
		ТТ	В	-	-	-	-			
801	Ввод-2 10кВ	ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59			
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/-	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59			
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/-	1	16666-97			

ЭКОМ-3000  
пер.№ 17049-14 /  
УСВ-3  
пер.№ 51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
802	ПВ-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08			
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-07			
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69					
ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08					
ТТ	В	-	-	-	-					
ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08					
Пролет										
804	Т1-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
			ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*УХЛП *	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*УХЛП *	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*УХЛП *	0,2S	100/1	36672-08			
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08					
ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08					
ТТ	А	ТГФМ-110 П*УХЛП *	0,2S	100/1	36672-08					
ТТ	В	ТГФМ-110 П*УХЛП *	0,2S	100/1	36672-08					
ТТ	С	ТГФМ-110 П*УХЛП *	0,2S	100/1	36672-08					
806	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
807	Ввод-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССБ-1Г пер. № 58301-14 / УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
808	Фид. №1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССБ-1Г пер. № 58301-14 / УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
809	Фид. №4 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССБ-1Г пер. № 58301-14 / УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-07		
810	Фид. №6 ОФ73/2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССБ-1Г пер. № 58301-14 / УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
811	ПВ-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССБ-1Г пер. № 58301-14 / УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
812	ПВ-1 10кВ	Счетчик		ЕА02RAL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69			
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59			
Кособродек										
813		Ввод №1-110кВ Просвет	Счетчик		ЕА02RALX-P3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
	ТН		А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН		В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН		С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТТ		А	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	600/1	26813-06			
	ТТ		В	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	600/1	26813-06			
	ТТ		С	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	600/1	26813-06			
	Счетчик			ЕА02RAL-P3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
	ТН		А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
814	Ввод №2-110кВ Малиновка	ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	600/1	26813-06			
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	600/1	26813-06			
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	600/1	26813-06			
		Счетчик		ЕА02RALX-P3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
815	Ввод №4-110кВ Твердьш	ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	600/1	26813-06			
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	600/1	26813-06			
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	600/1	26813-06			
		Счетчик		ЕА02RAL-P3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	600/1	26813-06			
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	600/1	26813-06			
	ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	600/1	26813-06				
816	Ввод №5-110кВ Чаша-1	Счетчик		ЕА02RALX-P3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	600/1	26813-06			
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	600/1	26813-06			
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	600/1	26813-06			
		Счетчик		ЕА02RALX-P3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			

ЭКОМ-3000  
пер.№ 17049-14  
/  
УСВ-3  
пер.№ 51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
817	Ввод №6-110кВ Чаша-2	Счетчик		EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 58301-14 17049-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12 RTU-327 пер.№ 41907-09	
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
818	ОСШ-110кВ	ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
819	Т1-110кВ	ТТ	А	ТВГ-110	0,2	600/5	22440-07		
		ТТ	В	ТВГ-110	0,2	600/5	22440-07		
		ТТ	С	ТВГ-110	0,2	600/5	22440-07		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТВГ-110	0,2	600/5	22440-07		
		ТТ	В	ТВГ-110	0,2	600/5	22440-07		
820	Т2-110кВ	ТТ	С	ТВГ-110	0,2	600/5	22440-07		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТВГ-110	0,2	600/5	22440-07		
		ТТ	В	ТВГ-110	0,2	600/5	22440-07		
		ТТ	С	ТВГ-110	0,2	600/5	22440-07		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
821	Ввод-1 10кВ	ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
822	Ввод-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
823	Фид. №3 Лесопункт 10кВ	ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
824	Фид. №6 ХПП 10кВ	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-07		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-07		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-07		
825	ПВ-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
826	ПВ-2 10кВ	ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Твердьш				
827	T1-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛП*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛП*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛП*	0,2S	100/1	36672-08		
828	T2-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1 (10)	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛП*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛП*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛП*	0,2S	100/1	36672-08		
829	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		ЭКОМ-3000
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		пер.№ 58301-14
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		/
		ТТ	А	ТПОЛ 10	0,5	1000/5	1261-02		УСВ-3
		ТТ	В	-	-	-	-		пер.№ 51644-12
		ТТ	С	ТПОЛ 10	0,5	1000/5	1261-02		
830	Ввод-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		
831	Фид. №4 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
832	ПВ-1 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08				
Жарниково									
834	Ввод №1-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	300/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	300/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	300/1	26813-06		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	300/1	26813-06				
ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	300/1	26813-06				
ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	300/1	26813-06				
836	Т1-110кВ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-ПГ пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	100/1	26813-06		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
837	Т2-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П* УХЛ1 *	0,2S	100/1	26813-06		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
838	Ввод-1 10кВ	ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
839	Ввод-2 10кВ	ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
840	ПВ-1 10кВ	ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
841	ПВ-2 10кВ	ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				Ваголино							
842	Ввод №1-110кВ	Счетчик		ЕА02РАLХ-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1	26813-06				
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1	26813-06				
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1	26813-06				
843		Ввод №2-110кВ	Счетчик		ЕА02РАLХ-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
			ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН		В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
	ТН		С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
	ТТ		А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1	26813-06				
	ТТ		В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1	26813-06				
	ТТ		С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1	26813-06				
844	Ввод №3-110кВ		Счетчик		ЕА02РАLХ-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
			ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1	26813-06				
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1	26813-06				
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1	26813-06				
845		Ввод №4-110кВ	Счетчик		ЕА02РАLХ-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
			ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН		В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
	ТН		С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
	ТТ		А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1	26813-06				
	ТТ		В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1	26813-06				
	ТТ		С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1	26813-06				
								ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14 / УСВ-3 пер. № 51644-12 41907-09	ССВ-1Г пер. № 58301-14 / УСВ-3 пер. № 51644-12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
846	ОСШ-110кВ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12		
			ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13/ 24218-08
			ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13/ 24218-08
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13/ 24218-08			
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1	26813-06			
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1	26813-06			
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1	26813-06			
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
		ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13					
ТТ	А	ТРГ-УЭТМ@-110 УХЛ1*	0,2S	100/1	53971-13					
ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06					
ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06					
847	Т1-110кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12		
			ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
			ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06			
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06			
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06			
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72			
		ТН	В	ЗНОЛ06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72			
ТН	С	ЗНОЛ06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72					
ТТ	А	ТПОЛ1-10	0,5	1000/5	1261-59					
ТТ	В	-	-	-	-					
ТТ	С	ТПОЛ1-10	0,5	1000/5	1261-59					
848	Т2-110кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12		
			ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
			ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06			
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06			
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06			
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72			
		ТН	В	ЗНОЛ06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72			
ТН	С	ЗНОЛ06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72					
ТТ	А	ТПОЛ1-10	0,5	1000/5	1261-59					
ТТ	В	-	-	-	-					
ТТ	С	ТПОЛ1-10	0,5	1000/5	1261-59					
849	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12		
			ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
			ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06			
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06			
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06			
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72			
		ТН	В	ЗНОЛ06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72			
ТН	С	ЗНОЛ06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72					
ТТ	А	ТПОЛ1-10	0,5	1000/5	1261-59					
ТТ	В	-	-	-	-					
ТТ	С	ТПОЛ1-10	0,5	1000/5	1261-59					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
850	Ввод-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
851	ПВ-2 10кВ	ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
852	ПВ-1 10кВ	ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
853	Ввод №1-110кВ	ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛП*	0,2S	100/1	26813-06		

Качусово

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	Ввод №2-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12 RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
			Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
855	Т1-110кВ	Счетчик	ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12 RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
			Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
856	Т2-110кВ	Счетчик	ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12 RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
			Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
857	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12 RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12
			ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
			ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
			ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
			ТТ	ТПОЛ-10	0,5	10000/5	1261-59		
			ТТ	НЕТ					
			ТТ	НЕТ					
			ТТ	ТПОЛ-10	0,5	10000/5	1261-59		
			ТТ	ТПОЛ-10	0,5	10000/5	1261-59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
858	Ввод-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / РТУ-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	НЕТ					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
859	Фид. №1 ХПП 10кВ	ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	НЕТ					
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
860	Фид. №4 Черемисское 10кВ	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	НЕТ					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	НЕТ					
861	ПВ-2 10кВ	ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	НЕТ					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
862	ПВ-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	НЕТ					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
Шадринск									
863	Т1-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛП*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛП*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛП*	0,2S	100/1	36672-08		
864	Т2-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1 (10)	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛП*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛП*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛП*	0,2S	100/1	36672-08		
865	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ-06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	В	ЗНОЛ-06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	С	ЗНОЛ-06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		

ЭКОМ-3000  
пер.№ 17049-14 /  
RTU-327  
пер.№ 41907-09

ССВ-ПГ  
пер.№ 58301-14 /  
УСВ-3  
пер.№ 51644-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
866	Ввод-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер.№ 17049-14 / RTU-327 пер.№ 41907-09	ССВ-1Г пер.№ 58301-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
			ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04			
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08			
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ-06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72			
867	ПВ-1 10кВ	ТН	В	ЗНОЛ-06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72			
		ТН	С	ЗНОЛ-06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72			
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08			
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04			
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04			
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04			
868	ПВ-2 10кВ	ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08			
		ТТ	В	-	-	-	-			
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08			
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04			
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04			
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/100	3344-04			
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08			
		ТТ	В	-	-	-	-			
869	Ввод №1-110кВ Далматово	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	Лещево-Замараво		
			ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
			ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
			ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
			ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1			26813-06
			ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1			26813-06
			ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1			26813-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
870	Ввод №2-110кВ Шадринск	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1	26813-06		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1	26813-06		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1	26813-06		
			Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
871	Ввод №3-110кВ ШАА3	ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
			В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1	26813-06		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1	26813-06		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1	26813-06		
			Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
872	Ввод №4-110кВ Крутиха	ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
			В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1	26813-06		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1	26813-06		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1	26813-06		
			Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
873	Ввод №5-110кВ Далматово- район	Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1	26813-06		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1	26813-06		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	400/1	26813-06		
			Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
874	ОСШ-110кВ	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
			А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08/24218-08		
			В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08/24218-08		
			С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08/24218-13		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	600/1	26813-06		
			Счетчик	EA05RL-P2B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
875	Т1-110кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14 / УСВ-3 пер.№ 51644-12	
			А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
			Счетчик	EA05RL-P2B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
876	Т2-110кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
			А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
			ТТ	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1	26813-06		
			Счетчик	EA05RL-P2B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
			ТН	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
877	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
			ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-72
			ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-72
			ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-72
			ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5			1261-59
			ТТ	В	-	-	-			-
			ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5			1261-59
			Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1			16666-97
			ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
878	Ввод-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
			ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5			1261-59
			ТТ	В	-	-	-			-
			ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5			1261-59
			Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1			16666-97
			ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
879	Фид. №4 ХПП 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
			ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	200/5			1261-59
			ТТ	В	-	-	-			-
			ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	200/5			1261-59
			Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1			16666-97
			ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
880	ПВ-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
			ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5			1261-59
			ТТ	В	-	-	-			-
			ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5			1261-59
			Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1			16666-97
			ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
881	ПВ-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
Далматово									
882	Ввод №1-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	300/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	300/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	300/1	26813-06		
883	Ввод №2-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		ССВ-ПГ пер. № 58301-14 / УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		ЭКОМ- 3000 пер. № 17049-14 / RTU-327 пер. № 41907-09
		ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	300/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	300/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	300/1	26813-06		
884	Т1-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	100/1	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛП *	0,2S	100/1	26813-06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
885	Т2-110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
			ТН	А	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
			ТН	В	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
			ТН	С	НАМИ-110УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
			ТТ	А	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1			26813-06
			ТТ	В	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1			26813-06
			ТТ	С	ТРГ-110 П*УХЛ1*	0,2S	100/1			26813-06
			Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1			16666-97
			ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
886	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
			ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5			1261-59
			ТТ	В	-	-	-			-
			ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5			1261-59
			Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1			16666-97
			ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
887	Ввод-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
			ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5			1261-59
			ТТ	В	-	-	-			-
			ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5			1261-59
			Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1			16666-97
			ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
888	Фид. №3 Верхний Яр 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12	
			ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
			ТТ	В	-	-	-			-
			ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
			Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1			16666-97
			ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
			ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
889	Фид. №4 Крестовка 10кВ	Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег.№ 17049-14 / RTU-327 рег.№ 41907-09	ССВ-1Г рег.№ 58301-14 / УСВ-3 рег.№ 51644-12
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
890	ПВ-2 10кВ	ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-	-	-	-		
891	ПВ-1 10кВ	ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
ТН	С	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				
ТТ	В	-	-	-	-				
ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				

**Примечания**

1 Допускается замена измерительных трансформаторов, счетчиков, УСПД, УССВ на аналогичные утвержденные типов при условии, что владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 3 метрологических характеристик. Замена оформляется техническим актом в установленном владельцем порядке с внесением изменений в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.

2 Виды измеряемой электроэнергии для ИК 1-45, 46-51, 53-187, 190-288, 290-436, 438-747, 749-891 – активная, реактивная; для ИК 11, 37, 44, 46, 51, 52, 119, 188-189, 289, 293, 326, 331, 408, 433, 437, 748, 768, 771, 780, 782, 800-801, 810, 829, 830 – активная.

Таблица 4

Номера ИК	Вид электроэнергии	Границы основной погрешности ( $\pm\delta$ ), %	Границы погрешности в рабочих условиях ( $\pm\delta$ ), %
1	2	3	4
1-4, 16-21,24 ,57-58 ,71-72,78-79,87-88,93-94,101-102,105-106,111-112, 133-136,142-145,148-149,152-153,156-166,170-171, 224,228-229,233,235,240-243,254-257,266,279-280, 294-299, 314-317,346-349, 378-380,422-425, 446-447, 464-471, 479-480, 489-490, 499, 512-513,517-518,522-523, 531-532,541-542,550-551,557-558, 563, 589, 594-597, 603-604, 619-620, 633-634, 639-640, 656-657, 662-668, 672-673, 675-676,686-687,691-692,699-700,705-706,710-711,717-718,721-722,725-726,731-732, 794-795, 813-818, 834-837,842-847,853-856, 869-874	Активная Реактивная	0,5 1,3	1,9 4,0
9, 10, 31-32, 38,39, 48-49, 67-68, 115-116, 121-124, 178-179, 184-185, 190-191, 198-199, 204-212, 217-218, 285-286, 308-309,327-330, 338-339, 360-361, 390-391, 399-405, 414-415, 438-439,446-447, 454-457, 526-527,564, 573-574, 581-582, 627-628, 736-737, 746-747, 753-756, 762-765, 772-775, 783-786, 798-799, 804-805, 827-828, 863-864, 882-885	Активная Реактивная	0,5 1,1	1,9 2,0
127, 171, 588, 794-795, 715-716, 644-645, 649-650	Активная Реактивная	0,8 1,7	2,2 4,0
368,369	Активная Реактивная	0,8 1,5	2,2 2,1
370-371, 375-376	Активная Реактивная	1,0 2,3	4,8 2,8
372-374	Активная Реактивная	1,1 2,3	5,5 2,9
428,472,601,683-684	Активная Реактивная	1,1 2,3	5,5 3,6

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
5-8,12-13,25-30,36,40-43,45,47,53,56,59-61,69-70,74-77,380-86,91-92,95-98,103-104,109-110,113-114,117-118,120,126,128,131-132,140-141,146-147,150-151,154-155,167-169,172-177,219-223,225-227,230-231,238,245-246,248,252,259-260,263-264,267-272,274-275,281-283,292,303-307,310-311,313-314,320-325,332-333,336-337,341,343,345,352-355,357-359,362,365,366,381-384,386-389,392-394,396-398,406-407,410,412,413,417,418,420-421,430-432,435,436,448-449,451-453,458,475,491,505-510,516,520,525,528-530,534-535,537,539,555,556,559,565-572,575-580,583-587,590-593,598-600,602,605-612,621-626,629-630,631-632,635-638,641-643,646,648,654,658-660,669-671,674,677-682,688-690,693-698,701-704,707-709,712-714,723,727-730,733-735,739,741,743,744,751,752,757-761,770,776,777,781,787-790,792-793,796-797,806-807,811,812,821-823,825-826,831-833,838-841,849-852,857-862,865-868,877-881,886-891	Активная  Реактивная	1,2  2,5	5,7  3,5
11, 37, 44, 51, 119, 293, 326, 331, 408, 433, 768, 771, 780, 782, 800-801, 810, 829, 830	Активная	1,2	5,7
33-35, 273, 521, 538,540,720,802,803	Активная Реактивная	1,2 2,5	5,7 4,3
276, 277,411, 434	Активная Реактивная	1,0 2,1	5,6 3,4
655	Активная Реактивная	1,0 2,1	5,0 3,9
22, 23, 195,319, 334, 335,350-351	Активная Реактивная	0,8 1,4	2,6 4,0
55,180-183,186-187, 192,193,194, 196, 197, 200-203, 213-216, 236, 237, 340,344, 363,364, 367	Активная Реактивная	1,0 2,2	5,6 3,4
46, 52, 188-189	Активная	1,0	5,6
54	Активная Реактивная	1,0 2,2	5,0 4,4

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
14,15, 62,63, 65,66, 73, 77, 89, 90,99, 100, 107, 108, 125, 129, 130, 137-139, 231, 232, 239, 244, 247, 249-251, 253, 261,284, 287-288, 290-291, 302, 312, 356,395, 409,416,419, 450, 501-504,511,514,515,519,524,533,543-549, 552-554, 560-562,618,647,651-653,685,719,724,738,740,742,745,749-750,766,767,769,778,779,808-809,824	Активная	1,0	2,8
	Реактивная	1,8	4,0
289, 748,437	Активная	1,0	2,8
234	Активная	0,9	5,4
	Реактивная	2,0	3,4
377, 473-478	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,0
Пределы допускаемой абсолютной погрешности смещения шкалы времени компонентов АИИС КУЭ, входящих в состав СОЕВ, относительно шкалы времени UTC (SU), ( $\pm\Delta$ ), с		5	
<p>Примечания</p> <p>1 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.</p> <p>2 Погрешность в рабочих условиях указана для тока 2(5) % <math>I_{ном} \cos\varphi = 0,5</math> инд и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от плюс 5 до плюс 35°C.</p> <p>3 Метрологические характеристики ИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовой).</p>			

Таблица 5 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
1	2
<p>Нормальные условия:</p> <p>параметры сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- напряжение, % от <math>U_{ном}</math></li> <li>- ток, % от <math>I_{ном}</math></li> <li>- коэффициент мощности</li> <li>- частота, Гц</li> </ul> <p>температура окружающей среды, °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для счетчиков активной энергии ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 30206-94</li> <li>- для счетчиков реактивной энергии ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ Р 52425-2005 ГОСТ 26035-83</li> </ul>	<p>от 99 до 101</p> <p>100</p> <p>0,87</p> <p>от 49,85 до 50,15</p> <p>от +21 до +25</p> <p>от +21 до +25</p> <p>от +18 до +22</p>

Продолжение таблицы 5

1	2
<p>Рабочие условия: параметры сети: - напряжение, % от <math>U_{ном}</math> - ток, % от <math>I_{ном}</math> - коэффициент мощности, не менее - частота, Гц диапазон рабочих температур окружающей среды, °С: - для ТТ и ТН - для счетчиков - для УСПД - для сервера, УССВ</p>	<p>от 90 до 110 от 2(5) до 120 0,5 от 49,6 до 50,4  от -45 до +40 от +5 до +35 от +10 до +25 от +18 до +24</p>
<p>Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: - среднее время восстановления работоспособности, ч счетчики электроэнергии Альфа А1800: - средняя наработка до отказа, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч счетчики электроэнергии ЕвроАЛЬФА (рег. № 16666-97): - средняя наработка на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч счетчики электроэнергии ЕвроАльфа (рег. № 16666-07): - средняя наработка на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М: - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч УСПД ЭКОМ-3000: - средняя наработка до отказа, ч, не менее УСПД RTU-327: - средняя наработка до отказа, ч, не менее сервер синхронизации времени ССВ-1Г: - средняя наработка на отказ, ч, не менее - время восстановления, ч устройство синхронизации времени УСВ-3: - среднее время наработки на отказ, ч - время восстановления, ч</p>	<p>120000 72 50000 72 80000 72 140000 72 75000 35000 22000 2 45000 2</p>
<p>Глубина хранения информации счетчики электроэнергии: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее УСПД: - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии, потребленной за месяц, сут, не менее при отключенном питании, лет, не менее ИВК: - результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не менее</p>	<p>45  45 3  3,5</p>

Надежность системных решений:

- защита от кратковременных сбоев питания сервера, УСПД с помощью источника бесперебойного питания;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счетчика:
  - параметрирования;
  - пропадания напряжения;
  - коррекции времени в счетчике;
- журнал УСПД:
  - параметрирования;
  - пропадания напряжения;
  - коррекции времени в счетчиках и УСПД;
  - пропадание и восстановление связи со счетчиком.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
  - счетчиков электрической энергии;
  - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
  - испытательной коробки;
  - УСПД.
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:
  - счетчиков электрической энергии;
  - УСПД.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках электрической энергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- сервере ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора информации 30 мин (функция автоматизирована).

### **Знак утверждения типа**

Знак утверждения типа наносится на титульный лист формуляра АИИС КУЭ типографским способом. Нанесение знака утверждения типа на средство измерений не предусмотрено.

### **Комплектность средства измерений**

Таблица 6 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество, шт./экз.
1	2	3
Трансформатор тока	ТГФ-220-П* У1	6
Трансформатор тока	ТВГ-110	6

1	2	3
Трансформатор тока	ТРГ-110 П*	418
Трансформатор тока	ТРГ-110 УХЛ1*	11
Трансформатор тока	ТГФМ-110 П*	295
Трансформатор тока	ТГФМ-110	132
Трансформатор тока	ТОГФ-110	6
Трансформатор тока	ТОГФМ-110 УХЛ1*	30
Трансформатор тока	TG145	12
Трансформатор тока	ТРГ-УЭТМ®-110 УХЛ1*	2
Трансформатор тока	ТФМ-110	3
Трансформатор тока	ТБМО-35 УХЛ 1	4
Трансформатор тока	ТФН-35	5
Трансформатор тока	ТФЗМ-35А У1, ТФН-35М	45
Трансформатор тока	ТФЗМ-35Б-1У1, ТФНД-35М	19
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01 УХЛ1	4
Трансформатор тока	STSM-38 УХЛ1	44
Трансформатор тока	ТПЛМ-10	88
Трансформатор тока	ТПОЛ-10	278
Трансформатор тока	ТЛП-10	103
Трансформатор тока	ТЛО-10	146
Трансформатор тока	ТЛМ-10	48
Трансформатор тока	ТВЛМ-10	20
Трансформатор тока	ТОЛ-10	26
Трансформатор тока	ТОЛ-10 УТ2	4
Трансформатор тока	ТОЛ-10-1	34
Трансформатор тока	ТВК-10	60
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10	4
Трансформатор тока	ТПЛ-10, ТПЛУ-10	185
Трансформатор тока	ТПЛ-10с	3
Трансформатор тока	ТПФ-10	2
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10	29
Трансформатор тока	ТЛК-10	21
Трансформатор тока	ТПФМ-10	5
Трансформатор тока	ТПК-10	3
Трансформатор тока	ТПОФ-10	27
Трансформатор тока	ТТИ-А	9

1	2	3
Трансформатор тока	Т-0,66У3	5
Трансформатор напряжения	НАМИ-220 УХЛ1	6
Трансформатор напряжения	НКФ-110-57	7
Трансформатор напряжения	СРА 123	6
Трансформатор напряжения	СРВ-123	6
Трансформатор напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	636
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-35 III УХЛ1	1
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35	7
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65	70
Трансформатор напряжения	NTSM-38	20
Трансформатор напряжения	НАМИ-35 УХЛ1	11
Трансформатор напряжения	НОМ-35	3
Трансформатор напряжения	НАМИ-10	18
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10	7
Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95УХЛ2	31
Трансформатор напряжения	НАМИ-10	3
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-10	3
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06	292
Трансформатор напряжения	3xЗНОЛ-СЭЩ-10	2
Трансформатор напряжения	НТМИ-6	2
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-НТЗ	21
Трансформатор напряжения	НТМИ-6, НТМИ-10	13
Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66	39
Счетчики электроэнергии многофункциональные	ЕвроАЛЬФА (рег.№ 16666-97)	629
Счетчики электроэнергии многофункциональные	ЕвроАЛЬФА (рег.№ 16666-07)	12
Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные	Альфа А1800 (рег.№ 31857-06)	125
Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные	Альфа А1800 (рег.№ 31857-11)	119
Счетчики электрической энергии многофункциональные	СЭТ-4ТМ.03М (рег.№ 36697-17)	6
Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	5
Устройство сбора и передачи данных	RTU327	4
Сервер синхронизации времени	ССВ-1Г	1
Устройство синхронизации времени	УСВ-3	1
Формуляр	71319484.411711.001.41.ФО	1

**Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Южно-Уральской ЖД - филиала ОАО «РЖД», аттестованной ФГБУ «ВНИИМС», регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311787.

**Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Южно-Уральской ЖД - филиала ОАО «РЖД»**

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

**Правообладатель**

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

ИНН 7708503727

Адрес: 107174, г. Москва, Новая Басманная ул., д. 2

Телефон: +7 (499) 262-99-01

Web-сайт: [www.rzd.ru](http://www.rzd.ru)

E-mail: [info@rzd.ru](mailto:info@rzd.ru)

**Изготовитель**

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

ИНН 7708503727

Адрес: 107174, г. Москва, Новая Басманная ул., д. 2

Телефон: +7 (499) 262-99-01

Web-сайт: [www.rzd.ru](http://www.rzd.ru)

E-mail: [info@rzd.ru](mailto:info@rzd.ru)

**Испытательный центр**

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС»)

Адрес: 119631, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Телефон: +7 (495) 437-55-77

Факс: +7 (495) 437-56-66

Web-сайт: [www.vniims.ru](http://www.vniims.ru)

E-mail: [office@vniims.ru](mailto:office@vniims.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.

