

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «23» января 2024 г. № 180

Регистрационный № 91111-24

Лист № 1
Всего листов 19

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ООО «РКС-энерго» по ГТП АО «ЛОЭСК» - «Северные электрические сети»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ООО «РКС-энерго» по ГТП АО «ЛОЭСК» - «Северные электрические сети» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – измерительно-информационные комплексы (ИИК), которые включают в себя трансформаторы тока (ТТ), трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

2-й уровень - измерительно - вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя интеллектуальные контроллеры (УСПД) SM160 – 02М, контроллеры сетевые промышленные (УСПД) СИКОН С70, каналобразующую аппаратуру для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы.

3-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя серверы баз данных (СБД): СБД ООО «РКС-энерго» с установленным программным обеспечением (ПО) «АльфаЦЕНТР», СБД ПАО «Россети Ленэнерго» с установленным ПО «Пирамида Сети», СБД АО «ЛОЭСК» с установленным ПО «Пирамида 2.0», устройства синхронизации времени УСВ-3 и УСВ-2 (УСВ), локально-вычислительную сеть, автоматизированные рабочие места, технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, технические средства для обеспечения локальной вычислительной сети (ЛВС) и разграничения прав доступа к информации. СБД ООО «РКС-энерго», СБД АО «ЛОЭСК», СБД ПАО «Россети Ленэнерго» - (далее - сервер ИВК).

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал.

По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Измерительная информация на выходе счетчика:

– активная и реактивная электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с активной и реактивной мощности, соответственно, вычисляемая для интервалов времени 30 мин;

– средняя на интервале времени 30 мин активная (реактивная) электрическая мощность.

Результаты измерений для каждого интервала измерения и 30-минутные данные коммерческого учета соотнесены с текущим московским временем. Результаты измерений передаются в целых числах кВт·ч.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков ИИК №№ 22 – 46, 51 – 55 при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где осуществляется вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, хранение измерительной информации и ее передача на ИВК ПАО «Россети Ленэнерго». УСПД с периодичностью опроса не реже 1 раза в сутки опрашивает счетчики электроэнергии и считывает с них тридцатиминутный профиль мощности для каждого канала учета и журналы событий.

Цифровой сигнал с выходов счетчика ИИК № 1 – 21 при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы ИВК ПАО «Россети Ленэнерго», для ИИК № 47 – 50, 56 – 66 на входы ИВК АО «ЛОЭСК», где осуществляется вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН. ИВК с периодичностью опроса не реже 1 раза в сутки опрашивают счетчики электроэнергии и считывают с них тридцатиминутный профиль мощности для каждого канала учета и журналы событий.

ИВК АО «ЛОЭСК» и ПАО «Россети Ленэнерго» в автоматическом режиме один раз в сутки формируют отчеты в формате XML и отправляют данные коммерческого учета на ИВК ООО «РКС-энерго».

ИВК ООО «РКС-энерго» раз в сутки формирует отчеты в формате XML, подписывает электронной цифровой подписью (ЭЦП) и отправляет по выделенному каналу связи сети Интернет в АО «АТС», региональному филиалу АО «СО ЕЭС» и всем заинтересованным субъектам оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ). СОЕВ предусматривают поддержание шкалы всемирного координированного времени на всех уровнях АИИС КУЭ (ИИК, ИВКЭ и ИВК). В состав СОЕВ входят устройства синхронизации времени типа УСВ-2 и УСВ-3, синхронизирующие собственную шкалу времени с национальной шкалой координированного времени UTC (SU) по сигналам навигационных систем ГЛОНАСС.

ИВК ООО «РКС-энерго», АО «ЛОЭСК», ПАО «Россети Ленэнерго», периодически с установленным интервалом проверки текущего времени, сравнивают собственную шкалу времени со шкалой времени УСВ и при расхождении ± 1 с и более, ИВК ООО «РКС-энерго», АО «ЛОЭСК», ПАО «Россети Ленэнерго» производят синхронизацию собственной шкалы времени со шкалой времени УСВ.

Сравнение шкалы времени УСПД со шкалой времени ИВК ПАО «Россети Ленэнерго» осуществляется во время сеанса связи, но не реже 1 раза в сутки. Синхронизация шкалы времени УСПД производится независимо от величины расхождения со шкалой времени ИВК ПАО «Россети Ленэнерго».

Сравнение шкалы времени счетчиков ИИК №№ 22 – 46, 51 – 55 со шкалой времени УСПД осуществляется во время сеанса связи со счетчиком (не реже раза в сутки). При обнаружении расхождения шкалы времени счетчика от шкалы времени УСПД равного ± 2 с и более, выполняется синхронизация шкалы времени счетчика.

Сравнение шкалы времени счетчиков ИИК № 47 – 50, 56 – 66 со шкалой времени ИВК АО «ЛОЭСК» осуществляется во время сеанса связи со счетчиком (не реже раза в сутки).

При обнаружении расхождения шкалы времени счетчика от шкалы времени ИВК АО «ЛОЭСК» равного ± 2 с и более, выполняется синхронизация шкалы времени счетчика.

Журналы событий счетчика электрической энергии, ИВК отражают: факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени (дата, часы, минуты, секунды) до и после коррекции и (или) величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство.

Нанесение знака поверки на корпус АИИС КУЭ не предусмотрено.

Заводской номер АИИС КУЭ 306/23 нанесен на маркировочную табличку типографским способом в виде цифрового кода, которая крепится на корпус СБД ООО «РКС-энерго».

Общий вид СБД ООО «РКС-энерго» с указанием места нанесения заводского номера АИИС КУЭ представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 - Общий вид СБД ООО «РКС-энерго» АИИС КУЭ с указанием места нанесения заводского номера.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется ПО «АльфаЦЕНТР», ПО «Пирамида Сети», ПО «Пирамида 2.0». Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню - «высокий» в соответствии Р 50.2.077-2014. Идентификационные данные метрологически значимой части ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные метрологически значимой части ПО

Идентификационные данные	Значение
ПО «АльфаЦЕНТР»	
1	2
Идентификационное наименование модуля ПО	ac_metrology.dll
Цифровой идентификатор модуля ПО	3E736B7F380863F44CC8E6F7BD211C54
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора модуля ПО	MD5
ПО «Пирамида Сети»	
Идентификационное наименование модуля ПО	BinaryPackControls.dll
Цифровой идентификатор модуля ПО	EB1984E0072ACFE1C797269B9DB15476
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора модуля ПО	MD5

Продолжение таблицы 1

1	2
Идентификационное наименование модуля ПО	CheckDataIntegrity.dll
Цифровой идентификатор модуля ПО	E021CF9C974DD7EA91219B4D4754D5C7
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора модуля ПО	MD5
Идентификационное наименование модуля ПО	ComIECFunctions.dll
Цифровой идентификатор модуля ПО	BE77C5655C4F19F89A1B41263A16CE27
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора модуля ПО	MD5
Идентификационное наименование модуля ПО	ComModbusFunctions.dll
Цифровой идентификатор модуля ПО	AB65EF4B617E4F786CD87B4A560FC917
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора модуля ПО	MD5
Идентификационное наименование модуля ПО	ComStdFunctions.dll
Цифровой идентификатор модуля ПО	EC9A86471F3713E60C1DAD056CD6E373
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора модуля ПО	MD5
Идентификационное наименование модуля ПО	DateTimeProcessing.dll
Цифровой идентификатор модуля ПО	D1C26A2F55C7FECFF5CAF8B1C056FA4D
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора модуля ПО	MD5
Идентификационное наименование модуля ПО	SafeValuesDataUpdate.dll
Цифровой идентификатор модуля ПО	B6740D3419A3BC1A42763860BB6FC8AB
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора модуля ПО	MD5
Идентификационное наименование модуля ПО	SimpleVerifyDataStatuses.dll
Цифровой идентификатор модуля ПО	61C1445BB04C7F9BB4244D4A085C6A39
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора модуля ПО	MD5
Идентификационное наименование модуля ПО	SummaryCheckCRC.dll
Цифровой идентификатор модуля ПО	EFCC55E91291DA6F80597932364430D5
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора модуля ПО	MD5
Идентификационное наименование модуля ПО	ValuesDataProcessing.dll
Цифровой идентификатор модуля ПО	013E6FE1081A4CF0C2DE95F1BB6EE645
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора модуля ПО	MD5
ПО «Пирамида 2.0»	
Идентификационное наименование модуля ПО	BinaryPackControls.dll
Цифровой идентификатор модуля ПО	EB1984E0072ACFE1C797269B9DB15476
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора модуля ПО	MD5
Идентификационное наименование модуля ПО	CheckDataIntegrity.dll
Цифровой идентификатор модуля ПО	E021CF9C974DD7EA91219B4D4754D5C7
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора модуля ПО	MD5

Продолжение таблицы 1

1	2
Идентификационное наименование модуля ПО	ComIECFunctions.dll
Цифровой идентификатор модуля ПО	BE77C5655C4F19F89A1B41263A16CE27
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора модуля ПО	MD5
Идентификационное наименование модуля ПО	ComModbusFunctions.dll
Цифровой идентификатор модуля ПО	AB65EF4B617E4F786CD87B4A560FC917
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора модуля ПО	MD5
Идентификационное наименование модуля ПО	ComStdFunctions.dll
Цифровой идентификатор модуля ПО	EC9A86471F3713E60C1DAD056CD6E373
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора модуля ПО	MD5
Идентификационное наименование модуля ПО	DateTimeProcessing.dll
Цифровой идентификатор модуля ПО	D1C26A2F55C7FECFF5CAF8B1C056FA4D
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора модуля ПО	MD5
Идентификационное наименование модуля ПО	SafeValuesDataUpdate.dll
Цифровой идентификатор модуля ПО	B6740D3419A3BC1A42763860BB6FC8AB
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора модуля ПО	MD5
Идентификационное наименование модуля ПО	SimpleVerifyDataStatuses.dll
Цифровой идентификатор модуля ПО	61C1445BB04C7F9BB4244D4A085C6A39
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора модуля ПО	MD5
Идентификационное наименование модуля ПО	SummaryCheckCRC.dll
Цифровой идентификатор модуля ПО	EFCC55E91291DA6F80597932364430D5
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора модуля ПО	MD5
Идентификационное наименование модуля ПО	ValuesDataProcessing.dll
Цифровой идентификатор модуля ПО	013E6FE1081A4CF0C2DE95F1BB6EE645
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора модуля ПО	MD5

Конструкция АИИС КУЭ исключает возможность несанкционированного влияния на программное обеспечение и измерительную информацию.

Метрологические и технические характеристики

Состав измерительных каналов АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ

Номер ИК	Наименование измерительного канала	Состав измерительного канала				
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счетчик электрической энергии	ИВКЭ	ИВК
1	2	3	4	5	6	7
1	ПС-159 Выборг-южная, ЗРУ-10 кВ, 1с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.159-10	ТОЛ-НТЗ 300/5, КТ 0,5S Пер. № 69606-17	НОЛ.08 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 3345-09	A1805RALQ-P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
2	ПС-159 Выборг-южная, ЗРУ-10 кВ, 1с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.159-11	ТОЛ-НТЗ 400/5, КТ 0,5S Пер. № 69606-17	НОЛ.08 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 3345-09	A1805RALQ-P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
3	ПС-159 Выборг-южная, ЗРУ-10 кВ, 1с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.159-12	ТОЛ-НТЗ 400/5, КТ 0,5S Пер. № 69606-17	НОЛ.08 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 3345-09	A1805RALQ-P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
4	ПС-159 Выборг-южная, ЗРУ-10 кВ, 1с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.159-13	ТОЛ-НТЗ 400/5, КТ 0,5S Пер. № 69606-17	НОЛ.08 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 3345-09	A1805RALQ-P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
5	ПС-159 Выборг-южная, ЗРУ-10 кВ, 1с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.159-14	ТОЛ-НТЗ 400/5, КТ 0,5S Пер. № 69606-17	НОЛ.08 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 3345-09	A1805RALQ-P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
6	ПС-159 Выборг-южная, ЗРУ-10 кВ, 1с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.159-16	ТОЛ-НТЗ 200/5, КТ 0,5S Пер. № 69606-17	НОЛ.08 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 3345-09	A1805RALQ-P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
7	ПС-159 Выборг-южная, ЗРУ-10 кВ, 1с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.159-17	ТОЛ-НТЗ 200/5, КТ 0,5S Пер. № 69606-17	НОЛ.08 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 3345-09	A1805RALQ-P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		

УСВ-2, рег. № 82570-21/ СБД ПАО «Россети Ленэнерго»/
УСВ-3, рег. № 64242-16/СБД ООО «РКС-энерго»

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
8	ПС-159 Выборг- южная, ЗРУ-10 кВ, 1с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.159- 18	ТОЛ-НТЗ 400/5, КТ 0,5S Пер. № 69606-17	НОЛ.08 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 3345-09	A1805RALQ- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		УСВ-2, рег. № 82570-21/ СБД ПАО «Россети Ленэнерго»/ УСВ-3, рег. № 64242-16/СБД ООО «РКС-энерго»
9	ПС-159 Выборг- южная, ЗРУ-10 кВ, 2с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.159- 21	ТОЛ-НТЗ 300/5, КТ 0,5S Пер. № 69606-17	НОЛ.08 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 3345-09	A1805RALQ- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
10	ПС-159 Выборг- южная, ЗРУ-10 кВ, 2с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.159- 23	ТОЛ-НТЗ 400/5, КТ 0,5S Пер. № 69606-17	НОЛ.08 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 3345-09	A1805RALQ- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
11	ПС-159 Выборг- южная, ЗРУ-10 кВ, 2с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.159- 24	ТЛК10 400/5, КТ 0,5 Пер. № 9143-83	НОЛ.08 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 3345-09	A1805RALQ- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
12	ПС-159 Выборг- южная, ЗРУ-10 кВ, 2с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.159- 25	ТОЛ-НТЗ 400/5, КТ 0,5S Пер. № 69606-17	НОЛ.08 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 3345-09	A1805RALQ- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
13	ПС-159 Выборг- южная, ЗРУ-10 кВ, 2с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.159- 26	ТОЛ-НТЗ 300/5, КТ 0,5S Пер. № 69606-17	НОЛ.08 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 3345-09	A1805RALQ- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
14	ПС-159 Выборг- южная, ЗРУ-10 кВ, 2с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.159- 27	ТОЛ-НТЗ 300/5, КТ 0,5S Пер. № 69606-17	НОЛ.08 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 3345-09	A1805RALQ- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
15	ПС-159 Выборг- южная, ЗРУ-10 кВ, 3с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.159- 30	ТЛК10 300/5, КТ 0,5 Пер. № 9143-83	ЗНОЛ.06 10000: $\sqrt{3}$ /100: $\sqrt{3}$ КТ 0,5 Пер. № 3344-04	A1805RALQ- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
16	ПС-159 Выборг- южная, ЗРУ-10 кВ, 3с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.159- 31	ТОЛ-НТЗ 300/5, КТ 0,5S Пер. № 69606-17	ЗНОЛ.06 10000: $\sqrt{3}$ /100: $\sqrt{3}$ КТ 0,5 Пер. № 3344-04	A1805RALQ- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
17	ПС-159 Выборг- южная, ЗРУ-10 кВ, 3с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.159- 32	ТОЛ-НТЗ 400/5, КТ 0,5S Пер. № 69606-17	ЗНОЛ.06 10000:√3/100:√3 КТ 0,5 Пер. № 3344-04	A1805RALQ- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
18	ПС-159 Выборг- южная, ЗРУ-10 кВ, 4с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.159- 40	ТЛК10 300/5, КТ 0,5 Пер. № 9143-83	ЗНОЛ.06 10000:√3/100:√3 КТ 0,5 Пер. № 3344-04	A1805RALQ- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
19	ПС-159 Выборг- южная, ЗРУ-10 кВ, 4с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.159- 41	ТЛК10 400/5, КТ 0,5 Пер. № 9143-83	ЗНОЛ.06 10000:√3/100:√3 КТ 0,5 Пер. № 3344-04	A1805RALQ- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
20	ПС-159 Выборг- южная, ЗРУ-10 кВ, 4с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.159- 42	ТОЛ-НТЗ 300/5, КТ 0,5S Пер. № 69606-17	ЗНОЛ.06 10000:√3/100:√3 КТ 0,5 Пер. № 3344-04	A1805RALQ- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
21	ПС-159 Выборг- южная, ЗРУ-10 кВ, 4с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.159- 43	ТЛК10 400/5, КТ 0,5 Пер. № 9143-83	ЗНОЛ.06 10000:√3/100:√3 КТ 0,5 Пер. № 3344-04	A1805RALQ- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
22	ПС 35 кВ Выборг- городская (ПС- 25), ЗРУ-6 кВ, ввод 6 кВ от Т-1	ТПОЛ-СВЭЛ 1000/5, КТ 0,5S Пер. № 70109-17	НАМИТ-10 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 16687-07	ПСЧ- 4ТМ.05МК.01 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 64450-16	SM160-02М, пер. № 71337-18	УСВ-2, пер. № 82570-21/ СБД ПАО «Россети Ленэнерго»/ УСВ-3, пер. № 64242-16/СБД ООО «РКС-энерго»
23	ПС 35 кВ Выборг- городская (ПС- 25), ЗРУ-6 кВ, ввод 6 кВ от Т-2	ТПОЛ 10 1000/5, КТ 0,5S Пер. № 1261-02	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 831-53	ПСЧ- 4ТМ.05МК.01 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 64450-16		
24	ПС-26 Выборг- районная, КРУН-10 кВ, 1с.ш. 10 кВ, КЛ- 10 кВ ф.26-01	ТОЛ 10-1 200/5, КТ 0,5 Пер. № 15128-03	НТМИ-10-66 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 831-69	A1805RALQ- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06	СИКОН С70, пер. № 28822-05	
25	ПС-26 Выборг- районная, КРУН-10 кВ, 1с.ш. 10 кВ, КЛ- 10 кВ ф.26-03	ТЛМ-10 200/5, КТ 0,5 Пер. № 2473-69	НТМИ-10-66 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 831-69	A1805RALQ- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
26	ПС-26 Выборг-районная, КРУН-10 кВ, 2с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.26-04	ТОЛ 10-1 200/5, КТ 0,5 Пер. № 15128-03	НТМИ-10 УЗ 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 51199-12	A1805RALQ-P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06	СИКОН С70, рег. № 28822-05	УСВ-2, рег. № 82570-21/ СБД ПАО «Россети Ленэнерго»/ УСВ-3, рег. № 64242-16/СБД ООО «РКС-энерго»
27	ПС-26 Выборг-районная, КРУН-10 кВ, 1с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.26-05	ТЛМ-10 200/5, КТ 0,5 Пер. № 2473-69	НТМИ-10-66 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 831-69	A1805RALQ-P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
28	ПС-26 Выборг-районная, КРУН-10 кВ, 2с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.26-06	ТЛМ-10 200/5, КТ 0,5 Пер. № 2473-69	НТМИ-10 УЗ 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 51199-12	A1805RALQ-P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
29	ПС-26 Выборг-районная, КРУН-10 кВ, 1с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.26-07	ТЛМ-10 200/5, КТ 0,5 Пер. № 2473-69	НТМИ-10-66 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 831-69	A1805RALQ-P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
30	ПС-26 Выборг-районная, КРУН-10 кВ, 2с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.26-08	ТОЛ 10-1 200/5, КТ 0,5 Пер. № 15128-96	НТМИ-10 УЗ 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 51199-12	A1805RALQ-P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
31	ПС-26 Выборг-районная, КРУН-10 кВ, 1с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.26-09	ТЛО-10 200/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-11	НТМИ-10-66 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 831-69	A1805RALQ-P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
32	ПС-26 Выборг-районная, КРУН-10 кВ, 2с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.26-10	ТЛМ-10 200/5, КТ 0,5 Пер. № 2473-69	НТМИ-10 УЗ 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 51199-12	A1805RALQ-P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
33	ПС-26 Выборг-районная, КРУН-10 кВ, 1с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.26-11	ТЛМ-10 200/5, КТ 0,5 Пер. № 2473-69	НТМИ-10-66 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 831-69	A1805RALQ-P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
34	ПС-26 Выборг-районная, КРУН-10 кВ, 2с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.26-12	ТЛМ-10 200/5, КТ 0,5 Пер. № 2473-69	НТМИ-10 УЗ 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 51199-12	A1805RALQ-P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
35	ПС-26 Выборг-районная, КРУН-10 кВ, 1с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.26-13	ТЛМ-10 200/5, КТ 0,5 Пер. № 2473-69	НТМИ-10-66 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 831-69	A1805RALQ-P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06	СИКОН С70, рег. № 28822-05	УСВ-2, рег. № 82570-21/СБД ПАО «Россети Ленэнерго»/ УСВ-3, рег. № 64242-16/СБД ООО «РКС-энерго»
36	ПС-26 Выборг-районная, КРУН-10 кВ, 2с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.26-14	ТЛМ-10 200/5, КТ 0,5 Пер. № 2473-69	НТМИ-10 У3 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 51199-12	A1805RALQ-P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
37	ПС-26 Выборг-районная, КРУН-10 кВ, 1с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.26-15	ТЛМ-10 200/5, КТ 0,5 Пер. № 2473-69	НТМИ-10-66 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 831-69	A1805RALQ-P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
38	ПС-26 Выборг-районная, КРУН-10 кВ, 2с.ш. 10 кВ, КЛ-10кВ ф.26-16	ТЛМ-10 200/5, КТ 0,5 Пер. № 2473-69	НТМИ-10 У3 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 51199-12	A1805RALQ-P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
39	ПС-26 Выборг-районная, КРУН-10 кВ, 1с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.26-17	ТОЛ 10-1 300/5, КТ 0,5 Пер. № 15128-01	НТМИ-10-66 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 831-69	A1805RALQ-P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
40	ПС-26 Выборг-районная, КРУН-10 кВ, 2с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.26-18	ТОЛ 10-1 300/5, КТ 0,5 Пер. № 15128-01	НТМИ-10 У3 10000/100 КТ 0,5 Пер. № 51199-12	A1805RALQ-P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-06		
41	ПС-Калининская, КРУН-6 кВ, 1с.ш. 6 кВ, ввод 6 кВ от Т-1	ТЛП-10 1000/5, КТ 0,5 Пер. № 30709-11	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	ПСЧ-4ТМ.05МК.01 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 64450-16	СИКОН С70, рег. № 28822-05	
42	ПС-Калининская, КРУН-6 кВ, 2с.ш. 6 кВ, ввод 6 кВ от Т-2	ТЛП-10 1000/5, КТ 0,5 Пер. № 30709-11	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	ПСЧ-4ТМ.05МК.01 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 64450-16		
43	ПС-Каменогорская, ЗРУ-10 кВ, 2с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.01	ТОЛ-СЭЩ 200/5, КТ 0,5 Пер. № 51623-12	НОЛ-СЭЩ 10000:√3/100:√3 КТ 0,2 Пер. № 71706-18	СЭТ-4ТМ.03МК.01 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 74671-19	SM160-02M, рег. № 71337-18	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
44	ПС-Каменогорская, ЗРУ-10 кВ, 1с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.05	ТОЛ-СЭЩ 200/5, КТ 0,5 Рег. № 51623-12	НОЛ-СЭЩ 10000:√3/100:√3 КТ 0,2 Рег. № 71706-18	СЭТ-4ТМ.03МК.01 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 74671-19	SM160-02М, рег. № 71337-18	УСВ-2, рег. № 82570-21/ СБД ПАО «Россети Ленэнерго»/ УСВ-3, рег. № 64242-16/СБД ООО «РКС-энерго»
45	ПС-Лесогорская, КРУН-10 кВ, 1с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.04	ТЛО-10 400/5, КТ 0,5S Рег. № 25433-11	ЗНОЛ-ЭК 10000:√3/100:√3 КТ 0,2 Рег. № 68841-17	СЭТ-4ТМ.03М.01 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12	СИКОН С70, рег. № 28822-05	
46	ПС-Лесогорская, КРУН-10 кВ, 2с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ф.06	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Рег. № 25433-11	ЗНОЛ-ЭК-10 10000:√3/100:√3 КТ 0,2 Рег. № 47583-11	СЭТ-4ТМ.03М.01 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12	СИКОН С70, рег. № 28822-05	
47	ПС-Приморская, КРУН-10 кВ, 1с.ш. 10 кВ, ввод 10 кВ Т-1	ТОЛ-10-1 300/5, КТ 0,5S Рег. № 15128-07	НАМИТ-10 10000/100 КТ 0,5 Рег. № 16687-07	ПСЧ-4ТМ.05М КТ 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07	-	УСВ-3, рег. № 64242-16 / СБД АО «ЛЮЭСК» / СБД ООО «РКС-энерго»
48	ПС-Приморская, КРУН-10 кВ, 2с.ш. 10 кВ, ввод 10 кВ Т-2	ТОЛ-10-1 200/5, КТ 0,5S Рег. № 15128-07	НАМИТ-10 10000/100 КТ 0,5 Рег. № 16687-07	ПСЧ-4ТМ.05М КТ 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07		
49	ПС-Приморская, ввод 0,4 кВ ТСН-1	-	-	ПСЧ-3ТМ.05.02 КТ 1,0/2,0 Рег. № 30784-05		
50	ПС-Приморская, ввод 0,4 кВ ТСН-2	Т-0,66 100/5, КТ 0,5S Рег. № 52667-13	-	ПСЧ-4ТМ.05.04 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 27779-04		
51	ПС-Пруды, ЗРУ-6 кВ, 1с.ш.6 кВ, КЛ-6 кВ ф.01	ТЛП-10 100/5, КТ 0,5S Рег. № 30709-11	НАМИ-10-95УХЛ2 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 20186-05	ПСЧ-4ТМ.05 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 27779-04	СИКОН С70, рег. № 28822-05	УСВ-2, рег. № 82570-21/ СБД ПАО «Россети Ленэнерго»/ УСВ-3, рег. № 64242-16/СБД ООО «РКС-энерго»
52	ПС 35 кВ Стапель, КРУН-6 кВ, 1с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ ф.01	ТЛО-10 400/5, КТ 0,5S Рег. № 25433-11	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 831-53	ПСЧ-4ТМ.05МК.01 КТ 05S/1,0 Рег. № 64450-16	СИКОН С70, рег. № 28822-05	
53	ПС 35 кВ Стапель, КРУН-6 кВ, 2с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ ф.05	ТЛО-10 400/5, КТ 0,5S Рег. № 25433-11	НТМИ-6 У3 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 51199-12	ПСЧ-4ТМ.05МК.01 КТ 05S/1,0 Рег. № 64450-16	СИКОН С70, рег. № 28822-05	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
54	ПС 35 кВ Стапель, КРУН-6 кВ, 2с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ ф.07	ТОЛ-СЭЩ-10 800/5, КТ 0,5 Рег. № 32139-06	НТМИ-6 УЗ 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 51199-12	ПСЧ- 4ТМ.05МК.00 КТ 05S/1,0 Рег. № 64450-16	СИКОН С70, рег. № 28822-05	УСВ-2, рег. № 82570-21/ СБД ПАО «Россети Ленэнерго»/ УСВ-3, рег. № 64242-16/СБД ООО «РКС-энерго»
55	ПС 35 кВ Стапель, КРУН-6 кВ, 1с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ ф.08	ТОЛ-СЭЩ-10 800/5, КТ 0,5 Рег. № 32139-06	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 831-53	ПСЧ- 4ТМ.05МК.00 КТ 05S/1,0 Рег. № 64450-16		
56	ТП 10 кВ №1018 (ТП-23), РУ-0,4 кВ, ввод-0,4 кВ Т-1	Т-0,66 600/5, КТ 0,5S Рег. № 22656-07	-	ПСЧ-4ТМ.05.04 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 27779-04	-	УСВ-3, рег. № 64242-16 / СБД АО «ЛЮЭСК» / СБД ООО «РКС-энерго»
57	ТП 10 кВ №1019 (ТП-24), РУ-0,4 кВ, ввод-0,4 кВ Т-1	Т-0,66 400/5, КТ 0,5S Рег. № 22656-07	-	ПСЧ-4ТМ.05.04 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 27779-04		
58	ТП 10 кВ №1028, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	ТОП М-0,66 УЗ 300/5, КТ 0,5S Рег. № 59924-15	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07		
59	ТП 10 кВ №491 (12), РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	ТОП М-0,66 УЗ 300/5, КТ 0,5S Рег. № 59924-15	-	ПСЧ-4ТМ.05.04 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 27779-04		
60	ТП 169 10 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	Т-0,66 1000/5, КТ 0,5S Рег. № 52667-13	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
61	ТП 10 кВ №648, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	Т-0,66 800/5, КТ 0,5S Рег. № 52667-13	-	ПСЧ-4ТМ.05.04 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 27779-04		УСВ-3, рег. № 64242-16 / СБД АО «ЛОЭСК» / СБД ООО «РКС-энерго»
62	ПС 110 кВ «Криогаз» (ПС 595), ОРУ-110 кВ, 2 сш 110 кВ, ввод 110 кВ 2Т (от Сов-2)	ТОГФ (П) 150/5, КТ 0,2S Рег. № 61432-15	ЗНОГ 110000:√3/100:√3 КТ 0,2 Рег. № 61431-15	СЭТ-4ТМ.02М.02 КТ 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17		
63	ПС 110 кВ «Криогаз» (ПС 595), ОРУ-110 кВ, СВ 110 кВ	ТОГФ (П) 300/5, КТ 0,2S Рег. № 61432-15	ЗНОГ 110000:√3/100:√3 КТ 0,2 Рег. № 61431-15	СЭТ-4ТМ.02М.02 КТ 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17		
64	ПС 110 кВ «Криогаз» (ПС 595), ОРУ-110 кВ, 1 сш 110 кВ, ввод 110 кВ 1Т (от Сов-1)	ТОГФ (П) 150/5, КТ 0,2S Рег. № 61432-15	ЗНОГ 110000:√3/100:√3 КТ 0,2 Рег. № 61431-15	СЭТ-4ТМ.02М.02 КТ 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17		
65	ПС 110 кВ Криогаз (ПС 595), РУ-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч.105, КЛ-10 кВ	ТОЛ-НТЗ-10 1000/5, КТ 0,5S Рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 10000:√3/100:√3 КТ 0,5 Рег. № 51676-12	СЭТ-4ТМ.03М.01 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12		
66	ПС 110 кВ Криогаз (ПС 595), РУ-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч.204, КЛ-10 кВ	ТОЛ-НТЗ-10 1000/5, КТ 0,5S Рег. № 51679-12	ЗНОЛП-НТЗ-10 10000:√3/100:√3 КТ 0,5 Рег. № 51676-12	СЭТ-4ТМ.03М.01 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12		

Таблица 3 – Основные метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	Вид электрической энергии	Границы основной погрешности ±δ, %	Границы погрешности в рабочих условиях ±δ, %
1	2	3	4
1- 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 31, 47, 48, 51, 52, 53, 65, 66	Активная Реактивная	1,3 2,1	1,9 3,6
11, 15, 18, 19, 21, 24-30, 32- 42, 54, 55	Активная Реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1
43, 44	Активная Реактивная	1,2 1,9	3,0 5,1
45, 46	Активная Реактивная	1,2 1,9	1,8 3,5

Продолжение таблицы 3

Номер ИК	Вид электрической энергии	Границы основной погрешности $\pm\delta$, %	Границы погрешности в рабочих условиях $\pm\delta$, %
1	2	3	4
62, 63, 64	Активная	0,6	1,3
	Реактивная	1,0	2,2
49	Активная	1,1	2,1
	Реактивная	2,2	5,0
50, 56- 61	Активная	1,2	3,0
	Реактивная	1,9	5,1

Таблица 4 – Основные технические характеристики АИИС КУЭ

Наименование характеристики	Значение
1	2
Количество измерительных каналов	66
<p>Нормальные условия параметры сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности - частота, Гц температура окружающей среды для счетчиков, °С 	<p>от 98 до 102 от 100 до 120 0,8 50 от +21 до +25</p>
<p>Условия эксплуатации параметры сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности $\cos\phi$ ($\sin\phi$) - частота, Гц температура окружающей среды для ТТ и ТН, °С температура окружающей среды для счетчиков, °С температура окружающей среды для сервера ИВК, °С температура окружающей среды для УСПД, °С атмосферное давление, кПа относительная влажность, %, не более 	<p>от 90 до 110 от 1 до 120 от 0,5 инд. до 1 емк от 49,6 до 50,4 от -40 до +60 от +5 до +35 от +10 до +30 от +15 до +25 от 80,0 до 106,7 98</p>
<p>Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов Счетчики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - среднее время наработки на отказ, ч, не менее 	
<ul style="list-style-type: none"> А1805 (рег. № 31857-06) ПСЧ-3ТМ.05 (рег. № 30784-05) ПСЧ-4ТМ.05 (рег. № 27779-04) ПСЧ-4ТМ.05М (рег. № 36355-07) ПСЧ-4ТМ.05МК (рег. № 64450-16) СЭТ-4ТМ.02М (рег. № 36697-17) СЭТ-4ТМ.03М (рег. № 36697-12) СЭТ-4ТМ.03МК (рег. № 74671-19) 	<p>120000 90000 90000 140000 165000 220000 165000 220000</p>

Продолжение таблицы 4

1	2
УСВ-3: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее УСВ-2: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее УСПД: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее Сервер ИВК: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	45000 35000 120000 100000 1
Глубина хранения информации Счетчики: А1805 (рег. № 31857-06) - каждого массива профиля при времени интегрирования 30 минут, сут. ПСЧ-3ТМ.05 (рег. № 30784-05) - каждого массива профиля при времени интегрирования 30 минут, сут. ПСЧ-4ТМ.05 (рег. № 27779-04) - каждого массива профиля при времени интегрирования 30 минут, сут. ПСЧ-4ТМ.05М (рег. № 36355-07) - каждого массива профиля при времени интегрирования 30 минут, сут. ПСЧ-4ТМ.05МК (рег. № 64450-16) - каждого массива профиля при времени интегрирования 30 минут, сут. СЭТ-4ТМ.02М (рег. № 36697-17) - каждого массива профиля при времени интегрирования 30 минут, сут. СЭТ-4ТМ.03М (рег. № 36697-12) - каждого массива профиля при времени интегрирования 30 минут, сут. СЭТ-4ТМ.03МК (рег. № 74671-19) - каждого массива профиля при времени интегрирования 30 минут, сут. УСПД: - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу, потребленной за месяц по каждому каналу, сут, Сервер ИВК: - хранение результатов измерений и информации о состоянии средств измерений, лет, не менее	1200 56 56 113 113 114 114 114 45 3,5

Надежность системных решений:

- защита от кратковременных сбоев питания сервера ИВК с помощью источника бесперебойного питания;

- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации–участники ОРЭМ с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

- в журнале событий счетчика и УСПД:

- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекции времени.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:

- электросчетчика и УСПД;
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- испытательной коробки;
- сервера ИВК;

- защита информации на программном уровне:
 - результатов измерений (при передаче, возможность использования цифровой подписи);
 - установка пароля на счетчик;
 - установка пароля на серверах.

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации на АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 5.

Таблица 5 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
1	2	3
Трансформатор тока	ТПОЛ-СВЭЛ	3
	ТПОЛ 10	3
	ТОЛ-СЭЩ-10	6
	ТОЛ-СЭЩ	6
	ТОЛ-НТЗ-10	6
	ТОЛ-НТЗ	48
	ТОЛ-10-І	2
	ТОЛ 10-1	10
	ТОГФ (П)	9
	ТЛП-10	8
	ТЛО-10	12
	ТЛМ-10	22
	ТЛК10	15
	ТОП М-0,66 УЗ	6
	Т-0,66	15
Трансформатор напряжения	ЗНОГ	6
	ЗНОЛ.06	6
	ЗНОЛП-НТЗ-10	6
	ЗНОЛ-ЭК	3
	ЗНОЛ-ЭК-10	3
	НАМИ-10-95УХЛ2	1
	НАМИТ-10	3
	НОЛ.08	4
	НОЛ-СЭЩ	6
	НТМИ-10 УЗ	1
	НТМИ-10-66	1
	НТМИ-6	2
НТМИ-6 УЗ	1	
НТМИ-6-66	2	
Счетчик электрической энергии	A1805RALQ-P4GB-DW-4	38
	ПСЧ-ЗТМ.05.02	1

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Счетчик электрической энергии	ПСЧ-4ТМ.05	1
	ПСЧ-4ТМ.05.04	5
	ПСЧ-4ТМ.05М	2
	ПСЧ-4ТМ.05М.04	2
	ПСЧ-4ТМ.05МК.00	2
	ПСЧ-4ТМ.05МК.01	6
	СЭТ-4ТМ.02М.02	3
	СЭТ-4ТМ.03М.01	4
	СЭТ-4ТМ.03МК.01	2
Интеллектуальный контроллер	SM160-02М	2
Контроллер сетевой индустриальный	Сикон С70	5
Устройство синхронизации времени	УСВ-2	1
	УСВ-3	1
Сервер ИВК	СБД ООО «РКС-энерго»	1
	СБД АО «ЛОЭСК»	1
	СБД ПАО «Россети Ленэнерго»	1
Документация		
Формуляр	ФО 26.51/277/23	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика (метод) измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии ООО «РКС-энерго» по ГТП АО «ЛОЭСК» - «Северные электрические сети». МВИ 26.51/277/23, аттестованной ООО «Энерготестконтроль». Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312560 от 03.08.2018.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «РКС-энерго» (ООО «РКС-энерго»)

ИНН 3328424479

Юридический адрес: 187320, Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Шлиссельбург,

ул. Жука, д. 3, помещ. 204

Телефон: 8 (812) 332-05-20

E-mail: office@rks-energo.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Энерготестконтроль» (ООО «Энерготестконтроль»)

ИНН 9705008559

Адрес: 117449, г. Москва, ул. Карьер, д. 2, стр.9, помещ. 1

Телефон: 8 (495) 6478818

E-mail: golovkonata63@gmail.com

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Энерготестконтроль»
(ООО «Энерготестконтроль»)

Адрес: 117449, г. Москва, ул. Карьер, д. 2, стр. 9, помещ. 1

Телефон: 8 (495) 6478818

E-mail: golovkonata63@gmail.com

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU. 312560.

