

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «23» августа 2024 г. № 2000

Регистрационный № 93009-24

Лист № 1
Всего листов 18

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – измерительно-информационные комплексы (ИИК), которые включают в себя трансформаторы тока (ТТ), трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

2-й уровень – измерительно - вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных RTU-327L (далее-УСПД), центральное устройство сбора и передачи данных RTU-327 (далее-ЦУСПД), устройство синхронизации системного времени УССВ-2 (далее-УССВ), каналобразующую аппаратуру для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы;

3-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя сервер баз данных (СБД) (далее по тексту - сервер ИВК), локально-вычислительную сеть, программное обеспечение (ПО) «АльфаЦЕНТР», автоматизированные рабочие места, технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, технические средства для обеспечения локальной вычислительной сети (ЛВС) и разграничения прав доступа к информации.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Измерительная информация на выходе счетчика:

– активная и реактивная электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с активной и реактивной мощности, соответственно, вычисляемая для интервалов времени 30 мин;

– средняя на интервале времени 30 мин активная (реактивная) электрическая мощность.

Результаты измерений для каждого интервала измерения и 30-минутные данные коммерческого учета соотнесены с текущим московским временем. Результаты измерений АИИС КУЭ передаются в целых числах кВт·ч.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков для ИК №№ 1-81 при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД RTU-327L, где осуществляется вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, хранение измерительной информации и дальнейшая передача накопленных данных на входы ЦУСПД RTU-327 и далее на сервер ИВК.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков для ИК №№ 82-93 при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы сервера ИВК, где осуществляется вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, хранение поступающей информации и оформление отчетных документов.

Сервер ИВК АИИС КУЭ раз в сутки формирует и отправляет по выделенному каналу связи отчеты в формате XML на автоматизированное рабочее место (АРМ) энергосбытовой организации. АРМ энергосбытовой организации подписывает данные отчеты электронной цифровой подписью (ЭЦП) и отправляет по каналу связи сети Интернет в АО «АТС», региональному филиалу АО «СО ЕЭС» и всем заинтересованным субъектам оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ). СОЕВ предусматривают поддержание шкалы всемирного координированного времени на всех уровнях АИИС КУЭ (ИИК, ИВКЭ и ИВК). В состав СОЕВ входит устройство синхронизации системного времени типа УССВ-2, синхронизирующее собственную шкалу времени с национальной шкалой координированного времени UTC (SU) по сигналам навигационных систем ГЛОНАСС.

ЦУСПД RTU-327, периодически с установленным интервалом проверки текущего времени, сравнивает собственную шкалу времени со шкалой времени УССВ-2 и при расхождении ± 1 с и более, ЦУСПД RTU-327 производит синхронизацию собственной шкалы времени со шкалой времени УССВ-2.

УСПД RTU-327L, периодически с установленным интервалом проверки текущего времени, сравнивает собственную шкалу времени со шкалой времени ЦУСПД RTU-327 и при расхождении ± 1 с и более, УСПД RTU-327L производит синхронизацию собственной шкалы времени со шкалой времени ЦУСПД RTU-327.

Сравнение шкалы времени сервера ИВК со шкалой времени ЦУСПД RTU-327 осуществляется во время сеанса связи, но не реже 1 раза в сутки. При обнаружении расхождения шкалы времени сервера ИВК от шкалы времени ЦУСПД RTU-327 равного ± 1 с и более, выполняется синхронизация шкалы времени сервера ИВК.

Сравнение шкалы времени счетчиков ИК №№ 1-81 со шкалой времени УСПД RTU-327L осуществляется периодически с установленным интервалом проверки текущего времени. При обнаружении расхождения шкалы времени счетчика от шкалы времени УСПД RTU-327L равного ± 2 с и более, выполняется синхронизация шкалы времени счетчика.

Сравнение шкалы времени счетчиков ИК №№ 82-93 со шкалой времени сервера ИВК осуществляется периодически с установленным интервалом проверки текущего времени. При обнаружении расхождения шкалы времени счетчика от шкалы времени сервера ИВК равного ± 2 с и более, выполняется синхронизация шкалы времени счетчика.

Журналы событий счетчика электрической энергии, УСПД, ЦУСПД сервера ИВК отражают: факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени (дата, часы, минуты,

секунды) до и после коррекции и (или) величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Заводской номер АИИС КУЭ наносится на этикетку, расположенную на тыльной стороне сервера ИВК, типографским способом. Дополнительно заводской номер 01/24 указан в формуляре АИИС КУЭ, что позволяет идентифицировать заводской номер АИИС КУЭ.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется ПО «АльфаЦЕНТР». Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню - «высокий» в соответствии Р 50.2.077-2014. Идентификационные данные метрологически значимой части ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные метрологически значимой части ПО

Идентификационные данные	Значение
Идентификационное наименование модуля ПО	ac_metrology.dll
Номер версии (идентификационный номер) модуля ПО	12.1
Цифровой идентификатор модуля ПО	3E736B7F380863F44CC8E6F7BD211C54
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора модуля ПО	MD5

Конструкция АИИС КУЭ исключает возможность несанкционированного влияния на программное обеспечение и измерительную информацию.

Метрологические и технические характеристики

Состав измерительных каналов (далее ИК) АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ

Номер ИК	Наименование измерительного канала	Состав измерительного канала				
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счетчик электрической энергии	ИВКЭ	ИВК
1	2	3	4	5	6	7
1	ПС 35 кВ 2 У, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.4	ТЛО-10 600/5, КТ 0,5S Рег. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 31857-11	УССБ-2, рег. № 54074-13 / RTU-327, RTU-327L, рег. № 41907-09	сервер ИВК
2	ПС 35 кВ 2 У, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.15	ТЛО-10 600/5, КТ 0,5S Рег. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 31857-11		
3	ПС 35 кВ 3 У, ЗРУ-6 кВ, с.ш. 6 кВ, яч.2	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Рег. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
4	ПС 35 кВ 3 У, ЗРУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ ТСН-1	ТТИ-А 100/5, КТ 0,5S Рег. № 28139-07	-	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 31857-11	УССВ-2, рег. № 54074-13 / RTU-327, RTU-327L, рег. № 41907-09	сервер ИВК
5	ПС 35 кВ 6 У, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.6	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Рег. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 31857-11		
6	ПС 35 кВ 6 У, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.17	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Рег. № 25433-07	НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 20186-05	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 31857-11		
7	ПС 35 кВ 6 У, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.00	ТЛК-10 100/5, КТ 0,5 Рег. № 42683-09	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 2611-70	A1802RL-P4GB- DW-3 КТ 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11		
8	ПС 35 кВ 7 У, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.4	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Рег. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 31857-11		
9	ПС 35 кВ 7 У, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.15	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Рег. № 25433-07	НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 20186-05	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 31857-11		
10	ПС 35 кВ 8 У, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.4	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Рег. № 25433-08	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 31857-11		
11	ПС 35 кВ 8 У, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.16	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Рег. № 25433-08	НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 20186-05	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 31857-11		
12	ПС 35 кВ 9 У, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.1	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Рег. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 31857-11		
13	ПС 35 кВ 9 У, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.13	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Рег. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
14	ПС 35 кВ 9 У, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.11	ТЛО-10 100/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-08	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11	УССВ-2, пер. № 54074-13 / RTU-327, RTU-327L, пер. № 41907-09	сервер ИВК
15	ПС 35 кВ 12 У, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.1	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 20186-05	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
16	ПС 35 кВ 12 У, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.14	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
17	ПС 35 кВ 14 У, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.2	ТЛО-10 600/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
18	ПС 35 кВ 14 У, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ ТСН-1	Т-0,66 100/5, КТ 0,5 Пер. № 22656-02	-	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
19	ПС 35 кВ 14 У, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.19	ТЛО-10 600/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
20	ПС 35 кВ 14 У, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ ТСН-2	Т-0,66 100/5, КТ 0,5 Пер. № 22656-02	-	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
21	ПС 35 кВ 20 У Парогенераторна я, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.13	ТЛО-10 750/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 20186-05	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
22	ПС 35 кВ 20 У Парогенераторна я, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.25	ТЛО-10 750/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 20186-05	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
23	ПС 220 кВ Промышловая, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.7	ТЛШ-10 3000/5, КТ 0,5S Пер. № 11077-03	ЗНОЛ.06-6 6000/√3/100/√3 КТ 0,5 Пер. № 3344-08	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
24	ПС 220 кВ Промысловая, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.35	ТЛШ-10 3000/5, КТ 0,5S Пер. № 11077-03	ЗНОЛ.06-6 6000/√3/100/√3 КТ 0,5 Пер. № 3344-08	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11	УССВ-2, пер. № 54074-13 / RTU-327, RTU-327L, пер. № 41907-09	сервер ИВК
25	ПС 220 кВ КС УГПЗ, ЗРУ-6 кВ УГПЗ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.7	ТЛШ-10 3000/5, КТ 0,5S Пер. № 11077-03	ЗНОЛ.06-6 6000/√3/100/√3 КТ 0,5 Пер. № 3344-08	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
26	ПС 220 кВ КС УГПЗ, ЩСН- 0,23 кВ, ввод-1 0,23 кВ	Т-0,66 200/5, КТ 0,5 Пер. № 22656-02	-	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
27	ПС 220 кВ КС УГПЗ, ЗРУ-6 кВ УГПЗ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.35	ТЛШ-10 3000/5, КТ 0,5S Пер. № 11077-03	ЗНОЛ.06-6 6000/√3/100/√3 КТ 0,5 Пер. № 3344-08	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
28	ПС 220 кВ КС УГПЗ, ЩСН- 0,23 кВ, ввод-2 0,23 кВ	Т-0,66 200/5, КТ 0,5 Пер. № 22656-02	-	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
29	ПС 35 кВ 2 В, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.2	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
30	ПС 35 кВ 2 В, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.14	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
31	ПС 35 кВ 3 В, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.2	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
32	ПС 35 кВ 3 В, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.14	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
33	ПС 35 кВ 4 В, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.1	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
34	ПС 35 кВ 4 В, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.13	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11	УССВ-2, пер. № 54074-13 / RTU-327, RTU-327L, пер. № 41907-09	сервер ИВК
35	ПС 35 кВ 5 В, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.1	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
36	ПС 35 кВ 5 В, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.13	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 20186-05	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
37	ПС 35 кВ 6 В, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.1	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
38	ПС 35 кВ 6 В, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.12	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-08	НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 20186-05	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
39	ПС 35 кВ 7 В, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.2	ТЛО-10 1000/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
40	ПС 35 кВ 7 В, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.14	ТЛО-10 1000/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
41	ПС 35 кВ 8 В, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.1	ТЛП-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 30709-11	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
42	ПС 35 кВ 8 В, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.19	ТЛП-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 30709-11	НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 20186-05	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
43	ПС 35 кВ 9 В, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.5	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
44	ПС 35 кВ 9 В, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.3	ТЛО-10 200/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11	УССВ-2, пер. № 54074-13 / RTU-327, RTU-327L, пер. № 41907-09	сервер ИВК
45	ПС 35 кВ 9 В, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.14	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
46	ПС 35 кВ 9 В, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.18	ТЛО-10 200/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
47	ПС 35 кВ 11 В, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.2	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
48	ПС 35 кВ 11 В, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.19	ТЛО-10 100/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-08	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
49	ПС 35 кВ 11 В, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.14	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 20186-05	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
50	ПС 35 кВ 11 В, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.20	ТЛО-10 100/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-08	НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 20186-05	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
51	ПС 35 кВ 12 В, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.1	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 20186-05	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
52	ПС 35 кВ 12 В, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.12	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
53	ПС 35 кВ 14 В, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.4	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
54	ПС 35 кВ 14 В, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.13	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11	УССБ-2, пер. № 54074-13 / RTU-327, RTU-327L, пер. № 41907-09	сервер ИВК
55	ПС 35 кВ 15 В, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.4	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 20186-05	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
56	ПС 35 кВ 15 В, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.15	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 20186-05	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
57	ПС 35 кВ 16 В, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.3	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 20186-05	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
58	ПС 35 кВ 16 В, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.14	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 20186-05	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
59	ПС 35 кВ 17 В, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.3	ТЛО-10 600/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 20186-05	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
60	ПС 35 кВ 17 В, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.14	ТЛО-10 600/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 20186-05	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
61	ПС 35 кВ 18 В, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.4	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 20186-05	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
62	ПС 35 кВ 18 В, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.15	ТЛО-10 500/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 20186-05	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
63	ПС 35 кВ Водозабор, ЗРУ- 6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.1	ТЛП-10-3 500/5, КТ 0,5S Пер. № 30709-06	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11	УССВ-2, пер. № 54074-13 / RTU-327, RTU-327L, пер. № 41907-09	сервер ИВК
64	ПС 35 кВ Водозабор, ЗРУ- 6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.19	ТЛП-10-3 500/5, КТ 0,5S Пер. № 30709-06	НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 2611-70	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
65	ПС 35 кВ 2 СВ, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.2	ТОЛ-СЭЩ-10 1000/5, КТ 0,5S Пер. № 32139-11	НАМИТ-6-2 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 70324-18	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
66	ПС 35 кВ 2 СВ, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.15	ТОЛ-СЭЩ-10 1000/5, КТ 0,5S Пер. № 32139-11	НАМИТ-6-2 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 70324-18	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
67	ПС 35 кВ 1 ВВ, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.5	ТЛО-10 400/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	ЗНОЛ.06-6 6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ КТ 0,5 Пер. № 3344-08	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
68	ПС 35 кВ 1 ВВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ ТСН-1	ТТИ-А 200/5, КТ 0,5 Пер. № 28139-07	-	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
69	ПС 35 кВ 1 ВВ, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.14	ТЛО-10 400/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	ЗНОЛ.06-6 6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ КТ 0,5 Пер. № 3344-08	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
70	ПС 35 кВ 1 ВВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ ТСН-2	ТТИ-А 200/5, КТ 0,5 Пер. № 28139-07	-	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
71	ПС 35 кВ 2 ВВ, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.5	ТЛО-10 800/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	ЗНОЛ.06-6 6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ КТ 0,5 Пер. № 3344-08	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
72	ПС 35 кВ 2 ВВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ ТСН-1	ТТИ-А 200/5, КТ 0,5 Пер. № 28139-07	-	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
73	ПС 35 кВ 2 ВВ, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.14	ТЛО-10 1000/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	ЗНОЛ.06-6 6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ КТ 0,5 Пер. № 3344-08	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11	УССВ-2, пер. № 54074-13 / RTU-327, RTU-327L, пер. № 41907-09	сервер ИВК
74	ПС 35 кВ 2 ВВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ ТСН-2	ТТИ-А 200/5, КТ 0,5 Пер. № 28139-07	-	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
75	ПС 35 кВ 3 ВВ, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.10	ТЛО-10 750/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 КТ 0,5 Пер. №	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
76	ПС 35 кВ 3 ВВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ ТСН-1	Т-0,66 200/5, КТ 0,5 Пер. № 22656-02	-	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
77	ПС 35 кВ 3 ВВ, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.20	ТЛО-10 750/5, КТ 0,5S Пер. № 25433-07	НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 КТ 0,5 Пер. №	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
78	ПС 35 кВ 3 ВВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ ТСН-2	Т-0,66 200/5, КТ 0,5 Пер. № 22656-02	-	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
79	ПС 220 кВ Харьгинская, ОРУ-220 кВ, ВЛ 220 кВ Северный Возей - Харьковинская № 2 (ВЛ-282)	IMB 245 400/5, КТ 0,2S Пер. № 32002-06	CPA 245 220000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ КТ 0,2 Пер. № 15852-06	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
80	ПС 220 кВ Харьгинская, ОРУ-220 кВ, ВЛ 220 кВ Северный Возей - Харьковинская № 1 (ВЛ-283)	IMB 245 400/5, КТ 0,2S Пер. № 32002-06	CPA 245 220000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ КТ 0,2 Пер. № 15852-06	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11		
81	ПС 220 кВ Харьгинская, ОРУ-220 кВ, ОВ-220 кВ	IMB 245 400/5, КТ 0,2S Пер. № 32002-06	CPB 245 220000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ КТ 0,2 Пер. № 47844-11	A1802RALXQV- P4GB1-DW-4 КТ 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
82	СП-35 кВ Баяндыская, РУ-35 кВ, яч.3	ТОЛ-СЭЩ-35 200/5, КТ 0,5S Рег. № 40086-08	ЗНОЛ-СЭЩ-35 35000/√3/100/√3 КТ 0,5 Рег. № 40085-08	A1805RAL- P4GB-DW-4 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 31857-11	УССВ-2, рег. № 54074-13 / -	сервер ИВК
83	СП-35 кВ Баяндыская, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ ТСН-1	Т-0,66 100/5, КТ 0,5 Рег. № 22656-02	-	A1805RAL- P4GB-DW-GP-4 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 31857-11		
84	ЗРУ-6 кВ Водозабор Возей, 1 СШ 6 кВ, ВЛ-6 кВ Ф-04	ТПОЛ-10 600/5, КТ 0,5S Рег. № 1261-08	НТМИ-6 (10) 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 50058-12	МИР С-03.05D- E-RG-1Т-Н КТ 0,5S/1,0 Рег. № 42459-12		
85	ЗРУ-6 кВ Водозабор Возей, 2 СШ 6 кВ, ВЛ-6 кВ ф-013	ТПОЛ-10 600/5, КТ 0,5S Рег. № 1261-08	НТМИ-6 (10) 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 50058-12	МИР С-03.05Т- EQТВN-RG-1Т- L КТ 0,5S/1,0 Рег. № 58324-14		
86	ЗРУ-6 кВ Водозабор, 1 СШ 6 кВ яч.4, КЛ 6 кВ в сторону 2 КТП 6 кВ Водоподъем-2	ТЛК10-5,6 100/5, КТ 0,5 Рег. № 9143-01	НТМИ-6 (10) 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 50058-12	МИР С-03.02Т- EQТLBMN-R- 1Т-Н КТ 0,2S/0,5 Рег. № 42459-09		
87	ЗРУ-6 кВ Водозабор, 2 СШ 6 кВ яч.14, КЛ 6 кВ в сторону 2КТП 6 кВ Водоподъем-2	ТЛК10-5,6 100/5, КТ 0,5 Рег. № 9143-01	НТМИ-6 (10) 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 50058-12	МИР С-03.02Т- EQТLBMN-R- 1Т-Н КТ 0,2S/0,5 Рег. № 42459-09		
88	ЗРУ-6 кВ Водозабор, 1 СШ 6 кВ яч.7, КЛ 6 кВ в сторону 2КТП 6 кВ Водоподъем-3	ТЛК10-5,6 100/5, КТ 0,5 Рег. № 9143-01	НТМИ-6 (10) 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 50058-12	МИР С-03.02Т- EQТLBMN-R- 1Т-Н КТ 0,2S/0,5 Рег. № 42459-09		
89	ЗРУ-6 кВ Водозабор, 1СШ 6 кВ яч.8, КЛ-6 кВ в сторону Н/А №1 Насосная 3 подъема	ТЛК10-5,6 100/5, КТ 0,5 Рег. № 9143-01	НТМИ-6 (10) 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 50058-12	МИР С-03.02Т- EQТLBMN-R- 1Т-Н КТ 0,2S/0,5 Рег. № 42459-09		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
90	ЗРУ-6 кВ Водозабор, 2 СШ 6 кВ яч.13, КЛ 6 кВ в сторону 2КТП 6 кВ Водоподъем- 3	ТЛК10-5,6 100/5, КТ 0,5 Рег. № 9143-01	НТМИ-6 (10) 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 50058-12	МИР С-03.02Т- EQTLBMN-R- 1Т-Н КТ 0,2S/0,5 Рег. № 42459-09	УССВ-2, рег. № 54074-13 / -	сервер ИВК
91	ЗРУ-6 кВ Водозабор, 2 СШ 6 кВ яч.16, КЛ 6 кВ в сторону Н/А №3 Насосная 3 подъема	ТЛК10-5,6 100/5, КТ 0,5 Рег. № 9143-01	НТМИ-6 (10) 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 50058-12	МИР С-03.05D- E-RG-1Т-Н КТ 0,5S/1,0 Рег. № 42459-12		
92	РУ-0,4 кВ Центральная котельная, Ввод №1 0,4 кВ, КЛ- 0,4 кВ	Т-0,66 1500/5, КТ 0,5 Рег. № 22656-02	-	МИР С-03.05D- E-RG-1Т-Н КТ 0,5S/1,0 Рег. № 42459-12		
93	РУ-0,4 кВ Центральная котельная, Ввод №2 0,4 кВ, КЛ- 0,4 кВ	ТШП-0,66 У3 1000/5, КТ 0,5S Рег. № 86359-22	-	МИР С-03.05D- E-RG-1Т-Н КТ 0,5S/1,0 Рег. № 42459-12		

Примечания:

1. Допускается замена ТТ, ТН и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что Предприятие-владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 2 метрологических характеристик.
2. Допускается замена УССВ, УСПД, ЦУСПД на аналогичные утвержденных типов.
3. Допускается замена сервера АИИС КУЭ без изменения используемого ПО (при условии сохранения цифрового идентификатора ПО).
4. Допускается изменение наименований ИК, без изменения объекта измерений.
5. Замена оформляется техническим актом в установленном на Предприятии-владельце АИИС КУЭ порядке, вносят изменения в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ, как их неотъемлемая часть.

Таблица 3 – Основные метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	Вид электрической энергии	Границы основной погрешности $\pm\delta$, %	Границы погрешности в рабочих условиях $\pm\delta$, %
1	2	3	4
1-3, 5, 6, 8-17, 19, 21-25, 27, 29-67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 84, 85	Активная Реактивная	1,1 2,7	2,2 3,7

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4
4, 93	Активная	0,9	2,1
	Реактивная	2,3	3,6
7, 86-90	Активная	1,0	2,9
	Реактивная	2,6	4,5
18, 20, 26, 28, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 92	Активная	0,9	3,1
	Реактивная	2,3	5,1
81, 82	Активная	0,7	1,7
	Реактивная	1,5	3,0
83	Активная	0,4	1,0
	Реактивная	1,1	1,7
91	Активная	1,1	3,2
	Реактивная	2,7	5,2
Пределы абсолютной погрешности смещения шкалы времени компонентов СОЕВ АИИС КУЭ относительно национальной шкалы координированного времени Российской Федерации UTC (SU), с			±5
Примечания: 1 Характеристики погрешности ИК даны для измерений электроэнергии (получасовая) 2 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности $P = 0,95$. 3 Границы погрешности результатов измерений приведены для $\cos \varphi = 0,9$, токе ТТ, равном 100 % от $I_{ном}$ для нормальных условий и для рабочих условий при $\cos \varphi = 0,8$, токе ТТ, равном 5 % от $I_{ном}$ при температуре окружающего воздуха в месте расположения счетчиков от плюс 5 °С до плюс 35 °С			

Таблица 4 – Основные технические характеристики АИИС КУЭ

Наименование характеристики	Значение
1	2
Количество измерительных каналов	93
Нормальные условия параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности - частота, Гц температура окружающей среды для счетчиков, °С	от 98 до 102 от 100 до 120 0,9 50 от плюс 21 до плюс 25
Условия эксплуатации параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности $\cos \varphi$ ($\sin \varphi$) - частота, Гц температура окружающей среды для ТТ и ТН, °С температура окружающей среды для счетчиков, °С температура окружающей среды для сервера ИВК, °С	от 90 до 110 от 1(2) до 120 от 0,5 _{инд.} до 1 _{емк} от 49,6 до 50,4 от - 60 до + 40 от + 5 до + 35 от + 10 до + 30

- электросчетчика, УСПД, ЦУСПД;
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- испытательной коробки;
- сервера ИВК;
- защита информации на программном уровне:
 - результатов измерений (при передаче, возможность использования цифровой подписи);
 - установка пароля на счетчик;
 - установка пароля на сервере ИВК.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист формуляра типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
1	2	3
Трансформатор тока	ИМВ 245	9
	Т-0,66	24
	ТШП-0,66 УЗ	3
	ТЛК-10	2
	ТЛК10-5,6	12
	ТЛО-10	114
	ТЛП-10	4
	ТЛП-10-3	4
	ТЛШ-10	8
	ТОЛ-СЭЦ-10	6
	ТОЛ-СЭЦ-35	3
	ТПОЛ-10	6
Трансформатор напряжения	ТТИ-А	15
	ЗНОЛ.06-6	16
	ЗНОЛ-СЭЦ-35	2
	НАМИ-10-95 УХЛ2	22
	НАМИТ-6-2	2
	НТМИ-6 (10)	4
	НТМИ-6-66	30
	СРА 245	4
Счетчик электрической энергии	СРВ 245	2
	A1802RALXQV-P4GB1-DW-4	1
	A1802RL-P4GB-DW-3	1
	A1805RAL-P4GB-DW-4	80
	A1805RAL-P4GB-DW-GP-4	1
	МИР С-03.02Т-EQTLBMN-R-1Т-Н	5
	МИР С-03.05D-E-RG-1Т-Н	4
МИР С-03.05Т-EQTBN-RG-1Т-L	1	
Центральное устройство сбора и передачи данных	RTU-327	1

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Устройство сбора и передачи данных	RTU-327L	3
Сервер ИВК	-	1
Устройство синхронизации системного времени	УССВ-2	1
Документация		
Формуляр	ФО 26.51/306/24	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика (метод) измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». МВИ 26.51/306/24, аттестованной ФБУ «Самарский ЦСМ», г. Самара. Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311290 от 16.11.2015.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
(ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»)

ИНН 5902201970

Юридический адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 62

Телефон: 8 (342) 235-66-48

E-mail: lp@lp.lukoil.com

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМЕТРОЛОГИЯ»
(ООО «ЭНЕРГОМЕТРОЛОГИЯ»)

ИНН 7714348389

Адрес: 125124, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, д. 2, к. 12, эт. 2, помещ. II, ком. 9

Телефон: 8 (495) 230-02-86

E-mail: info@energometrologia.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Энерготестконтроль»
(ООО «Энерготестконтроль»)

Адрес: 117449, г. Москва, ул. Карьер, д. 2, стр. 9, помещ. 1

Телефон: 8 (495) 647-88-18

E-mail: golovkonata63@gmail.com

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312560.

