

**ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ВНИИМС**

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора
по производственной метрологии
ФГУП «ВНИИМС»



Н.В. Иванникова
2016 г.

**Система автоматизированная
информационно-измерительная
коммерческого учета электроэнергии
ПС 220/110/35/6/0,4 кВ Сива**

Измерительные каналы

**Методика поверки
П2200475-АУВП.411711.ФСК.034.02М.МП**

нр. 64727-16

**Москва
2016**

Содержание

	Стр.
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	4
3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ	6
4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ	7
5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ.....	8
6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	11
7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ.....	11
8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ.....	11
9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ.....	12
10 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	19
11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ.....	20
ПРИЛОЖЕНИЕ А	21
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	26

Настоящая методика распространяется на измерительные каналы (далее - ИК) системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии ПС 220/110/35/6/0,4 кВ Сива (далее по тексту - АИИС КУЭ), заводской номер № П2200475-АУВП.411711.ФСК.034.02М, предназначеннай для измерения активной и реактивной электроэнергии, потребленной за установленные интервалы времени, сбора, хранения, обработки и передачи полученной информации. Выходные данные системы могут использоваться для коммерческих расчетов.

Перечень ИК и их метрологические характеристики приведены в Приложении А.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проверке подлежит каждый ИК АИИС КУЭ, реализующий косвенный метод измерений электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (поэлементным) способом с учетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596-2002.

Первичную поверку системы выполняют после проведения испытаний АИИС КУЭ с целью утверждения типа. Допускается совмещение операций первичной поверки и операций, выполняемых при испытаниях типа. Периодическую поверку системы выполняют в процессе эксплуатации АИИС КУЭ. Интервал между поверками АИИС КУЭ - раз в 4 года.

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с интервалами между поверками, установленными при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного компонента наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот компонент и поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и восстановления ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим для того, чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонента, не нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и т.п.).

Внеочередную поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, заме-

ны её измерительных компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять на метрологические характеристики ИК. Допускается подвергать поверке только те ИК, которые подверглись указанным выше воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ подтвердит официальным заключением, что остальные ИК этим воздействиям не подвергались. В этом случае оформляется свидетельство о поверке системы с перечнем поверенных ИК.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использовались ссылки на следующие нормативные документы:

РМГ 51-2002 «ГСИ. Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения».

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Общие положения».

ГОСТ Р 4.199-85 «СПКП. Системы информационные электроизмерительные. Комплексы измерительно-вычислительные. Номенклатура показателей».

ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки».

МИ 2845-2003 «ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения $6\sqrt{3}...35$ кВ. Методика проверки на месте эксплуатации».

МИ 2925-2005 «Измерительные трансформаторы напряжения $35...330/\sqrt{3}$ кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя».

ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки».

ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

ГОСТ 30206-94. Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S).

ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003). Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические

счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.

ГОСТ 26035-83. Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие технические условия.

ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-23:2003). Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии.

ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

ГОСТ Р 54149-2010 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

ГОСТ 12.2.007.3-75 «Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности».

ГОСТ 12.2.007.7-83 «Система стандартов безопасности труда. Устройства комплектные низковольтные. Требования безопасности».

ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта НД по проверке	Обязательность проведения операции при	
		первичной проверке	периодиче- ской проверке
1	2	3	4
1. Подготовка к проведению поверки	8	Да	Да
2. Внешний осмотр	9.1	Да	Да
3. Проверка измерительных компонентов АИИС КУЭ	9.2	Да	Да
4. Проверка счетчиков электрической энергии	9.3	Да	Да
5. Проверка функционирования центральных компьютеров (серверов) АИИС КУЭ	9.4	Да	Да
6. Проверка функционирования вспомогательных устройств	9.5	Да	Да
7. Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов тока	9.6	Да	Да
8. Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов напряжения	9.7	Да	Да

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4
9. Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиков.	9.8	Да	Да
10. Проверка погрешности часов компонентов системы	9.9	Да	Да
11. Проверка отсутствия ошибок информационного обмена	9.10	Да	Да
12. Идентификация программного обеспечения	10	Да	Да
13. Оформление результатов поверки	11	Да	Да

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют основные средства измерений и вспомогательные устройства, в соответствии с методиками поверки, указанными в описаниях типа на измерительные компоненты АИИС КУЭ, а так же следующие средства поверки:

- Средства поверки трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- Средства поверки трансформаторов напряжения в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;
- Средства измерений в соответствии с документом МИ 3195-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений»;
- Средства измерений в соответствии с документом МИ 3196-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений»;

- Средства измерений в соответствии с документом «Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором «Энерготестер ПКЭ»;
- Средства поверки счетчиков ZMD – по документу «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные ZMD и ZFD. Руководство по монтажу и эксплуатации» (D000030110);
- Средства поверки счетчиков EPQS – по документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные EPQS. Методика поверки РМ 1039597-26:2002»;
- Средства поверки устройства сбора и передачи данных «ЭКОМ-3000» - по документу «ГСИ. Комплекс программно-технический измерительный ЭКОМ-3000. Методика поверки. ПБКМ.421459.003 МП»;
- Термогигрометр «CENTER» (мод.314): диапазон измерений температуры от минус 20...+ 60 °C; диапазон измерений относительной влажности от 10...100 %;
- Радиочасы «МИР РЧ-01», принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS);
- Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с радиочасами МИР РЧ-01.

Примечания:

1. Допускается применение других основных и вспомогательных средств поверки с метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности измерений.
2. Все средства измерений, применяемые при поверке, должны быть внесены в Госреестр СИ и иметь действующие свидетельства о поверке.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

5.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителей, аттестованных в соответствии с ПР 50.2.012, изучивших настоящую методику поверки и руководство пользователя на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду

измерений не менее 1 года.

5.2 Определение погрешности часов компонентов системы и отсутствия ошибок информационного обмена осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучивших вышеуказанные документы и прошедшим обучение работы с радиочасами «МИР РЧ-01», принимающих сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS).

5.3 Проверка трансформаторов тока, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ ГОСТ 8.217-2003 «Трансформаторы тока. Методика поверки» и прошедшим обучение по проведению поверки в соответствии с указанным документом. Проверку проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.4 Проверка трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ ГОСТ 8.216-2011 «Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и прошедшим обучение по проведению поверки в соответствии с указанным документом. Проверку проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.5 Проверка счетчиков ZMD и EPQS, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документы по поверке счетчиков и прошедшим обучение по проведению поверки в соответствии с указанными документами. Проверку проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.6 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока,

входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ МИ 3196-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений» и прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ МИ 3195-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений» и прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.8 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором «Энерготестер ПКЭ» и прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

ВНИМАНИЕ.

При проведении поверочных и измерительных работ должны присутство-

вать работники объекта, на котором размещены компоненты АИИС КУЭ, имеющие опыт работы и право на подключение и отключение эталонных и поверяемых средств измерений в соответствии со схемой поверки или с методикой выполнения измерений.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, установленные ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации.

6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 12.2.007.7-75.

6.3 Все оперативные отключения и включения должны проводиться руководителем работ в соответствии с программой проведения работ, утвержденной в установленном порядке.

7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации, нормированным в технической документации, но не выходить за нормированные условия применения средств поверки.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8.1 Для проведения поверки представляют следующие копии документов:

- руководство пользователя АИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;

- свидетельств о поверке измерительных компонентов, входящих в ИК, и свидетельство о предыдущей поверке системы (при периодической и внеочередной поверке);
- паспорта-протоколы на ИК;
- рабочие журналы АИИС КУЭ с данными по климатическим и иным условиям эксплуатации за интервал между поверками (только при периодической поверке);
- акты, подтверждающих правильность подключения счетчиков к цепям тока и напряжения;
- акты, подтверждающих правильность подключения вторичных обмоток ТТ;
- акты, подтверждающих правильность подключения первичных и вторичных обмоток ТН.

8.2 Перед проведением поверки на месте эксплуатации АИИС КУЭ выполняют следующие подготовительные работы:

- проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности поверочных работ в соответствии с действующими правилами и ПУЭ;
- проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и персонала энергообъектов к местам установки измерительных трансформаторов, счетчиков электроэнергии, УСПД, серверу АИИС КУЭ для проведения работ по п.п. 9.1, 9.3, 9.4, 9.5;
- организуют рабочее место для поверителя, для проведения работ по п.п. 9.2, 9.6, 9.7, 9.8.

9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

9.1 Внешний осмотр

9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений компонентов АИИС КУЭ, наличие поверительных пломб и клейм на измеритель-

ных компонентах.

9.1.2 Проверяют размещение измерительных компонентов, наличие шильдиков и маркировку компонентов, правильность схем подключения трансформаторов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии; правильность прокладки проводных линий по проектной документации на АИИС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использованных измерительных компонентов типам и заводским номерам, указанным в формуляре АИИС КУЭ.

9.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения проводных линий.

При обнаружении несоответствий по п. 9.1 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.2 Проверка измерительных компонентов АИИС КУЭ

9.2.1 Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех измерительных компонентов:

- измерительных трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- измерительных трансформаторов напряжения в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;
- счетчиков ZMD – по документу «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные ZMD и ZFD. Руководство по монтажу и эксплуатации» (D000030110);
- счетчиков EPQS – по документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные EPQS. Методика поверки РМ 1039597-26:2002»;
- устройства сбора и передачи данных «ЭКОМ-3000» – по документу «ГСИ. Комплекс программно-технический измерительный ЭКОМ-3000. Методика поверки. ПБКМ.421459.003 МП».

При обнаружении несоответствий по п. 9.2.1 дальнейшие операции по по-

верке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии

9.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют наличие оригиналов актов, подтверждающих правильность подключения счетчиков к цепям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз.

9.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.

9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносного компьютера. Преобразователь подключают к любому последовательному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика считается успешным, если получен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.

9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число, месяц, год). Проверку осуществляют визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт.

При обнаружении несоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.4 Проверка функционирования центральных компьютеров (серверов) АИИС КУЭ и ИВК

9.4.1 Проверяют защиту программного обеспечения на центральных компьютерах (серверах) АИИС КУЭ от несанкционированного доступа. Для этого запускают на выполнение программу сбора данных и в поле “пароль” вводят неправильный код. Проверку считают успешной, если при вводе неправильного пароля программа не разрешает продолжать работу.

9.4.2 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают компьютер и снимают аппаратную защиту (отсоединяют ключ от порта компьютера). Включают компьютер, загружают операционную систему и запускают программу. Проверку считают успешной, если получено сообщение об отсутствии «ключа защиты».

9.4.3 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.

9.4.4 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центральных компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.

9.4.5 Проверяют правильность функционирования ИВК в соответствии с его эксплуатационной документацией с помощью тестового программного обеспечения. Проверка считается успешной, если все подсоединеные к ИВК счетчики опрошены и нет сообщений об ошибках.

9.4.6 Проверяют программную защиту ИВК от несанкционированного доступа.

9.4.7 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов, хранящихся в памяти ИВК.

При обнаружении несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.5 Проверка функционирования вспомогательных устройств

9.5.1 Проверка функционирования модемов

Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности специальных программ. Модемы считаются исправными в составе комплекса, если были установлены коммутируемые соединения и по установленным соединениям успешно прошел опрос счетчиков или ИВК.

Допускается автономная проверка модемов с использованием тестового программного обеспечения.

9.5.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса

Используя кабель RS232 подключают к адаптерам переносной компьютер с ПО. Проверка считается успешной, если удалось опросить все счетчики, подклю-

ченные к данному адаптеру.

При обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.6 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока

9.6.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТТ со счетчиком. Проверяют наличие оригиналов актов, подтверждающих правильность подключения вторичных обмоток ТТ.

9.6.2 Проверяют наличие данных измерений мощности нагрузки вторичных цепей ТТ по МИ 3196-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений» с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5 ОАО «АТС». Срок проведения ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколов должен быть не более 1 года до момента проведения поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.6 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения

9.7.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком. Проверяют наличие оригиналов актов, подтверждающих правильность подключения первичных и вторичных обмоток ТН.

9.7.2 Проверяют наличие данных измерений мощности нагрузки вторичных цепей ТН по МИ 3195-2009 «Государственная система обеспечения единства из-

мерений мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений» с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5 ОАО «АТС». Срок проведения ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколов должен быть не более 1 года до момента проведения поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиков

Проверяют наличие данных измерений падения напряжения $U_{\text{л}}$ в проводной линии связи для каждой фазы по утвержденному документу «Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором «Энерготестер ПКЭ» в условиях эксплуатации с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5 ОАО «АТС». Паспорта-протоколы должны быть оформлены не ранее, чем за 1 год до проведения поверки ИК. Падение напряжения не должно превышать 0,25 % от номинального значения на вторичной обмотке ТН.

При обнаружении несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.9 Проверка погрешности часов компонентов системы

9.9.1 Проверка СОЕВ

Включают радиочасы «МИР РЧ-01», принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют показания радиочасов с показаниями часов ИВК, получающего сигналы точного времени от устройства синхронизации системного времени GPS-приемника. Расхождение показаний радиочасов с ИВК не должно превышать ± 1 с. Для снятия синхронизиро-

ванных измерений рекомендуется использовать одновременное фотографирование экранов поверяемого и поверительного оборудования.

9.9.2 Распечатывают журнал событий счетчика, выделив события, соответствующие сличению часов счетчика, ИВК и сервера. Расхождение времени часов: счетчик – ИВК в момент, предшествующий коррекции, не должно превышать предела допускаемого расхождения ± 2 с.

При обнаружении несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.10 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена

Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает экспериментальное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в счетчиках электрической энергии (исходная информация), и памяти центрального компьютера (сервера БД).

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны быть включены.

9.10.1 На центральном компьютере (сервере БД) системы распечатывают значения активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минутным интервалом и профиль нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки по всем ИК. Проверяют наличие данных, соответствующих каждому 30-ти минутному интервалу времени. Пропуск данных не допускается за исключением случаев, когда этот пропуск был обусловлен отключением ИК или устраниенным отказом какого-либо компонента системы.

9.10.2 Распечатывают журнал событий счетчика и сервера и отмечают моменты нарушения связи между измерительными компонентами системы. Проверяют сохранность измерительной информации в памяти центральных компьютерах (серверах) системы на тех интервалах времени, в течение которого была нарушена связь.

9.10.3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт про-

филь нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки, хранящийся в памяти счетчика. Различие значений активной (реактивной) мощности, хранящейся в памяти счетчика (с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов) и базе данных центрального компьютера (сервера БД) полученные по п. 9.10.2 не должно превышать двух единиц младшего разряда учтенного значения.

9.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 9.10.3 в реальном режиме времени сличить показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии строго в конце получаса (часа) с данными, зарегистрированными в центральном компьютере (сервере БД) системы для того же момента времени. Для этого визуально или с помощью переносного компьютера через оптопортчитывают показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и сравнивают эти данные (с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов), с показаниями зарегистрированными в центральном компьютере (сервере БД) системы. Расхождение не должно превышать две единицы младшего разряда.

При обнаружении несоответствий по п. 9.10 дальнейшие операции по проверке ИК прекращаются, АИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

10 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

10.1 Проводится проверка соответствия заявленных идентификационных данных программного обеспечения указанных в описании типа:

- наименование программного обеспечения;
- идентификационное наименование программного обеспечения;
- номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;
- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода);
- алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения.

10.2 Идентификация ПО СИ реализуется следующими методами:

- с помощью ПО СИ или аппаратно-программных средств, разработанных организацией – разработчиком СИ (ПО СИ);
- с использованием специальных протестированных (аттестованных, сертифицированных) аппаратно-программных средств и/или протестированного (аттестованного, сертифицированного) ПО.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

11.1 На основании положительных результатов по пунктам раздела 9 оформляют свидетельство о поверке АИИС КУЭ в соответствии с Приказом Минпромторга России №1815 от 2 июля 2015 г. «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». В приложении к свидетельству указывают перечень ИК.

11.2 При отрицательных результатах поверки хотя бы по одному из пунктов методики поверки АИИС КУЭ признается негодной к дальнейшей эксплуатации и на нее оформляют извещение о непригодности в соответствии с Приказом Минпромторга России №1815 от 2 июля 2015 г. «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» с указанием причин.

Начальник отдела 206.1

В.В. Киселев

Инженер отдела 206.1

А.Т. Бушуев

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ и их основные метрологические характеристики

Номер ИК	Наименование объекта	Состав измерительного канала				Вид электроэнергии
		ТТ	ТН	Счётчик	ИВК, СОЕВ	
1	2	3	4	5	6	7
1	AT-1 110 кВ	ТВ-110 Коэф. тр. 600/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 6/н_5465 Зав. № 6/н_5466 Зав. № 6/н_5467	НКФ-110-83 У1/НКФ-110 Коэф. тр. $11000/\sqrt{3}:100/\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5 Зав. № 30396/4930 Зав. № 291774934 Зав. № 29674/4933	ZMD Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 50731086		активная реактивная
2	AT-2 110 кВ	ТВ-110 Коэф. тр. 600/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 6/н_5468 Зав. № 6/н_5469 Зав. № 6/н_5470	НКФ-110-83 У1/НКФ-110 Коэф. тр. $11000/\sqrt{3}:100/\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5 Зав. № 30396/4930 Зав. № 291774934 Зав. № 29674/4933	ZMD Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 50760934	Устройство сб-ра и передачи данных «ЭКОМ-3000» Зав. № 09145746	активная реактивная
3	ВЛ 110 кВ Сива - Промышленная 1 с отпайками	ТВ-110 Коэф. тр. 200/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 5459 Зав. № 5440 Зав. № 5443	НКФ-110-83 У1/НКФ-110 Коэф. тр. $11000/\sqrt{3}:100/\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5 Зав. № 30396/4930 Зав. № 291774934 Зав. № 29674/4933	ZMD Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 50760992		активная реактивная

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7
4	ВЛ 110 кВ Сива - Промышленная 2 с отпайками	ТВ-110 Коэф. тр. 200/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 5450 Зав. № 5457 Зав. № 5453	НКФ-110-83 У1/НКФ-110 Коэф. тр. $110000/\sqrt{3}:100/\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5 Зав. № 30396/4930 Зав. № 291774934 Зав. № 29674/4933	ZMD Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 50760968		активная реактивная
5	ВЛ 110 кВ Воткинск - Сива I цепь	ТВ-110 Коэф. тр. 600/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 5462 Зав. № 5466 Зав. № 5452	НКФ-110-83 У1/НКФ-110 Коэф. тр. $110000/\sqrt{3}:100/\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5 Зав. № 30396/4930 Зав. № 291774934 Зав. № 29674/4933	ZMD Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 50760917	Устройство сборо-ра и передачи данных «ЭКОМ-3000» Зав. № 09145746	активная реактивная
6	ВЛ 110 кВ Воткинск - Сива II цепь	ТВ-110 Коэф. тр. 600/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 5458 Зав. № 5467 Зав. № 5468	НКФ-110-83 У1/НКФ-110 Коэф. тр. $110000/\sqrt{3}:100/\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5 Зав. № 30396/4930 Зав. № 291774934 Зав. № 29674/4933	ZMD Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 50760935		активная реактивная
7	ВЛ 110 кВ Сива - Газовая I цепь с отпайками	ТВ-110 Коэф. тр. 600/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 5451 Зав. № 5449 Зав. № 5438	НКФ-110-83 У1/НКФ-110 Коэф. тр. $110000/\sqrt{3}:100/\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5 Зав. № 30396/4930 Зав. № 291774934 Зав. № 29674/4933	ZMD Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 50761083		активная реактивная

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7
8	ВЛ 110 кВ Сива - Газовая II цепь с отпайками	ТВ-110 Коэф. тр. 600/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 5433 Зав. № 5469 Зав. № 5448	НКФ-110-83 У1/НКФ-110 Коэф. тр. $110000/\sqrt{3}:100/\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5 Зав. № 30396/4930 Зав. № 291774934 Зав. № 29674/4933	ZMD Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 50760962		активная реактивная
9	ВЛ 110 кВ Сива - Ножовка 1	ТФНД-110М Коэф. тр. 300/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 15217 Зав. № 15213 Зав. № 15170	НКФ-110-83 У1/НКФ-110 Коэф. тр. $110000/\sqrt{3}:100/\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5 Зав. № 30396/4930 Зав. № 291774934 Зав. № 29674/4933	ZMD Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 50760979	Устройство сбора и передачи данных «ЭКОМ-3000» Зав. № 09145746	активная реактивная
10	ВЛ 110 кВ Сива - Ножовка 2	ТФНД-110М Коэф. тр. 300/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 16305 Зав. № 16329 Зав. № 16207	НКФ-110-83 У1/НКФ-110 Коэф. тр. $110000/\sqrt{3}:100/\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5 Зав. № 30396/4930 Зав. № 291774934 Зав. № 29674/4933	ZMD Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 50760936		активная реактивная
11	ВЛ 110 кВ Черновская -Сива с отпайкой на ПС Полозово	ТВ-110 Коэф. тр. 200/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 15180 Зав. № 15190 Зав. № 15197	НКФ-110-83 У1/НКФ-110 Коэф. тр. $110000/\sqrt{3}:100/\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5 Зав. № 30396/4930 Зав. № 291774934 Зав. № 29674/4933	EPQS Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 201993		активная реактивная

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7
12	OMB-110 кВ	ТВ-110 Коэф. тр. 600/5 Кл.т. 0,5 Зав. №3495А Зав. №3495В Зав. №3495С	НКФ-110-83 У1/НКФ-110 Коэф. тр. $110000/\sqrt{3}:100/\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5 Зав. № 30396/4930 Зав. № 291774934 Зав. № 29674/4933	EPQS Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 202493		активная реактивная
13	ВЛ 35 кВ Сива - Гавриловка	ТФМ-35 Коэф. тр. 150/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 11331 Зав. № 11565 Зав. № 11515	ЗНОМ-35-65 Коэф. тр. $35000/\sqrt{3}:100/\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5 Зав. № 1011184 Зав. № 1011194 Зав. № 1011187	ZMD Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 50760972	Устройство сборо-ра и передачи данных «ЭКОМ-3000» Зав. №09145746	активная реактивная
14	ВЛ 35 кВ Сива - Кивара	ТВ-35-IV Коэф. тр. 300/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 5138 Зав. № 5140	ЗНОМ-35-65 Коэф. тр. $35000/\sqrt{3}:100/\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5 Зав. № 1011184 Зав. № 1011194 Зав. № 1011187	ZMD Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 50760971		активная реактивная
15	ВЛ 35 кВ Сива - Мишкино-3 I цепь	ТВ-35-IV Коэф. тр. 300/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 5146 Зав. № 5152	ЗНОМ-35-65 Коэф. тр. $35000/\sqrt{3}:100/\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5 Зав. № 1298326 Зав. № 1097198 Зав. № 1097526	ZMD Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 50760937		активная реактивная

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7
16	ВЛ 35 кВ Сива - Мишино-3 II цепь	ТВ-35-IV Коэф. тр. 300/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 5147 Зав. № 5141	ЗНОМ-35-65 Коэф. тр. $35000/\sqrt{3}:100/\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5 Зав. № 1011184 Зав. № 1011194 Зав. № 1011187	ZMD Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 50760916		активная реактивная
17	КЛ 6 кВ фидер №8 (Водозабор 1)	ТПЛ-10 Коэф. тр. 200/5 Кл.т. 0,5S Зав.№ 15-8699 Зав.№ 15-8697	ЗНОЛ.06 Коэф. тр. $6000/\sqrt{3}:100/\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5 Зав.№ 12391 Зав.№ 13324 Зав.№ 13325	ZMD Кл.т. 0,2S/0,5 Зав.№ 50760988		активная реактивная
18	КЛ 6 кВ фидер №10 (Вот. НГДУ)	ТПЛ-10 Коэф. тр. 600/5 Кл.т. 0,5S Зав.№ 15-8685 Зав.№ 15-8684	ЗНОЛ.06 Коэф. тр. $6000/\sqrt{3}:100/\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5 Зав.№ 12391 Зав.№ 13324 Зав.№ 13325	ZMD Кл.т. 0,2S/0,5 Зав.№ 50760989	Устройство сбо-ра и передачи данных «ЭКОМ-3000» Зав. №09145746	активная реактивная
19	КЛ 6 кВ фидер №12 (Вот. НГДУ)	ТПЛ-10 Коэф. тр. 200/5 Кл.т. 0,5S Зав.№ 15-8693 Зав.№ 15-8695	ЗНОЛ.06 Коэф. тр. $6000/\sqrt{3}:100/\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5 Зав.№ 12391 Зав.№ 13324 Зав.№ 13325	ZMD Кл.т. 0,2S/0,5 Зав.№ 50760923		активная реактивная
20	КЛ 6 кВ фидер №14 (Вот. НГДУ)	ТПЛ-10 Коэф. тр. 400/5 Кл.т. 0,5S Зав.№ 15-8703 Зав.№ 15-8702	ЗНОЛ.06 Коэф. тр. $6000/\sqrt{3}:100/\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5 Зав.№ 12391 Зав.№ 13324 Зав.№ 13325	ZMD Кл.т. 0,2S/0,5 Зав.№ 50760924		активная реактивная

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7
21	КЛ 6 кВ фидер №16 (Бот. НГДУ)	ТПЛ-10 Коэф. тр. 200/5 Кл.т. 0,5S Зав.№ 15-8691 Зав.№ 15-8692	ЗНОЛ.06 Коэф. тр. $6000/\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5 Зав.№ 12391 Зав.№ 13324 Зав.№ 13325	ZMD Кл.т. 0,2S/0,5 Зав.№ 50760925		активная реактивная
22	КЛ 6 кВ фидер №18 (Черепановка)	ТПЛ-10 Коэф. тр. 200/5 Кл.т. 0,5S Зав.№ 15-8698 Зав.№ 15-8694	ЗНОЛ.06 Коэф. тр. $6000/\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5 Зав.№ 12391 Зав.№ 13324 Зав.№ 13325	ZMD Кл.т. 0,2S/0,5 Зав.№ 50760927		активная реактивная
23	КЛ 6 кВ фидер №20 (УБР УН)	ТПЛ-10 Коэф. тр. 150/5 Кл.т. 0,5S Зав.№ 15-8687 Зав.№ 15-8686	ЗНОЛ.06 Коэф. тр. $6000/\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5 Зав.№ 12085 Зав.№ 12084 Зав.№ 12080	ZMD Кл.т. 0,2S/0,5 Зав.№ 50760914	Устройство сбо- ра и передачи данных «ЭКОМ-3000» Зав. №09145746	активная реактивная
24	КЛ 6 кВ фидер №22 (Бот. НГДУ)	ТПЛ-10 Коэф. тр. 200/5 Кл.т. 0,5S Зав.№ 15-8689 Зав.№ 15-8690	ЗНОЛ.06 Коэф. тр. $6000/\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5 Зав.№ 12085 Зав.№ 12084 Зав.№ 12080	ZMD Кл.т. 0,2S/0,5 Зав.№ 50760915		активная реактивная
25	КЛ 6 кВ фидер №24 (Бот. НГДУ)	ТПЛ-10 Коэф. тр. 400/5 Кл.т. 0,5S Зав.№ 15-8701 Зав.№ 15-8700	ЗНОЛ.06 Коэф. тр. $6000/\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5 Зав.№ 12085 Зав.№ 12084 Зав.№ 12080	ZMD Кл.т. 0,2S/0,5 Зав.№ 50760981		активная реактивная

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7
26	КЛ 6 кВ фидер №26 (Черепановка)	ТПЛ-10 Коэф. тр. 200/5 Кл.т. 0,5S Зав.№ 15-8696 Зав.№ 15-8688	ЗНОЛ.06 Коэф. тр. 6000/ $\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5 Зав.№12085 Зав.№12084 Зав.№12080	ZMD Кл.т. 0,2S/0,5 Зав.№ 50760982		активная реактивная
27	КЛ 6 кВ фидер №28 (Вот. НГДУ)	ТПЛ-10 Коэф. тр. 600/5 Кл.т. 0,5S Зав.№ 15-8682 Зав.№ 15-8683	ЗНОЛ.06 Коэф. тр. 6000/ $\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5 Зав.№12085 Зав.№12084 Зав.№12080	ZMD Кл.т. 0,2S/0,5 Зав.№ 50761087	Устройство сбо- ра и передачи данных «ЭКОМ-3000» Зав. №09145746	активная реактивная
28	КЛ-0,4 кВ Мегафон-1	ТОП-0,66 Коэф. тр. 15/5 Кл.т. 0,5S Зав. № 4022231 Зав. № 4022219 Зав. № 4022232	отсутствует	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 01096922		активная реактивная
29	КЛ-0,4 кВ Мегафон-2	ТОП-0,66 Коэф. тр. 15/5 Кл.т. 0,5S Зав. № 4022233 Зав. № 4022234 Зав. № 4022218	отсутствует	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 01096920		активная реактивная

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 - Лист регистрации изменений ИК системы

Наименование объекта	Заменяемый компонент	Заменяющий компонент		
		Тип	Зав. номер	Метрологические характеристики